

Siシリーズ

システムデータシート (Si/LB)

お客様ご芳名	
ご使用機器	
データ設定者 および会社名 (電話番号)	
作成日	

システムデータシートの使い方

1. データ設定の変更を行った場合に、変更内容をこのシステムデータシートに記録してください。
2. このシステムデータシートは、コマンド番号順に記載されています。
3. 記入欄が空欄となっているコマンドの場合は、空欄の処理方法を※印で示しています。
また、空欄がないコマンドは各設定値があらかじめ記載されていますので、該当部分を丸で囲むなどして、印を付けてください。
4. (2-1版~)(一例)は、本設定が有効なROM版数（*0200で確認可能）を示しています。

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 0000	<p>[リモートサービス用パスワード] ※空欄に設定パスワードを記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>D</td><td>D</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>パスワード</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>注意 リモートサービスで必要ですので、別途番号を控えておき、現地以外でもパスワードがわかるようにしてください。</p>	D	D	D	D					パスワード								0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	D	D	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
パスワード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 0001	<p>[システムデータ設定用電話機] ※空欄にデータ設定用電話機の収容位置を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀</td><td>D₁D₁D₁</td><td>D₀</td><td>D₁D₁D₁</td> </tr> <tr> <td>設定No. 1</td><td></td><td>設定No. 2</td><td></td> </tr> </table>	D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	設定No. 1		設定No. 2		1-101 2-501																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	D ₀	D ₁ D ₁ D ₁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
設定No. 1		設定No. 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 0002	<p>[リモートサービスの桁間時間]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>桁間時間</td><td>3分</td><td>10分</td> </tr> </table>	D	0	1	桁間時間	3分	10分	1:10分																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
桁間時間	3分	10分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 0020	<p>[切断信号(CPC)検出有無]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>検出</td><td>検出なし</td><td>検出あり</td> </tr> </table>	D	0	1	検出	検出なし	検出あり	0:検出なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
検出	検出なし	検出あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 0021	<p>[ページング出力のインピーダンス設定] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀ ページング端子</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>D₁</td><td>0 600Ω</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>インピーダンス</td><td>1 10KΩ</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>	D ₀ ページング端子	1	2	3	4	D ₁	0 600Ω				インピーダンス	1 10KΩ				1:10KΩ																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₀ ページング端子	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁	0 600Ω																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
インピーダンス	1 10KΩ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 0022	<p>[同期用ISDN外線の設定] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 回線番号</th><th colspan="4">D₁ 回路番号</th></tr> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>00(指定なし)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18(OP1)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28(OP2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 回線番号</th><th colspan="4">D₁ 回路番号</th></tr> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>38(OP3)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>48(OP4)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ 回線番号	D ₁ 回路番号					1	2	3	4	00(指定なし)					11					12					13					14					15					16					17					18(OP1)					21					22					23					24					25					26					27					28(OP2)					D ₀ D ₀ 回線番号	D ₁ 回路番号					1	2	3	4	31					32					33					34					35					36					37					38(OP3)					41					42					43					44					45					46					47					48(OP4)					00,1:指定なし																																																																																																																											
D ₀ D ₀ 回線番号	D ₁ 回路番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
00(指定なし)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18(OP1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
28(OP2)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 回線番号	D ₁ 回路番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
38(OP3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
48(OP4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 0026	<p>[外線の極性有無] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₂ なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>極性 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 外線番号</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₂ なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>極性 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 外線番号</th><th>49</th><th>50</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>54</th><th>55</th><th>56</th><th>57</th><th>58</th><th>59</th><th>60</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th><th>66</th><th>67</th><th>68</th><th>69</th><th>70</th><th>71</th><th>72</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₂ なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>極性 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 外線番号</th><th>73</th><th>74</th><th>75</th><th>76</th><th>77</th><th>78</th><th>79</th><th>80</th><th>81</th><th>82</th><th>83</th><th>84</th><th>85</th><th>86</th><th>87</th><th>88</th><th>89</th><th>90</th><th>91</th><th>92</th><th>93</th><th>94</th><th>95</th><th>96</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₂ なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>極性 1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ なし																										極性 1 あり																										D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ なし																										極性 1 あり																										D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂ なし																										極性 1 あり																										D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂ なし																										極性 1 あり																										0:なし
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₂ なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
極性 1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₂ なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
極性 1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₂ なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
極性 1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₂ なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
極性 1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値			
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (1/28：収容位置101～116) ※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃) のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	
	D ₂ D ₂ キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値			
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (2/28：収容位置117～132) ※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	
	D ₂ D ₂ キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (3/28：収容位置133～148) ※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	D ₂ D ₂ キー番号																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (4/28：収容位置149～164) ※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入															工事・保守マニュアル 参照		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	
	D ₂ D ₂ キ-番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (5/28：収容位置201～216) ※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	D ₂ D ₂ キー番号																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (6/28：収容位置217～232) ※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (7/28：収容位置233～248)														工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃) のデータ(機能番号)を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
	D ₂ D ₂ キー番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
	33																
	34																
	35																
	36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (8/28：収容位置249～264)															工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	
	D ₂ D ₂ キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (9/28：収容位置301～316) ※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	D ₂ D ₂ キー番号																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (10/28：収容位置317～332)															工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	
	D ₂ D ₂ キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (11/28：収容位置333～348) ※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	D ₂ D ₂ キー番号																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (12/28：収容位置349～364) ※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃) のデータ(機能番号)を記入															工事・保守マニュアル 参照		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362			
	D ₂ D ₂ キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (13/28：収容位置401～416)														工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃) のデータ(機能番号)を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
	D ₂ D ₂ キー番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (14/28：収容位置417～432)														工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
	D ₂ D ₂ キー番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

システム・保守系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (15/28：収容位置433～448)															工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	
	D ₂ D ₂ キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (16/28 : 収容位置449～464)															工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	
	D ₂ D ₂ キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
	33																	
	34																	
	35																	
	36																	

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (17/28: 収容位置501~516) ※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	D ₂ D ₂ キー番号																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (18/28：収容位置517～532)														工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
	D ₂ D ₂ キー番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (19/28: 収容位置533~548) ※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ									初期値	
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (20/28：収容位置549～556)									工事・保守マニュアル 参照	
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入										
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556		
	D ₂ D ₂ キ-番号	01									
		02									
		03									
		04									
		05									
		06									
		07									
		08									
		09									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
		30									
		31									
		32									
		33									
		34									
		35									
		36									

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (21/28: 収容位置601~616) ※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入														工事・保守マニュアル 参照		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	D ₂ D ₂ キー番号																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (22/28：収容位置617～632)														工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
	D ₂ D ₂ キー番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値			
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (23/28 : 収容位置633~648)														工事・保守マニュアル 参照			
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃) のデータ(機能番号)を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	
	D ₂ D ₂ キー番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

システム・保守系コマンド

コマンド	データ									初期値	
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (24/28 : 収容位置649～656)									工事・保守マニュアル 参照	
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入										
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656		
	D ₂ D ₂ キー番号	01									
		02									
		03									
		04									
		05									
		06									
		07									
		08									
		09									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
		30									
		31									
		32									
		33									
		34									
		35									
		36									

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (25/28 : 収容位置 701～716)														工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃) のデータ(機能番号)を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716
	D ₂ D ₂ キー番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (26/28：収容位置717～732)														工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃)のデータ(機能番号)を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
	D ₂ D ₂ キー番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 0030	[プログラマブルキーの設定] (27/28 : 収容位置 733～748)														工事・保守マニュアル 参照		
	※空欄にD ₃ D ₃ (D ₃) のデータ(機能番号)を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
	D ₂ D ₂ キー番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 0030	<div>[プログラマブルキーの設定] (28/28：収容位置 749～756)</div> <div>※空欄にD₃D₃(D₃)のデータ(機能番号)を記入</div> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr><tr><td rowspan="36">D₂D₂ キ-番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	749	750	751	752	753	754	755	756	D ₂ D ₂ キ-番号	01								02								03								04								05								06								07								08								09								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23								24								25								26								27								28								29								30								31								32								33								34								35								36								工事・保守マニュアル 参照
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	749	750	751	752	753	754	755	756																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ キ-番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 0070	<div>[注意喚起表示開始日] ※空欄に設定データ(年月日)を記入</div> <table><tr><td>D₀ 項目</td><td>D₁D₁ 年</td><td>D₂D₂ 月</td><td>D₃D₃ 日</td></tr><tr><td>1 バッテリ交換時期</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 電話設備耐用年数超過時期</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 メリバックアップ電池交換時期</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 項目	D ₁ D ₁ 年	D ₂ D ₂ 月	D ₃ D ₃ 日	1 バッテリ交換時期				2 電話設備耐用年数超過時期				3 メリバックアップ電池交換時期				00,00,00: 設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ 項目	D ₁ D ₁ 年	D ₂ D ₂ 月	D ₃ D ₃ 日																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1 バッテリ交換時期																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2 電話設備耐用年数超過時期																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3 メリバックアップ電池交換時期																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 0071	<div>[注意喚起表示電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入</div> <table><tr><td>D₀ 設定No.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 対象電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 設定No.	1	2	3	4	D ₁ D ₁ D ₁ 対象電話機					1-101 2-000:設定なし 3-000:設定なし 4-000:設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ 設定No.	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁ D ₁ D ₁ 対象電話機																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 0079	<div>[特番・内線番号の可変桁設定]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>可変桁設定</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	可変桁設定	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
可変桁設定	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 0080	<div>[特番・内線番号の桁数] ※空欄に設定桁数を記入</div> <table><tr><td>D₀ タイタル</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>*</td><td>#</td></tr><tr><td>D₁ 桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ タイタル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#	D ₁ 桁数													0 - 1:1桁 1 - 3:3桁 ? - ? 8 - 3:3桁 9 - 1:1桁 * - 3:3桁 # - 1:1桁																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ タイタル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₁ 桁数																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

システム・保守系コマンド

コマンド	データ					初期値			
* 0081	[特番] (1/3：機能番号 0XX～4XX) ※空欄に設定番号を記入					下表参照			
D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	内 容	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 特番	初期値		D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	内 容	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 特番	初期値	
			内線 番号 3桁	内線 番号 2桁				内線 番号 3桁	内線 番号 2桁
000	外線自動発信グループ 01		0	0	300	応答遅延転送登録		370	なし
001	外線自動発信グループ 02		なし	なし	301	不在転送(内線)登録		371	なし
002	外線自動発信グループ 03		なし	なし	302	不在転送(外線)登録		372	なし
003	外線自動発信グループ 04		なし	なし	305	応答遅延転送開始		373	なし
004	外線自動発信グループ 05		なし	なし	306	圏外転送開始		376	なし
005	外線自動発信グループ 06		なし	なし	310	夜間切替		なし	なし
006	外線自動発信グループ 07		なし	なし	311	留守切替		なし	なし
007	外線自動発信グループ 08		なし	なし	315	システム応答メッセージ録音/確認		379	78
008	外線自動発信グループ 09		なし	なし	316	内線BOX応答メッセージ録音/確認		380	79
009	外線自動発信グループ 10		なし	なし	320	ACD-オペレータ業務		なし	なし
010	外線自動発信グループ 11		なし	なし	321	呼出リブ復旧		なし	なし
011	外線自動発信グループ 12		なし	なし	330	リコ01切替		なし	なし
012	外線自動発信グループ 13		なし	なし	331	リコ02切替		なし	なし
013	外線自動発信グループ 14		なし	なし	332	リコ03切替		なし	なし
014	外線自動発信グループ 15		なし	なし	333	リコ04切替		なし	なし
015	外線自動発信グループ 16		なし	なし	334	リコ05切替		なし	なし
100	ID発信グループ 01		なし	なし	335	リコ06切替		なし	なし
101	ID発信グループ 02		なし	なし	336	リコ07切替		なし	なし
102	ID発信グループ 03		なし	なし	337	リコ08切替		なし	なし
103	ID発信グループ 04		なし	なし	338	リコ09切替		なし	なし
104	ID発信グループ 05		なし	なし	339	リコ10切替		なし	なし
105	ID発信グループ 06		なし	なし	340	リコ11切替		なし	なし
106	ID発信グループ 07		なし	なし	341	リコ12切替		なし	なし
107	ID発信グループ 08		なし	なし	342	リコ13切替		なし	なし
108	ID発信グループ 09		なし	なし	343	リコ14切替		なし	なし
109	ID発信グループ 10		なし	なし	344	リコ15切替		なし	なし
110	ID発信グループ 11		なし	なし	345	リコ16切替		なし	なし
111	ID発信グループ 12		なし	なし	346	リコ17切替		なし	なし
112	ID発信グループ 13		なし	なし	347	リコ18切替		なし	なし
113	ID発信グループ 14		なし	なし	348	リコ19切替		なし	なし
114	ID発信グループ 15		なし	なし	349	リコ20切替		なし	なし
115	ID発信グループ 16		なし	なし	379	カラID切替		なし	なし
200	短縮ダイヤル発信		なし	なし	380	代理部屋状態切替		なし	なし
201	ID短縮発信		なし	なし	381	清掃状態切替		なし	なし
205	内線発信		なし	なし	382	代理清掃状態切替		なし	なし
210	外線指定捕捉		270	なし	383	代理清掃確認完了		なし	なし
211	ホタル指定捕捉		271	なし	390	モニタリング登録		なし	なし
215	BOX再生		#	#	395	カードシステム残料金確認		なし	なし
216	ゴミ箱再生 (3-1版～)		なし	なし	400	外線着信応答		272	8
220	TELエタ送話なし		276	なし	401	保留応答		273	9
221	TELエタ送話あり		277	なし	402	保留自己外線応答		274	なし
225	インターホングループモタ		なし	なし	403	代理応答 (～2-X版) 代理応答/リコ外応答 (3-1版～)		275	なし
226	インターホ全モタ		なし	なし	404	代理応答(自G) (3-1版～)		281	なし
230	ナースコール発信		なし	なし	405	代理応答(自G内線) (3-1版～)		282	なし
231	ナースコール指定発信		なし	なし	406	代理応答(自G外線) (3-1版～)		283	なし
235	音声会議参加		278	なし	407	代理応答(複数G) (3-1版～)		284	なし
236	マルチデモ会議		280	なし	408	代理応答(複数G内線) (3-1版～)		285	なし
237	他拠点呼出 (3-1版～)		なし	なし	409	代理応答(複数G外線) (3-1版～)		286	なし
240	複数内線グループ呼出 (3-1版～)		なし	なし	420	内線ビデオ会議参加		279	なし
241	複数外部システム呼出 (3-1版～)		なし	なし	430	サバ1呼出		なし	なし
242	代理応答(G指定) (3-1版～)		287	なし	431	サバ2呼出 (2-1版～)		なし	なし
243	代理応答(G指定内線) (3-1版～)		288	なし	432	サバ3呼出 (2-1版～)		なし	なし
244	代理応答(G指定外線) (3-1版～)		289	なし	433	サバ4呼出 (2-1版～)		なし	なし
245	代理応答(内線指定) (3-1版～)		290	なし	434	サバ5呼出 (2-1版～)		なし	なし
280	構内スピーカ呼出		なし	なし	435	サバ6呼出 (2-1版～)		なし	なし
281	構内スピーカ応答		なし	なし	436	サバ7呼出 (2-1版～)		なし	なし
					437	サバ8呼出 (2-1版～)		なし	なし
					441	イカム1参加 (2-1版～)		なし	なし
					442	イカム2参加 (2-1版～)		なし	なし
					443	イカム3参加 (2-1版～)		なし	なし
					444	イカム4参加 (2-1版～)		なし	なし
					445	イカム5参加 (2-1版～)		なし	なし
					446	イカム6参加 (2-1版～)		なし	なし

システム・保守系コマンド

コマンド		データ				初期値			
*0081		[特番] (2/3：機能番号5XX～7XX) ※空欄に設定番号を記入				下表参照			
D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	内 容	D ₁ (D ₀ D ₀ D ₀) 特番	初期値		D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	内 容	D ₁ (D ₀ D ₀ D ₀) 特番	初期値	
			内線 番号 3桁	内線 番号 2桁				内線 番号 3桁	内線 番号 2桁
500	不在転送(内線)開始		374	なし	680	外部ｽﾚｰｶｰ斉呼出		680	75
501	不在転送(外線)開始		375	なし	681	外部ｽﾚｰｶ1呼出		681	なし
510	全件電話帳ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ (PHS)		377	なし	682	外部ｽﾚｰｶ2呼出		682	なし
511	差分電話帳ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ (PHS)		378	なし	683	外部ｽﾚｰｶ3呼出		683	なし
580	部屋状態切替		なし	なし	684	外部ｽﾚｰｶ4呼出		684	なし
581	清掃確認完了		なし	なし	689	外部ｽﾚｰｶｰ斉＋内線－斉 呼出		689	なし
590	ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ解除		なし	なし	700	内線－斉呼出応答／外部ｽﾚｰ ｶｰ斉＋内線－斉呼出応答		700	76
591	ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ確認		なし	なし	701	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 01呼出応答		701	なし
595	ﾄｰｷ-1送出		なし	なし	702	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 02呼出応答		702	なし
596	ﾄｰｷ-2送出		なし	なし	703	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 03呼出応答		703	なし
600	内線－斉呼出		600	70	704	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 04呼出応答		704	なし
601	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 01呼出		601	なし	705	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 05呼出応答		705	なし
602	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 02呼出		602	なし	706	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 06呼出応答		706	なし
603	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 03呼出		603	なし	707	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 07呼出応答		707	なし
604	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 04呼出		604	なし	708	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 08呼出応答		708	なし
605	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 05呼出		605	なし	709	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 09呼出応答		709	なし
606	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 06呼出		606	なし	710	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10呼出応答		710	なし
607	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 07呼出		607	なし	711	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 11呼出応答		711	なし
608	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 08呼出		608	なし	712	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 12呼出応答		712	なし
609	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 09呼出		609	なし	713	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 13呼出応答		713	なし
610	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10呼出		610	なし	714	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 14呼出応答		714	なし
611	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 11呼出		611	なし	715	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 15呼出応答		715	なし
612	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 12呼出		612	なし	716	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 16呼出応答		なし	なし
613	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 13呼出		613	なし	717	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 17呼出応答		なし	なし
614	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 14呼出		614	なし	718	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 18呼出応答		なし	なし
615	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 15呼出		615	なし	719	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 19呼出応答		なし	なし
616	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 16呼出		なし	なし	720	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 20呼出応答		なし	なし
617	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 17呼出		なし	なし	721	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 21呼出応答		なし	なし
618	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 18呼出		なし	なし	722	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 22呼出応答		なし	なし
619	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 19呼出		なし	なし	723	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 23呼出応答		なし	なし
620	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 20呼出		なし	なし	724	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 24呼出応答		なし	なし
621	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 21呼出		なし	なし	725	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 25呼出応答		なし	なし
622	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 22呼出		なし	なし	726	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 26呼出応答		なし	なし
623	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 23呼出		なし	なし	727	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 27呼出応答		なし	なし
624	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 24呼出		なし	なし	728	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 28呼出応答		なし	なし
625	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 25呼出		なし	なし	729	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 29呼出応答		なし	なし
626	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 26呼出		なし	なし	730	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 30呼出応答		なし	なし
627	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 27呼出		なし	なし	731	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 31呼出応答		なし	なし
628	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 28呼出		なし	なし	732	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 32呼出応答		なし	なし
629	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 29呼出		なし	なし	733	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 33呼出応答		なし	なし
630	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 30呼出		なし	なし	734	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 34呼出応答		なし	なし
631	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 31呼出		なし	なし	735	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 35呼出応答		なし	なし
632	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 32呼出		なし	なし	736	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 36呼出応答		なし	なし
633	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 33呼出		なし	なし	737	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 37呼出応答		なし	なし
634	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 34呼出		なし	なし	738	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 38呼出応答		なし	なし
635	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 35呼出		なし	なし	739	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 39呼出応答		なし	なし
636	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 36呼出		なし	なし	740	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 40呼出応答		なし	なし
637	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 37呼出		なし	なし	741	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 41呼出応答		なし	なし
638	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 38呼出		なし	なし	742	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 42呼出応答		なし	なし
639	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 39呼出		なし	なし	743	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 43呼出応答		なし	なし
640	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 40呼出		なし	なし	744	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 44呼出応答		なし	なし
641	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 41呼出		なし	なし	745	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 45呼出応答		なし	なし
642	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 42呼出		なし	なし	746	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 46呼出応答		なし	なし
643	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 43呼出		なし	なし	747	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 47呼出応答		なし	なし
644	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 44呼出		なし	なし	748	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 48呼出応答		なし	なし
645	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 45呼出		なし	なし	780	外部ｽﾚｰｶｰ斉呼出応答		780	77
646	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 46呼出		なし	なし	781	外部ｽﾚｰｶ1呼出応答		781	なし
647	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 47呼出		なし	なし	782	外部ｽﾚｰｶ2呼出応答		782	なし
648	内線ｸﾞﾙｰﾌﾟ 48呼出		なし	なし	783	外部ｽﾚｰｶ3呼出応答		783	なし
					784	外部ｽﾚｰｶ4呼出応答		784	なし

システム・保守系コマンド

コマンド	データ				初期値
* 0081	[特番] (3/3 : 機能番号8XX、9XX) ※空欄に設定番号を記入				下表参照
D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	内 容	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 特番	初期値		
			内線 番号 3桁	内線 番号 2桁	
800	ト・アホA呼出/応答		170	なし	
801	ト・アホB呼出/応答		171	なし	
802	ト・アホC呼出/応答		172	なし	
803	ト・アホD呼出/応答		173	なし	
804	ト・アホE呼出/応答		174	なし	
805	ト・アホF呼出/応答		なし	なし	
806	ト・アホG呼出/応答		なし	なし	
807	ト・アホH呼出/応答		なし	なし	
808	ト・アホI呼出/応答		なし	なし	
809	ト・アホJ呼出/応答		なし	なし	
810	ト・アホK呼出/応答		なし	なし	
811	ト・アホL呼出/応答		なし	なし	
812	ト・アホM呼出/応答		なし	なし	
900	VMU同報グループ 01		なし	なし	
901	VMU同報グループ 02		なし	なし	
902	VMU同報グループ 03		なし	なし	
903	VMU同報グループ 04		なし	なし	
904	VMU同報グループ 05		なし	なし	
905	VMU同報グループ 06		なし	なし	
906	VMU同報グループ 07		なし	なし	
907	VMU同報グループ 08		なし	なし	
908	VMU同報グループ 09		なし	なし	
909	VMU同報グループ 10		なし	なし	
910	VMU同報グループ 11		なし	なし	
911	VMU同報グループ 12		なし	なし	
912	VMU同報グループ 13		なし	なし	
913	VMU同報グループ 14		なし	なし	
914	VMU同報グループ 15		なし	なし	
915	VMU同報グループ 16		なし	なし	
916	VMU同報グループ 17		なし	なし	
917	VMU同報グループ 18		なし	なし	
918	VMU同報グループ 19		なし	なし	
919	VMU同報グループ 20		なし	なし	
920	VMU同報グループ 21		なし	なし	
921	VMU同報グループ 22		なし	なし	
922	VMU同報グループ 23		なし	なし	
923	VMU同報グループ 24		なし	なし	
924	VMU同報グループ 25		なし	なし	
925	VMU同報グループ 26		なし	なし	
926	VMU同報グループ 27		なし	なし	
927	VMU同報グループ 28		なし	なし	
928	VMU同報グループ 29		なし	なし	
929	VMU同報グループ 30		なし	なし	
930	VMU同報グループ 31		なし	なし	
931	VMU同報グループ 32		なし	なし	
932	VMU同報グループ 33		なし	なし	
933	VMU同報グループ 34		なし	なし	
934	VMU同報グループ 35		なし	なし	
935	VMU同報グループ 36		なし	なし	
936	VMU同報グループ 37		なし	なし	
937	VMU同報グループ 38		なし	なし	
938	VMU同報グループ 39		なし	なし	
939	VMU同報グループ 40		なし	なし	
940	VMU同報グループ 41		なし	なし	
941	VMU同報グループ 42		なし	なし	
942	VMU同報グループ 43		なし	なし	
943	VMU同報グループ 44		なし	なし	
944	VMU同報グループ 45		なし	なし	
945	VMU同報グループ 46		なし	なし	
946	VMU同報グループ 47		なし	なし	
947	VMU同報グループ 48		なし	なし	
990	VMUアクセス		199	68	

システム・保守系コマンド

コマンド	データ							初期値		
* 0082	[内線番号] (1/4：機能番号001～096) ※空欄に設定番号を記入							左表参照		
	D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	内容	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 仮想内線番号	初期値 内線番号 3桁内線番号 2桁		D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	内容	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 仮想内線番号	初期値 内線番号 3桁内線番号 2桁	
	001	仮想内線番号01		なし	なし	049	仮想内線番号49		なし	なし
	002	仮想内線番号02		なし	なし	050	仮想内線番号50		なし	なし
	003	仮想内線番号03		なし	なし	051	仮想内線番号51		なし	なし
	004	仮想内線番号04		なし	なし	052	仮想内線番号52		なし	なし
	005	仮想内線番号05		なし	なし	053	仮想内線番号53		なし	なし
	006	仮想内線番号06		なし	なし	054	仮想内線番号54		なし	なし
	007	仮想内線番号07		なし	なし	055	仮想内線番号55		なし	なし
	008	仮想内線番号08		なし	なし	056	仮想内線番号56		なし	なし
	009	仮想内線番号09		なし	なし	057	仮想内線番号57		なし	なし
	010	仮想内線番号10		なし	なし	058	仮想内線番号58		なし	なし
	011	仮想内線番号11		なし	なし	059	仮想内線番号59		なし	なし
	012	仮想内線番号12		なし	なし	060	仮想内線番号60		なし	なし
	013	仮想内線番号13		なし	なし	061	仮想内線番号61		なし	なし
	014	仮想内線番号14		なし	なし	062	仮想内線番号62		なし	なし
	015	仮想内線番号15		なし	なし	063	仮想内線番号63		なし	なし
	016	仮想内線番号16		なし	なし	064	仮想内線番号64		なし	なし
	017	仮想内線番号17		なし	なし	065	仮想内線番号65		なし	なし
	018	仮想内線番号18		なし	なし	066	仮想内線番号66		なし	なし
	019	仮想内線番号19		なし	なし	067	仮想内線番号67		なし	なし
	020	仮想内線番号20		なし	なし	068	仮想内線番号68		なし	なし
	021	仮想内線番号21		なし	なし	069	仮想内線番号69		なし	なし
	022	仮想内線番号22		なし	なし	070	仮想内線番号70		なし	なし
	023	仮想内線番号23		なし	なし	071	仮想内線番号71		なし	なし
	024	仮想内線番号24		なし	なし	072	仮想内線番号72		なし	なし
	025	仮想内線番号25		なし	なし	073	仮想内線番号73		なし	なし
	026	仮想内線番号26		なし	なし	074	仮想内線番号74		なし	なし
	027	仮想内線番号27		なし	なし	075	仮想内線番号75		なし	なし
	028	仮想内線番号28		なし	なし	076	仮想内線番号76		なし	なし
	029	仮想内線番号29		なし	なし	077	仮想内線番号77		なし	なし
	030	仮想内線番号30		なし	なし	078	仮想内線番号78		なし	なし
	031	仮想内線番号31		なし	なし	079	仮想内線番号79		なし	なし
	032	仮想内線番号32		なし	なし	080	仮想内線番号80		なし	なし
	033	仮想内線番号33		なし	なし	081	仮想内線番号81		なし	なし
	034	仮想内線番号34		なし	なし	082	仮想内線番号82		なし	なし
	035	仮想内線番号35		なし	なし	083	仮想内線番号83		なし	なし
	036	仮想内線番号36		なし	なし	084	仮想内線番号84		なし	なし
	037	仮想内線番号37		なし	なし	085	仮想内線番号85		なし	なし
	038	仮想内線番号38		なし	なし	086	仮想内線番号86		なし	なし
	039	仮想内線番号39		なし	なし	087	仮想内線番号87		なし	なし
	040	仮想内線番号40		なし	なし	088	仮想内線番号88		なし	なし
	041	仮想内線番号41		なし	なし	089	仮想内線番号89		なし	なし
	042	仮想内線番号42		なし	なし	090	仮想内線番号90		なし	なし
	043	仮想内線番号43		なし	なし	091	仮想内線番号91		なし	なし
	044	仮想内線番号44		なし	なし	092	仮想内線番号92		なし	なし
	045	仮想内線番号45		なし	なし	093	仮想内線番号93		なし	なし
	046	仮想内線番号46		なし	なし	094	仮想内線番号94		なし	なし
	047	仮想内線番号47		なし	なし	095	仮想内線番号95		なし	なし
	048	仮想内線番号48		なし	なし	096	仮想内線番号96		なし	なし

システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
* 0082	[内線番号] (2/4 : 機能番号101～164, 201～264, 301～364) ※空欄に設定番号を記入												左表参照
機能番号 D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 内線番号 /ID番号	初期値		機能番号 D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 内線番号 /ID番号	初期値		機能番号 D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 内線番号 /ID番号	初期値		機能番号 D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 内線番号 /ID番号
		内線番号 3桁	内線番号 2桁			内線番号 3桁	内線番号 2桁			内線番号 3桁	内線番号 2桁		
101		101	10	201		201	なし	301		301	なし	401	
102		102	11	202		202	なし	302		302	なし	402	
103		103	12	203		203	なし	303		303	なし	403	
104		104	13	204		204	なし	304		304	なし	404	
105		105	14	205		205	なし	305		305	なし	405	
106		106	15	206		206	なし	306		306	なし	406	
107		107	16	207		207	なし	307		307	なし	407	
108		108	17	208		208	なし	308		308	なし	408	
109		109	18	209		209	なし	309		309	なし	409	
110		110	19	210		210	なし	310		310	なし	410	
111		111	20	211		211	なし	311		311	なし	411	
112		112	21	212		212	なし	312		312	なし	412	
113		113	22	213		213	なし	313		313	なし	413	
114		114	23	214		214	なし	314		314	なし	414	
115		115	24	215		215	なし	315		315	なし	415	
116		116	25	216		216	なし	316		316	なし	416	
117		117	26	217		217	なし	317		317	なし	417	
118		118	27	218		218	なし	318		318	なし	418	
119		119	28	219		219	なし	319		319	なし	419	
120		120	29	220		220	なし	320		320	なし	420	
121		121	30	221		221	なし	321		321	なし	421	
122		122	31	222		222	なし	322		322	なし	422	
123		123	32	223		223	なし	323		323	なし	423	
124		124	33	224		224	なし	324		324	なし	424	
125		125	なし	225		225	なし	325		325	なし	425	
126		126	なし	226		226	なし	326		326	なし	426	
127		127	なし	227		227	なし	327		327	なし	427	
128		128	なし	228		228	なし	328		328	なし	428	
129		129	なし	229		229	なし	329		329	なし	429	
130		130	なし	230		230	なし	330		330	なし	430	
131		131	なし	231		231	なし	331		331	なし	431	
132		132	なし	232		232	なし	332		332	なし	432	
133		133	34	233		233	なし	333		333	なし	433	
134		134	35	234		234	なし	334		334	なし	434	
135		135	なし	235		235	なし	335		335	なし	435	
136		136	なし	236		236	なし	336		336	なし	436	
137		137	なし	237		237	なし	337		337	なし	437	
138		138	なし	238		238	なし	338		338	なし	438	
139		139	なし	239		239	なし	339		339	なし	439	
140		140	なし	240		240	なし	340		340	なし	440	
141		141	なし	241		241	なし	341		341	なし	441	
142		142	なし	242		242	なし	342		342	なし	442	
143		143	なし	243		243	なし	343		343	なし	443	
144		144	なし	244		244	なし	344		344	なし	444	
145		145	なし	245		245	なし	345		345	なし	445	
146		146	なし	246		246	なし	346		346	なし	446	
147		147	なし	247		247	なし	347		347	なし	447	
148		148	なし	248		248	なし	348		348	なし	448	
149		149	なし	249		249	なし	349		349	なし	449	
150		150	なし	250		250	なし	350		350	なし	450	
151		151	なし	251		251	なし	351		351	なし	451	
152		152	なし	252		252	なし	352		352	なし	452	
153		153	なし	253		253	なし	353		353	なし	453	
154		154	なし	254		254	なし	354		354	なし	454	
155		155	なし	255		255	なし	355		355	なし	455	
156		156	なし	256		256	なし	356		356	なし	456	
157		157	なし	257		257	なし	357		357	なし	457	
158		158	なし	258		258	なし	358		358	なし	458	
159		159	なし	259		259	なし	359		359	なし	459	
160		160	なし	260		260	なし	360		360	なし	460	
161		161	なし	261		261	なし	361		361	なし	461	
162		162	なし	262		262	なし	362		362	なし	462	
163		163	なし	263		263	なし	363		363	なし	463	
164		164	なし	264		264	なし	364		364	なし	464	

システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
	※空欄に設定番号を記入												左表参照
* 0082	[内線番号] (3/4 : 機能番号 401～464、501～556、601～656)												
	D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 内線番号 /ID番号	初期値		D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 内線番号 /ID番号	初期値		D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 内線番号 /ID番号	初期値		
			内線番号 3桁	内線番号 2桁			内線番号 3桁	内線番号 2桁			内線番号 3桁	内線番号 2桁	
	401		401	なし	501		501	36	601		なし	なし	
	402		402	なし	502		502	37	602		なし	なし	
	403		403	なし	503		503	38	603		なし	なし	
	404		404	なし	504		504	39	604		なし	なし	
	405		405	なし	505		505	40	605		なし	なし	
	406		406	なし	506		506	41	606		なし	なし	
	407		407	なし	507		507	42	607		なし	なし	
	408		408	なし	508		508	43	608		なし	なし	
	409		409	なし	509		509	44	609		なし	なし	
	410		410	なし	510		510	45	610		なし	なし	
	411		411	なし	511		511	46	611		なし	なし	
	412		412	なし	512		512	47	612		なし	なし	
	413		413	なし	513		513	48	613		なし	なし	
	414		414	なし	514		514	49	614		なし	なし	
	415		415	なし	515		515	50	615		なし	なし	
	416		416	なし	516		516	51	616		なし	なし	
	417		417	なし	517		517	52	617		なし	なし	
	418		418	なし	518		518	53	618		なし	なし	
	419		419	なし	519		519	54	619		なし	なし	
	420		420	なし	520		520	55	620		なし	なし	
	421		421	なし	521		521	なし	621		なし	なし	
	422		422	なし	522		522	なし	622		なし	なし	
	423		423	なし	523		523	なし	623		なし	なし	
	424		424	なし	524		524	なし	624		なし	なし	
	425		425	なし	525		525	なし	625		なし	なし	
	426		426	なし	526		526	なし	626		なし	なし	
	427		427	なし	527		527	なし	627		なし	なし	
	428		428	なし	528		528	なし	628		なし	なし	
	429		429	なし	529		529	なし	629		なし	なし	
	430		430	なし	530		530	なし	630		なし	なし	
	431		431	なし	531		531	なし	631		なし	なし	
	432		432	なし	532		532	なし	632		なし	なし	
	433		433	なし	533		533	なし	633		なし	なし	
	434		434	なし	534		534	なし	634		なし	なし	
	435		435	なし	535		535	なし	635		なし	なし	
	436		436	なし	536		536	なし	636		なし	なし	
	437		437	なし	537		537	なし	637		なし	なし	
	438		438	なし	538		538	なし	638		なし	なし	
	439		439	なし	539		539	なし	639		なし	なし	
	440		440	なし	540		540	なし	640		なし	なし	
	441		441	なし	541		541	なし	641		なし	なし	
	442		442	なし	542		542	なし	642		なし	なし	
	443		443	なし	543		543	なし	643		なし	なし	
	444		444	なし	544		544	なし	644		なし	なし	
	445		445	なし	545		545	なし	645		なし	なし	
	446		446	なし	546		546	なし	646		なし	なし	
	447		447	なし	547		547	なし	647		なし	なし	
	448		448	なし	548		548	なし	648		なし	なし	
	449		449	なし	549		549	なし	649		なし	なし	
	450		450	なし	550		550	なし	650		なし	なし	
	451		451	なし	551		551	なし	651		なし	なし	
	452		452	なし	552		552	なし	652		なし	なし	
	453		453	なし	553		553	なし	653		なし	なし	
	454		454	なし	554		554	なし	654		なし	なし	
	455		455	なし	555		555	なし	655		なし	なし	
	456		456	なし	556		556	なし	656		なし	なし	
	457		457	なし									
	458		458	なし									
	459		459	なし									
	460		460	なし									
	461		461	なし									
	462		462	なし									
	463		463	なし									
	464		464	なし									

システム・保守系コマンド

コマンド	データ										初期値	
* 0082	[内線番号] (4/4 : 機能番号 701～756、801～928) ※空欄に設定番号を記入										左表参照	
機能番号 D ₀ D ₀ D ₀	内線番号 /ID番号 D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	初期値		機能番号 D ₀ D ₀ D ₀	内線番号 /ID番号 D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	初期値		機能番号 D ₀ D ₀ D ₀	内線番号 /ID番号 D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	初期値		
		内線番号 3桁	内線番号 2桁			内線番号 3桁	内線番号 2桁			内線番号 3桁	内線番号 2桁	
701		なし	なし	801		801	56	865		865	なし	
702		なし	なし	802		802	57	866		866	なし	
703		なし	なし	803		803	58	867		867	なし	
704		なし	なし	804		804	59	868		868	なし	
705		なし	なし	805		805	60	869		869	なし	
706		なし	なし	806		806	61	870		870	なし	
707		なし	なし	807		807	62	871		871	なし	
708		なし	なし	808		808	63	872		872	なし	
709		なし	なし	809		809	64	873		873	なし	
710		なし	なし	810		810	65	874		874	なし	
711		なし	なし	811		811	66	875		875	なし	
712		なし	なし	812		812	67	876		876	なし	
713		なし	なし	813		813	なし	877		877	なし	
714		なし	なし	814		814	なし	878		878	なし	
715		なし	なし	815		815	なし	879		879	なし	
716		なし	なし	816		816	なし	880		880	なし	
717		なし	なし	817		817	なし	881		881	なし	
718		なし	なし	818		818	なし	882		882	なし	
719		なし	なし	819		819	なし	883		883	なし	
720		なし	なし	820		820	なし	884		884	なし	
721		なし	なし	821		821	なし	885		885	なし	
722		なし	なし	822		822	なし	886		886	なし	
723		なし	なし	823		823	なし	887		887	なし	
724		なし	なし	824		824	なし	888		888	なし	
725		なし	なし	825		825	なし	889		889	なし	
726		なし	なし	826		826	なし	890		890	なし	
727		なし	なし	827		827	なし	891		891	なし	
728		なし	なし	828		828	なし	892		892	なし	
729		なし	なし	829		829	なし	893		893	なし	
730		なし	なし	830		830	なし	894		894	なし	
731		なし	なし	831		831	なし	895		895	なし	
732		なし	なし	832		832	なし	896		896	なし	
733		なし	なし	833		833	なし	897		なし	なし	
734		なし	なし	834		834	なし	898		なし	なし	
735		なし	なし	835		835	なし	899		なし	なし	
736		なし	なし	836		836	なし	900		なし	なし	
737		なし	なし	837		837	なし	901		なし	なし	
738		なし	なし	838		838	なし	902		なし	なし	
739		なし	なし	839		839	なし	903		なし	なし	
740		なし	なし	840		840	なし	904		なし	なし	
741		なし	なし	841		841	なし	905		なし	なし	
742		なし	なし	842		842	なし	906		なし	なし	
743		なし	なし	843		843	なし	907		なし	なし	
744		なし	なし	844		844	なし	908		なし	なし	
745		なし	なし	845		845	なし	909		なし	なし	
746		なし	なし	846		846	なし	910		なし	なし	
747		なし	なし	847		847	なし	911		なし	なし	
748		なし	なし	848		848	なし	912		なし	なし	
749		なし	なし	849		849	なし	913		なし	なし	
750		なし	なし	850		850	なし	914		なし	なし	
751		なし	なし	851		851	なし	915		なし	なし	
752		なし	なし	852		852	なし	916		なし	なし	
753		なし	なし	853		853	なし	917		なし	なし	
754		なし	なし	854		854	なし	918		なし	なし	
755		なし	なし	855		855	なし	919		なし	なし	
756		なし	なし	856		856	なし	920		なし	なし	
				857		857	なし	921		なし	なし	
				858		858	なし	922		なし	なし	
				859		859	なし	923		なし	なし	
				860		860	なし	924		なし	なし	
				861		861	なし	925		なし	なし	
				862		862	なし	926		なし	なし	
				863		863	なし	927		なし	なし	
				864		864	なし	928		なし	なし	

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*0083	[ユーザ用パスワード] ※空欄に設定パスワードを記入 <table border="1"> <tr> <td>D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>パスワード</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D D D D					パスワード					0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D D D D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
パスワード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
*0084	[モード切替用電話機(夜間切替操作電話機)] ※空欄に操作電話機の収容位置(D ₂ D ₂ D ₂)を記入 <table border="1"> <tr> <th>D₀D₀ テナント番号</th><th colspan="16">D₁D₁ 設定No.</th></tr> <tr> <th></th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> <tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 設定No.																	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	01																	02																	03																	04																	05																	06																	07																	08																	09																	10																	11																	12																	13																	14																	15																	16																	17																	18																	19																	20																	21																	22																	23																	24																	25																	26																	27																	28																	29																	30																	31																	32																	33																	34																	35																	36																	37																	38																	39																	40																	41																	42																	43																	44																	45																	46																	47																	48																	[テナント01] 01-101、02-102 03-103、04-104 05-501、06-502 07-503、08-504 09-16-000: 設定なし [その他のテナント] 000:設定なし
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 設定No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 0085	<p>[共通電話帳編集用電話機] ※空欄に編集用電話機の収容位置 ($D_2D_2D_2$) を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D_0D_0 電話機グループ番号</th><th colspan="16">D_1D_1 設定No.</th></tr> <tr> <th></th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D_0D_0 電話機グループ番号	D_1D_1 設定No.																	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	01																	02																	03																	04																	05																	06																	07																	08																	09																	10																	11																	12																	13																	14																	15																	16																	17																	18																	19																	20																	21																	22																	23																	24																	25																	26																	27																	28																	29																	30																	31																	32																	33																	34																	35																	36																	37																	38																	39																	40																	41																	42																	43																	44																	45																	46																	47																	48																	01:999 02~16-000: 設定なし
D_0D_0 電話機グループ番号	D_1D_1 設定No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 0086	<p>[リモート操作用の外線またはDI加入者番号] ※D_0:空欄該当部分をマーク、 $D_1(D_1\cdots D_1)$:外線番号/ダイヤル番号を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">D_0 回線区分</th><th colspan="11">$D_1(D_1\cdots D_1)$ 対象外線/ダイヤル番号</th></tr> <tr> <th>1 一般回線</th><th>2 DI回線</th><th>外線番号</th><th colspan="10">ダイヤル番号 (最大11桁)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D_0 回線区分		$D_1(D_1\cdots D_1)$ 対象外線/ダイヤル番号											1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤル番号 (最大11桁)																							[一般回線] 00:設定なし [DI回線] 設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D_0 回線区分		$D_1(D_1\cdots D_1)$ 対象外線/ダイヤル番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤル番号 (最大11桁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 0087	<p>[リモート操作移行時間(一般発信者)]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DD</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リモート操作移行時間(秒)</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td><td>180</td></tr> </tbody> </table>	DD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	リモート操作移行時間(秒)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	09:90秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DD	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
リモート操作移行時間(秒)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 0088	[リモート操作移行時間(特定発信者)]														00:0秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	D D		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	リモート操作移行時間(秒)		0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 0089	[リモート操作作用電話機(特定発信者)] ※空欄に発信者電話番号を記入														設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 発信者電話番号												D ₀ D ₀ 項番		D ₁ (D ₁ …D ₁) 発信者電話番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	01																31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 0091	[<input type="checkbox"/>] + [短縮/電話帳] ボタンの登録先電話帳種別] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマーク																				1: 共通電話帳			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																			
D ₂ 電話帳種別		1 共通電話帳																						
		2 マイ電話帳																						

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 0091	<div> <div>[<input type="checkbox"/>]+[短縮/電話帳]ボタンの登録先電話帳種別]</div> <div>(2/2: 収容位置501~556、601~656、701~756)</div> <div>※空欄該当部分をマ-ク</div> <div> <div>D₀D₀D₀ 収容位置</div> <div> <div>D₂</div> <div>電話帳種別</div> </div> </div> <div> <div>501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520</div> <div> <div>1 共通電話帳</div> <div>2 マイ電話帳</div> </div> </div> <div> <div>D₀D₀D₀ 収容位置</div> <div> <div>D₂</div> <div>電話帳種別</div> </div> </div> <div> <div>521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540</div> <div> <div>1 共通電話帳</div> <div>2 マイ電話帳</div> </div> </div> <div> <div>D₀D₀D₀ 収容位置</div> <div> <div>D₂</div> <div>電話帳種別</div> </div> </div> <div> <div>541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556</div> <div> <div>1 共通電話帳</div> <div>2 マイ電話帳</div> </div> </div> <div> <div>D₀D₀D₀ 収容位置</div> <div> <div>D₂</div> <div>電話帳種別</div> </div> </div> <div> <div>601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620</div> <div> <div>1 共通電話帳</div> <div>2 マイ電話帳</div> </div> </div> <div> <div>D₀D₀D₀ 収容位置</div> <div> <div>D₂</div> <div>電話帳種別</div> </div> </div> <div> <div>621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640</div> <div> <div>1 共通電話帳</div> <div>2 マイ電話帳</div> </div> </div> <div> <div>D₀D₀D₀ 収容位置</div> <div> <div>D₂</div> <div>電話帳種別</div> </div> </div> <div> <div>641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656</div> <div> <div>1 共通電話帳</div> <div>2 マイ電話帳</div> </div> </div> <div> <div>D₀D₀D₀ 収容位置</div> <div> <div>D₂</div> <div>電話帳種別</div> </div> </div> <div> <div>701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720</div> <div> <div>1 共通電話帳</div> <div>2 マイ電話帳</div> </div> </div> <div> <div>D₀D₀D₀ 収容位置</div> <div> <div>D₂</div> <div>電話帳種別</div> </div> </div> <div> <div>721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740</div> <div> <div>1 共通電話帳</div> <div>2 マイ電話帳</div> </div> </div> <div> <div>D₀D₀D₀ 収容位置</div> <div> <div>D₂</div> <div>電話帳種別</div> </div> </div> <div> <div>741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756</div> <div> <div>1 共通電話帳</div> <div>2 マイ電話帳</div> </div> </div> </div>	1: 共通電話帳

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																		初期値			
* 0092	[ワンタッチダイヤル登録時の初期選択電話帳種別] (1/2: 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマーク																		2: 共通電話帳 (グループ 毎)			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		161	162	163	164																
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		261	262	263	264																
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		361	362	363	364																
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		461	462	463	464																
D ₂	1	共通電話帳(全グループ)																				
電話帳	2	共通電話帳(グループ 毎)																				
種別	3	マイ電話帳																				

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値						
* 0092	[ワンタッチダイヤル登録時の初期選択電話帳種別] (2/2: 収容位置 501~556、601~656、701~756) ※空欄該当部分をマーク	2: 共通電話帳 (グループ毎)						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520						
D ₂	1 共通電話帳(全グループ)							
電話帳	2 共通電話帳(グループ毎)							
種別	3 マイ電話帳							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540						
D ₂	1 共通電話帳(全グループ)							
電話帳	2 共通電話帳(グループ毎)							
種別	3 マイ電話帳							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556						
D ₂	1 共通電話帳(全グループ)							
電話帳	2 共通電話帳(グループ毎)							
種別	3 マイ電話帳							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620						
D ₂	1 共通電話帳(全グループ)							
電話帳	2 共通電話帳(グループ毎)							
種別	3 マイ電話帳							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640						
D ₂	1 共通電話帳(全グループ)							
電話帳	2 共通電話帳(グループ毎)							
種別	3 マイ電話帳							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656						
D ₂	1 共通電話帳(全グループ)							
電話帳	2 共通電話帳(グループ毎)							
種別	3 マイ電話帳							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720						
D ₂	1 共通電話帳(全グループ)							
電話帳	2 共通電話帳(グループ毎)							
種別	3 マイ電話帳							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740						
D ₂	1 共通電話帳(全グループ)							
電話帳	2 共通電話帳(グループ毎)							
種別	3 マイ電話帳							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756						
D ₂	1 共通電話帳(全グループ)							
電話帳	2 共通電話帳(グループ毎)							
種別	3 マイ電話帳							
* 0093 (2~3版~)	[停電検出時連動機能の動作有無] <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>停電検出時連動機能</td><td>有効</td><td>無効</td></tr> </table>	D	1	2	停電検出時連動機能	有効	無効	2: 無効
D	1	2						
停電検出時連動機能	有効	無効						
* 0094	[休日モード(夜モード3)時の夜区分] <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>夜区分</td><td>夜間(夜モード1)</td><td>深夜(夜モード2)</td></tr> </table>	D	1	2	夜区分	夜間(夜モード1)	深夜(夜モード2)	1: 夜間 (夜モード1)
D	1	2						
夜区分	夜間(夜モード1)	深夜(夜モード2)						
* 0095	[夜間切替スイッチ操作時の夜区分] <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>夜区分</td><td>夜間(夜モード1)</td><td>深夜(夜モード2)</td></tr> </table>	D	1	2	夜区分	夜間(夜モード1)	深夜(夜モード2)	1: 夜間 (夜モード1)
D	1	2						
夜区分	夜間(夜モード1)	深夜(夜モード2)						

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (1/13:テナント番号01~04) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1,2)を記入	0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (1/12:テナント番号01~04) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入	00,, :留守モード 指定なし

		* 0096						* 0097					* 0096						* 0097										
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅			
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先			
01	0	日曜	1						03	0	日曜	1						04	0	日曜	1								
		2										2																	
		3										3																	
		4										4																	
	1	月曜	1							1	月曜	1								5	金曜	1							
		2									2																		
		3									3																		
		4									4																		
	2	火曜	1							2	火曜	1								6	土曜	1							
		2									2																		
		3									3																		
		4									4																		
	3	水曜	1							3	水曜	1								5	金曜	1							
		2									2																		
		3									3																		
		4									4																		
	4	木曜	1							4	木曜	1								6	土曜	1							
		2									2																		
		3									3																		
		4									4																		
	5	金曜	1							5	金曜	1								6	土曜	1							
		2									2																		
		3									3																		
		4									4																		
6	土曜	1						6	土曜	1							6	土曜	1										
	2								2																				
	3								3																				
	4								4																				
02	0	日曜	1						04	0	日曜	1						04	0	日曜	1								
		2										2																	
		3										3																	
		4										4																	
	1	月曜	1							1	月曜	1								5	金曜	1							
		2									2																		
		3									3																		
		4									4																		
	2	火曜	1							2	火曜	1								6	土曜	1							
		2									2																		
		3									3																		
		4									4																		
	3	水曜	1							3	水曜	1								5	金曜	1							
		2									2																		
		3									3																		
		4									4																		
	4	木曜	1							4	木曜	1								6	土曜	1							
		2									2																		
		3									3																		
		4									4																		
	5	金曜	1							5	金曜	1								6	土曜	1							
		2									2																		
		3									3																		
		4									4																		
6	土曜	1						6	土曜	1							6	土曜	1										
	2								2																				
	3								3																				
	4								4																				

● * 0096の夜区分に対する夜モード

D ₅	夜区分
1	夜間(夜モード 1)
2	深夜(夜モード 2)

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D ₃ D ₃	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D ₃ D ₃	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (2/13:テナント番号05~08) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1、2)を記入	0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (2/12:テナント番号05~08) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入	00,, :留守モード 指定なし

		* 0096					* 0097					* 0096					* 0097				
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅				
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先				
05	0	日曜	1						07	0	日曜	1									
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	1	月曜	1								1	月曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	2	火曜	1								2	火曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	3	水曜	1								3	水曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	4	木曜	1								4	木曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	5	金曜	1								5	金曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
6	土曜	1							6	土曜	1										
	2									2											
	3									3											
	4									4											
06	0	日曜	1						08	0	日曜	1									
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	1	月曜	1								1	月曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	2	火曜	1								2	火曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	3	水曜	1								3	水曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	4	木曜	1								4	木曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
	5	金曜	1								5	金曜	1								
		2										2									
		3										3									
		4										4									
6	土曜	1							6	土曜	1										
	2									2											
	3									3											
	4									4											

● * 0096の夜区分に対する夜モード

D ₅	夜区分
1	夜間(夜モード1)
2	深夜(夜モード2)

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
00	留守モード指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D ₃ D ₃	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D ₃ D ₃	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード(転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (3/13:テナント番号09~12) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1,2)を記入												0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (3/12:テナント番号09~12) ※空欄にモード (00~12:下表参照)、メッセージ (01~06)/転送先 (01~14) を記入												00,, :留守モード 指定なし

		* 0096						* 0097					* 0096						* 0097		
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅				
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先				
09	0	日曜	1						11	0	日曜	1									
		2																			
		3																			
		4																			
	1	月曜	1							1	月曜	1									
		2																			
		3																			
		4																			
	2	火曜	1							2	火曜	1									
		2																			
		3																			
		4																			
	3	水曜	1							3	水曜	1									
		2																			
		3																			
		4																			
	4	木曜	1							4	木曜	1									
		2																			
		3																			
		4																			
	5	金曜	1							5	金曜	1									
		2																			
		3																			
		4																			
6	土曜	1						6	土曜	1											
	2																				
	3																				
	4																				
10	0	日曜	1						12	0	日曜	1									
		2																			
		3																			
		4																			
	1	月曜	1							1	月曜	1									
		2																			
		3																			
		4																			
	2	火曜	1							2	火曜	1									
		2																			
		3																			
		4																			
	3	水曜	1							3	水曜	1									
		2																			
		3																			
		4																			
	4	木曜	1							4	木曜	1									
		2																			
		3																			
		4																			
	5	金曜	1							5	金曜	1									
		2																			
		3																			
		4																			
6	土曜	1						6	土曜	1											
	2																				
	3																				
	4																				

● * 0096の夜区分に対する夜モード

D ₅	夜区分
1	夜間(夜モード 1)
2	深夜(夜モード 2)

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D ₃ D ₃	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D ₃ D ₃	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (4/13:テナント番号13~16) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1、2)を記入	0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (4/12:テナント番号13~16) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入	00,, :留守モード 指定なし

		* 0096					* 0097					* 0096					* 0097			
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ 曜日	D ₂ 項番	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 夜開始時刻	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄ 夜終了時刻	D ₅ 夜 区分	D ₃ D ₃ モード	D ₄ D ₄ メッセ ジ番号 /転送先	D ₅ D ₅ 転送先	D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ 曜日	D ₂ 項番	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 夜開始時刻	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄ 夜終了時刻	D ₅ 夜 区分	D ₃ D ₃ モード	D ₄ D ₄ メッセ ジ番号 /転送先	D ₅ D ₅ 転送先			
13	0	日曜	1						15	0	日曜	1								
		2									2									
		3									3									
		4									4									
	1	月曜	1							1	月曜	1								
		2						2												
		3						3												
		4						4												
	2	火曜	1							2	火曜	1								
		2						2												
		3						3												
		4						4												
	3	水曜	1							3	水曜	1								
		2						2												
		3						3												
		4						4												
	4	木曜	1							4	木曜	1								
		2						2												
		3						3												
		4						4												
	5	金曜	1							5	金曜	1								
		2						2												
		3						3												
		4						4												
6	土曜	1						6	土曜	1										
	2						2													
	3						3													
	4						4													
14	0	日曜	1						16	0	日曜	1								
		2									2									
		3									3									
		4									4									
	1	月曜	1							1	月曜	1								
		2						2												
		3						3												
		4						4												
	2	火曜	1							2	火曜	1								
		2						2												
		3						3												
		4						4												
	3	水曜	1							3	水曜	1								
		2						2												
		3						3												
		4						4												
	4	木曜	1							4	木曜	1								
		2						2												
		3						3												
		4						4												
	5	金曜	1							5	金曜	1								
		2						2												
		3						3												
		4						4												
6	土曜	1						6	土曜	1										
	2						2													
	3						3													
	4						4													

● * 0096の夜区分に対する夜モード

D ₅	夜区分
1	夜間(夜モード1)
2	深夜(夜モード2)

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
00	留守モード指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D ₃ D ₃	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D ₃ D ₃	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (5/13:テナント番号17~20) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1,2)を記入												0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (5/12:テナント番号17~20) ※空欄にモード (00~12:下表参照)、メッセージ (01~06)/転送先 (01~14)を記入												00,, :留守モード 指定なし

		* 0096						* 0097											
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅		
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先		
17	0	日曜	1						19	0	日曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	1	月曜	1						19	1	月曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	2	火曜	1						19	2	火曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	3	水曜	1						19	3	水曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	4	木曜	1						19	4	木曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	5	金曜	1						19	5	金曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
6	土曜	1						19	6	土曜	1								
	2										2								
	3										3								
	4										4								
18	0	日曜	1						20	0	日曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	1	月曜	1						20	1	月曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	2	火曜	1						20	2	火曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	3	水曜	1						20	3	水曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	4	木曜	1						20	4	木曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	5	金曜	1						20	5	金曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
6	土曜	1						20	6	土曜	1								
	2										2								
	3										3								
	4										4								

● * 0096の夜区分に対する夜モード

D ₅	夜区分
1	夜間(夜モード 1)
2	深夜(夜モード 2)

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D ₃ D ₃	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D ₃ D ₃	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (6/13:テナント番号21~24) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1、2)を記入												0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (6/12:テナント番号21~24) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入												00,, :留守モード 指定なし

		* 0096						* 0097					* 0096						* 0097							
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅									
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先									
21	0	日曜	1						23	0	日曜	1						23	0	日曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	1	月曜	1							1	月曜	1							1	月曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	2	火曜	1							2	火曜	1							2	火曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	3	水曜	1							3	水曜	1							3	水曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	4	木曜	1							4	木曜	1							4	木曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	5	金曜	1							5	金曜	1							5	金曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
6	土曜	1						6	土曜	1						6	土曜	1								
	2																									
	3																									
	4																									
22	0	日曜	1						24	0	日曜	1						24	0	日曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	1	月曜	1							1	月曜	1							1	月曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	2	火曜	1							2	火曜	1							2	火曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	3	水曜	1							3	水曜	1							3	水曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	4	木曜	1							4	木曜	1							4	木曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	5	金曜	1							5	金曜	1							5	金曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
6	土曜	1						6	土曜	1						6	土曜	1								
	2																									
	3																									
	4																									

● * 0096の夜区分に対する夜モード

D ₅	夜区分
1	夜間(夜モード1)
2	深夜(夜モード2)

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
00	留守モード指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D ₃ D ₃	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D ₃ D ₃	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード(転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

システム・保守系コマンド

コマンド	データ														初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (7/13:テナント番号25~28) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1,2)を記入														0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (7/12:テナント番号25~28) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入														00,, :留守モード 指定なし

		* 0096							* 0097								
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先
25	0	日曜	1						27	0	日曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	1	月曜	1							1	月曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	2	火曜	1							2	火曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	3	水曜	1							3	水曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	4	木曜	1							4	木曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	5	金曜	1							5	金曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	6	土曜	1							6	土曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
26	0	日曜	1						28	0	日曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	1	月曜	1							1	月曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	2	火曜	1							2	火曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	3	水曜	1							3	水曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	4	木曜	1							4	木曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	5	金曜	1							5	金曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					
	6	土曜	1							6	土曜	1					
			2									2					
			3									3					
			4									4					

● * 0096の夜区分に対する夜モード

D ₅	夜区分
1	夜間(夜モード 1)
2	深夜(夜モード 2)

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D ₃ D ₃	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D ₃ D ₃	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (8/13:テナント番号29~32) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1、2)を記入												0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (8/12:テナント番号29~32) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入												00,, :留守モード 指定なし

		* 0096						* 0097					* 0096						* 0097												
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅					
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ/転送先	転送先					
29	0	日曜	1						31	0	日曜	1							31	0	日曜	1									
		2										2											2								
		3										3											3								
		4										4											4								
	1	月曜	1							1	月曜	1								5	金曜	1									
		2										2											2								
		3										3											3								
		4										4											4								
	2	火曜	1							2	火曜	1								6	土曜	1									
		2										2											2								
		3										3											3								
		4										4											4								
	3	水曜	1							3	水曜	1								4	木曜	1									
		2										2											2								
		3										3											3								
		4										4											4								
	4	木曜	1							4	木曜	1								5	金曜	1									
		2										2											2								
		3										3											3								
		4										4											4								
	5	金曜	1							5	金曜	1								6	土曜	1									
		2										2											2								
		3										3											3								
		4										4											4								
6	土曜	1							6	土曜	1								6	土曜	1										
	2										2											2									
	3										3											3									
	4										4											4									
30	0	日曜	1						32	0	日曜	1							32	0	日曜	1									
		2											2										2								
		3											3										3								
		4											4										4								
	1	月曜	1							1	月曜	1								5	金曜	1									
		2											2										2								
		3											3										3								
		4											4										4								
	2	火曜	1							2	火曜	1								6	土曜	1									
		2											2										2								
		3											3										3								
		4											4										4								
	3	水曜	1							3	水曜	1								4	木曜	1									
		2											2										2								
		3											3										3								
		4											4										4								
	4	木曜	1							4	木曜	1								5	金曜	1									
		2											2										2								
		3											3										3								
		4											4										4								
	5	金曜	1							5	金曜	1								6	土曜	1									
		2											2										2								
		3											3										3								
		4											4										4								
6	土曜	1							6	土曜	1								6	土曜	1										
	2											2										2									
	3											3										3									
	4											4										4									

● * 0096の夜区分に対する夜モード

D ₅	夜区分
1	夜間(夜モード1)
2	深夜(夜モード2)

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
00	留守モード指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D ₃ D ₃	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D ₃ D ₃	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード(転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (9/13:テナント番号33~36) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1,2)を記入												0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (9/12:テナント番号33~36) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入												00,, :留守モード 指定なし

		* 0096						* 0097					* 0096						* 0097							
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅									
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先									
33	0	日曜	1						35	0	日曜	1						36	0	日曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	1	月曜	1							1	月曜	1							1	月曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	2	火曜	1							2	火曜	1							2	火曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	3	水曜	1							3	水曜	1							3	水曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	4	木曜	1							4	木曜	1							4	木曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	5	金曜	1							5	金曜	1							5	金曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
6	土曜	1						6	土曜	1						6	土曜	1								
	2																									
	3																									
	4																									
34	0	日曜	1						36	0	日曜	1						36	0	日曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	1	月曜	1							1	月曜	1							1	月曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	2	火曜	1							2	火曜	1							2	火曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	3	水曜	1							3	水曜	1							3	水曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	4	木曜	1							4	木曜	1							4	木曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	5	金曜	1							5	金曜	1							5	金曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
6	土曜	1						6	土曜	1						6	土曜	1								
	2																									
	3																									
	4																									

● * 0096の夜区分に対する夜モード

D ₅	夜区分
1	夜間(夜モード 1)
2	深夜(夜モード 2)

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D ₃ D ₃	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D ₃ D ₃	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (10/13:テナント番号37~40) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1、2)を記入	0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (10/12:テナント番号37~40) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入	00,, :留守モード 指定なし

		* 0096					* 0097					* 0096					* 0097		
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅		
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先		
37	0	日曜	1						39	0	日曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	1	月曜	1							1	月曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	2	火曜	1							2	火曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	3	水曜	1							3	水曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	4	木曜	1							4	木曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	5	金曜	1							5	金曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
6	土曜	1							6	土曜	1								
	2										2								
	3										3								
	4										4								
38	0	日曜	1						40	0	日曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	1	月曜	1							1	月曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	2	火曜	1							2	火曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	3	水曜	1							3	水曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	4	木曜	1							4	木曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	5	金曜	1							5	金曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
6	土曜	1							6	土曜	1								
	2										2								
	3										3								
	4										4								
40	0	日曜	1						40	0	日曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	1	月曜	1							1	月曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	2	火曜	1							2	火曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	3	水曜	1							3	水曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	4	木曜	1							4	木曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
	5	金曜	1							5	金曜	1							
		2										2							
		3										3							
		4										4							
6	土曜	1							6	土曜	1								
	2										2								
	3										3								
	4										4								

● * 0096の夜区分に対する夜モード

D ₅	夜区分
1	夜間(夜モード1)
2	深夜(夜モード2)

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
00	留守モード指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D ₃ D ₃	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D ₃ D ₃	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード(転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (11/13: テナント番号 41~44) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分 (1, 2) を記入												0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (11/12: テナント番号 41~44) ※空欄にモード (00~12: 下表参照)、メッセージ (01~06) / 転送先 (01~14) を記入												00,, : 留守モード 指定なし

		* 0096						* 0097					* 0096						* 0097									
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅		
テナント 番号	曜日	項 番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜 区分	モード	メッセージ 番号 / 転送先	転送先	テナント 番号	曜日	項 番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜 区分	モード	メッセージ 番号 / 転送先	転送先	テナント 番号	曜日	項 番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜 区分	モード	メッセージ 番号 / 転送先	転送先		
41	0	日曜	1						43	0	日曜	1						44	0	日曜	1							
		2																										
		3																										
		4																										
	1	月曜	1							1	月曜	1								1	月曜	1						
		2																										
		3																										
		4																										
	2	火曜	1							2	火曜	1								2	火曜	1						
		2																										
		3																										
		4																										
	3	水曜	1							3	水曜	1								3	水曜	1						
		2																										
		3																										
		4																										
	4	木曜	1							4	木曜	1								4	木曜	1						
		2																										
		3																										
		4																										
	5	金曜	1							5	金曜	1								5	金曜	1						
		2																										
		3																										
		4																										
6	土曜	1						6	土曜	1							6	土曜	1									
	2																											
	3																											
	4																											
42	0	日曜	1						44	0	日曜	1							44	0	日曜	1						
		2																										
		3																										
		4																										
	1	月曜	1							1	月曜	1								1	月曜	1						
		2																										
		3																										
		4																										
	2	火曜	1							2	火曜	1								2	火曜	1						
		2																										
		3																										
		4																										
	3	水曜	1							3	水曜	1								3	水曜	1						
		2																										
		3																										
		4																										
	4	木曜	1							4	木曜	1								4	木曜	1						
		2																										
		3																										
		4																										
	5	金曜	1							5	金曜	1								5	金曜	1						
		2																										
		3																										
		4																										
6	土曜	1						6	土曜	1							6	土曜	1									
	2																											
	3																											
	4																											

● * 0096の夜区分に対する夜モード

D ₅	夜区分
1	夜間 (夜モード 1)
2	深夜 (夜モード 2)

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
00	留守モード 指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
05	不応答後追っかけ 転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

システム・保守系コマンド

コマンド	データ												初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (12/13:テナント番号45~48) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分(1、2)を記入												0000, 0000, 1 : なし
* 0097	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (12/12:テナント番号45~48) ※空欄にモード(00~12:下表参照)、メッセージ(01~06)/転送先(01~14)を記入												00,, :留守モード 指定なし

			* 0096					* 0097						* 0096					* 0097							
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₅ D ₅									
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	夜区分	モード	メッセージ番号/転送先	転送先									
45	0	日曜	1						47	0	日曜	1						49	0	日曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	1	月曜	1							1	月曜	1							1	月曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	2	火曜	1							2	火曜	1							2	火曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	3	水曜	1							3	水曜	1							3	水曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	4	木曜	1							4	木曜	1							4	木曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	5	金曜	1							5	金曜	1							5	金曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
6	土曜	1						6	土曜	1						6	土曜	1								
	2																									
	3																									
	4																									
46	0	日曜	1						48	0	日曜	1						50	0	日曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	1	月曜	1							1	月曜	1							1	月曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	2	火曜	1							2	火曜	1							2	火曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	3	水曜	1							3	水曜	1							3	水曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	4	木曜	1							4	木曜	1							4	木曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
	5	金曜	1							5	金曜	1							5	金曜	1					
		2																								
		3																								
		4																								
6	土曜	1						6	土曜	1						6	土曜	1								
	2																									
	3																									
	4																									

● * 0096の夜区分に対する夜モード

D ₅	夜区分
1	夜間(夜モード1)
2	深夜(夜モード2)

● * 0097のモード番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード
00	留守モード指定なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード

D ₃ D ₃	モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード

D ₃ D ₃	モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード(転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

システム・保守系コマンド

コマンド	データ										初期値
* 0096	[夜間切替タイマの時刻] (13/13 : ドアホン99) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻、夜区分 (1、2) を記入										0000, 0000, 1 : なし
			* 0096								
D ₀ D ₀ ナイト 番号	D ₁ 曜日	D ₂ 項 番	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 夜開始時刻	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄ 夜終了時刻	D ₅ 夜 区分						
99 ドア ホン	0 日曜	1									
		2									
		3									
		4									
	1 月曜	1									
		2									
		3									
		4									
	2 火曜	1									
		2									
		3									
		4									
	3 水曜	1									
		2									
		3									
		4									
	4 木曜	1									
		2									
		3									
		4									
	5 金曜	1									
		2									
		3									
		4									
6 土曜	1										
	2										
	3										
	4										
● * 0096の夜区分に対する夜モード											
D ₅		夜区分									
1		夜間 (夜モード 1)									
2		深夜 (夜モード 2)									

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 0098	<p>[他テナントの夜間切替可能電話機] ※空欄に設定データ(操作電話機の収容位置、または901～948/999:モード切替用電話機)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀</td><td>設定No.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁</td><td>操作電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀	設定No.	1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁ D ₁ D ₁	操作電話機									000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀	設定No.	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₁ D ₁ D ₁	操作電話機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 0099	<p>[停電時の直通電話機] ※空欄に直通電話機の収容位置を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁</td><td>直通電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁</td><td>直通電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁</td><td>直通電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁</td><td>直通電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁</td><td>直通電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁</td><td>直通電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ D ₁	直通電話機																	D ₀ D ₀	外線番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ D ₁	直通電話機																	D ₀ D ₀	外線番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ D ₁	直通電話機																	D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	D ₁ D ₁ D ₁	直通電話機																	D ₀ D ₀	外線番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	D ₁ D ₁ D ₁	直通電話機																	D ₀ D ₀	外線番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₁ D ₁ D ₁	直通電話機																	000:なし																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₁ D ₁ D ₁	直通電話機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₁ D ₁ D ₁	直通電話機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₁ D ₁ D ₁	直通電話機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₁ D ₁ D ₁	直通電話機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₁ D ₁ D ₁	直通電話機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₁ D ₁ D ₁	直通電話機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 0300	<p>[外線メークビジー] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>状態</td><td>1 メークビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>状態</td><td>1 メークビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>状態</td><td>1 メークビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>状態</td><td>1 メークビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0 開放																									状態	1 メークビジー																									D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0 開放																									状態	1 メークビジー																									D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0 開放																									状態	1 メークビジー																									D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0 開放																									状態	1 メークビジー																									0:開放																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0 開放																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
状態	1 メークビジー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0 開放																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
状態	1 メークビジー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0 開放																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
状態	1 メークビジー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0 開放																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
状態	1 メークビジー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 0301	<p>[内線通話路メークビジー] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>通話路No.</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>状態</td><td>1 メークビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>通話路No.</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>状態</td><td>1 メークビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>通話路No.</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>状態</td><td>1 メークビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀	通話路No.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0 開放																									状態	1 メークビジー																									D ₀ D ₀	通話路No.	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0 開放																									状態	1 メークビジー																									D ₀ D ₀	通話路No.	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64									D ₂	0 開放																									状態	1 メークビジー																									0:開放																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀	通話路No.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0 開放																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
状態	1 メークビジー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	通話路No.	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0 開放																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
状態	1 メークビジー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	通話路No.	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0 開放																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
状態	1 メークビジー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 0600	<p>[アナログ外線の線路ロス] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0 4dB以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>線路</td><td>1 2～3dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ロス</td><td>2 0～1dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0 4dB以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>線路</td><td>1 2～3dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ロス</td><td>2 0～1dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0 4dB以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>線路</td><td>1 2～3dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ロス</td><td>2 0～1dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0 4dB以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>線路</td><td>1 2～3dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ロス</td><td>2 0～1dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0 4dB以上																									線路	1 2～3dB																									ロス	2 0～1dB																									D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0 4dB以上																									線路	1 2～3dB																									ロス	2 0～1dB																									D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0 4dB以上																									線路	1 2～3dB																									ロス	2 0～1dB																									D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0 4dB以上																									線路	1 2～3dB																									ロス	2 0～1dB																									0:4dB以上
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0 4dB以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
線路	1 2～3dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ロス	2 0～1dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0 4dB以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
線路	1 2～3dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ロス	2 0～1dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0 4dB以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
線路	1 2～3dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ロス	2 0～1dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0 4dB以上																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
線路	1 2～3dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ロス	2 0～1dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																								初期値			
* 0601	[アナログ外線ユニットの接続先] ※空欄該当部分をマーク																								0:アナログ外線・LD専用線 (φ0.32~0.65)			
D ₀ D ₀		外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
D ₂ 接続先	0	アナログ外線・LD専用線 (φ0.32~0.65)																										
	1	ひかり電話アダプタ・LD専用線 (φ0.9)																										
D ₀ D ₀		外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
D ₂ 接続先	0	アナログ外線・LD専用線 (φ0.32~0.65)																										
	1	ひかり電話アダプタ・LD専用線 (φ0.9)																										
D ₀ D ₀		外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
D ₂ 接続先	0	アナログ外線・LD専用線 (φ0.32~0.65)																										
	1	ひかり電話アダプタ・LD専用線 (φ0.9)																										
D ₀ D ₀		外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
D ₂ 接続先	0	アナログ外線・LD専用線 (φ0.32~0.65)																										
	1	ひかり電話アダプタ・LD専用線 (φ0.9)																										
* 0602	[アナログ外線通話の送話音量]																								コメント * 0600の設定により可変			
D ₀ D ₀		外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
D ₂	送話音量																											
D ₀ D ₀		外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
D ₂	送話音量																											
D ₀ D ₀		外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
D ₂	送話音量																											
D ₀ D ₀		外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
D ₂	送話音量																											
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																												
D ₂		2	3	4	5	6	7	8																				
送話音量		0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB																				
* 0603	[アナログ外線通話の受話音量]																								コメント * 0600の設定により可変			
D ₀ D ₀		外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
D ₂	受話音量																											
D ₀ D ₀		外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
D ₂	受話音量																											
D ₀ D ₀		外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
D ₂	受話音量																											
D ₀ D ₀		外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
D ₂	受話音量																											
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																												
D ₂		0	1	2	3	4	5	6	7	8																		
受話音量		+4dB	+2dB	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB																		
* 0607	[ISDN外線／IP外線通話の送話音量]																								1:標準			
D		1	2	3	4	5	6	7																				
送話音量		標準																									小	
* 0608	[ISDN外線／IP外線通話の受話音量]																								3:標準			
D		0	1	2	3	4	5	6	7																			
受話音量		大	←			標準																					→	小

システム・保守系コマンド

コマンド	データ								初期値
* 0611	[ページング冒頭音/終了音音量]								2:標準
	D	0	1	2	3	4	5	6	7
	音量	大	←	標準					→ 小
* 0613	[ページング出力音量]								2:標準
	D	0	1	2	3	4	5	6	7
	音量	大	←	標準					→ 小
* 0614	[PHIページング音量]								2:標準
	D	0	1	2	3	4	5	6	
	音量	大	←	標準				→ 小	
* 0615	[外部音源入力音量]								2:標準
	D	0	1	2	3	4	5	6	7
	音量	大	←	標準					→ 小
* 0616	[EXU／8DHUドアホン冒頭音音量]								5:標準
	D ₁ D ₀ D ₀	ドアホン冒頭音							
		0	1	2	3	4	5	6	7
01	ドアホンA	大	←				標準		→ 小
02	ドアホンB	大	←				標準		→ 小
03	ドアホンC	大	←				標準		→ 小
06	ドアホンF	大	←				標準		→ 小
07	ドアホンG	大	←				標準		→ 小
08	ドアホンH	大	←				標準		→ 小
09	ドアホンI	大	←				標準		→ 小
10	ドアホンJ	大	←				標準		→ 小
11	ドアホンK	大	←				標準		→ 小
12	ドアホンL	大	←				標準		→ 小
13	ドアホンM	大	←				標準		→ 小
* 0617	[EXU／8DHUドアホン→電話機音量]								4:標準
	D ₁ D ₀ D ₀	ドアホン送話音量							
		0	1	2	3	4	5	6	7
01	ドアホンA	大	←			標準			→ 小
02	ドアホンB	大	←			標準			→ 小
03	ドアホンC	大	←			標準			→ 小
06	ドアホンF	大	←			標準			→ 小
07	ドアホンG	大	←			標準			→ 小
08	ドアホンH	大	←			標準			→ 小
09	ドアホンI	大	←			標準			→ 小
10	ドアホンJ	大	←			標準			→ 小
11	ドアホンK	大	←			標準			→ 小
12	ドアホンL	大	←			標準			→ 小
13	ドアホンM	大	←			標準			→ 小
* 0618	[電話機→EXU／8DHUドアホン音量]								4:標準
	D ₁ D ₀ D ₀	ドアホン受話音量							
		0	1	2	3	4	5	6	7
01	ドアホンA	大	←			標準			→ 小
02	ドアホンB	大	←			標準			→ 小
03	ドアホンC	大	←			標準			→ 小
06	ドアホンF	大	←			標準			→ 小
07	ドアホンG	大	←			標準			→ 小
08	ドアホンH	大	←			標準			→ 小
09	ドアホンI	大	←			標準			→ 小
10	ドアホンJ	大	←			標準			→ 小
11	ドアホンK	大	←			標準			→ 小
12	ドアホンL	大	←			標準			→ 小
13	ドアホンM	大	←			標準			→ 小
* 0619	[外部スピーカ着信音音量]								4:標準
	D	0	1	2	3	4	5	6	7
	音量	大	←			標準			→ 小

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																								
* 0620	[VMU再生音量] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>再生音量</td><td>大</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	再生音量	大	標準	—	—	—	→ 小	1:標準																										
D	0	1	2	3	4	5																																				
再生音量	大	標準	—	—	—	→ 小																																				
* 0621	[VMU録音音量] <table><tr><td><div><div>D₁</div><div>D₀</div></div></td><td colspan="8">録音音量</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1 アナログ外線／内線</td><td>大</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>→ 小</td></tr><tr><td>2 ISDN外線／IP外線</td><td>大</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>→ 小</td></tr></table>	<div><div>D₁</div><div>D₀</div></div>	録音音量									0	1	2	3	4	5	6	7	1 アナログ外線／内線	大	標準	—	—	—	—	—	→ 小	2 ISDN外線／IP外線	大	標準	—	—	—	—	—	→ 小	1:標準				
<div><div>D₁</div><div>D₀</div></div>	録音音量																																									
	0	1	2	3	4	5	6	7																																		
1 アナログ外線／内線	大	標準	—	—	—	—	—	→ 小																																		
2 ISDN外線／IP外線	大	標準	—	—	—	—	—	→ 小																																		
* 0622	[PHI送話音量] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>送話音量</td><td>小</td><td>←</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>標準</td><td>—</td><td>→ 大</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	送話音量	小	←	—	—	—	標準	—	→ 大	5:標準																						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																		
送話音量	小	←	—	—	—	標準	—	→ 大																																		
* 0623	[PHI受話音量] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>受話音量</td><td>小</td><td>←</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>標準</td><td>大</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	受話音量	小	←	—	—	—	—	—	標準	大	7:標準																				
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																	
受話音量	小	←	—	—	—	—	—	標準	大																																	
* 0624	[EXUDアホン転送時の外線送話音量] <table><tr><td><div><div>D₁</div><div>D₀</div></div></td><td colspan="7">送話音量</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1 トアホンA</td><td>大</td><td>←</td><td>—</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>→ 小</td></tr><tr><td>2 トアホンB</td><td>大</td><td>←</td><td>—</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>→ 小</td></tr><tr><td>3 トアホンC</td><td>大</td><td>←</td><td>—</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>→ 小</td></tr></table>	<div><div>D₁</div><div>D₀</div></div>	送話音量								0	1	2	3	4	5	6	1 トアホンA	大	←	—	標準	—	—	→ 小	2 トアホンB	大	←	—	標準	—	—	→ 小	3 トアホンC	大	←	—	標準	—	—	→ 小	3:標準
<div><div>D₁</div><div>D₀</div></div>	送話音量																																									
	0	1	2	3	4	5	6																																			
1 トアホンA	大	←	—	標準	—	—	→ 小																																			
2 トアホンB	大	←	—	標準	—	—	→ 小																																			
3 トアホンC	大	←	—	標準	—	—	→ 小																																			
* 0625	[EXUDアホン転送時の外線受話音量] <table><tr><td><div><div>D₁</div><div>D₀</div></div></td><td colspan="7">受話音量</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1 トアホンA</td><td>大</td><td>←</td><td>—</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>→ 小</td></tr><tr><td>2 トアホンB</td><td>大</td><td>←</td><td>—</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>→ 小</td></tr><tr><td>3 トアホンC</td><td>大</td><td>←</td><td>—</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>→ 小</td></tr></table>	<div><div>D₁</div><div>D₀</div></div>	受話音量								0	1	2	3	4	5	6	1 トアホンA	大	←	—	標準	—	—	→ 小	2 トアホンB	大	←	—	標準	—	—	→ 小	3 トアホンC	大	←	—	標準	—	—	→ 小	3:標準
<div><div>D₁</div><div>D₀</div></div>	受話音量																																									
	0	1	2	3	4	5	6																																			
1 トアホンA	大	←	—	標準	—	—	→ 小																																			
2 トアホンB	大	←	—	標準	—	—	→ 小																																			
3 トアホンC	大	←	—	標準	—	—	→ 小																																			
* 0626	[EXUDアホン転送時のアナログ外線送話音量補正] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td>—</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	音量	大	←	—	標準	—	—	—	→ 小	3:標準																						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																		
音量	大	←	—	標準	—	—	—	→ 小																																		
* 0627	[EXUDアホン転送時のアナログ外線受話音量補正] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td>—</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	音量	大	←	—	標準	—	—	—	→ 小	3:標準																						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																		
音量	大	←	—	標準	—	—	—	→ 小																																		
* 0628	[内線保留音の送出音量] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>送出音量</td><td>大</td><td>標準</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	送出音量	大	標準	—	—	—	—	—	→ 小	1:標準																						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																		
送出音量	大	標準	—	—	—	—	—	→ 小																																		

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 0629	[8DHUインターホン冒頭音音量]																				4:標準
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ 冒頭音音量																				
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																				
	D ₂	1	2	3	4	5	6	7	8												
	冒頭音音量	大	←		標準				→	小											

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 0630	[8DHUインターホン→電話機音量]																				5:標準
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
D ₂	送話音量																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D ₂	1	2	3	4	5	6	7	8													
送話音量	大	←			標準		→	小													

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 0631	[電話機→8DHUインターホン音量]																				5:標準
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ 受話音量																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
	D ₂	1	2	3	4	5	6	7	8												
	受話音量	大	←			標準			→	小											

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 0632	[内線一斉呼出時の8DHUインターホン冒頭音音量]																				5:標準
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	冒頭音音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
D ₂	冒頭音音量																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D ₂	1	2	3	4	5	6	7	8													
冒頭音音量	大	←			標準		→	小													

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 0633	<p>[内線一斉呼出時の電話機→8DHUインターホン音量]</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr> <tr> <td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₂</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>受話音量</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td>→</td><td></td><td></td><td></td><td>小</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D ₂ 受話音量																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D ₂ 受話音量																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	D ₂ 受話音量																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164	D ₂ 受話音量					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D ₂ 受話音量																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D ₂ 受話音量																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	D ₂ 受話音量																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264	D ₂ 受話音量					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	D ₂ 受話音量																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	D ₂ 受話音量																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	D ₂ 受話音量																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364	D ₂ 受話音量					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	D ₂ 受話音量																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	D ₂ 受話音量																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	D ₂ 受話音量																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464	D ₂ 受話音量					D ₂	1	2	3	4	5	6	7	8	受話音量	大	←	標準	→				小	3:標準
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
受話音量	大	←	標準	→				小																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 0634	<p>[PHI→ISDN外線音量]</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₂</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr> <td>送話音量</td><td>大</td><td>標準</td><td>→</td><td></td><td></td><td></td><td>小</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ 送話音量																									D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ 送話音量																									D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂ 送話音量																									D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂ 送話音量																									D ₂	1	2	3	4	5	6	7	送話音量	大	標準	→				小	2:標準																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ 送話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ 送話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ 送話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ 送話音量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
送話音量	大	標準	→				小																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																		
* 0635	[ISDN外線→PHI音量]	2:標準																		
	D ₀ D ₀ 外線番号	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24																		
	D ₂ 受話音量																			
	D ₀ D ₀ 外線番号	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48																		
	D ₂ 受話音量																			
	D ₀ D ₀ 外線番号	49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72																		
	D ₂ 受話音量																			
	D ₀ D ₀ 外線番号	73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96																		
	D ₂ 受話音量																			
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																			
D ₂	1 2 3 4 5 6 7																			
受話音量	大 標準 → 小																			
* 0636	[PHI→NCI音量]	2:標準																		
	D ₀ D ₀ D ₀ NCIの収容位置	101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157 161																		
	D ₂ 送話音量																			
	D ₀ D ₀ D ₀ NCIの収容位置	201 205 209 213 217 221 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261																		
	D ₂ 送話音量																			
	D ₀ D ₀ D ₀ NCIの収容位置	301 305 309 313 317 321 325 329 333 337 341 345 349 353 357 361																		
	D ₂ 送話音量																			
	D ₀ D ₀ D ₀ NCIの収容位置	401 405 409 413 417 421 425 429 433 437 441 445 449 453 457 461																		
	D ₂ 送話音量																			
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																			
D ₂	1 2 3 4 5 6 7																			
送話音量	大 標準 → 小																			
* 0637	[NCI→PHI音量]	2:標準																		
	D ₀ D ₀ D ₀ NCIの収容位置	101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157 161																		
	D ₂ 受話音量																			
	D ₀ D ₀ D ₀ NCIの収容位置	201 205 209 213 217 221 225 229 233 237 241 245 249 253 257 261																		
	D ₂ 受話音量																			
	D ₀ D ₀ D ₀ NCIの収容位置	301 305 309 313 317 321 325 329 333 337 341 345 349 353 357 361																		
	D ₂ 受話音量																			
	D ₀ D ₀ D ₀ NCIの収容位置	401 405 409 413 417 421 425 429 433 437 441 445 449 453 457 461																		
	D ₂ 受話音量																			
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																			
D ₂	1 2 3 4 5 6 7																			
受話音量	大 標準 → 小																			
* 0638	[8DHUインターホン転送時の外線送話音量]	3:標準																		
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>送話音量</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小</td></tr></table>		D	0	1	2	3	4	5	6	送話音量	大	←		標準			小			
D	0	1	2	3	4	5	6													
送話音量	大	←		標準			小													
* 0639	[8DHUインターホン転送時の外線受話音量]	3:標準																		
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>受話音量</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小</td></tr></table>		D	0	1	2	3	4	5	6	受話音量	大	←		標準			小			
D	0	1	2	3	4	5	6													
受話音量	大	←		標準			小													
* 0640	[8DHUインターホン転送時のアナログ外線送話音量補正]	3:標準																		
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td>小</td></tr></table>		D	0	1	2	3	4	5	6	7	音量	大	←		標準				小	
D	0	1	2	3	4	5	6	7												
音量	大	←		標準				小												
* 0641	[8DHUインターホン転送時のアナログ外線受話音量補正]	3:標準																		
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td>小</td></tr></table>		D	0	1	2	3	4	5	6	7	音量	大	←		標準				小	
D	0	1	2	3	4	5	6	7												
音量	大	←		標準				小												

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 0642	[VOIPU送話音量の設定]																				05:標準
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂ D ₂	音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂ D ₂	音量																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D ₂ D ₂	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10										
音量	大	←				標準					→										

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 0643	[VOIPU受話 音量 の 設定]																				05:標準	
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂ D ₂	音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂ D ₂	音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂ D ₂	音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂ D ₂	音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂ D ₂	音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂ D ₂	音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂ D ₂	音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂ D ₂	音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂ D ₂	音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D ₂ D ₂	音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D ₂ D ₂	音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂ D ₂	音量																					
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
D ₂ D ₂	音量																					
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	
D ₂ D ₂	音量																					
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	
D ₂ D ₂	音量																					
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	921	922	923	924	925	926	927	928													
D ₂ D ₂	音量																					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
D ₂ D ₂	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10											
音量	大	←				標準					→	小										

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																										
* 0649	[転送電話時のCOI送話音量補正] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>音量</td><td>0dB</td><td>2dB</td><td>4dB</td><td>6dB</td><td>8dB</td><td>10dB</td><td>12dB</td><td>14dB</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	音量	0dB	2dB	4dB	6dB	8dB	10dB	12dB	14dB	4:8dB																																																																																																								
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																				
音量	0dB	2dB	4dB	6dB	8dB	10dB	12dB	14dB																																																																																																																				
* 0650	[ODI送話音量] <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>03</td><td>04</td><td>07</td><td>08</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td>32</td><td>35</td><td>36</td><td>39</td><td>40</td><td>43</td><td>44</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>51</td><td>52</td><td>55</td><td>56</td><td>59</td><td>60</td><td>63</td><td>64</td><td>67</td><td>68</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>75</td><td>76</td><td>79</td><td>80</td><td>83</td><td>84</td><td>87</td><td>88</td><td>91</td><td>92</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>送話音量</td><td>-16dB</td><td>-12dB</td><td>-8dB</td><td>-4dB</td><td>0dB</td><td>+2dB</td><td>+4dB</td><td>+6dB</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24	D ₂ 送話音量													D ₀ D ₀ 外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48	D ₂ 送話音量													D ₀ D ₀ 外線番号	51	52	55	56	59	60	63	64	67	68	71	72	D ₂ 送話音量													D ₀ D ₀ 外線番号	75	76	79	80	83	84	87	88	91	92	95	96	D ₂ 送話音量													D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	送話音量	-16dB	-12dB	-8dB	-4dB	0dB	+2dB	+4dB	+6dB	4:0dB
D ₀ D ₀ 外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24																																																																																																																
D ₂ 送話音量																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48																																																																																																																
D ₂ 送話音量																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	51	52	55	56	59	60	63	64	67	68	71	72																																																																																																																
D ₂ 送話音量																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	75	76	79	80	83	84	87	88	91	92	95	96																																																																																																																
D ₂ 送話音量																																																																																																																												
D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																				
送話音量	-16dB	-12dB	-8dB	-4dB	0dB	+2dB	+4dB	+6dB																																																																																																																				
* 0651	[ODI受話音量] <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>03</td><td>04</td><td>07</td><td>08</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td>32</td><td>35</td><td>36</td><td>39</td><td>40</td><td>43</td><td>44</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>51</td><td>52</td><td>55</td><td>56</td><td>59</td><td>60</td><td>63</td><td>64</td><td>67</td><td>68</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>75</td><td>76</td><td>79</td><td>80</td><td>83</td><td>84</td><td>87</td><td>88</td><td>91</td><td>92</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>受話音量</td><td>-16dB</td><td>-12dB</td><td>-8dB</td><td>-4dB</td><td>0dB</td><td>+2dB</td><td>+4dB</td><td>+6dB</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24	D ₂ 受話音量													D ₀ D ₀ 外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48	D ₂ 受話音量													D ₀ D ₀ 外線番号	51	52	55	56	59	60	63	64	67	68	71	72	D ₂ 受話音量													D ₀ D ₀ 外線番号	75	76	79	80	83	84	87	88	91	92	95	96	D ₂ 受話音量													D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	受話音量	-16dB	-12dB	-8dB	-4dB	0dB	+2dB	+4dB	+6dB	4:0dB
D ₀ D ₀ 外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	51	52	55	56	59	60	63	64	67	68	71	72																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	75	76	79	80	83	84	87	88	91	92	95	96																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																												
D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																				
受話音量	-16dB	-12dB	-8dB	-4dB	0dB	+2dB	+4dB	+6dB																																																																																																																				
* 0654	[LDI送話音量] <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>03</td><td>04</td><td>07</td><td>08</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td>32</td><td>35</td><td>36</td><td>39</td><td>40</td><td>43</td><td>44</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>51</td><td>52</td><td>55</td><td>56</td><td>59</td><td>60</td><td>63</td><td>64</td><td>67</td><td>68</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>75</td><td>76</td><td>79</td><td>80</td><td>83</td><td>84</td><td>87</td><td>88</td><td>91</td><td>92</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>送話音量</td><td>-9dB</td><td>-6dB</td><td>-3dB</td><td>0dB</td><td>+3dB</td><td>+6dB</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24	D ₂ 送話音量													D ₀ D ₀ 外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48	D ₂ 送話音量													D ₀ D ₀ 外線番号	51	52	55	56	59	60	63	64	67	68	71	72	D ₂ 送話音量													D ₀ D ₀ 外線番号	75	76	79	80	83	84	87	88	91	92	95	96	D ₂ 送話音量													D ₂	0	1	2	3	4	5	送話音量	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	3:0dB				
D ₀ D ₀ 外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24																																																																																																																
D ₂ 送話音量																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48																																																																																																																
D ₂ 送話音量																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	51	52	55	56	59	60	63	64	67	68	71	72																																																																																																																
D ₂ 送話音量																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	75	76	79	80	83	84	87	88	91	92	95	96																																																																																																																
D ₂ 送話音量																																																																																																																												
D ₂	0	1	2	3	4	5																																																																																																																						
送話音量	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB																																																																																																																						
* 0655	[LDI受話音量] <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>03</td><td>04</td><td>07</td><td>08</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>16</td><td>19</td><td>20</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>27</td><td>28</td><td>31</td><td>32</td><td>35</td><td>36</td><td>39</td><td>40</td><td>43</td><td>44</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>51</td><td>52</td><td>55</td><td>56</td><td>59</td><td>60</td><td>63</td><td>64</td><td>67</td><td>68</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>75</td><td>76</td><td>79</td><td>80</td><td>83</td><td>84</td><td>87</td><td>88</td><td>91</td><td>92</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>受話音量</td><td>-9dB</td><td>-6dB</td><td>-3dB</td><td>0dB</td><td>+3dB</td><td>+6dB</td><td>+9dB</td><td>+12dB</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24	D ₂ 受話音量													D ₀ D ₀ 外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48	D ₂ 受話音量													D ₀ D ₀ 外線番号	51	52	55	56	59	60	63	64	67	68	71	72	D ₂ 受話音量													D ₀ D ₀ 外線番号	75	76	79	80	83	84	87	88	91	92	95	96	D ₂ 受話音量													D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	受話音量	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	+12dB	5:+6dB
D ₀ D ₀ 外線番号	03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	51	52	55	56	59	60	63	64	67	68	71	72																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	75	76	79	80	83	84	87	88	91	92	95	96																																																																																																																
D ₂ 受話音量																																																																																																																												
D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																				
受話音量	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	+12dB																																																																																																																				

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																	初期値			
* 0657	[LLI送受話音量]																	1:+3dB			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	109	110	117	118	125	126	133	134	141	142	149	150	157	158				
	D ₂ 送受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	209	210	217	218	225	226	233	234	241	242	249	250	257	258				
	D ₂ 送受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	309	310	317	318	325	326	333	334	341	342	349	350	357	358				
	D ₂ 送受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	409	410	417	418	425	426	433	434	441	442	449	450	457	458				
	D ₂ 送受話音量																				
	※空欄に設定データ(下表参照)																				
D ₂		0	1	2	3																
送受話音量		0dB	+3dB	+6dB	+9dB																
* 0658	[ハンズフリー通話時の送話音量補正]																	3:0dB			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ 送話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂ 送話音量																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																	
D ₂ 送話音量																					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D ₂		0	1	2	3	4	5	6	7	8											
送話音量		-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	+12dB	+15dB											

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 0660	[デジタルインターホン通話時の送話音量補正]																				3:0dB
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ 送話音量																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ 送話音量																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D ₂		0	1	2	3	4	5	6	7	8											
送話音量		-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	+12dB	+15dB											

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 0661	[デジタルインターホン通話時の受話音量補正]																				5:0dB
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ 受話音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ 受話音量																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
	D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	8											
	受話音量	-15dB	-12dB	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB											

システム・保守系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 0662 (3-1版~)	[デジタルインターホン冒頭音音量]																				4:標準
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ 冒頭音音量																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ 冒頭音音量																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
	D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7												
	冒頭音音量	大	←			標準			→	小											

システム・保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																				
* 0663 (3-1版~)	[内線一斉呼出時のデジタルインターホン冒頭音量]	4:標準																																																																																																				
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D ₂ 冒頭音量																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D ₂ 冒頭音量																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	D ₂ 冒頭音量																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	161	162	163	164	D ₂ 冒頭音量																																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	161	162	163	164																																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D ₂ 冒頭音量																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D ₂ 冒頭音量																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	D ₂ 冒頭音量																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	261	262	263	264	D ₂ 冒頭音量																																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	261	262	263	264																																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	D ₂ 冒頭音量																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	D ₂ 冒頭音量																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	D ₂ 冒頭音量																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	361	362	363	364	D ₂ 冒頭音量																																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	361	362	363	364																																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	D ₂ 冒頭音量																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	D ₂ 冒頭音量																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	D ₂ 冒頭音量																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 收容位置</td><td>461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr> <tr> <td>D₂ 冒頭音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	461	462	463	464	D ₂ 冒頭音量																																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 收容位置	461	462	463	464																																																																																																		
D ₂ 冒頭音量																																																																																																						
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																																																																																																					
	<table border="1"> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr> <td>冒頭音量</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr> </table>																		D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	冒頭音量	大	←			標準		→	小																																																																		
D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																														
冒頭音量	大	←			標準		→	小																																																																																														
* 0670	[アナログ外線のエコーキャンセラ動作有無] ※空欄該当部分をマーク	0:なし(接続パターンによってはあり)																																																																																																				
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂ エコーキャンセラ動作</td><td>0 なし(接続パターンによってはあり)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ エコーキャンセラ動作	0 なし(接続パターンによってはあり)																									1 あり																									2 なし																								
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																														
D ₂ エコーキャンセラ動作	0 なし(接続パターンによってはあり)																																																																																																					
	1 あり																																																																																																					
	2 なし																																																																																																					
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂ エコーキャンセラ動作</td><td>0 なし(接続パターンによってはあり)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ エコーキャンセラ動作	0 なし(接続パターンによってはあり)																									1 あり																									2 なし																								
D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																														
D ₂ エコーキャンセラ動作	0 なし(接続パターンによってはあり)																																																																																																					
	1 あり																																																																																																					
	2 なし																																																																																																					
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂ エコーキャンセラ動作</td><td>0 なし(接続パターンによってはあり)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂ エコーキャンセラ動作	0 なし(接続パターンによってはあり)																									1 あり																									2 なし																								
D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																														
D ₂ エコーキャンセラ動作	0 なし(接続パターンによってはあり)																																																																																																					
	1 あり																																																																																																					
	2 なし																																																																																																					
	<table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂ エコーキャンセラ動作</td><td>0 なし(接続パターンによってはあり)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂ エコーキャンセラ動作	0 なし(接続パターンによってはあり)																									1 あり																									2 なし																								
D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																														
D ₂ エコーキャンセラ動作	0 なし(接続パターンによってはあり)																																																																																																					
	1 あり																																																																																																					
	2 なし																																																																																																					

コマンド	データ	初期値
*0700	[DP(20PPS)ミニマムポーズ] <div> D0123 ミニマムホーズ約512ms約640ms約768ms約896ms </div>	0:約512ms
*0701	[外線へのPB信号送出時間] <div> D0123 時間約128ms約448ms約640ms約960ms </div>	0:約128ms
*0702	[外線へのPB信号ミニマムポーズ] <div> D0123 ミニマムホーズ約128ms約192ms約256ms約320ms </div>	0:約128ms
*0703	[外線フッキング時間] <div> D0123 時間約250ms約500ms約1000ms約2000ms </div>	1:約500ms
*0704	[内線へのPB信号送出時間] <div> D0123 時間約128ms約256ms約384ms約512ms </div>	0:約128ms
*0705	[内線へのPB信号ミニマムポーズ] <div> D0123 ミニマムホーズ約128ms約256ms約384ms約512ms </div>	0:約128ms
*0706 <small>(5-1版～)</small>	[アナログ外線切断後の捕捉ガード時間] ※空欄該当部分をマーク <div> D₀D₀ 外線番号010203040506070809101112131415161718192021222324 D₂ 捕捉ガード時間 0 約0.5秒 1 約1秒 2 約1.5秒 3 約2秒 4 約2.5秒 5 約3秒 D₀D₀ 外線番号252627282930313233343536373839404142434445464748 D₂ 捕捉ガード時間 0 約0.5秒 1 約1秒 2 約1.5秒 3 約2秒 4 約2.5秒 5 約3秒 D₀D₀ 外線番号495051525354555657585960616263646566676869707172 D₂ 捕捉ガード時間 0 約0.5秒 1 約1秒 2 約1.5秒 3 約2秒 4 約2.5秒 5 約3秒 D₀D₀ 外線番号737475767778798081828384858687888990919293949596 D₂ 捕捉ガード時間 0 約0.5秒 1 約1秒 2 約1.5秒 3 約2秒 4 約2.5秒 5 約3秒 </div>	0:約0.5秒
*0709	[VMUのPB信号検出条件] <div> D₀D₀ 信号連続時間 00 約50ms以上 01 約100ms以上 02 約90ms以上 03 約80ms以上 04 約70ms以上 05 約60ms以上 06 約50ms以上 </div>	00:約50ms以上

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 100	<div> <div>[外線ダイヤル種別] ※空欄該当部分をマ-ク</div> <div>2:PB</div> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>20PPS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ダイヤル種別</td><td>1</td><td>10PPS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>PB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>20PPS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ダイヤル種別</td><td>1</td><td>10PPS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>PB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>20PPS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ダイヤル種別</td><td>1</td><td>10PPS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>PB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>20PPS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ダイヤル種別</td><td>1</td><td>10PPS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>PB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0	20PPS																								ダイヤル種別	1	10PPS																									2	PB																								D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	20PPS																								ダイヤル種別	1	10PPS																									2	PB																								D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0	20PPS																								ダイヤル種別	1	10PPS																									2	PB																								D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0	20PPS																								ダイヤル種別	1	10PPS																									2	PB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	20PPS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ダイヤル種別	1	10PPS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	PB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	20PPS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ダイヤル種別	1	10PPS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	PB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	20PPS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ダイヤル種別	1	10PPS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	PB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	20PPS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ダイヤル種別	1	10PPS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	PB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 101	<div> <div>[外線種別] ※空欄該当部分をマ-ク</div> <div> <div>[昼]0:NTT</div> <div>[夜]0:NTT</div> </div> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>NTT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>外線種別(昼)</td><td>1</td><td>ビル電話 (CES)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>PBX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃</td><td>0</td><td>NTT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>外線種別(夜)</td><td>1</td><td>ビル電話 (CES)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>PBX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>NTT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>外線種別(昼)</td><td>1</td><td>ビル電話 (CES)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>PBX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃</td><td>0</td><td>NTT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>外線種別(夜)</td><td>1</td><td>ビル電話 (CES)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>PBX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>NTT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>外線種別(昼)</td><td>1</td><td>ビル電話 (CES)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>PBX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃</td><td>0</td><td>NTT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>外線種別(夜)</td><td>1</td><td>ビル電話 (CES)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>PBX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>NTT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>外線種別(昼)</td><td>1</td><td>ビル電話 (CES)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>PBX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃</td><td>0</td><td>NTT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>外線種別(夜)</td><td>1</td><td>ビル電話 (CES)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2</td><td>PBX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0	NTT																								外線種別(昼)	1	ビル電話 (CES)																									2	PBX																									3	その他																								D ₃	0	NTT																								外線種別(夜)	1	ビル電話 (CES)																									2	PBX																									3	その他																								D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	NTT																								外線種別(昼)	1	ビル電話 (CES)																									2	PBX																									3	その他																								D ₃	0	NTT																								外線種別(夜)	1	ビル電話 (CES)																									2	PBX																									3	その他																								D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0	NTT																								外線種別(昼)	1	ビル電話 (CES)																									2	PBX																									3	その他																								D ₃	0	NTT																								外線種別(夜)	1	ビル電話 (CES)																									2	PBX																									3	その他																								D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0	NTT																								外線種別(昼)	1	ビル電話 (CES)																									2	PBX																									3	その他																								D ₃	0	NTT																								外線種別(夜)	1	ビル電話 (CES)																									2	PBX																									3	その他																								
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	NTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
外線種別(昼)	1	ビル電話 (CES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	PBX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	3	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₃	0	NTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
外線種別(夜)	1	ビル電話 (CES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	PBX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	3	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	NTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
外線種別(昼)	1	ビル電話 (CES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	PBX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	3	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₃	0	NTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
外線種別(夜)	1	ビル電話 (CES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	PBX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	3	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	NTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
外線種別(昼)	1	ビル電話 (CES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	PBX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	3	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₃	0	NTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
外線種別(夜)	1	ビル電話 (CES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	PBX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	3	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	NTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
外線種別(昼)	1	ビル電話 (CES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	PBX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	3	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₃	0	NTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
外線種別(夜)	1	ビル電話 (CES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	PBX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	3	その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

外線発信系コマンド

コマンド	データ																								初期値	
* 102	[VPN契約] ※空欄該当部分をマ-ク																								0:契約なし	
	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D ₂ VPN 契約		0 契約なし																							
			1 契約あり																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D ₂ VPN 契約		0 契約なし																								
		1 契約あり																								
D ₀ D ₀ 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
D ₂ VPN 契約		0 契約なし																								
		1 契約あり																								
D ₀ D ₀ 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
D ₂ VPN 契約		0 契約なし																								
		1 契約あり																								
* 103	[PBX局線発信番号と番号自動挿入] ※発信番号は、空欄該当部分をマ-ク																								0, 1: 発信番号0, 自動挿入あり	
	D ₀		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9														
	発信番号																									
	D ₁		0	1	2																					
		自動挿入		なし	あり	フ-リセットダイヤル時もあり																				
* 104	[外線番号の設定] ※空欄に外線番号 (01、05、09、13、17、21、25、29、33、37、41、45、49、53、57、61、65、69、73、77、81、85、89、93) を記入																								左表参照	
	D ₀ D ₀ ソット番号		D ₁ 基板ch指定		D ₂ D ₂ 外線番号		初期値		D ₀ D ₀ ソット番号		D ₁ 基板ch指定		D ₂ D ₂ 外線番号		初期値											
	基本架	11	1	前半 (1ch~4ch)		00		増設架 2	31	1	前半 (1ch~4ch)		00													
			2	後半 (5ch~8ch)		00				32	1	前半 (1ch~4ch)		00												
		12	1	前半 (1ch~4ch)		41			32		2	後半 (5ch~8ch)		00												
			2	後半 (5ch~8ch)		45				33	1	前半 (1ch~4ch)		00												
		13	1	前半 (1ch~4ch)		33			33		2	後半 (5ch~8ch)		00												
			2	後半 (5ch~8ch)		37				34	1	前半 (1ch~4ch)		00												
		14	1	前半 (1ch~4ch)		25			34		2	後半 (5ch~8ch)		00												
			2	後半 (5ch~8ch)		29				35	1	前半 (1ch~4ch)		00												
		15	1	前半 (1ch~4ch)		17			35		2	後半 (5ch~8ch)		00												
			2	後半 (5ch~8ch)		21				36	1	前半 (1ch~4ch)		00												
		16	1	前半 (1ch~4ch)		09			36		2	後半 (5ch~8ch)		00												
			2	後半 (5ch~8ch)		13				37	1	前半 (1ch~4ch)		00												
		17	1	前半 (1ch~4ch)		01			37		2	後半 (5ch~8ch)		00												
			2	後半 (5ch~8ch)		05				38	1	前半 (1ch~4ch)		00												
		18	1	前半 (1ch~4ch)		00			38		2	後半 (5ch~8ch)		00												
			2	後半 (5ch~8ch)		00				増設架 3	41	1	前半 (1ch~4ch)		00											
	21	1	前半 (1ch~4ch)		00		41		2			後半 (5ch~8ch)		00												
		22	1	前半 (1ch~4ch)		00			42		1	前半 (1ch~4ch)		00												
	2		後半 (5ch~8ch)		00		42				2	後半 (5ch~8ch)		00												
	23	1	前半 (1ch~4ch)		00				43		1	前半 (1ch~4ch)		00												
		2	後半 (5ch~8ch)		00		43				2	後半 (5ch~8ch)		00												
	24	1	前半 (1ch~4ch)		00				44		1	前半 (1ch~4ch)		00												
		2	後半 (5ch~8ch)		00		44				2	後半 (5ch~8ch)		00												
	25	1	前半 (1ch~4ch)		00				45	1	前半 (1ch~4ch)		00													
		2	後半 (5ch~8ch)		00		45			2	後半 (5ch~8ch)		00													
	26	1	前半 (1ch~4ch)		00				46	1	前半 (1ch~4ch)		00													
		2	後半 (5ch~8ch)		00		46			2	後半 (5ch~8ch)		00													
	27	1	前半 (1ch~4ch)		00				47	1	前半 (1ch~4ch)		00													
		2	後半 (5ch~8ch)		00		47			2	後半 (5ch~8ch)		00													
	28	1	前半 (1ch~4ch)		00				48	1	前半 (1ch~4ch)		00													
		2	後半 (5ch~8ch)		00		48			2	後半 (5ch~8ch)		00													

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 109	[電話機毎の外線自動発信時の捕捉方法] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:老番外線から捕捉
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 109	[電話機毎の外線自動発信時の捕捉方法] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:老番外線から捕捉
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂	0 老番外線から捕捉																				
捕捉順序	1 若番外線から捕捉																				

外線発信系コマンド

[illegible]

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 110	<div><div>[外線自動発信の捕捉外線] (2/2：外線73～96) ※空欄にD₃のデータ(0または1)を記入</div><div><table><tr><td>D₃</td><td>自動捕捉機能</td></tr><tr><td>0</td><td>なし</td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td></tr></table></div></div> <div><table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td rowspan="17">D₂D₂ グループ 番号</td><td>00 全グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01 グループ 01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02 グループ 02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03 グループ 03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04 グループ 04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05 グループ 05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06 グループ 06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07 グループ 07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08 グループ 08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09 グループ 09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10 グループ 10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11 グループ 11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12 グループ 12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13 グループ 13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14 グループ 14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15 グループ 15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16 グループ 16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	D ₃	自動捕捉機能	0	なし	1	あり	D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂ D ₂ グループ 番号	00 全グループ																									01 グループ 01																									02 グループ 02																									03 グループ 03																									04 グループ 04																									05 グループ 05																									06 グループ 06																									07 グループ 07																									08 グループ 08																										09 グループ 09																										10 グループ 10																										11 グループ 11																										12 グループ 12																										13 グループ 13																										14 グループ 14																										15 グループ 15																										16 グループ 16																										<div><div>[全外線] 01-1: グループ 番号01は 自動捕捉あり 02-0～16-0: グループ 番号02～16 は自動捕捉なし</div></div>
D ₃	自動捕捉機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ D ₂ グループ 番号	00 全グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	01 グループ 01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	02 グループ 02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	03 グループ 03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	04 グループ 04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	05 グループ 05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	06 グループ 06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	07 グループ 07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	08 グループ 08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	09 グループ 09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	10 グループ 10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	11 グループ 11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	12 グループ 12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	13 グループ 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	14 グループ 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	15 グループ 15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	16 グループ 16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 111	[オフフック発信機能] (1/3 : 収容位置 101～164, 201～264, 301～364) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	あり																			
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
*111	[オフフック発信機能] (2/3 : 収容位置 401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄該当部分をマーク																				0:なし			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420			
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440			
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460			
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																			
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520			
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540			
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556							
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620			
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640			
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656							
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720			
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740			
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756							
D ₂	0	なし																						
オフフック	1	あり																						
発信	2	あり(フックによる内線捕捉可能)																						

外線発信系コマンド

コマンド	データ																		初期値			
* 111	[オフフック発信機能] (3/3 : 収容位置 801～928) ※空欄該当部分をマ-ク																		0:なし			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
D ₂	0	なし																				
オフフック	1	あり																				
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
D ₂	0	なし																				
オフフック	1	あり																				
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
D ₂	0	なし																				
オフフック	1	あり																				
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
D ₂	0	なし																				
オフフック	1	あり																				
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	
D ₂	0	なし																				
オフフック	1	あり																				
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	
D ₂	0	なし																				
オフフック	1	あり																				
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928													
D ₂	0	なし																				
オフフック	1	あり																				
発信	2	あり(フック)による内線捕捉可能)																				

* 112	[外線自動発信グループ01のサブグループ] ※空欄部分にサブグループ番号 (01～16) を記入																		01:サブグループ 01						
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D ₂ D ₂	サブグループ番号																								
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D ₂ D ₂	サブグループ番号																								
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D ₂ D ₂	サブグループ番号																								
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D ₂ D ₂	サブグループ番号																								

外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
*113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (1/9: 収容位置101~164) ※空欄該当部分をマ-ク																00, 1: 全サブグループ可			
D ₂ D ₂ サブグループ 番号 D ₃ 捕捉 D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可			
101																				
102																				
103																				
104																				
105																				
106																				
107																				
108																				
109																				
110																				
111																				
112																				
113																				
114																				
115																				
116																				
117																				
118																				
119																				
120																				
121																				
122																				
123																				
124																				
125																				
126																				
127																				
128																				
129																				
130																				
131																				
132																				
133																				
134																				
135																				
136																				
137																				
138																				
139																				
140																				
141																				
142																				
143																				
144																				
145																				
146																				
147																				
148																				
149																				
150																				
151																				
152																				
153																				
154																				
155																				
156																				
157																				
158																				
159																				
160																				
161																				
162																				
163																				
164																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
*113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (2/9: 収容位置201~264) ※空欄該当部分をマーク																00, 1: 全サブグループ可			
D ₂ D ₂ サブグループ番号 D ₃ 捕捉 D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可			
201																				
202																				
203																				
204																				
205																				
206																				
207																				
208																				
209																				
210																				
211																				
212																				
213																				
214																				
215																				
216																				
217																				
218																				
219																				
220																				
221																				
222																				
223																				
224																				
225																				
226																				
227																				
228																				
229																				
230																				
231																				
232																				
233																				
234																				
235																				
236																				
237																				
238																				
239																				
240																				
241																				
242																				
243																				
244																				
245																				
246																				
247																				
248																				
249																				
250																				
251																				
252																				
253																				
254																				
255																				
256																				
257																				
258																				
259																				
260																				
261																				
262																				
263																				
264																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
*113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (3/9: 収容位置301~364) ※空欄該当部分をマ-ク																00, 1: 全サブグループ可			
D ₂ D ₂ サブグループ 番号 D ₃ 捕捉 D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可			
301																				
302																				
303																				
304																				
305																				
306																				
307																				
308																				
309																				
310																				
311																				
312																				
313																				
314																				
315																				
316																				
317																				
318																				
319																				
320																				
321																				
322																				
323																				
324																				
325																				
326																				
327																				
328																				
329																				
330																				
331																				
332																				
333																				
334																				
335																				
336																				
337																				
338																				
339																				
340																				
341																				
342																				
343																				
344																				
345																				
346																				
347																				
348																				
349																				
350																				
351																				
352																				
353																				
354																				
355																				
356																				
357																				
358																				
359																				
360																				
361																				
362																				
363																				
364																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
* 113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (4/9: 収容位置401~464) ※空欄該当部分をマーク																00, 1: 全サブグループ可			
D ₂ D ₂ サブグループ番号 D ₃ 捕捉 D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可			
401																				
402																				
403																				
404																				
405																				
406																				
407																				
408																				
409																				
410																				
411																				
412																				
413																				
414																				
415																				
416																				
417																				
418																				
419																				
420																				
421																				
422																				
423																				
424																				
425																				
426																				
427																				
428																				
429																				
430																				
431																				
432																				
433																				
434																				
435																				
436																				
437																				
438																				
439																				
440																				
441																				
442																				
443																				
444																				
445																				
446																				
447																				
448																				
449																				
450																				
451																				
452																				
453																				
454																				
455																				
456																				
457																				
458																				
459																				
460																				
461																				
462																				
463																				
464																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
*113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (5/9: 収容位置501~556) ※空欄該当部分をマ-ク																00, 1: 全サブグループ可			
D ₂ D ₂ サブグループ番号 D ₃ 捕捉 D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	1:0	1:0	1:0	0:1	0:1	0:1	0:1			
	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可			
501																				
502																				
503																				
504																				
505																				
506																				
507																				
508																				
509																				
510																				
511																				
512																				
513																				
514																				
515																				
516																				
517																				
518																				
519																				
520																				
521																				
522																				
523																				
524																				
525																				
526																				
527																				
528																				
529																				
530																				
531																				
532																				
533																				
534																				
535																				
536																				
537																				
538																				
539																				
540																				
541																				
542																				
543																				
544																				
545																				
546																				
547																				
548																				
549																				
550																				
551																				
552																				
553																				
554																				
555																				
556																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
* 113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (6/9：収容位置601～656) ※空欄該当部分をマーク																00, 1: 全サブグループ可			
D ₂ D ₂ サブグループ番号 D ₃ 捕捉 D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	0:1	1:0	1:0	1:0	0:1	0:1	0:1	0:1			
	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可	不可可			
601																				
602																				
603																				
604																				
605																				
606																				
607																				
608																				
609																				
610																				
611																				
612																				
613																				
614																				
615																				
616																				
617																				
618																				
619																				
620																				
621																				
622																				
623																				
624																				
625																				
626																				
627																				
628																				
629																				
630																				
631																				
632																				
633																				
634																				
635																				
636																				
637																				
638																				
639																				
640																				
641																				
642																				
643																				
644																				
645																				
646																				
647																				
648																				
649																				
650																				
651																				
652																				
653																				
654																				
655																				
656																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
*113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (7/9: 収容位置701~756) ※空欄該当部分をマ-ク																00, 1: 全サブグループ可			
D ₂ D ₂ サブグループ番号 D ₃ 捕捉 D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可			
701																				
702																				
703																				
704																				
705																				
706																				
707																				
708																				
709																				
710																				
711																				
712																				
713																				
714																				
715																				
716																				
717																				
718																				
719																				
720																				
721																				
722																				
723																				
724																				
725																				
726																				
727																				
728																				
729																				
730																				
731																				
732																				
733																				
734																				
735																				
736																				
737																				
738																				
739																				
740																				
741																				
742																				
743																				
744																				
745																				
746																				
747																				
748																				
749																				
750																				
751																				
752																				
753																				
754																				
755																				
756																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
* 113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (8/9: 収容位置801~864) ※空欄該当部分をマーク																00, 1: 全サブグループ可			
D ₂ D ₂ サブグループ番号 D ₃ 捕捉 D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可			
801																				
802																				
803																				
804																				
805																				
806																				
807																				
808																				
809																				
810																				
811																				
812																				
813																				
814																				
815																				
816																				
817																				
818																				
819																				
820																				
821																				
822																				
823																				
824																				
825																				
826																				
827																				
828																				
829																				
830																				
831																				
832																				
833																				
834																				
835																				
836																				
837																				
838																				
839																				
840																				
841																				
842																				
843																				
844																				
845																				
846																				
847																				
848																				
849																				
850																				
851																				
852																				
853																				
854																				
855																				
856																				
857																				
858																				
859																				
860																				
861																				
862																				
863																				
864																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
*113	[外線自動発信グループ01のサブグループ捕捉可否] (9/9: 収容位置865~928) ※空欄該当部分をマ-ク																00, 1: 全サブグループ可			
D ₂ D ₂ サブグループ 番号 D ₃ 捕捉 D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	00 (全)	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	1:0 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可	0:1 不可可			
865																				
866																				
867																				
868																				
869																				
870																				
871																				
872																				
873																				
874																				
875																				
876																				
877																				
878																				
879																				
880																				
881																				
882																				
883																				
884																				
885																				
886																				
887																				
888																				
889																				
890																				
891																				
892																				
893																				
894																				
895																				
896																				
897																				
898																				
899																				
900																				
901																				
902																				
903																				
904																				
905																				
906																				
907																				
908																				
909																				
910																				
911																				
912																				
913																				
914																				
915																				
916																				
917																				
918																				
919																				
920																				
921																				
922																				
923																				
924																				
925																				
926																				
927																				
928																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値																				
* 114	[外線ワンタッチ発信機能] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 161 162 163 164																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 261 262 263 264																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 361 362 363 364																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 461 462 463 464																																									
D ₂ 0 なし																																									
ワンタッチ発信 1 あり																																									

外線発信系コマンド

コマンド	データ																					初期値		
* 114	[外線ワンタッチ発信機能] (2/2: 収容位置501~556、601~656、701~756)																					1:あり		
	※空欄該当部分をマ-ク																							
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519		520	
	D ₂	0	なし																					
	ワンタッチ発信	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539		540	
	D ₂	0	なし																					
	ワンタッチ発信	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
	D ₂	0	なし																					
	ワンタッチ発信	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619		620	
	D ₂	0	なし																					
	ワンタッチ発信	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640			
D ₂	0	なし																						
ワンタッチ発信	1	あり																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656							
D ₂	0	なし																						
ワンタッチ発信	1	あり																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720			
D ₂	0	なし																						
ワンタッチ発信	1	あり																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740			
D ₂	0	なし																						
ワンタッチ発信	1	あり																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756							
D ₂	0	なし																						
ワンタッチ発信	1	あり																						
* 115	[オフフック自動発信の発信グループ]																					01:グループ 01		
	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16							
	グループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16							
* 119	[統一番号方式の有無] ※空欄該当部分をマ-ク																					0:なし		
	D ₀ D ₀ 外線自動発信グループ																							
	D ₁ 統一番号方式	0	なし										01	02	03	04	05	06	07	08				
		1	あり (内外線からの操作時)																					
		2	あり (内線からの操作時のみ)																					
		3	あり (外線からの操作時のみ)																					
	D ₀ D ₀ 外線自動発信グループ																							
	D ₁ 統一番号方式	0	なし										09	10	11	12	13	14	15	16				
		1	あり (内外線からの操作時)																					
		2	あり (内線からの操作時のみ)																					
		3	あり (外線からの操作時のみ)																					
	* 120	[電話機グループとグループ電話帳の対応] ※空欄にグループ電話帳番号01~20を記入																					01:グループ 電話帳番号01	
		D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																						
		D ₂ D ₂	グループ電話帳番号																					
D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																								
D ₂ D ₂		グループ電話帳番号																						
D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																								
D ₂ D ₂		グループ電話帳番号																						
D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																								
D ₂ D ₂		グループ電話帳番号																						
D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																								
D ₂ D ₂		グループ電話帳番号																						
D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																								
D ₂ D ₂		グループ電話帳番号																						

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																				
* 121	<div>[短縮番号ブロックの用途設定]</div> <div>※空欄に用途番号00、01～20、99を記入</div> <table><tr><td>D₁D₁</td><td>用途番号</td></tr><tr><td>00</td><td>グループ電話帳番号00</td></tr><tr><td>01～20</td><td>グループ電話帳番号01～20</td></tr><tr><td>99</td><td>マイ電話帳</td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 短縮番号ブロック</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td></tr><tr><td>D₁D₁ 用途番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 短縮番号ブロック</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr><tr><td>D₁D₁ 用途番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 短縮番号ブロック</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr><tr><td>D₁D₁ 用途番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 短縮番号ブロック</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td></tr><tr><td>D₁D₁ 用途番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 短縮番号ブロック</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td></tr><tr><td>D₁D₁ 用途番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 短縮番号ブロック</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td></tr><tr><td>D₁D₁ 用途番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 短縮番号ブロック</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td></tr><tr><td>D₁D₁ 用途番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 短縮番号ブロック</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td></tr><tr><td>D₁D₁ 用途番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 短縮番号ブロック</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td></tr><tr><td>D₁D₁ 用途番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 短縮番号ブロック</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>97</td><td>98</td><td>99</td></tr><tr><td>D₁D₁ 用途番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁	用途番号	00	グループ電話帳番号00	01～20	グループ電話帳番号01～20	99	マイ電話帳	D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	D ₁ D ₁ 用途番号											D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	D ₁ D ₁ 用途番号											D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	D ₁ D ₁ 用途番号											D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	D ₁ D ₁ 用途番号											D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	D ₁ D ₁ 用途番号											D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	D ₁ D ₁ 用途番号											D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	D ₁ D ₁ 用途番号											D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	D ₁ D ₁ 用途番号											D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	D ₁ D ₁ 用途番号											D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	D ₁ D ₁ 用途番号											00:グループ電話帳番号00
D ₁ D ₁	用途番号																																																																																																																																																																																																																																					
00	グループ電話帳番号00																																																																																																																																																																																																																																					
01～20	グループ電話帳番号01～20																																																																																																																																																																																																																																					
99	マイ電話帳																																																																																																																																																																																																																																					
D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09																																																																																																																																																																																																																												
D ₁ D ₁ 用途番号																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																												
D ₁ D ₁ 用途番号																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																																																																																																																																																																																																																												
D ₁ D ₁ 用途番号																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39																																																																																																																																																																																																																												
D ₁ D ₁ 用途番号																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49																																																																																																																																																																																																																												
D ₁ D ₁ 用途番号																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59																																																																																																																																																																																																																												
D ₁ D ₁ 用途番号																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69																																																																																																																																																																																																																												
D ₁ D ₁ 用途番号																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79																																																																																																																																																																																																																												
D ₁ D ₁ 用途番号																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89																																																																																																																																																																																																																												
D ₁ D ₁ 用途番号																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 短縮番号ブロック	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99																																																																																																																																																																																																																												
D ₁ D ₁ 用途番号																																																																																																																																																																																																																																						

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 122	[短縮ダイヤル発信時の短縮ダイヤル桁数] (1/2 : 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分に短縮ダイヤル桁数1～4を記入																				4:4桁
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 122	<div>[短縮ダイヤル発信時の短縮ダイヤル桁数] (2/2：収容位置801～928) ※空欄該当部分に短縮ダイヤル桁数1～4を記入</div> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr><tr><td>D₂ 短縮ダイヤル桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr><tr><td>D₂ 短縮ダイヤル桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr><tr><td>D₂ 短縮ダイヤル桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr><tr><td>D₂ 短縮ダイヤル桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr><tr><td>D₂ 短縮ダイヤル桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr><tr><td>D₂ 短縮ダイヤル桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr><tr><td>D₂ 短縮ダイヤル桁数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	D ₂ 短縮ダイヤル桁数																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928	D ₂ 短縮ダイヤル桁数									4:4桁
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ 短縮ダイヤル桁数																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ 短縮ダイヤル桁数																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ 短縮ダイヤル桁数																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ 短縮ダイヤル桁数																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ 短縮ダイヤル桁数																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ 短縮ダイヤル桁数																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₂ 短縮ダイヤル桁数																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 123	<div>[チェーンダイヤル機能]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>チェーンダイヤル機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	チェーンダイヤル機能	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																								
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																														
チェーンダイヤル機能	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 124	<div>[※ボタンによる短縮発信]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>使用の可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	使用の可否	不可	可	1:可																																																																																																																																																																																																																																																																								
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																														
使用の可否	不可	可																																																																																																																																																																																																																																																																														

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 125	[短縮番号簡略機能の有無] (1/2 : 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 125	[短縮番号簡略機能の有無] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂		0	なし																		
簡略機能		1	あり																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 126	[短縮ダイヤル発信時の短縮番号表示有無] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 126	[短縮ダイヤル発信時の短縮番号表示有無] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂		0 なし																			
短縮番号表示		1 あり																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 127	[短縮発信の番号確認／検索機能] (1/3 : 収容位置101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をマーク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり (「ワンタッチダイヤル」ボタンはなし)																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 127	[短縮発信の番号確認／検索機能] (2/3 : 収容位置 401～464、501～556、601～656) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボ-タンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボ-タンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボ-タンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボ-タンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボ-タンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボ-タンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボ-タンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボ-タンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボ-タンはなし)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																			
	1	あり																			
	2	あり ([ワンタッチダイヤル]ボ-タンはなし)																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ																			初期値			
* 127	[短縮発信の番号確認／検索機能] (3/3：収容位置701～756) ※空欄該当部分をマーク																			0:なし			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																					
	1	あり																					
	2	あり (<u>ワンタッチダイヤル</u> ボタンはなし)																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																					
	1	あり																					
	2	あり (<u>ワンタッチダイヤル</u> ボタンはなし)																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
D ₂ 番号確認/ 検索機能	0	なし																					
	1	あり																					
	2	あり (<u>ワンタッチダイヤル</u> ボタンはなし)																					

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 128	[電話帳検索移行方法] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:1回
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ 夕押下回数		1	1回																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
*128	[電話帳検索移行方法] (2/2 : 収容位置501~556、601~656、701~756) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:1回
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ* 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ* 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ* 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ* 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ* 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ* 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ* 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ* 夕押下回数		1	1回																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂ [短縮/電話帳]		0	2回																		
ホ* 夕押下回数		1	1回																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 129	[電話帳検索初期画面] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:ヨミガナ検索			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				161	162	163	164																
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				261	262	263	264																
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				361	362	363	364																
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				461	462	463	464																
	D ₂ 検索 初期画面	0	ヨミガナ検索																					
		1	相手区分検索																					
		2	短縮番号検索																					

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 129	[電話帳検索初期画面] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマク																				0:ヨミガナ検索	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂ 0 ヨミガナ検索																					
	検索 1 相手区分検索																					
	初期画面 2 短縮番号検索																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂ 0 ヨミガナ検索																					
	検索 1 相手区分検索																					
	初期画面 2 短縮番号検索																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂ 0 ヨミガナ検索																					
	検索 1 相手区分検索																					
	初期画面 2 短縮番号検索																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂ 0 ヨミガナ検索																					
	検索 1 相手区分検索																					
	初期画面 2 短縮番号検索																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂ 0 ヨミガナ検索																					
検索 1 相手区分検索																						
初期画面 2 短縮番号検索																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D ₂ 0 ヨミガナ検索																						
検索 1 相手区分検索																						
初期画面 2 短縮番号検索																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
D ₂ 0 ヨミガナ検索																						
検索 1 相手区分検索																						
初期画面 2 短縮番号検索																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
D ₂ 0 ヨミガナ検索																						
検索 1 相手区分検索																						
初期画面 2 短縮番号検索																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
D ₂ 0 ヨミガナ検索																						
検索 1 相手区分検索																						
初期画面 2 短縮番号検索																						
* 130	[外線発信自動リトライ回数] ※空欄に設定回数を記入																				15:15回	
		D D	00	01～99																		
		リトライ回数	なし	回																		
* 131	[スーパーリトライ終了後の警報音]																				1:あり	
		D	0	1																		
		警報音	なし	あり																		
* 132	[スーパーリトライ終了後の切断時間]																				1:10秒	
		D	0	1	2	3																
		切断時間	0秒	10秒	20秒	30秒																
* 133	[ダイヤルボタンによるスーパーリトライ機能]																				0:なし	
		D	0	1																		
		ス=パ°-リトライ	なし	あり																		
* 134	[手動リトライ機能]																				0:なし	
		D	0	1																		
		手動リトライ	なし	あり																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 135	[オフフック中のリトライ機能] (1/2 : 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
リトライ		1	あり																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 135	[オフフック中のリトライ機能] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマーク																				0:なし		
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
D ₂		0	なし																				
リトライ		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D ₂		0	なし																				
リトライ		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D ₂		0	なし																				
リトライ		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D ₂		0	なし																				
リトライ		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D ₂		0	なし																				
リトライ		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D ₂		0	なし																				
リトライ		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
D ₂		0	なし																				
リトライ		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
D ₂		0	なし																				
リトライ		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
D ₂		0	なし																				
リトライ		1	あり																				
* 136	[全発信履歴の表示有無]																				2:全てあり		
D		0					1					2											
全発信履歴の表示		なし					グループ内のみあり					全てあり											
* 138	[外線リバース検出後のメモリ]																				1:メモリする		
D		0					1																
リバース検出後のメモリ		メモリしない					メモリする																

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 139	[発信履歴の初期画面] (1/3 : 収容位置101~164、201~264) ※空欄該当部分をマ-ク																				1, 0: マイ外線発信履歴, 一覧表示 (4件)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 139	[発信履歴の初期画面] (2/3: 収容位置301~364、401~464) ※空欄該当部分をマーク																				1, 0: マイ外線発信履歴、 一覧表示 (4件)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
	2	グループ内 外線発信履歴																			
	3	システム全外線発信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 139	[発信履歴の初期画面] (3/3 : 収容位置501~556、601~656、701~756)															1, 0: マイ外線発信履歴, 一覧表示 (4件)						
	※空欄該当部分をマク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
		2	グループ内 外線発信履歴																			
		3	システム全外線発信履歴																			
	D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
		1	詳細表示 (1件)																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
		2	グループ内 外線発信履歴																			
		3	システム全外線発信履歴																			
	D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
		1	詳細表示 (1件)																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
		2	グループ内 外線発信履歴																			
		3	システム全外線発信履歴																			
	D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
		1	詳細表示 (1件)																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
		2	グループ内 外線発信履歴																			
		3	システム全外線発信履歴																			
	D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
		1	詳細表示 (1件)																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
		2	グループ内 外線発信履歴																			
		3	システム全外線発信履歴																			
	D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
		1	詳細表示 (1件)																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
		2	グループ内 外線発信履歴																			
		3	システム全外線発信履歴																			
	D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
		1	詳細表示 (1件)																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
		2	グループ内 外線発信履歴																			
		3	システム全外線発信履歴																			
	D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
		1	詳細表示 (1件)																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
		2	グループ内 外線発信履歴																			
		3	システム全外線発信履歴																			
	D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
		1	詳細表示 (1件)																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線発信履歴																			
		2	グループ内 外線発信履歴																			
		3	システム全外線発信履歴																			
	D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
		1	詳細表示 (1件)																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 140	[サービスクラス] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464)	0, 0: 全内線 サービ スクラスA(超特甲)
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161 162 163 164
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261 262 263 264
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361 362 363 364
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461 462 463 464
D ₂	サービ スクラス(昼)	
D ₃	サービ スクラス(夜)	

※空欄に設定データ(下表参照)を記入

D ₂ /D ₃	0	1	2	3	4	5	6
サービ スクラス	A (超特甲)	B (特甲)	C (準特甲A)	D (準特甲B)	E (甲)	F (準甲)	G (乙)

外線発信系コマンド

コマンド

データ

初期値

* 140

[サービスクラス] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928)

0, 0: 全内線
サービスクラスA (超特甲)

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

541542543544545546547548549550551552553554555556

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

641642643644645646647648649650651652653654655656

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

741742743744745746747748749750751752753754755756

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920

D₀D₀D₀ 収容位置

D₂ サービスクラス(昼)

D₃ サービスクラス(夜)

921922923924925926927928

※空欄に設定データ(下表参照)を記入

D₂/D₃

0

1

2

3

4

5

6

サービスクラス

A
(超特甲)

B
(特甲)

C
(準特甲A)

D
(準特甲B)

E
(甲)

F
(準甲)

G
(乙)

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 141	<p>[特定市外番号]</p> <p>※空欄に設定するダイヤル(先頭の0を除いた1～10桁)を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀</th><th>D₁(D₁…D₁)</th><th>D₀D₀</th><th>D₁(D₁…D₁)</th><th>D₀D₀</th><th>D₁(D₁…D₁)</th><th>D₀D₀</th><th>D₁(D₁…D₁)</th></tr> <tr> <th>項番</th><th>発信可能な市外局番</th><th>項番</th><th>発信可能な市外局番</th><th>項番</th><th>発信可能な市外局番</th><th>項番</th><th>発信可能な市外局番</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td><td>17</td><td></td><td>25</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>18</td><td></td><td>26</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td><td>19</td><td></td><td>27</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td><td>20</td><td></td><td>28</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>21</td><td></td><td>29</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td><td>22</td><td></td><td>30</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td><td>23</td><td></td><td>31</td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td><td>24</td><td></td><td>32</td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	項番	発信可能な市外局番	項番	発信可能な市外局番	項番	発信可能な市外局番	項番	発信可能な市外局番	01		09		17		25		02		10		18		26		03		11		19		27		04		12		20		28		05		13		21		29		06		14		22		30		07		15		23		31		08		16		24		32		全ての市外に発信可能																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
項番	発信可能な市外局番	項番	発信可能な市外局番	項番	発信可能な市外局番	項番	発信可能な市外局番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01		09		17		25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
02		10		18		26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
03		11		19		27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
04		12		20		28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
05		13		21		29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
06		14		22		30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
07		15		23		31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
08		16		24		32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 142	<p>[特定発信規制]</p> <p>※空欄に規制するダイヤル(1～10桁)を記入</p> <p>01-0990, 02-100, 03-106, 04-108, 05-0051, 06-0052, 07-0055, 08-0045, 09-0062 10～64は設定なし</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀</th><th>D₁(D₁…D₁)</th><th>D₀D₀</th><th>D₁(D₁…D₁)</th><th>D₀D₀</th><th>D₁(D₁…D₁)</th><th>D₀D₀</th><th>D₁(D₁…D₁)</th></tr> <tr> <th>項番</th><th>規制ダイヤル</th><th>項番</th><th>規制ダイヤル</th><th>項番</th><th>規制ダイヤル</th><th>項番</th><th>規制ダイヤル</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td>17</td><td></td><td>33</td><td></td><td>49</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>18</td><td></td><td>34</td><td></td><td>50</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>19</td><td></td><td>35</td><td></td><td>51</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>20</td><td></td><td>36</td><td></td><td>52</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>21</td><td></td><td>37</td><td></td><td>53</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>22</td><td></td><td>38</td><td></td><td>54</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>23</td><td></td><td>39</td><td></td><td>55</td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td>24</td><td></td><td>40</td><td></td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td>25</td><td></td><td>41</td><td></td><td>57</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>26</td><td></td><td>42</td><td></td><td>58</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td>27</td><td></td><td>43</td><td></td><td>59</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td>28</td><td></td><td>44</td><td></td><td>60</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td>29</td><td></td><td>45</td><td></td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td>30</td><td></td><td>46</td><td></td><td>62</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td>31</td><td></td><td>47</td><td></td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td>32</td><td></td><td>48</td><td></td><td>64</td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	項番	規制ダイヤル	項番	規制ダイヤル	項番	規制ダイヤル	項番	規制ダイヤル	01		17		33		49		02		18		34		50		03		19		35		51		04		20		36		52		05		21		37		53		06		22		38		54		07		23		39		55		08		24		40		56		09		25		41		57		10		26		42		58		11		27		43		59		12		28		44		60		13		29		45		61		14		30		46		62		15		31		47		63		16		32		48		64																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
項番	規制ダイヤル	項番	規制ダイヤル	項番	規制ダイヤル	項番	規制ダイヤル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01		17		33		49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
02		18		34		50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
03		19		35		51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
04		20		36		52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
05		21		37		53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
06		22		38		54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
07		23		39		55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
08		24		40		56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
09		25		41		57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10		26		42		58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11		27		43		59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12		28		44		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13		29		45		61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14		30		46		62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
15		31		47		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
16		32		48		64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 143	<p>[共通電話帳ダイヤルのサービスクラス規制]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>規制</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </tbody> </table>	D	0	1	規制	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
規制	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 144	<p>[特定発信規制対象のクラス]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>規制対象クラス</td><td>B(特甲)</td><td>C(準特甲A)</td><td>D(準特甲B)</td><td>E(甲)</td></tr> </tbody> </table>	D	1	2	3	4	規制対象クラス	B(特甲)	C(準特甲A)	D(準特甲B)	E(甲)	1:B(特甲)																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
規制対象クラス	B(特甲)	C(準特甲A)	D(準特甲B)	E(甲)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 145	<p>[夜間切替時のサービスクラス切替] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀</th><th>外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>切替</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀</th><th>外線番号</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>切替</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀</th><th>外線番号</th><th>49</th><th>50</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>54</th><th>55</th><th>56</th><th>57</th><th>58</th><th>59</th><th>60</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th><th>65</th><th>66</th><th>67</th><th>68</th><th>69</th><th>70</th><th>71</th><th>72</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>切替</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀</th><th>外線番号</th><th>73</th><th>74</th><th>75</th><th>76</th><th>77</th><th>78</th><th>79</th><th>80</th><th>81</th><th>82</th><th>83</th><th>84</th><th>85</th><th>86</th><th>87</th><th>88</th><th>89</th><th>90</th><th>91</th><th>92</th><th>93</th><th>94</th><th>95</th><th>96</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>切替</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0	なし																								切替	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	なし																								切替	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0	なし																								切替	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0	なし																								切替	1	あり																								1:あり
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
切替	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
切替	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
切替	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
切替	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 147	[発信規制電話番号の発信可否] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0: 発信不可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	発信不可																		
発信可否		1	発信可																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 147	[発信規制電話番号の発信可否] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をマ-ク																				0: 発信不可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂		0 発信不可																			
発信可否		1 発信可																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																		
* 150	[桁間ポーズ挿入位置(PBX／CES)] ※空欄に設定値0～8を記入 <table><tr><td>D₀ 第1ダイヤル</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D₁ ホース挿入位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 第1ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D ₁ ホース挿入位置											ダイヤル 位置 0 - 1 (1桁目) 1～9 - 0 (ホースなし)												
D ₀ 第1ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																										
D ₁ ホース挿入位置																																				
* 151	[桁間ポーズ挿入位置(NTT)] ※空欄に設定値0～8を記入 <table><tr><td>D₀ 第1ダイヤル</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D₁ ホース挿入位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 第1ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D ₁ ホース挿入位置											ダイヤル 位置 0～9 - 0 (ホースなし)												
D ₀ 第1ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																										
D ₁ ホース挿入位置																																				
* 152	[00XXダイヤルの桁間ポーズ挿入位置(PBX／CES)] ※空欄に設定値0, 4～8を記入 <table><tr><td>D₀ 識別用ダイヤル</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D₁ ホース挿入位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 識別用ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D ₁ ホース挿入位置											ダイヤル 位置 0～9 - 0 (ホースなし)												
D ₀ 識別用ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																										
D ₁ ホース挿入位置																																				
* 153	[00XXダイヤルの桁間ポーズ挿入位置(NTT)] ※空欄に設定値0, 3～8を記入 <table><tr><td>D₀ 識別用ダイヤル</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D₁ ホース挿入位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 識別用ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D ₁ ホース挿入位置											ダイヤル 位置 0～9 - 0 (ホースなし)												
D ₀ 識別用ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																										
D ₁ ホース挿入位置																																				
* 154	[PBX／CES収容時の桁間ポーズ時間] <table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>ホース時間(秒)</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr></table>	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	ホース時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	03:3秒
D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																				
ホース時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																				
* 155	[NTT収容時の桁間ポーズ時間] <table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>ホース時間(秒)</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr></table>	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	ホース時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	03:3秒
D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																				
ホース時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																				
* 156	[短縮ダイヤル中のポーズ時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>ホース時間(秒)</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ホース時間(秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	0:3秒												
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																										
ホース時間(秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30																										
* 157	[一般ダイヤルのプレポーズ時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>プレホース時間(秒)</td><td>0</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1.5</td><td>2</td><td>2.5</td><td>3</td><td>3.5</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	プレホース時間(秒)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	2:1秒																
D	0	1	2	3	4	5	6	7																												
プレホース時間(秒)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5																												

外線発信系コマンド

コマンド	データ												初期値		
* 160	[事業者識別番号自動付加外線] (1/4: 外線番号01~24)												[全通話区分] 0, 00: なし, なし		
	※D ₃ : 空欄該当部分をマーク、D ₄ D ₄ : 事業者項番 (01~16) を記入														
	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイインプ 入解除 0 なし 1 あり		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイインプ 入解除 0 なし 1 あり		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイインプ 入解除 0 なし 1 あり		D ₄ D ₄ 事業者 項番
	01	1 市内				09	1 市内				17	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	02	1 市内				10	1 市内				18	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	03	1 市内				11	1 市内				19	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	04	1 市内				12	1 市内				20	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	05	1 市内				13	1 市内				21	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	06	1 市内				14	1 市内				22	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	07	1 市内				15	1 市内				23	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	08	1 市内				16	1 市内				24	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			

外線発信系コマンド

コマンド	データ												初期値		
* 160	[事業者識別番号自動付加外線] (2/4 : 外線番号25~48)												[全通話区分] 0, 00: なし, なし		
	※D ₃ :空欄該当部分をマーク、D ₄ D ₄ :事業者項番 (01~16) を記入														
	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイライン [※] 入解除 0 なし 1 あり		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイライン [※] 入解除 0 なし 1 あり		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイライン [※] 入解除 0 なし 1 あり		D ₄ D ₄ 事業者 項番
	25	1 市内				33	1 市内				41	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	26	1 市内				34	1 市内				42	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	27	1 市内				35	1 市内				43	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	28	1 市内				36	1 市内				44	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	29	1 市内				37	1 市内				45	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	30	1 市内				38	1 市内				46	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	31	1 市内				39	1 市内				47	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	32	1 市内				40	1 市内				48	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			

外線発信系コマンド

コマンド	データ												初期値		
* 160	[事業者識別番号自動付加外線] (3/4: 外線番号49~72)												[全通話区分] 0, 00: なし, なし		
	※D ₃ : 空欄該当部分をマーク、D ₄ D ₄ : 事業者項番 (01~16) を記入														
	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイインプ 入解除		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイインプ 入解除		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイインプ 入解除		D ₄ D ₄ 事業者 項番
			0 なし	1 あり				0 なし	1 あり				0 なし	1 あり	
	49	1 市内				57	1 市内				65	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	50	1 市内				58	1 市内				66	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	51	1 市内				59	1 市内				67	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	52	1 市内				60	1 市内				68	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	53	1 市内				61	1 市内				69	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	54	1 市内				62	1 市内				70	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	55	1 市内				63	1 市内				71	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			
	56	1 市内				64	1 市内				72	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他 1					5 その他 1					5 その他 1			
		6 その他 2					6 その他 2					6 その他 2			
		7 その他 3					7 その他 3					7 その他 3			
		8 その他 4					8 その他 4					8 その他 4			

外線発信系コマンド

コマンド	データ												初期値		
* 160	[事業者識別番号自動付加外線] (4/4: 外線番号73~96)												[全通話区分]		
	※D ₃ :空欄該当部分をマーク、D ₄ D ₄ :事業者項番(01~16)を記入												0, 00: なし, なし		
	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイン ⁺ 入解除 0 なし 1 あり		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイン ⁺ 入解除 0 なし 1 あり		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイン ⁺ 入解除 0 なし 1 あり		D ₄ D ₄ 事業者 項番
	73	1 市内				81	1 市内				89	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他1					5 その他1					5 その他1			
		6 その他2					6 その他2					6 その他2			
		7 その他3					7 その他3					7 その他3			
		8 その他4					8 その他4					8 その他4			
	74	1 市内				82	1 市内				90	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他1					5 その他1					5 その他1			
		6 その他2					6 その他2					6 その他2			
		7 その他3					7 その他3					7 その他3			
		8 その他4					8 その他4					8 その他4			
	75	1 市内				83	1 市内				91	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他1					5 その他1					5 その他1			
		6 その他2					6 その他2					6 その他2			
		7 その他3					7 その他3					7 その他3			
		8 その他4					8 その他4					8 その他4			
	76	1 市内				84	1 市内				92	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他1					5 その他1					5 その他1			
		6 その他2					6 その他2					6 その他2			
		7 その他3					7 その他3					7 その他3			
		8 その他4					8 その他4					8 その他4			
	77	1 市内				85	1 市内				93	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他1					5 その他1					5 その他1			
		6 その他2					6 その他2					6 その他2			
		7 その他3					7 その他3					7 その他3			
		8 その他4					8 その他4					8 その他4			
	78	1 市内				86	1 市内				94	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他1					5 その他1					5 その他1			
		6 その他2					6 その他2					6 その他2			
		7 その他3					7 その他3					7 その他3			
		8 その他4					8 その他4					8 その他4			
	79	1 市内				87	1 市内				95	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他1					5 その他1					5 その他1			
		6 その他2					6 その他2					6 その他2			
		7 その他3					7 その他3					7 その他3			
		8 その他4					8 その他4					8 その他4			
	80	1 市内				88	1 市内				96	1 市内			
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
		4 国際					4 国際					4 国際			
		5 その他1					5 その他1					5 その他1			
		6 その他2					6 その他2					6 その他2			
		7 その他3					7 その他3					7 その他3			
		8 その他4					8 その他4					8 その他4			

外線発信系コマンド

コマンド	データ										初期値		
* 161	[その他区分の対象ダイヤル] ※空欄に通話区分(5～8)、対象ダイヤルを記入										01-5, 080 02-5, 090 03-5, 070 04～32は 設定なし		
	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 通話区分	D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象ダイヤル	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 通話区分	D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象ダイヤル							
	01			17									
	02			18									
	03			19									
	04			20									
	05			21									
	06			22									
	07			23									
	08			24									
	09			25									
	10			26									
	11			27									
	12			28									
	13			29									
	14			30									
	15			31									
	16			32									
	* 162	[県内市外局番] ※空欄に対象の県内市外局番(先頭の0を除く)を記入										設定なし	
		D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 県内市外局番	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 県内市外局番	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 県内市外局番	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 県内市外局番				
01			09		17		25						
02			10		18		26						
03			11		19		27						
04			12		20		28						
05			13		21		29						
06			14		22		30						
07			15		23		31						
08			16		24		32						
* 163	[自局市外局番] ※空欄に対象の自局市外局番(先頭の0を除く)を記入										設定なし		
	D(D…D) 自局市外局番												
* 164	[マイラインプラス解除番号] ※空欄に対象の解除番号を記入										122		
	D(D…D) 解除番号												
* 165	[課金判定用の国内事業者識別番号] ※空欄に課金テーブル番号と事業者識別番号を記入										01-1, 0036 02-1, 0039 03-1, 0033 04-2, 0077 05-2, 0088 06-3, 0033 07-4, 0036 08-0, :設定なし ? ? 16-0, :設定なし		
	D ₀ D ₀ 事業者 項番	D ₁ 課金テーブル 番号	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ …D ₂) 事業者識別番号	D ₀ D ₀ 事業者 項番	D ₁ 課金テーブル 番号	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ …D ₂) 事業者識別番号							
	01			09									
	02			10									
	03			11									
	04			12									
	05			13									
	06			14									
	07			15									
	08			16									
* 166	[課金判定用の国際事業者識別番号] ※空欄に課金テーブル番号と事業者識別番号を記入										01-1, 0033 02-2, 001 03-3, 0041 04-3, 0061 05-4, 0036 06-0, :設定なし ? ? 16-0, :設定なし		
	D ₀ D ₀ 事業者 項番	D ₁ 課金テーブル 番号	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ …D ₂) 事業者識別番号	D ₀ D ₀ 事業者 項番	D ₁ 課金テーブル 番号	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ …D ₂) 事業者識別番号							
	01			09									
	02			10									
	03			11									
	04			12									
	05			13									
	06			14									
	07			15									
	08			16									

外線発信系コマンド

コマンド	データ												初期値	
* 167	[外線毎のマイラインサービス契約データ] (1/4: 外線番号01~32)												1-0, 07 2-0, 07 3-0, 07 4-0, 05	
	※D ₃ :空欄該当部分をマ-、D ₄ D ₄ :事業者項番 (01~16) を記入													
D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイライン ^o ラス		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイライン ^o ラス		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイライン ^o ラス		D ₄ D ₄ 事業者 項番
		0 なし	1 あり				0 なし	1 あり				0 なし	1 あり	
01	1 市内				17	1 市内				21	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
02	1 市内				18	1 市内				19	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
03	1 市内				20	1 市内				22	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
04	1 市内				23	1 市内				24	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
05	1 市内				25	1 市内				26	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
06	1 市内				27	1 市内				28	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
07	1 市内				29	1 市内				30	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
08	1 市内				31	1 市内				32	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
09	1 市内					1 市内					1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
10	1 市内					1 市内					1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
11	1 市内					1 市内					1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
12	1 市内					1 市内					1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
13	1 市内					1 市内					1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
14	1 市内					1 市内					1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
15	1 市内					1 市内					1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
16	1 市内					1 市内					1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			

外線発信系コマンド

コマンド	データ										初期値
*167	[外線毎のマイラインサービス契約データ] (2/4: 外線番号33~48) ※D ₃ : 空欄該当部分をマーク、D ₄ D ₄ : 事業者項番 (01~16) を記入										1-0, 07 2-0, 07 3-0, 07 4-0, 05
	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分		D ₃ マイライン°ラヌ		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分		D ₃ マイライン°ラヌ	D ₄ D ₄ 事業者 項番
				0 なし	1 あり					0 なし	1 あり
	33	1	市内				41	1	市内		
		2	県内市外					2	県内市外		
		3	県間市外					3	県間市外		
		4	国際					4	国際		
	34	1	市内				42	1	市内		
		2	県内市外					2	県内市外		
		3	県間市外					3	県間市外		
		4	国際					4	国際		
	35	1	市内				43	1	市内		
		2	県内市外					2	県内市外		
		3	県間市外					3	県間市外		
		4	国際					4	国際		
	36	1	市内				44	1	市内		
		2	県内市外					2	県内市外		
		3	県間市外					3	県間市外		
		4	国際					4	国際		
	37	1	市内				45	1	市内		
		2	県内市外					2	県内市外		
		3	県間市外					3	県間市外		
		4	国際					4	国際		
	38	1	市内				46	1	市内		
		2	県内市外					2	県内市外		
		3	県間市外					3	県間市外		
		4	国際					4	国際		
	39	1	市内				47	1	市内		
		2	県内市外					2	県内市外		
		3	県間市外					3	県間市外		
		4	国際					4	国際		
	40	1	市内				48	1	市内		
		2	県内市外					2	県内市外		
		3	県間市外					3	県間市外		
		4	国際					4	国際		

外線発信系コマンド

コマンド	データ												初期値	
* 167	[外線毎のマイラインサービス契約データ] (3/4: 外線番号49~80)												1-0, 07 2-0, 07 3-0, 07 4-0, 05	
	※D ₃ : 空欄該当部分をマ-、D ₄ D ₄ : 事業者項番 (01~16) を記入													
D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイライン ^o ラス		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイライン ^o ラス		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイライン ^o ラス		D ₄ D ₄ 事業者 項番
		0 なし	1 あり				0 なし	1 あり				0 なし	1 あり	
49	1 市内				65	1 市内				65	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
50	1 市内				66	1 市内				66	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
51	1 市内				67	1 市内				67	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
52	1 市内				68	1 市内				68	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
53	1 市内				69	1 市内				69	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
54	1 市内				70	1 市内				70	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
55	1 市内				71	1 市内				71	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
56	1 市内				72	1 市内				72	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
57	1 市内				73	1 市内				73	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
58	1 市内				74	1 市内				74	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
59	1 市内				75	1 市内				75	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
60	1 市内				76	1 市内				76	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
61	1 市内				77	1 市内				77	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
62	1 市内				78	1 市内				78	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
63	1 市内				79	1 市内				79	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			
64	1 市内				80	1 市内				80	1 市内			
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外			
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外			
	4 国際					4 国際					4 国際			

外線発信系コマンド

コマンド	データ												初期値	
* 167	[外線毎のマイラインサービス契約データ] (4/4：外線番号81～96) ※D ₃ : 空欄該当部分をマーク、D ₄ D ₄ : 事業者項番 (01～16) を記入													1-0, 07 2-0, 07 3-0, 07 4-0, 05
	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイライン°ラヌ		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイライン°ラヌ		D ₄ D ₄ 事業者 項番				
			0 なし	1 あり				0 なし	1 あり					
	81	1	市内				89	1	市内					
		2	県内市外					2	県内市外					
		3	県間市外					3	県間市外					
		4	国際					4	国際					
	82	1	市内				90	1	市内					
		2	県内市外					2	県内市外					
		3	県間市外					3	県間市外					
		4	国際					4	国際					
	83	1	市内				91	1	市内					
		2	県内市外					2	県内市外					
		3	県間市外					3	県間市外					
		4	国際					4	国際					
	84	1	市内				92	1	市内					
2		県内市外				2		県内市外						
3		県間市外				3		県間市外						
4		国際				4		国際						
85	1	市内				93	1	市内						
	2	県内市外					2	県内市外						
	3	県間市外					3	県間市外						
	4	国際					4	国際						
86	1	市内				94	1	市内						
	2	県内市外					2	県内市外						
	3	県間市外					3	県間市外						
	4	国際					4	国際						
87	1	市内				95	1	市内						
	2	県内市外					2	県内市外						
	3	県間市外					3	県間市外						
	4	国際					4	国際						
88	1	市内				96	1	市内						
	2	県内市外					2	県内市外						
	3	県間市外					3	県間市外						
	4	国際					4	国際						

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 168	<div>[マイライン対象外のダイヤル] ※空欄に対象外のダイヤルを記入</div> <table><tr><th>D₀D₀</th><th>D₁(D₁...D₁)</th><th>D₀D₀</th><th>D₁(D₁...D₁)</th></tr><tr><th>項番</th><th>対象外のダイヤル</th><th>項番</th><th>対象外のダイヤル</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>21</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>23</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>24</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>26</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>27</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>28</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td>29</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>31</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>32</td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)	項番	対象外のダイヤル	項番	対象外のダイヤル	01		17		02		18		03		19		04		20		05		21		06		22		07		23		08		24		09		25		10		26		11		27		12		28		13		29		14		30		15		31		16		32		01-00 02-0120 03-0180 04-0190 05-0570 06-1 07-0990 08-0800 09～32は 設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項番	対象外のダイヤル	項番	対象外のダイヤル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01		17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
02		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
03		19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
04		20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
05		21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
06		22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
07		23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
08		24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
09		25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10		26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11		27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12		28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13		29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
14		30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15		31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
16		32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 169	<div>[外線の種類(マイラインサービス契約データ一括設定)] ※一括設定を行った場合は、空欄の該当部分をマク</div> <table><tr><th>D₀D₀</th><th>外線番号</th><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td rowspan="4">D₂ 外線 種類</td><td>0 ひかり電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 アナログ回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 ISDN回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 IP電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀</th><th>外線番号</th><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td rowspan="4">D₂ 外線 種類</td><td>0 ひかり電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 アナログ回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 ISDN回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 IP電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀</th><th>外線番号</th><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td rowspan="4">D₂ 外線 種類</td><td>0 ひかり電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 アナログ回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 ISDN回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 IP電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀</th><th>外線番号</th><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td rowspan="4">D₂ 外線 種類</td><td>0 ひかり電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 アナログ回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 ISDN回線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 IP電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ 外線 種類	0 ひかり電話																									1 アナログ回線																									2 ISDN回線																									3 IP電話																									D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ 外線 種類	0 ひかり電話																									1 アナログ回線																									2 ISDN回線																									3 IP電話																									D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂ 外線 種類	0 ひかり電話																									1 アナログ回線																									2 ISDN回線																									3 IP電話																									D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂ 外線 種類	0 ひかり電話																									1 アナログ回線																									2 ISDN回線																									3 IP電話																									0:ひかり電話
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂ 外線 種類	0 ひかり電話																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1 アナログ回線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2 ISDN回線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3 IP電話																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂ 外線 種類	0 ひかり電話																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1 アナログ回線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2 ISDN回線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3 IP電話																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂ 外線 種類	0 ひかり電話																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1 アナログ回線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2 ISDN回線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3 IP電話																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂ 外線 種類	0 ひかり電話																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	1 アナログ回線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	2 ISDN回線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3 IP電話																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

コマンド		データ																																																初期値									
※180		[外線別発信規制] (1/18：収容位置101～164、外線番号01～48) ※空欄にD ₃ のデータ(右表参照)を記入																																																<table border="1"><tr><td>D₃</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>外線発信の可否</td><td>発信不可</td><td>発信可</td></tr></table>			D ₃	0	1	外線発信の可否	発信不可	発信可	1:全外線発信可
D ₃	0	1																																																									
外線発信の可否	発信不可	発信可																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₂ D ₂ 外線番号																																																									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48										
101																																																											
102																																																											
103																																																											
104																																																											
105																																																											
106																																																											
107																																																											
108																																																											
109																																																											
110																																																											
111																																																											
112																																																											
113																																																											
114																																																											
115																																																											
116																																																											
117																																																											
118																																																											

外線発信系コマンド

[illegible]

外線発信系コマンド

[illegible]

外線発信系コマンド

[illegible]

外線発信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線発信系コマンド

[illegible]

外線発信系コマンド

[illegible]

外線発信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線発信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線発信系コマンド

[illegible]

コマンド		データ																																																初期値									
※180		[外線別発信規制] (15/18：収容位置801～864、外線番号01～48) ※空欄にD ₃ のデータ(右表参照)を記入																																																<table border="1"><tr><td>D₃</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>外線発信の可否</td><td>発信不可</td><td>発信可</td></tr></table>			D ₃	0	1	外線発信の可否	発信不可	発信可	1:全外線発信可
D ₃	0	1																																																									
外線発信の可否	発信不可	発信可																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₂ D ₂ 外線番号																																																									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48										
801																																																											
802																																																											
803																																																											
804																																																											
805																																																											
806																																																											
807																																																											
808																																																											
809																																																											
810																																																											
811																																																											
812																																																											
813																																																											
814																																																											
815																																																											
816																																																											
817																																																											
818				</																																																							

外線発信系コマンド

[illegible]

外線発信系コマンド

[illegible]

外線発信系コマンド

[illegible]

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 183	[電話機毎のプリセットダイヤル可否] (3/3 : 収容位置 701～756、801～928)																				0: 不可	
	※空欄該当部分をマーク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂	0	不可																			
	プリセット	1	可能																			
	ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																			
		3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂	0	不可																			
	プリセット	1	可能																			
	ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																			
		3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	0	不可																			
	プリセット	1	可能																			
	ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																			
		3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D ₂	0	不可																			
	プリセット	1	可能																			
	ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																			
		3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D ₂	0	不可																			
	プリセット	1	可能																			
	ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																			
		3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D ₂	0	不可																			
	プリセット	1	可能																			
	ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																			
		3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D ₂	0	不可																			
	プリセット	1	可能																			
	ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																			
		3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
	D ₂	0	不可																			
	プリセット	1	可能																			
	ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																			
		3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
	D ₂	0	不可																			
	プリセット	1	可能																			
	ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																			
		3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
	D ₂	0	不可																			
	プリセット	1	可能																			
	ダイヤル	2	疑似DT送出後プリセット																			
		3	内線捕捉後の疑似DT送出プリセット																			
* 184	[外線捕捉時の外線番号表示有無]																				1: あり	
	D	0	1																			
	外線番号表示	なし	あり																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																						
* 185	<div> <div> [特定電話番号の外線グループ指定捕捉] ※空欄にグループ番号と特定電話番号を記入 </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁D₁ グループ 番号</th><th>D₂(D₂...D₂) 特定電話番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁D₁ グループ 番号</th><th>D₂(D₂...D₂) 特定電話番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>41</td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>49</td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>51</td><td></td><td></td></tr><tr><td>52</td><td></td><td></td></tr><tr><td>53</td><td></td><td></td></tr><tr><td>54</td><td></td><td></td></tr><tr><td>55</td><td></td><td></td></tr><tr><td>56</td><td></td><td></td></tr><tr><td>57</td><td></td><td></td></tr><tr><td>58</td><td></td><td></td></tr><tr><td>59</td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td><td></td></tr><tr><td>61</td><td></td><td></td></tr><tr><td>62</td><td></td><td></td></tr><tr><td>63</td><td></td><td></td></tr><tr><td>64</td><td></td><td></td></tr><tr><td>65</td><td></td><td></td></tr><tr><td>66</td><td></td><td></td></tr><tr><td>67</td><td></td><td></td></tr><tr><td>68</td><td></td><td></td></tr><tr><td>69</td><td></td><td></td></tr><tr><td>70</td><td></td><td></td></tr><tr><td>71</td><td></td><td></td></tr><tr><td>72</td><td></td><td></td></tr><tr><td>73</td><td></td><td></td></tr><tr><td>74</td><td></td><td></td></tr><tr><td>75</td><td></td><td></td></tr><tr><td>76</td><td></td><td></td></tr><tr><td>77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>78</td><td></td><td></td></tr><tr><td>79</td><td></td><td></td></tr><tr><td>80</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> </div>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ グループ 番号	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定電話番号	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39			40			D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ グループ 番号	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定電話番号	41			42			43			44			45			46			47			48			49			50			51			52			53			54			55			56			57			58			59			60			61			62			63			64			65			66			67			68			69			70			71			72			73			74			75			76			77			78			79			80			00:なし
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ グループ 番号	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定電話番号																																																																																																																																																																																																																																																						
01																																																																																																																																																																																																																																																								
02																																																																																																																																																																																																																																																								
03																																																																																																																																																																																																																																																								
04																																																																																																																																																																																																																																																								
05																																																																																																																																																																																																																																																								
06																																																																																																																																																																																																																																																								
07																																																																																																																																																																																																																																																								
08																																																																																																																																																																																																																																																								
09																																																																																																																																																																																																																																																								
10																																																																																																																																																																																																																																																								
11																																																																																																																																																																																																																																																								
12																																																																																																																																																																																																																																																								
13																																																																																																																																																																																																																																																								
14																																																																																																																																																																																																																																																								
15																																																																																																																																																																																																																																																								
16																																																																																																																																																																																																																																																								
17																																																																																																																																																																																																																																																								
18																																																																																																																																																																																																																																																								
19																																																																																																																																																																																																																																																								
20																																																																																																																																																																																																																																																								
21																																																																																																																																																																																																																																																								
22																																																																																																																																																																																																																																																								
23																																																																																																																																																																																																																																																								
24																																																																																																																																																																																																																																																								
25																																																																																																																																																																																																																																																								
26																																																																																																																																																																																																																																																								
27																																																																																																																																																																																																																																																								
28																																																																																																																																																																																																																																																								
29																																																																																																																																																																																																																																																								
30																																																																																																																																																																																																																																																								
31																																																																																																																																																																																																																																																								
32																																																																																																																																																																																																																																																								
33																																																																																																																																																																																																																																																								
34																																																																																																																																																																																																																																																								
35																																																																																																																																																																																																																																																								
36																																																																																																																																																																																																																																																								
37																																																																																																																																																																																																																																																								
38																																																																																																																																																																																																																																																								
39																																																																																																																																																																																																																																																								
40																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ グループ 番号	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定電話番号																																																																																																																																																																																																																																																						
41																																																																																																																																																																																																																																																								
42																																																																																																																																																																																																																																																								
43																																																																																																																																																																																																																																																								
44																																																																																																																																																																																																																																																								
45																																																																																																																																																																																																																																																								
46																																																																																																																																																																																																																																																								
47																																																																																																																																																																																																																																																								
48																																																																																																																																																																																																																																																								
49																																																																																																																																																																																																																																																								
50																																																																																																																																																																																																																																																								
51																																																																																																																																																																																																																																																								
52																																																																																																																																																																																																																																																								
53																																																																																																																																																																																																																																																								
54																																																																																																																																																																																																																																																								
55																																																																																																																																																																																																																																																								
56																																																																																																																																																																																																																																																								
57																																																																																																																																																																																																																																																								
58																																																																																																																																																																																																																																																								
59																																																																																																																																																																																																																																																								
60																																																																																																																																																																																																																																																								
61																																																																																																																																																																																																																																																								
62																																																																																																																																																																																																																																																								
63																																																																																																																																																																																																																																																								
64																																																																																																																																																																																																																																																								
65																																																																																																																																																																																																																																																								
66																																																																																																																																																																																																																																																								
67																																																																																																																																																																																																																																																								
68																																																																																																																																																																																																																																																								
69																																																																																																																																																																																																																																																								
70																																																																																																																																																																																																																																																								
71																																																																																																																																																																																																																																																								
72																																																																																																																																																																																																																																																								
73																																																																																																																																																																																																																																																								
74																																																																																																																																																																																																																																																								
75																																																																																																																																																																																																																																																								
76																																																																																																																																																																																																																																																								
77																																																																																																																																																																																																																																																								
78																																																																																																																																																																																																																																																								
79																																																																																																																																																																																																																																																								
80																																																																																																																																																																																																																																																								
* 186	<div> [特定電話番号以外の捕捉外線グループ] <table border="1"> <thead> <tr> <th>D D</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>グループ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> </tbody> </table> </div>	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	グループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	01:グループ 01																																																																																																																																																																																																																				
D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																								
グループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																								
* 187	<div> [IP電話発信迂回機能] <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>迂回機能</td><td>なし</td><td>自動迂回 (迂回表示なし)</td><td>自動迂回 (迂回表示あり)</td><td>手動迂回 (迂回表示あり)</td></tr> </tbody> </table> </div>	D	0	1	2	3	迂回機能	なし	自動迂回 (迂回表示なし)	自動迂回 (迂回表示あり)	手動迂回 (迂回表示あり)	2:自動迂回 (迂回表示あり)																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																				
迂回機能	なし	自動迂回 (迂回表示なし)	自動迂回 (迂回表示あり)	手動迂回 (迂回表示あり)																																																																																																																																																																																																																																																				
* 189	<div> [IP回線使用不可時表示] <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>表示</td><td>表示なし</td><td>ランプ表示あり</td><td>ランプ/LCD表示あり</td></tr> </tbody> </table> </div>	D	0	1	2	表示	表示なし	ランプ表示あり	ランプ/LCD表示あり	0:表示なし																																																																																																																																																																																																																																														
D	0	1	2																																																																																																																																																																																																																																																					
表示	表示なし	ランプ表示あり	ランプ/LCD表示あり																																																																																																																																																																																																																																																					

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 190	[番号非通知発信機能] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし(通知)
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 190	[番号非通知発信機能] (2/2 : 収容位置 501~556、601~656、701~756、801~928) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし(通知)
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂	0	なし(通知)																			
番号非通知	1	あり(非通知)																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 191	<div> <div>[#]ダイヤル自動付加 ※空欄該当部分をマーク</div> <div>0:なし</div> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>自動付加</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>自動付加</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>自動付加</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>自動付加</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0	なし																								自動付加	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	なし																								自動付加	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0	なし																								自動付加	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0	なし																								自動付加	1	あり																								0:なし
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
自動付加	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
自動付加	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
自動付加	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
自動付加	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 192 (5-1版~)	<div> <div>[携帯ブラウザコールバック用外線]</div> <div>※D₁:指定対象 (0:指定なし (* 422に従う)/1:一般外線/2:DILIN) を記入</div> <div>D₂D₂:外線のテナント番号 (01~48) またはDILIN番号 (01~96) を記入 (D₁=0時は00)</div> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>電話機グループ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₁</td><td>指定対象</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₂D₂</td><td>外線のテナント番号またはDILIN番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>電話機グループ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₁</td><td>指定対象</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₂D₂</td><td>外線のテナント番号またはDILIN番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>電話機グループ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₁</td><td>指定対象</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₂D₂</td><td>外線のテナント番号またはDILIN番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>	D ₀ D ₀	電話機グループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁	指定対象																	D ₂ D ₂	外線のテナント番号またはDILIN番号																	D ₀ D ₀	電話機グループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁	指定対象																	D ₂ D ₂	外線のテナント番号またはDILIN番号																	D ₀ D ₀	電話機グループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁	指定対象																	D ₂ D ₂	外線のテナント番号またはDILIN番号																	0,00:指定なし (* 422に従う)																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀	電話機グループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₁	指定対象																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ D ₂	外線のテナント番号またはDILIN番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀	電話機グループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₁	指定対象																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ D ₂	外線のテナント番号またはDILIN番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀	電話機グループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₁	指定対象																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ D ₂	外線のテナント番号またはDILIN番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

コマンド	データ	初期値
* 251	<div> <div> <div>[発サブアドレス送出の有無]</div> <div> <div> <div>D₀D₀ 外線番号</div> <div> <div>D₂</div> <div>発サブアドレス送出</div> </div> </div> <div> <div>0 なし</div> <div>1 あり</div> </div> </div> <div> <div>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24</div> </div> </div> <div> <div> <div>D₀D₀ 外線番号</div> <div> <div>D₂</div> <div>発サブアドレス送出</div> </div> <div> <div>0 なし</div> <div>1 あり</div> </div> </div> <div> <div>25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48</div> </div> </div> <div> <div> <div>D₀D₀ 外線番号</div> <div> <div>D₂</div> <div>発サブアドレス送出</div> </div> <div> <div>0 なし</div> <div>1 あり</div> </div> </div> <div> <div>49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72</div> </div> </div> <div> <div> <div>D₀D₀ 外線番号</div> <div> <div>D₂</div> <div>発サブアドレス送出</div> </div> <div> <div>0 なし</div> <div>1 あり</div> </div> </div> <div> <div>73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96</div> </div> </div> </div>	0: なし
* 252	<div> <div>[着番号チェックの有無]</div> <div> <div>D</div> <div>着番号チェック</div> </div> <div> <div>0</div> <div>1</div> </div> <div> <div>なし</div> <div>あり</div> </div> </div>	0: なし
* 253	<div> <div>[着サブアドレスチェックの有無]</div> <div> <div>D</div> <div>着サブアドレスチェック</div> </div> <div> <div>0</div> <div>1</div> </div> <div> <div>なし</div> <div>あり</div> </div> </div>	1: あり
* 254	<div> <div>[発番号／着番号の設定] (1/2: 外線番号01～48)</div> <div>※D₂:空欄該当部分をマーク、D₃…D₃:空欄に電話番号を記入</div> <div> <div> <div>D₀D₀ 外線番号</div> <div> <div>D₂ 発番号通知</div> <div> <div>0 なし</div> <div>1 あり</div> </div> </div> <div> <div>D₃…D₃ 発番号/着番号</div> </div> </div> <div> <div>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24</div> </div> </div> <div> <div> <div>D₀D₀ 外線番号</div> <div> <div>D₂ 発番号通知</div> <div> <div>0 なし</div> <div>1 あり</div> </div> </div> <div> <div>D₃…D₃ 発番号/着番号</div> </div> </div> <div> <div>25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48</div> </div> </div> </div>	1: 発番号通知あり 番号設定なし

ISDNに関するコマンド

コマンド	データ																初期値															
* 254	[発番号／着番号の設定] (2/2：外線番号49～96) ※D ₂ :空欄該当部分をマーク、D ₃ …D ₃ :空欄に電話番号を記入																1:発番号通知あり 番号設定なし															
	D ₀ D ₀ 外線番号		D ₂ 発番号通知 0 なし 1 あり		D ₃ …D ₃ 発番号/着番号												D ₀ D ₀ 外線番号		D ₂ 発番号通知 0 なし 1 あり		D ₃ …D ₃ 発番号/着番号											
	49																73															
	50																74															
	51																75															
	52																76															
	53																77															
	54																78															
	55																79															
	56																80															
	57																81															
	58																82															
	59																83															
	60																84															
	61																85															
	62																86															
	63																87															
	64																88															
	65																89															
	66																90															
	67																91															
	68																92															
	69																93															
	70																94															
	71																95															
	72																96															
	* 255	[短縮ダイヤル発信時のダイヤルスタートタイミング]																0:操作後すぐにスタート														
D		0										1																				
ダイヤルスタートタイミング		操作後すぐにスタート										一定時間後にスタート																				
* 256	[桁間タイマ]																4:4秒															
	D		1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
	桁間タイマ(秒)		1	2	3	4	5	6	7	8	9																					

ISDNに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 258	[[#] ダイヤルスタートの可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>[#] ダイヤルスタート</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	[#] ダイヤルスタート	不可	可	1: 可																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
[#] ダイヤルスタート	不可	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 259	[着番号受信時のダイヤルイン着信可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ダイヤルイン可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	ダイヤルイン可否	不可	可	1: 可																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ダイヤルイン可否	不可	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 260	[グローバル着信受付可否] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>グローバル着信受付</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>グローバル着信受付</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>グローバル着信受付</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>グローバル着信受付</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0	不可																							グローバル着信受付	1	可																							D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	不可																							グローバル着信受付	1	可																							D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0	不可																							グローバル着信受付	1	可																							D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0	不可																							グローバル着信受付	1	可																							1: 可
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
グローバル着信受付	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
グローバル着信受付	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
グローバル着信受付	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
グローバル着信受付	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 261	[DILIN番号毎の発番号通知有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0	なし																							発番号通知	1	あり																							D ₀ D ₀ DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	なし																							発番号通知	1	あり																							D ₀ D ₀ DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0	なし																							発番号通知	1	あり																							D ₀ D ₀ DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0	なし																							発番号通知	1	あり																							1: あり
D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
発番号通知	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
発番号通知	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
発番号通知	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
発番号通知	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

ISDNに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 262	[ストレートラインDI時の 電話機毎の発番号通知有無] (2/3 : 収容位置 401~464、501~556、601~656) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	0	なし																			
	1	あり																			
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																			

ISDNに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 262	[ストレートラインDI時の電話機毎の発番号通知有無] (3/3：収容位置701～756、801～928) ※空欄該当部分をマーク																				0:なし			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
	D ₂ 発番号 通知	0	なし																					
		1	あり																					
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
	D ₂ 発番号 通知	0	なし																					
		1	あり																					
		2	外線ボタン 捕捉時のみあり																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
D ₂ 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820			
D ₂ 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840			
D ₂ 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860			
D ₂ 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880			
D ₂ 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900			
D ₂ 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920			
D ₂ 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928															
D ₂ 発番号 通知	0	なし																						
	1	あり																						
	2	外線ボタン 捕捉時のみあり																						

ISDNに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 264	[ISDNダイヤルイン着信電話機なし時の動作] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>動作</td><td>着信</td><td>切断</td></tr></table>	D	0	1	動作	着信	切断	0:着信																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
動作	着信	切断																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 265	[W-VPN契約の有無] ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>W-VPN契約</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>W-VPN契約</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>W-VPN契約</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>W-VPN契約</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0	なし																								W-VPN契約	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	なし																								W-VPN契約	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0	なし																								W-VPN契約	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0	なし																								W-VPN契約	1	あり																								0:なし
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
W-VPN契約	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
W-VPN契約	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
W-VPN契約	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
W-VPN契約	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 267	[転送先への発番号透過通知有無] ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0	なし																								発番号透過通知	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	なし																								発番号透過通知	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0	なし																								発番号透過通知	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0	なし																								発番号透過通知	1	あり																								0:なし
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
発番号透過通知	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
発番号透過通知	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
発番号透過通知	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
発番号透過通知	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 268	[手動転送時発番号透過通知有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>発番号透過通知</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	発番号透過通知	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
発番号透過通知	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 269	[発信相手の回線種別表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>回線種別表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	回線種別表示	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
回線種別表示	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ																								初期値	
* 270	[ID番号が不要な公－公接続の可否] ※空欄の該当部分をマーク																								0: 不可	
	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D ₂ 公－公接続 の可否	0	不可																							
		1	可(発番号 制限なし)																							
		2	可(発番号 制限あり)																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D ₂ 公－公接続 の可否	0	不可																							
		1	可(発番号 制限なし)																							
		2	可(発番号 制限あり)																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	D ₂ 公－公接続 の可否	0	不可																							
		1	可(発番号 制限なし)																							
		2	可(発番号 制限あり)																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	D ₂ 公－公接続 の可否	0	不可																							
		1	可(発番号 制限なし)																							
		2	可(発番号 制限あり)																							
* 271	[外線からの特番機能の可否] ※空欄の該当部分をマーク																								0: 不可	
	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D ₂ 特番機能 の可否	0	不可																							
		1	可(発番号 制限なし)																							
		2	可(発番号 制限あり)																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D ₂ 特番機能 の可否	0	不可																							
		1	可(発番号 制限なし)																							
		2	可(発番号 制限あり)																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	D ₂ 特番機能 の可否	0	不可																							
		1	可(発番号 制限なし)																							
		2	可(発番号 制限あり)																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	D ₂ 特番機能 の可否	0	不可																							
		1	可(発番号 制限なし)																							
		2	可(発番号 制限あり)																							

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																				
* 272	<div>[ID番号が不要な公－公接続対象の発信者番号] ※空欄に発信者電話番号を記入</div> <table><tr><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁(D₁…D₁) 発信者電話番号</th></tr><tr><td>01</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁(D₁…D₁) 発信者電話番号</th></tr><tr><td>31</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td></tr><tr><td>49</td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td></tr><tr><td>51</td><td></td></tr><tr><td>52</td><td></td></tr><tr><td>53</td><td></td></tr><tr><td>54</td><td></td></tr><tr><td>55</td><td></td></tr><tr><td>56</td><td></td></tr><tr><td>57</td><td></td></tr><tr><td>58</td><td></td></tr><tr><td>59</td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td></tr><tr><td>61</td><td></td></tr><tr><td>62</td><td></td></tr><tr><td>63</td><td></td></tr><tr><td>64</td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 発信者電話番号	01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 発信者電話番号	31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		設定なし
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 発信者電話番号																																																																																																																																					
01																																																																																																																																						
02																																																																																																																																						
03																																																																																																																																						
04																																																																																																																																						
05																																																																																																																																						
06																																																																																																																																						
07																																																																																																																																						
08																																																																																																																																						
09																																																																																																																																						
10																																																																																																																																						
11																																																																																																																																						
12																																																																																																																																						
13																																																																																																																																						
14																																																																																																																																						
15																																																																																																																																						
16																																																																																																																																						
17																																																																																																																																						
18																																																																																																																																						
19																																																																																																																																						
20																																																																																																																																						
21																																																																																																																																						
22																																																																																																																																						
23																																																																																																																																						
24																																																																																																																																						
25																																																																																																																																						
26																																																																																																																																						
27																																																																																																																																						
28																																																																																																																																						
29																																																																																																																																						
30																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 発信者電話番号																																																																																																																																					
31																																																																																																																																						
32																																																																																																																																						
33																																																																																																																																						
34																																																																																																																																						
35																																																																																																																																						
36																																																																																																																																						
37																																																																																																																																						
38																																																																																																																																						
39																																																																																																																																						
40																																																																																																																																						
41																																																																																																																																						
42																																																																																																																																						
43																																																																																																																																						
44																																																																																																																																						
45																																																																																																																																						
46																																																																																																																																						
47																																																																																																																																						
48																																																																																																																																						
49																																																																																																																																						
50																																																																																																																																						
51																																																																																																																																						
52																																																																																																																																						
53																																																																																																																																						
54																																																																																																																																						
55																																																																																																																																						
56																																																																																																																																						
57																																																																																																																																						
58																																																																																																																																						
59																																																																																																																																						
60																																																																																																																																						
61																																																																																																																																						
62																																																																																																																																						
63																																																																																																																																						
64																																																																																																																																						
* 273	<div>[拠点番号＋内線番号の最大桁数]</div> <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th></tr><tr><td>最大桁数</td><td>0桁</td><td>1桁</td><td>2桁</td><td>3桁</td><td>4桁</td><td>5桁</td><td>6桁</td><td>7桁</td><td>8桁</td><td>9桁</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	最大桁数	0桁	1桁	2桁	3桁	4桁	5桁	6桁	7桁	8桁	9桁	0:0桁																																																																																																														
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																												
最大桁数	0桁	1桁	2桁	3桁	4桁	5桁	6桁	7桁	8桁	9桁																																																																																																																												

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ																		初期値		
* 274	[ID番号が不要な公一公接続対象の拠点番号] ※空欄に識別用番号を記入																		設定なし		
	D ₀ D ₀		D ₁ (D ₁ ...D ₁)		D ₀ D ₀		D ₁ (D ₁ ...D ₁)		D ₀ D ₀		D ₁ (D ₁ ...D ₁)										
	項番		識別用番号		項番		識別用番号		項番		識別用番号										
	01						21						41								
	02						22						42								
	03						23						43								
	04						24						44								
	05						25						45								
	06						26						46								
	07						27						47								
	08						28						48								
	09						29						49								
	10						30						50								
	11						31						51								
	12						32						52								
	13						33						53								
	14						34						54								
	15						35						55								
	16						36						56								
	17						37						57								
	18						38						58								
	19						39						59								
	20						40						60								
													61								
													62								
													63								
													64								
	* 275	[発番号透過通知時に自動付加する自拠点番号] ※空欄に対象の自拠点番号を記入																		設定なし	
		D ₀ D ₀		D ₁ (D ₁ ...D ₁)		D ₀ D ₀		D ₁ (D ₁ ...D ₁)		D ₀ D ₀		D ₁ (D ₁ ...D ₁)									
		外線番号		自拠点番号		外線番号		自拠点番号		外線番号		自拠点番号									
		01				33				65											
		02				34				66											
		03				35				67											
		04				36				68											
		05				37				69											
		06				38				70											
		07				39				71											
		08				40				72											
		09				41				73											
		10				42				74											
		11				43				75											
		12				44				76											
		13				45				77											
		14				46				78											
		15				47				79											
		16				48				80											
		17				49				81											
		18				50				82											
		19				51				83											
		20				52				84											
		21				53				85											
		22				54				86											
		23				55				87											
		24				56				88											
		25				57				89											
		26				58				90											
		27				59				91											
		28				60				92											
		29				61				93											
		30				62				94											
	31				63				95												
	32				64				96												

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
* 276	[ワンタッチダイヤル] ボタンのランプ表示有無 (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364) ※空欄該当部分をマーク	0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)
	2	あり(着信時のみ)
	3	あり(発着信時)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		
D ₂ ランプ表示	0	なし
	1	あり(発信時のみ)

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ															初期値			
* 277	[拠点番号桁数]																	0:0桁	
	D		0	1	2	3	4	5											
	拠点番号桁数		0桁	1桁	2桁	3桁	4桁	5桁											
* 278	[拠点番号識別用ダイヤル] ※空欄に対象の拠点番号識別用ダイヤルを記入																	設定なし	
	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 拠点番号識別用ダイヤル		D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 拠点番号識別用ダイヤル		D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 拠点番号識別用ダイヤル		D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 拠点番号識別用ダイヤル								
	01			17			33			49									
	02			18			34			50									
	03			19			35			51									
	04			20			36			52									
	05			21			37			53									
	06			22			38			54									
	07			23			39			55									
	08			24			40			56									
	09			25			41			57									
	10			26			42			58									
	11			27			43			59									
	12			28			44			60									
	13			29			45			61									
	14			30			46			62									
	15			31			47			63									
16			32			48			64										
* 279	[ID番号が不要な公一公接続時のサービスクラス]																	0:A(超特甲)	
	D		0	1	2	3	4	5											
	サービスクラス		A(超特甲)	B(特甲)	C(準特甲A)	D(準特甲B)	E(甲)	F(準甲)											
* 280	[モバイルアシスト専用の内線収容位置]																	000, 0, 0:なし	
	※D ₁ D ₁ D ₁ :対象の収容位置を記入、D ₂ 、D ₃ :空欄該当部分をマーク																		
	D ₀ D ₀ 項番		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		16
	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																		
	D ₂ 保留機能	0	なし																
		1	あり																
	D ₃ 内線電話機接続	0	なし																
		1	あり																
	D ₀ D ₀ 項番		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		32
	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																		
D ₂ 保留機能	0	なし																	
	1	あり																	
D ₃ 内線電話機接続	0	なし																	
	1	あり																	
D ₀ D ₀ 項番		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																			
D ₂ 保留機能	0	なし																	
	1	あり																	
D ₃ 内線電話機接続	0	なし																	
	1	あり																	
D ₀ D ₀ 項番		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																			
D ₂ 保留機能	0	なし																	
	1	あり																	
D ₃ 内線電話機接続	0	なし																	
	1	あり																	
D ₀ D ₀ 項番		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																			
D ₂ 保留機能	0	なし																	
	1	あり																	
D ₃ 内線電話機接続	0	なし																	
	1	あり																	
D ₀ D ₀ 項番		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96		
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																			
D ₂ 保留機能	0	なし																	
	1	あり																	
D ₃ 内線電話機接続	0	なし																	
	1	あり																	

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 281	[外線への応答遅延転送] (1/2: 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464)																				0: 転送なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D ₂		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
転送有無と応答遅延転送開始時間		転送なし	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒										

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
* 281	[外線への応答遅延転送] (2/2: 収容位置501~556、601~656、701~756)	0: 転送なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
	D ₂ 転送有無と応答遅延 転送開始時間	
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入	
	D ₂	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	転送有無と応答遅延転送開始時間	転送なし 6秒 9秒 12秒 15秒 18秒 21秒 24秒 27秒 30秒
* 282	[電話番号の内線番号置換処理]	0: 内線番号表示
	D 0 1 2 表示 内線番号表示 内線番号表示+MA表示 電話番号表示	
* 283	[リモート操作外線のモバイルアシスト利用有無]	0: なし
	D 0 1 利用 なし あり	
* 284	[モバイルアシストで保留操作可能な最大外線数]	08: 8外線
	D D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 最大外線数 1外線 2外線 3外線 4外線 5外線 6外線 7外線 8外線 9外線 10外線	
	D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 最大外線数 11外線 12外線 13外線 14外線 15外線 16外線 17外線 18外線 19外線 20外線	
	D D 21 22 23 24 25 最大外線数 21外線 22外線 23外線 24外線 25外線	
* 285	[携帯ブラウザで履歴表示時の電話番号表示方法]	0: マスクして表示
	D 0 1 表示方法 マスクして表示 そのまま表示	

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 286 (7-1版~)	[MAアプリのラインキー設定] (1/2:収容位置801~864) ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ のデータ(機能番号)を記入																000:機能なし
D ₀ D ₀ D ₀ D ₂ D ₂ ラインキー番号	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
D ₀ D ₀ D ₀ D ₂ D ₂ ラインキー番号	収容位置	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
D ₀ D ₀ D ₀ D ₂ D ₂ ラインキー番号	収容位置	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
D ₀ D ₀ D ₀ D ₂ D ₂ ラインキー番号	収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 286 7-1版~	[MAアプリのラインキー設定] (2/2: 収容位置 865~928) ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ のデータ(機能番号)を記入																000: 機能なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂ D ₂ ライン番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
D ₂ D ₂ ライン番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
D ₂ D ₂ ライン番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
D ₂ D ₂ ライン番号	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																

拠点間連携・モバイルアシストに関するコマンド

コマンド	データ										初期値	
* 287 7-1版~	[ラインキー更新通知用プッシュ通知対象端末(MAアプリ)]										000:設定なし	
	※空欄にMA7 ^o リと連携する収容位置を記入											
	D ₀ D ₀ 項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10
	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置											
	D ₀ D ₀ 項番	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置												

専用線に関するコマンド

コマンド	データ													初期値			
* 290	[OD専用線の信号方式] ※空欄該当部分をマーク														0:セカント ダ イルトン		
	D ₀ D ₀ 外線番号		03	04	07	08	11	12	15	16	19	20	23	24			
	D ₂	0	セカント [*] ダ イルトン														
	スタート方式	1	ウィンクスタート														
	D ₀ D ₀ 外線番号		27	28	31	32	35	36	39	40	43	44	47	48			
	D ₂	0	セカント [*] ダ イルトン														
	スタート方式	1	ウィンクスタート														
	D ₀ D ₀ 外線番号		51	52	55	56	59	60	63	64	67	68	71	72			
	D ₂	0	セカント [*] ダ イルトン														
	スタート方式	1	ウィンクスタート														
	D ₀ D ₀ 外線番号		75	76	79	80	83	84	87	88	91	92	95	96			
	D ₂	0	セカント [*] ダ イルトン														
	スタート方式	1	ウィンクスタート														
	* 291	[タイミングスタートの時間]														5:5秒	
		D		0		3	4	5	6								
		ダ イル送出開始時間		タイミング [*] スタートなし		3秒	4秒	5秒	6秒								

FMCサービスに関するコマンド

コマンド	データ																								初期値	
* 295 3-1版～	[キャリアFMCサービスの契約有無] ※空欄該当部分をマーク																								0:なし	
	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D ₂		0	なし																						
	キャリアFMCサービ ス		1	ビ ジ ネスコルダ イレクト																						
	契約		2	オフィスリンク																						
	D ₀ D ₀ 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D ₂		0	なし																						
	キャリアFMCサービ ス		1	ビ ジ ネスコルダ イレクト																						
	契約		2	オフィスリンク																						
	D ₀ D ₀ 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	D ₂		0	なし																						
	キャリアFMCサービ ス		1	ビ ジ ネスコルダ イレクト																						
	契約		2	オフィスリンク																						
	D ₀ D ₀ 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	D ₂		0	なし																						
	キャリアFMCサービ ス		1	ビ ジ ネスコルダ イレクト																						
契約		2	オフィスリンク																							
* 296 3-1版～	[自拠点のFMC携帯内線番号桁数と拠点番号]																								0, :0桁, なし	
	※空欄にFMC携帯内線番号桁数(最大8)と拠点番号を記入																									
	D ₀		D ₁										D ₂ (D ₂ …D ₂)													
	FMCサービ ス		FMC携帯内線番号桁数										拠点番号													
	1		ビ ジ ネスコルダ イレクト										:													
	2		オフィスリンク										:													
* 297 3-1版～	[FMC他拠点発信用番号] ※空欄にFMC他拠点発信用番号を記入																								なし	
	D ₀		D ₁ (D ₁ D ₁)																							
	FMCサービ ス		FMC他拠点発信用番号																							
	1		ビ ジ ネスコルダ イレクト										:													
	2		オフィスリンク										:													

外線着信系コマンド

コマンド	データ																								初期値	
* 300	[外線毎の着信種別] ※空欄該当部分をマ-ク																								0, 0: 一般	
	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D ₂ 着信種別 (昼)	0	一般																							
		1	DID																							
		2	DI																							
		3	DIL																							
		4	自動が ^レ タ																							
		5	留守番機能																							
	D ₃ 着信種別 (夜)	0	一般																							
		1	DID																							
		2	DI																							
		3	DIL																							
		4	自動が ^レ タ																							
		5	留守番機能																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D ₂ 着信種別 (昼)	0	一般																							
		1	DID																							
		2	DI																							
		3	DIL																							
		4	自動が ^レ タ																							
		5	留守番機能																							
	D ₃ 着信種別 (夜)	0	一般																							
		1	DID																							
		2	DI																							
		3	DIL																							
		4	自動が ^レ タ																							
		5	留守番機能																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	D ₂ 着信種別 (昼)	0	一般																							
		1	DID																							
		2	DI																							
		3	DIL																							
		4	自動が ^レ タ																							
		5	留守番機能																							
	D ₃ 着信種別 (夜)	0	一般																							
		1	DID																							
		2	DI																							
		3	DIL																							
		4	自動が ^レ タ																							
		5	留守番機能																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	D ₂ 着信種別 (昼)	0	一般																							
		1	DID																							
		2	DI																							
		3	DIL																							
		4	自動が ^レ タ																							
		5	留守番機能																							
	D ₃ 着信種別 (夜)	0	一般																							
		1	DID																							
		2	DI																							
		3	DIL																							
		4	自動が ^レ タ																							
		5	留守番機能																							

外線着信系コマンド

コマンド	データ																								初期値																
* 301	[DILIN番号毎の着信種別] ※空欄該当部分をマ-ク																								0, 0:一般																
	D ₀ D ₀	DILIN番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24														
	D ₂ 着信種別 (昼)	0	一般																																						
		1	DID																																						
		4	自動ホ-レ-タ																																						
		5	留守番機能																																						
	D ₃ 着信種別 (夜)	0	一般																																						
		1	DID																																						
		4	自動ホ-レ-タ																																						
		5	留守番機能																																						
	D ₀ D ₀	DILIN番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48														
	D ₂ 着信種別 (昼)	0	一般																																						
		1	DID																																						
		4	自動ホ-レ-タ																																						
		5	留守番機能																																						
	D ₃ 着信種別 (夜)	0	一般																																						
		1	DID																																						
		4	自動ホ-レ-タ																																						
		5	留守番機能																																						
	D ₀ D ₀	DILIN番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72														
	D ₂ 着信種別 (昼)	0	一般																																						
		1	DID																																						
		4	自動ホ-レ-タ																																						
		5	留守番機能																																						
	D ₃ 着信種別 (夜)	0	一般																																						
		1	DID																																						
		4	自動ホ-レ-タ																																						
		5	留守番機能																																						
	D ₀ D ₀	DILIN番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96														
	D ₂ 着信種別 (昼)	0	一般																																						
		1	DID																																						
		4	自動ホ-レ-タ																																						
		5	留守番機能																																						
	D ₃ 着信種別 (夜)	0	一般																																						
		1	DID																																						
		4	自動ホ-レ-タ																																						
		5	留守番機能																																						
* 302	[着信タイムオーバー時間]																										10:30秒														
	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09																														
	タイムオ-バ-時間	なし	3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒																														
	D D	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																														
	タイムオ-バ-時間	30秒	33秒	36秒	39秒	42秒	45秒	48秒	51秒	54秒	57秒																														
	D D	20																																							
	タイムオ-バ-時間	60秒																																							

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 303	[オフフック応答機能] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364)																				2:鳴動外線のみ	
	※空欄該当部分をマーク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
	D ₂	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
	D ₂	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
	応答	2	鳴動外線のみ																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
	D ₂	0	なし																			
	オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																				

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 303	[オフフック応答機能] (2/2 : 収容位置 401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク																				2:鳴動外線のみ
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0	なし																			
オフフック	1	全外線																			
応答	2	鳴動外線のみ																			

外線着信系コマンド

コマンド	データ																		初期値			
* 305	[オフフック応答可能なDILIN番号] (3/4:収容位置501～556、601～656)																		全項番=00:なし			
	※空欄にD ₃ D ₃ のデータ(DILIN番号01～96)を記入																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 項番										D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 項番									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	501											601										
	502											602										
	503											603										
	504											604										
	505											605										
	506											606										
	507											607										
	508											608										
	509											609										
	510											610										
	511											611										
	512											612										
	513											613										
	514											614										
	515											615										
	516											616										
	517											617										
	518											618										
	519											619										
	520											620										
	521											621										
	522											622										
	523											623										
	524											624										
	525											625										
	526											626										
	527											627										
	528											628										
	529											629										
	530											630										
	531											631										
	532											632										
	533											633										
	534											634										
	535											635										
	536											636										
	537											637										
	538											638										
	539											639										
	540											640										
	541											641										
	542											642										
	543											643										
	544											644										
	545											645										
	546											646										
	547											647										
	548											648										
	549											649										
	550											650										
	551											651										
	552											652										
	553											653										
	554											654										
555											655											
556											656											

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 305	<div>[オフフック応答可能なDILIN番号] (4/4:収容位置701～756) ※空欄にD₃D₃のデータ(DILIN番号01～96)を記入</div> <table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th colspan="10">D₂D₂ 項番</th></tr><tr><th></th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr><tr><td>701</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>702</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>703</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>704</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>705</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>706</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>707</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>708</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>709</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>710</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>711</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>712</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>713</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>714</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>715</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>716</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>717</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>718</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>719</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>720</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>721</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>722</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>723</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>724</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>725</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>726</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>727</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>728</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>729</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>730</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>731</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>732</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>733</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>734</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>735</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>736</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>737</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>738</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>739</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>740</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>741</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>742</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>743</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>744</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>745</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>746</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>747</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>748</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>749</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>750</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>751</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>752</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>753</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>754</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>755</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>756</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 項番											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	701											702											703											704											705											706											707											708											709											710											711											712											713											714											715											716											717											718											719											720											721											722											723											724											725											726											727											728											729											730											731											732											733											734											735											736											737											738											739											740											741											742											743											744											745											746											747											748											749											750											751											752											753											754											755											756											全項番=00:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
701																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
702																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
703																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
704																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
705																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
706																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
707																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
708																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
709																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
710																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
711																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
712																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
713																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
714																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
715																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
716																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
717																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
718																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
719																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
721																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
722																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
723																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
724																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
725																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
726																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
727																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
728																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
729																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
731																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
732																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
733																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
734																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
735																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
736																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
737																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
738																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
739																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
741																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
742																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
743																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
744																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
745																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
746																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
747																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
748																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
749																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
751																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
752																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
753																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
754																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
755																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
756																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																		
* 309	<div><div>[着信専用システム応答メッセージの選択]</div><table><tr><td>D₀D₀</td><td>55</td><td>56</td></tr><tr><td>着信音</td><td>(システム応答メッセージ A)</td><td>(システム応答メッセージ B)</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td></td><td></td></tr><tr><td>対応音源</td><td></td><td></td></tr></table><p>※ 空欄に設定データ(下表参照)を記入</p><table><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>000</td><td>001 ~ 300</td></tr><tr><td>対応音源</td><td>設定なし</td><td>システム応答メッセージ 001 ~ 300</td></tr></table></div>	D ₀ D ₀	55	56	着信音	(システム応答メッセージ A)	(システム応答メッセージ B)	D ₁ D ₁ D ₁			対応音源			D ₁ D ₁ D ₁	000	001 ~ 300	対応音源	設定なし	システム応答メッセージ 001 ~ 300	000: 設定なし
D ₀ D ₀	55	56																		
着信音	(システム応答メッセージ A)	(システム応答メッセージ B)																		
D ₁ D ₁ D ₁																				
対応音源																				
D ₁ D ₁ D ₁	000	001 ~ 300																		
対応音源	設定なし	システム応答メッセージ 001 ~ 300																		

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

コマンド	データ	初期値																																																																																														
*310	[電話機毎の外線別着信鳴動設定(昼)] (10/18: 収容位置533~556) ※空欄にD ₃ D ₃ のデータ(着信音: 下表参照)を記入	[収容位置101~104, 501~504] 全外線=11: 着信音11 [収容位置105~164, 201~264, 301~364, 401~464, 505~556] 全外線=99: 着信音99 [収容位置601~656, 701~756, 801~928] 全外線=00: 着信なし																																																																																														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>D₃D₃</th> <th>00</th> <th>11~17</th> <th>21~27</th> <th>31~37</th> <th>41~47</th> <th>51~53</th> <th>54</th> <th>55</th> <th>56</th> <th>99</th> </tr> <tr> <td>着信音</td> <td>着信なし</td> <td>着信音 11~17 (外線同期, IR)</td> <td>着信音 21~27 (SIR)</td> <td>着信音 31~37 (120INT)</td> <td>着信音 41~47 (240INT/30INT)</td> <td>着信音 51~53 (対応41~3)</td> <td>外部音源</td> <td>システム応答 メッセージA</td> <td>システム応答 メッセージB</td> <td>無鳴動 着信</td> </tr> </table>	D ₃ D ₃	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99	着信音	着信なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (対応41~3)	外部音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信																																																																									
D ₃ D ₃	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99																																																																																						
着信音	着信なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (対応41~3)	外部音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 外線番号																																																																																															
533																																																																																																
534																																																																																																
535																																																																																																
536																																																																																																
537																																																																																																
538																																																																																																
539																																																																																																
540																																																																																																
541																																																																																																
542																																																																																																
543																																																																																																
544																																																																																																
545																																																																																																
546																																																																																																
547																																																																																																
548																																																																																																
549																																																																																																
550																																																																																																
551																																																																																																
552																																																																																																
553																																																																																																
554																																																																																																
555																																																																																																
556																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 外線番号																																																																																															
533																																																																																																
534																																																																																																
535																																																																																																
536																																																																																																
537																																																																																																
538																																																																																																
539																																																																																																
540																																																																																																
541																																																																																																
542																																																																																																
543																																																																																																
544																																																																																																
545																																																																																																
546																																																																																																
547																																																																																																
548																																																																																																
549																																																																																																
550																																																																																																
551																																																																																																
552																																																																																																
553																																																																																																
554																																																																																																
555																																																																																																
556																																																																																																

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド		データ										初期値
* 311		[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (19/36 : 収容位置533~548) ※空欄にD ₃ D ₃ :着信音(夜間)、D ₄ D ₄ :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全外線=11:着信音11
D ₃ D ₃ /D ₄ D ₄	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99	[収容位置105~164, 201~264, 301~364, 401~464, 505~556] 全外線=99:着信音99	
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (知てい1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信	[収容位置601~656, 701~756, 801~928] 全外線=00:着信なし	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置												
D ₂ D ₂ 外線番号												
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48												
533 夜間 深夜												
534 夜間 深夜												
535 夜間 深夜												
536 夜間 深夜												
537 夜間 深夜												
538 夜間 深夜												
539 夜間 深夜												
540 夜間 深夜												
541 夜間 深夜												
542 夜間 深夜												
543 夜間 深夜												
544 夜間 深夜												
545 夜間 深夜												
546 夜間 深夜												
547 夜間 深夜												
548 夜間 深夜												
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置												
D ₂ D ₂ 外線番号												
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96												
533 夜間 深夜												
534 夜間 深夜												
535 夜間 深夜												
536 夜間 深夜												
537 夜間 深夜												
538 夜間 深夜												
539 夜間 深夜												
540 夜間 深夜												
541 夜間 深夜												
542 夜間 深夜												
543 夜間 深夜												
544 夜間 深夜												
545 夜間 深夜												
546 夜間 深夜												
547 夜間 深夜												
548 夜間 深夜												

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

コマンド		データ										初期値																																							
*311		[電話機毎の外線別着信鳴動設定(夜)] (28/36: 収容位置749~756) ※空欄にD ₃ D ₃ :着信音(夜間)、D ₄ D ₄ :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全外線=11:着信音11 [収容位置105~164, 201~264, 301~364, 401~464, 505~556] 全外線=99:着信音99 [収容位置601~656, 701~756 801~928] 全外線=00:着信なし																																							
D ₃ D ₃ /D ₄ D ₄	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99																																									
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (マルチ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 夜間 収容位置																																																			
D ₂ D ₂ 外線番号																																																			
749	夜間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
750	夜間																																																		
751	夜間																																																		
752	夜間																																																		
753	夜間																																																		
754	夜間																																																		
755	夜間																																																		
756	夜間																																																		
	深夜																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 夜間 収容位置																																																			
D ₂ D ₂ 外線番号																																																			
749	夜間	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96		
750	夜間																																																		
751	夜間																																																		
752	夜間																																																		
753	夜間																																																		

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

コマンド		データ										初期値									
* 313		[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (16/36 : 収容位置449~464) ※空欄にD ₃ D ₃ :着信音(夜間)、D ₄ D ₄ :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105~164, 201~264, 301~364, 401~464, 505~556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601~656, 701~756, 801~928] 全DILIN=00:着信なし									
D ₃ D ₃ /D ₄ D ₄		00	11~17		21~27		31~37		41~47		51~53		54	55	56	99					
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)		着信なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)		着信音 21~27 (SIR)		着信音 31~37 (120INT)		着信音 41~47 (240INT/30INT)		着信音 51~53 (メッセージ1~3)		外部音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信					

D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		夜間 モード		D ₂ D ₂ DILIN番号																																															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
449	夜間																																																		
	深夜																																																		
450	夜間																																																		
	深夜																																																		
451	夜間																																																		
	深夜																																																		
452	夜間																																																		
	深夜																																																		
453	夜間																																																		
	深夜																																																		
454	夜間																																																		
	深夜																																																		
455	夜間																																																		
	深夜																																																		
456	夜間																																																		

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド	データ										初期値
* 313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動設定(夜)] (28/36: 収容位置749~756) ※空欄にD ₃ D ₃ :着信音(夜間)、D ₄ D ₄ :着信音(深夜)のデータ(下表参照)を記入										[収容位置101~104, 501~504] 全DILIN=11:着信音11 [収容位置105~164, 201~264, 301~364, 401~464, 505~556] 全DILIN=99:着信音99 [収容位置601~656, 701~756, 801~928] 全DILIN=00:着信なし
D ₃ D ₃ /D ₄ D ₄	00	11~17	21~27	31~37	41~47	51~53	54	55	56	99	
着信音(夜間)/ 着信音(深夜)	着信 なし	着信音 11~17 (外線同期, IR)	着信音 21~27 (SIR)	着信音 31~37 (120INT)	着信音 41~47 (240INT/30INT)	着信音 51~53 (メッセージ1~3)	外部 音源	システム応答 メッセージA	システム応答 メッセージB	無鳴動 着信	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置											
D ₂ D ₂ DILIN番号											
749	夜間	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
749	深夜	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	夜間	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
750	深夜	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
751	夜間	41	42	43	44	45	46	47	48		
751	深夜										
752	夜間										
752	深夜										
753	夜間										
753	深夜										
754	夜間										
754	深夜										
755	夜間										
755	深夜										
756	夜間										
756	深夜										
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置											
D ₂ D ₂ DILIN番号											
749	夜間	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
749	深夜	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
750	夜間	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
750	深夜	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
751	夜間	89	90	91	92	93	94	95	96		
751	深夜										
752	夜間										
752	深夜										
753	夜間										
753	深夜										
754	夜間										
754	深夜										
755	夜間										
755	深夜										
756	夜間										
756	深夜										

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 319	[通話時の着信相手番号表示機能の有無]																				2:あり (表示時間延長)	
	(2/2: 収容位置 501~556、601~656、701~756)																					
	※空欄該当部分をマ-ク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	なし																				
	着信相手	あり																				
	番号表示	2 あり(表示時間延長)																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	なし																				
	着信相手	あり																				
	番号表示	2 あり(表示時間延長)																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	なし																				
	着信相手	あり																				
	番号表示	2 あり(表示時間延長)																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	なし																				
	着信相手	あり																				
	番号表示	2 あり(表示時間延長)																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂	なし																				
	着信相手	あり																				
	番号表示	2 あり(表示時間延長)																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	なし																				
	着信相手	あり																				
	番号表示	2 あり(表示時間延長)																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂	なし																				
	着信相手	あり																				
	番号表示	2 あり(表示時間延長)																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂	なし																				
	着信相手	あり																				
	番号表示	2 あり(表示時間延長)																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	なし																				
	着信相手	あり																				
	番号表示	2 あり(表示時間延長)																				

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 320	<p>[着信警報機能(外線毎)] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>着信警報</td><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>着信警報</td><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>着信警報</td><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>着信警報</td><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂		0	なし																							着信警報		1	あり																							D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂		0	なし																							着信警報		1	あり																							D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂		0	なし																							着信警報		1	あり																							D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂		0	なし																							着信警報		1	あり																							0:なし																								
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂		0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
着信警報		1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂		0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
着信警報		1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂		0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
着信警報		1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂		0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
着信警報		1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 321	<p>[着信警報機能(DILIN番号毎)] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>着信警報</td><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>着信警報</td><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>着信警報</td><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td></td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>着信警報</td><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂		0	なし																							着信警報		1	あり																							D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂		0	なし																							着信警報		1	あり																							D ₀ D ₀	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂		0	なし																							着信警報		1	あり																							D ₀ D ₀	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂		0	なし																							着信警報		1	あり																							0:なし																								
D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂		0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
着信警報		1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂		0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
着信警報		1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂		0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
着信警報		1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂		0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
着信警報		1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 322	<p>[警報鳴動音量]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>着信(保留)警報の鳴動音量</td><td>電話機のホリウム位置</td><td>特大</td><td>大</td><td>中</td><td>小</td></tr> </table>	D	0	1	2	3	4	着信(保留)警報の鳴動音量	電話機のホリウム位置	特大	大	中	小	0:電話機のホリウム位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
着信(保留)警報の鳴動音量	電話機のホリウム位置	特大	大	中	小																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 323	<p>[DIL対応電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₂D₂D₂</td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃</td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂D₂D₂</td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃</td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr> <tr> <td>D₂D₂D₂</td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃</td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂D₂D₂</td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃</td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr> <tr> <td>D₂D₂D₂</td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃</td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂D₂D₂</td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃</td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td></tr> <tr> <td>D₂D₂D₂</td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃</td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂D₂D₂</td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃</td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																	D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																	D ₀ D ₀	外線番号	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)									D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)									D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																	D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																	D ₀ D ₀	外線番号	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)									D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)									D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																	D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																	D ₀ D ₀	外線番号	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)									D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)									D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																	D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																	D ₀ D ₀	外線番号	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)									D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)									000,000:なし
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	外線番号	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 324	<p>[テナント外外線着信応答]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>応答機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </table>	D	0	1	応答機能	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
応答機能	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 325	[テナント外外線着信応答グループ] (2/2：収容位置801～928)																				00:機能なし
	※空欄にグループ番号 (01～48) を記入																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D ₂ D ₂ グループ																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D ₂ D ₂ グループ																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D ₂ D ₂ グループ																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D ₂ D ₂ グループ																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
	D ₂ D ₂ グループ																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
	D ₂ D ₂ グループ																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
	D ₂ D ₂ グループ																				

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 326	[オフフック中の外線着信鳴動] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
鳴動		1	あり																		

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 326	[オフフック中の外線着信鳴動] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂	0	なし																			
鳴動	1	あり																			

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 327	<div>[DIL呼出不可時の外線切断] ※空欄該当部分をマーク</div> <div>0:なし(呼出継続)</div> <div> <table> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>なし(呼出継続)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>外線切断</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div> <table> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>なし(呼出継続)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>外線切断</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div> <table> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>なし(呼出継続)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>外線切断</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div> <table> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>なし(呼出継続)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>外線切断</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	なし(呼出継続)																									外線切断	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	なし(呼出継続)																									外線切断	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	なし(呼出継続)																									外線切断	1	あり																								D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	なし(呼出継続)																									外線切断	1	あり																								0:なし(呼出継続)
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	なし(呼出継続)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
外線切断	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	なし(呼出継続)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
外線切断	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	なし(呼出継続)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
外線切断	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	なし(呼出継続)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
外線切断	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 328	<div>[通話中外線着信通知] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入</div> <div>000:なし</div> <div> <table> <tr> <td>D₀</td><td>項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁</td><td>収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>	D ₀	項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁ D ₁ D ₁	収容位置									000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀	項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₁ D ₁ D ₁	収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* 329	<div>[外線プリセクション時間]</div> <div>0:5秒</div> <div> <table> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>プリセクション時間</td><td>5秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td></tr> </table> </div>	D	0	1	2	3	プリセクション時間	5秒	10秒	15秒	20秒	0:5秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
プリセクション時間	5秒	10秒	15秒	20秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 330	<div>[スライド着信時のスライド先電話機台数]</div> <div>0:外線毎に1台</div> <div> <table> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>スライド先電話機</td><td>外線毎に1台</td><td>システムで8台</td></tr> </table> </div>	D	0	1	スライド先電話機	外線毎に1台	システムで8台	0:外線毎に1台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
スライド先電話機	外線毎に1台	システムで8台																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 331	<div>[外線毎のスライドの有無] ※空欄に設定データ(0:なし、または1:あり)を記入</div> <div>0, 0:なし</div> <div> <table> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃</td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div> <table> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃</td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div> <table> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃</td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div> <table> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃</td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	スライド着信機能(昼)																									D ₃	スライド着信機能(夜)																									D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	スライド着信機能(昼)																									D ₃	スライド着信機能(夜)																									D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	スライド着信機能(昼)																									D ₃	スライド着信機能(夜)																									D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	スライド着信機能(昼)																									D ₃	スライド着信機能(夜)																									0, 0:なし
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₃	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₃	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₃	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₃	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* 332	<div>[DILIN番号毎のスライドの有無] ※空欄に設定データ(0:なし、または1:あり)を記入</div> <div>0, 0:なし</div> <div> <table> <tr> <td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃</td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div> <table> <tr> <td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃</td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div> <table> <tr> <td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃</td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div> <div> <table> <tr> <td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>スライド着信機能(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃</td><td>スライド着信機能(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>	D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	スライド着信機能(昼)																									D ₃	スライド着信機能(夜)																									D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	スライド着信機能(昼)																									D ₃	スライド着信機能(夜)																									D ₀ D ₀	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	スライド着信機能(昼)																									D ₃	スライド着信機能(夜)																									D ₀ D ₀	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	スライド着信機能(昼)																									D ₃	スライド着信機能(夜)																									0, 0:なし
D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₃	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₃	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₃	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	スライド着信機能(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₃	スライド着信機能(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

外線着信系コマンド

コマンド	データ																初期値		
* 333	[外線毎のスライド先電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入																000,000:なし		
	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																		
	D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																		
	D ₀ D ₀ 外線番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																		
	D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																		
	D ₀ D ₀ 外線番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																		
	D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																		
	D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																		
	D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																		
	D ₀ D ₀ 外線番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																		
	D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																		
	D ₀ D ₀ 外線番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96		
	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																		
	D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																		
	* 334	[DILIN番号毎のスライド先電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入																000,000:なし	
		D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
		D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																	
		D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																	
		D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																			
D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																			
D ₀ D ₀ DILIN番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																			
D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																			
D ₀ D ₀ DILIN番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																			
D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																			
D ₀ D ₀ DILIN番号		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																			
D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																			
D ₀ D ₀ DILIN番号		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96		
D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																			
D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																			
* 335		[システムでのスライド先電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入																000:なし	
		D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8									
		D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																	
* 336		[スライド着信時のテナント解除機能]																0:なし	
		D	0	1															
	テナント解除	なし	あり																

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																												
* 340	<p>[DID一次応答信号の種類]</p> <table> <tr> <td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁ 一次応答信号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table> <tr> <td>D₀D₀ テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁ 一次応答信号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table> <tr> <td>D₀D₀ テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁ 一次応答信号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table> <tr> <td>D₁D₁D₁</td><td>000</td><td>001~300</td><td>999</td></tr> <tr> <td>一次応答信号</td><td>内線DT</td><td>システム応答メッセージ001~300(可変音源)</td><td>外部音源(EXU)</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ D ₁ 一次応答信号																	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ D ₁ 一次応答信号																	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ D ₁ 一次応答信号																	D ₁ D ₁ D ₁	000	001~300	999	一次応答信号	内線DT	システム応答メッセージ001~300(可変音源)	外部音源(EXU)	000:内線DT																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁ 一次応答信号																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁ 一次応答信号																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁ 一次応答信号																																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁	000	001~300	999																																																																																																																																																											
一次応答信号	内線DT	システム応答メッセージ001~300(可変音源)	外部音源(EXU)																																																																																																																																																											
* 341	<p>[DID一次応答信号送出回数/時間]</p> <table> <tr> <td>D₀</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr> </table> <table> <tr> <td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr> <td>送出時間</td><td>8秒</td><td>16秒</td><td>24秒</td><td>32秒</td><td>40秒</td><td>48秒</td><td>56秒</td><td>64秒</td></tr> </table>	D ₀	1	2	送出回数	1回	2回	D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	送出時間	8秒	16秒	24秒	32秒	40秒	48秒	56秒	64秒	2, 2:2回, 24秒																																																																																																																																				
D ₀	1	2																																																																																																																																																												
送出回数	1回	2回																																																																																																																																																												
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																						
送出時間	8秒	16秒	24秒	32秒	40秒	48秒	56秒	64秒																																																																																																																																																						
* 342	<p>[DID一次応答タイムオーバー時の処理]</p> <table> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>処理</td><td>切断</td><td>一般着信</td></tr> </table>	D	0	1	処理	切断	一般着信	0:切断																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																												
処理	切断	一般着信																																																																																																																																																												
* 343	<p>[DID一般着信処理後の切断時間]</p> <table> <tr> <td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr> <tr> <td>切断時間</td><td>9秒</td><td>18秒</td><td>27秒</td><td>36秒</td><td>45秒</td><td>54秒</td><td>63秒</td><td>72秒</td><td>81秒</td><td>90秒</td><td>99秒</td></tr> </table>	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	切断時間	9秒	18秒	27秒	36秒	45秒	54秒	63秒	72秒	81秒	90秒	99秒	10:99秒																																																																																																																																				
D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																																																																																			
切断時間	9秒	18秒	27秒	36秒	45秒	54秒	63秒	72秒	81秒	90秒	99秒																																																																																																																																																			
* 344	<p>[DID[*] ボタンによるDT戻り処理]</p> <table> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>処理</td><td>無効</td><td>有効</td></tr> </table>	D	0	1	処理	無効	有効	1:有効																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																												
処理	無効	有効																																																																																																																																																												
* 345	<p>[DID,DI内線呼出時間]</p> <table> <tr> <td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td></tr> <tr> <td>呼出時間</td><td>無限</td><td>6秒</td><td>12秒</td><td>18秒</td><td>24秒</td><td>30秒</td><td>36秒</td><td>42秒</td><td>48秒</td><td>54秒</td></tr> </table> <table> <tr> <td>D D</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr> <td>呼出時間</td><td>60秒</td><td>66秒</td><td>72秒</td><td>78秒</td><td>84秒</td><td>90秒</td></tr> </table>	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	呼出時間	無限	6秒	12秒	18秒	24秒	30秒	36秒	42秒	48秒	54秒	D D	10	11	12	13	14	15	呼出時間	60秒	66秒	72秒	78秒	84秒	90秒	05:30秒																																																																																																																								
D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09																																																																																																																																																				
呼出時間	無限	6秒	12秒	18秒	24秒	30秒	36秒	42秒	48秒	54秒																																																																																																																																																				
D D	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																								
呼出時間	60秒	66秒	72秒	78秒	84秒	90秒																																																																																																																																																								
* 346	<p>[DID,DI内線呼出時間タイムオーバー時の処理]</p> <table> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>DIDの場合</td><td>切断</td><td>一般着信</td></tr> <tr> <td>DIの場合</td><td>呼出継続</td><td>一般着信</td></tr> </table>	D	0	1	DIDの場合	切断	一般着信	DIの場合	呼出継続	一般着信	1:一般着信																																																																																																																																																			
D	0	1																																																																																																																																																												
DIDの場合	切断	一般着信																																																																																																																																																												
DIの場合	呼出継続	一般着信																																																																																																																																																												
* 347	<p>[強制一般着信]</p> <table> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>強制一般着信</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </table>	D	0	1	強制一般着信	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																												
強制一般着信	なし	あり																																																																																																																																																												
* 348	<p>[外線着信自動応答の応答時間]</p> <table> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>応答時間</td><td>0秒</td><td>3秒</td><td>6秒</td><td>9秒</td></tr> </table>	D	0	1	2	3	応答時間	0秒	3秒	6秒	9秒	1:3秒																																																																																																																																																		
D	0	1	2	3																																																																																																																																																										
応答時間	0秒	3秒	6秒	9秒																																																																																																																																																										
* 349	<p>[リモート操作時の内線番号指定]</p> <table> <tr> <td>D (D)</td><td>0</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>内線番号指定</td><td>あり</td><td colspan="16">なし</td></tr> <tr> <td>リモート操作対象テナント</td><td>-</td><td>テナント01</td><td>テナント02</td><td>テナント03</td><td>テナント04</td><td>テナント05</td><td>テナント06</td><td>テナント07</td><td>テナント08</td><td>テナント09</td><td>テナント10</td><td>テナント11</td><td>テナント12</td><td>テナント13</td><td>テナント14</td><td>テナント15</td><td>テナント16</td></tr> </table> <table> <tr> <td>D (D)</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>内線番号指定</td><td colspan="16">なし</td></tr> <tr> <td>リモート操作対象テナント</td><td>テナント17</td><td>テナント18</td><td>テナント19</td><td>テナント20</td><td>テナント21</td><td>テナント22</td><td>テナント23</td><td>テナント24</td><td>テナント25</td><td>テナント26</td><td>テナント27</td><td>テナント28</td><td>テナント29</td><td>テナント30</td><td>テナント31</td><td>テナント32</td></tr> </table> <table> <tr> <td>D (D)</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>内線番号指定</td><td colspan="16">なし</td></tr> <tr> <td>リモート操作対象テナント</td><td>テナント33</td><td>テナント34</td><td>テナント35</td><td>テナント36</td><td>テナント37</td><td>テナント38</td><td>テナント39</td><td>テナント40</td><td>テナント41</td><td>テナント42</td><td>テナント43</td><td>テナント44</td><td>テナント45</td><td>テナント46</td><td>テナント47</td><td>テナント48</td></tr> </table>	D (D)	0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	内線番号指定	あり	なし																リモート操作対象テナント	-	テナント01	テナント02	テナント03	テナント04	テナント05	テナント06	テナント07	テナント08	テナント09	テナント10	テナント11	テナント12	テナント13	テナント14	テナント15	テナント16	D (D)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	内線番号指定	なし																リモート操作対象テナント	テナント17	テナント18	テナント19	テナント20	テナント21	テナント22	テナント23	テナント24	テナント25	テナント26	テナント27	テナント28	テナント29	テナント30	テナント31	テナント32	D (D)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	内線番号指定	なし																リモート操作対象テナント	テナント33	テナント34	テナント35	テナント36	テナント37	テナント38	テナント39	テナント40	テナント41	テナント42	テナント43	テナント44	テナント45	テナント46	テナント47	テナント48	01:なし(テナント01)
D (D)	0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																													
内線番号指定	あり	なし																																																																																																																																																												
リモート操作対象テナント	-	テナント01	テナント02	テナント03	テナント04	テナント05	テナント06	テナント07	テナント08	テナント09	テナント10	テナント11	テナント12	テナント13	テナント14	テナント15	テナント16																																																																																																																																													
D (D)	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																														
内線番号指定	なし																																																																																																																																																													
リモート操作対象テナント	テナント17	テナント18	テナント19	テナント20	テナント21	テナント22	テナント23	テナント24	テナント25	テナント26	テナント27	テナント28	テナント29	テナント30	テナント31	テナント32																																																																																																																																														
D (D)	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																														
内線番号指定	なし																																																																																																																																																													
リモート操作対象テナント	テナント33	テナント34	テナント35	テナント36	テナント37	テナント38	テナント39	テナント40	テナント41	テナント42	テナント43	テナント44	テナント45	テナント46	テナント47	テナント48																																																																																																																																														
* 350	<p>[DI番号変換機能]</p> <table> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>変換機能</td><td>なし</td><td>あり(下1桁)</td><td>あり(下2桁)</td><td>あり(下3桁)</td><td>あり(下4桁)</td><td>あり(下5桁)</td><td>あり(下6桁)</td><td>あり(下7桁)</td><td>あり(下8桁)</td></tr> </table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	変換機能	なし	あり(下1桁)	あり(下2桁)	あり(下3桁)	あり(下4桁)	あり(下5桁)	あり(下6桁)	あり(下7桁)	あり(下8桁)	4:あり(下4桁)																																																																																																																																								
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																					
変換機能	なし	あり(下1桁)	あり(下2桁)	あり(下3桁)	あり(下4桁)	あり(下5桁)	あり(下6桁)	あり(下7桁)	あり(下8桁)																																																																																																																																																					

外線着信系コマンド

コマンド	データ													初期値						
* 351	[DIの番号変換] (2/2: 項番201~300) ※D ₁ D ₁ D ₁ :対象電話機の収容位置を記入、D ₂ :空欄該当部分をマ-ク、 D ₃ (D ₃ ...D ₃):変換番号を記入(最大8桁)													全項番 000, 0:設定なし						
D ₀ D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 収容 位置	D ₂ 発番号 送出時変換		D ₃ (D ₃ ...D ₃) 変換番号	D ₀ D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 収容 位置	D ₂ 発番号 送出時変換		D ₃ (D ₃ ...D ₃) 変換番号	D ₀ D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 収容 位置	D ₂ 発番号 送出時変換		D ₃ (D ₃ ...D ₃) 変換番号						
		0	1				0	1				0	1							
201					233					265										
202					234					266										
203					235					267										
204					236					268										
205					237					269										
206					238					270										
207					239					271										
208					240					272										
209					241					273										
210					242					274										
211					243					275										
212					244					276										
213					245					277										
214					246					278										
215					247					279										
216					248					280										
217					249					281										
218					250					282										
219					251					283										
220					252					284										
221					253					285										
222					254					286										
223					255					287										
224					256					288										
225					257					289										
226					258					290										
227					259					291										
228					260					292										
229					261					293										
230					262					294										
231					263					295										
232					264					296										
										297										
										298										
										299										
										300										
* 352	[DI夜間一般着信] <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>夜間一般着信</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </table>													D	0	1	夜間一般着信	なし	あり	0:なし
D	0	1																		
夜間一般着信	なし	あり																		

外線着信系コマンド

コマンド	データ																																初期値														
* 355	[i-ナンバーの設定] ※空欄該当部分をマーク																																0:なし														
	D ₀ D ₀ 外線番号		01	03	05	07	09	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47																					
	D ₁		0	なし																																											
	i-ナンバー		1	あり																																											
	D ₀ D ₀ 外線番号		49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	91	93	95																					
D ₁		0	なし																																												
i-ナンバー		1	あり																																												
* 356	[i-ナンバーのポート番号に対応する電話番号] ※空欄にD ₂ …D ₂ のデータ(電話番号下4～11桁)を記入 注: なし=00000、一般着信=99999																																00000:なし														
D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₁ ポート 番号	D ₂ …D ₂ 電話番号										D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₁ ポート 番号	D ₂ …D ₂ 電話番号										D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₁ ポート 番号	D ₂ …D ₂ 電話番号																					
01	1											25	1											49	1											73	1										
	2												2												2												2										
	3												3												3												3										
03	1											27	1											51	1											75	1										
	2												2												2												2										
	3												3												3												3										
05	1											29	1											53	1											77	1										
	2												2												2												2										
	3												3												3												3										
07	1											31	1											55	1											79	1										
	2												2												2												2										
	3												3												3												3										
09	1											33	1											57	1											81	1										
	2												2												2												2										
	3												3												3												3										
11	1											35	1											59	1											83	1										
	2												2												2												2										
	3												3												3												3										
13	1											37	1											61	1											85	1										
	2												2												2												2										
	3												3												3												3										
15	1											39	1											63	1											87	1										
	2												2												2												2										
	3												3												3												3										
17	1											41	1											65	1											89	1										
	2												2												2												2										
	3												3												3												3										
19	1											43	1											67	1											91	1										
	2												2												2												2										
	3												3												3												3										
21	1											45	1											69	1											93	1										
	2												2												2												2										
	3												3												3												3										
23	1											47	1											71	1											95	1										
	2												2												2												2										
	3												3												3												3										

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 360	<div> <div> <div> <div> <div>ストレーラインDI機能(昼)</div> <div>ストレーラインDI機能(夜)</div> </div> <div> <div>0:なし</div> <div>1:あり</div> </div> </div> </div> </div>	

※空欄該当部分をマーク

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 362	[電話機グループ毎の <u>DILIN</u> ボタンの設定] (1/3 : 電話機用) ※空欄にD ₂ D ₂ のデータ(DILIN番号01～96)を記入	00:設定なし
D ₁ D ₁ D ₁ 電話機の ボタン位置	D ₀ D ₀ 電話機グループ 番号	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
001		
002		
003		
004		
005		
006		
007		
008		
009		
010		
011		
012		
013		
014		
015		
016		
017		
018		
019		
020		
021		
022		
023		
024		
025		
026		
027		
028		
029		
030		
031		
032		
033		
034		
035		
036		

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 362	[電話機グループ毎の DILIN ボタンの設定] (2/3 : コソ-ル接続No. 1、2用) ※空欄にD ₂ D ₂ のデータ(DILIN番号01~96)を記入	00:設定なし
D ₁ D ₁ D ₁ コソ-ルNo. 1 ボタ位置	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号	
01	02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
D ₁ D ₁ D ₁ コソ-ルNo. 2 ボタ位置	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号	
01	02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 362	[電話機グループ毎の DILIN ボタンの設定] (3/3 : コンソール接続No. 3、4用) ※空欄にD ₂ D ₂ のデータ(DILIN番号01～96)を記入	00:設定なし
D ₁ D ₁ D ₁ コンソールNo. 3 ボタ位置	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
D ₁ D ₁ D ₁ コンソールNo. 4 ボタ位置	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号	
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		

外線着信系コマンド

コマンド		データ																		初期値		
* 363 (2-2版~)		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (1/27 : 収容位置101~120) ※空欄該当部分に設定データ(01~96:DILIN01~96、99:外線ホック捕捉)を記入																		00, 00, 00: 設定なし		
		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				

外線着信系コマンド

コマンド		データ																			初期値		
* 363 2-2版～		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (2/27：収容位置121～140) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホタル捕捉)を記入																			00, 00, 00: 設定なし		
		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					

外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値			
* 363 2-2版～		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (4/27：収容位置201～220) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホタル捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし			
		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220			
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							

コマンド		データ																				初期値		
* 363 (2-2版～)		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (5/27：収容位置221～240) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホタル捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし		
		D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂	01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
			D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
			D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	02		D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
			D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
			D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	03		D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
			D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
			D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	04		D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
			D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
			D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	05		D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
			D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
			D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	06		D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
			D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
			D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	07		D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
			D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
			D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	08		D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
			D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
			D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					

外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値	
* 363 (2-2版~)		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (7/27：収容位置301～320) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ボタン捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし	
		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					

外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値	
* 363 2-2版～		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (8/27：収容位置321～340) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホタル捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし	
		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					

外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値	
* 363 2-2版～		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (10/27：収容位置401～420) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホック捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし	
		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					

外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値	
* 363 (2-2版~)		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (11/27：収容位置421～440) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ボタン捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし	
		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					

外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値
* 363 (2-2版~)		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (13/27 : 収容位置501~520) ※空欄該当部分に設定データ(01~96:DILIN01~96、99:外線ボタン捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし
		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				

外線着信系コマンド

コマンド		データ																		初期値		
* 363 (2-2版~)		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (14/27: 収容位置521~540) ※空欄該当部分に設定データ(01~96:DILIN01~96、99:外線ホタル捕捉)を記入																		00, 00, 00: 設定なし		
		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				

外線着信系コマンド

コマンド		データ																初期値	
* 363 2-2版～		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (15/27：収容位置541～556) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ボタン捕捉)を記入																00, 00, 00: 設定なし	
		D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂	01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																
			D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																
			D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド		データ																初期値		
* 363 2-2版~		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (18/27：収容位置641～656) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ホタル捕捉)を記入																00, 00, 00: 設定なし		
		D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																		
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																		
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																		
16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																			
	D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																			
	D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																			

外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値	
* 363 (2-2版~)		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (19/27：収容位置701~720) ※空欄該当部分に設定データ(01~96:DILIN01~96、99:外線ボタン捕捉)を記入																				00, 00, 00: 設定なし	
		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																					
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																					
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																					

外線着信系コマンド

コマンド		データ																		初期値		
* 363 (2-2版~)		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (20/27 : 収容位置721~740) ※空欄該当部分に設定データ (01~96:DILIN01~96、99:外線ホック捕捉) を記入																		00, 00, 00 : 設定なし		
		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																				
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																				
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																				

外線着信系コマンド

コマンド	データ																初期値		
* 363 (2-2版～)	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (21/27：収容位置741～756)																00, 00, 00: 設定なし		
	※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ボタン捕捉)を記入																		
外線自動発信グループ	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	
	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																	
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																	
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																	
D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																			

外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値			
* 363 (2-2版~)		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (22/27 : 収容位置801~824) ※空欄該当部分に設定データ (01~96:DILIN01~96、99:外線ホック捕捉) を記入																				00, 00, 00: 設定なし			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																							
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																							
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																							

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値				
* 363 (2-2版~)		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (24/27: 収容位置849~872) ※空欄該当部分に設定データ (01~96:DILIN01~96、99:外線ホック捕捉) を記入																				00, 00, 00: 設定なし				
外線自動発信グループ	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872
	D ₂ D ₂	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		01 D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド		データ																				初期値				
* 363 (2-2版~)		[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (26/27 : 収容位置897~920) ※空欄該当部分に設定データ (01~96:DILIN01~96、99:外線ホック捕捉) を記入																				00, 00, 00: 設定なし				
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
外線自動発信グループ	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1																								
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2																								
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3																								

外線着信系コマンド

コマンド	データ										初期値
* 363 2-2版~	[外線自動発信時G毎の自動割付DILIN番号] (27/27：収容位置921～928) ※空欄該当部分に設定データ(01～96:DILIN01～96、99:外線ボタン捕捉)を記入										00, 00, 00: 設定なし
外線自動発信グループ	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928	
	D ₂ D ₂ 01	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	02	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	03	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	04	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	05	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	06	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	07	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	08	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	09	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	10	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	11	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	12	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	13	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	14	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	15	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
		D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3									
	16	D ₃ D ₃ 対象DILIN番号-1									
		D ₄ D ₄ 対象DILIN番号-2									
D ₅ D ₅ 対象DILIN番号-3											

外線着信系コマンド

コマンド	データ																								初期値
* 365	[DILIN番号毎の外線代表グループ] ※空欄に代表グループ番号(00~32)を記入																								00:グループ00
	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	D ₂ D ₂ 代表グループ																								
	D ₀ D ₀ DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D ₂ D ₂ 代表グループ																								
	D ₀ D ₀ DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	D ₂ D ₂ 代表グループ																								
	D ₀ D ₀ DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	D ₂ D ₂ 代表グループ																								
	D ₀ D ₀ DILIN番号																								
	D ₂ D ₂ 代表グループ																								

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 366	[DILIN別発信規制] (6/18 : 収容位置333~364) ※空欄にD ₃ のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 対象DILIN番号	
333	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 対象DILIN番号	
333	49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 366	[DILIN別発信規制] (10/18 : 収容位置533~556) ※空欄にD ₃ のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 対象DILIN番号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
533		
534		
535		
536		
537		
538		
539		
540		
541		
542		
543		
544		
545		
546		
547		
548		
549		
550		
551		
552		
553		
554		
555		
556		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 対象DILIN番号 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	
533		
534		
535		
536		
537		
538		
539		
540		
541		
542		
543		
544		
545		
546		
547		
548		
549		
550		
551		
552		
553		
554		
555		
556		

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 366	[DILIN別発信規制] (12/18 : 収容位置633~656) ※空欄にD ₃ のデ-タ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 対象DILIN番号	
633	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
634		
635		
636		
637		
638		
639		
640		
641		
642		
643		
644		
645		
646		
647		
648		
649		
650		
651		
652		
653		
654		
655		
656		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 対象DILIN番号	
633	49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	
634		
635		
636		
637		
638		
639		
640		
641		
642		
643		
644		
645		
646		
647		
648		
649		
650		
651		
652		
653		
654		
655		
656		

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 366	[DILIN別発信規制] (14/18 : 収容位置733~756) ※空欄にD ₃ のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 対象DILIN番号	
733	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
734		
735		
736		
737		
738		
739		
740		
741		
742		
743		
744		
745		
746		
747		
748		
749		
750		
751		
752		
753		
754		
755		
756		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 対象DILIN番号	
733	49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	
734		
735		
736		
737		
738		
739		
740		
741		
742		
743		
744		
745		
746		
747		
748		
749		
750		
751		
752		
753		
754		
755		
756		

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 366	[DILIN別発信規制] (16/18 : 収容位置833~864) ※空欄にD ₃ のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入	1:全DILIN番号 発信可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 対象DILIN番号	
833	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
834		
835		
836		
837		
838		
839		
840		
841		
842		
843		
844		
845		
846		
847		
848		
849		
850		
851		
852		
853		
854		
855		
856		
857		
858		
859		
860		
861		
862		
863		
864		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 対象DILIN番号	
833	49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	
834		
835		
836		
837		
838		
839		
840		
841		
842		
843		
844		
845		
846		
847		
848		
849		
850		
851		
852		
853		
854		
855		
856		
857		
858		
859		
860		
861		
862		
863		
864		

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 368	<p>[転送電話の発信用DILIN番号]</p> <p>※D₂:該当部分をマーク、D₃D₃:テナント番号(指定なし:00、テナント番号:01~48)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td rowspan="3">D₂ 発信外線</td><td>0</td><td>同一DILIN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>全DILIN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>一般外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃</td><td>テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td rowspan="3">D₂ 発信外線</td><td>0</td><td>同一DILIN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>全DILIN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>一般外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃</td><td>テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td rowspan="3">D₂ 発信外線</td><td>0</td><td>同一DILIN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>全DILIN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>一般外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃</td><td>テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td rowspan="3">D₂ 発信外線</td><td>0</td><td>同一DILIN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>全DILIN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>一般外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃</td><td>テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ 発信外線	0	同一DILIN																								1	全DILIN																								2	一般外線																								D ₃ D ₃	テナント																									D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ 発信外線	0	同一DILIN																								1	全DILIN																								2	一般外線																								D ₃ D ₃	テナント																									D ₀ D ₀	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂ 発信外線	0	同一DILIN																								1	全DILIN																								2	一般外線																								D ₃ D ₃	テナント																									D ₀ D ₀	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂ 発信外線	0	同一DILIN																								1	全DILIN																								2	一般外線																								D ₃ D ₃	テナント																									0,00:同一DILIN
D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 発信外線	0	同一DILIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1	全DILIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	2	一般外線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₃ D ₃	テナント																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 発信外線	0	同一DILIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1	全DILIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	2	一般外線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₃ D ₃	テナント																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 発信外線	0	同一DILIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1	全DILIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	2	一般外線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₃ D ₃	テナント																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 発信外線	0	同一DILIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1	全DILIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	2	一般外線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₃ D ₃	テナント																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 370	<p>[FAX受信 ボタンに対応するFAX] ※空欄にFAXの収容位置を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>FAX受信ボタ</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr> <td>D₁D₁</td><td>FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀	FAX受信ボタ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	D ₁ D ₁	FAXの収容位置																000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀	FAX受信ボタ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁ D ₁	FAXの収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 371	<p>[電話/FAX自動切替対象外の電話番号] ※空欄に電話番号(1~12桁)を記入</p> <table border="1"> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁(D₁...D₁) 対象外の電話番号</th><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁(D₁...D₁) 対象外の電話番号</th></tr> <tr><td>01</td><td></td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>19</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>20</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>21</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>22</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>23</td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td>24</td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td>25</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>26</td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td>27</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td>28</td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td>29</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td>30</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td>31</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td>32</td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象外の電話番号	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象外の電話番号	01		17		02		18		03		19		04		20		05		21		06		22		07		23		08		24		09		25		10		26		11		27		12		28		13		29		14		30		15		31		16		32		01-070 02-0801 03-0802 04-0803 05-0804 06-0805 07-0806 08-0807 09-0808 10-0809 11-090 12~32は 設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象外の電話番号	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象外の電話番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01		17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
02		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
03		19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
04		20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
05		21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
06		22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
07		23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
08		24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
09		25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10		26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
11		27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
12		28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
13		29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
14		30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15		31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
16		32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 372	<p>[FAXのCNG信号検出待ち時間]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr> <td>CNG検出待ち時間</td><td>1秒</td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td><td>6秒</td><td>7秒</td><td>8秒</td><td>9秒</td><td>10秒</td></tr> </table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CNG検出待ち時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	3:4秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CNG検出待ち時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 373	<p>[FAX応答待ち時間]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td>FAX応答待ち時間</td><td>3秒</td><td>6秒</td><td>9秒</td><td>12秒</td><td>15秒</td><td>18秒</td><td>21秒</td></tr> </table>	D	0	1	2	3	4	5	6	FAX応答待ち時間	3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	6:21秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D	0	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
FAX応答待ち時間	3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 374	<p>[送受器戻し時のFAXへの自動転送]</p> <table border="1"> <tr> <td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr> <tr> <td>応答後の時間</td><td>機能なし</td><td>2秒</td><td>4秒</td><td>6秒</td><td>8秒</td><td>10秒</td><td>12秒</td><td>14秒</td><td>16秒</td><td>18秒</td><td>20秒</td></tr> </table>	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	応答後の時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	8秒	10秒	12秒	14秒	16秒	18秒	20秒	00:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
応答後の時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	8秒	10秒	12秒	14秒	16秒	18秒	20秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 375	<p>[FAX疑似呼出音(RBT)の送出]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>疑似呼出音(RBT)送出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </table>	D	0	1	疑似呼出音(RBT)送出	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
疑似呼出音(RBT)送出	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ																初期値			
* 377	[FAX話中時の外線切断有無]																1:あり			
	D		0		1															
	外線切断		なし		あり															
* 378	[外線毎の対象FAX] ※空欄にFAXの収容位置を記入																000:なし			
	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																			
	D ₀ D ₀ 外線番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																			
	D ₀ D ₀ 外線番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																			
	D ₀ D ₀ 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																			
	D ₀ D ₀ 外線番号		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																			
	D ₀ D ₀ 外線番号		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96		
	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																			
* 379	[DILIN番号毎の対象FAX] ※空欄にFAXの収容位置を記入																000:なし			
	D ₀ D ₀ DILIN番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																			
	D ₀ D ₀ DILIN番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																			
	D ₀ D ₀ DILIN番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																			
	D ₀ D ₀ DILIN番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64		
	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																			
	D ₀ D ₀ DILIN番号		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80		
	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																			
	D ₀ D ₀ DILIN番号		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96		
	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																			

外線着信系コマンド

コマンド	データ																初期値
* 380	[外線お待たせメッセージのモード設定]																0:自動モード
	D	0	1														
	モード	自動モード	手動モード														
* 381	[外線お待たせメッセージの有無とメッセージの選択]																[テナント01] 900:固定メッセージ [テナント02~48] 000:機能なし
	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																
	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																
	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																
	D ₁ D ₁ D ₁	000	001~300										900				
	お待たせメッセージの種類	機能なし	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)										固定メッセージ				
* 382	[外線お待たせメッセージ送出回数]																1:1回
	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D ₁ お待たせメッセージ送出回数																
	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D ₁ お待たせメッセージ送出回数																
	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D ₁ お待たせメッセージ送出回数																
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																
	D ₁	1	2														
	お待たせメッセージ送出回数	1回	2回														
* 383	[外線お待たせメッセージの切断処理]																900:固定メッセージ
	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D ₁ D ₁ D ₁ 切断処理																
	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D ₁ D ₁ D ₁ 切断処理																
	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D ₁ D ₁ D ₁ 切断処理																
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																
	D ₁ D ₁ D ₁	000	001~300										900	997			
	切断処理	外線切断 (切断メッセージなし)	切断メッセージ										固定メッセージ	代行録音			
			システム応答メッセージ001~300 (可変音源)														
* 384	[外線お待たせメッセージの切断メッセージ送出回数]																1:1回
	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D ₁ 切断メッセージ送出回数																
	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D ₁ 切断メッセージ送出回数																
	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D ₁ 切断メッセージ送出回数																
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																
	D ₁	1	2														
	切断メッセージ送出回数	1回	2回														

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																
* 385	[外線お待たせメッセージの保留時間]	3:30秒																
	D ₀ D ₀ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D ₁ 保留時間																	
	D ₀ D ₀ テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D ₁ 保留時間																	
	D ₀ D ₀ テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D ₁ 保留時間																	
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																		
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
保留時間	0秒	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	30分								
* 386	[外線お待たせメッセージの自動解除時間]	1:1時間																
	D		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	解除時間		解除なし	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6時間	7時間	8時間	9時間						

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																														
* 388	<div>[留守切替／夜間切替時のお待たせメッセージ自動切替]</div> <table><tr><td>D₀D₀ 留守番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁ 自動切替</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 留守番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁ 自動切替</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 留守番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁ 自動切替</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>自動切替</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 留守番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ 自動切替																	D ₀ D ₀ 留守番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ 自動切替																	D ₀ D ₀ 留守番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ 自動切替																	D ₁	0	1	自動切替	なし	あり	0:なし																		
D ₀ D ₀ 留守番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																
D ₁ 自動切替																																																																																																																																
D ₀ D ₀ 留守番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																
D ₁ 自動切替																																																																																																																																
D ₀ D ₀ 留守番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																
D ₁ 自動切替																																																																																																																																
D ₁	0	1																																																																																																																														
自動切替	なし	あり																																																																																																																														
* 389	<div>[外線お待たせメッセージ送出までの一般着信時間]</div> <table><tr><td>D₀D₀ 留守番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁D₁ 一般着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 留守番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁D₁ 一般着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 留守番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁D₁ 一般着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr><tr><td>一般着信時間</td><td>一般着信なし</td><td>3秒</td><td>6秒</td><td>9秒</td><td>12秒</td><td>15秒</td><td>18秒</td><td>21秒</td><td>24秒</td><td>27秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 留守番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ 一般着信時間																	D ₀ D ₀ 留守番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ 一般着信時間																	D ₀ D ₀ 留守番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ 一般着信時間																	D ₁ D ₁	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	一般着信時間	一般着信なし	3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒	00:一般着信なし
D ₀ D ₀ 留守番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																
D ₁ D ₁ 一般着信時間																																																																																																																																
D ₀ D ₀ 留守番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																
D ₁ D ₁ 一般着信時間																																																																																																																																
D ₀ D ₀ 留守番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																
D ₁ D ₁ 一般着信時間																																																																																																																																
D ₁ D ₁	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																																																					
一般着信時間	一般着信なし	3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒																																																																																																																					

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																												
* 401	<div>[非通知着信拒否の拒否モード]</div> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁ 拒否モード</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁ 拒否モード</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁ 拒否モード</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>拒否モード</td><td>BT送出</td><td>メッセージ送出</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ 拒否モード																	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ 拒否モード																	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ 拒否モード																	D ₁	1	2	拒否モード	BT送出	メッセージ送出	2:メッセージ送出																																																																																																
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																														
D ₁ 拒否モード																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																														
D ₁ 拒否モード																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																														
D ₁ 拒否モード																																																																																																																																																																																																														
D ₁	1	2																																																																																																																																																																																																												
拒否モード	BT送出	メッセージ送出																																																																																																																																																																																																												
* 402	<div>[非通知着信拒否時の送出メッセージ]</div> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 送出メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 送出メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 送出メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>001~300</td><td>900</td></tr><tr><td>送出メッセージの種類</td><td>システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ D ₁ 送出メッセージの種類																	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ D ₁ 送出メッセージの種類																	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ D ₁ 送出メッセージの種類																	D ₁ D ₁ D ₁	001~300	900	送出メッセージの種類	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ	900:固定メッセージ																																																																																																
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁ 送出メッセージの種類																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁ 送出メッセージの種類																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁ 送出メッセージの種類																																																																																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁	001~300	900																																																																																																																																																																																																												
送出メッセージの種類	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																																																																																																												
* 403	<div>[非通知／発番号識別着信拒否メッセージ送出回数]</div> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁ 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁ 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁ 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ 送出回数																	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ 送出回数																	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ 送出回数																	D ₁	1	2	送出回数	1回	2回	1:1回																																																																																																
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																														
D ₁ 送出回数																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																														
D ₁ 送出回数																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																														
D ₁ 送出回数																																																																																																																																																																																																														
D ₁	1	2																																																																																																																																																																																																												
送出回数	1回	2回																																																																																																																																																																																																												
* 404	<div>[非通知着信拒否の着信種別] ※空欄に設定データ(拒否OFF:0、拒否ON:1)を記入</div> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁ 非通知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂ 公衆電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 表示圏外</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁ 非通知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂ 公衆電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 表示圏外</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁ 非通知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂ 公衆電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 表示圏外</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ 非通知																	D ₂ 公衆電話																	D ₃ 表示圏外																	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ 非通知																	D ₂ 公衆電話																	D ₃ 表示圏外																	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ 非通知																	D ₂ 公衆電話																	D ₃ 表示圏外																	1, 0, 0: 非通知のみ拒否
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																														
D ₁ 非通知																																																																																																																																																																																																														
D ₂ 公衆電話																																																																																																																																																																																																														
D ₃ 表示圏外																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																														
D ₁ 非通知																																																																																																																																																																																																														
D ₂ 公衆電話																																																																																																																																																																																																														
D ₃ 表示圏外																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																														
D ₁ 非通知																																																																																																																																																																																																														
D ₂ 公衆電話																																																																																																																																																																																																														
D ₃ 表示圏外																																																																																																																																																																																																														
* 405	<div>[[非通知拒否] ボタンの適用外線]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>適用外線</td><td>テナント毎</td><td>システム一括</td></tr></table>	D	0	1	適用外線	テナント毎	システム一括	0:テナント毎																																																																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																																																																												
適用外線	テナント毎	システム一括																																																																																																																																																																																																												
* 406	<div>[発番号識別着信拒否の拒否モード]</div> <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>拒否モード</td><td>BT送出</td><td>メッセージ送出</td></tr></table>	D	1	2	拒否モード	BT送出	メッセージ送出	1:BT送出																																																																																																																																																																																																						
D	1	2																																																																																																																																																																																																												
拒否モード	BT送出	メッセージ送出																																																																																																																																																																																																												
* 407	<div>[発番号識別着信拒否時の送出メッセージ]</div> <table><tr><td>D D D 送出メッセージの種類</td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>001~300</td><td>900</td></tr><tr><td>送出メッセージの種類</td><td>システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr></table>	D D D 送出メッセージの種類		D ₁ D ₁ D ₁	001~300	900	送出メッセージの種類	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ	900:固定メッセージ																																																																																																																																																																																																				
D D D 送出メッセージの種類																																																																																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁	001~300	900																																																																																																																																																																																																												
送出メッセージの種類	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																																																																																																												

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値		
* 410	[ナンバー・ディスプレイ機能の有無] ※空欄該当部分をマーク		0:なし	
	D ₀ D ₀ 外線番号		01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	
	D ₂		0 なし	
	ナンバー・ディスプレイ機能		1 あり	
	D ₀ D ₀ 外線番号		25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	
	D ₂		0 なし	
	ナンバー・ディスプレイ機能		1 あり	
	D ₀ D ₀ 外線番号		49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72	
	D ₂		0 なし	
	ナンバー・ディスプレイ機能		1 あり	
	D ₀ D ₀ 外線番号		73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96	
	D ₂		0 なし	
	ナンバー・ディスプレイ機能		1 あり	
	* 411	[ナンバー・ディスプレイ機能の受信データエラー時の処理]		0:着信
		D		0 1
		受信データエラー時の処理		着信 発呼者BT
* 412	[ナンバー・ディスプレイ時の着番号／転送元番号表示]		0:通常 (発番号)	
	D		0 1 2	
	表示		通常 (発番号) 着番号 転送元 番号	
* 413	[CTIインタフェースのフォーマット]		7:送受信あり (内線通話路 64ch対応)	
	D		フォーマット	
	3		送信のみ (ACD着信=ダイヤル扱い)	
	4		送受信あり	
	5		送信のみ (ACD着信=通常着信扱い)	
	6		送信のみ (内線通話路64ch対応、着信ボタン位置情報なし)	
	7		送受信あり (内線通話路64ch対応)	
	8		送信のみ (内線通話路64ch対応、着信ボタン位置情報あり)	

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 414	[ナンバー・ディスプレイ時の通話中名称表示有無] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂		0	なし																		
名称表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂		0	なし																		
名称表示		1	あり																		

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 415	<div>[ナンバー・ディスプレイ時の外線着信中番号表示件数] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク</div> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>501</td><td>502</td><td>503</td><td>504</td><td>505</td><td>506</td><td>507</td><td>508</td><td>509</td><td>510</td><td>511</td><td>512</td><td>513</td><td>514</td><td>515</td><td>516</td><td>517</td><td>518</td><td>519</td><td>520</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>表示件数</td><td>1</td><td>2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>521</td><td>522</td><td>523</td><td>524</td><td>525</td><td>526</td><td>527</td><td>528</td><td>529</td><td>530</td><td>531</td><td>532</td><td>533</td><td>534</td><td>535</td><td>536</td><td>537</td><td>538</td><td>539</td><td>540</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>表示件数</td><td>1</td><td>2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>541</td><td>542</td><td>543</td><td>544</td><td>545</td><td>546</td><td>547</td><td>548</td><td>549</td><td>550</td><td>551</td><td>552</td><td>553</td><td>554</td><td>555</td><td>556</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>表示件数</td><td>1</td><td>2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>601</td><td>602</td><td>603</td><td>604</td><td>605</td><td>606</td><td>607</td><td>608</td><td>609</td><td>610</td><td>611</td><td>612</td><td>613</td><td>614</td><td>615</td><td>616</td><td>617</td><td>618</td><td>619</td><td>620</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>表示件数</td><td>1</td><td>2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>621</td><td>622</td><td>623</td><td>624</td><td>625</td><td>626</td><td>627</td><td>628</td><td>629</td><td>630</td><td>631</td><td>632</td><td>633</td><td>634</td><td>635</td><td>636</td><td>637</td><td>638</td><td>639</td><td>640</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>表示件数</td><td>1</td><td>2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>641</td><td>642</td><td>643</td><td>644</td><td>645</td><td>646</td><td>647</td><td>648</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>表示件数</td><td>1</td><td>2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>701</td><td>702</td><td>703</td><td>704</td><td>705</td><td>706</td><td>707</td><td>708</td><td>709</td><td>710</td><td>711</td><td>712</td><td>713</td><td>714</td><td>715</td><td>716</td><td>717</td><td>718</td><td>719</td><td>720</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>表示件数</td><td>1</td><td>2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>721</td><td>722</td><td>723</td><td>724</td><td>725</td><td>726</td><td>727</td><td>728</td><td>729</td><td>730</td><td>731</td><td>732</td><td>733</td><td>734</td><td>735</td><td>736</td><td>737</td><td>738</td><td>739</td><td>740</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>表示件数</td><td>1</td><td>2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>741</td><td>742</td><td>743</td><td>744</td><td>745</td><td>746</td><td>747</td><td>748</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>表示件数</td><td>1</td><td>2件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>4件</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	D ₂	0	1件																				表示件数	1	2件																					2	4件																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	D ₂	0	1件																				表示件数	1	2件																					2	4件																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					D ₂	0	1件																				表示件数	1	2件																					2	4件																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	D ₂	0	1件																				表示件数	1	2件																					2	4件																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	D ₂	0	1件																				表示件数	1	2件																					2	4件																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					D ₂	0	1件																				表示件数	1	2件																					2	4件																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	D ₂	0	1件																				表示件数	1	2件																					2	4件																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	D ₂	0	1件																				表示件数	1	2件																					2	4件																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					D ₂	0	1件																				表示件数	1	2件																					2	4件																				0:1件
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	1件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
表示件数	1	2件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	4件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	1件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
表示件数	1	2件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	4件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0	1件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
表示件数	1	2件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	4件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	1件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
表示件数	1	2件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	4件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	1件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
表示件数	1	2件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	4件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0	1件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
表示件数	1	2件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	4件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	1件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
表示件数	1	2件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	4件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	1件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
表示件数	1	2件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	4件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0	1件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
表示件数	1	2件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	2	4件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 416	<div>[発番号表示桁数の設定(発サブアドレス表示有無)]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>発番号表示桁数 (発サブアドレス表示)</td><td>11桁 (あり)</td><td>16桁 (なし)</td></tr></table>	D	0	1	発番号表示桁数 (発サブアドレス表示)	11桁 (あり)	16桁 (なし)	1:16桁(なし)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
発番号表示桁数 (発サブアドレス表示)	11桁 (あり)	16桁 (なし)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 418	<div>[全着信履歴の表示有無]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>全着信履歴の表示</td><td>なし</td><td>グループ内のみあり</td><td>全てあり</td></tr></table>	D	0	1	2	全着信履歴の表示	なし	グループ内のみあり	全てあり	2:全てあり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D	0	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
全着信履歴の表示	なし	グループ内のみあり	全てあり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

外線着信系コマンド

コマンド

* 419

データ

[外線着信履歴の初期画面] (1/6：収容位置101～164)
※空欄該当部分をマーク

初期値

5, 0:システム全外線着信履歴,
一覧表示 (4件)

D₀D₀D₀ 収容位置

101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120

D₂
履歴の
種類

1マイ外線着信不応答履歴

2マイ外線着信応答履歴

3グループ内外線着信
不応答履歴

4グループ内全外線
着信履歴

5システム全外線着信履歴

D₃

0一覧表示 (4件)

表示方法1詳細表示 (1件)

D₀D₀D₀ 収容位置

121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140

D₂
履歴の
種類

1マイ外線着信不応答履歴

2マイ外線着信応答履歴

3グループ内外線着信
不応答履歴

4グループ内全外線
着信履歴

5システム全外線着信履歴

D₃

0一覧表示 (4件)

表示方法1詳細表示 (1件)

D₀D₀D₀ 収容位置

141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160

D₂
履歴の
種類

1マイ外線着信不応答履歴

2マイ外線着信応答履歴

3グループ内外線着信
不応答履歴

4グループ内全外線
着信履歴

5システム全外線着信履歴

D₃

0一覧表示 (4件)

表示方法1詳細表示 (1件)

D₀D₀D₀ 収容位置

161162163164

D₂
履歴の
種類

1マイ外線着信不応答履歴

2マイ外線着信応答履歴

3グループ内外線着信
不応答履歴

4グループ内全外線
着信履歴

5システム全外線着信履歴

D₃

0一覧表示 (4件)

表示方法1詳細表示 (1件)

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 419	[外線着信履歴の初期画面] (2/6 : 収容位置201~264) ※空欄該当部分をマ-ク																				5, 0:システム全外線着信履歴, 一覧表示 (4件)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
	2	マイ外線着信応答履歴																			
	3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
	4	グループ内全外線 着信履歴																			
	5	システム全外線着信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
	2	マイ外線着信応答履歴																			
	3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
	4	グループ内全外線 着信履歴																			
	5	システム全外線着信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
	2	マイ外線着信応答履歴																			
	3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
	4	グループ内全外線 着信履歴																			
	5	システム全外線着信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																			
	2	マイ外線着信応答履歴																			
	3	グループ内外線着信 不応答履歴																			
	4	グループ内全外線 着信履歴																			
	5	システム全外線着信履歴																			
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																			
	1	詳細表示 (1件)																			

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 419	[外線着信履歴の初期画面] (3/6 : 収容位置301~364)																				
	※空欄該当部分をマ-ク																				5, 0:システム全外線着信履歴, 一覧表示 (4件)
D ₂ 履歴の 種類	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-ブ 内外線着信 不応答履歴																				
	4 グル-ブ 内全外線 着信履歴																				
D ₃ 表示方法	5 システム全外線着信履歴																				
	0 一覧表示 (4件)																				
	1 詳細表示 (1件)																				
D ₂ 履歴の 種類	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-ブ 内外線着信 不応答履歴																				
	4 グル-ブ 内全外線 着信履歴																				
D ₃ 表示方法	5 システム全外線着信履歴																				
	0 一覧表示 (4件)																				
	1 詳細表示 (1件)																				
D ₂ 履歴の 種類	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-ブ 内外線着信 不応答履歴																				
	4 グル-ブ 内全外線 着信履歴																				
D ₃ 表示方法	5 システム全外線着信履歴																				
	0 一覧表示 (4件)																				
	1 詳細表示 (1件)																				
D ₂ 履歴の 種類	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-ブ 内外線着信 不応答履歴																				
	4 グル-ブ 内全外線 着信履歴																				
D ₃ 表示方法	5 システム全外線着信履歴																				
	0 一覧表示 (4件)																				
	1 詳細表示 (1件)																				

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 419	[外線着信履歴の初期画面] (4/6 : 収容位置401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				5, 0:システム全外線着信履歴, 一覧表示 (4件)
D ₂ 履歴の 種類	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-内外線着信不応答履歴																				
	4 グル-内全外線着信履歴																				
	5 システム全外線着信履歴																				
	D ₃	0																			
	表示方法	1																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
D ₂ 履歴の 種類	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-内外線着信不応答履歴																				
	4 グル-内全外線着信履歴																				
	5 システム全外線着信履歴																				
	D ₃	0																			
	表示方法	1																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
D ₂ 履歴の 種類	3 グル-内外線着信不応答履歴																				
	4 グル-内全外線着信履歴																				
	5 システム全外線着信履歴																				
	D ₃	0																			
	表示方法	1																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-内外線着信不応答履歴																				
	4 グル-内全外線着信履歴																				
	5 システム全外線着信履歴																				
	D ₃	0																			
	表示方法	1																			

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 419	[外線着信履歴の初期画面] (5/6 : 収容位置501~556、601~656)																				
	※空欄該当部分をマ-ク																				5, 0: システム全外線着信履歴, 一覧表示 (4件)
D ₂ 履歴の 種類	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-ブ 内外線着信 不応答履歴																				
	4 グル-ブ 内全外線 着信履歴																				
	5 システム全外線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0 一覧表示 (4件)																				
	1 詳細表示 (1件)																				
D ₂ 履歴の 種類	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-ブ 内外線着信 不応答履歴																				
	4 グル-ブ 内全外線 着信履歴																				
	5 システム全外線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0 一覧表示 (4件)																				
	1 詳細表示 (1件)																				
D ₂ 履歴の 種類	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-ブ 内外線着信 不応答履歴																				
	4 グル-ブ 内全外線 着信履歴																				
	5 システム全外線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0 一覧表示 (4件)																				
	1 詳細表示 (1件)																				
D ₂ 履歴の 種類	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-ブ 内外線着信 不応答履歴																				
	4 グル-ブ 内全外線 着信履歴																				
	5 システム全外線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0 一覧表示 (4件)																				
	1 詳細表示 (1件)																				
D ₂ 履歴の 種類	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-ブ 内外線着信 不応答履歴																				
	4 グル-ブ 内全外線 着信履歴																				
	5 システム全外線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0 一覧表示 (4件)																				
	1 詳細表示 (1件)																				
D ₂ 履歴の 種類	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	1 マイ外線着信不応答履歴																				
	2 マイ外線着信応答履歴																				
	3 グル-ブ 内外線着信 不応答履歴																				
	4 グル-ブ 内全外線 着信履歴																				
	5 システム全外線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0 一覧表示 (4件)																				
	1 詳細表示 (1件)																				

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 419	[外線着信履歴の初期画面] (6/6：収容位置701～756)																				5, 0:システム全外線着信履歴、 一覧表示 (4件)			
	※空欄該当部分をマーク																							
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
	D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																					
		2	マイ外線着信応答履歴																					
		3	グループ内外線着信 不応答履歴																					
		4	グループ内全外線 着信履歴																					
		5	システム全外線着信履歴																					
	D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																					
		1	詳細表示 (1件)																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
	D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																					
		2	マイ外線着信応答履歴																					
		3	グループ内外線着信 不応答履歴																					
		4	グループ内全外線 着信履歴																					
		5	システム全外線着信履歴																					
	D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																					
		1	詳細表示 (1件)																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
	D ₂ 履歴の 種類	1	マイ外線着信不応答履歴																					
		2	マイ外線着信応答履歴																					
		3	グループ内外線着信 不応答履歴																					
		4	グループ内全外線 着信履歴																					
		5	システム全外線着信履歴																					
	D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																					
		1	詳細表示 (1件)																					
* 420	[非通知着信の履歴有無]																				0:なし			
	D		0	1																				
	非通知着信履歴		なし	あり																				

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 421	[マイ発着信履歴の公開範囲] (1/2: 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマーク	2:システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161 162 163 164
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261 262 263 264
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361 362 363 364
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461 462 463 464
	D ₂ 公開範囲	0 非公開 1 グループ内公開 2 システム公開

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 421	[マイ発着履歴の公開範囲] (2/2: 収容位置 501~556、601~656、701~756、801~928) ※空欄該当部分をマーク	2:システム内公開
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921 922 923 924 925 926 927 928
D ₂	0 非公開	
公開範囲	1 グループ内公開	
	2 システム内公開	

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																				
* 422	<div>[自動折り返し発信機能適用外線／DI番号] ※D₁:空欄該当部分をマーク、 D₂(D₂…D₂):外線番号/ダイヤル番号を記入</div> <table><tr><th rowspan="2">D₀ 項番</th><th colspan="2">D₁ 回線区分</th><th colspan="11">D₂(D₂…D₂) 対象外線/ダイヤル番号</th></tr><tr><th>1 一般回線</th><th>2 DI回線</th><th>外線番号</th><th colspan="11">ダイヤル番号 (最大11桁)</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 項番	D ₁ 回線区分		D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象外線/ダイヤル番号											1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤル番号 (最大11桁)											1															2															3															4															5															6															7															8															1, 00:設定なし
D ₀ 項番	D ₁ 回線区分		D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象外線/ダイヤル番号																																																																																																																																																			
	1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤル番号 (最大11桁)																																																																																																																																																		
1																																																																																																																																																						
2																																																																																																																																																						
3																																																																																																																																																						
4																																																																																																																																																						
5																																																																																																																																																						
6																																																																																																																																																						
7																																																																																																																																																						
8																																																																																																																																																						
* 423	[自動折り返し発信機能適用発信者電話番号] ※空欄に発信者電話番号を記入	設定なし																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 発信者電話番号	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 発信者電話番号	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 発信者電話番号																																																																																																																																																	
01		31		61																																																																																																																																																		
02		32		62																																																																																																																																																		
03		33		63																																																																																																																																																		
04		34		64																																																																																																																																																		
05		35		65																																																																																																																																																		
06		36		66																																																																																																																																																		
07		37		67																																																																																																																																																		
08		38		68																																																																																																																																																		
09		39		69																																																																																																																																																		
10		40		70																																																																																																																																																		
11		41		71																																																																																																																																																		
12		42		72																																																																																																																																																		
13		43		73																																																																																																																																																		
14		44		74																																																																																																																																																		
15		45		75																																																																																																																																																		
16		46		76																																																																																																																																																		
17		47		77																																																																																																																																																		
18		48		78																																																																																																																																																		
19		49		79																																																																																																																																																		
20		50		80																																																																																																																																																		
21		51																																																																																																																																																				
22		52																																																																																																																																																				
23		53																																																																																																																																																				
24		54																																																																																																																																																				
25		55																																																																																																																																																				
26		56																																																																																																																																																				
27		57																																																																																																																																																				
28		58																																																																																																																																																				
29		59																																																																																																																																																				
30		60																																																																																																																																																				

* 425	[自動折り返し発信機能の有無]					------------	----	----		D	0	1		自動折り返し発信機能	なし	あり		1:あり
* 426	[外線着信履歴の着信応答時刻の更新有無]					-----------------	----	----		D	0	1		保留応答時の着信応答時刻の更新	なし	あり		0:なし
* 427	[外線着信履歴の表示時刻]					------	--------	------		D	0	1		表示時刻	着信開始時刻	終話時刻		0:着信開始時刻
* 428	[外線話中処理時の不応答履歴有無(ISDN／IP)]					-------	----	----		D	0	1		不応答履歴	なし	あり		0:なし
* 429	[非通知着信履歴の適用範囲]					------	----------------	------------		D	0	1		適用範囲	非通知理由受信時+相手不明時	非通知理由受信時のみ		1:非通知理由 受信時のみ

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																						
* 430	<div>[テナント番号と電話機グループの対応] ※空欄に、D₁D₁のデータ(電話機グループ番号01～48)を記入</div> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁D₁ 電話機グループ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁D₁ 電話機グループ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁D₁ 電話機グループ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ 電話機グループ番号																	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ 電話機グループ番号																	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ 電話機グループ番号																	<div>[全テナント] 01:電話機グループ番号01</div>
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																								
D ₁ D ₁ 電話機グループ番号																																																																																																								
D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																								
D ₁ D ₁ 電話機グループ番号																																																																																																								
D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																								
D ₁ D ₁ 電話機グループ番号																																																																																																								
* 431	<div>[発番号非表示機能の有無]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>発番号非表示機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	発番号非表示機能	なし	あり	0:なし																																																																																																
D	0	1																																																																																																						
発番号非表示機能	なし	あり																																																																																																						
* 432	<div>[共通電話帳名称の表示優先順位]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>優先順位</td><td>自電話機グループの共通電話帳</td><td>全電話機グループの共通電話帳</td></tr></table>	D	0	1	優先順位	自電話機グループの共通電話帳	全電話機グループの共通電話帳	0:自電話機グループの共通電話帳																																																																																																
D	0	1																																																																																																						
優先順位	自電話機グループの共通電話帳	全電話機グループの共通電話帳																																																																																																						

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 434	[電話機毎のACDグループ] ※空欄に設定データ(なし:00、ACDグループ01~48)を記入																				00:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂ D ₂ ACDグループ番号																				

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																									
* 435	<p>[ACDルーティング方式の設定] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₂ ルーティング方式</td><td>0 待ち時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 処理件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₂ ルーティング方式</td><td>0 待ち時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 処理件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂ ルーティング方式</td><td>0 待ち時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 処理件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₂ ルーティング方式	0 待ち時間																	1 処理件数																D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₂ ルーティング方式	0 待ち時間																	1 処理件数																D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ ルーティング方式	0 待ち時間																	1 処理件数																0:待ち時間
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																											
D ₂ ルーティング方式	0 待ち時間																																																																																																																																																										
	1 処理件数																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																											
D ₂ ルーティング方式	0 待ち時間																																																																																																																																																										
	1 処理件数																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																											
D ₂ ルーティング方式	0 待ち時間																																																																																																																																																										
	1 処理件数																																																																																																																																																										
* 436	<p>[ACDオペレータ不応答時間の設定]</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₂ オペレータ不応答時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₂ オペレータ不応答時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂ オペレータ不応答時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>オペレータ不応答時間</td><td>6秒</td><td>9秒</td><td>12秒</td><td>15秒</td><td>18秒</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₂ オペレータ不応答時間																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₂ オペレータ不応答時間																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ オペレータ不応答時間																	D ₂	0	1	2	3	4	オペレータ不応答時間	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	1:9秒																																							
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																											
D ₂ オペレータ不応答時間																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																											
D ₂ オペレータ不応答時間																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																											
D ₂ オペレータ不応答時間																																																																																																																																																											
D ₂	0	1	2	3	4																																																																																																																																																						
オペレータ不応答時間	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒																																																																																																																																																						
* 437	<p>[ACD着信のお待たせメッセージ送出開始時間]</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₁ ACD着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₁ ACD着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₁ ACD着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₁</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>ACD着信時間</td><td>9秒</td><td>18秒</td><td>27秒</td><td>36秒</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ ACD着信時間																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ ACD着信時間																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ ACD着信時間																	D ₁	1	2	3	4	ACD着信時間	9秒	18秒	27秒	36秒	1:9秒																																									
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																											
D ₁ ACD着信時間																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																											
D ₁ ACD着信時間																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																											
D ₁ ACD着信時間																																																																																																																																																											
D ₁	1	2	3	4																																																																																																																																																							
ACD着信時間	9秒	18秒	27秒	36秒																																																																																																																																																							
* 438	<p>[ACD着信のお待たせメッセージの選択]</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁ お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁ お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁ お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₁D₁D₁</td><td>000</td><td>001~300</td><td>900</td></tr> <tr> <td>お待たせメッセージの種類</td><td>機能なし</td><td>システム応答メッセージ001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																	D ₁ D ₁ D ₁	000	001~300	900	お待たせメッセージの種類	機能なし	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)	固定メッセージ	900: 固定メッセージ																																											
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																											
D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																											
D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																											
D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																																																																																																																																																											
D ₁ D ₁ D ₁	000	001~300	900																																																																																																																																																								
お待たせメッセージの種類	機能なし	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																																																								
* 439	<p>[ACD着信のお待たせメッセージ送出回数]</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₁ お待たせメッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₁ お待たせメッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₁ お待たせメッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₁</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>お待たせメッセージ送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ お待たせメッセージ送出回数																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ お待たせメッセージ送出回数																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ お待たせメッセージ送出回数																	D ₁	1	2	お待たせメッセージ送出回数	1回	2回	1:1回																																													
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																											
D ₁ お待たせメッセージ送出回数																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																											
D ₁ お待たせメッセージ送出回数																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																											
D ₁ お待たせメッセージ送出回数																																																																																																																																																											
D ₁	1	2																																																																																																																																																									
お待たせメッセージ送出回数	1回	2回																																																																																																																																																									

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																										
* 440	<p>[ACD着信の保留時間]</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₁ 保留時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₁ 保留時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₁ 保留時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₁</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr> <td>保留時間</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>30分</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ 保留時間																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ 保留時間																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ 保留時間																	D ₁	1	2	3	4	5	6	7	8	9	保留時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	30分	3:30秒
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																												
D ₁ 保留時間																																																																																																																												
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																												
D ₁ 保留時間																																																																																																																												
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																												
D ₁ 保留時間																																																																																																																												
D ₁	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																			
保留時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	30分																																																																																																																			
* 441	<p>[ACD着信の切断処理]</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁ 切断メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁ 切断メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁ 切断メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₁D₁D₁</td><td>001~300</td><td>900</td></tr> <tr> <td>切断メッセージの種類</td><td>システム応答メッセージ001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ D ₁ 切断メッセージの種類																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ D ₁ 切断メッセージの種類																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ D ₁ 切断メッセージの種類																	D ₁ D ₁ D ₁	001~300	900	切断メッセージの種類	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)	固定メッセージ	900:固定メッセージ														
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																												
D ₁ D ₁ D ₁ 切断メッセージの種類																																																																																																																												
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																												
D ₁ D ₁ D ₁ 切断メッセージの種類																																																																																																																												
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																												
D ₁ D ₁ D ₁ 切断メッセージの種類																																																																																																																												
D ₁ D ₁ D ₁	001~300	900																																																																																																																										
切断メッセージの種類	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																										
* 442	<p>[ACD着信の切断メッセージ送出回数]</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₁ 切断メッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₁ 切断メッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₁ 切断メッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₁</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>切断メッセージ送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ 切断メッセージ送出回数																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ 切断メッセージ送出回数																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ 切断メッセージ送出回数																	D ₁	1	2	切断メッセージ送出回数	1回	2回	1:1回														
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																												
D ₁ 切断メッセージ送出回数																																																																																																																												
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																												
D ₁ 切断メッセージ送出回数																																																																																																																												
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																												
D ₁ 切断メッセージ送出回数																																																																																																																												
D ₁	1	2																																																																																																																										
切断メッセージ送出回数	1回	2回																																																																																																																										
* 443	<p>[ACD着信不可時のお待たせメッセージの選択]</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁ お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁ お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁ お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₁D₁D₁</td><td>000</td><td>001~300</td><td>900</td><td>999</td></tr> <tr> <td>お待たせメッセージの種類</td><td>切断処理</td><td>システム応答メッセージ001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td><td>機能なし (RBT継続)</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																	D ₁ D ₁ D ₁	000	001~300	900	999	お待たせメッセージの種類	切断処理	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)	固定メッセージ	機能なし (RBT継続)	000:切断処理										
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																												
D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																																																																																																																												
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																												
D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																																																																																																																												
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																												
D ₁ D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																																																																																																																												
D ₁ D ₁ D ₁	000	001~300	900	999																																																																																																																								
お待たせメッセージの種類	切断処理	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)	固定メッセージ	機能なし (RBT継続)																																																																																																																								
* 444	<p>[ACD着信不可時のお待たせメッセージ送出回数]</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr> <tr> <td>D₁ お待たせメッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr> <td>D₁ お待たせメッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ ACDグループ番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₁ お待たせメッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₁</td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>お待たせメッセージ送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ お待たせメッセージ送出回数																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ お待たせメッセージ送出回数																	D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ お待たせメッセージ送出回数																	D ₁	1	2	お待たせメッセージ送出回数	1回	2回	1:1回														
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																												
D ₁ お待たせメッセージ送出回数																																																																																																																												
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																												
D ₁ お待たせメッセージ送出回数																																																																																																																												
D ₀ D ₀ ACDグループ番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																												
D ₁ お待たせメッセージ送出回数																																																																																																																												
D ₁	1	2																																																																																																																										
お待たせメッセージ送出回数	1回	2回																																																																																																																										

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 500	[[保留] ボタンによる外線保留応答] (1/2: 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマーク																				1:あり			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118		119	120	
	D ₂		0	なし																				
	保留応答		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138		139	140	
	D ₂		0	なし																				
	保留応答		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158		159	160	
	D ₂		0	なし																				
	保留応答		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																		
	D ₂		0	なし																				
	保留応答		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218		219	220	
	D ₂		0	なし																				
	保留応答		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238		239	240	
	D ₂		0	なし																				
	保留応答		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258		259	260	
D ₂		0	なし																					
保留応答		1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																			
D ₂		0	なし																					
保留応答		1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320			
D ₂		0	なし																					
保留応答		1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340			
D ₂		0	なし																					
保留応答		1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360			
D ₂		0	なし																					
保留応答		1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																			
D ₂		0	なし																					
保留応答		1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420			
D ₂		0	なし																					
保留応答		1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440			
D ₂		0	なし																					
保留応答		1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460			
D ₂		0	なし																					
保留応答		1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																			
D ₂		0	なし																					
保留応答		1	あり																					

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 500	[[保留] ボタンによる外線保留応答] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂		0 なし																			
保留応答		1 あり																			

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 501	[[保留] ボタンによる外線自動保留] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマーク																				1:あり	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂		0	なし																		
	外線自動保留		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂		0	なし																		
	外線自動保留		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂		0	なし																		
	外線自動保留		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
	D ₂		0	なし																		
	外線自動保留		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂		0	なし																		
	外線自動保留		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂		0	なし																		
	外線自動保留		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																			
外線自動保留		1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																	
D ₂		0	なし																			
外線自動保留		1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
D ₂		0	なし																			
外線自動保留		1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
D ₂		0	なし																			
外線自動保留		1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	
D ₂		0	なし																			
外線自動保留		1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																	
D ₂		0	なし																			
外線自動保留		1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	
D ₂		0	なし																			
外線自動保留		1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	
D ₂		0	なし																			
外線自動保留		1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	
D ₂		0	なし																			
外線自動保留		1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																	
D ₂		0	なし																			
外線自動保留		1	あり																			

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 501	[[保留] ボタンによる外線自動保留] (2/2 : 収容位置 501~556、601~656、701~756、801~928) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂		0	なし																		
外線自動保留		1	あり																		

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																				
* 502	[外線自動保留時の保留状態] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>保留状態</td><td>一般保留</td><td>自己保留</td></tr></table>	D	0	1	保留状態	一般保留	自己保留	0:一般保留																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																				
保留状態	一般保留	自己保留																																																																																																																				
* 503	[保留音の選択] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>リダイヤル番号</td><td>リダイヤル1</td><td>リダイヤル2</td><td>リダイヤル3</td></tr></table>	D	1	2	3	リダイヤル番号	リダイヤル1	リダイヤル2	リダイヤル3	3:リダイヤル3																																																																																																												
D	1	2	3																																																																																																																			
リダイヤル番号	リダイヤル1	リダイヤル2	リダイヤル3																																																																																																																			
* 504	[外線保留音種別] <table><tr><td>D₀D₀</td><td>リダイヤル番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>保留音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀</td><td>リダイヤル番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>保留音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀</td><td>リダイヤル番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>保留音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>000</td><td>001~300</td><td>999</td></tr><tr><td>保留音源</td><td>内蔵保留音</td><td>システム応答メッセージ001~300 (可変音源)</td><td>外部音源 (EXU)</td></tr></table>	D ₀ D ₀	リダイヤル番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ D ₁	保留音源																	D ₀ D ₀	リダイヤル番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ D ₁	保留音源																	D ₀ D ₀	リダイヤル番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ D ₁	保留音源																	D ₁ D ₁ D ₁	000	001~300	999	保留音源	内蔵保留音	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)	外部音源 (EXU)	000:内蔵保留音
D ₀ D ₀	リダイヤル番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																					
D ₁ D ₁ D ₁	保留音源																																																																																																																					
D ₀ D ₀	リダイヤル番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																					
D ₁ D ₁ D ₁	保留音源																																																																																																																					
D ₀ D ₀	リダイヤル番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																					
D ₁ D ₁ D ₁	保留音源																																																																																																																					
D ₁ D ₁ D ₁	000	001~300	999																																																																																																																			
保留音源	内蔵保留音	システム応答メッセージ001~300 (可変音源)	外部音源 (EXU)																																																																																																																			
* 505	[単独電話機の保留番号] <table><tr><td>D</td><td>00</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>保留番号</td><td>機能なし</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr></table>	D	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	保留番号	機能なし	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	2:2																																																																																												
D	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																											
保留番号	機能なし	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																											

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 506	[ボタン電話機の特番保留] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
特番保留		1	あり																		

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 506	[ボタン電話機の特番保留] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし		
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D ₂	0	なし																				
	特番保留	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D ₂	0	なし																				
	特番保留	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D ₂	0	なし																				
	特番保留	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
D ₂	0	なし																					
特番保留	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
D ₂	0	なし																					
特番保留	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
D ₂	0	なし																					
特番保留	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
D ₂	0	なし																					
特番保留	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
D ₂	0	なし																					
特番保留	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
D ₂	0	なし																					
特番保留	1	あり																					
* 507	[単独電話機の保留戻り番号]																				2:2		
	D	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0											
	戻り番号	機能なし	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0											
* 508	[保留警報時間]																				0:機能なし		
	D	0	1	2	3	4	5	6															
	時間	機能なし	30秒	60秒	90秒	2分	3分	4分															
* 509	[他グループの保留外線自動選択応答]																				1:可		
	D	0	1																				
	自動選択応答	不可	可																				
* 510	[相手応答前の外線自動保留規制]																				1:あり		
	D	0	1																				
	外線自動保留規制	なし	あり																				

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 520	[オンフック転送機能] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	不可																		
オンフック転送		1	可																		

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 520	[オンフック転送機能] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928)																				1:可	
	※空欄該当部分をマ-ク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	0	不可																			
	オンフック転送	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	0	不可																			
	オンフック転送	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	0	不可																			
	オンフック転送	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	0	不可																			
	オンフック転送	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂	0	不可																			
	オンフック転送	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	0	不可																			
	オンフック転送	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂	0	不可																			
	オンフック転送	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂	0	不可																			
	オンフック転送	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0	不可																				
オンフック転送	1	可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
D ₂	0	不可																				
オンフック転送	1	可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
D ₂	0	不可																				
オンフック転送	1	可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
D ₂	0	不可																				
オンフック転送	1	可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
D ₂	0	不可																				
オンフック転送	1	可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	
D ₂	0	不可																				
オンフック転送	1	可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	
D ₂	0	不可																				
オンフック転送	1	可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928													
D ₂	0	不可																				
オンフック転送	1	可																				
* 521	[外線簡易転送機能]																				2:可 (オンフック 操作でも可)	
	D	0	1	2																		
	可否	不可	可	可 (オンフック操作でも可)																		
* 522	[オートマッチリコール時間]																				2:20秒	
	D	0	1	2	3																	
	時間	機能なし	10秒	20秒	30秒																	

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 523	[不完全転送時の保留警報鳴動] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
保留警報鳴動		1	あり																		

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 523	[不完全転送時の保留警報鳴動]																				0:なし	
	(2/2: 収容位置501～556、601～656、701～756、801～928)																					
	※空欄該当部分をマ-ク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
	D ₂	0	なし																			
	保留警報鳴動	1	あり																			
* 524	[SDT聴取時のオンフック処理]																				0:呼び返し	
	D		0		1																	
	SDT聴取時のオンフック処理		呼び返し		保留																	

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 526	[転送電話(手動転送)の可否] (1/2: 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0: 転送不可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	転送不可																		
外線手動転送		1	転送可能																		

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 526	[転送電話 (手動転送) の可否] (2 / 2 : 収容位置 501 ~ 556、601 ~ 656、701 ~ 756、801 ~ 928) ※ 空欄該当部分をマ-ク																				0: 転送不可	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928													
D ₂		0	転送不可																			
外線手動転送		1	転送可能																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																								初期値				
* 600	[転送電話の発信外線] ※空欄に設定データ(0:発信不可/1:発信可能)を記入																								0, 0: 昼/夜 発信不可				
	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	D ₂ 発信の可否(昼)																												
	D ₃ 発信の可否(夜)																												
	D ₀ D ₀ 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
	D ₂ 発信の可否(昼)																												
	D ₃ 発信の可否(夜)																												
	D ₀ D ₀ 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72			
	D ₂ 発信の可否(昼)																												
	D ₃ 発信の可否(夜)																												
	D ₀ D ₀ 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96			
	D ₂ 発信の可否(昼)																												
	D ₃ 発信の可否(夜)																												
	* 601	[留守番機能のモード選択と転送先選択]																								全テナント 07,,,: 留守録モード			
		※空欄にモード(01~12: 右下の表参照)、転送先番号(01~14)を記入																											
		D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ モード	D ₂ D ₂ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ モード	D ₂ D ₂ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ モード																			
01					25				01	通常転送モード																			
02					26				02	追っかけ転送モード																			
03					27				03	ツイン転送モード																			
04					28				04	不応答後転送モード																			
05					29				05	不応答後追っかけ転送モード																			
06					30				06	不応答後ツイン転送モード																			
07					31				07	留守録モード																			
08					32				08	応答専用モード																			
09					33				09	お話し中モード																			
10					34				10	発信者選択モード(転送/留守録)																			
11					35				11	通常着信モード																			
12					36				12	留守録+転送モード																			
13					37																								
14					38																								
15					39																								
16					40																								
17					41																								
18					42																								
19					43																								
20					44																								
21					45																								
22					46																								
23					47																								
24					48																								
* 603		[転送電話の転送メッセージ]																								000: 機能なし			
		D ₀ D ₀ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16										
		D ₁ D ₁ D ₁ 転送メッセージの種類																											
		D ₀ D ₀ テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32										
		D ₁ D ₁ D ₁ 転送メッセージの種類																											
	D ₀ D ₀ テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48											
	D ₁ D ₁ D ₁ 転送メッセージの種類																												
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																												
	D ₁ D ₁ D ₁		000		001~300														900										
	転送メッセージの種類		機能なし		システム応答メッセージ001~300 (可変音源)														固定メッセージ										

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																												
* 604	<div>[転送電話の転送メッセージ送出回数]</div> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁ 転送メッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁ 転送メッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁ 転送メッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>転送メッセージ送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ 転送メッセージ送出回数																	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ 転送メッセージ送出回数																	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ 転送メッセージ送出回数																	D ₁	1	2	転送メッセージ送出回数	1回	2回	1:1回																																																
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																														
D ₁ 転送メッセージ送出回数																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																														
D ₁ 転送メッセージ送出回数																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																														
D ₁ 転送メッセージ送出回数																																																																																																																																																														
D ₁	1	2																																																																																																																																																												
転送メッセージ送出回数	1回	2回																																																																																																																																																												
* 605	<div>[転送電話の切断処理]</div> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>000</td><td>001～300</td><td>900</td><td>997</td></tr><tr><td>切断処理</td><td>転送継続/ 外線切断</td><td>切断メッセージ システム応答メッセージ001～300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td><td>代行録音</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ D ₁ 切断処理																	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ D ₁ 切断処理																	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ D ₁ 切断処理																	D ₁ D ₁ D ₁	000	001～300	900	997	切断処理	転送継続/ 外線切断	切断メッセージ システム応答メッセージ001～300 (可変音源)	固定メッセージ	代行録音	000:転送継続/ 外線切断																																												
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁ 切断処理																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁ 切断処理																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁ 切断処理																																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁	000	001～300	900	997																																																																																																																																																										
切断処理	転送継続/ 外線切断	切断メッセージ システム応答メッセージ001～300 (可変音源)	固定メッセージ	代行録音																																																																																																																																																										
* 606	<div>[転送電話の切断メッセージ送出回数]</div> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁ 切断メッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁ 切断メッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁ 切断メッセージ送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>切断メッセージ送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ 切断メッセージ送出回数																	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ 切断メッセージ送出回数																	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ 切断メッセージ送出回数																	D ₁	1	2	切断メッセージ送出回数	1回	2回	1:1回																																																
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																														
D ₁ 切断メッセージ送出回数																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																														
D ₁ 切断メッセージ送出回数																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																														
D ₁ 切断メッセージ送出回数																																																																																																																																																														
D ₁	1	2																																																																																																																																																												
切断メッセージ送出回数	1回	2回																																																																																																																																																												
* 608	<div>[転送先応答時のメッセージ送出有無] ※空欄該当部分をマーク</div> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁ メッセージ送出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁ メッセージ送出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>99</td></tr><tr><td>D₁ メッセージ送出</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ メッセージ送出	0 なし																	1 あり																D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ メッセージ送出	0 なし																	1 あり																D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	99	D ₁ メッセージ送出	0 なし																		1 あり																	0:なし
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																														
D ₁ メッセージ送出	0 なし																																																																																																																																																													
	1 あり																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																														
D ₁ メッセージ送出	0 なし																																																																																																																																																													
	1 あり																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	99																																																																																																																																													
D ₁ メッセージ送出	0 なし																																																																																																																																																													
	1 あり																																																																																																																																																													
* 609	<div>[転送電話の転送中着信表示]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>着信表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	着信表示	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																												
着信表示	なし	あり																																																																																																																																																												
* 610	<div>[転送電話の転送先呼出時間]</div> <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>転送先呼出時間</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td><td>100秒</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	転送先呼出時間	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒	4:50秒																																																																																																																																								
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																					
転送先呼出時間	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒																																																																																																																																																					
* 611	<div>[転送電話通話時間]</div> <table><tr><td>D D</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>転送電話通話時間(分)</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td><td>150</td></tr></table>	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	転送電話通話時間(分)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	06:60分																																																																																																																												
D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																															
転送電話通話時間(分)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150																																																																																																																																															
* 612	<div>[転送電話の発信外線の種類]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>発信外線</td><td>システム</td><td>同一テナント</td></tr></table>	D	0	1	発信外線	システム	同一テナント	1:同一テナント																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																												
発信外線	システム	同一テナント																																																																																																																																																												

外線系その他のコマンド

コマンド		データ										初期値	
* 614		[相手区分毎の留守番機能] (1/12：テナント番号01～04) ※空欄にモード (00～12：右の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入										00,, : 機能なし	
D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₂ D ₂	モード		
テナント 番号	相手 区分 番号	モード	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)	テナント 番号	相手 区分 番号	モード	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)				
01	01				03	01				00	機能なし		
	02					02				01	通常転送モード		
	03					03				02	追っかけ転送モード		
	04					04				03	ツイン転送モード		
	05					05				04	不応答後転送モード		
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モード		
	07					07				06	不応答後ツイン転送モード		
	08					08				07	留守録モード		
	09					09				08	応答専用モード		
	10					10				09	お話し中モード		
	11					11				10	発信者選択モード (転送/留守録)		
	12					12				11	通常着信モード		
	13					13				12	留守録+転送モード		
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							
02	01				04	01							
	02					02							
	03					03							
	04					04							
	05					05							
	06					06							
	07					07							
	08					08							
	09					09							
	10					10							
	11					11							
	12					12							
	13					13							
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
614	[相手区分毎の留守番機能] (2/12: テナント番号05~08) ※空欄にモト (00~12: 右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, : 機能なし
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ モト*	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ モト*	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₂ D ₂ モト*	
05	01				07	01				00	機能なし
	02					02				01	通常転送モト*
	03					03				02	追っかけ転送モト*
	04					04				03	ツイン転送モト*
	05					05				04	不応答後転送モト*
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モト*
	07					07				06	不応答後ツイン転送モト*
	08					08				07	留守録モト*
	09					09				08	応答専用モト*
	10					10				09	お話し中モト*
	11					11				10	発信者選択モト* (転送/留守録)
	12					12				11	通常着信モト*
	13					13				12	留守録+転送モト*
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					
06	01				08	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					

外線系その他のコマンド

コマンド		データ										初期値	
* 614		[相手区分毎の留守番機能] (3/12：テナント番号09～12) ※空欄にモード* (00～12：右の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入										00,, : 機能なし	
D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₂ D ₂	モード*		
テナント 番号	相手 区分 番号	モード*	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)	テナント 番号	相手 区分 番号	モード*	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)				
09	01				11	01				00	機能なし		
	02					02				01	通常転送モード*		
	03					03				02	追っかけ転送モード*		
	04					04				03	ツイン転送モード*		
	05					05				04	不応答後転送モード*		
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モード*		
	07					07				06	不応答後ツイン転送モード*		
	08					08				07	留守録モード*		
	09					09				08	応答専用モード*		
	10					10				09	お話し中モード*		
	11					11				10	発信者選択モード* (転送/留守録)		
	12					12				11	通常着信モード*		
	13					13				12	留守録+転送モード*		
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							
10	01				12	01							
	02					02							
	03					03							
	04					04							
	05					05							
	06					06							
	07					07							
	08					08							
	09					09							
	10					10							
	11					11							
	12					12							
	13					13							
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
*614	[相手区分毎の留守番機能] (4/12: テナント番号13~16) ※空欄にモード (00~12: 右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, : 機能なし
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₂ D ₂ モード	
13	01				15	01				00	機能なし
	02					02				01	通常転送モード
	03					03				02	追っかけ転送モード
	04					04				03	ツイン転送モード
	05					05				04	不応答後転送モード
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モード
	07					07				06	不応答後ツイン転送モード
	08					08				07	留守録モード
	09					09				08	応答専用モード
	10					10				09	お話し中モード
	11					11				10	発信者選択モード (転送/留守録)
	12					12				11	通常着信モード
	13					13				12	留守録+転送モード
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
14	01				16	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
* 614	[相手区分毎の留守番機能] (5/12: テナント番号 17~20) ※空欄にE-T* (00~12: 右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, : 機能なし
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ E-T*	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ E-T*	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₂ D ₂ E-T*	
17	01				19	01				00	機能なし
	02					02				01	通常転送E-T*
	03					03				02	追っかけ転送E-T*
	04					04				03	ツイン転送E-T*
	05					05				04	不応答後転送E-T*
	06					06				05	不応答後追っかけ転送E-T*
	07					07				06	不応答後ツイン転送E-T*
	08					08				07	留守録E-T*
	09					09				08	応答専用E-T*
	10					10				09	お話し中E-T*
	11					11				10	発信者選択E-T* (転送/留守録)
	12					12				11	通常着信E-T*
	13					13				12	留守録+転送E-T*
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
18	01				20	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
*614	[相手区分毎の留守番機能] (6/12: テナント番号21~24) ※空欄にモード (00~12: 右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, : 機能なし
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)		
21	01				23	01				D ₂ D ₂	モード
	02					02				00	機能なし
	03					03				01	通常転送モード
	04					04				02	追っかけ転送モード
	05					05				03	ツイン転送モード
	06					06				04	不応答後転送モード
	07					07				05	不応答後追っかけ転送モード
	08					08				06	不応答後ツイン転送モード
	09					09				07	留守録モード
	10					10				08	応答専用モード
	11					11				09	お話し中モード
	12					12				10	発信者選択モード (転送/留守録)
	13					13				11	通常着信モード
	14					14				12	留守録+転送モード
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
22	01				24	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
* 614	[相手区分毎の留守番機能] (7/12: テナント番号 25~28) ※空欄にE-T* (00~12: 右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, : 機能なし
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ E-T*	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ E-T*	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₂ D ₂ E-T*	
25	01				27	01				00	機能なし
	02					02				01	通常転送E-T*
	03					03				02	追っかけ転送E-T*
	04					04				03	ツイン転送E-T*
	05					05				04	不応答後転送E-T*
	06					06				05	不応答後追っかけ転送E-T*
	07					07				06	不応答後ツイン転送E-T*
	08					08				07	留守録E-T*
	09					09				08	応答専用E-T*
	10					10				09	お話し中E-T*
	11					11				10	発信者選択E-T* (転送/留守録)
	12					12				11	通常着信E-T*
	13					13				12	留守録+転送E-T*
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
26	01				28	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
*614	[相手区分毎の留守番機能] (8/12: テナント番号29~32) ※空欄にモード (00~12: 右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, : 機能なし
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)		
29	01				31	01				D ₂ D ₂	モード
	02					02				00	機能なし
	03					03				01	通常転送モード
	04					04				02	追っかけ転送モード
	05					05				03	ツイン転送モード
	06					06				04	不応答後転送モード
	07					07				05	不応答後追っかけ転送モード
	08					08				06	不応答後ツイン転送モード
	09					09				07	留守録モード
	10					10				08	応答専用モード
	11					11				09	お話し中モード
	12					12				10	発信者選択モード (転送/留守録)
	13					13				11	通常着信モード
	14					14				12	留守録+転送モード
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					
30	01				32	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
* 614	[相手区分毎の留守番機能] (9/12: テナント番号33~36) ※空欄にE-T* (00~12: 右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, : 機能なし
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ E-T*	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ E-T*	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₂ D ₂ E-T*	
33	01				35	01				00	機能なし
	02					02				01	通常転送E-T*
	03					03				02	追っかけ転送E-T*
	04					04				03	ツイン転送E-T*
	05					05				04	不応答後転送E-T*
	06					06				05	不応答後追っかけ転送E-T*
	07					07				06	不応答後ツイン転送E-T*
	08					08				07	留守録E-T*
	09					09				08	応答専用E-T*
	10					10				09	お話し中E-T*
	11					11				10	発信者選択E-T* (転送/留守録)
	12					12				11	通常着信E-T*
	13					13				12	留守録+転送E-T*
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					
34	01				36	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
*614	[相手区分毎の留守番機能] (10/12: テナント番号37~40) ※空欄にモード (00~12: 右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, : 機能なし
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)		
37	01				39	01				D ₂ D ₂	モード
	02					02				00	機能なし
	03					03				01	通常転送モード
	04					04				02	追っかけ転送モード
	05					05				03	ツイン転送モード
	06					06				04	不応答後転送モード
	07					07				05	不応答後追っかけ転送モード
	08					08				06	不応答後ツイン転送モード
	09					09				07	留守録モード
	10					10				08	応答専用モード
	11					11				09	お話し中モード
	12					12				10	発信者選択モード (転送/留守録)
	13					13				11	通常着信モード
	14					14				12	留守録+転送モード
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					
38	01				40	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					

外線系その他のコマンド

コマンド		データ										初期値	
* 614		[相手区分毎の留守番機能] (11/12：テナト番号41～44) ※空欄にモード (00～12：右の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入										00,, : 機能なし	
D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄	D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ D ₃	D ₄ D ₄				
テナト 番号	相手 区分 番号	モード	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)	テナト 番号	相手 区分 番号	モード	転送先 番号 (1ヶ所目)	転送先 番号 (2ヶ所目)				
41	01				43	01							
	02					02							
	03					03							
	04					04							
	05					05							
	06					06							
	07					07							
	08					08							
	09					09							
	10					10							
	11					11							
	12					12							
	13					13							
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							
42	01				44	01							
	02					02							
	03					03							
	04					04							
	05					05							
	06					06							
	07					07							
	08					08							
	09					09							
	10					10							
	11					11							
	12					12							
	13					13							
	14					14							
	15					15							
	16					16							
	17					17							
	18					18							
	19					19							
	20					20							
	21					21							
	22					22							
	23					23							
	24					24							
	25					25							
	26					26							
	27					27							
	28					28							
	29					29							
	30					30							

D ₂ D ₂	モード
00	機能なし
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
*614	[相手区分毎の留守番機能] (12/12: テナント番号45~48) ※空欄にモード (00~12: 右の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入										00,, : 機能なし
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 相手 区分 番号	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先 番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先 番号 (2ヶ所目)	D ₂ D ₂ モード	
45	01				47	01				00	機能なし
	02					02				01	通常転送モード
	03					03				02	追っかけ転送モード
	04					04				03	ツイン転送モード
	05					05				04	不応答後転送モード
	06					06				05	不応答後追っかけ転送モード
	07					07				06	不応答後ツイン転送モード
	08					08				07	留守録モード
	09					09				08	応答専用モード
	10					10				09	お話し中モード
	11					11				10	発信者選択モード (転送/留守録)
	12					12				11	通常着信モード
	13					13				12	留守録+転送モード
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					
46	01				48	01					
	02					02					
	03					03					
	04					04					
	05					05					
	06					06					
	07					07					
	08					08					
	09					09					
	10					10					
	11					11					
	12					12					
	13					13					
	14					14					
	15					15					
	16					16					
	17					17					
	18					18					
	19					19					
	20					20					
	21					21					
	22					22					
	23					23					
	24					24					
	25					25					
	26					26					
	27					27					
	28					28					
	29					29					
	30					30					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値				
* 615	[特定発番号の留守番機能 － 発番号の登録] (1/8：テナント番号01～06) ※空欄に特定発番号を記入										設定なし				
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ …D ₂) 特定発番号					D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ …D ₂) 特定発番号						
01		01							11						
		02							12						
		03							13						
		04							14						
		05							15						
		06							16						
		07							17						
		08							18						
		09							19						
		10							20						
02		01							11						
		02							12						
		03							13						
		04							14						
		05							15						
		06							16						
		07							17						
		08							18						
		09							19						
		10							20						
03		01							11						
		02							12						
		03							13						
		04							14						
		05							15						
		06							16						
		07							17						
		08							18						
		09							19						
		10							20						
04		01							11						
		02							12						
		03							13						
		04							14						
		05							15						
		06							16						
		07							17						
		08							18						
		09							19						
		10							20						
05		01							11						
		02							12						
		03							13						
		04							14						
		05							15						
		06							16						
		07							17						
		08							18						
		09							19						
		10							20						
06		01							11						
		02							12						
		03							13						
		04							14						
		05							15						
		06							16						
		07							17						
		08							18						
		09							19						
		10							20						

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値			
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (2/8: テナント番号07~12) ※空欄に特定発番号を記入										設定なし			
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号					D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号					
	07	01							11					
		02							12					
		03							13					
		04							14					
		05							15					
		06							16					
		07							17					
		08							18					
		09							19					
		10							20					
	08	01							11					
		02							12					
		03							13					
		04							14					
		05							15					
		06							16					
		07							17					
		08							18					
		09							19					
		10							20					
	09	01							11					
		02							12					
		03							13					
		04							14					
		05							15					
		06							16					
		07							17					
		08							18					
		09							19					
		10							20					
	10	01							11					
		02							12					
		03							13					
		04							14					
		05							15					
		06							16					
		07							17					
		08							18					
		09							19					
		10							20					
	11	01							11					
		02							12					
		03							13					
		04							14					
		05							15					
		06							16					
		07							17					
		08							18					
		09							19					
		10							20					
	12	01							11					
		02							12					
		03							13					
		04							14					
		05							15					
		06							16					
		07							17					
		08							18					
		09							19					
		10							20					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (3/8: テナント番号13~18) ※空欄に特定発番号を記入										設定なし
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号				D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号			
	13	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	14	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	15	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	16	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	17	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	18	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																											
* 615	<div data-bbox="252 152 1273 199" data-label="Text"> <p>[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (4/8: テナント番号19~24)</p> <p>※空欄に特定発番号を記入</p> </div> <table border="1" data-bbox="268 212 1233 1989"> <thead> <tr> <th data-bbox="268 212 379 271">D₀D₀ テナント番号</th><th data-bbox="379 212 443 271">D₁D₁ 項番</th><th data-bbox="443 212 810 271">D₂(D₂...D₂) 特定発番号</th><th data-bbox="810 212 874 271">D₁D₁ 項番</th><th data-bbox="874 212 1233 271">D₂(D₂...D₂) 特定発番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="10">19</td><td>01</td><td></td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>13</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>14</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>15</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>16</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td>19</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>20</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="10">20</td><td>01</td><td></td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>13</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>14</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>15</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>16</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td>19</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>20</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="10">21</td><td>01</td><td></td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>13</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>14</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>15</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>16</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td>19</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>20</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="10">22</td><td>01</td><td></td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>13</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>14</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>15</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>16</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td>19</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>20</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="10">23</td><td>01</td><td></td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>13</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>14</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>15</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>16</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td>19</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>20</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="10">24</td><td>01</td><td></td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>13</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>14</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>15</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>16</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td>19</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>20</td><td></td></tr> </tbody> </table>		D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号	19	01		11		02		12		03		13		04		14		05		15		06		16		07		17		08		18		09		19		10		20		20	01		11		02		12		03		13		04		14		05		15		06		16		07		17		08		18		09		19		10		20		21	01		11		02		12		03		13		04		14		05		15		06		16		07		17		08		18		09		19		10		20		22	01		11		02		12		03		13		04		14		05		15		06		16		07		17		08		18		09		19		10		20		23	01		11		02		12		03		13		04		14		05		15		06		16		07		17		08		18		09		19		10		20		24	01		11		02		12		03		13		04		14		05		15		06		16		07		17		08		18		09		19		10		20		設定なし
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号																																																																																																																																																																																																																																																										
19	01		11																																																																																																																																																																																																																																																											
	02		12																																																																																																																																																																																																																																																											
	03		13																																																																																																																																																																																																																																																											
	04		14																																																																																																																																																																																																																																																											
	05		15																																																																																																																																																																																																																																																											
	06		16																																																																																																																																																																																																																																																											
	07		17																																																																																																																																																																																																																																																											
	08		18																																																																																																																																																																																																																																																											
	09		19																																																																																																																																																																																																																																																											
	10		20																																																																																																																																																																																																																																																											
20	01		11																																																																																																																																																																																																																																																											
	02		12																																																																																																																																																																																																																																																											
	03		13																																																																																																																																																																																																																																																											
	04		14																																																																																																																																																																																																																																																											
	05		15																																																																																																																																																																																																																																																											
	06		16																																																																																																																																																																																																																																																											
	07		17																																																																																																																																																																																																																																																											
	08		18																																																																																																																																																																																																																																																											
	09		19																																																																																																																																																																																																																																																											
	10		20																																																																																																																																																																																																																																																											
21	01		11																																																																																																																																																																																																																																																											
	02		12																																																																																																																																																																																																																																																											
	03		13																																																																																																																																																																																																																																																											
	04		14																																																																																																																																																																																																																																																											
	05		15																																																																																																																																																																																																																																																											
	06		16																																																																																																																																																																																																																																																											
	07		17																																																																																																																																																																																																																																																											
	08		18																																																																																																																																																																																																																																																											
	09		19																																																																																																																																																																																																																																																											
	10		20																																																																																																																																																																																																																																																											
22	01		11																																																																																																																																																																																																																																																											
	02		12																																																																																																																																																																																																																																																											
	03		13																																																																																																																																																																																																																																																											
	04		14																																																																																																																																																																																																																																																											
	05		15																																																																																																																																																																																																																																																											
	06		16																																																																																																																																																																																																																																																											
	07		17																																																																																																																																																																																																																																																											
	08		18																																																																																																																																																																																																																																																											
	09		19																																																																																																																																																																																																																																																											
	10		20																																																																																																																																																																																																																																																											
23	01		11																																																																																																																																																																																																																																																											
	02		12																																																																																																																																																																																																																																																											
	03		13																																																																																																																																																																																																																																																											
	04		14																																																																																																																																																																																																																																																											
	05		15																																																																																																																																																																																																																																																											
	06		16																																																																																																																																																																																																																																																											
	07		17																																																																																																																																																																																																																																																											
	08		18																																																																																																																																																																																																																																																											
	09		19																																																																																																																																																																																																																																																											
	10		20																																																																																																																																																																																																																																																											
24	01		11																																																																																																																																																																																																																																																											
	02		12																																																																																																																																																																																																																																																											
	03		13																																																																																																																																																																																																																																																											
	04		14																																																																																																																																																																																																																																																											
	05		15																																																																																																																																																																																																																																																											
	06		16																																																																																																																																																																																																																																																											
	07		17																																																																																																																																																																																																																																																											
	08		18																																																																																																																																																																																																																																																											
	09		19																																																																																																																																																																																																																																																											
	10		20																																																																																																																																																																																																																																																											

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
* 615	[特定発番号の留守番機能 － 発番号の登録] (5/8：テナント番号25～30) ※空欄に特定発番号を記入										設定なし
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号				D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号			
	25	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	26	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	27	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	28	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	29	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				
	30	01					11				
		02					12				
		03					13				
		04					14				
		05					15				
		06					16				
		07					17				
		08					18				
		09					19				
		10					20				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (6/8：テナント番号31～36) ※空欄に特定発番号を記入																				設定なし		
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ …D ₂) 特定発番号										D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ …D ₂) 特定発番号									
31		01												11									
		02												12									
		03												13									
		04												14									
		05												15									
		06												16									
		07												17									
		08												18									
		09												19									
		10												20									
32		01												11									
		02												12									
		03												13									
		04												14									
		05												15									
		06												16									
		07												17									
		08												18									
		09												19									
		10												20									
33		01												11									
		02												12									
		03												13									
		04												14									
		05												15									
		06												16									
		07												17									
		08												18									
		09												19									
		10												20									
34		01												11									
		02												12									
		03												13									
		04												14									
		05												15									
		06												16									
		07												17									
		08												18									
		09												19									
		10												20									
35		01												11									
		02												12									
		03												13									
		04												14									
		05												15									
		06												16									
		07												17									
		08												18									
		09												19									
		10												20									
36		01												11									
		02												12									
		03												13									
		04												14									
		05												15									
		06												16									
		07												17									
		08												18									
		09												19									
		10												20									

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																初期値	
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (7/8: テナント番号37~42) ※空欄に特定発番号を記入																設定なし	
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号								D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号							
37	01									11								
	02									12								
	03									13								
	04									14								
	05									15								
	06									16								
	07									17								
	08									18								
	09									19								
	10									20								
38	01									11								
	02									12								
	03									13								
	04									14								
	05									15								
	06									16								
	07									17								
	08									18								
	09									19								
	10									20								
39	01									11								
	02									12								
	03									13								
	04									14								
	05									15								
	06									16								
	07									17								
	08									18								
	09									19								
	10									20								
40	01									11								
	02									12								
	03									13								
	04									14								
	05									15								
	06									16								
	07									17								
	08									18								
	09									19								
	10									20								
41	01									11								
	02									12								
	03									13								
	04									14								
	05									15								
	06									16								
	07									17								
	08									18								
	09									19								
	10									20								
42	01									11								
	02									12								
	03									13								
	04									14								
	05									15								
	06									16								
	07									17								
	08									18								
	09									19								
	10									20								

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録] (8/8：テナント番号43～48) ※空欄に特定発番号を記入																				設定なし			
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ …D ₂) 特定発番号										D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ …D ₂) 特定発番号										
	43	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	44	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	45	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	46	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	47	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										
	48	01												11										
		02												12										
		03												13										
		04												14										
		05												15										
		06												16										
		07												17										
		08												18										
		09												19										
		10												20										

外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
* 616	[特定発番号の留守番機能 - モード／転送先選択] (1/8: テナント番号01~06) ※空欄にモード (01~12: 右下の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入								11,, : 通常着信 モード
	D ₀ D ₀ テナ 番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)
	01	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	02	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	03	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	04	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	05	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	06	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D ₂ D ₂	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
*616	[特定発番号の留守番機能 - モード/転送先選択] (2/8:テナント番号07~12) ※空欄にモード (01~12:右下の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入								11,, : 通常着信モード
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)
	07	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	08	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	09	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	10	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	11	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	12	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D ₂ D ₂	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
* 616	[特定発番号の留守番機能 - モード／転送先選択] (3/8:テナント番号13~18) ※空欄にモード (01~12:右下の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入								11,, : 通常着信 モード
	D ₀ D ₀ 発番 番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)
	13	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	14	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	15	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	16	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	17	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	18	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D ₂ D ₂	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
* 616	[特定発番号の留守番機能 - モード／転送先選択] (4/8: テナント番号19~24) ※空欄にモード (01~12: 右下の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入								11,, : 通常着信 モード
	D ₀ D ₀ テナ 番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)
	19	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	20	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	21	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	22	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	23	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	24	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D ₂ D ₂	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
* 616	[特定発番号の留守番機能 - モード／転送先選択] (5/8: テナント番号 25~30) ※空欄にモード (01~12: 右下の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入								11,, : 通常着信 モード
	D ₀ D ₀ 発番 番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)
	25	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	26	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	27	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	28	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	29	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	30	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D ₂ D ₂	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
*616	[特定発番号の留守番機能 - モード/転送先選択] (6/8: テナント番号31~36) ※空欄にモード (01~12: 右下の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入								11,, : 通常着信 モード
	D ₀ D ₀ テナ 番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)
31		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
32		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
33		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
34		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
35		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
36		01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D ₂ D ₂	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
* 616	[特定発番号の留守番機能 - モード／転送先選択] (7/8: テナント番号37~42) ※空欄にモード (01~12: 右下の表参照)、転送先番号 (01~14) を記入								11,, : 通常着信 モード
	D ₀ D ₀ 発番 番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)
	37	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	38	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	39	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	40	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	41	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	42	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D ₂ D ₂	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード

外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値	
* 616	[特定発番号の留守番機能 - モード／転送先選択] (8/8：テナント番号43～48) ※空欄にモード* (01～12：右下の表参照)、転送先番号 (01～14) を記入								11,, : 通常着信 モード*	
	D ₀ D ₀ テナ 番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード*	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード*	D ₃ D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	
	43	01					11			
		02					12			
		03					13			
		04					14			
		05					15			
		06					16			
		07					17			
		08					18			
		09					19			
		10					20			
	44	01					11			
		02					12			
		03					13			
		04					14			
		05					15			
		06					16			
		07					17			
		08					18			
		09					19			
		10					20			
	45	01					11			
		02					12			
		03					13			
		04					14			
		05					15			
		06					16			
		07					17			
		08					18			
		09					19			
		10					20			
	46	01					11			
		02					12			
		03					13			
		04					14			
		05					15			
		06					16			
		07					17			
		08					18			
		09					19			
		10					20			
	47	01					11			
		02					12			
		03					13			
		04					14			
		05					15			
		06					16			
		07					17			
		08					18			
		09					19			
		10					20			
	48	01					11			
		02					12			
		03					13			
		04					14			
		05					15			
		06					16			
		07					17			
		08					18			
		09					19			
		10					20			

D ₂ D ₂	モード*
01	通常転送モード*
02	追っかけ転送モード*
03	ツイン転送モード*
04	不応答後転送モード*
05	不応答後追っかけ転送モード*
06	不応答後ツイン転送モード*
07	留守録モード*
08	応答専用モード*
09	お話し中モード*
10	発信者選択モード* (転送/留守録)
11	通常着信モード*
12	留守録+転送モード*

外線系その他のコマンド

コマンド	データ			初期値
* 617	[転送呼出中の処理]			0:疑似呼出音 (RBT)
	D	0	1	
	転送呼出中の処理	疑似呼出音 (RBT)	発信側の回線の音	
* 618	[転送電話追っかけモードリトライ]			0:最初の相手にリトライする (追っかけない)
	D	0	1	
	リトライ方法	最初の相手にリトライする (追っかけない)	次の相手にリトライする (追っかける)	
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (1/12: テナント番号01~04)			設定なし
	※空欄に転送先電話番号を記入			
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ ...D ₃) 電話番号	
			D ₂ 1 (前半)	D ₂ 2 (後半)
01	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
02	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
03	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
04	01			
	02			
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
	09			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値	
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (2/12：テナント番号05～08) ※空欄に転送先電話番号を記入													設定なし
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ …D ₃) 電話番号											
			D ₂ 1 (前半)					D ₂ 2 (後半)						
	05	01												
		02												
		03												
		04												
		05												
		06												
		07												
	06	08												
		09												
		10												
		11												
		12												
13														
14														
07	01													
	02													
	03													
	04													
	05													
	06													
	07													
08	08													
	09													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													

外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (3/12 : テナント番号09~12) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ ...D ₃)				電話番号							
		D ₂ 1 (前半)				D ₂ 2 (後半)							
09	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
10	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
11	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
12	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																				
* 619	<div>[転送電話の転送先電話番号の登録] (4/12：テナント番号13～16)</div> <div>※空欄に転送先電話番号を記入</div> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁ 転送先番号</th><th colspan="2">D₃(D₃…D₃) 電話番号</th></tr><tr><th></th><th></th><th>D₂ 1(前半)</th><th>D₂ 2(後半)</th></tr><tr><td rowspan="14">13</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">14</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">15</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">16</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ …D ₃) 電話番号				D ₂ 1(前半)	D ₂ 2(後半)	13	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			14	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			15	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			16	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			設定なし
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ …D ₃) 電話番号																																																																																																																																																																																				
		D ₂ 1(前半)	D ₂ 2(後半)																																																																																																																																																																																			
13	01																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																					
	13																																																																																																																																																																																					
	14																																																																																																																																																																																					
14	01																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																					
	13																																																																																																																																																																																					
	14																																																																																																																																																																																					
15	01																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																					
	13																																																																																																																																																																																					
	14																																																																																																																																																																																					
16	01																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																					
	13																																																																																																																																																																																					
	14																																																																																																																																																																																					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																				
* 619	<div>[転送電話の転送先電話番号の登録] (5/12：テナント番号17～20) ※空欄に転送先電話番号を記入</div> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁ 転送先番号</th><th colspan="2">D₃(D₃…D₃) 電話番号</th></tr><tr><th></th><th></th><th>D₂ 1 (前半)</th><th>D₂ 2 (後半)</th></tr><tr><td rowspan="14">17</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">18</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">19</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">20</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ …D ₃) 電話番号				D ₂ 1 (前半)	D ₂ 2 (後半)	17	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			18	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			19	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			20	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			設定なし
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ …D ₃) 電話番号																																																																																																																																																																																				
		D ₂ 1 (前半)	D ₂ 2 (後半)																																																																																																																																																																																			
17	01																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																					
	13																																																																																																																																																																																					
	14																																																																																																																																																																																					
18	01																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																					
	13																																																																																																																																																																																					
	14																																																																																																																																																																																					
19	01																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																					
	13																																																																																																																																																																																					
	14																																																																																																																																																																																					
20	01																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																					
	13																																																																																																																																																																																					
	14																																																																																																																																																																																					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (6/12：テナント番号21～24) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ …D ₃) 電話番号										
			D ₂ 1 (前半)					D ₂ 2 (後半)					
21		01											
		02											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
22		01											
		02											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
23		01											
		02											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											
24		01											
		02											
		03											
		04											
		05											
		06											
		07											
		08											
		09											
		10											
		11											
		12											
		13											
		14											

外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (7/12: テナント番号25~28) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ ...D ₃)				電話番号							
		D ₂ 1 (前半)				D ₂ 2 (後半)							
25	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
26	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
27	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
28	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																				
* 619	<div>[転送電話の転送先電話番号の登録] (8/12：テナント番号29～32)</div> <div>※空欄に転送先電話番号を記入</div> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁ 転送先番号</th><th colspan="2">D₃(D₃…D₃) 電話番号</th></tr><tr><th></th><th></th><th>D₂ 1 (前半)</th><th>D₂ 2 (後半)</th></tr><tr><td rowspan="14">29</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">30</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">31</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">32</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ …D ₃) 電話番号				D ₂ 1 (前半)	D ₂ 2 (後半)	29	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			30	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			31	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			32	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			設定なし
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ …D ₃) 電話番号																																																																																																																																																																																				
		D ₂ 1 (前半)	D ₂ 2 (後半)																																																																																																																																																																																			
29	01																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																					
	13																																																																																																																																																																																					
	14																																																																																																																																																																																					
30	01																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																					
	13																																																																																																																																																																																					
	14																																																																																																																																																																																					
31	01																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																					
	13																																																																																																																																																																																					
	14																																																																																																																																																																																					
32	01																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																					
	12																																																																																																																																																																																					
	13																																																																																																																																																																																					
	14																																																																																																																																																																																					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (9/12 : テナント番号33~36) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ ...D ₃)				電話番号							
		D ₂ 1 (前半)				D ₂ 2 (後半)							
33	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
34	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
35	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
36	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												

外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値	
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (10/12：テナント番号37～40) ※空欄に転送先電話番号を記入													設定なし
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ …D ₃)						電話番号					
			D ₂ 1 (前半)						D ₂ 2 (後半)					
	37	01												
		02												
		03												
		04												
		05												
		06												
		07												
		08												
		09												
		10												
		11												
		12												
		13												
		14												
	38	01												
		02												
		03												
		04												
		05												
		06												
		07												
		08												
		09												
		10												
		11												
		12												
		13												
		14												
	39	01												
		02												
		03												
		04												
		05												
		06												
		07												
		08												
		09												
		10												
		11												
		12												
		13												
		14												
	40	01												
		02												
		03												
		04												
		05												
		06												
		07												
		08												
		09												
		10												
		11												
		12												
		13												
14														

外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (11/12: テナント番号41~44) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ ...D ₃)				電話番号							
		D ₂ 1 (前半)				D ₂ 2 (後半)							
41	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
42	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
43	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
44	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												

外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値		
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] (12/12: テナント番号45～48) ※空欄に転送先電話番号を記入												設定なし		
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ …D ₃) 電話番号												
			D ₂ 1 (前半)						D ₂ 2 (後半)						
	45	01													
		02													
		03													
		04													
		05													
		06													
		07													
		08													
		09													
		10													
		11													
		12													
		13													
		14													
	46	01													
		02													
		03													
		04													
		05													
		06													
		07													
		08													
		09													
		10													
		11													
		12													
		13													
		14													
	47	01													
		02													
		03													
		04													
		05													
		06													
		07													
		08													
		09													
		10													
		11													
		12													
		13													
		14													
	48	01													
		02													
		03													
		04													
		05													
		06													
		07													
		08													
		09													
		10													
		11													
		12													
		13													
14															

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 620	[外線手動転送時の外線自動発信] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
外線自動発信		1	あり																		

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 620	[外線手動転送時の外線自動発信] (2/2: 収容位置501~556、601~656、701~756、801~928) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
	D ₂	0	なし																			
	外線自動発信	1	あり																			
* 621	[外線手動転送時のコールバック機能]																					
	D		0	1																		
	外線手動転送時のコールバック		なし	あり																		
* 622	[ISDN-アナログ外線間の転送電話可否]																					
	D		0	1																		
	ISDN-アナログ外線間の転送電話		不可	可																		

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																												
* 623	<div>[転送電話の自動通話録音]</div> <table><tr><td>D₀D₀ 転送番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₂ 自動録音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 転送番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₂ 自動録音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 転送番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂ 自動録音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>自動録音</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 転送番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₂ 自動録音																	D ₀ D ₀ 転送番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₂ 自動録音																	D ₀ D ₀ 転送番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ 自動録音																	D ₂	0	1	自動録音	なし	あり	0:なし
D ₀ D ₀ 転送番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																														
D ₂ 自動録音																																																																																																														
D ₀ D ₀ 転送番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																														
D ₂ 自動録音																																																																																																														
D ₀ D ₀ 転送番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																														
D ₂ 自動録音																																																																																																														
D ₂	0	1																																																																																																												
自動録音	なし	あり																																																																																																												
* 624	<div>[不応答転送の不応答時間]</div> <table><tr><td>D D</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>不応答時間(秒)</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td><td>33</td><td>36</td><td>39</td><td>42</td><td>45</td></tr></table> <table><tr><td>D D</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>不応答時間(秒)</td><td>48</td><td>51</td><td>54</td><td>57</td><td>60</td><td>63</td><td>66</td><td>69</td><td>72</td><td>75</td><td>78</td><td>81</td><td>84</td><td>87</td><td>90</td></tr></table>	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	不応答時間(秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	D D	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	不応答時間(秒)	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	04:12秒																																												
D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																															
不応答時間(秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45																																																																																															
D D	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																															
不応答時間(秒)	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90																																																																																															
* 625	<div>[転送電話リトライ回数] ※空欄に設定回数を記入</div> <table><tr><td>D D</td><td>01~15</td></tr><tr><td>リトライ回数</td><td>回</td></tr></table>	D D	01~15	リトライ回数	回	15:15回																																																																																																								
D D	01~15																																																																																																													
リトライ回数	回																																																																																																													
* 628	<div>[転送先への転送電話通知]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>転送電話通知</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	転送電話通知	なし	あり	0:なし																																																																																																						
D	0	1																																																																																																												
転送電話通知	なし	あり																																																																																																												
* 629 5-1版~	<div>[発信済MA携帯へ転送時の待ち合わせ時間]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>待ち合わせ時間</td><td>無制限</td><td>9秒</td><td>18秒</td><td>27秒</td><td>36秒</td><td>45秒</td><td>54秒</td><td>63秒</td><td>72秒</td><td>81秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	待ち合わせ時間	無制限	9秒	18秒	27秒	36秒	45秒	54秒	63秒	72秒	81秒	0:無制限																																																																																						
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																				
待ち合わせ時間	無制限	9秒	18秒	27秒	36秒	45秒	54秒	63秒	72秒	81秒																																																																																																				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 631	[外線割込通話の可否] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0: 不可
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
	D ₂	0	不可																		
D ₀ D ₀ D ₀	割込通話	1	可																		

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 631	[外線割込通話の可否] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756)																				0: 不可		
	※空欄該当部分をマ-ク																						
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D ₂	0	不可																				
	割込通話	1	可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D ₂	0	不可																				
	割込通話	1	可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D ₂	0	不可																				
	割込通話	1	可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D ₂	0	不可																				
	割込通話	1	可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D ₂	0	不可																				
	割込通話	1	可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D ₂	0	不可																					
割込通話	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
D ₂	0	不可																					
割込通話	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
D ₂	0	不可																					
割込通話	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
D ₂	0	不可																					
割込通話	1	可																					

コマンド	データ																			初期値	
* 632	[外線被割込通話の可否] (1/2：収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマーク																			1:可	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀																					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 632	[外線被割込通話の可否] (2/2 : 収容位置 501~556、601~656、701~756、801~928) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:可
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂	0 不可																				
被割込	1 可																				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 633	[外線被割込通話時のアラーム送出] (1/2 : 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 633	[外線被割込通話時のアラーム送出] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756)																				0:なし		
	※空欄該当部分をマ-ク																						
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D ₂	0	なし																				
	アラ-ム送出	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D ₂	0	なし																				
	アラ-ム送出	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D ₂	0	なし																				
	アラ-ム送出	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D ₂	0	なし																				
	アラ-ム送出	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D ₂	0	なし																				
	アラ-ム送出	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D ₂	0	なし																				
アラ-ム送出	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
D ₂	0	なし																					
アラ-ム送出	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
D ₂	0	なし																					
アラ-ム送出	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
D ₂	0	なし																					
アラ-ム送出	1	あり																					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 634	[外線通話モニタ(聴話)の可否]																				1:可	
	(2/2: 収容位置501~556、601~656、701~756、801~928)																					
	※空欄該当部分をマ-ク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518		
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538		
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618		
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638		
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718		
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738		
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818		
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838		
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858		
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878		
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898		
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918		
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
	D ₂	0	不可																			
	外線通話マ-ク	1	可																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 635	[外線通話被モニタ(被聴話)の可否] (1/2: 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	不可																		
被モニタ		1	可																		

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 635	[外線通話被モニタ(被聴話)の可否]																				1:可	
	(2/2: 収容位置501~556、601~656、701~756、801~928)																					
	※空欄該当部分をマ-ク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518		
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538		
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618		
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638		
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718		
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738		
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818		
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838		
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858		
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878		
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898		
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918		
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
	D ₂	0 不可																				
	被モニタ	1 可																				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 636	[外線通話被モニタ(被聴話)時のアラーム] (1/2 : 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 636	[外線通話被モニタ(被聴話)時のアラーム] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂		0	なし																		
アラ-ム送出		1	あり																		

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 640	<p>[外線テナント種別] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td rowspan="4">D₂ テナント種別(昼)</td> <td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>発着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>完全テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">D₃ テナント種別(夜)</td> <td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>発着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>完全テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td rowspan="4">D₂ テナント種別(昼)</td> <td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>発着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>完全テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">D₃ テナント種別(夜)</td> <td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>発着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>完全テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td rowspan="4">D₂ テナント種別(昼)</td> <td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>発着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>完全テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">D₃ テナント種別(夜)</td> <td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>発着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>完全テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td rowspan="4">D₂ テナント種別(昼)</td> <td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>発着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>完全テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">D₃ テナント種別(夜)</td> <td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>発着信テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>完全テナ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ テナント種別(昼)	0	なし																							1	着信テナ																							2	発着信テナ																							3	完全テナ																							D ₃ テナント種別(夜)	0	なし																							1	着信テナ																							2	発着信テナ																							3	完全テナ																							D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ テナント種別(昼)	0	なし																							1	着信テナ																							2	発着信テナ																							3	完全テナ																							D ₃ テナント種別(夜)	0	なし																							1	着信テナ																							2	発着信テナ																							3	完全テナ																							D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂ テナント種別(昼)	0	なし																							1	着信テナ																							2	発着信テナ																							3	完全テナ																							D ₃ テナント種別(夜)	0	なし																							1	着信テナ																							2	発着信テナ																							3	完全テナ																							D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂ テナント種別(昼)	0	なし																							1	着信テナ																							2	発着信テナ																							3	完全テナ																							D ₃ テナント種別(夜)	0	なし																							1	着信テナ																							2	発着信テナ																							3	完全テナ																							0, 0: なし
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ テナント種別(昼)	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2	発着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	完全テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₃ テナント種別(夜)	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2	発着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	完全テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ テナント種別(昼)	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2	発着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	完全テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₃ テナント種別(夜)	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2	発着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	完全テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ テナント種別(昼)	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2	発着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	完全テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₃ テナント種別(夜)	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2	発着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	完全テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ テナント種別(昼)	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2	発着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	完全テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₃ テナント種別(夜)	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2	発着信テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	完全テナ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 641	<p>[外線毎のテナント番号] ※空欄にテナント番号 (01～48) を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr> <td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr> <td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ D ₂ テナント番号																									D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ D ₂ テナント番号																									D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂ D ₂ テナント番号																									D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂ D ₂ テナント番号																									01: テナント01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (1/32：収容位置101～120) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																			初期値	
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (2/32：収容位置121～140)																			全テナント1:使用可	
	※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				
D ₂ D ₂ テナント番号	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
48																					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (3/32：収容位置141～160) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																						
* 642	<div>[電話機毎の使用可能テナント番号] (4/32 : 収容位置161～164) ※空欄にD₃のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入</div> <table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>161</th><th>162</th><th>163</th><th>164</th></tr><tr><td rowspan="48">D₂D₂ テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164	D ₂ D ₂ テナント番号	01				02				03				04				05				06				07				08				09				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48				全テナント1:使用可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ テナント番号	01																																																																																																																																																																																																							
	02																																																																																																																																																																																																							
	03																																																																																																																																																																																																							
	04																																																																																																																																																																																																							
	05																																																																																																																																																																																																							
	06																																																																																																																																																																																																							
	07																																																																																																																																																																																																							
	08																																																																																																																																																																																																							
	09																																																																																																																																																																																																							
	10																																																																																																																																																																																																							
	11																																																																																																																																																																																																							
	12																																																																																																																																																																																																							
	13																																																																																																																																																																																																							
	14																																																																																																																																																																																																							
	15																																																																																																																																																																																																							
	16																																																																																																																																																																																																							
	17																																																																																																																																																																																																							
	18																																																																																																																																																																																																							
	19																																																																																																																																																																																																							
	20																																																																																																																																																																																																							
	21																																																																																																																																																																																																							
	22																																																																																																																																																																																																							
	23																																																																																																																																																																																																							
	24																																																																																																																																																																																																							
	25																																																																																																																																																																																																							
	26																																																																																																																																																																																																							
	27																																																																																																																																																																																																							
	28																																																																																																																																																																																																							
	29																																																																																																																																																																																																							
	30																																																																																																																																																																																																							
	31																																																																																																																																																																																																							
	32																																																																																																																																																																																																							
	33																																																																																																																																																																																																							
	34																																																																																																																																																																																																							
	35																																																																																																																																																																																																							
	36																																																																																																																																																																																																							
	37																																																																																																																																																																																																							
	38																																																																																																																																																																																																							
	39																																																																																																																																																																																																							
	40																																																																																																																																																																																																							
	41																																																																																																																																																																																																							
	42																																																																																																																																																																																																							
	43																																																																																																																																																																																																							
	44																																																																																																																																																																																																							
	45																																																																																																																																																																																																							
	46																																																																																																																																																																																																							
	47																																																																																																																																																																																																							
	48																																																																																																																																																																																																							

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機 毎の使用可能テナント番号] (5/32 : 収容位置 201～220)																				全テナント1:使用可
	※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (6/32 : 収容位置221～240)																				全テナント1:使用可
	※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				
D ₂ D ₂ テナント番号	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
48																					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (7/32：収容位置241～260) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																						
* 642	<div><div>[電話機毎の使用可能テナント番号] (8/32 : 収容位置 261～264) ※空欄にD₃のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入</div><table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>261</th><th>262</th><th>263</th><th>264</th></tr><tr><td rowspan="48">D₂D₂ テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264	D ₂ D ₂ テナント番号	01				02				03				04				05				06				07				08				09				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48				全テナント1:使用可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ テナント番号	01																																																																																																																																																																																																							
	02																																																																																																																																																																																																							
	03																																																																																																																																																																																																							
	04																																																																																																																																																																																																							
	05																																																																																																																																																																																																							
	06																																																																																																																																																																																																							
	07																																																																																																																																																																																																							
	08																																																																																																																																																																																																							
	09																																																																																																																																																																																																							
	10																																																																																																																																																																																																							
	11																																																																																																																																																																																																							
	12																																																																																																																																																																																																							
	13																																																																																																																																																																																																							
	14																																																																																																																																																																																																							
	15																																																																																																																																																																																																							
	16																																																																																																																																																																																																							
	17																																																																																																																																																																																																							
	18																																																																																																																																																																																																							
	19																																																																																																																																																																																																							
	20																																																																																																																																																																																																							
	21																																																																																																																																																																																																							
	22																																																																																																																																																																																																							
	23																																																																																																																																																																																																							
	24																																																																																																																																																																																																							
	25																																																																																																																																																																																																							
	26																																																																																																																																																																																																							
	27																																																																																																																																																																																																							
	28																																																																																																																																																																																																							
	29																																																																																																																																																																																																							
	30																																																																																																																																																																																																							
	31																																																																																																																																																																																																							
	32																																																																																																																																																																																																							
	33																																																																																																																																																																																																							
	34																																																																																																																																																																																																							
	35																																																																																																																																																																																																							
	36																																																																																																																																																																																																							
	37																																																																																																																																																																																																							
	38																																																																																																																																																																																																							
	39																																																																																																																																																																																																							
	40																																																																																																																																																																																																							
	41																																																																																																																																																																																																							
	42																																																																																																																																																																																																							
	43																																																																																																																																																																																																							
	44																																																																																																																																																																																																							
	45																																																																																																																																																																																																							
	46																																																																																																																																																																																																							
	47																																																																																																																																																																																																							
	48																																																																																																																																																																																																							

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (9/32 : 収容位置301～320)																				全テナント1:使用可
	※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
*642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (10/32: 収容位置321~340) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
D ₂ D ₂ テナント番号	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																												初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (11/32 : 収容位置341~360) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																												全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360								
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																											
		02																											
		03																											
		04																											
		05																											
		06																											
		07																											
		08																											
		09																											
		10																											
		11																											
		12																											
		13																											
		14																											
		15																											
		16																											
		17																											
		18																											
		19																											
		20																											
		21																											
		22																											
		23																											
		24																											
		25																											
		26																											
		27																											
		28																											
		29																											
		30																											
		31																											
		32																											
		33																											
		34																											
		35																											
		36																											
		37																											
		38																											
		39																											
		40																											
		41																											
		42																											
		43																											
		44																											
		45																											
		46																											
		47																											
		48																											

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																						
* 642	<div><div>[電話機毎の使用可能テナント番号] (12/32 : 収容位置361～364)</div><div>※空欄にD₃のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入</div><table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>361</th><th>362</th><th>363</th><th>364</th></tr><tr><td rowspan="48">D₂D₂ テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364	D ₂ D ₂ テナント番号	01				02				03				04				05				06				07				08				09				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48				全テナント1:使用可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ テナント番号	01																																																																																																																																																																																																							
	02																																																																																																																																																																																																							
	03																																																																																																																																																																																																							
	04																																																																																																																																																																																																							
	05																																																																																																																																																																																																							
	06																																																																																																																																																																																																							
	07																																																																																																																																																																																																							
	08																																																																																																																																																																																																							
	09																																																																																																																																																																																																							
	10																																																																																																																																																																																																							
	11																																																																																																																																																																																																							
	12																																																																																																																																																																																																							
	13																																																																																																																																																																																																							
	14																																																																																																																																																																																																							
	15																																																																																																																																																																																																							
	16																																																																																																																																																																																																							
	17																																																																																																																																																																																																							
	18																																																																																																																																																																																																							
	19																																																																																																																																																																																																							
	20																																																																																																																																																																																																							
	21																																																																																																																																																																																																							
	22																																																																																																																																																																																																							
	23																																																																																																																																																																																																							
	24																																																																																																																																																																																																							
	25																																																																																																																																																																																																							
	26																																																																																																																																																																																																							
	27																																																																																																																																																																																																							
	28																																																																																																																																																																																																							
	29																																																																																																																																																																																																							
	30																																																																																																																																																																																																							
	31																																																																																																																																																																																																							
	32																																																																																																																																																																																																							
	33																																																																																																																																																																																																							
	34																																																																																																																																																																																																							
	35																																																																																																																																																																																																							
	36																																																																																																																																																																																																							
	37																																																																																																																																																																																																							
	38																																																																																																																																																																																																							
	39																																																																																																																																																																																																							
	40																																																																																																																																																																																																							
	41																																																																																																																																																																																																							
	42																																																																																																																																																																																																							
	43																																																																																																																																																																																																							
	44																																																																																																																																																																																																							
	45																																																																																																																																																																																																							
	46																																																																																																																																																																																																							
	47																																																																																																																																																																																																							
	48																																																																																																																																																																																																							

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (13/32 : 収容位置 401~420) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (14/32 : 収容位置421～440)																				全テナント1:使用可
	※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (15/32 : 収容位置 441~460) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																						
* 642	<div>[電話機毎の使用可能テナント番号] (16/32 : 収容位置 461 ~ 464) ※空欄にD₃のデータ (0: 使用不可、または1: 使用可) を記入</div> <table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>461</th><th>462</th><th>463</th><th>464</th></tr><tr><td rowspan="48">D₂D₂ テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464	D ₂ D ₂ テナント番号	01				02				03				04				05				06				07				08				09				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48				全テナント1: 使用可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ テナント番号	01																																																																																																																																																																																																							
	02																																																																																																																																																																																																							
	03																																																																																																																																																																																																							
	04																																																																																																																																																																																																							
	05																																																																																																																																																																																																							
	06																																																																																																																																																																																																							
	07																																																																																																																																																																																																							
	08																																																																																																																																																																																																							
	09																																																																																																																																																																																																							
	10																																																																																																																																																																																																							
	11																																																																																																																																																																																																							
	12																																																																																																																																																																																																							
	13																																																																																																																																																																																																							
	14																																																																																																																																																																																																							
	15																																																																																																																																																																																																							
	16																																																																																																																																																																																																							
	17																																																																																																																																																																																																							
	18																																																																																																																																																																																																							
	19																																																																																																																																																																																																							
	20																																																																																																																																																																																																							
	21																																																																																																																																																																																																							
	22																																																																																																																																																																																																							
	23																																																																																																																																																																																																							
	24																																																																																																																																																																																																							
	25																																																																																																																																																																																																							
	26																																																																																																																																																																																																							
	27																																																																																																																																																																																																							
	28																																																																																																																																																																																																							
	29																																																																																																																																																																																																							
	30																																																																																																																																																																																																							
	31																																																																																																																																																																																																							
	32																																																																																																																																																																																																							
	33																																																																																																																																																																																																							
	34																																																																																																																																																																																																							
	35																																																																																																																																																																																																							
	36																																																																																																																																																																																																							
	37																																																																																																																																																																																																							
	38																																																																																																																																																																																																							
	39																																																																																																																																																																																																							
	40																																																																																																																																																																																																							
	41																																																																																																																																																																																																							
	42																																																																																																																																																																																																							
	43																																																																																																																																																																																																							
	44																																																																																																																																																																																																							
	45																																																																																																																																																																																																							
	46																																																																																																																																																																																																							
	47																																																																																																																																																																																																							
	48																																																																																																																																																																																																							

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (17/32：収容位置501～520) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (18/32 : 収容位置521~540) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																初期値	
* 642	[電話機 毎の使用可能テナント番号] (19/32 : 収容位置541～556)																	全テナント1:使用可
	※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																
		37																
		38																
		39																
		40																
		41																
		42																
		43																
		44																
		45																
		46																
	47																	
	48																	

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (20/32 : 収容位置601~620) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
D ₂ D ₂ テナント番号	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (21/32：収容位置621～640) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 642	<div>[電話機毎の使用可能テナント番号] (22/32 : 収容位置641～656)</div> <div>※空欄にD₃のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入</div> <table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>641</th><th>642</th><th>643</th><th>644</th><th>645</th><th>646</th><th>647</th><th>648</th><th>649</th><th>650</th><th>651</th><th>652</th><th>653</th><th>654</th><th>655</th><th>656</th></tr><tr><td rowspan="48">D₂D₂ テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	D ₂ D ₂ テナント番号	01																02																03																04																05																06																07																08																09																10																11																12																13																14																15																16																17																18																19																20																21																22																23																24																25																26																27																28																29																30																31																32																33																34																35																36																37																38																39																40																41																42																43																44																45																46																47																48																全テナント1:使用可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ テナント番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機 毎の使用可能テナント番号] (23/32 : 収容位置 701～720)																				全テナント1:使用可
	※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (24/32 : 収容位置 721~740) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 642	<div><div>[電話機毎の使用可能テナント番号] (25/32 : 収容位置 741～756) ※空欄にD₃のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入</div><table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>741</th><th>742</th><th>743</th><th>744</th><th>745</th><th>746</th><th>747</th><th>748</th><th>749</th><th>750</th><th>751</th><th>752</th><th>753</th><th>754</th><th>755</th><th>756</th></tr><tr><td rowspan="32">D₂D₂ テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>全テナント1:使用可</div>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	D ₂ D ₂ テナント番号	01																02																03																04																05																06																07																08																09																10																11																12																13																14																15																16																17																18																19																20																21																22																23																24																25																26																27																28																29																30																31																32																33																34																35																36																37																38																39																40																41																42																43																44																45																46																47																48															
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂ D ₂ テナント番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (26/32 : 収容位置801~820) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
D ₂ D ₂ テナント番号	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (27/32 : 収容位置821~840) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (28/32：収容位置841～860) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
D ₂ D ₂ テナント番号	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (29/32 : 収容位置861~880) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (30/32 : 収容位置881~900) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
D ₂ D ₂ テナント番号	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] (31/32 : 収容位置901~920) ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入																				全テナント1:使用可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
	D ₂ D ₂ テナント番号	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 642	<div><div>[電話機毎の使用可能テナント番号] (32/32 : 収容位置921～928) ※空欄にD₃のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入</div><table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>921</th><th>922</th><th>923</th><th>924</th><th>925</th><th>926</th><th>927</th><th>928</th></tr><tr><td rowspan="48">D₂D₂ テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928	D ₂ D ₂ テナント番号	01								02								03								04								05								06								07								08								09								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23								24								25								26								27								28								29								30								31								32								33								34								35								36								37								38								39								40								41								42								43								44								45								46								47								48								全テナント1:使用可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ テナント番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 643	<div>[DILIN番号毎のテナント番号] ※空欄にテナント番号 (01～48) を記入</div> <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr><tr><td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr><tr><td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₂ D ₂ テナント番号																	D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₂ D ₂ テナント番号																	D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ D ₂ テナント番号																	D ₀ D ₀ DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	D ₂ D ₂ テナント番号																	D ₀ D ₀ DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	D ₂ D ₂ テナント番号																	D ₀ D ₀ DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂ D ₂ テナント番号																	[全DILIN番号] 01:テナント01																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																								初期値			
* 650	[バーチャルライン方式の有無]																								0:なし			
	D		0		1																							
	バーチャルライン方式		なし		あり																							
* 651	[外線の代表グループの設定] ※空欄に外線代表グループ番号(00～32)を記入																								00:グループ00			
	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	D ₂ D ₂ グループ番号																											
	D ₀ D ₀ 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	D ₂ D ₂ グループ番号																											
	D ₀ D ₀ 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72		
	D ₂ D ₂ グループ番号																											
	D ₀ D ₀ 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96		
	D ₂ D ₂ グループ番号																											

外線系その他のコマンド

[illegible]

外線系その他のコマンド

[illegible]

外線系その他のコマンド

コマンド	データ															初期値	
* 654	[DILIN番号毎の発信／着信可能数]															99, 99, 99, 99:	
	※空欄に発信可能数、着信可能数 (00～95/99:制限なし) を記入															全て制限なし	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D ₂ D ₂ 発信可能数 (昼)																
	D ₃ D ₃ 発信可能数 (夜)																
	D ₄ D ₄ 着信可能数 (昼)																
	D ₅ D ₅ 着信可能数 (夜)																
	D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D ₂ D ₂ 発信可能数 (昼)																
	D ₃ D ₃ 発信可能数 (夜)																
	D ₄ D ₄ 着信可能数 (昼)																
	D ₅ D ₅ 着信可能数 (夜)																
	D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D ₂ D ₂ 発信可能数 (昼)																
	D ₃ D ₃ 発信可能数 (夜)																
	D ₄ D ₄ 着信可能数 (昼)																
	D ₅ D ₅ 着信可能数 (夜)																
	D ₀ D ₀ DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	D ₂ D ₂ 発信可能数 (昼)																
	D ₃ D ₃ 発信可能数 (夜)																
	D ₄ D ₄ 着信可能数 (昼)																
	D ₅ D ₅ 着信可能数 (夜)																
	D ₀ D ₀ DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	D ₂ D ₂ 発信可能数 (昼)																
	D ₃ D ₃ 発信可能数 (夜)																
	D ₄ D ₄ 着信可能数 (昼)																
	D ₅ D ₅ 着信可能数 (夜)																
	D ₀ D ₀ DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	D ₂ D ₂ 発信可能数 (昼)																
	D ₃ D ₃ 発信可能数 (夜)																
	D ₄ D ₄ 着信可能数 (昼)																
	D ₅ D ₅ 着信可能数 (夜)																

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 659	[着信 ボタンのランプ表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>通話中の着信表示</td><td>通話中はマイライン表示 (通話中の着信表示は行わない)</td><td>通話中着信があれば 着信表示する</td></tr></table>	D	0	1	通話中の着信表示	通話中はマイライン表示 (通話中の着信表示は行わない)	通話中着信があれば 着信表示する	0:通話中は マイライン表示																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
通話中の着信表示	通話中はマイライン表示 (通話中の着信表示は行わない)	通話中着信があれば 着信表示する																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 660	[通話時の保留中 パーク ボタン押下時動作] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>保留中 パーク ボタン押下時の動作</td><td>空き パーク ボタンに保留</td><td>保留応答</td><td>無効</td></tr></table>	D	0	1	2	保留中 パーク ボタン押下時の動作	空き パーク ボタンに保留	保留応答	無効	0:空き パーク ボタンに保留																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
保留中 パーク ボタン押下時の動作	空き パーク ボタンに保留	保留応答	無効																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 661	[バーチャルライン方式以外のパーク保留有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>パーク保留</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	パーク保留	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
パーク保留	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 662	[DILIN番号毎のバーチャルライン方式の有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>バーチャルライン方式</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>バーチャルライン方式</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>バーチャルライン方式</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>バーチャルライン方式</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0	なし																								バーチャルライン方式	1	あり																								D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	なし																							バーチャルライン方式	1	あり																							D ₀ D ₀	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0	なし																							バーチャルライン方式	1	あり																							D ₀ D ₀	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0	なし																							バーチャルライン方式	1	あり																							0:なし
D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
バーチャルライン方式	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
バーチャルライン方式	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
バーチャルライン方式	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
バーチャルライン方式	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																初期値	
* 663	[DILIN番号毎の着信可能数(内線一般着信)]																99, 99:	
	※空欄に着信可能数(01~63/99:制限なし)を記入																昼/夜制限なし	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
	D ₂ D ₂ 着信可能数(昼)																	
	D ₃ D ₃ 着信可能数(夜)																	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	D ₂ D ₂ 着信可能数(昼)																	
	D ₃ D ₃ 着信可能数(夜)																	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	D ₂ D ₂ 着信可能数(昼)																	
	D ₃ D ₃ 着信可能数(夜)																	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	D ₂ D ₂ 着信可能数(昼)																	
	D ₃ D ₃ 着信可能数(夜)																	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
	D ₂ D ₂ 着信可能数(昼)																	
	D ₃ D ₃ 着信可能数(夜)																	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
	D ₂ D ₂ 着信可能数(昼)																	
	D ₃ D ₃ 着信可能数(夜)																	
* 664	[DILIN番号毎の発着信可能数]																99, 99:	
	※空欄に発着信可能数(01~95/99:制限なし)を記入																昼/夜制限なし	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
	D ₂ D ₂ 発着信可能数(昼)																	
	D ₃ D ₃ 発着信可能数(夜)																	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	D ₂ D ₂ 発着信可能数(昼)																	
	D ₃ D ₃ 発着信可能数(夜)																	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	D ₂ D ₂ 発着信可能数(昼)																	
	D ₃ D ₃ 発着信可能数(夜)																	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	D ₂ D ₂ 発着信可能数(昼)																	
	D ₃ D ₃ 発着信可能数(夜)																	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
	D ₂ D ₂ 発着信可能数(昼)																	
	D ₃ D ₃ 発着信可能数(夜)																	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
	D ₂ D ₂ 発着信可能数(昼)																	
	D ₃ D ₃ 発着信可能数(夜)																	
* 670	[通話時間お知らせタイマのアラーム音送出間隔]																0:機能なし	
	D	0		1	2	3	4	5	6	7								
	時間	機能なし		1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分								
* 671	[通話時間お知らせタイマのアラーム音送出条件]																1:発信/着信 外線共	
	D	0		1														
	送出条件	発信外線のみ		発信/着信外線共														

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																								初期値		
* 679 3-1版~	[外線毎のひかり電話ボイスワープON状態表示] ※空欄該当部分をマーク																								0:なし		
	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	D ₂		0	なし																							
	ON状態表示		1	あり																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	D ₂		0	なし																							
	ON状態表示		1	あり																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
	D ₂		0	なし																							
	ON状態表示		1	あり																							
	D ₀ D ₀ 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
	D ₂		0	なし																							
	ON状態表示		1	あり																							
* 680 3-1版~	[DILIN毎のひかり電話ボイスワープON状態表示] ※空欄該当部分をマーク																								0:なし		
	D ₀ D ₀ DILIN番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	D ₂		0	なし																							
	ON状態表示		1	あり																							
	D ₀ D ₀ DILIN番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	D ₂		0	なし																							
	ON状態表示		1	あり																							
	D ₀ D ₀ DILIN番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
	D ₂		0	なし																							
	ON状態表示		1	あり																							
	D ₀ D ₀ DILIN番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	
	D ₂		0	なし																							
	ON状態表示		1	あり																							

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 700	[内線呼出方法]																				0:トーン呼出	
	D	0	1																			
	呼出方法	トーン呼出	音声呼出																			
* 701	[トーン呼出の内線着信音選択] (1/2: 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464)																				27:着信音27	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ D ₂	着信音																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	
D ₂ D ₂	着信音																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	
D ₂ D ₂	着信音																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																	
D ₂ D ₂	着信音																					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
D ₂ D ₂	着信音																					
11~17	着信音11~17 (IR)																					
21~27	着信音21~27 (SIR)																					
31~37	着信音31~37 (120INT)																					
41~47	着信音41~47 (240INT/30INT)																					
51~53	着信音51~53 (XDT 1~3)																					
54	外部音源																					
55	システム応答メッセージ A																					
56	システム応答メッセージ B																					

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																				
* 701	[トーン呼出の内線着信音選択] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756)																				27: 着信音27	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂ D ₂	着信音																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂ D ₂	着信音																				
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D ₂ D ₂	着信音																					
11～17	着信音11～17 (IR)																					
21～27	着信音21～27 (SIR)																					
31～37	着信音31～37 (120INT)																					
41～47	着信音41～47 (240INT/30INT)																					
51～53	着信音51～53 (短パルス 1～3)																					
54	外部音源																					
55	システム応答メッセージ A																					
56	システム応答メッセージ B																					

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 702	[オフフック内線自動捕捉] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 702	[オフフック内線自動捕捉] (2/2 : 収容位置 501~556、601~656、701~756、801~928) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂	0	なし																			
自動捕捉	1	あり																			

内線系コマンド

[illegible]

内線系コマンド

コマンド	データ																					初期値	
* 704	[一斉呼出／グループ呼出の可否] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)																					1:可	
	※空欄該当部分をマ-ク																						
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D ₂	0 不可																					
	呼出	1 可																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D ₂	0 不可																					
	呼出	1 可																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D ₂	0 不可																					
	呼出	1 可																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D ₂	0 不可																					
	呼出	1 可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
D ₂	0 不可																						
呼出	1 可																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
D ₂	0 不可																						
呼出	1 可																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
D ₂	0 不可																						
呼出	1 可																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
D ₂	0 不可																						
呼出	1 可																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
D ₂	0 不可																						
呼出	1 可																						
* 705	[一斉呼出／グループ呼出の冒頭音／終了音選択]																					0, 0:なし, なし	
	D ₀ D ₀	呼出の種類	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16				
	D ₁	冒頭音																					
	D ₂	終了音																					
	D ₀ D ₀	呼出の種類	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
	D ₁	冒頭音																					
	D ₂	終了音																					
	D ₀ D ₀	呼出の種類	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					
	D ₁	冒頭音																					
	D ₂	終了音																					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																							
D ₁ ／D ₂		0	1	2	3	4	5					6											
冒頭音／																							
終了音		なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音	ピ-ンポンパ-ンポン上り					ピ-ンポンパ-ンポン下り											
* 706	[内線音声呼出の冒頭音選択]																					1:500Hz断続音	
	D	0	1		2		3		4														
	冒頭音	なし	500Hz断続音		1kHz断続音		500Hz連続音		1kHz連続音														

内線系コマンド

コマンド	データ																初期値
* 707	[内線ホットライン] (1/2: 発信電話機収容位置101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656) ※空欄に着信電話機収容位置(101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、 601~656、701~756、801~928)または内線一般着信の機能番号(001~096)を記入																000:設定なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556								
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656								
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置																

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 707	[内線ホットライン] (2/2 : 発信電話機収容位置 701~756、801~928) ※空欄に着信電話機収容位置 (101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、 601~656、701~756、801~928) または内線一般着信の機能番号 (001~096) を記入	000:設定なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置	
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置	
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置	
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	749 750 751 752 753 754 755 756
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置	
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置	
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置	
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置	
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 963 864
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置	
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	865 866 867 868 969 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置	
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置	
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置	
	D ₀ D ₀ D ₀ 発信電話機収容位置	913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928
	D ₂ D ₂ D ₂ 着信電話機収容位置	
* 708	[リセットコール割込通話の有無]	
	D	0 1
	リセットコール割込通話	なし あり
		0:なし

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 709	[外線通話中の内線着信鳴動] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464)																				0:なし	
	※空欄該当部分をマ-ク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
	D ₂	0	なし																			
	鳴動	1	あり																			

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 709	[外線通話中の内線着信鳴動] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0 なし																				
鳴動	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0 なし																				
鳴動	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0 なし																				
鳴動	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0 なし																				
鳴動	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0 なし																				
鳴動	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0 なし																				
鳴動	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0 なし																				
鳴動	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0 なし																				
鳴動	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0 なし																				
鳴動	1 あり																				

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 710	[電話機グループの設定] (1/2 : 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464)																				01:グループ 01
	※空欄に電話機グループ番号 (01～48) を記入																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 710	[電話機グループの設定] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756、801～928)																				01:グループ 01
	※空欄に電話機グループ番号 (01～48) を記入																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
	D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																				

内線系コマンド

コマンド	データ																初期値
* 711	[内線代表の設定] (1/2 : 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にｽﾗｲﾄﾞ 先電話機収容位置を記入																000:設定なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556								
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656								
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	701	702	03	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	749	750	751	752	753	754	755	756								
	D ₁ D ₁ D ₁ ﾏｲﾄﾞ 先電話機収容位置																

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 711	<div>[内線代表の設定] (2/2: 収容位置801~928) ※空欄にライト*先電話機収容位置を記入</div> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ ライト*先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ ライト*先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ ライト*先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ ライト*先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ ライト*先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ ライト*先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ ライト*先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ ライト*先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																	000:設定なし
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁ D ₁ D ₁ ライト*先電話機収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 712	<div>[応答遅延転送の転送時間]</div> <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>応答遅延転送時間</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	応答遅延転送時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	3:30秒																																																																																																																																																																																																																																																																
D	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																											
応答遅延転送時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 713	<div>[内線通話中のDSSボタン処理]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>処理</td><td>自動保留</td><td>呼び直し</td></tr></table>	D	0	1	処理	自動保留	呼び直し	0:自動保留																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
処理	自動保留	呼び直し																																																																																																																																																																																																																																																																																

内線系コマンド

[illegible]

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 715	[内線DTの種類] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマク																				0:内線DT
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ 内線DTの	0	内線DT																		
	種類	1	DT (連続ト)																		

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 715	[内線DTの種類] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928)																				0:内線DT			
	※空欄該当部分をマク																							
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820		
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840		
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860		
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900		
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920		
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928														
	D ₂ 内線DTの		0	内線DT																				
	種類		1	DT (連続ト)																				

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 716	[相手話中時の送出トーン] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマク																				0:ウェイトン(WT)	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
	D ₂	0	ウェイトン(WT)																			
	送出トーン	1	BT																			

内線系コマンド

コマンド	データ																							初期値			
* 716	[相手話中時の送出トーン] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928)																							0:ウェイトン(WT)			
	※空欄該当部分をマク																										
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520					
	D ₂ 0 ウェイトン(WT)																										
	送出トーン 1 BT																										
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540					
	D ₂ 0 ウェイトン(WT)																										
	送出トーン 1 BT																										
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556									
	D ₂ 0 ウェイトン(WT)																										
	送出トーン 1 BT																										
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620					
	D ₂ 0 ウェイトン(WT)																										
	送出トーン 1 BT																										
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640					
	D ₂ 0 ウェイトン(WT)																										
	送出トーン 1 BT																										
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656									
	D ₂ 0 ウェイトン(WT)																										
	送出トーン 1 BT																										
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720					
	D ₂ 0 ウェイトン(WT)																										
	送出トーン 1 BT																										
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740					
	D ₂ 0 ウェイトン(WT)																										
	送出トーン 1 BT																										
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756									
D ₂ 0 ウェイトン(WT)																											
送出トーン 1 BT																											
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820						
D ₂ 0 ウェイトン(WT)																											
送出トーン 1 BT																											
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840						
D ₂ 0 ウェイトン(WT)																											
送出トーン 1 BT																											
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860						
D ₂ 0 ウェイトン(WT)																											
送出トーン 1 BT																											
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880						
D ₂ 0 ウェイトン(WT)																											
送出トーン 1 BT																											
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900						
D ₂ 0 ウェイトン(WT)																											
送出トーン 1 BT																											
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920						
D ₂ 0 ウェイトン(WT)																											
送出トーン 1 BT																											
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928																		
D ₂ 0 ウェイトン(WT)																											
送出トーン 1 BT																											
* 717	[客室グループからの呼出可能電話機]																							0:全電話機			
	D		0		1																						
	呼出可能電話機		全電話機		事務グループ電話機のみ																						

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 718	[代理応答ノ内線保留グループの設定]																				00:グループ 00	
	(1/2: 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756)																					
	※空欄に代理応答/内線保留グループ番号(00~48)を記入																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	362	363	364																	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
	D ₂ D ₂ グループ番号																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
	D ₂ D ₂ グループ番号																					

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 718	[代理応答／内線保留グループの設定] (2/2 : 収容位置801～928)																				00:グループ 00
	※空欄に代理応答/内線保留グループ番号 (00～48) を記入																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
	D ₂ D ₂ グループ番号																				

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 719	[不在転送・圏外転送時の外線自動発信グループ] (1/2 : 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にグループ番号(00～16)を記入																				00:全外線
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	362	363	364																
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂ D ₂ グループ番号																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂ D ₂ グループ番号																				

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値
* 719	[不在転送・圏外転送時の外線自動発信グループ] (2/2：収容位置801～928) ※空欄にグループ番号 (00～16) を記入	00:全外線
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820	
	D ₂ D ₂ グループ番号	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840	
	D ₂ D ₂ グループ番号	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860	
	D ₂ D ₂ グループ番号	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880	
	D ₂ D ₂ グループ番号	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900	
D ₂ D ₂ グループ番号		
* 720	[不在設定のオフフック解除の可否]	1:可
	D 0 1	
	解除機能の可否 不可 可	
* 721 5-1版～	[発信元サービスクラスによる外線への不在転送可否]	0:不可
	D 0 1	
	外線への不在転送 不可 可	

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 722	[外線への不在転送・圏外転送範囲] (2/2 : 収容位置801～928)																				3:外線+内線+専用線	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
	D ₂ 着信回線の種類																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
	D ₂ 着信回線の種類																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
	D ₂ 着信回線の種類																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
	D ₂ 着信回線の種類																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	
	D ₂ 着信回線の種類																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	
D ₂ 着信回線の種類																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928														
D ₂ 着信回線の種類																						
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
D ₂		0	1	2	3																	
着信回線の種類		外線	外線+内線	外線+専用線	外線+内線+専用線																	
* 724	[不在転送の切断処理]																				000:転送継続/ 外線切断	
	D D D 切断処理																					
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
	D D D		000	001～300				900				997										
切断処理		転送継続/ 外線切断	切断メッセージ												代行録音							
		システム応答メッセージ 001～300												固定メッセージ								
* 725	[不在転送の切断メッセージ送出回数]																				1:1回	
	D		1	2																		
	切断メッセージ送出回数		1回	2回																		

内線系コマンド

コマンド	データ																初期値				
* 726	[外線への不在転送先] (1/5：収容位置101～164、201～264) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入																なし				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₁ (D ₁ …D ₁) 転送先の電話番号								D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₁ (D ₁ …D ₁) 転送先の電話番号								
	101										201										
	102										202										
	103										203										
	104										204										
	105										205										
	106										206										
	107										207										
	108										208										
	109										209										
	110										210										
	111										211										
	112										212										
	113										213										
	114										214										
	115										215										
	116										216										
	117										217										
	118										218										
	119										219										
	120										220										
	121										221										
	122										222										
	123										223										
	124										224										
	125										225										
	126										226										
	127										227										
	128										228										
	129										229										
	130										230										
	131										231										
	132										232										
	133										233										
	134										234										
	135										235										
	136										236										
	137										237										
	138										238										
	139										239										
	140										240										
	141										241										
	142										242										
	143										243										
	144										244										
	145										245										
	146										246										
	147										247										
	148										248										
149										249											
150										250											
151										251											
152										252											
153										253											
154										254											
155										255											
156										256											
157										257											
158										258											
159										259											
160										260											
161										261											
162										262											
163										263											
164										264											

内線系コマンド

コマンド	データ				初期値
* 726	[外線への不在転送先] (2/5 : 収容位置 301～364、401～464) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入				なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ (D ₁ …D ₁) 転送先の電話番号	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ (D ₁ …D ₁) 転送先の電話番号	
	301		401		
	302		402		
	303		403		
	304		404		
	305		405		
	306		406		
	307		407		
	308		408		
	309		409		
	310		410		
	311		411		
	312		412		
	313		413		
	314		414		
	315		415		
	316		416		
	317		417		
	318		418		
	319		419		
	320		420		
	321		421		
	322		422		
	323		423		
	324		424		
	325		425		
	326		426		
	327		427		
	328		428		
	329		429		
	330		430		
	331		431		
	332		432		
	333		433		
	334		434		
	335		435		
	336		436		
	337		437		
	338		438		
	339		439		
	340		440		
	341		441		
	342		442		
	343		443		
	344		444		
	345		445		
	346		446		
	347		447		
	348		448		
	349		449		
	350		450		
	351		451		
	352		452		
	353		453		
	354		454		
	355		455		
	356		456		
	357		457		
	358		458		
	359		459		
	360		460		
	361		461		
	362		462		
	363		463		
	364		464		

内線系コマンド

コマンド	データ																初期値
* 726	[外線への不在転送先] (3/5 : 収容位置501～556、601～656) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入																なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₁ (D ₁ ...D ₁) 転送先の電話番号								D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₁ (D ₁ ...D ₁) 転送先の電話番号					
501										601							
502										602							
503										603							
504										604							
505										605							
506										606							
507										607							
508										608							
509										609							
510										610							
511										611							
512										612							
513										613							
514										614							
515										615							
516										616							
517										617							
518										618							
519										619							
520										620							
521										621							
522										622							
523										623							
524										624							
525										625							
526										626							
527										627							
528										628							
529										629							
530										630							
531										631							
532										632							
533										633							
534										634							
535										635							
536										636							
537										637							
538										638							
539										639							
540										640							
541										641							
542										642							
543										643							
544										644							
545										645							
546										646							
547										647							
548										648							
549										649							
550										650							
551										651							
552										652							
553										653							
554										654							
555										655							
556										656							

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																		
* 726	<div>[外線への不在転送先] (4/5 : 収容位置 701～756) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入</div> <table><thead><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>D₁ (D₁…D₁) 転送先の電話番号</th></tr></thead><tbody><tr><td>701</td><td></td></tr><tr><td>702</td><td></td></tr><tr><td>703</td><td></td></tr><tr><td>704</td><td></td></tr><tr><td>705</td><td></td></tr><tr><td>706</td><td></td></tr><tr><td>707</td><td></td></tr><tr><td>708</td><td></td></tr><tr><td>709</td><td></td></tr><tr><td>710</td><td></td></tr><tr><td>711</td><td></td></tr><tr><td>712</td><td></td></tr><tr><td>713</td><td></td></tr><tr><td>714</td><td></td></tr><tr><td>715</td><td></td></tr><tr><td>716</td><td></td></tr><tr><td>717</td><td></td></tr><tr><td>718</td><td></td></tr><tr><td>719</td><td></td></tr><tr><td>720</td><td></td></tr><tr><td>721</td><td></td></tr><tr><td>722</td><td></td></tr><tr><td>723</td><td></td></tr><tr><td>724</td><td></td></tr><tr><td>725</td><td></td></tr><tr><td>726</td><td></td></tr><tr><td>727</td><td></td></tr><tr><td>728</td><td></td></tr><tr><td>729</td><td></td></tr><tr><td>730</td><td></td></tr><tr><td>731</td><td></td></tr><tr><td>732</td><td></td></tr><tr><td>733</td><td></td></tr><tr><td>734</td><td></td></tr><tr><td>735</td><td></td></tr><tr><td>736</td><td></td></tr><tr><td>737</td><td></td></tr><tr><td>738</td><td></td></tr><tr><td>739</td><td></td></tr><tr><td>740</td><td></td></tr><tr><td>741</td><td></td></tr><tr><td>742</td><td></td></tr><tr><td>743</td><td></td></tr><tr><td>744</td><td></td></tr><tr><td>745</td><td></td></tr><tr><td>746</td><td></td></tr><tr><td>747</td><td></td></tr><tr><td>748</td><td></td></tr><tr><td>749</td><td></td></tr><tr><td>750</td><td></td></tr><tr><td>751</td><td></td></tr><tr><td>752</td><td></td></tr><tr><td>753</td><td></td></tr><tr><td>754</td><td></td></tr><tr><td>755</td><td></td></tr><tr><td>756</td><td></td></tr></tbody></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ (D ₁ …D ₁) 転送先の電話番号	701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ (D ₁ …D ₁) 転送先の電話番号																																																																																																																			
701																																																																																																																				
702																																																																																																																				
703																																																																																																																				
704																																																																																																																				
705																																																																																																																				
706																																																																																																																				
707																																																																																																																				
708																																																																																																																				
709																																																																																																																				
710																																																																																																																				
711																																																																																																																				
712																																																																																																																				
713																																																																																																																				
714																																																																																																																				
715																																																																																																																				
716																																																																																																																				
717																																																																																																																				
718																																																																																																																				
719																																																																																																																				
720																																																																																																																				
721																																																																																																																				
722																																																																																																																				
723																																																																																																																				
724																																																																																																																				
725																																																																																																																				
726																																																																																																																				
727																																																																																																																				
728																																																																																																																				
729																																																																																																																				
730																																																																																																																				
731																																																																																																																				
732																																																																																																																				
733																																																																																																																				
734																																																																																																																				
735																																																																																																																				
736																																																																																																																				
737																																																																																																																				
738																																																																																																																				
739																																																																																																																				
740																																																																																																																				
741																																																																																																																				
742																																																																																																																				
743																																																																																																																				
744																																																																																																																				
745																																																																																																																				
746																																																																																																																				
747																																																																																																																				
748																																																																																																																				
749																																																																																																																				
750																																																																																																																				
751																																																																																																																				
752																																																																																																																				
753																																																																																																																				
754																																																																																																																				
755																																																																																																																				
756																																																																																																																				

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 726	<div>[外線への不在転送先] (5/5：収容位置801～928) ※空欄に電話番号(1～16桁)を記入</div> <table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>D₁(D₁…D₁) 転送先の電話番号</th><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>D₁(D₁…D₁) 転送先の電話番号</th></tr><tr><td>801</td><td></td><td>865</td><td></td></tr><tr><td>802</td><td></td><td>866</td><td></td></tr><tr><td>803</td><td></td><td>867</td><td></td></tr><tr><td>804</td><td></td><td>868</td><td></td></tr><tr><td>805</td><td></td><td>869</td><td></td></tr><tr><td>806</td><td></td><td>870</td><td></td></tr><tr><td>807</td><td></td><td>871</td><td></td></tr><tr><td>808</td><td></td><td>872</td><td></td></tr><tr><td>809</td><td></td><td>873</td><td></td></tr><tr><td>810</td><td></td><td>874</td><td></td></tr><tr><td>811</td><td></td><td>875</td><td></td></tr><tr><td>812</td><td></td><td>876</td><td></td></tr><tr><td>813</td><td></td><td>877</td><td></td></tr><tr><td>814</td><td></td><td>878</td><td></td></tr><tr><td>815</td><td></td><td>879</td><td></td></tr><tr><td>816</td><td></td><td>880</td><td></td></tr><tr><td>817</td><td></td><td>881</td><td></td></tr><tr><td>818</td><td></td><td>882</td><td></td></tr><tr><td>819</td><td></td><td>883</td><td></td></tr><tr><td>820</td><td></td><td>884</td><td></td></tr><tr><td>821</td><td></td><td>885</td><td></td></tr><tr><td>822</td><td></td><td>886</td><td></td></tr><tr><td>823</td><td></td><td>887</td><td></td></tr><tr><td>824</td><td></td><td>888</td><td></td></tr><tr><td>825</td><td></td><td>889</td><td></td></tr><tr><td>826</td><td></td><td>890</td><td></td></tr><tr><td>827</td><td></td><td>891</td><td></td></tr><tr><td>828</td><td></td><td>892</td><td></td></tr><tr><td>829</td><td></td><td>893</td><td></td></tr><tr><td>830</td><td></td><td>894</td><td></td></tr><tr><td>831</td><td></td><td>895</td><td></td></tr><tr><td>832</td><td></td><td>896</td><td></td></tr><tr><td>833</td><td></td><td>897</td><td></td></tr><tr><td>834</td><td></td><td>898</td><td></td></tr><tr><td>835</td><td></td><td>899</td><td></td></tr><tr><td>836</td><td></td><td>900</td><td></td></tr><tr><td>837</td><td></td><td>901</td><td></td></tr><tr><td>838</td><td></td><td>902</td><td></td></tr><tr><td>839</td><td></td><td>903</td><td></td></tr><tr><td>840</td><td></td><td>904</td><td></td></tr><tr><td>841</td><td></td><td>905</td><td></td></tr><tr><td>842</td><td></td><td>906</td><td></td></tr><tr><td>843</td><td></td><td>907</td><td></td></tr><tr><td>844</td><td></td><td>908</td><td></td></tr><tr><td>845</td><td></td><td>909</td><td></td></tr><tr><td>846</td><td></td><td>910</td><td></td></tr><tr><td>847</td><td></td><td>911</td><td></td></tr><tr><td>848</td><td></td><td>912</td><td></td></tr><tr><td>849</td><td></td><td>913</td><td></td></tr><tr><td>850</td><td></td><td>914</td><td></td></tr><tr><td>851</td><td></td><td>915</td><td></td></tr><tr><td>852</td><td></td><td>916</td><td></td></tr><tr><td>853</td><td></td><td>917</td><td></td></tr><tr><td>854</td><td></td><td>918</td><td></td></tr><tr><td>855</td><td></td><td>919</td><td></td></tr><tr><td>856</td><td></td><td>920</td><td></td></tr><tr><td>857</td><td></td><td>921</td><td></td></tr><tr><td>858</td><td></td><td>922</td><td></td></tr><tr><td>859</td><td></td><td>923</td><td></td></tr><tr><td>860</td><td></td><td>924</td><td></td></tr><tr><td>861</td><td></td><td>925</td><td></td></tr><tr><td>862</td><td></td><td>926</td><td></td></tr><tr><td>863</td><td></td><td>927</td><td></td></tr><tr><td>864</td><td></td><td>928</td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ (D ₁ …D ₁) 転送先の電話番号	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ (D ₁ …D ₁) 転送先の電話番号	801		865		802		866		803		867		804		868		805		869		806		870		807		871		808		872		809		873		810		874		811		875		812		876		813		877		814		878		815		879		816		880		817		881		818		882		819		883		820		884		821		885		822		886		823		887		824		888		825		889		826		890		827		891		828		892		829		893		830		894		831		895		832		896		833		897		834		898		835		899		836		900		837		901		838		902		839		903		840		904		841		905		842		906		843		907		844		908		845		909		846		910		847		911		848		912		849		913		850		914		851		915		852		916		853		917		854		918		855		919		856		920		857		921		858		922		859		923		860		924		861		925		862		926		863		927		864		928		なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ (D ₁ …D ₁) 転送先の電話番号	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ (D ₁ …D ₁) 転送先の電話番号																																																																																																																																																																																																																																																																			
801		865																																																																																																																																																																																																																																																																				
802		866																																																																																																																																																																																																																																																																				
803		867																																																																																																																																																																																																																																																																				
804		868																																																																																																																																																																																																																																																																				
805		869																																																																																																																																																																																																																																																																				
806		870																																																																																																																																																																																																																																																																				
807		871																																																																																																																																																																																																																																																																				
808		872																																																																																																																																																																																																																																																																				
809		873																																																																																																																																																																																																																																																																				
810		874																																																																																																																																																																																																																																																																				
811		875																																																																																																																																																																																																																																																																				
812		876																																																																																																																																																																																																																																																																				
813		877																																																																																																																																																																																																																																																																				
814		878																																																																																																																																																																																																																																																																				
815		879																																																																																																																																																																																																																																																																				
816		880																																																																																																																																																																																																																																																																				
817		881																																																																																																																																																																																																																																																																				
818		882																																																																																																																																																																																																																																																																				
819		883																																																																																																																																																																																																																																																																				
820		884																																																																																																																																																																																																																																																																				
821		885																																																																																																																																																																																																																																																																				
822		886																																																																																																																																																																																																																																																																				
823		887																																																																																																																																																																																																																																																																				
824		888																																																																																																																																																																																																																																																																				
825		889																																																																																																																																																																																																																																																																				
826		890																																																																																																																																																																																																																																																																				
827		891																																																																																																																																																																																																																																																																				
828		892																																																																																																																																																																																																																																																																				
829		893																																																																																																																																																																																																																																																																				
830		894																																																																																																																																																																																																																																																																				
831		895																																																																																																																																																																																																																																																																				
832		896																																																																																																																																																																																																																																																																				
833		897																																																																																																																																																																																																																																																																				
834		898																																																																																																																																																																																																																																																																				
835		899																																																																																																																																																																																																																																																																				
836		900																																																																																																																																																																																																																																																																				
837		901																																																																																																																																																																																																																																																																				
838		902																																																																																																																																																																																																																																																																				
839		903																																																																																																																																																																																																																																																																				
840		904																																																																																																																																																																																																																																																																				
841		905																																																																																																																																																																																																																																																																				
842		906																																																																																																																																																																																																																																																																				
843		907																																																																																																																																																																																																																																																																				
844		908																																																																																																																																																																																																																																																																				
845		909																																																																																																																																																																																																																																																																				
846		910																																																																																																																																																																																																																																																																				
847		911																																																																																																																																																																																																																																																																				
848		912																																																																																																																																																																																																																																																																				
849		913																																																																																																																																																																																																																																																																				
850		914																																																																																																																																																																																																																																																																				
851		915																																																																																																																																																																																																																																																																				
852		916																																																																																																																																																																																																																																																																				
853		917																																																																																																																																																																																																																																																																				
854		918																																																																																																																																																																																																																																																																				
855		919																																																																																																																																																																																																																																																																				
856		920																																																																																																																																																																																																																																																																				
857		921																																																																																																																																																																																																																																																																				
858		922																																																																																																																																																																																																																																																																				
859		923																																																																																																																																																																																																																																																																				
860		924																																																																																																																																																																																																																																																																				
861		925																																																																																																																																																																																																																																																																				
862		926																																																																																																																																																																																																																																																																				
863		927																																																																																																																																																																																																																																																																				
864		928																																																																																																																																																																																																																																																																				

内線系コマンド

コマンド	データ																初期値		
* 727	[PB信号受信端末の収容位置] ※空欄に設定データ(PB信号受信端末の収容位置)を記入																	000:設定なし	
	D ₀ 項番		1	2	3	4	5	6	7	8									
	D ₁ D ₁ D ₁ PB信号受信端末																		
* 728	[内線ワンタッチ] ボタンの設定 (1/28: 収容位置101~116) ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																	000:設定なし	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115		116
	D ₂ D ₂ キー番号	01																	
		02																	
		03																	
		04																	
		05																	
		06																	
		07																	
		08																	
		09																	
		10																	
		11																	
		12																	
		13																	
		14																	
		15																	
		16																	
		17																	
		18																	
		19																	
		20																	
		21																	
		22																	
		23																	
		24																	
		25																	
		26																	
		27																	
		28																	
		29																	
		30																	
		31																	
		32																	
		33																	
		34																	
		35																	
		36																	

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (2/28 : 収容位置117~132) ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入														000:設定なし		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (3/28 : 収容位置133~148)															000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線リッチ対象電話機の収容位置を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	
	D ₂ D ₂ キ-番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (4/28 : 収容位置149~164) ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入														000:設定なし		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (5/28 : 収容位置201~216)														000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線リッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (6/28 : 収容位置217~232)														000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (7/28 : 収容位置233~248)														000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線リッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値			
* 728	[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (8/28 : 収容位置249～264)															000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	
	D ₂ D ₂ キ-番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

内線系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 728	[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (9/28 : 収容位置301～316)															000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	
	D ₂ D ₂ キ-番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

内線系コマンド

[illegible]

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値			
* 728	[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (11/28：収容位置333～348)															000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	
	D ₂ D ₂ キ-番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (12/28 : 収容位置349~364) ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入														000:設定なし		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (13/28 : 収容位置401~416)														000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (14/28 : 収容位置417~432) ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入														000:設定なし		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (15/28：収容位置433～448)														000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (16/28 : 収容位置 449~464) ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入														000:設定なし		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (17/28 : 収容位置501～516)														000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (18/28 : 収容位置517~532) ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入														000:設定なし		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (19/28 : 収容位置533~548)															000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線リッチ対象電話機の収容位置を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	
	D ₂ D ₂ キ-番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

内線系コマンド

コマンド	データ								初期値
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (20/28 : 収容位置 549~556) ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入								000:設定なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	549	550	551	552	553	554	555	
	01								
	02								
	03								
	04								
	05								
	06								
	07								
	08								
	09								
	10								
	11								
	12								
	13								
	14								
	15								
	16								
	D ₂ D ₂ キ-番号								
	17								
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
	25								
	26								
	27								
	28								
	29								
	30								
	31								
	32								
	33								
	34								
	35								
	36								

内線系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 728	[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (21/28 : 収容位置601～616)															000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	
	D ₂ D ₂ キ-番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (22/28 : 収容位置617~632)														000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (23/28 : 収容位置633~648)														000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 728	<div><div>[内線ワンタッチ] ボタンの設定 (24/28 : 収容位置649～656) ※空欄にD₃D₃D₃の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入</div><table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>649</td><td>650</td><td>651</td><td>652</td><td>653</td><td>654</td><td>655</td><td>656</td></tr><tr><td rowspan="36">D₂D₂ キ-番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656	D ₂ D ₂ キ-番号	01								02								03								04								05								06								07								08								09								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23								24								25								26								27								28								29								30								31								32								33								34								35								36								000:設定なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ キ-番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 730	<div>[内線パーク保留の有無]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>内線パーク保留</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	内線パーク保留	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
内線パーク保留	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

内線系コマンド

コマンド	データ															初期値		
* 728	[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (25/28 : 収容位置 701～716)															000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	
	D ₂ D ₂ キ-番号	01																
		02																
		03																
		04																
		05																
		06																
		07																
		08																
		09																
		10																
		11																
		12																
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18																
		19																
		20																
		21																
		22																
		23																
		24																
		25																
		26																
		27																
		28																
		29																
		30																
		31																
		32																
		33																
		34																
		35																
		36																

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (26/28 : 収容位置 717~732) ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入														000:設定なし		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ														初期値		
* 728	[[内線ワンタッチ] ボタンの設定] (27/28 : 収容位置 733~748)														000:設定なし		
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
	D ₂ D ₂ キ-番号	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 728	<div>[内線ワンタッチ] ボタンの設定 (28/28 : 収容位置 749～756)</div> <div>※空欄にD₃D₃D₃の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入</div> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>749</td><td>750</td><td>751</td><td>752</td><td>753</td><td>754</td><td>755</td><td>756</td></tr><tr><td rowspan="36">D₂D₂ キ-番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	749	750	751	752	753	754	755	756	D ₂ D ₂ キ-番号	01								02								03								04								05								06								07								08								09								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23								24								25								26								27								28								29								30								31								32								33								34								35								36								000:設定なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	749	750	751	752	753	754	755	756																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ キ-番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	33																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	34																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	36																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 730	<div>[内線パーク保留の有無]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>内線パーク保留</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	内線パーク保留	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
内線パーク保留	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 731	<div>[鳴り分け着信対象特定内線] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入</div> <table><tr><td>D₀ 項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>D₁D₁ 対象電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁ D ₁ 対象電話機									000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₁ D ₁ 対象電話機																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 732	<div>[内線鳴り分け着信]</div> <table><tr><td>D₀ 発信者区分</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>事務グループ</td><td>客室グループ</td><td>特定内線</td></tr><tr><td>D₁D₁ 着信音</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁D₁</td><td>着信音</td></tr><tr><td>00</td><td>鳴り分けなし</td></tr><tr><td>11～17</td><td>着信音11～17 (IR)</td></tr><tr><td>21～27</td><td>着信音21～27 (SIR)</td></tr><tr><td>31～37</td><td>着信音31～37 (120INT)</td></tr><tr><td>41～47</td><td>着信音41～47 (240INT/30INT)</td></tr><tr><td>51～53</td><td>着信音51～53 (XDT 11～3)</td></tr><tr><td>54</td><td>外部音源</td></tr><tr><td>55</td><td>システム応答メッセージ A</td></tr><tr><td>56</td><td>システム応答メッセージ B</td></tr></table>	D ₀ 発信者区分	1	2	3		事務グループ	客室グループ	特定内線	D ₁ D ₁ 着信音				D ₁ D ₁	着信音	00	鳴り分けなし	11～17	着信音11～17 (IR)	21～27	着信音21～27 (SIR)	31～37	着信音31～37 (120INT)	41～47	着信音41～47 (240INT/30INT)	51～53	着信音51～53 (XDT 11～3)	54	外部音源	55	システム応答メッセージ A	56	システム応答メッセージ B	00:鳴り分けなし																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ 発信者区分	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	事務グループ	客室グループ	特定内線																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₁ D ₁ 着信音																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₁ D ₁	着信音																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
00	鳴り分けなし																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11～17	着信音11～17 (IR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
21～27	着信音21～27 (SIR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
31～37	着信音31～37 (120INT)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
41～47	着信音41～47 (240INT/30INT)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
51～53	着信音51～53 (XDT 11～3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
54	外部音源																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
55	システム応答メッセージ A																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
56	システム応答メッセージ B																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																				
* 733	<div>[インターホン鳴り分け着信]</div> <div>DD 着信音</div> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><th>DD</th><th>着信音</th></tr><tr><td>00</td><td>鳴り分けなし</td></tr><tr><td>11～17</td><td>着信音11～17 (IR)</td></tr><tr><td>21～27</td><td>着信音21～27 (SIR)</td></tr><tr><td>31～37</td><td>着信音31～37 (120INT)</td></tr><tr><td>41～47</td><td>着信音41～47 (240INT/30INT)</td></tr><tr><td>51～53</td><td>着信音51～53 (メモリー11～3)</td></tr><tr><td>54</td><td>外部音源</td></tr><tr><td>55</td><td>システム応答メッセージ A</td></tr><tr><td>56</td><td>システム応答メッセージ B</td></tr></table>	DD	着信音	00	鳴り分けなし	11～17	着信音11～17 (IR)	21～27	着信音21～27 (SIR)	31～37	着信音31～37 (120INT)	41～47	着信音41～47 (240INT/30INT)	51～53	着信音51～53 (メモリー11～3)	54	外部音源	55	システム応答メッセージ A	56	システム応答メッセージ B	00:鳴り分けなし
DD	着信音																					
00	鳴り分けなし																					
11～17	着信音11～17 (IR)																					
21～27	着信音21～27 (SIR)																					
31～37	着信音31～37 (120INT)																					
41～47	着信音41～47 (240INT/30INT)																					
51～53	着信音51～53 (メモリー11～3)																					
54	外部音源																					
55	システム応答メッセージ A																					
56	システム応答メッセージ B																					

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値
* 735	[着信履歴ボタンの動作] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマク																				0:標準設定
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	標準設定																		
表示する		1	外線着信履歴																		
着信履歴		2	内線着信履歴																		

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 735	[着信履歴ボタンの動作] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756)																				0:標準設定			
	※空欄該当部分をマク																							
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
	D ₂	0	標準設定																					
	表示する	1	外線着信履歴																					
	着信履歴	2	内線着信履歴																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
	D ₂	0	標準設定																					
	表示する	1	外線着信履歴																					
	着信履歴	2	内線着信履歴																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
	D ₂	0	標準設定																					
	表示する	1	外線着信履歴																					
	着信履歴	2	内線着信履歴																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
	D ₂	0	標準設定																					
	表示する	1	外線着信履歴																					
	着信履歴	2	内線着信履歴																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
	D ₂	0	標準設定																					
	表示する	1	外線着信履歴																					
	着信履歴	2	内線着信履歴																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
	D ₂	0	標準設定																					
	表示する	1	外線着信履歴																					
	着信履歴	2	内線着信履歴																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
	D ₂	0	標準設定																					
	表示する	1	外線着信履歴																					
	着信履歴	2	内線着信履歴																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
	D ₂	0	標準設定																					
	表示する	1	外線着信履歴																					
	着信履歴	2	内線着信履歴																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
	D ₂	0	標準設定																					
	表示する	1	外線着信履歴																					
	着信履歴	2	内線着信履歴																					

内線系コマンド

コマンド	データ																初期値					
* 737	[内線着信履歴の初期画面] (2/4 : 収容位置 301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																4, 0:グループ内全内線着信履歴, 一覧表示 (4件)					
D ₀ D ₀ D ₀ 履歴の種類	収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	1	マイ内線着信不応答履歴																				
	2	マイ内線着信応答履歴																				
	3	グループ内内線着信不応答履歴																				
	4	グループ内全内線着信履歴																				
	5	システム全内線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				
D ₀ D ₀ D ₀ 履歴の種類	収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	1	マイ内線着信不応答履歴																				
	2	マイ内線着信応答履歴																				
	3	グループ内内線着信不応答履歴																				
	4	グループ内全内線着信履歴																				
	5	システム全内線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				
D ₀ D ₀ D ₀ 履歴の種類	収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	1	マイ内線着信不応答履歴																				
	2	マイ内線着信応答履歴																				
	3	グループ内内線着信不応答履歴																				
	4	グループ内全内線着信履歴																				
	5	システム全内線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				
D ₀ D ₀ D ₀ 履歴の種類	収容位置		361	362	363	364																
	1	マイ内線着信不応答履歴																				
	2	マイ内線着信応答履歴																				
	3	グループ内内線着信不応答履歴																				
	4	グループ内全内線着信履歴																				
	5	システム全内線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				
D ₀ D ₀ D ₀ 履歴の種類	収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	1	マイ内線着信不応答履歴																				
	2	マイ内線着信応答履歴																				
	3	グループ内内線着信不応答履歴																				
	4	グループ内全内線着信履歴																				
	5	システム全内線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				
D ₀ D ₀ D ₀ 履歴の種類	収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	1	マイ内線着信不応答履歴																				
	2	マイ内線着信応答履歴																				
	3	グループ内内線着信不応答履歴																				
	4	グループ内全内線着信履歴																				
	5	システム全内線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				
D ₀ D ₀ D ₀ 履歴の種類	収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	1	マイ内線着信不応答履歴																				
	2	マイ内線着信応答履歴																				
	3	グループ内内線着信不応答履歴																				
	4	グループ内全内線着信履歴																				
	5	システム全内線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				
D ₀ D ₀ D ₀ 履歴の種類	収容位置		461	462	463	464																
	1	マイ内線着信不応答履歴																				
	2	マイ内線着信応答履歴																				
	3	グループ内内線着信不応答履歴																				
	4	グループ内全内線着信履歴																				
	5	システム全内線着信履歴																				
D ₃ 表示方法	0	一覧表示 (4件)																				
	1	詳細表示 (1件)																				

内線系コマンド

コマンド		データ																初期値							
* 737		[内線着信履歴の初期画面] (3/4 : 収容位置501～556、601～656) ※空欄該当部分をマ-ク																4, 0:グループ 内全内線着信履歴, 一覧表示 (4件)							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520				
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																							
	2	マイ内線着信応答履歴																							
	3	グループ 内内線着信不応答履歴																							
	4	グループ 内全内線着信履歴																							
	5	システム全内線着信履歴																							
D ₃ 表示 方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540				
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																							
	2	マイ内線着信応答履歴																							
	3	グループ 内内線着信不応答履歴																							
	4	グループ 内全内線着信履歴																							
	5	システム全内線着信履歴																							
D ₃ 表示 方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	533	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556								
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																							
	2	マイ内線着信応答履歴																							
	3	グループ 内内線着信不応答履歴																							
	4	グループ 内全内線着信履歴																							
	5	システム全内線着信履歴																							
D ₃ 表示 方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620				
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																							
	2	マイ内線着信応答履歴																							
	3	グループ 内内線着信不応答履歴																							
	4	グループ 内全内線着信履歴																							
	5	システム全内線着信履歴																							
D ₃ 表示 方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640				
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																							
	2	マイ内線着信応答履歴																							
	3	グループ 内内線着信不応答履歴																							
	4	グループ 内全内線着信履歴																							
	5	システム全内線着信履歴																							
D ₃ 表示 方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656								
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																							
	2	マイ内線着信応答履歴																							
	3	グループ 内内線着信不応答履歴																							
	4	グループ 内全内線着信履歴																							
	5	システム全内線着信履歴																							
D ₃ 表示 方法	0	一覧表示 (4件)																							
	1	詳細表示 (1件)																							

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 737	[内線着信履歴の初期画面] (4/4：収容位置701～756) ※空欄該当部分をマ-ク																			4, 0:グループ内全内線着信履歴, 一覧表示(4件)		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																				
	2	マイ内線着信応答履歴																				
	3	グループ内内線着信不応答履歴																				
	4	グループ内全内線着信履歴																				
	5	システム全内線着信履歴																				
D ₃ 表示 方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																				
	2	マイ内線着信応答履歴																				
	3	グループ内内線着信不応答履歴																				
	4	グループ内全内線着信履歴																				
	5	システム全内線着信履歴																				
D ₃ 表示 方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		741	742	733	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂ 履歴の 種類	1	マイ内線着信不応答履歴																				
	2	マイ内線着信応答履歴																				
	3	グループ内内線着信不応答履歴																				
	4	グループ内全内線着信履歴																				
	5	システム全内線着信履歴																				
D ₃ 表示 方法	0	一覧表示(4件)																				
	1	詳細表示(1件)																				
* 738	[内線着信履歴の着信応答時刻の更新有無]																			0:なし		
	D		0		1																	
	保留応答時の着信応答時刻の更新		なし		あり																	
* 739	[内線着信履歴の表示時刻]																			0:着信開始時刻		
	D		0		1																	
	表示時刻		着信開始時刻		終話時刻																	

内線系コマンド

コマンド	データ																初期値
* 740	[ナースコールID] ※空欄にNCIの収容位置とナースコールID (00～99) を記入																000, 00:機能なし
* 741	[ナースコールPS-ID毎の対応端末] (1/2: 項番1～4) ※空欄に対象PSの仮想収容位置を記入																000:なし
	D ₀ 項番	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS
	1	00		08		16		24		32		40		48		56	
		01		09		17		25		33		41		49		57	
		02		10		18		26		34		42		50		58	
		03		11		19		27		35		43		51		59	
		04		12		20		28		36		44		52		60	
		05		13		21		29		37		45		53		61	
		06		14		22		30		38		46		54		62	
	2	00		08		16		24		32		40		48		56	
		01		09		17		25		33		41		49		57	
		02		10		18		26		34		42		50		58	
		03		11		19		27		35		43		51		59	
		04		12		20		28		36		44		52		60	
		05		13		21		29		37		45		53		61	
		06		14		22		30		38		46		54		62	
	3	00		08		16		24		32		40		48		56	
		01		09		17		25		33		41		49		57	
		02		10		18		26		34		42		50		58	
		03		11		19		27		35		43		51		59	
		04		12		20		28		36		44		52		60	
		05		13		21		29		37		45		53		61	
		06		14		22		30		38		46		54		62	
	4	00		08		16		24		32		40		48		56	
		01		09		17		25		33		41		49		57	
		02		10		18		26		34		42		50		58	
		03		11		19		27		35		43		51		59	
		04		12		20		28		36		44		52		60	
		05		13		21		29		37		45		53		61	
		06		14		22		30		38		46		54		62	
	5	00		08		16		24		32		40		48		56	
		01		09		17		25		33		41		49		57	
		02		10		18		26		34		42		50		58	
		03		11		19		27		35		43		51		59	
		04		12		20		28		36		44		52		60	
		05		13		21		29		37		45		53		61	
		06		14		22		30		38		46		54		62	
	6	00		08		16		24		32		40		48		56	
		01		09		17		25		33		41		49		57	
		02		10		18		26		34		42		50		58	
		03		11		19		27		35		43		51		59	
		04		12		20		28		36		44		52		60	
		05		13		21		29		37		45		53		61	
		06		14		22		30		38		46		54		62	

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 741	[ナースコールPS-ID毎の対応端末] (2/2: 項番5~8) ※空欄に対象PSの仮想収容位置を記入	000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀ 項番</th><th>D₁D₁ ナースコール PS-ID</th><th>D₂D₂D₂ 対象 PS</th><th>D₁D₁ ナースコール PS-ID</th><th>D₂D₂D₂ 対象 PS</th><th>D₁D₁ ナースコール PS-ID</th><th>D₂D₂D₂ 対象 PS</th><th>D₁D₁ ナースコール PS-ID</th><th>D₂D₂D₂ 対象 PS</th><th>D₁D₁ ナースコール PS-ID</th><th>D₂D₂D₂ 対象 PS</th><th>D₁D₁ ナースコール PS-ID</th><th>D₂D₂D₂ 対象 PS</th><th>D₁D₁ ナースコール PS-ID</th><th>D₂D₂D₂ 対象 PS</th><th>D₁D₁ ナースコール PS-ID</th><th>D₂D₂D₂ 対象 PS</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="8">5</td><td>00</td><td></td><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td><td>24</td><td></td><td>32</td><td></td><td>40</td><td></td><td>48</td><td></td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td><td>17</td><td></td><td>25</td><td></td><td>33</td><td></td><td>41</td><td></td><td>49</td><td></td><td>57</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>18</td><td></td><td>26</td><td></td><td>34</td><td></td><td>42</td><td></td><td>50</td><td></td><td>58</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td><td>19</td><td></td><td>27</td><td></td><td>35</td><td></td><td>43</td><td></td><td>51</td><td></td><td>59</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td><td>20</td><td></td><td>28</td><td></td><td>36</td><td></td><td>44</td><td></td><td>52</td><td></td><td>60</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>21</td><td></td><td>29</td><td></td><td>37</td><td></td><td>45</td><td></td><td>53</td><td></td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td><td>22</td><td></td><td>30</td><td></td><td>38</td><td></td><td>46</td><td></td><td>54</td><td></td><td>62</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td><td>23</td><td></td><td>31</td><td></td><td>39</td><td></td><td>47</td><td></td><td>55</td><td></td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="8">6</td><td>00</td><td></td><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td><td>24</td><td></td><td>32</td><td></td><td>40</td><td></td><td>48</td><td></td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td><td>17</td><td></td><td>25</td><td></td><td>33</td><td></td><td>41</td><td></td><td>49</td><td></td><td>57</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>18</td><td></td><td>26</td><td></td><td>34</td><td></td><td>42</td><td></td><td>50</td><td></td><td>58</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td><td>19</td><td></td><td>27</td><td></td><td>35</td><td></td><td>43</td><td></td><td>51</td><td></td><td>59</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td><td>20</td><td></td><td>28</td><td></td><td>36</td><td></td><td>44</td><td></td><td>52</td><td></td><td>60</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>21</td><td></td><td>29</td><td></td><td>37</td><td></td><td>45</td><td></td><td>53</td><td></td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td><td>22</td><td></td><td>30</td><td></td><td>38</td><td></td><td>46</td><td></td><td>54</td><td></td><td>62</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td><td>23</td><td></td><td>31</td><td></td><td>39</td><td></td><td>47</td><td></td><td>55</td><td></td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="8">7</td><td>00</td><td></td><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td><td>24</td><td></td><td>32</td><td></td><td>40</td><td></td><td>48</td><td></td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td><td>17</td><td></td><td>25</td><td></td><td>33</td><td></td><td>41</td><td></td><td>49</td><td></td><td>57</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>18</td><td></td><td>26</td><td></td><td>34</td><td></td><td>42</td><td></td><td>50</td><td></td><td>58</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td><td>19</td><td></td><td>27</td><td></td><td>35</td><td></td><td>43</td><td></td><td>51</td><td></td><td>59</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td><td>20</td><td></td><td>28</td><td></td><td>36</td><td></td><td>44</td><td></td><td>52</td><td></td><td>60</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>21</td><td></td><td>29</td><td></td><td>37</td><td></td><td>45</td><td></td><td>53</td><td></td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td><td>22</td><td></td><td>30</td><td></td><td>38</td><td></td><td>46</td><td></td><td>54</td><td></td><td>62</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td><td>23</td><td></td><td>31</td><td></td><td>39</td><td></td><td>47</td><td></td><td>55</td><td></td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td rowspan="8">8</td><td>00</td><td></td><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td><td>24</td><td></td><td>32</td><td></td><td>40</td><td></td><td>48</td><td></td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td><td>17</td><td></td><td>25</td><td></td><td>33</td><td></td><td>41</td><td></td><td>49</td><td></td><td>57</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>18</td><td></td><td>26</td><td></td><td>34</td><td></td><td>42</td><td></td><td>50</td><td></td><td>58</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td><td>19</td><td></td><td>27</td><td></td><td>35</td><td></td><td>43</td><td></td><td>51</td><td></td><td>59</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td><td>20</td><td></td><td>28</td><td></td><td>36</td><td></td><td>44</td><td></td><td>52</td><td></td><td>60</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>21</td><td></td><td>29</td><td></td><td>37</td><td></td><td>45</td><td></td><td>53</td><td></td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td><td>22</td><td></td><td>30</td><td></td><td>38</td><td></td><td>46</td><td></td><td>54</td><td></td><td>62</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td><td>23</td><td></td><td>31</td><td></td><td>39</td><td></td><td>47</td><td></td><td>55</td><td></td><td>63</td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ 項番	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	5	00		08		16		24		32		40		48		56		01		09		17		25		33		41		49		57		02		10		18		26		34		42		50		58		03		11		19		27		35		43		51		59		04		12		20		28		36		44		52		60		05		13		21		29		37		45		53		61		06		14		22		30		38		46		54		62		07		15		23		31		39		47		55		63		6	00		08		16		24		32		40		48		56		01		09		17		25		33		41		49		57		02		10		18		26		34		42		50		58		03		11		19		27		35		43		51		59		04		12		20		28		36		44		52		60		05		13		21		29		37		45		53		61		06		14		22		30		38		46		54		62		07		15		23		31		39		47		55		63		7	00		08		16		24		32		40		48		56		01		09		17		25		33		41		49		57		02		10		18		26		34		42		50		58		03		11		19		27		35		43		51		59		04		12		20		28		36		44		52		60		05		13		21		29		37		45		53		61		06		14		22		30		38		46		54		62		07		15		23		31		39		47		55		63		8	00		08		16		24		32		40		48		56		01		09		17		25		33		41		49		57		02		10		18		26		34		42		50		58		03		11		19		27		35		43		51		59		04		12		20		28		36		44		52		60		05		13		21		29		37		45		53		61		06		14		22		30		38		46		54		62		07		15		23		31		39		47		55		63		
D ₀ 項番	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS	D ₁ D ₁ ナースコール PS-ID	D ₂ D ₂ D ₂ 対象 PS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5	00		08		16		24		32		40		48		56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	01		09		17		25		33		41		49		57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	02		10		18		26		34		42		50		58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	03		11		19		27		35		43		51		59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	04		12		20		28		36		44		52		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	05		13		21		29		37		45		53		61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	06		14		22		30		38		46		54		62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	07		15		23		31		39		47		55		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
6	00		08		16		24		32		40		48		56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	01		09		17		25		33		41		49		57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	02		10		18		26		34		42		50		58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	03		11		19		27		35		43		51		59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	04		12		20		28		36		44		52		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	05		13		21		29		37		45		53		61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	06		14		22		30		38		46		54		62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	07		15		23		31		39		47		55		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	00		08		16		24		32		40		48		56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	01		09		17		25		33		41		49		57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	02		10		18		26		34		42		50		58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	03		11		19		27		35		43		51		59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	04		12		20		28		36		44		52		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	05		13		21		29		37		45		53		61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	06		14		22		30		38		46		54		62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	07		15		23		31		39		47		55		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
8	00		08		16		24		32		40		48		56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	01		09		17		25		33		41		49		57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	02		10		18		26		34		42		50		58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	03		11		19		27		35		43		51		59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	04		12		20		28		36		44		52		60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	05		13		21		29		37		45		53		61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	06		14		22		30		38		46		54		62																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	07		15		23		31		39		47		55		63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 742	[電話機毎の所属ナースコールID] ※空欄に項番(1~8)を記入	1: 項番1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>項番</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>項番</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>項番</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>項番</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>項番</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>項番</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>項番</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D ₂	項番																					D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D ₂	項番																					D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D ₂	項番																					D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D ₂	項番																					D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	D ₂	項番																					D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	D ₂	項番																					D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928													D ₂	項番																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂	項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂	項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂	項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂	項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂	項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂	項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₂	項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 743	[NCIのPB信号送出可否] ※空欄該当部分をマーク	0: 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>D₀</td><td>項番</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>D₁</td><td></td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>PB信号送出可否</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀	項番		1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁		0	不可								PB信号送出可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀	項番		1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₁		0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PB信号送出可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 744	[ナースコール着信時の文字表示方法] ※空欄該当部分をマーク	0: 改行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>D₀</td><td>項番</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>D₁</td><td></td><td>0</td><td>改行</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>文字表示方法</td><td>1</td><td>半角A^°-ヲ挿入</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀	項番		1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁		0	改行								文字表示方法	1	半角A^°-ヲ挿入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀	項番		1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₁		0	改行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
文字表示方法	1	半角A^°-ヲ挿入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 746	[ナースコール用PHSの* / #ダイヤル利用方法]	0: ナースコール用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>D</td><td></td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>利用方法</td><td></td><td>ナースコール用</td><td>一般用</td></tr> </tbody> </table>	D		0	1	利用方法		ナースコール用	一般用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D		0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
利用方法		ナースコール用	一般用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																												
* 750 (2-1版~)	<div>[インカムグループの内線数]</div> <div>※空欄に設定データ(00~32)を記入</div> <table><tr><td>D₀D₀ インカムグループ 1の内線数</td><td>D₁D₁ インカムグループ 2の内線数</td><td>D₂D₂ インカムグループ 3の内線数</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃D₃ インカムグループ 4の内線数</td><td>D₄D₄ インカムグループ 5の内線数</td><td>D₅D₅ インカムグループ 6の内線数</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ インカムグループ 1の内線数	D ₁ D ₁ インカムグループ 2の内線数	D ₂ D ₂ インカムグループ 3の内線数				D ₃ D ₃ インカムグループ 4の内線数	D ₄ D ₄ インカムグループ 5の内線数	D ₅ D ₅ インカムグループ 6の内線数				00, 00, 00, 00, 00, 00 : 各グループ 0台																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ インカムグループ 1の内線数	D ₁ D ₁ インカムグループ 2の内線数	D ₂ D ₂ インカムグループ 3の内線数																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₃ D ₃ インカムグループ 4の内線数	D ₄ D ₄ インカムグループ 5の内線数	D ₅ D ₅ インカムグループ 6の内線数																																																																																																																																																																																																																																																												
* 751 (2-1版~)	<div>[インカムグループの内線登録]</div> <div>※空欄に対象電話機の収容位置(D₂D₂D₂)を記入</div> <table><tr><td>D₁D₁ 項番</td><td colspan="6">D₀ インカムグループ 番号</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₁D₁ 項番</td><td colspan="6">D₀ インカムグループ 番号</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁ 項番	D ₀ インカムグループ 番号							1	2	3	4	5	6	01							02							03							04							05							06							07							08							09							10							11							12							13							14							15							16							D ₁ D ₁ 項番	D ₀ インカムグループ 番号							1	2	3	4	5	6	17							18							19							20							21							22							23							24							25							26							27							28							29							30							31							32							000:設定なし
D ₁ D ₁ 項番	D ₀ インカムグループ 番号																																																																																																																																																																																																																																																													
	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																								
01																																																																																																																																																																																																																																																														
02																																																																																																																																																																																																																																																														
03																																																																																																																																																																																																																																																														
04																																																																																																																																																																																																																																																														
05																																																																																																																																																																																																																																																														
06																																																																																																																																																																																																																																																														
07																																																																																																																																																																																																																																																														
08																																																																																																																																																																																																																																																														
09																																																																																																																																																																																																																																																														
10																																																																																																																																																																																																																																																														
11																																																																																																																																																																																																																																																														
12																																																																																																																																																																																																																																																														
13																																																																																																																																																																																																																																																														
14																																																																																																																																																																																																																																																														
15																																																																																																																																																																																																																																																														
16																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ 項番	D ₀ インカムグループ 番号																																																																																																																																																																																																																																																													
	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																								
17																																																																																																																																																																																																																																																														
18																																																																																																																																																																																																																																																														
19																																																																																																																																																																																																																																																														
20																																																																																																																																																																																																																																																														
21																																																																																																																																																																																																																																																														
22																																																																																																																																																																																																																																																														
23																																																																																																																																																																																																																																																														
24																																																																																																																																																																																																																																																														
25																																																																																																																																																																																																																																																														
26																																																																																																																																																																																																																																																														
27																																																																																																																																																																																																																																																														
28																																																																																																																																																																																																																																																														
29																																																																																																																																																																																																																																																														
30																																																																																																																																																																																																																																																														
31																																																																																																																																																																																																																																																														
32																																																																																																																																																																																																																																																														
* 752 (2-1版~)	<div>[インカムグループ呼出時の応答待ち時間]</div> <table><tr><td>D₀ インカムグループ 番号</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>D₁ 応答待ち時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>応答待ち時間</td><td>9秒</td><td>12秒</td><td>15秒</td><td>18秒</td><td>21秒</td><td>24秒</td><td>27秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D ₀ インカムグループ 番号	1	2	3	4	5	6	D ₁ 応答待ち時間							D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	応答待ち時間	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒	3:18秒																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ インカムグループ 番号	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁ 応答待ち時間																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																						
応答待ち時間	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒																																																																																																																																																																																																																																																						
* 753 (2-1版~)	<div>[インカムモードの終了条件]</div> <div>※空欄該当部分をマーク</div> <table><tr><td colspan="2">D₀ インカムグループ 番号</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td rowspan="4">D₁ 終了条件</td><td>0</td><td colspan="6">なし</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="6">開始電話機の終話</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="6">[インカム()参加]ボタン押下</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="6">全てを適用(開始電話機の終話または[インカム()参加]ボタン押下)</td></tr></table>	D ₀ インカムグループ 番号		1	2	3	4	5	6	D ₁ 終了条件	0	なし						1	開始電話機の終話						2	[インカム()参加]ボタン押下						3	全てを適用(開始電話機の終話または[インカム()参加]ボタン押下)						0:なし																																																																																																																																																																																																																							
D ₀ インカムグループ 番号		1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₁ 終了条件	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	開始電話機の終話																																																																																																																																																																																																																																																												
	2	[インカム()参加]ボタン押下																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	全てを適用(開始電話機の終話または[インカム()参加]ボタン押下)																																																																																																																																																																																																																																																												

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 754 (2-1版～)	[インカムモード着信応答時の送話有無] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマーク																				0:なし(送話ミュート)			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				

内線系コマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 754 (2-1版~)	[インカムモード着信応答時の送話有無] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をマーク																				0:なし(送話ミュート)			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920		
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928														
	D ₂		0	なし(送話ミュート)																				
	送話有無		1	あり																				

内線系コマンド

コマンド	データ																初期値
* 760	[内線一般着信用DILIN番号の設定] ※空欄に設定データ(なし:00または、DILIN番号:01~96)を記入 D ₀ D ₀ 内線一般着信用先頭DILIN番号																00:なし
* 761	[内線一般着信の不正答履歴保存先] ※空欄に電話機グループ番号(01~48)を記入																01:グループ01
D ₀ D ₀ DILIN番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																	
D ₀ D ₀ DILIN番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																	
D ₀ D ₀ DILIN番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																	
D ₀ D ₀ DILIN番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																	
D ₀ D ₀ DILIN番号		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																	
D ₀ D ₀ DILIN番号		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D ₂ D ₂ 電話機グループ番号																	
* 762	[内線一般着信の外線転送開始時間]																03, 03:9秒, 9秒
D ₀ D ₀ DILIN番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
D ₂ D ₂ 開始時間(昼)																	
D ₃ D ₃ 開始時間(夜)																	
D ₀ D ₀ DILIN番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
D ₂ D ₂ 開始時間(昼)																	
D ₃ D ₃ 開始時間(夜)																	
D ₀ D ₀ DILIN番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D ₂ D ₂ 開始時間(昼)																	
D ₃ D ₃ 開始時間(夜)																	
D ₀ D ₀ DILIN番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
D ₂ D ₂ 開始時間(昼)																	
D ₃ D ₃ 開始時間(夜)																	
D ₀ D ₀ DILIN番号		65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D ₂ D ₂ 開始時間(昼)																	
D ₃ D ₃ 開始時間(夜)																	
D ₀ D ₀ DILIN番号		81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D ₂ D ₂ 開始時間(昼)																	
D ₃ D ₃ 開始時間(夜)																	
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																	
D ₂ D ₂ 開始時間(昼)		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11				
D ₃ D ₃ 開始時間(夜)		0秒	3秒	6秒	9秒	18秒	27秒	36秒	45秒	54秒	63秒	72秒	81秒				

内線系コマンド

コマンド	データ															初期値
* 763	[内線一般着信の外線転送先電話番号] (1/5 : DILIN番号01~20)															設定なし
	※空欄に転送先電話番号を記入															
	D ₀ D ₀ DILIN番号	D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ ...D ₃) 電話番号													
			D ₂ 1(前半)					D ₂ 2(後半)								
01		1														
		2														
		3														
02		1														
		2														
		3														
03		1														
		2														
		3														
04		1														
		2														
		3														
05		1														
		2														
		3														
06		1														
		2														
		3														
07		1														
		2														
		3														
08		1														
		2														
		3														
09		1														
		2														
		3														
10		1														
		2														
		3														
11		1														
		2														
		3														
12		1														
		2														
		3														
13		1														
		2														
		3														
14		1														
		2														
		3														
15		1														
		2														
		3														
16		1														
		2														
		3														
17		1														
		2														
		3														
18		1														
		2														
		3														
19		1														
		2														
		3														
20		1														
		2														
		3														

内線系コマンド

コマンド	データ																初期値
* 763	[内線一般着信の外線転送先電話番号] (2/5 : DILIN番号21~40)																設定なし
	※空欄に転送先電話番号を記入																
	D ₀ D ₀ DILIN番号	D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ ...D ₃) 電話番号														
			D ₂ 1 (前半)										D ₂ 2 (後半)				
21		1															
		2															
		3															
22		1															
		2															
		3															
23		1															
		2															
		3															
24		1															
		2															
		3															
25		1															
		2															
		3															
26		1															
		2															
		3															
27		1															
		2															
		3															
28		1															
		2															
		3															
29		1															
		2															
		3															
30		1															
		2															
		3															
31		1															
		2															
		3															
32		1															
		2															
		3															
33		1															
		2															
		3															
34		1															
		2															
		3															
35		1															
		2															
		3															
36		1															
		2															
		3															
37		1															
		2															
		3															
38		1															
		2															
		3															
39		1															
		2															
		3															
40		1															
		2															
		3															

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																														
* 763	<div>[内線一般着信の外線転送先電話番号] (3/5 : DILIN番号41～60)</div> <div>※空欄に転送先電話番号を記入</div> <table><tr><th rowspan="2">D₀D₀ DILIN番号</th><th rowspan="2">D₁ 転送先番号</th><th colspan="2">D₃(D₃…D₃) 電話番号</th></tr><tr><th>D₂ 1(前半)</th><th>D₂ 2(後半)</th></tr><tr><td rowspan="3">41</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">42</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">43</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">44</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">45</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">46</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">47</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">48</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">49</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">50</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">51</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">52</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">53</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">54</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">55</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">56</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">57</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">58</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">59</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">60</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ …D ₃) 電話番号		D ₂ 1(前半)	D ₂ 2(後半)	41	1			2			3			42	1			2			3			43	1			2			3			44	1			2			3			45	1			2			3			46	1			2			3			47	1			2			3			48	1			2			3			49	1			2			3			50	1			2			3			51	1			2			3			52	1			2			3			53	1			2			3			54	1			2			3			55	1			2			3			56	1			2			3			57	1			2			3			58	1			2			3			59	1			2			3			60	1			2			3			設定なし
D ₀ D ₀ DILIN番号	D ₁ 転送先番号			D ₃ (D ₃ …D ₃) 電話番号																																																																																																																																																																																																												
		D ₂ 1(前半)	D ₂ 2(後半)																																																																																																																																																																																																													
41	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
42	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
43	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
44	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
45	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
46	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
47	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
48	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
49	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
50	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
51	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
52	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
53	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
54	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
55	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
56	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
57	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
58	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
59	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															
60	1																																																																																																																																																																																																															
	2																																																																																																																																																																																																															
	3																																																																																																																																																																																																															

内線系コマンド

コマンド	データ																初期値	
* 763	[内線一般着信の外線転送先電話番号] (4/5 : DILIN番号61~80) ※空欄に転送先電話番号を記入																設定なし	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ ...D ₃) 電話番号															
			D ₂ 1 (前半)							D ₂ 2 (後半)								
	61	1																
		2																
		3																
	62	1																
		2																
		3																
	63	1																
		2																
		3																
	64	1																
		2																
		3																
	65	1																
		2																
		3																
	66	1																
		2																
3																		
67	1																	
	2																	
	3																	
68	1																	
	2																	
	3																	
69	1																	
	2																	
	3																	
70	1																	
	2																	
	3																	
71	1																	
	2																	
	3																	
72	1																	
	2																	
	3																	
73	1																	
	2																	
	3																	
74	1																	
	2																	
	3																	
75	1																	
	2																	
	3																	
76	1																	
	2																	
	3																	
77	1																	
	2																	
	3																	
78	1																	
	2																	
	3																	
79	1																	
	2																	
	3																	
80	1																	
	2																	
	3																	

内線系コマンド

コマンド	データ																初期値	
* 763	[内線一般着信の外線転送先電話番号] (5/5 : DILIN番号81~96) ※空欄に転送先電話番号を記入																設定なし	
	D ₀ D ₀ DILIN番号	D ₁ 転送先番号	D ₃ (D ₃ ...D ₃) 電話番号															
			D ₂ 1 (前半)										D ₂ 2 (後半)					
	81	1																
		2																
		3																
	82	1																
		2																
		3																
	83	1																
		2																
		3																
	84	1																
		2																
		3																
	85	1																
2																		
3																		
86	1																	
	2																	
	3																	
87	1																	
	2																	
	3																	
88	1																	
	2																	
	3																	
89	1																	
	2																	
	3																	
90	1																	
	2																	
	3																	
91	1																	
	2																	
	3																	
92	1																	
	2																	
	3																	
93	1																	
	2																	
	3																	
94	1																	
	2																	
	3																	
95	1																	
	2																	
	3																	
96	1																	
	2																	
	3																	

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 764	[内線一般着信の外線転送先呼出時間] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>呼出時間</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td><td>100秒</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	呼出時間	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒	4:50秒																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
呼出時間	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* 765	[内線一般着信の外線転送と夜間切替との連動] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>連動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>連動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>連動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₂	0	なし																連動	1	あり																D ₀ D ₀	テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₂	0	なし																連動	1	あり																D ₀ D ₀	テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	なし																連動	1	あり																0:なし																																																																																																																																														
D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
連動	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀	テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
連動	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀	テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
連動	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 766	[内線一般着信の転送先応答時メッセージ送出有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>メッセージ送出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	メッセージ送出	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
メッセージ送出	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 767	[内線一般着信の外線転送時録音登録先] ※空欄に登録先の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																	D ₀ D ₀	DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																	D ₀ D ₀	DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																	D ₀ D ₀	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																	D ₀ D ₀	DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																	D ₀ D ₀	DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																	000:録音なし																																																																																								
D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	DILIN番号	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀	DILIN番号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 768	[内線一般着信の外線転送時の内線着信有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>内線着信</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	内線着信	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
内線着信	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 769	[マルチ呼び対象電話機と対象DILIN番号設定] ※空欄に設定データ(対象電話機の収容位置, DILIN番号01~96)を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>マルチ呼び切替項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂D₂</td><td>対象DILIN番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	マルチ呼び切替項番	1	2	3	4	5	D ₁ D ₁ D ₁	収容位置						D ₂ D ₂	対象DILIN番号						000,00: 設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₀	マルチ呼び切替項番	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₁ D ₁ D ₁	収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂	対象DILIN番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 770 3-1版~	[内線一般着信の外線転送方法] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>順次転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>転送方法</td><td>1</td><td>同時転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>順次転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>転送方法</td><td>1</td><td>同時転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>順次転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>転送方法</td><td>1</td><td>同時転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>順次転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>転送方法</td><td>1</td><td>同時転送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0	順次転送																							転送方法	1	同時転送																							D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	順次転送																							転送方法	1	同時転送																							D ₀ D ₀	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0	順次転送																							転送方法	1	同時転送																							D ₀ D ₀	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0	順次転送																							転送方法	1	同時転送																							0:順次転送
D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0	順次転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
転送方法	1	同時転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0	順次転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
転送方法	1	同時転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀	DILIN番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0	順次転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
転送方法	1	同時転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀	DILIN番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂	0	順次転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
転送方法	1	同時転送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

内線系コマンド

コマンド	データ																								初期値
* 771 5-1版~	[内線一般着信の外線転送先呼出時間延長]																								0:延長なし (*764に従う)
	※空欄該当部分をマーク																								
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D ₂ 呼出 時間	0	延長なし(*764に従う)																							
	1	120秒																							
	2	150秒																							
	3	180秒																							
D ₀ D ₀	外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D ₂ 呼出 時間	0	延長なし(*764に従う)																							
	1	120秒																							
	2	150秒																							
	3	180秒																							
D ₀ D ₀	外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D ₂ 呼出 時間	0	延長なし(*764に従う)																							
	1	120秒																							
	2	150秒																							
	3	180秒																							
D ₀ D ₀	外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D ₂ 呼出 時間	0	延長なし(*764に従う)																							
	1	120秒																							
	2	150秒																							
	3	180秒																							

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 800	[キー押し確認音の有無] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756)																				1:あり
	※空欄該当部分をマ-ク																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519 520
	D ₂	0	なし																		
	確認音	1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539 540
	D ₂	0	なし																		
	確認音	1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556			
	D ₂	0	なし																		
	確認音	1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619 620
	D ₂	0	なし																		
	確認音	1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639 640
	D ₂	0	なし																		
	確認音	1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656			
	D ₂	0	なし																		
	確認音	1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719 720
	D ₂	0	なし																		
	確認音	1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739 740
	D ₂	0	なし																		
	確認音	1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756			
	D ₂	0	なし																		
	確認音	1	あり																		

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値														
* 801	[電話機エコモード設定] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464)																				0, 1 : 機能なし														
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																													
	D ₂	無操作時間																																	
	D ₃	バックライト																																	
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																																			
D ₂		0	1	2	3	4	5																												
無操作時間		機能なし	30秒	1分	2分	3分	5分																												
D ₃		1	2																																
バックライト		消灯1(微点灯)	消灯2(消灯)																																

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 801	[電話機エコモード設定] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756)																				0, 1:機能なし	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	無操作時間																				
	D ₃	バックライト																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	無操作時間																				
	D ₃	バックライト																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	無操作時間																				
	D ₃	バックライト																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	無操作時間																				
	D ₃	バックライト																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂	無操作時間																				
	D ₃	バックライト																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	無操作時間																				
	D ₃	バックライト																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂	無操作時間																				
	D ₃	バックライト																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂	無操作時間																				
	D ₃	バックライト																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	無操作時間																				
	D ₃	バックライト																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
D ₂		0	1	2	3	4	5															
無操作時間		機能なし	30秒	1分	2分	3分	5分															
D ₃		1		2																		
バックライト		消灯1(微点灯)				消灯2(消灯)																

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 802	[受話音の高域カット有無] ※空欄該当部分をマーク																				0:なし	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
	D ₂	0	なし																			
	高域カット	1	あり																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 803	[保留以外の保留ランプ表示] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464)																				0:消灯	
	※空欄該当部分をマ-ク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
	D ₂	0	消灯																			
	ランプ表示	1	微点灯																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
* 803	[保留以外の保留ランプ表示] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク	0: 消灯
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
	D ₂	0 消灯
	ランプ表示	1 微点灯
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
	D ₂	0 消灯
	ランプ表示	1 微点灯
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
	D ₂	0 消灯
	ランプ表示	1 微点灯
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
	D ₂	0 消灯
	ランプ表示	1 微点灯
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
	D ₂	0 消灯
	ランプ表示	1 微点灯
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656
	D ₂	0 消灯
	ランプ表示	1 微点灯
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
	D ₂	0 消灯
	ランプ表示	1 微点灯
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
	D ₂	0 消灯
	ランプ表示	1 微点灯
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
	D ₂	0 消灯
	ランプ表示	1 微点灯
* 804 5-1版～	[LCDの表示周期]	0: 65Hz
	D	0 1
	表示周期	65Hz 40Hz

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 807	[不在時自動ハンズフリー可否] (1/2: 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464)																				1: 可
※空欄該当部分をマ-ク																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂ 不在時自動		0	不可																		
ハンズ フリー		1	可																		

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																											初期値
* 807	[不在時自動ハンズフリー可否] (2/2: 収容位置 501~556、601~656、701~756)																											1:可
	※空欄該当部分をマ-ク																											
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520							
	D ₂ 不在時自動	0	不可																									
	ハンズ フリー	1	可																									
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540							
	D ₂ 不在時自動	0	不可																									
	ハンズ フリー	1	可																									
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556											
	D ₂ 不在時自動	0	不可																									
	ハンズ フリー	1	可																									
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620							
	D ₂ 不在時自動	0	不可																									
	ハンズ フリー	1	可																									
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640							
	D ₂ 不在時自動	0	不可																									
	ハンズ フリー	1	可																									
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656											
	D ₂ 不在時自動	0	不可																									
	ハンズ フリー	1	可																									
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720							
	D ₂ 不在時自動	0	不可																									
	ハンズ フリー	1	可																									
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740							
	D ₂ 不在時自動	0	不可																									
	ハンズ フリー	1	可																									
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756											
	D ₂ 不在時自動	0	不可																									
	ハンズ フリー	1	可																									
* 810	[時刻表示方法]																											0:12時間制
	D	0	1																									
	表示方法	12時間制	24時間制																									
* 812	[外線発信時の通話時間表示]																											1:あり
	D	0	1																									
	表示	なし	あり																									
* 813	[外線着信時の通話時間表示]																											0:なし
	D	0	1																									
	表示	なし	あり																									

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 815	[LCDの反転表示] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
反転表示		1	あり																		

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 815	[LCDの反転表示] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756)																				0:なし	
	※空欄該当部分をマ-ク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	0	なし																			
	反転表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	0	なし																			
	反転表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	0	なし																			
	反転表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	0	なし																			
反転表示	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D ₂	0	なし																				
反転表示	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D ₂	0	なし																				
反転表示	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
D ₂	0	なし																				
反転表示	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
D ₂	0	なし																				
反転表示	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
D ₂	0	なし																				
反転表示	1	あり																				
* 816	[内線番号／名称表示継続時間]																				0:0秒	
	D	0	1	2	3																	
	表示継続時間	0秒	10秒	15秒	20秒																	
* 817	[待機時の外着音量表示]																				1:あり	
	D	0	1																			
	表示	なし	あり																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 818	[LCDバックライトの点灯時間]																				0:15秒	
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	161	162	163	164																
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	261	262	263	264																
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	361	362	363	364																
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	461	462	463	464																
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂	点灯時間																				
	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	点灯時間																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
D ₂		0	1	2	3	4	5	6	7													
点灯時間		15秒	1分	2分	3分	4分	5分	常時消灯	常時点灯													

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 819	[LCDバックライトの通話中継続点灯] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
	D ₂		0	なし																		
	通話中継続点灯		1	あり																		

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 819	[LCDバックライトの通話中継続点灯] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756)																				0:なし		
	※空欄該当部分をマーク																						
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D ₂		0	なし																			
	通話中継続点灯		1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D ₂		0	なし																			
	通話中継続点灯		1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D ₂		0	なし																			
	通話中継続点灯		1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D ₂		0	なし																			
	通話中継続点灯		1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D ₂		0	なし																			
	通話中継続点灯		1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D ₂		0	なし																			
	通話中継続点灯		1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
	D ₂		0	なし																			
	通話中継続点灯		1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
	D ₂		0	なし																			
	通話中継続点灯		1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
	D ₂		0	なし																			
通話中継続点灯		1	あり																				
* 820	[外線着信音と着信ノメッセージランプ色の連動]																				0:機能なし		
	D ₀ D ₀ 着信音11～17(外線同期, IR)		11	12	13	14	15	16	17														
	D ₁ ランプ色																						
	D ₀ D ₀ 着信音21～27(SIR)		21	22	23	24	25	26	27														
	D ₁ ランプ色																						
	D ₀ D ₀ 着信音31～37(120INT)		31	32	33	34	35	36	37														
	D ₁ ランプ色																						
	D ₀ D ₀ 着信音41～47(240INT/30INT)		41	42	43	44	45	46	47														
	D ₁ ランプ色																						
	D ₀ D ₀ 着信音51～53(メロイ1～3)		51	52	53																		
	D ₁ ランプ色																						
	D ₀ D ₀ 外部音源		54																				
	D ₁ ランプ色																						
	D ₀ D ₀ システム応答メッセージ A		55																				
	D ₁ ランプ色																						
	D ₀ D ₀ システム応答メッセージ B		56																				
	D ₁ ランプ色																						
	D ₀ D ₀ 無鳴動着信		99																				
	D ₁ ランプ色																						
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
	D ₁		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
	ランプ色		機能なし	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色	レインボ-1	レインボ-2											

電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																						
* 821	<div>[センサ着信時の着信／メッセージランプ色]</div> <table><tr><td>D₀</td><td>センサ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₁</td><td>ランプ色</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀</td><td>センサ番号</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>D₁</td><td>ランプ色</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>ランプ色</td><td>機能なし</td><td>赤色</td><td>黄色</td><td>緑色</td><td>水色</td><td>青色</td><td>紫色</td><td>白色</td><td>レインボ-1</td><td>レインボ-2</td></tr></table>	D ₀	センサ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₁	ランプ色													D ₀	センサ番号	13	14	15	16	17	18	19	20	D ₁	ランプ色									D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ランプ色	機能なし	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色	レインボ-1	レインボ-2	0:機能なし
D ₀	センサ番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																											
D ₁	ランプ色																																																																							
D ₀	センサ番号	13	14	15	16	17	18	19	20																																																															
D ₁	ランプ色																																																																							
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																														
ランプ色	機能なし	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色	レインボ-1	レインボ-2																																																														
* 822	<div>[相手不明時のLCD表示]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>表示方法</td><td>「相手がわかりません」</td><td>「相手不明」</td><td>表示なし</td></tr></table>	D	0	1	2	表示方法	「相手がわかりません」	「相手不明」	表示なし	0:「相手がわかりません」																																																														
D	0	1	2																																																																					
表示方法	「相手がわかりません」	「相手不明」	表示なし																																																																					

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*824	[着信不応答通知機能の表示方法] (1/2: 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																0:LCD				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ラン*																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 824	[着信不応答通知機能の表示方法] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマーク																				0:LCD
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂ 表示	0	LCD																			
方法	1	LCD+[着信/メッセージ]ランプ																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 825	[内線ワンタッチボタンのランプ表示] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク																				0: 通常 (ランプあり)
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂ ランプ	0 通常 (ランプあり)																				
表示	1 DSS専用 (ランプなし)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂ ランプ	0 通常 (ランプあり)																				
表示	1 DSS専用 (ランプなし)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂ ランプ	0 通常 (ランプあり)																				
表示	1 DSS専用 (ランプなし)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂ ランプ	0 通常 (ランプあり)																				
表示	1 DSS専用 (ランプなし)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂ ランプ	0 通常 (ランプあり)																				
表示	1 DSS専用 (ランプなし)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂ ランプ	0 通常 (ランプあり)																				
表示	1 DSS専用 (ランプなし)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂ ランプ	0 通常 (ランプあり)																				
表示	1 DSS専用 (ランプなし)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂ ランプ	0 通常 (ランプあり)																				
表示	1 DSS専用 (ランプなし)																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂ ランプ	0 通常 (ランプあり)																				
表示	1 DSS専用 (ランプなし)																				

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 826	[電話機LCDの縦倍角表示] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
縦倍角表示		1	あり																		

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 826	[電話機LCDの縦倍角表示] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756)																				0:なし	
	※空欄該当部分をマ-ク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	0	なし																			
	縦倍角表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	0	なし																			
	縦倍角表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	0	なし																			
	縦倍角表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	0	なし																			
	縦倍角表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂	0	なし																			
	縦倍角表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	0	なし																			
	縦倍角表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂	0	なし																			
	縦倍角表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂	0	なし																			
	縦倍角表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	0	なし																			
	縦倍角表示	1	あり																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 828	[外線着信時のナンバー・ディスプレイ表示有無] (1/2 : 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
D ₂	0	なし																			
表示	1	あり																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 828	[外線着信時のナンバー・ディスプレイ表示有無] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマーク																				1:あり	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	0	なし																			
	表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	0	なし																			
	表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	0	なし																			
	表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	0	なし																			
	表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂	0	なし																			
	表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	0	なし																			
	表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂	0	なし																			
	表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂	0	なし																			
	表示	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	0	なし																			
	表示	1	あり																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値				
* 829	[ASPサーバ表示の優先設定] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:主装置優先				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				161	162	163	164																	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				261	262	263	264																	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				361	362	363	364																	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				461	462	463	464																	
D ₂	0	主装置優先																							
優先	1	ASPサ-バ優先																							

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 829	[ASPサーバ表示の優先設定] (2/2 : 収容位置 501~556、601~656、701~756) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:主装置優先
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	0	主装置優先																		
優先	1	ASPサ-バ 優先																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	0	主装置優先																		
優先	1	ASPサ-バ 優先																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	0	主装置優先																		
優先	1	ASPサ-バ 優先																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	0	主装置優先																		
優先	1	ASPサ-バ 優先																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂	0	主装置優先																		
優先	1	ASPサ-バ 優先																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	0	主装置優先																		
優先	1	ASPサ-バ 優先																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂	0	主装置優先																		
優先	1	ASPサ-バ 優先																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂	0	主装置優先																		
優先	1	ASPサ-バ 優先																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	0	主装置優先																		
優先	1	ASPサ-バ 優先																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 830	[多機能コンソールの設定]										0, 0, 000, 000: 設定なし
	※空欄に設定データ(種別:0/1、接続No.:1~4、多機能コンソール収容位置、組み合わせる電話機収容位置)を記入										
	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 種別	D ₂ 電話機毎 の接続No.	D ₃ D ₃ D ₃ 多機能 コンソール	D ₄ D ₄ D ₄ 組み合わ せる電話機	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 種別	D ₂ 電話機毎 の接続No.	D ₃ D ₃ D ₃ 多機能 コンソール	D ₄ D ₄ D ₄ 組み合わ せる電話機	
	01					53					
	02					54					
	03					55					
	04					56					
	05					57					
	06					58					
	07					59					
	08					60					
	09					61					
	10					62					
	11					63					
	12					64					
	13					65					
	14					66					
	15					67					
	16					68					
	17					69					
	18					70					
	19					71					
	20					72					
	21					73					
	22					74					
	23					75					
	24					76					
	25					77					
	26					78					
	27					79					
	28					80					
	29					81					
	30					82					
	31					83					
	32					84					
	33					85					
	34					86					
	35					87					
	36					88					
	37					89					
	38					90					
	39					91					
	40					92					
	41					93					
	42					94					
	43					95					
	44					96					
	45					97					
	46					98					
	47					99					
	48										
	49										
	50										
	51										
	52										

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																初期値		
* 831	[オートダイヤルコンソールの設定]																000:設定なし		
	※空欄に組み合わせるオートダイヤルコンソールの収容位置を記入																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556										
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656										
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748		
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		
D ₀ D ₀ D ₀	組み合わせる電話機収容位置	749	750	751	752	753	754	755	756										
D ₁ D ₁ D ₁	オートダイヤルコンソール収容位置																		

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 835	[省電力モードの有無]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	(1/3: 収容位置 157～164、201～264、301～340)																			[収容位置 101, 501] 0: 常になし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	※ 空欄 該当部分をマーク																			[他収容位置] 1: ボタン操作/夜間切替時にあり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置																			101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂ 省電力 モード	0	常になし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

コマンド	データ																				初期値				
* 835	[省電力モードの有無]																								
	(3/3: 収容位置 621～656, 801～860)										[収容位置 101, 501] 0: 常になし														
	※空欄該当部分をマーク										[他収容位置] 1: ボタン操作/夜間切替時にあり														
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D ₂ 省電力 モード	0	常になし																						
		1	ボタン操作/夜間切替時にあり																						
		2	バッテリー動作時にあり																						
		3	ボタン操作/夜間切替時・ バッテリー動作時にあり																						
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D ₂ 省電力 モード	0	常になし																						
1		ボタン操作/夜間切替時にあり																							
2		バッテリー動作時にあり																							
3		ボタン操作/夜間切替時・ バッテリー動作時にあり																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置			801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820		
D ₂ 省電力 モード	0	常になし																							
	1	ボタン操作/夜間切替時にあり																							
	2	バッテリー動作時にあり																							
	3	ボタン操作/夜間切替時・ バッテリー動作時にあり																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置			821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840		
D ₂ 省電力 モード	0	常になし																							
	1	ボタン操作/夜間切替時にあり																							
	2	バッテリー動作時にあり																							
	3	ボタン操作/夜間切替時・ バッテリー動作時にあり																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置			841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860		
D ₂ 省電力 モード	0	常になし																							
	1	ボタン操作/夜間切替時にあり																							
	2	バッテリー動作時にあり																							
	3	ボタン操作/夜間切替時・ バッテリー動作時にあり																							
* 836	[電話機グループと省電力グループとの対応]															01: 省電力グループ 01									
	※空欄に省電力グループ番号 (01～48) を記入																								
	D ₀ D ₀	電話機グループ番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16						
	D ₂ D ₂	省電力グループ番号																							
	D ₀ D ₀	電話機グループ番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
	D ₂ D ₂	省電力グループ番号																							
	D ₀ D ₀	電話機グループ番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44</										

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 840	[単独電話機のダイヤル種別設定] ※空欄該当部分をマ-ク																				1:PB
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	DP																		
ダイヤル種別		1	PB																		

電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
* 841	[単独電話機の内線呼出インター] ※空欄該当部分をマーク	0:SIR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161 162 163 164
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261 262 263 264
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361 362 363 364
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461 462 463 464
	D ₂	0 SIR
	インター	1 IR
* 842	[単独電話機のドアホン着信鳴動周期]	0:ﾄﾞｱホン着信音
	D	0 1
	ﾄﾞｱホン着信の鳴動周期	ﾄﾞｱホン着信音 IR

電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																				
* 843	[単独電話機のフッキング処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>フッキング* 処理</td><td>(外線)フッキング*</td><td>フッキング* 保留</td></tr></table>	D	0	1	フッキング* 処理	(外線)フッキング*	フッキング* 保留	1:フッキング* 保留																														
D	0	1																																				
フッキング* 処理	(外線)フッキング*	フッキング* 保留																																				
* 844	[DP単独電話機のフッキング機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>DP単独電話機のフッキング*</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	D	0	1	DP単独電話機のフッキング*	無効	有効	0:無効																														
D	0	1																																				
DP単独電話機のフッキング*	無効	有効																																				
* 845	[PB単独電話機のフッキング機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>PB単独電話機のフッキング*</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	D	0	1	PB単独電話機のフッキング*	無効	有効	0:無効																														
D	0	1																																				
PB単独電話機のフッキング*	無効	有効																																				
* 846	[フッキング監視時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>監視時間</td><td>約640ms以下</td><td>約896ms以下</td><td>約1152ms以下</td><td>約1408ms以下</td></tr></table>	D	0	1	2	3	監視時間	約640ms以下	約896ms以下	約1152ms以下	約1408ms以下	3:約1408ms以下																										
D	0	1	2	3																																		
監視時間	約640ms以下	約896ms以下	約1152ms以下	約1408ms以下																																		
* 847	[単独電話機のハウラー送出] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>ハウラー送出</td><td>なし</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	ハウラー送出	なし	10秒	20秒	30秒	0:なし																										
D	0	1	2	3																																		
ハウラー送出	なし	10秒	20秒	30秒																																		
* 848	[PB単独電話機のPBレシーバ開放時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>PBレシーバ* 開放時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td><td>20秒</td><td>24秒</td><td>28秒</td><td>32秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	PBレシーバ* 開放時間	4秒	8秒	12秒	16秒	20秒	24秒	28秒	32秒	1:8秒																		
D	0	1	2	3	4	5	6	7																														
PBレシーバ* 開放時間	4秒	8秒	12秒	16秒	20秒	24秒	28秒	32秒																														
* 849	[PBレシーバ使用時のMFR使用] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>MFR使用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	MFR使用	なし	あり	1:あり																														
D	0	1																																				
MFR使用	なし	あり																																				
* 853	[ナンバー・ディスプレイ対応単独電話機の設定] ※空欄に単独電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 項番</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀ 項番</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 項番	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置									D ₀ D ₀ 項番	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置									000:なし
D ₀ D ₀ 項番	01	02	03	04	05	06	07	08																														
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																																						
D ₀ D ₀ 項番	09	10	11	12	13	14	15	16																														
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																																						

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 863	[ボタン電話機使用制限] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	0	なし																			
	使用制限	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	0	なし																			
	使用制限	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	0	なし																			
	使用制限	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	0	なし																			
	使用制限	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂	0	なし																			
	使用制限	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	0	なし																			
	使用制限	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂	0	なし																			
	使用制限	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂	0	なし																			
	使用制限	1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	0	なし																			
	使用制限	1	あり																			
* 864	[ヘッドセットモード表示有無]																				1:あり	
	D	0	1																			
	表示	なし	あり																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 865	[内線通話終了後の無線リンク継続有無] (1/2: 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマーク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
無線リンク継続		1	あり																		

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 865	[内線通話終了後の無線リンク継続有無] (2/2：収容位置501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂		0	なし																		
	無線リンク継続		1	あり																		

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 866	[ヘッドセットモード使用時の <input type="checkbox"/> 外線 ボタンワンタッチ 応答]																				0:なし		
	D		0		1																		
	ワンタッチ応答		なし		あり																		
* 867 <div>3-1版~</div>	[来客受付アプリケーションの使用有無 (IPBT)] ※空欄該当部分をマーク																				0:なし		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D ₂		0	なし																			
	使用有無		1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D ₂		0	なし																			
	使用有無		1	あり																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D ₂		0	なし																			
	使用有無		1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
D ₂		0	なし																				
使用有無		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
D ₂		0	なし																				
使用有無		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
D ₂		0	なし																				
使用有無		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
D ₂		0	なし																				
使用有無		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
D ₂		0	なし																				
使用有無		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
D ₂		0	なし																				
使用有無		1	あり																				
* 868 <div>5-1版~</div>	[ヘッドセットモード使用時のワンタッチ 応答範囲]																				0:着信外線		
	D		0		1																		
	応答範囲		着信外線		着信外線および保留外線																		

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 880	[通話終了時の呼出ランプ継続有無 (DWMINT)]																				1:あり
※空欄該当部分をマーク																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂ 呼出ランプ [※] の継続	0	なし																			
	1	あり																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 881	[センサA／センサBの用途設定 (DWMINT)] (2/2 : 収容位置 401～464)																				0, 0: 電話機呼出	
	※空欄該当部分をマーク																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ センサAの用途	0	電話機呼出																			
		1	復旧動作																			
	D ₃ センサBの用途	0	電話機呼出																			
		1	復旧動作																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ センサAの用途	0	電話機呼出																			
		1	復旧動作																			
	D ₃ センサBの用途	0	電話機呼出																			
		1	復旧動作																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ センサAの用途	0	電話機呼出																			
		1	復旧動作																			
	D ₃ センサBの用途	0	電話機呼出																			
		1	復旧動作																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
	D ₂ センサAの用途	0	電話機呼出																			
		1	復旧動作																			
	D ₃ センサBの用途	0	電話機呼出																			
		1	復旧動作																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 882	[センサA／センサBの起動条件 (DWMINT)] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364) ※空欄該当部分をマーク																				0, 0:ショート
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂ センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₃ センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂ センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₃ センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂ センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₃ センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂ センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₃ センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂ センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₃ センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂ センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₃ センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂ センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₃ センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂ センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₃ センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂ センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₃ センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂ センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₃ センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂ センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₃ センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂ センサAの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			
D ₃ センサBの 起動条件	0	ショート																			
	1	オープン																			

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 882	[センサA／センサBの起動条件 (DWMINT)] (2/2 : 収容位置 401～464)																				0, 0:ショート		
	※空欄該当部分をマーク																						
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	
	D ₂ センサAの	0	ショート																				
		1	オープン																				
	D ₃ センサBの	0	ショート																				
		1	オープン																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	
	D ₂ センサAの	0	ショート																				
		1	オープン																				
	D ₃ センサBの	0	ショート																				
		1	オープン																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	
	D ₂ センサAの	0	ショート																				
		1	オープン																				
	D ₃ センサBの	0	ショート																				
		1	オープン																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																	
	D ₂ センサAの	0	ショート																				
		1	オープン																				
	D ₃ センサBの	0	ショート																				
		1	オープン																				

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 883	[センサA／センサBの着信表示設定 (DWMINT)]																				0, 1: センサA, センサB	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																	
	D ₂ センサAの表示文字																					
	D ₃ センサBの表示文字																					
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
	D ₂ /D ₃		0	1	2	3	4～8															
	センサA/Bの表示文字		センサA	センサB	BED	MAT	設定文字表示項番1～5															
* 884	[インターホンモニタ時のモニタ時間 (DWMINT)]																				0:5秒	
	D	0	1	2	3	4	5															
	モニタ時間	5秒	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒															

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値				
* 887	[復旧ボタンの動作 (DWMINT)] (2/2 : 収容位置 401～464) ※空欄該当部分をマーク																				3:呼出中/通話中の復旧可				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	
D ₂ 復旧 動作	0	復旧不可																							
	1	呼出中のみ復旧可																							
	2	通話中のみ復旧可																							
	3	呼出中/通話中の復旧可																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	
D ₂ 復旧 動作	0	復旧不可																							
	1	呼出中のみ復旧可																							
	2	通話中のみ復旧可																							
	3	呼出中/通話中の復旧可																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	
D ₂ 復旧 動作	0	復旧不可																							
	1	呼出中のみ復旧可																							
	2	通話中のみ復旧可																							
	3	呼出中/通話中の復旧可																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置				461	462	463	464																	
D ₂ 復旧 動作	0	復旧不可																							
	1	呼出中のみ復旧可																							
	2	通話中のみ復旧可																							
	3	呼出中/通話中の復旧可																							

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																					初期値	
* 888	[インターホンモニタの可否 (DWMINT)]																					0: 不可	
	(1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464)																						
	※空欄該当部分をマ-ク																						
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119		120
	D ₂	0	不可																				
	モニタ	1	可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139		140
	D ₂	0	不可																				
	モニタ	1	可																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159		160
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																		
D ₂	0	不可																					
モニタ	1	可																					

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 888	[インターホンモニタの可否 (DWMINT)]																				0: 不可
	(2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928)																				
	※空欄該当部分をマーク																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 921 922 923 924 925 926 927 928																				
	D ₂ 0 不可																				
	モニタ 1 可																				

電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 889	<p>[インターホン被モニタの可否 (DWMINT)] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D ₂	0	不可																				被モニタ	1	可																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D ₂	0	不可																				被モニタ	1	可																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	D ₂	0	不可																				被モニタ	1	可																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164	D ₂	0	不可				被モニタ	1	可				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D ₂	0	不可																				被モニタ	1	可																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D ₂	0	不可																				被モニタ	1	可																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	D ₂	0	不可																				被モニタ	1	可																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264	D ₂	0	不可				被モニタ	1	可				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	D ₂	0	不可																				被モニタ	1	可																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	D ₂	0	不可																				被モニタ	1	可																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	D ₂	0	不可																				被モニタ	1	可																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364	D ₂	0	不可				被モニタ	1	可				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	D ₂	0	不可																				被モニタ	1	可																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	D ₂	0	不可																				被モニタ	1	可																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	D ₂	0	不可																				被モニタ	1	可																				D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464	D ₂	0	不可				被モニタ	1	可				1:可
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 890	<p>[インターホン着信時のPHS/DGLのLCD表示 (DWMINT)]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>表示内容</td><td>内線番号+内線名称+呼出種別</td><td>内線番号 (+内線名称)</td></tr> </table>	D	0	1	表示内容	内線番号+内線名称+呼出種別	内線番号 (+内線名称)	0:内線番号 +内線名称 +呼出種別																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
表示内容	内線番号+内線名称+呼出種別	内線番号 (+内線名称)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 891	<p>[外部復旧ボタンの動作 (DWMINT)]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>復旧動作</td><td>復旧不可</td><td>呼出中のみ 復旧可</td><td>通話中のみ 復旧可</td><td>呼出中/ 通話中の復旧可</td><td>インターホンの復旧ボタンと同一 (※887に従う)</td></tr> </table>	D	0	1	2	3	4	復旧動作	復旧不可	呼出中のみ 復旧可	通話中のみ 復旧可	呼出中/ 通話中の復旧可	インターホンの復旧ボタンと同一 (※887に従う)	0:復旧不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
復旧動作	復旧不可	呼出中のみ 復旧可	通話中のみ 復旧可	呼出中/ 通話中の復旧可	インターホンの復旧ボタンと同一 (※887に従う)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 892	<p>[センサの検出時間 (DWMINT)]</p> <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>検出時間</td><td>約0.1秒</td><td>約0.5秒</td></tr> </table>	D	0	1	検出時間	約0.1秒	約0.5秒	0:約0.1秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
検出時間	約0.1秒	約0.5秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 893	[センサ・脱落検出継続時の再呼出有無(DWMINT)] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>再呼出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	再呼出	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
再呼出	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 894	[ワイヤレス呼出ボタンで呼出時の着信表示(DWMINT)] (1/2: 収容位置101~164、201~264)	0, 0, 0, 0: SW-A, SW-B, SW-C, SW-D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr><tr><td>D₂ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₄ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₅ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>D₂ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₄ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₅ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr><tr><td>D₂ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₄ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₅ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₄ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₅ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr><tr><td>D₂ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₄ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₅ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr><tr><td>D₂ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₄ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₅ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr><tr><td>D₂ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₄ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₅ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr><tr><td>D₂ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₄ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₅ 呼出ボタンの表示文字</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</p> <table><tr><td>D₂/D₃/D₄/D₅</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5~9</td></tr><tr><td>D₂ 呼出ボタンの表示文字</td><td>SW-A</td><td>浴室</td><td>トイレ</td><td>居室</td><td>寝室</td><td>設定文字表示項番1~5</td></tr><tr><td>D₃ 呼出ボタンの表示文字</td><td>SW-B</td><td>浴室</td><td>トイレ</td><td>居室</td><td>寝室</td><td>設定文字表示項番1~5</td></tr><tr><td>D₄ 呼出ボタンの表示文字</td><td>SW-C</td><td>浴室</td><td>トイレ</td><td>居室</td><td>寝室</td><td>設定文字表示項番1~5</td></tr><tr><td>D₅ 呼出ボタンの表示文字</td><td>SW-D</td><td>浴室</td><td>トイレ</td><td>居室</td><td>寝室</td><td>設定文字表示項番1~5</td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																					D ₃ 呼出ボタンの表示文字																					D ₄ 呼出ボタンの表示文字																					D ₅ 呼出ボタンの表示文字																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																					D ₃ 呼出ボタンの表示文字																					D ₄ 呼出ボタンの表示文字																					D ₅ 呼出ボタンの表示文字																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																					D ₃ 呼出ボタンの表示文字																					D ₄ 呼出ボタンの表示文字																					D ₅ 呼出ボタンの表示文字																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164	D ₂ 呼出ボタンの表示文字					D ₃ 呼出ボタンの表示文字					D ₄ 呼出ボタンの表示文字					D ₅ 呼出ボタンの表示文字					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																					D ₃ 呼出ボタンの表示文字																					D ₄ 呼出ボタンの表示文字																					D ₅ 呼出ボタンの表示文字																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																					D ₃ 呼出ボタンの表示文字																					D ₄ 呼出ボタンの表示文字																					D ₅ 呼出ボタンの表示文字																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																					D ₃ 呼出ボタンの表示文字																					D ₄ 呼出ボタンの表示文字																					D ₅ 呼出ボタンの表示文字																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264	D ₂ 呼出ボタンの表示文字					D ₃ 呼出ボタンの表示文字					D ₄ 呼出ボタンの表示文字					D ₅ 呼出ボタンの表示文字					D ₂ /D ₃ /D ₄ /D ₅	0	1	2	3	4	5~9	D ₂ 呼出ボタンの表示文字	SW-A	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5	D ₃ 呼出ボタンの表示文字	SW-B	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5	D ₄ 呼出ボタンの表示文字	SW-C	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5	D ₅ 呼出ボタンの表示文字	SW-D	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₃ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₄ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₅ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₃ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₄ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₅ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₃ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₄ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₅ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₃ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₄ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₅ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₃ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₄ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₅ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₃ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₄ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₅ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₃ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₄ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₅ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₃ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₄ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₅ 呼出ボタンの表示文字																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ /D ₃ /D ₄ /D ₅	0	1	2	3	4	5~9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₂ 呼出ボタンの表示文字	SW-A	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₃ 呼出ボタンの表示文字	SW-B	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₄ 呼出ボタンの表示文字	SW-C	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₅ 呼出ボタンの表示文字	SW-D	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 894	[ワイヤレス呼出ボタンで呼出時の着信表示(DWMINT)]																				0, 0, 0, 0:
	(2/2: 収容位置301~364、401~464)																				SW-A, SW-B, SW-C, SW-D
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₃ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₄ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₅ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₃ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₄ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₅ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₃ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₄ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₅ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₃ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₄ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₅ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₃ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₄ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₅ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₃ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₄ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₅ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₃ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₄ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₅ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₃ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₄ 呼出ボタンの表示文字																				
	D ₅ 呼出ボタンの表示文字																				
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D ₂ /D ₃ /D ₄ /D ₅		0	1	2	3	4	5~9														
D ₂ 呼出ボタンの表示文字		SW-A	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5														
D ₃ 呼出ボタンの表示文字		SW-B	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5														
D ₄ 呼出ボタンの表示文字		SW-C	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5														
D ₅ 呼出ボタンの表示文字		SW-D	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5														

電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値
* 895	[呼出種別情報の送出有無] ※空欄該当部分をマーク	
	0: なし	
	D ₀ D ₀ 外線番号	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
	D ₂	0 なし
	送出	1 あり
	D ₀ D ₀ 外線番号	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
	D ₂	0 なし
	送出	1 あり
	D ₀ D ₀ 外線番号	49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
	D ₂	0 なし
	送出	1 あり
	D ₀ D ₀ 外線番号	73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
	D ₂	0 なし
	送出	1 あり
* 896	[呼出種別情報の受信有無] ※空欄該当部分をマーク	
	0: なし	
	D ₀ D ₀ 外線番号	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
	D ₂	0 なし
	受信	1 あり
	D ₀ D ₀ 外線番号	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
	D ₂	0 なし
	受信	1 あり
	D ₀ D ₀ 外線番号	49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
	D ₂	0 なし
	受信	1 あり
	D ₀ D ₀ 外線番号	73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
	D ₂	0 なし
	受信	1 あり
* 897	[呼出種別表示時の表示方法]	
	0: 名称10文字 +スペース+呼出種別	
	D	0 1
	表示方法	名称10文字+ スペース+呼出種別 名称5文字+ 改行+呼出種別

コマンド	データ	初期値
*898	[インターホン呼出操作時のインターホン側送出音(DWMINT)] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364) ※空欄該当部分をマーク	1:冒頭音(標準)
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
D ₂ 送 出 音	0	RBT
	1	冒頭音(標準)
	2	冒頭音(小)
	3	なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
D ₂ 送 出 音	0	RBT
	1	冒頭音(標準)
	2	冒頭音(小)
	3	なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
D ₂ 送 出 音	0	RBT
	1	冒頭音(標準)
	2	冒頭音(小)
	3	なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161 162 163 164
D ₂ 送 出 音	0	RBT
	1	冒頭音(標準)
	2	冒頭音(小)
	3	なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
D ₂ 送 出 音	0	RBT
	1	冒頭音(標準)
	2	冒頭音(小)
	3	なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
D ₂ 送 出 音	0	RBT
	1	冒頭音(標準)
	2	冒頭音(小)
	3	なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260
D ₂ 送 出 音	0	RBT
	1	冒頭音(標準)
	2	冒頭音(小)
	3	なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261 262 263 264
D ₂ 送 出 音	0	RBT
	1	冒頭音(標準)
	2	冒頭音(小)
	3	なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320
D ₂ 送 出 音	0	RBT
	1	冒頭音(標準)
	2	冒頭音(小)
	3	なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340
D ₂ 送 出 音	0	RBT
	1	冒頭音(標準)
	2	冒頭音(小)
	3	なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
D ₂ 送 出 音	0	RBT
	1	冒頭音(標準)
	2	冒頭音(小)
	3	なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361 362 363 364
D ₂ 送 出 音	0	RBT
	1	冒頭音(標準)
	2	冒頭音(小)
	3	なし

電話機に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 898	[インターホン呼出操作時のインターホン側送出音 (DWMINT)] (2/2 : 収容位置 401～464)																				1: 冒頭音 (標準)	
	※空欄該当部分をマーク																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	
D ₂ 送出音	0	RBT																				
	1	冒頭音 (標準)																				
	2	冒頭音 (小)																				
	3	なし																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	
D ₂ 送出音	0	RBT																				
	1	冒頭音 (標準)																				
	2	冒頭音 (小)																				
	3	なし																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	
D ₂ 送出音	0	RBT																				
	1	冒頭音 (標準)																				
	2	冒頭音 (小)																				
	3	なし																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																	
D ₂ 送出音	0	RBT																				
	1	冒頭音 (標準)																				
	2	冒頭音 (小)																				
	3	なし																				

コマンド	データ																				初期値
* 899	[ハンディコール脱落呼出の有無] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0	なし																			
脱落呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値	
* 9100	[留守録モードの応答メッセージ番号の選択] ※空欄該当部分をマーク																1:メッセージ 1	
	D ₀ D ₀ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1															
		2	メッセージ 2															
		3	メッセージ 3															
		4	メッセージ 4															
		5	メッセージ 5															
		6	メッセージ 6															
	D ₀ D ₀ テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1															
		2	メッセージ 2															
		3	メッセージ 3															
4		メッセージ 4																
5		メッセージ 5																
6		メッセージ 6																
D ₀ D ₀ テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1																
	2	メッセージ 2																
	3	メッセージ 3																
	4	メッセージ 4																
	5	メッセージ 5																
	6	メッセージ 6																
* 9101	[留守録モードの応答メッセージ番号の対応音源] ※空欄に設定データ(下表参照)を記入																[メッセージ 1] 901: 固定メッセージ 1 [メッセージ 2] 902: 固定メッセージ 2 [メッセージ 3] 903: 固定メッセージ 3 [メッセージ 4] ~ [メッセージ 6] 000: 設定なし	
	D ₂ D ₂ D ₂		000	001~300						901~903								
	対応音源		設定なし	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)						固定メッセージ 1~3								
	D ₀ D ₀ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1															
		2	メッセージ 2															
		3	メッセージ 3															
		4	メッセージ 4															
		5	メッセージ 5															
		6	メッセージ 6															
	D ₀ D ₀ テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1															
2		メッセージ 2																
3		メッセージ 3																
4		メッセージ 4																
5		メッセージ 5																
6		メッセージ 6																
D ₀ D ₀ テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1																
	2	メッセージ 2																
	3	メッセージ 3																
	4	メッセージ 4																
	5	メッセージ 5																
	6	メッセージ 6																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値		
* 9104	[応答専用モードの応答メッセージ番号の選択] ※空欄該当部分をマーク																	1:メッセージ 1	
	D ₀ D ₀ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
	D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1																
		2	メッセージ 2																
		3	メッセージ 3																
		4	メッセージ 4																
		5	メッセージ 5																
		6	メッセージ 6																
	D ₀ D ₀ テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1																
2		メッセージ 2																	
3		メッセージ 3																	
4		メッセージ 4																	
5		メッセージ 5																	
6		メッセージ 6																	
D ₀ D ₀ テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1																	
	2	メッセージ 2																	
	3	メッセージ 3																	
	4	メッセージ 4																	
	5	メッセージ 5																	
	6	メッセージ 6																	
* 9105	[応答専用モードの応答メッセージ番号の対応音源]																	[メッセージ 1] 901: 固定メッセージ 1	
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																	[メッセージ 2] 902: 固定メッセージ 2	
	D ₂ D ₂ D ₂		000	001~300				901~903				999							[メッセージ 3] 903: 固定メッセージ 3
	対応音源		設定なし	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)				固定メッセージ 1~3				外部音源							[メッセージ 4] ~ [メッセージ 6] 000: 設定なし
	D ₀ D ₀ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
	D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1																
		2	メッセージ 2																
		3	メッセージ 3																
		4	メッセージ 4																
		5	メッセージ 5																
6		メッセージ 6																	
D ₀ D ₀ テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1																	
	2	メッセージ 2																	
	3	メッセージ 3																	
	4	メッセージ 4																	
	5	メッセージ 5																	
	6	メッセージ 6																	
D ₀ D ₀ テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1																	
	2	メッセージ 2																	
	3	メッセージ 3																	
	4	メッセージ 4																	
	5	メッセージ 5																	
	6	メッセージ 6																	
* 9106	[応答メッセージ送出までの一般着信時間]																	0: 一般着信なし	
	D ₀ D ₀ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
	D ₁ 一般着信時間																		
	D ₀ D ₀ テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	D ₁ 一般着信時間																		
	D ₀ D ₀ テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	D ₁ 一般着信時間																		
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																		
	D ₁		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	一般着信時間		一般着信なし	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒							

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9107	<div>[応答専用モードの応答メッセージ送出回数/時間]</div> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁ 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂ 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁ 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂ 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁ 送出回数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂ 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td></tr></table> <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>送出時間</td><td>8秒</td><td>16秒</td><td>32秒</td><td>64秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ 送出回数																	D ₂ 送出時間																	D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ 送出回数																	D ₂ 送出時間																	D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ 送出回数																	D ₂ 送出時間																	D ₁	1	2	送出回数	1回	2回	D ₂	0	1	2	3	送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒	1, 1:1回, 16秒																																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁ 送出回数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₂ 送出時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁ 送出回数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₂ 送出時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁ 送出回数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₂ 送出時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
送出回数	1回	2回																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 9108	<div>[応答専用モードの応答メッセージ送出後の処理]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>処理</td><td>切断</td><td>一般着信</td></tr></table>	D	0	1	処理	切断	一般着信	0:切断																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
処理	切断	一般着信																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9109	<div>[発信者選択モードの応答メッセージ番号の選択] ※空欄該当部分をマーク</div> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td rowspan="6">D₁ メッセージ番号</td><td>1</td><td>メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>メッセージ 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>メッセージ 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>メッセージ 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>メッセージ 5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>メッセージ 6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td rowspan="6">D₁ メッセージ番号</td><td>1</td><td>メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>メッセージ 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>メッセージ 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>メッセージ 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>メッセージ 5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>メッセージ 6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td rowspan="6">D₁ メッセージ番号</td><td>1</td><td>メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>メッセージ 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>メッセージ 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>メッセージ 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>メッセージ 5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>メッセージ 6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ メッセージ番号	1	メッセージ 1															2	メッセージ 2															3	メッセージ 3															4	メッセージ 4															5	メッセージ 5															6	メッセージ 6															D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ メッセージ番号	1	メッセージ 1															2	メッセージ 2															3	メッセージ 3															4	メッセージ 4															5	メッセージ 5															6	メッセージ 6															D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ メッセージ番号	1	メッセージ 1															2	メッセージ 2															3	メッセージ 3															4	メッセージ 4															5	メッセージ 5															6	メッセージ 6															1:メッセージ 1
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁ メッセージ番号	1	メッセージ 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	2	メッセージ 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	3	メッセージ 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	4	メッセージ 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	5	メッセージ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	6	メッセージ 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁ メッセージ番号	1	メッセージ 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	2	メッセージ 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	3	メッセージ 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	4	メッセージ 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	5	メッセージ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	6	メッセージ 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁ メッセージ番号	1	メッセージ 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	2	メッセージ 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	3	メッセージ 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	4	メッセージ 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	5	メッセージ 5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	6	メッセージ 6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
* 9110	[発信者選択モードの応答メッセージ番号の対応音源]																[メッセージ 1]				
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																901:固定メッセージ 1				
	D ₂ D ₂ D ₂		000		001~300						901~909						[メッセージ 2]				
	対応音源		設定なし		システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)						固定メッセージ 1~9						902:固定メッセージ 2				
																	[メッセージ 3]				
																	903:固定メッセージ 3				
																	[メッセージ 4]				
																	~ [メッセージ 6]				
																	000:設定なし				
	D ₀ D ₀ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1																		
		2	メッセージ 2																		
		3	メッセージ 3																		
		4	メッセージ 4																		
		5	メッセージ 5																		
		6	メッセージ 6																		
	D ₀ D ₀ テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
	D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1																		
		2	メッセージ 2																		
		3	メッセージ 3																		
		4	メッセージ 4																		
		5	メッセージ 5																		
		6	メッセージ 6																		
	D ₀ D ₀ テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
	D ₁ メッセージ 番号	1	メッセージ 1																		
		2	メッセージ 2																		
3		メッセージ 3																			
4		メッセージ 4																			
5		メッセージ 5																			
6		メッセージ 6																			
* 9111	[発信者選択モードの応答メッセージ送出回数] ※空欄該当部分をマーク																全テナント 2:2回				
	D ₀ D ₀ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	D ₁ 応答メッセージ送出回数	1	1回																		
		2	2回																		
	D ₀ D ₀ テナント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
	D ₁ 応答メッセージ送出回数	1	1回																		
		2	2回																		
	D ₀ D ₀ テナント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
	D ₁ 応答メッセージ送出回数	1	1回																		
		2	2回																		
* 9112	[発信者選択モードの無操作時の処理]																0:切断				
	D		0	1	2	3															
	無操作時の処理		切断	転送	留守録	FAX呼出															

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																								初期値		
* 9113	[留守録用件録音時の録音通知先電話番号] (2/3：留守録ボックス17～32) ※空欄に通知先電話番号を記入																								設定なし		
	D ₀ D ₀ 留守録 ボックス	D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ …D ₂) 通知先電話番号										D ₀ D ₀ 留守録 ボックス	D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ …D ₂) 通知先電話番号												
	17	1													25	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	18	1													26	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	19	1													27	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	20	1													28	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	21	1													29	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	22	1													30	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	23	1													31	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	24	1													32	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値						
*9113	[留守録用件録音時の録音通知先電話番号] (3/3：留守録ボックス33～48) ※空欄に通知先電話番号を記入																				設定なし						
	D ₀ D ₀ 留守録 ボックス	D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ …D ₂) 通知先電話番号										D ₀ D ₀ 留守録 ボックス	D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ …D ₂) 通知先電話番号												
	33	1													41	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	34	1													42	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	35	1													43	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	36	1													44	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	37	1													45	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	38	1													46	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	39	1													47	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									
	40	1													48	1											
		2															2										
		3																3									
		4																4									
		5																5									
		6																6									
		7																7									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 9114	[録音通知先無操作時のリトライ有無とリトライ間隔] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>リトライ機能とリトライ間隔</td><td>リトライ無し</td><td>10分</td><td>20分</td><td>30分</td><td>40分</td><td>50分</td><td>60分</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	リトライ機能とリトライ間隔	リトライ無し	10分	20分	30分	40分	50分	60分	0:リトライ無し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
リトライ機能とリトライ間隔	リトライ無し	10分	20分	30分	40分	50分	60分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9115	[録音通知発信用電話機グループ(ストレートラインDI)] ※空欄に設定データ(電話機グループ番号01～48)を記入 <table><tr><td>DD</td><td></td></tr><tr><td>電話機グループ番号</td><td></td></tr></table>	DD		電話機グループ番号		01:グループ01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
電話機グループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 9116	[録音通知発信用外線代表グループ(一般バーチャル)] ※空欄に設定データ(外線代表グループ番号01～32)を記入 <table><tr><td>DD</td><td></td></tr><tr><td>外線代表グループ番号</td><td></td></tr></table>	DD		外線代表グループ番号		00:グループなし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
外線代表グループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 9117	[録音通知発信用DILIN番号(DILINバーチャル)] ※空欄に設定データ(DILIN番号01～96)を記入 <table><tr><td>DD</td><td></td></tr><tr><td>DILIN番号</td><td></td></tr></table>	DD		DILIN番号		01:DILIN01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DILIN番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 9130 7-1版～	[ナースコールシステム通話の自動録音対象電話機] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>收容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>收容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>收容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>收容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>收容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>收容位置</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>收容位置</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D ₂	0	なし																				自動録音	1	あり																				D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D ₂	0	なし																				自動録音	1	あり																				D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D ₂	0	なし																				自動録音	1	あり																				D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D ₂	0	なし																				自動録音	1	あり																				D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	D ₂	0	なし																				自動録音	1	あり																				D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	D ₂	0	なし																				自動録音	1	あり																				D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	921	922	923	924	925	926	927	928	D ₂	0	なし								自動録音	1	あり								0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
自動録音	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
自動録音	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
自動録音	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
自動録音	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
自動録音	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
自動録音	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	921	922	923	924	925	926	927	928																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
自動録音	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 9131 7-1版～	[ナースコールシステム通話録音の登録先] ※空欄に設定データ(000または收容位置)を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>登録先</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁ D ₁ D ₁	登録先									000: *9158に従う (電話機毎に設定)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀	項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₁ D ₁ D ₁	登録先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ										初期値
*9141	[内線パスワード] (1/2 : 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556) ※空欄に設定番号を記入										0000 : 設定なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ハ°スタート°	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ハ°スタート°	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ハ°スタート°	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ハ°スタート°	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ハ°スタート°	
	101		201		301		401		501		
	102		202		302		402		502		
	103		203		303		403		503		
	104		204		304		404		504		
	105		205		305		405		505		
	106		206		306		406		506		
	107		207		307		407		507		
	108		208		308		408		508		
	109		209		309		409		509		
	110		210		310		410		510		
	111		211		311		411		511		
	112		212		312		412		512		
	113		213		313		413		513		
	114		214		314		414		514		
	115		215		315		415		515		
	116		216		316		416		516		
	117		217		317		417		517		
	118		218		318		418		518		
	119		219		319		419		519		
	120		220		320		420		520		
	121		221		321		421		521		
	122		222		322		422		522		
	123		223		323		423		523		
	124		224		324		424		524		
	125		225		325		425		525		
	126		226		326		426		526		
	127		227		327		427		527		
	128		228		328		428		528		
	129		229		329		429		529		
	130		230		330		430		530		
	131		231		331		431		531		
	132		232		332		432		532		
	133		233		333		433		533		
	134		234		334		434		534		
	135		235		335		435		535		
	136		236		336		436		536		
	137		237		337		437		537		
	138		238		338		438		538		
	139		239		339		439		539		
	140		240		340		440		540		
	141		241		341		441		541		
	142		242		342		442		542		
	143		243		343		443		543		
	144		244		344		444		544		
	145		245		345		445		545		
	146		246		346		446		546		
	147		247		347		447		547		
	148		248		348		448		548		
	149		249		349		449		549		
	150		250		350		450		550		
	151		251		351		451		551		
	152		252		352		452		552		
	153		253		353		453		553		
	154		254		354		454		554		
	155		255		355		455		555		
	156		256		356		456		556		
	157		257		357		457				
	158		258		358		458				
	159		259		359		459				
	160		260		360		460				
	161		261		361		461				
	162		262		362		462				
	163		263		363		463				
	164		264		364		464				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ								初期値
* 9141	[内線パスワード] (2/2 : 収容位置601～656、701～756、801～928) ※空欄に設定番号を記入								0000 : 設定なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ハースト	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ハースト	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ハースト	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ハースト	
	601		701		801		865		
	602		702		802		866		
	603		703		803		867		
	604		704		804		868		
	605		705		805		869		
	606		706		806		870		
	607		707		807		871		
	608		708		808		872		
	609		709		809		873		
	610		710		810		874		
	611		711		811		875		
	612		712		812		876		
	613		713		813		877		
	614		714		814		878		
	615		715		815		879		
	616		716		816		880		
	617		717		817		881		
	618		718		818		882		
	619		719		819		883		
	620		720		820		884		
	621		721		821		885		
	622		722		822		886		
	623		723		823		887		
	624		724		824		888		
	625		725		825		889		
	626		726		826		890		
	627		727		827		891		
	628		728		828		892		
	629		729		829		893		
	630		730		830		894		
	631		731		831		895		
	632		732		832		896		
	633		733		833		897		
	634		734		834		898		
	635		735		835		899		
	636		736		836		900		
	637		737		837		901		
	638		738		838		902		
	639		739		839		903		
	640		740		840		904		
	641		741		841		905		
	642		742		842		906		
	643		743		843		907		
	644		744		844		908		
	645		745		845		909		
	646		746		846		910		
	647		747		847		911		
	648		748		848		912		
	649		749		849		913		
	650		750		850		914		
	651		751		851		915		
	652		752		852		916		
	653		753		853		917		
	654		754		854		918		
	655		755		855		919		
	656		756		856		920		
					857		921		
					858		922		
					859		923		
					860		924		
					861		925		
					862		926		
					863		927		
					864		928		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																								初期値
*9142	[自動録音対象外線] ※空欄該当部分をマ-ク																								0:なし
D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
D ₂		0	なし																						
自動録音		1	あり																						
D ₀ D ₀ 外線番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D ₂		0	なし																						
自動録音		1	あり																						
D ₀ D ₀ 外線番号		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
D ₂		0	なし																						
自動録音		1	あり																						
D ₀ D ₀ 外線番号		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
D ₂		0	なし																						
自動録音		1	あり																						

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9143	[外線通話録音の登録先(電話機毎指定)] (1/2 : 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄に設定データ(000:自電話機の内線ボックス、収容位置、または999:通話録音一時保存ボックス)を記入																				000:自電話機の内線ボックス	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	874	725	726	727	728	729	730	731	32	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9143	[外線通話録音の登録先(電話機毎指定)] (2/2: 収容位置801~928) ※空欄に設定データ(000:自電話機の内線ボックス、収容位置、または999:通話録音一時保存ボックス)を記入																				000:自電話機の内線ボックス
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂ D ₂ D ₂ 登録先																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂ D ₂ D ₂ 登録先																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	958	959	860
D ₂ D ₂ D ₂ 登録先																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	962	863	864	965	966	967	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂ D ₂ D ₂ 登録先																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂ D ₂ D ₂ 登録先																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂ D ₂ D ₂ 登録先																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂ D ₂ D ₂ 登録先																					

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9144	[自動録音の開始条件] (1/4 : 収容位置 101～164、201～264) ※空欄該当部分をマ-ク																				0, 0, 0 : 各条件にて自動録音開始しない
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9144	[自動録音の開始条件] (3/4 : 収容位置 501~556、601~656、701~756) ※空欄該当部分をマク																				0, 0, 0 : 各条件にて自動録音開始しない
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9144	[自動録音の開始条件] (4/4: 収容位置801~928) ※空欄該当部分をマ-ク																				0, 0, 0: 各条件にて自動録音開始しない
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂	0	自動録音開始しない																			
着信応答時	1	自動録音開始する																			
D ₃	0	自動録音開始しない																			
発信相手応答時	1	自動録音開始する																			
D ₄	0	自動録音開始しない																			
保留応答時	1	自動録音開始する																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値															
* 9145 <div>6-1版〜</div>	[外線通話録音の登録先(曜日毎指定)]																
	※空欄にD ₂ D ₂ D ₂ の設定データ(収容位置)を記入																
	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	
	D ₁ 曜日	0 日															
		1 月															
		2 火															
		3 水															
		4 木															
		5 金															
6 土																	
D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
D ₁ 曜日	0 日																
	1 月																
	2 火																
	3 水																
	4 木																
	5 金																
6 土																	
D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
D ₁ 曜日	0 日																
	1 月																
	2 火																
	3 水																
	4 木																
	5 金																
6 土																	
* 9146	[通話録音時の最大録音時間と録音可能残時間]																
	※空欄に設定データ(001~180)を記入																
	D ₀ D ₀ D ₀ 最大録音時間	D ₁ D ₁ D ₁ 録音可能残時間															
	: : :	: : :															
			015,003: 15分,3分														

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9147	[公-公接続の通話録音] (1/2: 対象ボックス101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0: なし
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	161	162	163	164																
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	261	262	263	264																
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	361	362	363	364																
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	461	462	463	464																
	D ₂	0	なし																		
通話録音		1	あり																		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9147	[公 ー 公 接 続 の 通 話 録 音] (2/2 : 対 象ボ ッ ク ス501～556、601～656、701～756、801～928)																				0 : なし
※空欄該当部分をマ-ク																					
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対 象ボ ッ ク ス	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂	0	なし																			
通話録音	1	あり																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9148	[内線ボックスの不在メッセージ] (1/2 : 対象ボックス101～164、201～264、301～364、401～464)																				0 : 固定メッセージ
※空欄該当部分をマーク																					
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	161	162	163	164																
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	261	262	263	264																
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	361	362	363	364																
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	461	462	463	464																
D ₂	0 固定メッセージ																				
メッセージ	1 録音メッセージ																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 9148	[内線ボックスの不在メッセージ] (2/2 : 対象ボックス501~556、601~656、701~756、801~928)																				0 : 固定メッセージ			
	※空欄該当部分をマーク																							
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820		
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840		
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860		
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900		
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920		
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	921	922	923	924	925	926	927	928														
	D ₂	0 固定メッセージ																						
	メッセージ	1 録音メッセージ																						
* 9149	[通話録音一時保存ボックスの自動消去時間]																				1:10分			
	D		1	2	3	4	5	6	7	8	9													
	一時保存ボックス自動消去時間		10分	20分	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分													

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (1/32 : 対象ボックス101~120) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
D ₂ D ₂ 同報グループ	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
48																					

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (2/32 : 対象ボックス121~140) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
D ₂ D ₂ 同報グループ	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																		初期値		
* 9150	[同報グループの登録] (3/32 : 対象ボックス141~160) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																		0:なし		
D ₂ D ₂ 同報グループ	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
48																					

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																					
* 9150	<div><div>[同報グループの登録] (4/32 : 対象ボックス161~164) ※空欄にD₃のデータ(0:なし、または1:あり)を記入</div><table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td rowspan="48">D₂D₂ 同報グループ</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>0:なし</div>	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	161	162	163	164	D ₂ D ₂ 同報グループ	01				02				03				04				05				06				07				08				09				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48			
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	161	162	163	164																																																																																																																																																																																																			
D ₂ D ₂ 同報グループ	01																																																																																																																																																																																																						
	02																																																																																																																																																																																																						
	03																																																																																																																																																																																																						
	04																																																																																																																																																																																																						
	05																																																																																																																																																																																																						
	06																																																																																																																																																																																																						
	07																																																																																																																																																																																																						
	08																																																																																																																																																																																																						
	09																																																																																																																																																																																																						
	10																																																																																																																																																																																																						
	11																																																																																																																																																																																																						
	12																																																																																																																																																																																																						
	13																																																																																																																																																																																																						
	14																																																																																																																																																																																																						
	15																																																																																																																																																																																																						
	16																																																																																																																																																																																																						
	17																																																																																																																																																																																																						
	18																																																																																																																																																																																																						
	19																																																																																																																																																																																																						
	20																																																																																																																																																																																																						
	21																																																																																																																																																																																																						
	22																																																																																																																																																																																																						
	23																																																																																																																																																																																																						
	24																																																																																																																																																																																																						
	25																																																																																																																																																																																																						
	26																																																																																																																																																																																																						
	27																																																																																																																																																																																																						
	28																																																																																																																																																																																																						
	29																																																																																																																																																																																																						
	30																																																																																																																																																																																																						
	31																																																																																																																																																																																																						
	32																																																																																																																																																																																																						
	33																																																																																																																																																																																																						
	34																																																																																																																																																																																																						
	35																																																																																																																																																																																																						
	36																																																																																																																																																																																																						
	37																																																																																																																																																																																																						
	38																																																																																																																																																																																																						
	39																																																																																																																																																																																																						
	40																																																																																																																																																																																																						
	41																																																																																																																																																																																																						
	42																																																																																																																																																																																																						
	43																																																																																																																																																																																																						
	44																																																																																																																																																																																																						
	45																																																																																																																																																																																																						
	46																																																																																																																																																																																																						
	47																																																																																																																																																																																																						
	48																																																																																																																																																																																																						

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (5/32 : 対象ボックス201~220) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (6/32 : 対象ボックス221~240)																				0:なし
	※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (7/32 : 対象ボックス241~260) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
D ₂ D ₂ 同報グループ	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (8/32 : 対象ボックス261~264) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	261	262	263	264
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01			
		02			
		03			
		04			
		05			
		06			
		07			
		08			
		09			
		10			
		11			
		12			
		13			
		14			
		15			
		16			
		17			
		18			
		19			
		20			
		21			
		22			
		23			
		24			
		25			
		26			
		27			
		28			
		29			
		30			
		31			
		32			
		33			
		34			
		35			
		36			
		37			
		38			
		39			
		40			
		41			
		42			
		43			
		44			
		45			
		46			
		47			
		48			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (9/32 : 対象ボックス301~320) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
		01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
	D ₂ D ₂ 同報グループ	25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (10/32 : 対象ボックス321~340) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (11/32 : 対象ボックス341~360) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																					
* 9150	<div><div>[同報グループの登録] (12/32 : 対象ボックス361~364) ※空欄にD₃のデータ(0:なし、または1:あり)を記入</div><table><tr><th>D₀D₀D₀ 対象ボックス</th><th>361</th><th>362</th><th>363</th><th>364</th></tr><tr><td rowspan="48">D₂D₂ 同報グループ</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> <div>0:なし</div>	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	361	362	363	364	D ₂ D ₂ 同報グループ	01				02				03				04				05				06				07				08				09				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32				33				34				35				36				37				38				39				40				41				42				43				44				45				46				47				48			
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	361	362	363	364																																																																																																																																																																																																			
D ₂ D ₂ 同報グループ	01																																																																																																																																																																																																						
	02																																																																																																																																																																																																						
	03																																																																																																																																																																																																						
	04																																																																																																																																																																																																						
	05																																																																																																																																																																																																						
	06																																																																																																																																																																																																						
	07																																																																																																																																																																																																						
	08																																																																																																																																																																																																						
	09																																																																																																																																																																																																						
	10																																																																																																																																																																																																						
	11																																																																																																																																																																																																						
	12																																																																																																																																																																																																						
	13																																																																																																																																																																																																						
	14																																																																																																																																																																																																						
	15																																																																																																																																																																																																						
	16																																																																																																																																																																																																						
	17																																																																																																																																																																																																						
	18																																																																																																																																																																																																						
	19																																																																																																																																																																																																						
	20																																																																																																																																																																																																						
	21																																																																																																																																																																																																						
	22																																																																																																																																																																																																						
	23																																																																																																																																																																																																						
	24																																																																																																																																																																																																						
	25																																																																																																																																																																																																						
	26																																																																																																																																																																																																						
	27																																																																																																																																																																																																						
	28																																																																																																																																																																																																						
	29																																																																																																																																																																																																						
	30																																																																																																																																																																																																						
	31																																																																																																																																																																																																						
	32																																																																																																																																																																																																						
	33																																																																																																																																																																																																						
	34																																																																																																																																																																																																						
	35																																																																																																																																																																																																						
	36																																																																																																																																																																																																						
	37																																																																																																																																																																																																						
	38																																																																																																																																																																																																						
	39																																																																																																																																																																																																						
	40																																																																																																																																																																																																						
	41																																																																																																																																																																																																						
	42																																																																																																																																																																																																						
	43																																																																																																																																																																																																						
	44																																																																																																																																																																																																						
	45																																																																																																																																																																																																						
	46																																																																																																																																																																																																						
	47																																																																																																																																																																																																						
	48																																																																																																																																																																																																						

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (13/32 : 対象ボックス401~420) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (14/32 : 対象ボックス421~440) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (15/32 : 対象ボックス441～460) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ					初期値	
* 9150	[同報グループの登録] (16/32 : 対象ボックス461~464) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入					0:なし	
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	461	462	463	464		
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01					
		02					
		03					
		04					
		05					
		06					
		07					
		08					
		09					
		10					
		11					
		12					
		13					
		14					
		15					
		16					
		17					
		18					
		19					
		20					
		21					
		22					
		23					
		24					
		25					
		26					
		27					
		28					
		29					
		30					
		31					
		32					
		33					
		34					
		35					
		36					
		37					
		38					
		39					
		40					
		41					
		42					
		43					
		44					
		45					
		46					
		47					
		48					

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (17/32 : 対象ボックス501～520) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (18/32 : 対象ボックス521~540) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値		
* 9150	[同報グループの登録] (19/32 : 対象ボックス541～556)																	0:なし	
	※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556		
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01																	
		02																	
		03																	
		04																	
		05																	
		06																	
		07																	
		08																	
		09																	
		10																	
		11																	
		12																	
		13																	
		14																	
		15																	
		16																	
		17																	
		18																	
		19																	
		20																	
		21																	
		22																	
		23																	
		24																	
		25																	
		26																	
		27																	
		28																	
		29																	
		30																	
		31																	
		32																	
		33																	
		34																	
		35																	
		36																	
		37																	
		38																	
		39																	
		40																	
		41																	
		42																	
		43																	
		44																	
		45																	
		46																	
47																			
48																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (20/32 : 対象ボックス601~620) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (21/32 : 対象ボックス621~640) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9150	[同報グループの登録] (22/32 : 対象ボックス641~656) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
		19															
		20															
		21															
		22															
		23															
		24															
		25															
		26															
		27															
		28															
		29															
		30															
		31															
		32															
		33															
		34															
		35															
		36															
		37															
		38															
		39															
		40															
		41															
		42															
		43															
		44															
		45															
		46															
		47															
		48															

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (23/32 : 対象ボックス701~720) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
D ₂ D ₂ 同報グループ	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
48																					

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (24/32 : 対象ボックス721~740) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9150	[同報グループの登録] (25/32 : 対象ボックス741~756) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756
	01																
	02																
	03																
	04																
	05																
	06																
	07																
	08																
	09																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																
	25																
	26																
	27																
	28																
	29																
	30																
	31																
	32																
	33																
	34																
	35																
	36																
	37																
	38																
	39																
	40																
	41																
	42																
	43																
	44																
	45																
	46																
	47																
	48																

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (26/32 : 対象ボックス801~820) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9150	[同報グループの登録] (27/32 : 対象ボックス821~840) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし	
D ₂ D ₂ 同報グループ	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
	01																					
	02																					
	03																					
	04																					
	05																					
	06																					
	07																					
	08																					
	09																					
	10																					
	11																					
	12																					
	13																					
	14																					
	15																					
	16																					
	17																					
	18																					
	19																					
	20																					
	21																					
	22																					
	23																					
	24																					
	25																					
	26																					
	27																					
	28																					
	29																					
	30																					
	31																					
	32																					
	33																					
	34																					
	35																					
	36																					
	37																					
	38																					
	39																					
	40																					
	41																					
	42																					
	43																					
	44																					
	45																					
	46																					
	47																					
48																						

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (28/32 : 対象ボックス841~860) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01																			
		02																			
		03																			
		04																			
		05																			
		06																			
		07																			
		08																			
		09																			
		10																			
		11																			
		12																			
		13																			
		14																			
		15																			
		16																			
		17																			
		18																			
		19																			
		20																			
		21																			
		22																			
		23																			
		24																			
		25																			
		26																			
		27																			
		28																			
		29																			
		30																			
		31																			
		32																			
		33																			
		34																			
		35																			
		36																			
		37																			
		38																			
		39																			
		40																			
		41																			
		42																			
		43																			
		44																			
		45																			
		46																			
		47																			
		48																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (29/32 : 対象ボックス861~880) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (30/32 : 対象ボックス881~900) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
D ₂ D ₂ 同報グループ	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
	48																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9150	[同報グループの登録] (31/32 : 対象ボックス901~920) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入																				0:なし
D ₂ D ₂ 同報グループ	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
	01																				
	02																				
	03																				
	04																				
	05																				
	06																				
	07																				
	08																				
	09																				
	10																				
	11																				
	12																				
	13																				
	14																				
	15																				
	16																				
	17																				
	18																				
	19																				
	20																				
	21																				
	22																				
	23																				
	24																				
	25																				
	26																				
	27																				
	28																				
	29																				
	30																				
	31																				
	32																				
	33																				
	34																				
	35																				
	36																				
	37																				
	38																				
	39																				
	40																				
	41																				
	42																				
	43																				
	44																				
	45																				
	46																				
	47																				
48																					

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9150	[同報グループの登録] (32/32 : 対象ボックス901～928) ※空欄にD ₃ のデータ(0:なし、または1:あり)を記入										0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	921	922	923	924	925	926	927	928		
	D ₂ D ₂ 同報グループ	01									
		02									
		03									
		04									
		05									
		06									
		07									
		08									
		09									
		10									
		11									
		12									
		13									
		14									
		15									
		16									
		17									
		18									
		19									
		20									
		21									
		22									
		23									
		24									
		25									
		26									
		27									
		28									
		29									
		30									
		31									
		32									
		33									
		34									
		35									
		36									
		37									
		38									
		39									
		40									
		41									
		42									
		43									
		44									
		45									
		46									
		47									
		48									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
*9151	[メッセージ転送時の自ボックス保存有無] (1/2：対象ボックス101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマーク																				0:保存する		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		161	162	163	164																		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		261	262	263	264																		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		361	362	363	364																		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		461	462	463	464																		
D ₂		0	保存する																				
保存		1	保存しない																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9152	[内線ボックスの録音通知] (1/2: 対象ボックス101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	161	162	163	164																
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	261	262	263	264																
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	361	362	363	364																
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	461	462	463	464																
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9152	[内線ボックスの録音通知] (2/2: 対象ボックス501~556、601~656、701~756、801~928) ※空欄該当部分をマーク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂	0	なし																			
録音通知	1	あり																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9153	[メッセージ登録時の「着信/メッセージ」ランプ点灯条件] (1/4：収容位置101～164、201～264) ※空欄該当部分をマーク																				0:留守録ボックスに登録時
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
	1	内線ボックスに登録時																			
	2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
	3	点灯なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
	1	内線ボックスに登録時																			
	2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
	3	点灯なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
	1	内線ボックスに登録時																			
	2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
	3	点灯なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
	1	内線ボックスに登録時																			
	2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
	3	点灯なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
	1	内線ボックスに登録時																			
	2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
	3	点灯なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
	1	内線ボックスに登録時																			
	2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
	3	点灯なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
	1	内線ボックスに登録時																			
	2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
	3	点灯なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時																			
	1	内線ボックスに登録時																			
	2	留守録ボックスまたは 内線ボックスに登録時																			
	3	点灯なし																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																								初期値
* 9153	[メッセージ登録時の「着信/メッセージ」ランプ点灯条件] (2/4: 収容位置301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																								0:留守録ボ-ックスに登録時
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320				
D ₂ 点灯条件	0 留守録ボ-ックスに登録時																								
	1 内線ボ-ックスに登録時																								
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																								
	3 点灯なし																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340				
D ₂ 点灯条件	0 留守録ボ-ックスに登録時																								
	1 内線ボ-ックスに登録時																								
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																								
	3 点灯なし																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360				
D ₂ 点灯条件	0 留守録ボ-ックスに登録時																								
	1 内線ボ-ックスに登録時																								
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																								
	3 点灯なし																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																				
D ₂ 点灯条件	0 留守録ボ-ックスに登録時																								
	1 内線ボ-ックスに登録時																								
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																								
	3 点灯なし																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420				
D ₂ 点灯条件	0 留守録ボ-ックスに登録時																								
	1 内線ボ-ックスに登録時																								
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																								
	3 点灯なし																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440				
D ₂ 点灯条件	0 留守録ボ-ックスに登録時																								
	1 内線ボ-ックスに登録時																								
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																								
	3 点灯なし																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460				
D ₂ 点灯条件	0 留守録ボ-ックスに登録時																								
	1 内線ボ-ックスに登録時																								
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																								
	3 点灯なし																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																				
D ₂ 点灯条件	0 留守録ボ-ックスに登録時																								
	1 内線ボ-ックスに登録時																								
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																								
	3 点灯なし																								

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9153	[メッセージ登録時の 着信/メッセージ ランプ点灯条件] (3/4: 収容位置501~556、601~656、701~756) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:留守録ボ-ックスに登録時
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	0 留守録ボ-ックスに登録時																				
	1 内線ボ-ックスに登録時																				
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																				
	3 点灯なし																				
D ₂	点灯条件	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	0 留守録ボ-ックスに登録時																				
	1 内線ボ-ックスに登録時																				
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																				
	3 点灯なし																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	0 留守録ボ-ックスに登録時																				
	1 内線ボ-ックスに登録時																				
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																				
	3 点灯なし																				
D ₂	点灯条件	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	0 留守録ボ-ックスに登録時																				
	1 内線ボ-ックスに登録時																				
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																				
	3 点灯なし																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	0 留守録ボ-ックスに登録時																				
	1 内線ボ-ックスに登録時																				
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																				
	3 点灯なし																				
D ₂	点灯条件	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	0 留守録ボ-ックスに登録時																				
	1 内線ボ-ックスに登録時																				
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																				
	3 点灯なし																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	0 留守録ボ-ックスに登録時																				
	1 内線ボ-ックスに登録時																				
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																				
	3 点灯なし																				
D ₂	点灯条件	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	0 留守録ボ-ックスに登録時																				
	1 内線ボ-ックスに登録時																				
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																				
	3 点灯なし																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	0 留守録ボ-ックスに登録時																				
	1 内線ボ-ックスに登録時																				
	2 留守録ボ-ックスまたは内線ボ-ックスに登録時																				
	3 点灯なし																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値						
* 9153	[メッセージ登録時の <u>着信/メッセージ</u> ランプ点灯条件] (4/4: 収容位置801~928) ※空欄該当部分をマーク	0:留守録ボックスに登録時						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820						
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時						
	1	内線ボックスに登録時						
	2	留守録ボックスまたは内線ボックスに登録時						
	3	点灯なし						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840						
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時						
	1	内線ボックスに登録時						
	2	留守録ボックスまたは内線ボックスに登録時						
	3	点灯なし						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860						
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時						
	1	内線ボックスに登録時						
	2	留守録ボックスまたは内線ボックスに登録時						
	3	点灯なし						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880						
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時						
	1	内線ボックスに登録時						
	2	留守録ボックスまたは内線ボックスに登録時						
	3	点灯なし						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900						
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時						
	1	内線ボックスに登録時						
	2	留守録ボックスまたは内線ボックスに登録時						
	3	点灯なし						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920						
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時						
	1	内線ボックスに登録時						
	2	留守録ボックスまたは内線ボックスに登録時						
	3	点灯なし						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921 922 923 924 925 926 927 928						
D ₂ 点灯条件	0	留守録ボックスに登録時						
	1	内線ボックスに登録時						
	2	留守録ボックスまたは内線ボックスに登録時						
	3	点灯なし						
* 9154	[<u>再生</u> ランプ / <u>ボックス</u> ランプの表示方法] <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>表示方法</td><td>登録時60INT (赤)</td><td>登録時点火 (緑)</td></tr> </table>	D	0	1	表示方法	登録時60INT (赤)	登録時点火 (緑)	0:登録時60INT (赤)
D	0	1						
表示方法	登録時60INT (赤)	登録時点火 (緑)						
* 9155	[通話録音アナウンスの有無] ※D ₂ :空欄該当部分をマーク、D ₃ D ₃ D ₃ :データ(メッセージ:下表参照)を記入 <table border="1"> <tr> <td>D₃D₃D₃</td><td>001~300</td><td>900</td></tr> <tr> <td>メッセージ</td><td>システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr> </table>	D ₃ D ₃ D ₃	001~300	900	メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ	0, 900: なし, 固定メッセージ
D ₃ D ₃ D ₃	001~300	900						
メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ						
D ₀ D ₀	テラト番号	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16						
D ₂ 通話録音アウンス	0	なし						
	1	あり						
D ₃ D ₃ D ₃	メッセージ							
D ₀ D ₀	テラト番号	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32						
D ₂ 通話録音アウンス	0	なし						
	1	あり						
D ₃ D ₃ D ₃	メッセージ							
D ₀ D ₀	テラト番号	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48						
D ₂ 通話録音アウンス	0	なし						
	1	あり						
D ₃ D ₃ D ₃	メッセージ							

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9156	[戻って録音機能の有無] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
戻って録音機能		1	あり																		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																								初期値
* 9156	[戻って録音機能の有無] (2/2 : 収容位置501~556、601~656、701~756、801~928) ※空欄該当部分をマ-ク																								0:なし
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520			
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540			
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556							
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620			
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640			
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656							
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720			
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740			
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756							
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820			
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840			
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860			
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880			
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900			
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920			
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928															
	D ₂	0	なし																						
		戻って録音機能	1	あり																					

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9157	[内線通話の自動録音対象電話機] (1/2: 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9157	[内線通話の自動録音対象電話機] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂		0	なし																		
自動録音		1	あり																		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																	初期値			
*9158	[内線通話録音の登録先] (1/2: 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄に設定データ(000:自電話機の内線ボックス、または収容位置)を記入																	000:自電話機の内線ボックス			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂ D ₂ D ₂	登録先																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
* 9158	[内線通話録音の登録先] (2/2: 収容位置801~928) ※空欄に設定データ(000:自電話機の内線ボックス、または収容位置)を記入	000:自電話機の内線ボックス
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
	D ₂ D ₂ D ₂ 登録先	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
	D ₂ D ₂ D ₂ 登録先	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
	D ₂ D ₂ D ₂ 登録先	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
	D ₂ D ₂ D ₂ 登録先	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
	D ₂ D ₂ D ₂ 登録先	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
	D ₂ D ₂ D ₂ 登録先	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	921 922 923 924 925 926 927 928
	D ₂ D ₂ D ₂ 登録先	
* 9159	[[ボックス] ランプの表示範囲]	0:全ての内線ボックス
	D	0 1
	表示範囲	全ての内線ボックス 自TELの内線ボックスのみ

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ												初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
*9160	[ボックス毎の最大録音件数] ※空欄にD ₂ D ₂ D ₂ のデータ(001～255、999(7-1版) 001～999(7-2版))を記入 (1)留守録ボックス <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>001</td><td>002</td><td>003</td><td>004</td><td>005</td><td>006</td><td>007</td><td>008</td><td>009</td><td>010</td><td>011</td><td>012</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>013</td><td>014</td><td>015</td><td>016</td><td>017</td><td>018</td><td>019</td><td>020</td><td>021</td><td>022</td><td>023</td><td>024</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>025</td><td>026</td><td>027</td><td>028</td><td>029</td><td>030</td><td>031</td><td>032</td><td>033</td><td>034</td><td>035</td><td>036</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>037</td><td>038</td><td>039</td><td>040</td><td>041</td><td>042</td><td>043</td><td>044</td><td>045</td><td>046</td><td>047</td><td>048</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2)内線ボックス (1/3: 対象ボックス101～164、201～264、301～364) <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象ボックス</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 最大録音件数</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	161	162	163	164	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数					D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	261	262	263	264	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数					D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	361	362	363	364	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数					064:64件
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	161	162	163	164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	261	262	263	264																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	361	362	363	364																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ													初期値
* 9160	[ボックス毎の最大録音件数] ※空欄にD ₂ D ₂ D ₂ のデータ(001～255、999(7-1版) 001～999(7-2版))を記入 (2)内線ボックス (2/3:対象ボックス401～464、501～556、601～656、701～756)													064:64件
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	461	462	463	464										
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	549	550	551	552	553	554	555	556						
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	649	650	651	652	653	654	655	656						
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス	749	750	751	752	753	754	755	756						
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ												初期値	
* 9160	[ボックス毎の最大録音件数] ※空欄にD ₂ D ₂ D ₂ のデ-タ (001～255、999(7-1版) 001～999(7-2版)) を記入 (2) 内線ボ-ックス (3/3：対象ボ-ックス801～928)												064:64件	
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811		812
	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823		824
	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835		836
	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847		848
	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859		860
	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871		872
	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883		884
	D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数													
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895		896
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920		
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス	921	922	923	924	925	926	927	928						
D ₂ D ₂ D ₂ 最大録音件数														
* 9161	[メッセージ自動消去日数]												00:自動消去なし	
	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
	メッセージ自動消去日数	自動消去なし	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日		
	D D	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	メッセージ自動消去日数	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日			
	D D	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
メッセージ自動消去日数	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
*9162	[ボックス毎の自動消去] ※空欄該当部分をマク																				0:なし	
(2)内線ボックス (2/2:対象ボックス501～556、601～656、701～756、801～928)																						
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	921	922	923	924	925	926	927	928													
D ₂	0	なし																				
自動消去	1	あり																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 9163	[メッセージの再生順序] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:古いメッセ-ジ から			
	(2)内線ボ-ックス (2/2:対象ボ-ックス501~556、601~656、701~756、801~928)																							
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520		
	D ₂		0	古いメッセ-ジ から																				
	再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540		
	D ₂		0	古いメッセ-ジ から																				
	再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556						
	D ₂		0	古いメッセ-ジ から																				
	再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620		
	D ₂		0	古いメッセ-ジ から																				
	再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
	D ₂		0	古いメッセ-ジ から																				
	再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
	D ₂		0	古いメッセ-ジ から																				
	再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																				
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720			
D ₂		0	古いメッセ-ジ から																					
再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																					
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740			
D ₂		0	古いメッセ-ジ から																					
再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																					
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756							
D ₂		0	古いメッセ-ジ から																					
再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																					
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820			
D ₂		0	古いメッセ-ジ から																					
再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																					
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840			
D ₂		0	古いメッセ-ジ から																					
再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																					
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860			
D ₂		0	古いメッセ-ジ から																					
再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																					
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880			
D ₂		0	古いメッセ-ジ から																					
再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																					
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900			
D ₂		0	古いメッセ-ジ から																					
再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																					
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920			
D ₂		0	古いメッセ-ジ から																					
再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																					
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボ-ックス		921	922	923	924	925	926	927	928															
D ₂		0	古いメッセ-ジ から																					
再生順序		1	新しいメッセ-ジ から																					
* 9164	[早送り／巻戻し時間]																				02:8秒			
	D D		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15							
	早送り/ 巻戻し時間		4秒	8秒	12秒	16秒	20秒	24秒	28秒	32秒	36秒	40秒	44秒	48秒	52秒	56秒	60秒							

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9165 (2-1版~)	[未再生メッセージの自動消去有無] ※空欄該当部分をマーク																				0:なし
(1) 留守録ボックス																					
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016				
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032				
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048				
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
(2) 内線ボックス (1/2: 対象ボックス101~164、201~264、301~364、401~464)																					
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9165 (2-1版~)	[未再生メッセージの自動消去有無] ※空欄該当部分をマーク (2) 内線ボックス (2/2: 対象ボックス501~556、601~656、701~756、801~928)																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂		0	なし																		
自動消去		1	あり																		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9166	[他電話機で保留応答時の録音継続] (1/2 : 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:録音終了
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	録音終了																		
録音		1	録音継続																		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9166	[他電話機で保留応答時の録音継続] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:録音終了	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928													
D ₂		0	録音終了																			
録音		1	録音継続																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド

データ

初期値

* 9167

「ボックスの再生規制方法」

※空欄に設定データ(下表参照)を記入

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

1 ハースワート

1 ハースワート

2 内線番号

2 電話番号

3 内線番号+ハースワート

3 電話番号+ハースワート

[留守録ボックス]

2, 1:内線番号,
ハースワート

[内線ボックス]

1, 1:ハースワート,
ハースワート

(1)留守録ボックス

D₀D₀D₀ 対象ボックス

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

(2)内線ボックス (1/2:対象ボックス101~164、201~264、301~364、401~464)

D₀D₀D₀ 対象ボックス

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

161

162

163

164

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

261

262

263

264

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

361

362

363

364

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

D₀D₀D₀ 対象ボックス

461

462

463

464

D₂ 内線から再生時の規制方法

D₃ 外線から再生時の規制方法

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値													
* 9167	[ボックスの再生規制方法]																				[留守録ボックス] 2, 1:内線番号, ハースワート [内線ボックス] 1, 1:ハースワート, ハースワート													
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																																	
	D ₂ 内線から再生時の規制方法										D ₃ 外線から再生時の規制方法																							
	1 ハースワート										1 ハースワート																							
	2 内線番号										2 電話番号																							
	3 内線番号+ハースワート										3 電話番号+ハースワート																							
	(2)内線ボックス (2/2:対象ボックス501~556、601~656、701~756、801~928)																																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520				
	D ₂ 内線から再生時の規制方法																																	
	D ₃ 外線から再生時の規制方法																																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540				
	D ₂ 内線から再生時の規制方法																																	
	D ₃ 外線から再生時の規制方法																																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556								
	D ₂ 内線から再生時の規制方法																																	
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620					
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640					
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656									
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720					
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740					
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756									
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820					
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840					
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860					
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880					
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900					
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920					
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス										921	922	923	924	925	926	927	928																	
D ₂ 内線から再生時の規制方法																																		
D ₃ 外線から再生時の規制方法																																		
* 9168	[再生]ランプ／[ボックス]ランプの消灯条件]																				0:メッセージなし時													
	D										0														1									
	消灯条件										メッセージなし時														未再生メッセージなし時									
* 9169 (3-1版~)	[メッセージコピー／移動時のタイムスタンプ]																				0:コピー/移動日時													
	D										0														1									
	タイムスタンプ										コピー/移動日時														録音日時									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																		
* 9170	<div>[留守録の最大録音時間と録音可能残時間] ※空欄に設定データ(001～180)を記入</div> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>D₁D₁D₁</td></tr><tr><td>最大録音時間</td><td>録音可能残時間</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	最大録音時間	録音可能残時間			001, 001: 1分, 1分																																																																																																												
D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ D ₁ D ₁																																																																																																																			
最大録音時間	録音可能残時間																																																																																																																			
* 9171	<div>[切断処理時の留守録用応答メッセージ(お待たせ)] ※空欄に設定データ(メッセージ:下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>001～300</td><td>900</td></tr><tr><td>メッセージ</td><td>システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>対象ボックス</td><td>001</td><td>002</td><td>003</td><td>004</td><td>005</td><td>006</td><td>007</td><td>008</td><td>009</td><td>010</td><td>011</td><td>012</td><td>013</td><td>014</td><td>015</td><td>016</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>対象ボックス</td><td>017</td><td>018</td><td>019</td><td>020</td><td>021</td><td>022</td><td>023</td><td>024</td><td>025</td><td>026</td><td>027</td><td>028</td><td>029</td><td>030</td><td>031</td><td>032</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>対象ボックス</td><td>033</td><td>034</td><td>035</td><td>036</td><td>037</td><td>038</td><td>039</td><td>040</td><td>041</td><td>042</td><td>043</td><td>044</td><td>045</td><td>046</td><td>047</td><td>048</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₂ D ₂ D ₂	001～300	900	メッセージ	システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)	固定メッセージ	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	D ₂ D ₂ D ₂	メッセージ																	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	D ₂ D ₂ D ₂	メッセージ																	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	D ₂ D ₂ D ₂	メッセージ																	900:固定メッセージ
D ₂ D ₂ D ₂	001～300	900																																																																																																																		
メッセージ	システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016																																																																																																			
D ₂ D ₂ D ₂	メッセージ																																																																																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032																																																																																																			
D ₂ D ₂ D ₂	メッセージ																																																																																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048																																																																																																			
D ₂ D ₂ D ₂	メッセージ																																																																																																																			
* 9172	<div>[切断処理時の留守録用応答メッセージ(転送電話)] ※空欄に設定データ(メッセージ:下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>001～300</td><td>900</td></tr><tr><td>メッセージ</td><td>システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>対象ボックス</td><td>001</td><td>002</td><td>003</td><td>004</td><td>005</td><td>006</td><td>007</td><td>008</td><td>009</td><td>010</td><td>011</td><td>012</td><td>013</td><td>014</td><td>015</td><td>016</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>対象ボックス</td><td>017</td><td>018</td><td>019</td><td>020</td><td>021</td><td>022</td><td>023</td><td>024</td><td>025</td><td>026</td><td>027</td><td>028</td><td>029</td><td>030</td><td>031</td><td>032</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>対象ボックス</td><td>033</td><td>034</td><td>035</td><td>036</td><td>037</td><td>038</td><td>039</td><td>040</td><td>041</td><td>042</td><td>043</td><td>044</td><td>045</td><td>046</td><td>047</td><td>048</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₂ D ₂ D ₂	001～300	900	メッセージ	システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)	固定メッセージ	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	D ₂ D ₂ D ₂	メッセージ																	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	D ₂ D ₂ D ₂	メッセージ																	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	D ₂ D ₂ D ₂	メッセージ																	900:固定メッセージ
D ₂ D ₂ D ₂	001～300	900																																																																																																																		
メッセージ	システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016																																																																																																			
D ₂ D ₂ D ₂	メッセージ																																																																																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032																																																																																																			
D ₂ D ₂ D ₂	メッセージ																																																																																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048																																																																																																			
D ₂ D ₂ D ₂	メッセージ																																																																																																																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9173	[話中代行・不在代行の録音有無] (1/2: 対象ボックス101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	161	162	163	164																
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	261	262	263	264																
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	361	362	363	364																
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
	D ₂ 録音	0 なし																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	461	462	463	464																
	D ₂ 録音	0 なし																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
* 9173	[話中代行・不在代行の録音有無] (2/2 : 対象ボックス501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をマーク	1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	921 922 923 924 925 926 927 928
D ₂	0 なし	
録音	1 あり	

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																	初期値		
* 9174	[話中代行・不在代行の応答メッセージ送出回数]																	1:1回		
	D		1	2																
	送出回数		1回	2回																
* 9175	[ボイスメモの用途] ※空欄該当部分をマーク																	0:通常		
	D ₀ D ₀ VMU回線番号		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14		15	16
			全回線	回線1~8 (基本)								回線9~16 (増設)								
	D ₁ 用途	0	通常																	
		1	自動ホ ^レ ータ																	
		2	保留音																	
		3	ホル機能																	
		4	チャムタイマ機能																	
		5	着信音55																	
		6	着信音56																	
7	非常警報 (3-1版~)																			
* 9177	[自動オペレータ内線呼出時間]																	03:18秒		
	D D		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10								
	自動ホ ^レ ータ内線呼出時間		6秒	12秒	18秒	24秒	30秒	36秒	42秒	48秒	54秒	60秒								
* 9178	[自動オペレータ話中／不応答後の音声案内回数]																	1:1回		
	D		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
* 9179	[自動オペレータ無操作時の音声案内回数]																	1:1回		
	D		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
* 9180	[自動オペレータ無操作時の動作]																	0:回線切断		
	D		0	1																
* 9181	[自動オペレータ(通常)の応答メッセージ]																	900:固定メッセージ*		
	※空欄に設定データ(応答メッセージ:下表参照)を記入																			
* 9182	D ₁ D ₁ D ₁		001~300					900												
	応答メッセ ^ジ		システム応答メッセ ^ジ 001~300 (可変音源)										固定メッセ ^ジ *							
	D ₀ D ₀ テント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
	D ₁ D ₁ D ₁ 応答メッセ ^ジ																			
	D ₀ D ₀ テント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	D ₁ D ₁ D ₁ 応答メッセ ^ジ																			
	D ₀ D ₀ テント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
	D ₁ D ₁ D ₁ 応答メッセ ^ジ																			
	[自動オペレータの運用方法] ※空欄該当部分をマーク																	0:通常 (内線番号ダイヤル方式)		
	D ₀ D ₀ テント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		16	
D ₂ 運用方法	0	通常(内線番号ダイヤル方式)																		
	1	簡易IVR																		
D ₀ D ₀ テント番号		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
D ₂ 運用方法	0	通常(内線番号ダイヤル方式)																		
	1	簡易IVR																		
D ₀ D ₀ テント番号		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
D ₂ 運用方法	0	通常(内線番号ダイヤル方式)																		
	1	簡易IVR																		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	<div>[簡易IVRのサービス登録] (1/48：テナント番号 01) ※D₂D₂D₂D₂:デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D₃(D₃D₃):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入</div> <table><thead><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr></thead><tbody><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り (1階層前に戻る)</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">01</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">01</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り (1階層前に戻る)	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	01	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	01	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			0000:機能なし
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り (1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (2/48：テナント番号02) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>			D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">02</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	02	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">02</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	02	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
02	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
02	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (3/48：テナント番号 03) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]	3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">03</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">03</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	03	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	03	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
03	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
03	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値		
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (4/48：テナント番号 04) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナント(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナント(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし		
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能				
	0000	機能なし				
	0100	電話機呼出				
	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]				
	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]				
	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]				
	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]				
	9001	応答メッセージ再送				
	9000	階層戻り(1階層前に戻る)				
	04	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番		D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号
		04	001			
			002			
			003			
			004			
			005			
			006			
			007			
			008			
			009			
			010			
011						
012						
013						
014						
015						
016						
017						
018						
019						
020						
021						
022						
023						
024						
025						
026						
027						
028						
029						
030						
031						
032						
033						
034						
035						
036						
037						
038						
039						
040						
041						
042						
043						
044						
045						
046						
047						
048						
049						
050						
04	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号		
	04	051				
		052				
		053				
		054				
		055				
		056				
		057				
		058				
		059				
		060				
		061				
		062				
		063				
		064				
		065				
		066				
		067				
		068				
		069				
		070				
		071				
		072				
		073				
		074				
		075				
		076				
		077				
		078				
		079				
		080				
		081				
		082				
		083				
		084				
		085				
		086				
		087				
		088				
		089				
		090				
		091				
		092				
		093				
		094				
		095				
		096				
		097				
		098				
		099				
100						

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (5/48：テナント番号 05) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]	3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">05</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">05</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	05	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	05	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
05	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
05	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (6/48：テナント番号06) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テンタ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テンタ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">06</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	06	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">06</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	06	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
06	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
06	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	<div>[簡易IVRのサービス登録] (7/48：テナント番号 07) ※D₂D₂D₂D₂:デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D₃(D₃D₃):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入</div> <table><thead><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr></thead><tbody><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">07</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">07</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]	3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	07	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	07	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			0000:機能なし
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
07	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
07	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (8/48：テナント番号08) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">08</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	08	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">08</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	08	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (9/48：テナント番号09) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">09</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">09</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	09	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	09	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
09	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
09	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (10/48:テナント番号10) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">10</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	10	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">10</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	10	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (11/48：テナント番号11) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :データ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):データ(サービス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>			D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">11</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	11	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">11</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	11	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (12/48:テナント番号12) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">12</td><td>001</td><td></td><td></td><td rowspan="50">12</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	12	001			12	051			002			052			003			053			004			054			005			055			006			056			007			057			008			058			009			059			010			060			011			061			012			062			013			063			014			064			015			065			016			066			017			067			018			068			019			069			020			070			021			071			022			072			023			073			024			074			025			075			026			076			027			077			028			078			029			079			030			080			031			081			032			082			033			083			034			084			035			085			036			086			037			087			038			088			039			089			040			090			041			091			042			092			043			093			044			094			045			095			046			096			047			097			048			098			049			099			050			100		
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12	001			12	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	002				052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	003				053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	004				054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	005				055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	006				056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	007				057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	008				058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	009				059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	010				060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	011				061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	012				062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	013				063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	014				064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	015				065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	016				066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	017				067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	018				068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	019				069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	020				070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	021				071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	022				072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	023				073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	024				074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	025				075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	026				076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	027				077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	028				078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	029				079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	030				080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	031				081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	032				082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	033				083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	034				084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	035				085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	036				086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	037				087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	038				088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	039				089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	040				090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	041				091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	042				092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	043				093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	044				094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	045				095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	046				096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	047				097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	048				098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	049				099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	050				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																											
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (13/48：テナント番号13) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																											
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																															
0000	機能なし																																																																																																																																																															
0100	電話機呼出																																																																																																																																																															
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																															
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																															
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																															
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																															
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																															
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																															
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">13</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	13	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																													
13	001																																																																																																																																																															
	002																																																																																																																																																															
	003																																																																																																																																																															
	004																																																																																																																																																															
	005																																																																																																																																																															
	006																																																																																																																																																															
	007																																																																																																																																																															
	008																																																																																																																																																															
	009																																																																																																																																																															
	010																																																																																																																																																															
	011																																																																																																																																																															
	012																																																																																																																																																															
	013																																																																																																																																																															
	014																																																																																																																																																															
	015																																																																																																																																																															
	016																																																																																																																																																															
	017																																																																																																																																																															
	018																																																																																																																																																															
	019																																																																																																																																																															
	020																																																																																																																																																															
	021																																																																																																																																																															
	022																																																																																																																																																															
	023																																																																																																																																																															
	024																																																																																																																																																															
	025																																																																																																																																																															
	026																																																																																																																																																															
	027																																																																																																																																																															
	028																																																																																																																																																															
	029																																																																																																																																																															
	030																																																																																																																																																															
	031																																																																																																																																																															
	032																																																																																																																																																															
	033																																																																																																																																																															
	034																																																																																																																																																															
	035																																																																																																																																																															
	036																																																																																																																																																															
	037																																																																																																																																																															
	038																																																																																																																																																															
	039																																																																																																																																																															
	040																																																																																																																																																															
	041																																																																																																																																																															
	042																																																																																																																																																															
	043																																																																																																																																																															
	044																																																																																																																																																															
	045																																																																																																																																																															
	046																																																																																																																																																															
	047																																																																																																																																																															
	048																																																																																																																																																															
	049																																																																																																																																																															
	050																																																																																																																																																															
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">13</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	13	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																													
13	051																																																																																																																																																															
	052																																																																																																																																																															
	053																																																																																																																																																															
	054																																																																																																																																																															
	055																																																																																																																																																															
	056																																																																																																																																																															
	057																																																																																																																																																															
	058																																																																																																																																																															
	059																																																																																																																																																															
	060																																																																																																																																																															
	061																																																																																																																																																															
	062																																																																																																																																																															
	063																																																																																																																																																															
	064																																																																																																																																																															
	065																																																																																																																																																															
	066																																																																																																																																																															
	067																																																																																																																																																															
	068																																																																																																																																																															
	069																																																																																																																																																															
	070																																																																																																																																																															
	071																																																																																																																																																															
	072																																																																																																																																																															
	073																																																																																																																																																															
	074																																																																																																																																																															
	075																																																																																																																																																															
	076																																																																																																																																																															
	077																																																																																																																																																															
	078																																																																																																																																																															
	079																																																																																																																																																															
	080																																																																																																																																																															
	081																																																																																																																																																															
	082																																																																																																																																																															
	083																																																																																																																																																															
	084																																																																																																																																																															
	085																																																																																																																																																															
	086																																																																																																																																																															
	087																																																																																																																																																															
	088																																																																																																																																																															
	089																																																																																																																																																															
	090																																																																																																																																																															
	091																																																																																																																																																															
	092																																																																																																																																																															
	093																																																																																																																																																															
	094																																																																																																																																																															
	095																																																																																																																																																															
	096																																																																																																																																																															
	097																																																																																																																																																															
	098																																																																																																																																																															
	099																																																																																																																																																															
	100																																																																																																																																																															

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (14/48:テナント番号14) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">14</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">14</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	14	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	14	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
14	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
14	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (15/48：テナント番号15) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :データ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):データ(サービス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">15</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">15</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	15	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	15	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
15	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
15	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (16/48:テナント番号16) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">16</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">16</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	16	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	16	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
16	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
16	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																											
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (17/48：テナント番号17) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																											
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ 番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																															
0000	機能なし																																																																																																																																																															
0100	電話機呼出																																																																																																																																																															
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																															
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																															
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ 番号2桁]																																																																																																																																																															
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ 番号2桁]																																																																																																																																																															
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																															
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																															
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">17</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	17	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																													
17	001																																																																																																																																																															
	002																																																																																																																																																															
	003																																																																																																																																																															
	004																																																																																																																																																															
	005																																																																																																																																																															
	006																																																																																																																																																															
	007																																																																																																																																																															
	008																																																																																																																																																															
	009																																																																																																																																																															
	010																																																																																																																																																															
	011																																																																																																																																																															
	012																																																																																																																																																															
	013																																																																																																																																																															
	014																																																																																																																																																															
	015																																																																																																																																																															
	016																																																																																																																																																															
	017																																																																																																																																																															
	018																																																																																																																																																															
	019																																																																																																																																																															
	020																																																																																																																																																															
	021																																																																																																																																																															
	022																																																																																																																																																															
	023																																																																																																																																																															
	024																																																																																																																																																															
	025																																																																																																																																																															
	026																																																																																																																																																															
	027																																																																																																																																																															
	028																																																																																																																																																															
	029																																																																																																																																																															
	030																																																																																																																																																															
	031																																																																																																																																																															
	032																																																																																																																																																															
	033																																																																																																																																																															
	034																																																																																																																																																															
	035																																																																																																																																																															
	036																																																																																																																																																															
	037																																																																																																																																																															
	038																																																																																																																																																															
	039																																																																																																																																																															
	040																																																																																																																																																															
	041																																																																																																																																																															
	042																																																																																																																																																															
	043																																																																																																																																																															
	044																																																																																																																																																															
	045																																																																																																																																																															
	046																																																																																																																																																															
	047																																																																																																																																																															
	048																																																																																																																																																															
	049																																																																																																																																																															
	050																																																																																																																																																															
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">17</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	17	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																													
17	051																																																																																																																																																															
	052																																																																																																																																																															
	053																																																																																																																																																															
	054																																																																																																																																																															
	055																																																																																																																																																															
	056																																																																																																																																																															
	057																																																																																																																																																															
	058																																																																																																																																																															
	059																																																																																																																																																															
	060																																																																																																																																																															
	061																																																																																																																																																															
	062																																																																																																																																																															
	063																																																																																																																																																															
	064																																																																																																																																																															
	065																																																																																																																																																															
	066																																																																																																																																																															
	067																																																																																																																																																															
	068																																																																																																																																																															
	069																																																																																																																																																															
	070																																																																																																																																																															
	071																																																																																																																																																															
	072																																																																																																																																																															
	073																																																																																																																																																															
	074																																																																																																																																																															
	075																																																																																																																																																															
	076																																																																																																																																																															
	077																																																																																																																																																															
	078																																																																																																																																																															
	079																																																																																																																																																															
	080																																																																																																																																																															
	081																																																																																																																																																															
	082																																																																																																																																																															
	083																																																																																																																																																															
	084																																																																																																																																																															
	085																																																																																																																																																															
	086																																																																																																																																																															
	087																																																																																																																																																															
	088																																																																																																																																																															
	089																																																																																																																																																															
	090																																																																																																																																																															
	091																																																																																																																																																															
	092																																																																																																																																																															
	093																																																																																																																																																															
	094																																																																																																																																																															
	095																																																																																																																																																															
	096																																																																																																																																																															
	097																																																																																																																																																															
	098																																																																																																																																																															
	099																																																																																																																																																															
	100																																																																																																																																																															

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (18/48:テナント番号18) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">18</td><td>001</td><td></td><td></td><td rowspan="50">18</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	18	001			18	051			002			052			003			053			004			054			005			055			006			056			007			057			008			058			009			059			010			060			011			061			012			062			013			063			014			064			015			065			016			066			017			067			018			068			019			069			020			070			021			071			022			072			023			073			024			074			025			075			026			076			027			077			028			078			029			079			030			080			031			081			032			082			033			083			034			084			035			085			036			086			037			087			038			088			039			089			040			090			041			091			042			092			043			093			044			094			045			095			046			096			047			097			048			098			049			099			050			100		
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18	001			18	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	002				052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	003				053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	004				054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	005				055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	006				056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	007				057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	008				058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	009				059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	010				060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	011				061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	012				062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	013				063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	014				064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	015				065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	016				066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	017				067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	018				068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	019				069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	020				070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	021				071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	022				072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	023				073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	024				074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	025				075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	026				076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	027				077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	028				078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	029				079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	030				080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	031				081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	032				082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	033				083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	034				084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	035				085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	036				086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	037				087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	038				088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	039				089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	040				090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	041				091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	042				092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	043				093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	044				094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	045				095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	046				096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	047				097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	048				098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	049				099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	050				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (19/48：テナント番号19) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">19</td><td>001</td><td></td><td></td><td rowspan="50">19</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	19	001			19	051			002			052			003			053			004			054			005			055			006			056			007			057			008			058			009			059			010			060			011			061			012			062			013			063			014			064			015			065			016			066			017			067			018			068			019			069			020			070			021			071			022			072			023			073			024			074			025			075			026			076			027			077			028			078			029			079			030			080			031			081			032			082			033			083			034			084			035			085			036			086			037			087			038			088			039			089			040			090			041			091			042			092			043			093			044			094			045			095			046			096			047			097			048			098			049			099			050			100		
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
19	001			19	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	002				052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	003				053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	004				054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	005				055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	006				056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	007				057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	008				058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	009				059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	010				060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	011				061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	012				062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	013				063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	014				064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	015				065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	016				066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	017				067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	018				068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	019				069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	020				070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	021				071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	022				072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	023				073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	024				074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	025				075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	026				076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	027				077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	028				078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	029				079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	030				080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	031				081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	032				082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	033				083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	034				084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	035				085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	036				086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	037				087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	038				088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	039				089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	040				090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	041				091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	042				092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	043				093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	044				094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	045				095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	046				096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	047				097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	048				098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	049				099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	050				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (20/48:テナント番号20) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">20</td><td>001</td><td></td><td></td><td rowspan="50">20</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	20	001			20	051			002			052			003			053			004			054			005			055			006			056			007			057			008			058			009			059			010			060			011			061			012			062			013			063			014			064			015			065			016			066			017			067			018			068			019			069			020			070			021			071			022			072			023			073			024			074			025			075			026			076			027			077			028			078			029			079			030			080			031			081			032			082			033			083			034			084			035			085			036			086			037			087			038			088			039			089			040			090			041			091			042			092			043			093			044			094			045			095			046			096			047			097			048			098			049			099			050			100		
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20	001			20	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	002				052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	003				053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	004				054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	005				055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	006				056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	007				057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	008				058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	009				059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	010				060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	011				061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	012				062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	013				063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	014				064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	015				065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	016				066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	017				067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	018				068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	019				069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	020				070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	021				071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	022				072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	023				073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	024				074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	025				075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	026				076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	027				077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	028				078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	029				079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	030				080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	031				081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	032				082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	033				083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	034				084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	035				085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	036				086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	037				087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	038				088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	039				089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	040				090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	041				091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	042				092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	043				093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	044				094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	045				095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	046				096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	047				097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	048				098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	049				099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	050				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																											
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (21/48：テナント番号21) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																											
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機ケ-ル-プ 呼出(ケ-ル-プ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDケ-ル-プ 呼出(ケ-ル-プ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機ケ-ル-プ 呼出(ケ-ル-プ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDケ-ル-プ 呼出(ケ-ル-プ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																															
0000	機能なし																																																																																																																																																															
0100	電話機呼出																																																																																																																																																															
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																															
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																															
2001～2048	電話機ケ-ル-プ 呼出(ケ-ル-プ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																															
3001～3048	ACDケ-ル-プ 呼出(ケ-ル-プ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																															
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																															
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																															
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">21</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	21	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																													
21	001																																																																																																																																																															
	002																																																																																																																																																															
	003																																																																																																																																																															
	004																																																																																																																																																															
	005																																																																																																																																																															
	006																																																																																																																																																															
	007																																																																																																																																																															
	008																																																																																																																																																															
	009																																																																																																																																																															
	010																																																																																																																																																															
	011																																																																																																																																																															
	012																																																																																																																																																															
	013																																																																																																																																																															
	014																																																																																																																																																															
	015																																																																																																																																																															
	016																																																																																																																																																															
	017																																																																																																																																																															
	018																																																																																																																																																															
	019																																																																																																																																																															
	020																																																																																																																																																															
	021																																																																																																																																																															
	022																																																																																																																																																															
	023																																																																																																																																																															
	024																																																																																																																																																															
	025																																																																																																																																																															
	026																																																																																																																																																															
	027																																																																																																																																																															
	028																																																																																																																																																															
	029																																																																																																																																																															
	030																																																																																																																																																															
	031																																																																																																																																																															
	032																																																																																																																																																															
	033																																																																																																																																																															
	034																																																																																																																																																															
	035																																																																																																																																																															
	036																																																																																																																																																															
	037																																																																																																																																																															
	038																																																																																																																																																															
	039																																																																																																																																																															
	040																																																																																																																																																															
	041																																																																																																																																																															
	042																																																																																																																																																															
	043																																																																																																																																																															
	044																																																																																																																																																															
	045																																																																																																																																																															
	046																																																																																																																																																															
	047																																																																																																																																																															
	048																																																																																																																																																															
	049																																																																																																																																																															
	050																																																																																																																																																															
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">21</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	21	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																													
21	051																																																																																																																																																															
	052																																																																																																																																																															
	053																																																																																																																																																															
	054																																																																																																																																																															
	055																																																																																																																																																															
	056																																																																																																																																																															
	057																																																																																																																																																															
	058																																																																																																																																																															
	059																																																																																																																																																															
	060																																																																																																																																																															
	061																																																																																																																																																															
	062																																																																																																																																																															
	063																																																																																																																																																															
	064																																																																																																																																																															
	065																																																																																																																																																															
	066																																																																																																																																																															
	067																																																																																																																																																															
	068																																																																																																																																																															
	069																																																																																																																																																															
	070																																																																																																																																																															
	071																																																																																																																																																															
	072																																																																																																																																																															
	073																																																																																																																																																															
	074																																																																																																																																																															
	075																																																																																																																																																															
	076																																																																																																																																																															
	077																																																																																																																																																															
	078																																																																																																																																																															
	079																																																																																																																																																															
	080																																																																																																																																																															
	081																																																																																																																																																															
	082																																																																																																																																																															
	083																																																																																																																																																															
	084																																																																																																																																																															
	085																																																																																																																																																															
	086																																																																																																																																																															
	087																																																																																																																																																															
	088																																																																																																																																																															
	089																																																																																																																																																															
	090																																																																																																																																																															
	091																																																																																																																																																															
	092																																																																																																																																																															
	093																																																																																																																																																															
	094																																																																																																																																																															
	095																																																																																																																																																															
	096																																																																																																																																																															
	097																																																																																																																																																															
	098																																																																																																																																																															
	099																																																																																																																																																															
	100																																																																																																																																																															

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (22/48：テナント番号22) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テンタ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テンタ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">22</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	22	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">22</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	22	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	<div>[簡易IVRのサービス登録] (23/48：テナント番号23) ※D₂D₂D₂D₂:データ(機能番号:下表参照)を記入、D₃(D₃D₃):データ(サービス番号0～999)を記入</div> <table><thead><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr></thead><tbody><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">23</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">23</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	23	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	23	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			0000:機能なし
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
23	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
23	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (24/48:テナント番号24) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">24</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	24	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">24</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	24	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
24	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
24	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	<div>[簡易IVRのサービス登録] (25/48：テナント番号25) ※D₂D₂D₂D₂:データ(機能番号:下表参照)を記入、D₃(D₃D₃):データ(サービス番号0～999)を記入</div> <table><thead><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr></thead><tbody><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">25</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">25</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	25	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	25	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			0000:機能なし
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
25	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
25	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (26/48：テナント番号26) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テンタ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テンタ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">26</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	26	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">26</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	26	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
26	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
26	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (27/48：テナント番号27) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :データ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):データ(サービス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">27</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">27</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	27	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	27	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
27	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
27	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (28/48：テナント番号28) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テンタ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テンタ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">28</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	28	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">28</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	28	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
28	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
28	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																											
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (29/48：テナント番号 29) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																											
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機ケ-ル-プ 呼出(ケ-ル-プ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDケ-ル-プ 呼出(ケ-ル-プ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機ケ-ル-プ 呼出(ケ-ル-プ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDケ-ル-プ 呼出(ケ-ル-プ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																															
0000	機能なし																																																																																																																																																															
0100	電話機呼出																																																																																																																																																															
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																															
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																															
2001～2048	電話機ケ-ル-プ 呼出(ケ-ル-プ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																															
3001～3048	ACDケ-ル-プ 呼出(ケ-ル-プ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																															
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																															
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																															
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">29</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	29	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																													
29	001																																																																																																																																																															
	002																																																																																																																																																															
	003																																																																																																																																																															
	004																																																																																																																																																															
	005																																																																																																																																																															
	006																																																																																																																																																															
	007																																																																																																																																																															
	008																																																																																																																																																															
	009																																																																																																																																																															
	010																																																																																																																																																															
	011																																																																																																																																																															
	012																																																																																																																																																															
	013																																																																																																																																																															
	014																																																																																																																																																															
	015																																																																																																																																																															
	016																																																																																																																																																															
	017																																																																																																																																																															
	018																																																																																																																																																															
	019																																																																																																																																																															
	020																																																																																																																																																															
	021																																																																																																																																																															
	022																																																																																																																																																															
	023																																																																																																																																																															
	024																																																																																																																																																															
	025																																																																																																																																																															
	026																																																																																																																																																															
	027																																																																																																																																																															
	028																																																																																																																																																															
	029																																																																																																																																																															
	030																																																																																																																																																															
	031																																																																																																																																																															
	032																																																																																																																																																															
	033																																																																																																																																																															
	034																																																																																																																																																															
	035																																																																																																																																																															
	036																																																																																																																																																															
	037																																																																																																																																																															
	038																																																																																																																																																															
	039																																																																																																																																																															
	040																																																																																																																																																															
	041																																																																																																																																																															
	042																																																																																																																																																															
	043																																																																																																																																																															
	044																																																																																																																																																															
	045																																																																																																																																																															
	046																																																																																																																																																															
	047																																																																																																																																																															
	048																																																																																																																																																															
	049																																																																																																																																																															
	050																																																																																																																																																															
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">29</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	29	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																													
29	051																																																																																																																																																															
	052																																																																																																																																																															
	053																																																																																																																																																															
	054																																																																																																																																																															
	055																																																																																																																																																															
	056																																																																																																																																																															
	057																																																																																																																																																															
	058																																																																																																																																																															
	059																																																																																																																																																															
	060																																																																																																																																																															
	061																																																																																																																																																															
	062																																																																																																																																																															
	063																																																																																																																																																															
	064																																																																																																																																																															
	065																																																																																																																																																															
	066																																																																																																																																																															
	067																																																																																																																																																															
	068																																																																																																																																																															
	069																																																																																																																																																															
	070																																																																																																																																																															
	071																																																																																																																																																															
	072																																																																																																																																																															
	073																																																																																																																																																															
	074																																																																																																																																																															
	075																																																																																																																																																															
	076																																																																																																																																																															
	077																																																																																																																																																															
	078																																																																																																																																																															
	079																																																																																																																																																															
	080																																																																																																																																																															
	081																																																																																																																																																															
	082																																																																																																																																																															
	083																																																																																																																																																															
	084																																																																																																																																																															
	085																																																																																																																																																															
	086																																																																																																																																																															
	087																																																																																																																																																															
	088																																																																																																																																																															
	089																																																																																																																																																															
	090																																																																																																																																																															
	091																																																																																																																																																															
	092																																																																																																																																																															
	093																																																																																																																																																															
	094																																																																																																																																																															
	095																																																																																																																																																															
	096																																																																																																																																																															
	097																																																																																																																																																															
	098																																																																																																																																																															
	099																																																																																																																																																															
	100																																																																																																																																																															

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (30/48：テナント番号30) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">30</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	30	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">30</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	30	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
30	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
30	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (31/48：テナント番号31) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :データ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):データ(サービス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">31</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">31</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	31	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	31	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
31	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (32/48：テナント番号32) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>			D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">32</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	32	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">32</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	32	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
32	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
32	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (33/48：テナント番号33) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :データ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):データ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">33</td><td>001</td><td></td><td></td><td rowspan="50">33</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	33	001			33	051			002			052			003			053			004			054			005			055			006			056			007			057			008			058			009			059			010			060			011			061			012			062			013			063			014			064			015			065			016			066			017			067			018			068			019			069			020			070			021			071			022			072			023			073			024			074			025			075			026			076			027			077			028			078			029			079			030			080			031			081			032			082			033			083			034			084			035			085			036			086			037			087			038			088			039			089			040			090			041			091			042			092			043			093			044			094			045			095			046			096			047			097			048			098			049			099			050			100		
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
33	001			33	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	002				052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	003				053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	004				054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	005				055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	006				056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	007				057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	008				058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	009				059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	010				060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	011				061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	012				062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	013				063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	014				064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	015				065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	016				066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	017				067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	018				068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	019				069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	020				070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	021				071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	022				072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	023				073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	024				074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	025				075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	026				076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	027				077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	028				078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	029				079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	030				080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	031				081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	032				082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	033				083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	034				084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	035				085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	036				086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	037				087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	038				088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	039				089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	040				090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	041				091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	042				092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	043				093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	044				094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	045				095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	046				096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	047				097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	048				098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	049				099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	050				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (34/48：テナント番号34) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">34</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	34	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">34</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	34	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
34	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
34	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (35/48：テナント番号35) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :データ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):データ(サービス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">35</td><td>001</td><td></td><td></td><td rowspan="50">35</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	35	001			35	051			002			052			003			053			004			054			005			055			006			056			007			057			008			058			009			059			010			060			011			061			012			062			013			063			014			064			015			065			016			066			017			067			018			068			019			069			020			070			021			071			022			072			023			073			024			074			025			075			026			076			027			077			028			078			029			079			030			080			031			081			032			082			033			083			034			084			035			085			036			086			037			087			038			088			039			089			040			090			041			091			042			092			043			093			044			094			045			095			046			096			047			097			048			098			049			099			050			100		
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
35	001			35	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	002				052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	003				053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	004				054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	005				055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	006				056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	007				057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	008				058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	009				059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	010				060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	011				061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	012				062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	013				063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	014				064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	015				065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	016				066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	017				067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	018				068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	019				069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	020				070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	021				071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	022				072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	023				073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	024				074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	025				075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	026				076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	027				077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	028				078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	029				079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	030				080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	031				081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	032				082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	033				083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	034				084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	035				085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	036				086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	037				087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	038				088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	039				089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	040				090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	041				091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	042				092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	043				093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	044				094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	045				095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	046				096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	047				097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	048				098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	049				099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	050				100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (36/48:テナント番号36) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">36</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	36	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">36</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	36	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
36	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
36	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	<div>[簡易IVRのサービス登録] (37/48：テナント番号37) ※D₂D₂D₂D₂:データ(機能番号:下表参照)を記入、D₃(D₃D₃):データ(サービス番号0～999)を記入</div> <table><thead><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr></thead><tbody><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">37</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">37</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	37	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	37	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			0000:機能なし
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
37	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
37	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 9183	<div>[簡易IVRのサービス登録] (38/48：テナント番号38) ※D₂D₂D₂D₂:テンタ(機能番号:下表参照)を記入、D₃(D₃D₃):テンタ(サービス番号0～999)を記入</div> <table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table> <div><table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">38</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">38</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	38	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	38	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				0000:機能なし
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
38	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
38	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (39/48:テナント番号39) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :データ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):データ(サービス番号0~999)を記入				0000:機能なし
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能			
	0000	機能なし			
	0100	電話機呼出			
	0101~	電話機直接呼出(収容位置101~) [機能番号=0+収容位置3桁]			
	1001~1300	システム応答メッセージ 001~300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]			
	2001~2048	電話機グループ呼出(グループ01~48) [機能番号=20+グループ番号2桁]			
	3001~3048	ACDグループ呼出(グループ01~48) [機能番号=30+グループ番号2桁]			
	9001	応答メッセージ再送			
	9000	階層戻り(1階層前に戻る)			
	D ₀ D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	D ₃ (D ₃ D ₃)	
	テナント番号	項番	機能番号	サービス番号	
	39	001			
		002			
		003			
		004			
		005			
		006			
		007			
		008			
		009			
		010			
		011			
		012			
		013			
		014			
		015			
		016			
		017			
		018			
		019			
		020			
		021			
		022			
		023			
		024			
		025			
		026			
		027			
		028			
		029			
		030			
		031			
		032			
		033			
		034			
		035			
		036			
		037			
		038			
		039			
		040			
		041			
		042			
		043			
		044			
		045			
		046			
		047			
		048			
		049			
		050			
	39	051			
		052			
		053			
		054			
		055			
		056			
		057			
		058			
		059			
		060			
		061			
		062			
		063			
		064			
		065			
		066			
		067			
		068			
		069			
		070			
		071			
		072			
		073			
		074			
		075			
		076			
		077			
		078			
		079			
		080			
		081			
		082			
		083			
		084			
		085			
		086			
		087			
		088			
		089			
		090			
		091			
		092			
		093			
		094			
		095			
		096			
		097			
		098			
		099			
		100			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																		
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (40/48:テナント番号01) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし																		
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																				
	0000	機能なし																				
	0100	電話機呼出																				
	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																				
	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																				
	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																				
	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																				
	9001	応答メッセージ再送																				
	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																				
	40	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番		D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																
			001																			
			002																			
			003																			
			004																			
			005																			
			006																			
			007																			
			008																			
			009																			
010																						
011																						
012																						
013																						
014																						
015																						
016																						
017																						
018																						
019																						
020																						
021																						
022																						
023																						
024																						
025																						
026																						
027																						
028																						
029																						
030																						
031																						
032																						
033																						
034																						
035																						
036																						
037																						
038																						
039																						
040																						
041																						
042																						
043																						
044																						
045																						
046																						
047																						
048																						
049																						
050																						
40	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																		
		051																				
		052																				
		053																				
		054																				
		055																				
		056																				
		057																				
		058																				
		059																				
		060																				
		061																				
		062																				
		063																				
		064																				
		065																				
		066																				
		067																				
		068																				
		069																				
		070																				
		071																				
		072																				
		073																				
		074																				
		075																				
		076																				
		077																				
		078																				
		079																				
		080																				
081																						
082																						
083																						
084																						
085																						
086																						
087																						
088																						
089																						
090																						
091																						
092																						
093																						
094																						
095																						
096																						
097																						
098																						
099																						
100																						

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (41/48：テナント番号41) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]	3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機ケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝20+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDケ-ル-ブ 呼出(ケ-ル-ブ 01～48) [機能番号＝30+ケ-ル-ブ 番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">41</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">41</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	41	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	41	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
41	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
41	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (42/48:テナント番号42) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">42</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	42	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">42</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	42	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
42	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
42	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	<div>[簡易IVRのサービス登録] (43/48：テナント番号43) ※D₂D₂D₂D₂:データ(機能番号:下表参照)を記入、D₃(D₃D₃):データ(サービス番号0～999)を記入</div> <table><thead><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr></thead><tbody><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">43</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="50">43</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	43	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	43	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			0000:機能なし
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
43	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
43	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 9183	<div>[簡易IVRのサービス登録] (44/48：テナント番号44) ※D₂D₂D₂D₂:テナ(機能番号:下表参照)を記入、D₃(D₃D₃):テナ(サービス番号0～999)を記入</div> <table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">44</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">44</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	44	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	44	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100				0000:機能なし
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
44	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
44	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (45/48：テナント番号45) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :データ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):データ(サービス番号0～999)を記入		0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">45</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">45</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	45	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	45	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
45	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
45	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (46/48:テナント番号46) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセージ再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>				D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]	9001	応答メッセージ再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0000	機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0100	電話機呼出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号=0+収容位置3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号=1+メッセージ番号3桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2001～2048	電話機グループ呼出(グループ01～48) [機能番号=20+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3001～3048	ACDグループ呼出(グループ01～48) [機能番号=30+グループ番号2桁]																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9001	応答メッセージ再送																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">46</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	46	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050				<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サービス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">46</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号	46	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
46	001																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	007																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	012																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	031																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	033																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	034																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	037																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	040																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	041																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	042																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	043																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	044																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	045																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	046																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	049																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	050																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
46	051																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	052																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	053																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	054																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	055																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	056																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	057																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	058																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	059																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	061																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	062																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	063																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	064																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	065																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	067																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	069																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	071																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	072																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	073																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	074																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	075																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	076																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	077																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	078																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	079																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	080																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	082																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	083																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	085																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	086																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	088																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	089																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	091																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	092																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	093																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	094																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	095																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	096																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	097																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	098																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	099																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ				初期値																																																																																																																																																											
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (47/48：テナント番号47) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :デ-タ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):デ-タ(サ-ビ-ス番号0～999)を記入				0000:機能なし																																																																																																																																																											
<table><tr><th>D₂D₂D₂D₂</th><th>機能</th></tr><tr><td>0000</td><td>機能なし</td></tr><tr><td>0100</td><td>電話機呼出</td></tr><tr><td>0101～</td><td>電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]</td></tr><tr><td>1001～1300</td><td>システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]</td></tr><tr><td>2001～2048</td><td>電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>3001～3048</td><td>ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]</td></tr><tr><td>9001</td><td>応答メッセ-ジ 再送</td></tr><tr><td>9000</td><td>階層戻り(1階層前に戻る)</td></tr></table>					D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能	0000	機能なし	0100	電話機呼出	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]	1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]	2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]	3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]	9001	応答メッセ-ジ 再送	9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能																																																																																																																																																															
0000	機能なし																																																																																																																																																															
0100	電話機呼出																																																																																																																																																															
0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]																																																																																																																																																															
1001～1300	システム応答メッセ-ジ 001～300 [機能番号＝1+メッセ-ジ 番号3桁]																																																																																																																																																															
2001～2048	電話機グル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝20+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																															
3001～3048	ACDグル-プ 呼出(グル-プ 01～48) [機能番号＝30+グル-プ 番号2桁]																																																																																																																																																															
9001	応答メッセ-ジ 再送																																																																																																																																																															
9000	階層戻り(1階層前に戻る)																																																																																																																																																															
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">47</td><td>001</td><td></td><td></td></tr><tr><td>002</td><td></td><td></td></tr><tr><td>003</td><td></td><td></td></tr><tr><td>004</td><td></td><td></td></tr><tr><td>005</td><td></td><td></td></tr><tr><td>006</td><td></td><td></td></tr><tr><td>007</td><td></td><td></td></tr><tr><td>008</td><td></td><td></td></tr><tr><td>009</td><td></td><td></td></tr><tr><td>010</td><td></td><td></td></tr><tr><td>011</td><td></td><td></td></tr><tr><td>012</td><td></td><td></td></tr><tr><td>013</td><td></td><td></td></tr><tr><td>014</td><td></td><td></td></tr><tr><td>015</td><td></td><td></td></tr><tr><td>016</td><td></td><td></td></tr><tr><td>017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>018</td><td></td><td></td></tr><tr><td>019</td><td></td><td></td></tr><tr><td>020</td><td></td><td></td></tr><tr><td>021</td><td></td><td></td></tr><tr><td>022</td><td></td><td></td></tr><tr><td>023</td><td></td><td></td></tr><tr><td>024</td><td></td><td></td></tr><tr><td>025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>026</td><td></td><td></td></tr><tr><td>027</td><td></td><td></td></tr><tr><td>028</td><td></td><td></td></tr><tr><td>029</td><td></td><td></td></tr><tr><td>030</td><td></td><td></td></tr><tr><td>031</td><td></td><td></td></tr><tr><td>032</td><td></td><td></td></tr><tr><td>033</td><td></td><td></td></tr><tr><td>034</td><td></td><td></td></tr><tr><td>035</td><td></td><td></td></tr><tr><td>036</td><td></td><td></td></tr><tr><td>037</td><td></td><td></td></tr><tr><td>038</td><td></td><td></td></tr><tr><td>039</td><td></td><td></td></tr><tr><td>040</td><td></td><td></td></tr><tr><td>041</td><td></td><td></td></tr><tr><td>042</td><td></td><td></td></tr><tr><td>043</td><td></td><td></td></tr><tr><td>044</td><td></td><td></td></tr><tr><td>045</td><td></td><td></td></tr><tr><td>046</td><td></td><td></td></tr><tr><td>047</td><td></td><td></td></tr><tr><td>048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>049</td><td></td><td></td></tr><tr><td>050</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	47	001			002			003			004			005			006			007			008			009			010			011			012			013			014			015			016			017			018			019			020			021			022			023			024			025			026			027			028			029			030			031			032			033			034			035			036			037			038			039			040			041			042			043			044			045			046			047			048			049			050			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																													
47	001																																																																																																																																																															
	002																																																																																																																																																															
	003																																																																																																																																																															
	004																																																																																																																																																															
	005																																																																																																																																																															
	006																																																																																																																																																															
	007																																																																																																																																																															
	008																																																																																																																																																															
	009																																																																																																																																																															
	010																																																																																																																																																															
	011																																																																																																																																																															
	012																																																																																																																																																															
	013																																																																																																																																																															
	014																																																																																																																																																															
	015																																																																																																																																																															
	016																																																																																																																																																															
	017																																																																																																																																																															
	018																																																																																																																																																															
	019																																																																																																																																																															
	020																																																																																																																																																															
	021																																																																																																																																																															
	022																																																																																																																																																															
	023																																																																																																																																																															
	024																																																																																																																																																															
	025																																																																																																																																																															
	026																																																																																																																																																															
	027																																																																																																																																																															
	028																																																																																																																																																															
	029																																																																																																																																																															
	030																																																																																																																																																															
	031																																																																																																																																																															
	032																																																																																																																																																															
	033																																																																																																																																																															
	034																																																																																																																																																															
	035																																																																																																																																																															
	036																																																																																																																																																															
	037																																																																																																																																																															
	038																																																																																																																																																															
	039																																																																																																																																																															
	040																																																																																																																																																															
	041																																																																																																																																																															
	042																																																																																																																																																															
	043																																																																																																																																																															
	044																																																																																																																																																															
	045																																																																																																																																																															
	046																																																																																																																																																															
	047																																																																																																																																																															
	048																																																																																																																																																															
	049																																																																																																																																																															
	050																																																																																																																																																															
<table><tr><th>D₀D₀ テナント番号</th><th>D₁D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂D₂D₂ 機能番号</th><th>D₃(D₃D₃) サ-ビ-ス番号</th></tr><tr><td rowspan="50">47</td><td>051</td><td></td><td></td></tr><tr><td>052</td><td></td><td></td></tr><tr><td>053</td><td></td><td></td></tr><tr><td>054</td><td></td><td></td></tr><tr><td>055</td><td></td><td></td></tr><tr><td>056</td><td></td><td></td></tr><tr><td>057</td><td></td><td></td></tr><tr><td>058</td><td></td><td></td></tr><tr><td>059</td><td></td><td></td></tr><tr><td>060</td><td></td><td></td></tr><tr><td>061</td><td></td><td></td></tr><tr><td>062</td><td></td><td></td></tr><tr><td>063</td><td></td><td></td></tr><tr><td>064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>065</td><td></td><td></td></tr><tr><td>066</td><td></td><td></td></tr><tr><td>067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>068</td><td></td><td></td></tr><tr><td>069</td><td></td><td></td></tr><tr><td>070</td><td></td><td></td></tr><tr><td>071</td><td></td><td></td></tr><tr><td>072</td><td></td><td></td></tr><tr><td>073</td><td></td><td></td></tr><tr><td>074</td><td></td><td></td></tr><tr><td>075</td><td></td><td></td></tr><tr><td>076</td><td></td><td></td></tr><tr><td>077</td><td></td><td></td></tr><tr><td>078</td><td></td><td></td></tr><tr><td>079</td><td></td><td></td></tr><tr><td>080</td><td></td><td></td></tr><tr><td>081</td><td></td><td></td></tr><tr><td>082</td><td></td><td></td></tr><tr><td>083</td><td></td><td></td></tr><tr><td>084</td><td></td><td></td></tr><tr><td>085</td><td></td><td></td></tr><tr><td>086</td><td></td><td></td></tr><tr><td>087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>088</td><td></td><td></td></tr><tr><td>089</td><td></td><td></td></tr><tr><td>090</td><td></td><td></td></tr><tr><td>091</td><td></td><td></td></tr><tr><td>092</td><td></td><td></td></tr><tr><td>093</td><td></td><td></td></tr><tr><td>094</td><td></td><td></td></tr><tr><td>095</td><td></td><td></td></tr><tr><td>096</td><td></td><td></td></tr><tr><td>097</td><td></td><td></td></tr><tr><td>098</td><td></td><td></td></tr><tr><td>099</td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号	47	051			052			053			054			055			056			057			058			059			060			061			062			063			064			065			066			067			068			069			070			071			072			073			074			075			076			077			078			079			080			081			082			083			084			085			086			087			088			089			090			091			092			093			094			095			096			097			098			099			100			
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サ-ビ-ス番号																																																																																																																																																													
47	051																																																																																																																																																															
	052																																																																																																																																																															
	053																																																																																																																																																															
	054																																																																																																																																																															
	055																																																																																																																																																															
	056																																																																																																																																																															
	057																																																																																																																																																															
	058																																																																																																																																																															
	059																																																																																																																																																															
	060																																																																																																																																																															
	061																																																																																																																																																															
	062																																																																																																																																																															
	063																																																																																																																																																															
	064																																																																																																																																																															
	065																																																																																																																																																															
	066																																																																																																																																																															
	067																																																																																																																																																															
	068																																																																																																																																																															
	069																																																																																																																																																															
	070																																																																																																																																																															
	071																																																																																																																																																															
	072																																																																																																																																																															
	073																																																																																																																																																															
	074																																																																																																																																																															
	075																																																																																																																																																															
	076																																																																																																																																																															
	077																																																																																																																																																															
	078																																																																																																																																																															
	079																																																																																																																																																															
	080																																																																																																																																																															
	081																																																																																																																																																															
	082																																																																																																																																																															
	083																																																																																																																																																															
	084																																																																																																																																																															
	085																																																																																																																																																															
	086																																																																																																																																																															
	087																																																																																																																																																															
	088																																																																																																																																																															
	089																																																																																																																																																															
	090																																																																																																																																																															
	091																																																																																																																																																															
	092																																																																																																																																																															
	093																																																																																																																																																															
	094																																																																																																																																																															
	095																																																																																																																																																															
	096																																																																																																																																																															
	097																																																																																																																																																															
	098																																																																																																																																																															
	099																																																																																																																																																															
	100																																																																																																																																																															

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ			初期値		
* 9183	[簡易IVRのサービス登録] (48/48：テナント番号48) ※D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ :テナ(機能番号:下表参照)を記入、D ₃ (D ₃ D ₃):テナ(サービス番号0～999)を記入			0000:機能なし		
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	機能				
	0000	機能なし				
	0100	電話機呼出				
	0101～	電話機直接呼出(収容位置101～) [機能番号＝0+収容位置3桁]				
	1001～1300	システム応答メッセージ 001～300 [機能番号＝1+メッセージ番号3桁]				
	2001～2048	電話機グループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝20+グループ番号2桁]				
	3001～3048	ACDグループ呼出(グループ 01～48) [機能番号＝30+グループ番号2桁]				
	9001	応答メッセージ再送				
	9000	階層戻り(1階層前に戻る)				
	48	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番		D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号
			001			
			002			
			003			
			004			
			005			
			006			
			007			
			008			
			009			
			010			
011						
012						
013						
014						
015						
016						
017						
018						
019						
020						
021						
022						
023						
024						
025						
026						
027						
028						
029						
030						
031						
032						
033						
034						
035						
036						
037						
038						
039						
040						
041						
042						
043						
044						
045						
046						
047						
048						
049						
050						
48	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 機能番号	D ₃ (D ₃ D ₃) サービス番号		
		051				
		052				
		053				
		054				
		055				
		056				
		057				
		058				
		059				
		060				
		061				
		062				
		063				
		064				
		065				
		066				
		067				
		068				
		069				
		070				
		071				
		072				
		073				
		074				
		075				
		076				
		077				
		078				
		079				
		080				
081						
082						
083						
084						
085						
086						
087						
088						
089						
090						
091						
092						
093						
094						
095						
096						
097						
098						
099						
100						

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 9184	[自動オペレータ(簡易IVR)の応答メッセージ] ※空欄に設定データ(応答メッセージ:下表参照)を記入	900:固定メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	<table><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>001~300</td><td>900</td></tr><tr><td>応答メッセージ</td><td>システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)</td><td>固定メッセージ</td></tr></table>	D ₁ D ₁ D ₁	001~300	900	応答メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	D ₁ D ₁ D ₁	001~300	900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	応答メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	固定メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	<table><tr><td>D₀D₀</td><td>テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>応答メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ D ₁	応答メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₁ D ₁ D ₁	応答メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>D₀D₀</td><td>テナント番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>応答メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ D ₁	応答メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀	テナント番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₁ D ₁ D ₁	応答メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><td>D₀D₀</td><td>テナント番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>応答メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ D ₁	応答メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀	テナント番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₁ D ₁ D ₁	応答メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 9185	[自動オペレータ(簡易IVR)の最終メッセージ送出回数]	1:1回																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	<table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>送出回数</td><td>1回</td><td>2回</td><td>3回</td></tr></table>	D	1	2	3	送出回数	1回	2回	3回																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
送出回数	1回	2回	3回																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 9186	[IVR電話機グループ呼出の代理応答範囲] (1/2: 一般着信グループ番号 00/01~24) ※空欄該当部分をマーク	0:不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><td>D₁D₁ 一般着信 グループ 番号</td><td>D₂ 代理 応答 可否</td><td colspan="48">D₀D₀ 電話機グループ番号</td></tr><tr><td></td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>00 (全グループ)</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td>0 可 1 不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁ 一般着信 グループ 番号	D ₂ 代理 応答 可否	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																																																		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	00 (全グループ)	0 可 1 不可																																																		01	0 可 1 不可																																																		02	0 可 1 不可																																																		03	0 可 1 不可																																																		04	0 可 1 不可																																																		05	0 可 1 不可																																																		06	0 可 1 不可																																																		07	0 可 1 不可																																																		08	0 可 1 不可																																																		09	0 可 1 不可																																																		10	0 可 1 不可																																																		11	0 可 1 不可																																																		12	0 可 1 不可																																																		13	0 可 1 不可																																																		14	0 可 1 不可																																																		15	0 可 1 不可																																																		16	0 可 1 不可																																																		17	0 可 1 不可																																																		18	0 可 1 不可																																																		19	0 可 1 不可																																																		20	0 可 1 不可																																																		21	0 可 1 不可																																																		22	0 可 1 不可																																																		23	0 可 1 不可																																																		24	0 可 1 不可																																																		
D ₁ D ₁ 一般着信 グループ 番号	D ₂ 代理 応答 可否	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
00 (全グループ)	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
03	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
04	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
05	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
06	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
07	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
08	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
09	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
19	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
20	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
21	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
22	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
23	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
24	0 可 1 不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																		
*9186	[IVR電話機グループ呼出の代理応答範囲] (2/2: 一般着信グループ番号25~48) ※空欄該当部分をマーク	0: 不可																																																																																																																																																																		
D ₁ D ₁ 一般着信 グループ 番号	D ₂ 代理 応答 可否	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																																																																																																																																																																		
		01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48																																																																																																																																																																		
25	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
26	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
27	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
28	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
29	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
30	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
31	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
32	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
33	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
34	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
35	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
36	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
37	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
38	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
39	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
40	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
41	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
42	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
43	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
44	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
45	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
46	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
47	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
48	0 可 1 不可																																																																																																																																																																			
*9189 (7-2版~)	[メッセージ再生時のタイムスタンプ再生順序] <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>タイムスタンプ再生順序</td><td>メッセージの再生後</td><td>メッセージの再生前</td></tr> </tbody> </table>	D	0	1	タイムスタンプ再生順序	メッセージの再生後	メッセージの再生前	0: メッセージの再生後																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																		
タイムスタンプ再生順序	メッセージの再生後	メッセージの再生前																																																																																																																																																																		
*9190	[留守録ボックスの音声案内付き再生の設定] ※空欄該当部分をマーク <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀D₀</th><th>対象ボックス</th><th>001</th><th>002</th><th>003</th><th>004</th><th>005</th><th>006</th><th>007</th><th>008</th><th>009</th><th>010</th><th>011</th><th>012</th><th>013</th><th>014</th><th>015</th><th>016</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>音声案内</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀D₀</th><th>対象ボックス</th><th>017</th><th>018</th><th>019</th><th>020</th><th>021</th><th>022</th><th>023</th><th>024</th><th>025</th><th>026</th><th>027</th><th>028</th><th>029</th><th>030</th><th>031</th><th>032</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>音声案内</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀D₀</th><th>対象ボックス</th><th>033</th><th>034</th><th>035</th><th>036</th><th>037</th><th>038</th><th>039</th><th>040</th><th>041</th><th>042</th><th>043</th><th>044</th><th>045</th><th>046</th><th>047</th><th>048</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>音声案内</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	D ₂	0 なし																	音声案内	1 あり																	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	D ₂	0 なし																	音声案内	1 あり																	D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048	D ₂	0 なし																	音声案内	1 あり																	0: なし
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016																																																																																																																																																			
D ₂	0 なし																																																																																																																																																																			
音声案内	1 あり																																																																																																																																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032																																																																																																																																																			
D ₂	0 なし																																																																																																																																																																			
音声案内	1 あり																																																																																																																																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048																																																																																																																																																			
D ₂	0 なし																																																																																																																																																																			
音声案内	1 あり																																																																																																																																																																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9191	[内線ボックスの音声案内付き再生の設定] (1/2: 対象ボックス101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマーク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	161	162	163	164																
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	261	262	263	264																
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	361	362	363	364																
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	461	462	463	464																
D ₂	0	なし																			
音声案内	1	あり																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9191	[内線ボックスの音声案内付き再生の設定] (2/2: 対象ボックス501~556、601~656、701~756、801~928) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象ボックス		921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂		0	なし																		
音声案内		1	あり																		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9192	[メッセージ再生一覧表示初期画面の設定] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
一覧表示		1	あり																		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9192	[メッセージ再生一覧表示初期画面の設定] (2/2: 収容位置501~556、601~656、701~756) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0	なし																			
一覧表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0	なし																			
一覧表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0	なし																			
一覧表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0	なし																			
一覧表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0	なし																			
一覧表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0	なし																			
一覧表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0	なし																			
一覧表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0	なし																			
一覧表示	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0	なし																			
一覧表示	1	あり																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9193	[メッセージ再生一覧の表示件数] (1/2 : 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464)																				0:4件	
※空欄該当部分をマ-ク																						
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	161	162	163	164																
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	261	262	263	264																
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	361	362	363	364																
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置	461	462	463	464																
D ₂		0	4件																			
表示件数		1	2件																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9193	[メッセージ再生一覧の表示件数] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756)																				0:4件	
	※空欄該当部分をマ-ク																					
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	0	4件																			
	表示件数	1	2件																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	0	4件																			
	表示件数	1	2件																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	0	4件																			
	表示件数	1	2件																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	0	4件																			
	表示件数	1	2件																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂	0	4件																			
	表示件数	1	2件																			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	0	4件																			
表示件数	1	2件																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
D ₂	0	4件																				
表示件数	1	2件																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
D ₂	0	4件																				
表示件数	1	2件																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
D ₂	0	4件																				
表示件数	1	2件																				

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9194 5-1版~	[メッセージ再生中の操作案内表示の有無]																				1:あり
	(2/2: 収容位置501~556、601~656、701~756)																				
	※空欄該当部分をマーク																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂		0	なし																		
操作案内表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂		0	なし																		
操作案内表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂		0	なし																		
操作案内表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂		0	なし																		
操作案内表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂		0	なし																		
操作案内表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂		0	なし																		
操作案内表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂		0	なし																		
操作案内表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂		0	なし																		
操作案内表示		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂		0	なし																		
操作案内表示		1	あり																		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9195	[外線通話バックグラウンド録音の有無] (1/2 : 収容位置 101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
バックグラウンド録音		1	あり																		

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9196	[最大件数録音時の自動消去有無] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:なし
(2) 内線ボ-ックス (2/2 : 対象ボ-ックス501~556、601~656、701~756、801~928)																					
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボ-ックス	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂	0	なし																			
自動消去	1	あり																			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ										初期値	
* 9197	[録音残時間減少時の自動消去有無]										0, 3, 3: [基本SDカード] なし, 2時間, 10時間 [500時間SDカード] なし, 25時間, 250時間	
	D ₀		0	1								
	自動消去		なし	あり								
	D ₁		1	2	3	4	5	6				
	消去開始残時間		基本SDカード*	0.5時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間			
			500時間SDカード*	5時間	10時間	25時間	50時間	75時間	100時間			
	D ₂		1	2	3	4						
	消去終了残時間		基本SDカード*	2時間	5時間	10時間	15時間					
			500時間SDカード*	50時間	125時間	250時間	375時間					
	* 9198	[バックアップ後のメッセージ消去有無]										0:消去なし
D		0	1	2					3			
消去条件		消去なし	消去あり (保護メッセージを除く)	消去あり (保護メッセージ および未再生メッセージを除く)					消去あり (無条件)			

ボイスメモに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9199	[ボックス毎の音声ファイル管理アプリケーション使用有無] ※空欄該当部分をマーク																				1:あり
(2)内線ボックス (2/2:対象ボックス501～556、601～656、701～756、801～928)																					
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	対象ボックス	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂	0	なし																			
使用	1	あり																			

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																
* 9200	<p>[ドアホン着信鳴動電話機(昼)] ※空欄にD₂D₂D₂のデータ(鳴動電話機の収容位置)を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₁D₁</th><th>項番</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="13">D₀D₀ ドアホン</td><td>01</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>J</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₁ D ₁	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₀ D ₀ ドアホン	01	A																02	B																03	C																04	D																05	E																06	F																07	G																08	H																09	I																10	J																11	K																12	L																13	M																<p>[全ドアホン] 01-101、02-102、 03-103、04-104、 05-16-000</p>
D ₁ D ₁	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀ ドアホン	01	A																																																																																																																																																																																																																																																
	02	B																																																																																																																																																																																																																																																
	03	C																																																																																																																																																																																																																																																
	04	D																																																																																																																																																																																																																																																
	05	E																																																																																																																																																																																																																																																
	06	F																																																																																																																																																																																																																																																
	07	G																																																																																																																																																																																																																																																
	08	H																																																																																																																																																																																																																																																
	09	I																																																																																																																																																																																																																																																
	10	J																																																																																																																																																																																																																																																
	11	K																																																																																																																																																																																																																																																
	12	L																																																																																																																																																																																																																																																
	13	M																																																																																																																																																																																																																																																
* 9201	<p>[ドアホン着信鳴動電話機(夜)] ※空欄にD₂D₂D₂のデータ(鳴動電話機の収容位置)を記入</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₁D₁</th><th>項番</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="13">D₀D₀ ドアホン</td><td>01</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td>F</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td>H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>J</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₁ D ₁	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₀ D ₀ ドアホン	01	A																02	B																03	C																04	D																05	E																06	F																07	G																08	H																09	I																10	J																11	K																12	L																13	M																<p>[全ドアホン] 01-101、02-102、 03-103、04-104、 05-16-000</p>
D ₁ D ₁	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀ ドアホン	01	A																																																																																																																																																																																																																																																
	02	B																																																																																																																																																																																																																																																
	03	C																																																																																																																																																																																																																																																
	04	D																																																																																																																																																																																																																																																
	05	E																																																																																																																																																																																																																																																
	06	F																																																																																																																																																																																																																																																
	07	G																																																																																																																																																																																																																																																
	08	H																																																																																																																																																																																																																																																
	09	I																																																																																																																																																																																																																																																
	10	J																																																																																																																																																																																																																																																
	11	K																																																																																																																																																																																																																																																
	12	L																																																																																																																																																																																																																																																
	13	M																																																																																																																																																																																																																																																
* 9202	<p>[ドアホン着信音の選択] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₁</th><th>着信音パターン</th><th>0 (A)</th><th>1 (B)</th><th>2 (C)</th><th>3 (D)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="13">D₀D₀ ドアホン</td><td>01</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td>F</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td>G</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td>H</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td>I</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>J</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>K</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₁	着信音パターン	0 (A)	1 (B)	2 (C)	3 (D)	D ₀ D ₀ ドアホン	01	A				02	B				03	C				04	D				05	E				06	F				07	G				08	H				09	I				10	J				11	K				12	L				13	M				<p>ドアホン ハーターン</p> <p>01:A — 0:A 02:B — 1:B 03:C — 2:C 04:D — 0:A 05:E — 1:B 06:F — 0:A 07:G — 1:B 08:H — 2:C 09:I — 0:A 10:J — 1:B 11:K — 2:C 12:L — 0:A 13:M — 1:B</p>																																																																																																																																																																								
D ₁	着信音パターン	0 (A)	1 (B)	2 (C)	3 (D)																																																																																																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ ドアホン	01	A																																																																																																																																																																																																																																																
	02	B																																																																																																																																																																																																																																																
	03	C																																																																																																																																																																																																																																																
	04	D																																																																																																																																																																																																																																																
	05	E																																																																																																																																																																																																																																																
	06	F																																																																																																																																																																																																																																																
	07	G																																																																																																																																																																																																																																																
	08	H																																																																																																																																																																																																																																																
	09	I																																																																																																																																																																																																																																																
	10	J																																																																																																																																																																																																																																																
	11	K																																																																																																																																																																																																																																																
	12	L																																																																																																																																																																																																																																																
	13	M																																																																																																																																																																																																																																																

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
* 9203	[ドアホン着信鳴動時間] ※空欄にD ₂ のデータ(電話機連続鳴動0:なし、1:あり)を記入																07, 0:7秒, なし				
	D ₁ D ₁ 鳴動時間		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15		16			
			2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	11秒	12秒	13秒	14秒	15秒		16秒			
	D ₀ D ₀ ドアホン	01	A																		
		02	B																		
		03	C																		
		04	D																		
		05	E																		
		06	F																		
		07	G																		
		08	H																		
		09	I																		
		10	J																		
		11	K																		
		12	L																		
		13	M																		
	* 9204	[ドアホン着信応答可能時間] ※空欄該当部分をマーク																1:20秒			
D ₁ 応答可能時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9											
		20秒	25秒	30秒	35秒	40秒	45秒	50秒	55秒	60秒											
D ₀ D ₀ ドアホン		01	A																		
		02	B																		
		03	C																		
		04	D																		
		05	E																		
		06	F																		
		07	G																		
		08	H																		
		09	I																		
		10	J																		
		11	K																		
		12	L																		
		13	M																		
* 9205		[オフフック中のドアホン着信鳴動]																	0:なし		
	D		0		1																
	着信鳴動		なし		あり																
* 9206	[ドアホン冒頭音の送出時間]																2:4秒				
	D		0		1		2		3												
	時間		機能なし		2秒		4秒		6秒												

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9207	[ドアホン着信の内線着信音による鳴動] (1/2: 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0: ドアホン着信音
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
D ₂ ドアホン	0: ドアホン着信音																				
	着信音種類	1																			

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																								
* 9211	<div>[ドアホン着信転送用の外線自動発信番号]</div> <div>※空欄該当部分に外線自動発信番号(最大4桁)を記入(*, # も設定可能 (5-1版~))</div> <table><tr><td>D₀</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>ドアホン</td><td>ドアホンA</td><td>ドアホンB</td><td>ドアホンC</td></tr><tr><td>D₁</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>項番</td><td>2</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	1	2	3	ドアホン	ドアホンA	ドアホンB	ドアホンC	D ₁	1			項番	2			0																								
D ₀	1	2	3																																							
ドアホン	ドアホンA	ドアホンB	ドアホンC																																							
D ₁	1																																									
項番	2																																									
* 9212	<div>[ドアホンの一般保留時間]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>一般保留時間</td><td>2分</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	一般保留時間	2分	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	0:2分																		
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																
一般保留時間	2分	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒																																
* 9213	<div>[コードレス電話機のドアホン着信音の対応数]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>対応数</td><td>2種類</td><td>4種類</td></tr></table>	D	0	1	対応数	2種類	4種類	1:4種類																																		
D	0	1																																								
対応数	2種類	4種類																																								
* 9214	<div>[ドアホン着信時のPHS/DCLのLCD表示]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示内容</td><td>名称</td><td>番号</td></tr></table>	D	0	1	表示内容	名称	番号	0:名称																																		
D	0	1																																								
表示内容	名称	番号																																								
* 9215	<div>[ドアホン機能用8DHUの実装ポート]</div> <table><tr><td>D D</td><td>ポート番号</td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D D</td><td>ポート名称</td></tr><tr><td>00</td><td>なし</td></tr><tr><td>11~17</td><td>PORT11~17</td></tr><tr><td>18</td><td>OP1</td></tr><tr><td>21~27</td><td>PORT21~27</td></tr><tr><td>28</td><td>OP2</td></tr><tr><td>31~37</td><td>PORT31~37</td></tr><tr><td>38</td><td>OP3</td></tr><tr><td>41~47</td><td>PORT41~47</td></tr><tr><td>48</td><td>OP4</td></tr></table>	D D	ポート番号	D D	ポート名称	00	なし	11~17	PORT11~17	18	OP1	21~27	PORT21~27	28	OP2	31~37	PORT31~37	38	OP3	41~47	PORT41~47	48	OP4	00:なし																		
D D	ポート番号																																									
D D	ポート名称																																									
00	なし																																									
11~17	PORT11~17																																									
18	OP1																																									
21~27	PORT21~27																																									
28	OP2																																									
31~37	PORT31~37																																									
38	OP3																																									
41~47	PORT41~47																																									
48	OP4																																									
* 9220	<div>[BGM機能の有無]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>BGM機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	BGM機能	なし	あり	0:なし																																		
D	0	1																																								
BGM機能	なし	あり																																								
* 9221	<div>[BGM外部スピーカ出力の設定]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>BGM出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	BGM出力	なし	あり	0:なし																																		
D	0	1																																								
BGM出力	なし	あり																																								
* 9222	<div>[外部スピーカ呼出の冒頭音送出までの時間]</div> <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>冒頭音送出までの時間</td><td>1秒</td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td><td>6秒</td><td>7秒</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	冒頭音送出までの時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	1:1秒																								
D	1	2	3	4	5	6	7																																			
冒頭音送出までの時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒																																			
* 9223	<div>[外部スピーカ呼出の冒頭音／終了音選択]</div> <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>呼出の種類</td><td>外部スピーカ一斉呼出 および外部スピーカ +内線一斉呼出</td><td colspan="4">外部スピーカ1~4</td></tr><tr><td>D₁ 冒頭音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂ 終了音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>※空欄に設定データ(下表参照)を記入</div> <table><tr><td>D₁/D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>冒頭音／ 終了音</td><td>なし</td><td>500Hz 断続音</td><td>1kHz 断続音</td><td>500Hz 連続音</td><td>1kHz 連続音</td><td>ピンポンポンポン上り</td><td>ピンポンポンポン下り</td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	4	呼出の種類	外部スピーカ一斉呼出 および外部スピーカ +内線一斉呼出	外部スピーカ1~4				D ₁ 冒頭音						D ₂ 終了音						D ₁ /D ₂	0	1	2	3	4	5	6	冒頭音／ 終了音	なし	500Hz 断続音	1kHz 断続音	500Hz 連続音	1kHz 連続音	ピンポンポンポン上り	ピンポンポンポン下り	5,6:ピンポンポン ポン上り, ピンポンポン ポン下り
D ₀	0	1	2	3	4																																					
呼出の種類	外部スピーカ一斉呼出 および外部スピーカ +内線一斉呼出	外部スピーカ1~4																																								
D ₁ 冒頭音																																										
D ₂ 終了音																																										
D ₁ /D ₂	0	1	2	3	4	5	6																																			
冒頭音／ 終了音	なし	500Hz 断続音	1kHz 断続音	500Hz 連続音	1kHz 連続音	ピンポンポンポン上り	ピンポンポンポン下り																																			
* 9224	<div>[外部スピーカ、高音量ベルの鳴動対象電話機]</div> <div>※空欄に対象電話機の収容位置を記入(設定なしは000)</div> <table><tr><td>D₀</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>鳴動機器</td><td colspan="4">外部スピーカ1~4</td><td colspan="4">高音量ベル1~4</td></tr><tr><td>D₁D₂D₃ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	1	2	3	4	5	6	7	8	鳴動機器	外部スピーカ1~4				高音量ベル1~4				D ₁ D ₂ D ₃ 収容位置									000:設定なし													
D ₀	1	2	3	4	5	6	7	8																																		
鳴動機器	外部スピーカ1~4				高音量ベル1~4																																					
D ₁ D ₂ D ₃ 収容位置																																										

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9225	[外部スピーカ、高音量ベルの鳴動範囲] ※空欄該当部分をマーク										0:外線
D ₀ 鳴動機器		1	2	3	4	5	6	7	8		
		外部ス ^レ カ1～4				高音量ベル1～4					
D ₁ 鳴動範囲	0	外線									
	1	内線+外線									
* 9226	[外部スピーカの鳴動音の選択]										0:A
D		0	1	2	3	A:880Hz/30Hz変調音 B:850Hz/16Hz変調音					
外部ス ^レ カ鳴動音		A	B	保留音	外部音源 (EXU)						
* 9227	[外部スピーカ通話路の用途] ※空欄該当部分をマーク										0:各機能で相互融通
D ₀ 外部ス ^レ カ通話路番号		1	2								
		通話路1	通話路2								
D ₁ 用途	0	各機能で相互融通									
	1	チャイムタイム機能専用									

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																	
* 9228	[電話機毎のチャイム音送出有無] (1/2 : 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマーク	1:あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D ₂	0	なし																				送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D ₂	0	なし																				送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	D ₂	0	なし																				送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164	D ₂	0	なし				送出	1	あり																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D ₂	0	なし																				送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D ₂	0	なし																				送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	D ₂	0	なし																				送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264	D ₂	0	なし				送出	1	あり																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	D ₂	0	なし																				送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	D ₂	0	なし																				送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	D ₂	0	なし																				送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364	D ₂	0	なし				送出	1	あり																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	D ₂	0	なし																				送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	D ₂	0	なし																				送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	D ₂	0	なし																				送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	
	<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464	D ₂	0	なし				送出	1	あり																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																																																														
D ₂	0	なし																																																																	
送出	1	あり																																																																	

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9228	[電話機毎のチャイム音送出有無] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂	0	なし																		
送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂	0	なし																		
送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂	0	なし																		
送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂	0	なし																		
送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂	0	なし																		
送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂	0	なし																		
送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂	0	なし																		
送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂	0	なし																		
送出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂	0	なし																		
送出	1	あり																			

コマンド	データ																			初期値	
* 9235	[地震速報／非常警報時の呼出電話機と呼出音] (1/2：収容位置101～164、201～264、301～364、 401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄に設定データ(下表参照)を記入																			[収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、 501～556、601～656、701～756] 1:外部音源/音声メッセージ [収容位置801～928] 0:呼出なし 【収容位置によって異なるので注意】	
	D ₂	0	1	2																	
	呼出	呼出なし	外部音源/ 音声メッセージ	着信警報音																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	D ₂ 呼出																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
	D ₂ 呼出																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
	D ₂ 呼出																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	161	162	163	164																
	D ₂ 呼出																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
	D ₂ 呼出																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
	D ₂ 呼出																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
	D ₂ 呼出																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	261	262	263	264																
	D ₂ 呼出																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
	D ₂ 呼出																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 9235	[地震速報／非常警報時の呼出電話機と呼出音] (2/2：収容位置801～928) ※空欄に設定データ(下表参照)を記入																				[収容位置101～164, 201～264, 301～364, 401～464, 501～556, 601～656, 701～756] 1:外部音源/音声メッセージ [収容位置801～928] 0:呼出なし 【収容位置によって異なるので注意】		
	D ₂		0		1		2																
	呼出		呼出なし		外部音源/ 音声メッセージ		着信警報音																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818		819	820
	D ₂ 呼出																						
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838		839	840
	D ₂ 呼出																						
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858		859	860
	D ₂ 呼出																						
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878		879	880
D ₂ 呼出																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900		
D ₂ 呼出																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920		
D ₂ 呼出																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928														
D ₂ 呼出																							
* 9236	[地震速報／非常警報時の外部スピーカ連動]																				0:なし		
D		0		1																			
外部スピーカ連動		なし		あり																			
* 9237	[地震速報装置接続時の入力レベル増幅有無]																				0:なし		
D		0		1																			
入力レベル増幅		なし		あり																			
* 9240	[PIUの接続機器の設定] ※空欄該当部分をマーク																				1:プリンタ		
D		0		1		2		3															
接続機器		機能なし		プリンタ		P・Pシステム		外部装置(会計機)															
* 9241	[PIUのインタフェース条件の設定] ※空欄該当部分をマーク																				0:パリティなし 1:データ長8ビット 0:パリティ偶数 0:ストップビット1 5:1200 bps		
D ₀		0		なし				D ₄ 速度 (bps)		0		38400											
パリティ		1		あり						1		19200											
D ₁		0		7ビット						2		9600											
データ長		1		8ビット						3		4800											
D ₂		0		偶数						4		2400											
パリティ設定		1		奇数						5		1200											
D ₃		0		1ビット						6		600											
ストップビット		1		2ビット																			
* 9242	[CTI出力データ選択]																				0:なし、または 共通電話帳名称		
D		0																		1			
出力データ選択		なし、または共通電話帳名称 (* 9245に従う)																		ホイスワフの転送元番号			
* 9245	[CTI共通電話帳名称通知有無]																				0:なし		
D		0		1																			
共通電話帳名称通知		なし		あり																			

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 9250	[リモコン端子の使用種別] ※空欄該当部分をマーク																				[リモコン01～20] 0:リモコン (外線リモート操作不可 自動戻りなし)			
	D ₀ D ₀ 対象リモコン				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D ₁ 使用 種別	0	リモコン(外線リモート操作不可、自動戻りなし)																						
	1	リモコン(外線リモート操作不可、自動戻りあり)																						
	2	リモコン(外線リモート操作可、自動戻りなし)																						
	3	外部音源起動端子																						
	4	高音音量ベル																						
	6	停電監視																						
	7	リモコン(外線リモート操作可、自動戻りあり)																						
	8	モータ機能付きリモコン(外線リモート操作不可)																						
	9	モータ機能付きリモコン(外線リモート操作可)																						
* 9251	[リモコンの自動戻り時間]																				[リモコン01～20] 0:1～2秒			
	D ₀ D ₀		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12										
	対象リモコン		リモコン01	リモコン02	リモコン03	リモコン04	リモコン05	リモコン06	リモコン07	リモコン08	リモコン09	リモコン10	リモコン11	リモコン12										
	D ₁ 自動戻り時間(秒)																							
	D ₀ D ₀		13	14	15	16	17	18	19	20														
	対象リモコン		リモコン13	リモコン14	リモコン15	リモコン16	リモコン17	リモコン18	リモコン19	リモコン20														
	D ₁ 自動戻り時間(秒)																							
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																							
	D ₁		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
	自動戻り時間(秒)		1～2	2～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11												
* 9252	[設定完了アナウンスの有無] ※空欄該当部分をマーク																				3:あり (リモート操作時+ 特番操作時+ ボタンの操作時)			
	D アナウンス	0	なし																					
		1	あり(リモート操作時)																					
		2	あり(リモート操作時+特番操作時)																					
		3	あり(リモート操作時+特番操作時+ボタンの操作時)																					
* 9253	[リモコン設定時の設定完了アナウンス種別]																				900:固定メッセージ			
	D ₀ D ₀		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12										
	対象リモコン		リモコン01	リモコン02	リモコン03	リモコン04	リモコン05	リモコン06	リモコン07	リモコン08	リモコン09	リモコン10	リモコン11	リモコン12										
	D ₁ 区分	0	OFF時																					
		1	ON時																					
	D ₀ D ₀		13	14	15	16	17	18	19	20														
	対象リモコン		リモコン13	リモコン14	リモコン15	リモコン16	リモコン17	リモコン18	リモコン19	リモコン20														
	D ₁ 区分	0	OFF時																					
		1	ON時																					
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入																							
	D ₂ D ₂ D ₂		000		001～300					900		901					902							
	送出メッセージの種類		メッセージなし (3-1版～)		システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)					固定メッセージ		固定メッセージ (電気錠解除用) (3-1版～)					固定メッセージ (電気錠ロック用) (3-1版～)							

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ				初期値
* 9260	[センサの設定] ※空欄該当部分をマーク				[センサ01] 1:センサ入力 [センサ02～04] 0:通常 [センサ05～20] 1:センサ入力
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)	01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ﾄﾞﾌﾞﾙC)	03 センサ03(ﾄﾞﾌﾞﾙB)	04 センサ04(ﾄﾞﾌﾞﾙA)
	D ₁ 用途	0 通常			
		1 センサ入力			
		2 センサリセット			
		3 地震速報用			
		4 非常警報用			
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)	05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08
	D ₁ 用途	0 通常			
		1 センサ入力			
		2 センサリセット			
		3 地震速報用			
		4 非常警報用			
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)	09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12
	D ₁ 用途	0 通常			
		1 センサ入力			
		2 センサリセット			
		3 地震速報用			
		4 非常警報用			
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)	13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16
	D ₁ 用途	0 通常			
		1 センサ入力			
		2 センサリセット			
		3 地震速報用			
		4 非常警報用			
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)	17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20
	D ₁ 用途	0 通常			
		1 センサ入力			
		2 センサリセット			
		3 地震速報用			
		4 非常警報用			
* 9261	[センサの起動条件] ※空欄該当部分をマーク				0:ショート
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)	01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ﾄﾞﾌﾞﾙC)	03 センサ03(ﾄﾞﾌﾞﾙB)	04 センサ04(ﾄﾞﾌﾞﾙA)
	D ₁ 起動条件	0 ショート			
		1 オープン			
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)	05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08
	D ₁ 起動条件	0 ショート			
		1 オープン			
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)	09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12
	D ₁ 起動条件	0 ショート			
		1 オープン			
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)	13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16
	D ₁ 起動条件	0 ショート			
		1 オープン			
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)	17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20
	D ₁ 起動条件	0 ショート			
		1 オープン			

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ				初期値
* 9262	[センサノドアホンのリモコン連動] (1/2: センサ01~12) ※空欄該当部分をマーク				00: リモコン連動なし
D ₀ D ₀ センサ番号 (入力端子)	01		02	03	04
	センサ01 (夜間切替)		センサ02 (ドアホンのC)	センサ03 (ドアホンのB)	センサ04 (ドアホンのA)
	00	リモコン連動なし			
	01	リモコン01			
	02	リモコン02			
	03	リモコン03			
	04	リモコン04			
	05	リモコン05			
	06	リモコン06			
	07	リモコン07			
	08	リモコン08			
	09	リモコン09			
	10	リモコン10			
	11	リモコン11			
	12	リモコン12			
	13	リモコン13			
	14	リモコン14			
	15	リモコン15			
	16	リモコン16			
	17	リモコン17			
	18	リモコン18			
	19	リモコン19			
	20	リモコン20			
D ₁ D ₁ 対象 リモコン	05		06	07	08
	センサ05		センサ06	センサ07	センサ08
	00	リモコン連動なし			
	01	リモコン01			
	02	リモコン02			
	03	リモコン03			
	04	リモコン04			
	05	リモコン05			
	06	リモコン06			
	07	リモコン07			
	08	リモコン08			
	09	リモコン09			
	10	リモコン10			
	11	リモコン11			
	12	リモコン12			
	13	リモコン13			
	14	リモコン14			
	15	リモコン15			
	16	リモコン16			
	17	リモコン17			
	18	リモコン18			
	19	リモコン19			
	20	リモコン20			
D ₀ D ₀ センサ番号 (入力端子)	09		10	11	12
	センサ09		センサ10	センサ11	センサ12
	00	リモコン連動なし			
	01	リモコン01			
	02	リモコン02			
	03	リモコン03			
	04	リモコン04			
	05	リモコン05			
	06	リモコン06			
	07	リモコン07			
	08	リモコン08			
	09	リモコン09			
	10	リモコン10			
	11	リモコン11			
	12	リモコン12			
	13	リモコン13			
	14	リモコン14			
	15	リモコン15			
	16	リモコン16			
	17	リモコン17			
	18	リモコン18			
	19	リモコン19			
	20	リモコン20			
D ₁ D ₁ 対象 リモコン	09		10	11	12
	センサ09		センサ10	センサ11	センサ12
	00	リモコン連動なし			
	01	リモコン01			
	02	リモコン02			
	03	リモコン03			
	04	リモコン04			
	05	リモコン05			
	06	リモコン06			
	07	リモコン07			
	08	リモコン08			
	09	リモコン09			
	10	リモコン10			
	11	リモコン11			
	12	リモコン12			
	13	リモコン13			
	14	リモコン14			
	15	リモコン15			
	16	リモコン16			
	17	リモコン17			
	18	リモコン18			
	19	リモコン19			
	20	リモコン20			

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ					初期値
* 9262	[センサノドアホンのリモコン連動] (2/2: センサ13~20) ※空欄該当部分をマ-ク					00:リモコン連動なし
D ₀ D ₀ センサ番号 (入力端子)		13	14	15	16	
		センサ13	センサ14	センサ15	センサ16	
	00	リモコン連動なし				
	01	リモコン01				
	02	リモコン02				
	03	リモコン03				
	04	リモコン04				
	05	リモコン05				
	06	リモコン06				
	07	リモコン07				
	08	リモコン08				
	09	リモコン09				
	10	リモコン10				
	11	リモコン11				
	12	リモコン12				
	13	リモコン13				
	14	リモコン14				
	15	リモコン15				
	16	リモコン16				
	17	リモコン17				
	18	リモコン18				
	19	リモコン19				
	20	リモコン20				
D ₁ D ₁ 対象 リモコン		17	18	19	20	
		センサ17	センサ18	センサ19	センサ20	
	00	リモコン連動なし				
	01	リモコン01				
	02	リモコン02				
	03	リモコン03				
	04	リモコン04				
	05	リモコン05				
	06	リモコン06				
	07	リモコン07				
	08	リモコン08				
	09	リモコン09				
	10	リモコン10				
	11	リモコン11				
	12	リモコン12				
	13	リモコン13				
	14	リモコン14				
	15	リモコン15				
	16	リモコン16				
	17	リモコン17				
	18	リモコン18				
	19	リモコン19				
	20	リモコン20				

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値	
* 9263	[センサ検出時の鳴動電話機] (1/2：センサ01～10) ※空欄に電話番号 (外線の場合) または電話機収容位置等 (内線の場合) を記入										[項番1～3] 設定なし [項番4～6] 000:設定なし	
	D ₀ D ₀ センサ番号 (入力端子)		D ₁ 項番	D ₂ …D ₂ 鳴動電話機								
	01	センサ01 (夜間切替)	1 (外線)									
			2 (外線)									
			3 (外線)									
			4 (内線)									
			5 (内線)									
			6 (内線)									
	02	センサ02 (ト*アホンC)	1 (外線)									
			2 (外線)									
			3 (外線)									
			4 (内線)									
			5 (内線)									
			6 (内線)									
	03	センサ03 (ト*アホンB)	1 (外線)									
			2 (外線)									
			3 (外線)									
			4 (内線)									
			5 (内線)									
			6 (内線)									
	04	センサ04 (ト*アホンA)	1 (外線)									
			2 (外線)									
			3 (外線)									
			4 (内線)									
			5 (内線)									
			6 (内線)									
	05	センサ05	1 (外線)									
			2 (外線)									
			3 (外線)									
			4 (内線)									
			5 (内線)									
			6 (内線)									
	06	センサ06	1 (外線)									
			2 (外線)									
			3 (外線)									
			4 (内線)									
			5 (内線)									
			6 (内線)									
	07	センサ07	1 (外線)									
			2 (外線)									
			3 (外線)									
			4 (内線)									
			5 (内線)									
			6 (内線)									
	08	センサ08	1 (外線)									
			2 (外線)									
			3 (外線)									
			4 (内線)									
			5 (内線)									
			6 (内線)									
	09	センサ09	1 (外線)									
			2 (外線)									
			3 (外線)									
			4 (内線)									
			5 (内線)									
			6 (内線)									
	10	センサ10	1 (外線)									
			2 (外線)									
			3 (外線)									
			4 (内線)									
			5 (内線)									
			6 (内線)									

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9263	[センサ検出時の鳴動電話機] (2/2: センサ11~20) ※空欄に電話番号 (外線の場合) または電話機収容位置等 (内線の場合) を記入										[項番1~3] 設定なし [項番4~6] 000:設定なし
D ₀ D ₀ センサ番号 (入力端子)		D ₁ 項番	D ₂ ...D ₂ 鳴動電話機								
11	センサ11	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
12	センサ12	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
13	センサ13	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
14	センサ14	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
15	センサ15	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
16	センサ16	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
17	センサ17	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
18	センサ18	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
19	センサ19	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									
20	センサ20	1 (外線)									
		2 (外線)									
		3 (外線)									
		4 (内線)									
		5 (内線)									
		6 (内線)									

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ								初期値		
* 9264	[センサ着信時の鳴動音]								00:着信警報音		
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト ⁺ アホンC)	03 センサ03(ト ⁺ アホンB)	04 センサ04(ト ⁺ アホンA)					
	D ₁ D ₁ 鳴動音										
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08					
	D ₁ D ₁ 鳴動音										
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12					
	D ₁ D ₁ 鳴動音										
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16					
	D ₁ D ₁ 鳴動音										
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20					
	D ₁ D ₁ 鳴動音										
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入										
	D ₁ D ₁		00	11~17 着信音 11~17 (IR)	21~27 着信音 21~27 (SIR)	31~37 着信音 31~37 (120INT)	41~47 着信音 41~47 (240INT/30INT)	51~53 着信音 51~53 (メロディ1~3)		54 外部音源	
	* 9265	[センサ着信時の鳴動時間]								1:60秒	
		D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト ⁺ アホンC)	03 センサ03(ト ⁺ アホンB)	04 センサ04(ト ⁺ アホンA)				
D ₁ 鳴動時間											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08						
D ₁ 鳴動時間											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12						
D ₁ 鳴動時間											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16						
D ₁ 鳴動時間											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20						
D ₁ 鳴動時間											
※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
D ₁		0	1	2	3						
鳴動時間		30秒	60秒	120秒	5秒						
* 9266		[センサ着信通知時のメッセージ]									900:固定メッセージ
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト ⁺ アホンC)	03 センサ03(ト ⁺ アホンB)	04 センサ04(ト ⁺ アホンA)					
	D ₁ D ₁ D ₁ 通知時のメッセージ										
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08					
	D ₁ D ₁ D ₁ 通知時のメッセージ										
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12					
	D ₁ D ₁ D ₁ 通知時のメッセージ										
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16					
	D ₁ D ₁ D ₁ 通知時のメッセージ										
	D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20					
	D ₁ D ₁ D ₁ 通知時のメッセージ										
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入										
	D ₁ D ₁ D ₁		001~300		900	999					
	通知時のメッセージ		システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)		固定メッセージ	外部音源					

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9267	[センサ着信時の通知メッセージ送出時間]										1:8秒
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト [*] アホンC)	03 センサ03(ト [*] アホンB)	04 センサ04(ト [*] アホンA)						
D ₁ メッセージ送出時間											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08						
D ₁ メッセージ送出時間											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12						
D ₁ メッセージ送出時間											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16						
D ₁ メッセージ送出時間											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20						
D ₁ メッセージ送出時間											
※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
D ₁		0	1	2	3						
メッセージ送出時間		4秒	8秒	12秒	16秒						
* 9268	[センサ着信時の音声メッセージ着信]										000:着信音 (* 9264)
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト [*] アホンC)	03 センサ03(ト [*] アホンB)	04 センサ04(ト [*] アホンA)						
D ₁ D ₁ D ₁ 着信音											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08						
D ₁ D ₁ D ₁ 着信音											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12						
D ₁ D ₁ D ₁ 着信音											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16						
D ₁ D ₁ D ₁ 着信音											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20						
D ₁ D ₁ D ₁ 着信音											
※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
D ₁ D ₁ D ₁		000	001~300			900					
着信音		着信音 (* 9264)	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)			固定メッセージ					
* 9269	[センサ着信不応答時のリトライ間隔]										1:1分
D		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
リトライ間隔		1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分	8分	9分	
* 9270	[センサ検出の夜間切替連動] ※空欄にテナント番号(0:連動なし, 01~48)を記入										0:連動なし
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト [*] アホンC)	03 センサ03(ト [*] アホンB)	04 センサ04(ト [*] アホンA)						
D ₁ D ₁ テナント番号											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08						
D ₁ D ₁ テナント番号											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12						
D ₁ D ₁ テナント番号											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16						
D ₁ D ₁ テナント番号											
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20						
D ₁ D ₁ テナント番号											

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ								初期値																	
* 9271	[センサ夜間連動時のセンサ遅延タイマ]								0:10秒																	
	D ₀ D ₀	01		02		03		04																		
	センサ番号(入力端子)	センサ01(夜間切替)		センサ02(ト [*] アホンC)		センサ03(ト [*] アホンB)		センサ04(ト [*] アホンA)																		
	D ₁ 遅延タイマ																									
	D ₀ D ₀	05		06		07		08																		
	センサ番号(入力端子)	センサ05		センサ06		センサ07		センサ08																		
	D ₁ 遅延タイマ																									
	D ₀ D ₀	09		10		11		12																		
	センサ番号(入力端子)	センサ09		センサ10		センサ11		センサ12																		
	D ₁ 遅延タイマ																									
	D ₀ D ₀	13		14		15		16																		
	センサ番号(入力端子)	センサ13		センサ14		センサ15		センサ16																		
D ₁ 遅延タイマ																										
D ₀ D ₀	17		18		19		20																			
センサ番号(入力端子)	センサ17		センサ18		センサ19		センサ20																			
D ₁ 遅延タイマ																										
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																										
<table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>遅延タイマ</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>1分</td><td>2分</td><td>4分</td><td>なし</td></tr></table>									D ₁	0	1	2	3	4	5	6	遅延タイマ	10秒	20秒	30秒	1分	2分	4分	なし		
D ₁	0	1	2	3	4	5	6																			
遅延タイマ	10秒	20秒	30秒	1分	2分	4分	なし																			
* 9272	[センサ夜間連動時のセンサ遅延タイマ(発信時)]								0: * 9271と共通																	
	D ₀ D ₀	01		02		03		04																		
	センサ番号(入力端子)	センサ01(夜間切替)		センサ02(ト [*] アホンC)		センサ03(ト [*] アホンB)		センサ04(ト [*] アホンA)																		
	D ₁ 遅延タイマ																									
	D ₀ D ₀	05		06		07		08																		
	センサ番号(入力端子)	センサ05		センサ06		センサ07		センサ08																		
	D ₁ 遅延タイマ																									
	D ₀ D ₀	09		10		11		12																		
	センサ番号(入力端子)	センサ09		センサ10		センサ11		センサ12																		
	D ₁ 遅延タイマ																									
	D ₀ D ₀	13		14		15		16																		
	センサ番号(入力端子)	センサ13		センサ14		センサ15		センサ16																		
D ₁ 遅延タイマ																										
D ₀ D ₀	17		18		19		20																			
センサ番号(入力端子)	センサ17		センサ18		センサ19		センサ20																			
D ₁ 遅延タイマ																										
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																										
<table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>遅延タイマ</td><td>* 9271と共通</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>なし</td></tr></table>									D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	遅延タイマ	* 9271と共通	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	なし
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7																		
遅延タイマ	* 9271と共通	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	なし																		
* 9273	[センサ毎の不在時自動ハンズフリー連動電話機]								000: 連動なし																	
	※空欄に連動電話機の収容位置(101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756、連動なしは000)を記入																									
	D ₀ D ₀	01		02		03		04																		
	センサ番号(入力端子)	センサ01(夜間切替)		センサ02(ト [*] アホンC)		センサ03(ト [*] アホンB)		センサ04(ト [*] アホンA)																		
	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																									
	D ₀ D ₀	05		06		07		08																		
	センサ番号(入力端子)	センサ05		センサ06		センサ07		センサ08																		
	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																									
	D ₀ D ₀	09		10		11		12																		
	センサ番号(入力端子)	センサ09		センサ10		センサ11		センサ12																		
	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																									
	D ₀ D ₀	13		14		15		16																		
センサ番号(入力端子)	センサ13		センサ14		センサ15		センサ16																			
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																										
D ₀ D ₀	17		18		19		20																			
センサ番号(入力端子)	センサ17		センサ18		センサ19		センサ20																			
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																										

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ					初期値																					
* 9274	[センサ着信外線通知発信用の外線自動発信番号] ※空欄該当部分に外線自動発信番号(最大4桁)を記入(*, #も設定可能 5-1版~)					0																					
<table><tr><td colspan="2">D₀D₀ センサ番号(入力端子)</td><td>01 センサ01(夜間切替)</td><td>02 センサ02(ト*アホンC)</td><td>03 センサ03(ト*アホンB)</td><td>04 センサ04(ト*アホンA)</td></tr><tr><td rowspan="3">D₁ 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト*アホンC)	03 センサ03(ト*アホンB)	04 センサ04(ト*アホンA)	D ₁ 項番	1					2					3				
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト*アホンC)	03 センサ03(ト*アホンB)	04 センサ04(ト*アホンA)																						
D ₁ 項番	1																										
	2																										
	3																										
<table><tr><td colspan="2">D₀D₀ センサ番号(入力端子)</td><td>05 センサ05</td><td>06 センサ06</td><td>07 センサ07</td><td>08 センサ08</td></tr><tr><td rowspan="3">D₁ 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08	D ₁ 項番	1					2					3				
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08																						
D ₁ 項番	1																										
	2																										
	3																										
<table><tr><td colspan="2">D₀D₀ センサ番号(入力端子)</td><td>09 センサ09</td><td>10 センサ10</td><td>11 センサ11</td><td>12 センサ12</td></tr><tr><td rowspan="3">D₁ 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12	D ₁ 項番	1					2					3				
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12																						
D ₁ 項番	1																										
	2																										
	3																										
<table><tr><td colspan="2">D₀D₀ センサ番号(入力端子)</td><td>13 センサ13</td><td>14 センサ14</td><td>15 センサ15</td><td>16 センサ16</td></tr><tr><td rowspan="3">D₁ 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16	D ₁ 項番	1					2					3				
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16																						
D ₁ 項番	1																										
	2																										
	3																										
<table><tr><td colspan="2">D₀D₀ センサ番号(入力端子)</td><td>17 センサ17</td><td>18 センサ18</td><td>19 センサ19</td><td>20 センサ20</td></tr><tr><td rowspan="3">D₁ 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20	D ₁ 項番	1					2					3				
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20																						
D ₁ 項番	1																										
	2																										
	3																										
* 9275	[センサ検出時の画像サーバへのアラーム通知の有無] ※空欄該当部分をマーク					0:なし																					
<table><tr><td colspan="2">D₀D₀ センサ番号(入力端子)</td><td>01 センサ01(夜間切替)</td><td>02 センサ02(ト*アホンC)</td><td>03 センサ03(ト*アホンB)</td><td>04 センサ04(ト*アホンA)</td></tr><tr><td rowspan="2">D₁ アラーム通知</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト*アホンC)	03 センサ03(ト*アホンB)	04 センサ04(ト*アホンA)	D ₁ アラーム通知	0	なし				1	あり								
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		01 センサ01(夜間切替)	02 センサ02(ト*アホンC)	03 センサ03(ト*アホンB)	04 センサ04(ト*アホンA)																						
D ₁ アラーム通知	0	なし																									
	1	あり																									
<table><tr><td colspan="2">D₀D₀ センサ番号(入力端子)</td><td>05 センサ05</td><td>06 センサ06</td><td>07 センサ07</td><td>08 センサ08</td></tr><tr><td rowspan="2">D₁ アラーム通知</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08	D ₁ アラーム通知	0	なし				1	あり								
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		05 センサ05	06 センサ06	07 センサ07	08 センサ08																						
D ₁ アラーム通知	0	なし																									
	1	あり																									
<table><tr><td colspan="2">D₀D₀ センサ番号(入力端子)</td><td>09 センサ09</td><td>10 センサ10</td><td>11 センサ11</td><td>12 センサ12</td></tr><tr><td rowspan="2">D₁ アラーム通知</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12	D ₁ アラーム通知	0	なし				1	あり								
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		09 センサ09	10 センサ10	11 センサ11	12 センサ12																						
D ₁ アラーム通知	0	なし																									
	1	あり																									
<table><tr><td colspan="2">D₀D₀ センサ番号(入力端子)</td><td>13 センサ13</td><td>14 センサ14</td><td>15 センサ15</td><td>16 センサ16</td></tr><tr><td rowspan="2">D₁ アラーム通知</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16	D ₁ アラーム通知	0	なし				1	あり								
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		13 センサ13	14 センサ14	15 センサ15	16 センサ16																						
D ₁ アラーム通知	0	なし																									
	1	あり																									
<table><tr><td colspan="2">D₀D₀ センサ番号(入力端子)</td><td>17 センサ17</td><td>18 センサ18</td><td>19 センサ19</td><td>20 センサ20</td></tr><tr><td rowspan="2">D₁ アラーム通知</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20	D ₁ アラーム通知	0	なし				1	あり								
D ₀ D ₀ センサ番号(入力端子)		17 センサ17	18 センサ18	19 センサ19	20 センサ20																						
D ₁ アラーム通知	0	なし																									
	1	あり																									

外部機器に関するコマンド

コマンド		データ										初期値	
* 9280		[集合廊下灯配下のインターホン登録]										000,000,000,000,000:	
(3-1版~)		※空欄に集合廊下灯収容位置およびインターホン1収容位置～インターホン4収容位置を記入										設定なし	
D ₀ D ₀		D ₁ D ₁ D ₁	D ₂ D ₂ D ₂	D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄	D ₅ D ₅ D ₅	D ₀ D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	D ₂ D ₂ D ₂	D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄	D ₅ D ₅ D ₅	
項番		集合廊下灯 収容位置	インターホン1 収容位置	インターホン2 収容位置	インターホン3 収容位置	インターホン4 収容位置	項番	集合廊下灯 収容位置	インターホン1 収容位置	インターホン2 収容位置	インターホン3 収容位置	インターホン4 収容位置	
01							41						
02							42						
03							43						
04							44						
05							45						
06							46						
07							47						
08							48						
09							49						
10							50						
11							51						
12							52						
13							53						
14							54						
15							55						
16							56						
17							57						
18							58						
19							59						
20							60						
21							61						
22							62						
23							63						
24							64						
25							65						
26							66						
27							67						
28							68						
29							69						
30							70						
31							71						
32							72						
33							73						
34							74						
35							75						
36							76						
37							77						
38							78						
39							79						
40							80						

* 9281		[集合廊下灯復旧操作時のインターホン側復旧動作]										0:復旧不可	
(3-1版~)		D	0	1	2	3	4						
		復旧 動作	復旧 不可	呼出中のみ 復旧可	通話中のみ 復旧可	呼出中/通話中の 復旧可	インターホン毎の復旧ボタンと同一 (*887に従う)						

外部機器に関するコマンド

コマンド

* 9282
3-1版~

データ

[集合廊下灯の個別表示灯表示パターン]

D ₀ D ₀ インターホおよびトイレ用内線の状態		D ₁ ランプ色	D ₂ 表示パターン	初期値
01	状態番号01 : 空きで呼出ランプ OFF			1, 0 : 赤色, 消灯
02	状態番号02 : 通話中			1, 7 : 赤色, 点灯
03	状態番号03 : 空きで呼出ランプ ON			1, 6 : 赤色, 保留アラーム
04	状態番号04 : 呼出中 (呼出ボタン/呼出握りボタン)			3, 2 : 緑色, 60INT
05	状態番号05 : 呼出中 (脱落呼出)			3, 2 : 緑色, 60INT
06	状態番号06 : 呼出中 (ワイヤレス呼出ボタンA)			3, 2 : 緑色, 60INT
07	状態番号07 : 呼出中 (ワイヤレス呼出ボタンB)			3, 2 : 緑色, 60INT
08	状態番号08 : 呼出中 (ワイヤレス呼出ボタンC)			3, 2 : 緑色, 60INT
09	状態番号09 : 呼出中 (ワイヤレス呼出ボタンD)			3, 2 : 緑色, 60INT
10	状態番号10 : 呼出中 (セマ)			3, 2 : 緑色, 60INT
11	状態番号11 : 呼出中 (セマB)			3, 2 : 緑色, 60INT

※空欄に設定データ(下表参照)を記入

D ₁	1	2	3	4	5	6	7
ランプ色	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色

D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7
表示パターン	消灯	30INT	60INT	240INT	マイホールド	マイライン	保留アラーム	点灯

初期値

左表参照

* 9283
3-1版~

データ

[集合廊下灯の代表表示灯表示パターン]

D ₀ D ₀ インターホおよびトイレ用内線の状態		D ₁ ランプ色	D ₂ 表示パターン	初期値
01	状態番号01 : すべて空きで呼出ランプ OFF			1, 0 : 赤色, 消灯
02	状態番号02 : 通話中 (+空きで呼出ランプ OFF)			1, 7 : 赤色, 点灯
03	状態番号03 : 空きで呼出ランプ ON (+状態番号01または状態番号02)			1, 6 : 赤色, 保留アラーム
04	状態番号04 : 呼出中 (+状態番号01または状態番号02)			3, 2 : 緑色, 60INT
05	状態番号05 : 空きで呼出ランプ ON+呼出中 (+状態番号01または状態番号02)			1, 2 : 赤色, 60INT

※空欄に設定データ(下表参照)を記入

D ₁	1	2	3	4	5	6	7
ランプ色	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色

D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7
表示パターン	消灯	30INT	60INT	240INT	マイホールド	マイライン	保留アラーム	点灯

初期値

左表参照

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9285 (6-1版~)	[ワイヤレス開閉センサ開き検知時の呼出有無] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:呼出なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂	0	呼出なし																			
呼出有無	1	呼出あり																			

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9286 (6-1版～)	[ワイヤレス人感センサ動き検知時の呼出有無] ※空欄該当部分をマ-ク																				0:呼出なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂	0 呼出なし																				
呼出有無	1 呼出あり																				

外部機器に関するコマンド

コマンド

データ

初期値

* 9287
6-1版～

[ワイヤレス温湿度センサ室温警戒時の呼出有無] (2/2：収容位置301～364、401～464)

0, 0:呼出なし

D₀D₀D₀ 収容位置

301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320

D₂
高温・高温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

3危険レベルで呼出

D₃
低温・低温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

D₀D₀D₀ 収容位置

321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340

D₂
高温・高温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

3危険レベルで呼出

D₃
低温・低温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

D₀D₀D₀ 収容位置

341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360

D₂
高温・高温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

3危険レベルで呼出

D₃
低温・低温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

D₀D₀D₀ 収容位置

361362363364

D₂
高温・高温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

3危険レベルで呼出

D₃
低温・低温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

D₀D₀D₀ 収容位置

401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420

D₂
高温・高温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

3危険レベルで呼出

D₃
低温・低温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

D₀D₀D₀ 収容位置

421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440

D₂
高温・高温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

3危険レベルで呼出

D₃
低温・低温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

D₀D₀D₀ 収容位置

441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460

D₂
高温・高温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

3危険レベルで呼出

D₃
低温・低温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

D₀D₀D₀ 収容位置

461462463464

D₂
高温・高温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

3危険レベルで呼出

D₃
低温・低温検知時の
呼出有無

0呼出なし

1警戒レベルで呼出

2嚴重警戒レベルで呼出

外部機器に関するコマンド

[illegible]

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9290 (3-1版~)	[ワイヤレスボタン接続装置の呼出操作時鳴動音] (1/2: 収容位置101~164、201~264)																				2, 1, 2: 中, パターン1, 電話機応答まで
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D ₂		0	1	2	3																
鳴動音量		無音	小	中	大																
D ₃		1	2	3																	
鳴動パターン		パターン1	パターン2	パターン3																	
D ₄		0	1	2	3																
鳴動時間		4秒	10秒	電話機応答まで	呼出ランプ連動																

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9290 3-1版～	[ワイヤレスボタン接続装置の呼出操作時鳴動音] (2/2 : 収容位置301～364、401～464)																				2, 1, 2: 中, パターン1, 電話機応答まで
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂ 鳴動音量																					
D ₃ 鳴動パターン																					
D ₄ 鳴動時間																					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																					
D ₂		0	1	2	3																
鳴動音量		無音	小	中	大																
D ₃		1	2	3																	
鳴動パターン		パターン1	パターン2	パターン3																	
D ₄		0	1	2	3																
鳴動時間		4秒	10秒	電話機応答まで	呼出ランプ連動																

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																	初期値			
* 9291 3-1版~	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の着信表示] (1/4: 収容位置101~164)																	0: SW-A~SW-H			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂ 呼出ボタ	1 呼出ボタA																				
	2 呼出ボタB																				
	3 呼出ボタC																				
	4 呼出ボタD																				
	5 呼出ボタE																				
	6 呼出ボタF																				
	7 呼出ボタG																				
	8 呼出ボタH																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂ 呼出ボタ	1 呼出ボタA																				
	2 呼出ボタB																				
	3 呼出ボタC																				
	4 呼出ボタD																				
	5 呼出ボタE																				
	6 呼出ボタF																				
	7 呼出ボタG																				
	8 呼出ボタH																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂ 呼出ボタ	1 呼出ボタA																				
	2 呼出ボタB																				
	3 呼出ボタC																				
	4 呼出ボタD																				
	5 呼出ボタE																				
	6 呼出ボタF																				
	7 呼出ボタG																				
	8 呼出ボタH																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂ 呼出ボタ	1 呼出ボタA																				
	2 呼出ボタB																				
	3 呼出ボタC																				
	4 呼出ボタD																				
	5 呼出ボタE																				
	6 呼出ボタF																				
	7 呼出ボタG																				
	8 呼出ボタH																				
※D ₂ (呼出ボタ) 毎にD ₃ のデータ(下表参照)を記入																					
D ₃		0	1	2	3	4	5~9														
表示文字		SW-A~SW-H	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5														

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 9291 3-1版~	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の着信表示] (2/4: 収容位置201~264)																				0:SW-A~SW-H			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220			
D ₂ 呼出ボタ	1 呼出ボタA																							
	2 呼出ボタB																							
	3 呼出ボタC																							
	4 呼出ボタD																							
	5 呼出ボタE																							
	6 呼出ボタF																							
	7 呼出ボタG																							
	8 呼出ボタH																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240			
D ₂ 呼出ボタ	1 呼出ボタA																							
	2 呼出ボタB																							
	3 呼出ボタC																							
	4 呼出ボタD																							
	5 呼出ボタE																							
	6 呼出ボタF																							
	7 呼出ボタG																							
	8 呼出ボタH																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260			
D ₂ 呼出ボタ	1 呼出ボタA																							
	2 呼出ボタB																							
	3 呼出ボタC																							
	4 呼出ボタD																							
	5 呼出ボタE																							
	6 呼出ボタF																							
	7 呼出ボタG																							
	8 呼出ボタH																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																			
D ₂ 呼出ボタ	1 呼出ボタA																							
	2 呼出ボタB																							
	3 呼出ボタC																							
	4 呼出ボタD																							
	5 呼出ボタE																							
	6 呼出ボタF																							
	7 呼出ボタG																							
	8 呼出ボタH																							
※D ₂ (呼出ボタ) 毎にD ₃ のデータ(下表参照)を記入																								
D ₃		0		1	2	3	4	5~9																
表示文字		SW-A~SW-H		浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5																

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 9291 (3-1版~)	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の着信表示] (3/4: 収容位置301~364)																				0: SW-A~SW-H			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320			
D ₂ 呼出ボ`タ	1 呼出ボ`タA																							
	2 呼出ボ`タB																							
	3 呼出ボ`タC																							
	4 呼出ボ`タD																							
	5 呼出ボ`タE																							
	6 呼出ボ`タF																							
	7 呼出ボ`タG																							
	8 呼出ボ`タH																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340			
D ₂ 呼出ボ`タ	1 呼出ボ`タA																							
	2 呼出ボ`タB																							
	3 呼出ボ`タC																							
	4 呼出ボ`タD																							
	5 呼出ボ`タE																							
	6 呼出ボ`タF																							
	7 呼出ボ`タG																							
	8 呼出ボ`タH																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360			
D ₂ 呼出ボ`タ	1 呼出ボ`タA																							
	2 呼出ボ`タB																							
	3 呼出ボ`タC																							
	4 呼出ボ`タD																							
	5 呼出ボ`タE																							
	6 呼出ボ`タF																							
	7 呼出ボ`タG																							
	8 呼出ボ`タH																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																			
D ₂ 呼出ボ`タ	1 呼出ボ`タA																							
	2 呼出ボ`タB																							
	3 呼出ボ`タC																							
	4 呼出ボ`タD																							
	5 呼出ボ`タE																							
	6 呼出ボ`タF																							
	7 呼出ボ`タG																							
	8 呼出ボ`タH																							
※D ₂ (呼出ボ`タ) 毎にD ₃ のデ`タ(下表参照)を記入																								
D ₃		0	1	2	3	4	5~9																	
表示文字		SW-A~SW-H	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1~5																	

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 9291 3-1版～	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の着信表示] (4/4: 収容位置401～464)																				0: SW-A～SW-H			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420			
D ₂ 呼出ボタ	1 呼出ボタA																							
	2 呼出ボタB																							
	3 呼出ボタC																							
	4 呼出ボタD																							
	5 呼出ボタE																							
	6 呼出ボタF																							
	7 呼出ボタG																							
	8 呼出ボタH																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440			
D ₂ 呼出ボタ	1 呼出ボタA																							
	2 呼出ボタB																							
	3 呼出ボタC																							
	4 呼出ボタD																							
	5 呼出ボタE																							
	6 呼出ボタF																							
	7 呼出ボタG																							
	8 呼出ボタH																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460			
D ₂ 呼出ボタ	1 呼出ボタA																							
	2 呼出ボタB																							
	3 呼出ボタC																							
	4 呼出ボタD																							
	5 呼出ボタE																							
	6 呼出ボタF																							
	7 呼出ボタG																							
	8 呼出ボタH																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																			
D ₂ 呼出ボタ	1 呼出ボタA																							
	2 呼出ボタB																							
	3 呼出ボタC																							
	4 呼出ボタD																							
	5 呼出ボタE																							
	6 呼出ボタF																							
	7 呼出ボタG																							
	8 呼出ボタH																							
※D ₂ (呼出ボタ) 毎にD ₃ のデータ(下表参照)を記入																								
D ₃		0	1	2	3	4	5～9																	
表示文字		SW-A～SW-H	浴室	トイレ	居室	寝室	設定文字表示項番1～5																	

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9292 (3=1版~)	[ワイヤレスボタン接続装置で呼出時の応答メッセージ]																900: 固定メッセージ
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
	D ₂ D ₂ D ₂ 応答メッセージ																
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																	
D ₂ D ₂ D ₂		001~300										900					
応答メッセージ		システム応答メッセージ001~300 (可変音源)										固定メッセージ					

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ														初期値		
* 9294 (7-2版～)	[ワイヤレス開閉センサの電話機呼出規制時間]														0:0分		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	
D ₂ 呼出規制時間																	
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																	
D ₂	0～5	6	7	8	9												
呼出規制時間	0分～5分	10分	20分	30分	60分												

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9295 (7-2版~)	[ワイヤレス人感センサの電話機呼出規制時間]																0:0分
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	
D ₂ 呼出規制時間																	
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																	
D ₂	0~5	6	7	8	9												
呼出規制時間	0分~5分	10分	20分	30分	60分												

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9296 (7-2版~)	[ワイヤレス温湿度センサの電話機呼出規制時間]																6:10分
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	
D ₂ 呼出規制時間																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	
D ₂ 呼出規制時間																	
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																	
D ₂	0~5	6	7	8	9												
呼出規制時間	0分~5分	10分	20分	30分	60分												

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9297 (7-2版~)	[ワイヤレス開閉センサの電話機呼出時間帯設定] (1/2: 収容位置101~164、201~264)										0000, 0000, 1, 1 : 呼出あり
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼開始時刻	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 昼終了時刻	D ₄ 昼呼出有無	D ₅ 夜呼出有無	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼開始時刻	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 昼終了時刻	D ₄ 昼呼出有無	D ₅ 夜呼出有無	
	101					201					
	102					202					
	103					203					
	104					204					
	105					205					
	106					206					
	107					207					
	108					208					
	109					209					
	110					210					
	111					211					
	112					212					
	113					213					
	114					214					
	115					215					
	116					216					
	117					217					
	118					218					
	119					219					
	120					220					
	121					221					
	122					222					
	123					223					
	124					224					
	125					225					
	126					226					
	127					227					
	128					228					
	129					229					
	130					230					
	131					231					
	132					232					
	133					233					
	134					234					
	135					235					
	136					236					
	137					237					
	138					238					
	139					239					
	140					240					
	141					241					
	142					242					
	143					243					
	144					244					
	145					245					
	146					246					
	147					247					
	148					248					
	149					249					
	150					250					
	151					251					
	152					252					
	153					253					
	154					254					
	155					255					
	156					256					
	157					257					
	158					258					
	159					259					
	160					260					
	161					261					
	162					262					
	163					263					
	164					264					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ /D ₃ D ₃ D ₃ D ₃		0000~2359									
昼開始/終了時刻		00:00~23:59									
D ₄ /D ₅		0		1							
昼/夜呼出有無		呼出なし		呼出あり							

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9297 7-2版~	[ワイヤレス開閉センサの電話機呼出時間帯設定] (2/2: 収容位置301~364、401~464)										0000, 0000, 1, 1 :呼出あり
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼開始時刻	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 昼終了時刻	D ₄ 昼呼出有無	D ₅ 夜呼出有無	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼開始時刻	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 昼終了時刻	D ₄ 昼呼出有無	D ₅ 夜呼出有無	
	301					401					
	302					402					
	303					403					
	304					404					
	305					405					
	306					406					
	307					407					
	308					408					
	309					409					
	310					410					
	311					411					
	312					412					
	313					413					
	314					414					
	315					415					
	316					416					
	317					417					
	318					418					
	319					419					
	320					420					
	321					421					
	322					422					
	323					423					
	324					424					
	325					425					
	326					426					
	327					427					
	328					428					
	329					429					
	330					430					
	331					431					
	332					432					
	333					433					
	334					434					
	335					435					
	336					436					
	337					437					
	338					438					
	339					439					
	340					440					
	341					441					
	342					442					
	343					443					
	344					444					
	345					445					
	346					446					
	347					447					
	348					448					
	349					449					
	350					450					
	351					451					
	352					452					
	353					453					
	354					454					
	355					455					
	356					456					
	357					457					
	358					458					
	359					459					
	360					460					
	361					461					
	362					462					
	363					463					
	364					464					
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入										
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ /D ₃ D ₃ D ₃ D ₃		0000~2359								
	昼開始/終了時刻		00:00~23:59								
	D ₄ /D ₅		0		1						
	昼/夜呼出有無		呼出なし		呼出あり						

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9298 (7-2版~)	[ワイヤレス人感センサの電話機呼出時間帯設定] (1/2: 収容位置101~164、201~264)										0000, 0000, 1, 1 : 呼出あり
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼開始時刻	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 昼終了時刻	D ₄ 昼呼出有無	D ₅ 夜呼出有無	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼開始時刻	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 昼終了時刻	D ₄ 昼呼出有無	D ₅ 夜呼出有無	
	101					201					
	102					202					
	103					203					
	104					204					
	105					205					
	106					206					
	107					207					
	108					208					
	109					209					
	110					210					
	111					211					
	112					212					
	113					213					
	114					214					
	115					215					
	116					216					
	117					217					
	118					218					
	119					219					
	120					220					
	121					221					
	122					222					
	123					223					
	124					224					
	125					225					
	126					226					
	127					227					
	128					228					
	129					229					
	130					230					
	131					231					
	132					232					
	133					233					
	134					234					
	135					235					
	136					236					
	137					237					
	138					238					
	139					239					
	140					240					
	141					241					
	142					242					
	143					243					
	144					244					
	145					245					
	146					246					
	147					247					
	148					248					
	149					249					
	150					250					
	151					251					
	152					252					
	153					253					
	154					254					
	155					255					
	156					256					
	157					257					
	158					258					
	159					259					
	160					260					
	161					261					
	162					262					
	163					263					
	164					264					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ /D ₃ D ₃ D ₃ D ₃		0000~2359									
昼開始/終了時刻		00:00~23:59									
D ₄ /D ₅		0		1							
昼/夜呼出有無		呼出なし		呼出あり							

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9298 7-2版~	[ワイヤレス人感センサの電話機呼出時間帯設定] (2/2: 収容位置301~364、401~464)										0000, 0000, 1, 1 :呼出あり
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼開始時刻	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 昼終了時刻	D ₄ 昼呼出有無	D ₅ 夜呼出有無	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼開始時刻	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 昼終了時刻	D ₄ 昼呼出有無	D ₅ 夜呼出有無	
	301					401					
	302					402					
	303					403					
	304					404					
	305					405					
	306					406					
	307					407					
	308					408					
	309					409					
	310					410					
	311					411					
	312					412					
	313					413					
	314					414					
	315					415					
	316					416					
	317					417					
	318					418					
	319					419					
	320					420					
	321					421					
	322					422					
	323					423					
	324					424					
	325					425					
	326					426					
	327					427					
	328					428					
	329					429					
	330					430					
	331					431					
	332					432					
	333					433					
	334					434					
	335					435					
	336					436					
	337					437					
	338					438					
	339					439					
	340					440					
	341					441					
	342					442					
	343					443					
	344					444					
	345					445					
	346					446					
	347					447					
	348					448					
	349					449					
	350					450					
	351					451					
	352					452					
	353					453					
	354					454					
	355					455					
	356					456					
	357					457					
	358					458					
	359					459					
	360					460					
	361					461					
	362					462					
	363					463					
	364					464					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ /D ₃ D ₃ D ₃ D ₃		0000~2359									
昼開始/終了時刻		00:00~23:59									
D ₄ /D ₅		0		1							
昼/夜呼出有無		呼出なし		呼出あり							

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9299 (7-2版~)	[ワイヤレス温湿度センサの電話機呼出時間帯設定] (1/2: 収容位置101~164, 201~264)										0000, 0000, 1, 1 :呼出あり
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼開始時刻	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 昼終了時刻	D ₄ 昼呼出有無	D ₅ 夜呼出有無	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼開始時刻	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 昼終了時刻	D ₄ 昼呼出有無	D ₅ 夜呼出有無	
	101					201					
	102					202					
	103					203					
	104					204					
	105					205					
	106					206					
	107					207					
	108					208					
	109					209					
	110					210					
	111					211					
	112					212					
	113					213					
	114					214					
	115					215					
	116					216					
	117					217					
	118					218					
	119					219					
	120					220					
	121					221					
	122					222					
	123					223					
	124					224					
	125					225					
	126					226					
	127					227					
	128					228					
	129					229					
	130					230					
	131					231					
	132					232					
	133					233					
	134					234					
	135					235					
	136					236					
	137					237					
	138					238					
	139					239					
	140					240					
	141					241					
	142					242					
	143					243					
	144					244					
	145					245					
	146					246					
	147					247					
	148					248					
	149					249					
	150					250					
	151					251					
	152					252					
	153					253					
	154					254					
	155					255					
	156					256					
	157					257					
	158					258					
	159					259					
	160					260					
	161					261					
	162					262					
	163					263					
	164					264					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ /D ₃ D ₃ D ₃ D ₃		0000~2359									
昼開始/終了時刻		00:00~23:59									
D ₄ /D ₅		0		1							
昼/夜呼出有無		呼出なし		呼出あり							

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9299 7-2版~	[ワイヤレス温湿度センサの電話機呼出時間帯設定] (2/2: 収容位置301~364、401~464)										0000, 0000, 1, 1 :呼出あり
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼開始時刻	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 昼終了時刻	D ₄ 昼呼出有無	D ₅ 夜呼出有無	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼開始時刻	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 昼終了時刻	D ₄ 昼呼出有無	D ₅ 夜呼出有無	
	301					401					
	302					402					
	303					403					
	304					404					
	305					405					
	306					406					
	307					407					
	308					408					
	309					409					
	310					410					
	311					411					
	312					412					
	313					413					
	314					414					
	315					415					
	316					416					
	317					417					
	318					418					
	319					419					
	320					420					
	321					421					
	322					422					
	323					423					
	324					424					
	325					425					
	326					426					
	327					427					
	328					428					
	329					429					
	330					430					
	331					431					
	332					432					
	333					433					
	334					434					
	335					435					
	336					436					
	337					437					
	338					438					
	339					439					
	340					440					
	341					441					
	342					442					
	343					443					
	344					444					
	345					445					
	346					446					
	347					447					
	348					448					
	349					449					
	350					450					
	351					451					
	352					452					
	353					453					
	354					454					
	355					455					
	356					456					
	357					457					
	358					458					
	359					459					
	360					460					
	361					461					
	362					462					
	363					463					
	364					464					
※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ /D ₃ D ₃ D ₃ D ₃		0000~2359									
昼開始/終了時刻		00:00~23:59									
D ₄ /D ₅		0		1							
昼/夜呼出有無		呼出なし		呼出あり							

コマンド	データ	初期値
* 9300	[課金用電話番号の設定] ※空欄に電話番号(10～11桁)を記入 <div> <div>D・・・D</div> <div>課金用電話番号</div> </div>	0:設定なし
* 9301	[課金グループの設定] (1/2: 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にグループ番号(事務グループ 00～15、客室グループ 31～38)を記入	00:事務グループ 00
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 161 162 163 164		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 261 262 263 264		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 321 362 363 364		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 461 462 463 464		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740		
D ₂ D ₂ グループ		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756		
D ₂ D ₂ グループ		

課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 9301	<p>[課金グループの設定] (2/2: 収容位置801~928) ※空欄にグループ番号(事務グループ00~15、客室グループ31~38)を記入</p> <table border="1"> <tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>801</td><td>802</td><td>803</td><td>804</td><td>805</td><td>806</td><td>807</td><td>808</td><td>809</td><td>810</td><td>811</td><td>812</td><td>813</td><td>814</td><td>815</td><td>816</td><td>817</td><td>818</td><td>819</td><td>820</td></tr> <tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>821</td><td>822</td><td>823</td><td>824</td><td>825</td><td>826</td><td>827</td><td>828</td><td>829</td><td>830</td><td>831</td><td>832</td><td>833</td><td>834</td><td>835</td><td>836</td><td>837</td><td>838</td><td>839</td><td>840</td></tr> <tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>841</td><td>842</td><td>843</td><td>844</td><td>845</td><td>846</td><td>847</td><td>848</td><td>849</td><td>850</td><td>851</td><td>852</td><td>853</td><td>854</td><td>855</td><td>856</td><td>857</td><td>858</td><td>859</td><td>860</td></tr> <tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>861</td><td>862</td><td>863</td><td>864</td><td>865</td><td>866</td><td>867</td><td>868</td><td>869</td><td>870</td><td>871</td><td>872</td><td>873</td><td>874</td><td>875</td><td>876</td><td>877</td><td>878</td><td>879</td><td>880</td></tr> <tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>881</td><td>882</td><td>883</td><td>884</td><td>885</td><td>886</td><td>887</td><td>888</td><td>889</td><td>890</td><td>891</td><td>892</td><td>893</td><td>894</td><td>895</td><td>896</td><td>897</td><td>898</td><td>899</td><td>900</td></tr> <tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>901</td><td>902</td><td>903</td><td>904</td><td>905</td><td>906</td><td>907</td><td>908</td><td>909</td><td>910</td><td>911</td><td>912</td><td>913</td><td>914</td><td>915</td><td>916</td><td>917</td><td>918</td><td>919</td><td>920</td></tr> <tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>921</td><td>922</td><td>923</td><td>924</td><td>925</td><td>926</td><td>927</td><td>928</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	D ₂ D ₂ グループ																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	D ₂ D ₂ グループ																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	D ₂ D ₂ グループ																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	D ₂ D ₂ グループ																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	D ₂ D ₂ グループ																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	D ₂ D ₂ グループ																					D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928													D ₂ D ₂ グループ																					00:事務グループ00						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 9302	<p>[外線別料金管理の設定] ※空欄該当部分をマーク</p> <table border="1"> <tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>料金管理</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>料金管理</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td><td>71</td><td>72</td></tr> <tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>料金管理</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td></tr> <tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>料金管理</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0	なし																							料金管理	1	あり																							D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	なし																							料金管理	1	あり																							D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	D ₂	0	なし																							料金管理	1	あり																							D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	D ₂	0	なし																							料金管理	1	あり																							1:あり
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
料金管理	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
料金管理	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
料金管理	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
料金管理	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 9303	<p>[国内の単位通話料金] ※空欄に単位料金D₂D₂ (00:なし、01:1円~99:99円)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₁</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>通話区分</td><td>市内</td><td>県内市外</td><td>県間市外</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>D₀</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>課金テーブル番号</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₁	1	2	3	通話区分	市内	県内市外	県間市外	D ₀	1			課金テーブル番号	2				3				4			<p>[課金テーブル1, 2] 1-09:市内9円 2-10:県内市外10円 3-10:県間市外10円 [課金テーブル3] 1-08:市内8円 2-08:県内市外8円 3-15:県間市外15円 [課金テーブル4] 1-08:市内8円 2-08:県内市外8円 3-08:県間市外8円</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₁	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
通話区分	市内	県内市外	県間市外																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₀	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
課金テーブル番号	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 9304	<p>[国内の単位通話料金(客室グループ)] ※空欄に単位料金D₂D₂ (00:なし、01:1円~99:99円)を記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₁</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr> <td>通話区分</td><td>市内</td><td>県内市外</td><td>県間市外</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>D₀</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>課金テーブル番号</td><td>2</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₁	1	2	3	通話区分	市内	県内市外	県間市外	D ₀	1			課金テーブル番号	2				3				4			<p>[課金テーブル1, 2, 4] 1-10:市内10円 2-10:県内市外10円 3-10:県間市外10円 [課金テーブル3] 1-10:市内10円 2-10:県内市外10円 3-15:県間市外15円</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₁	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
通話区分	市内	県内市外	県間市外																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₀	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
課金テーブル番号	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 9305	<p>[外線転送時の料金加算方式]</p> <table border="1"> <tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>料金加算方式</td><td>継続方式</td><td>再スタート方式</td></tr> </table>	D	0	1	料金加算方式	継続方式	再スタート方式	0:継続方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
料金加算方式	継続方式	再スタート方式																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 9306	<p>[課金から削除するプレダイヤル] ※空欄に削除するプレダイヤルを記入</p> <table border="1"> <tr> <td>D₀</td><td>D₁ (D₁D₁D₁)</td><td>D₀</td><td>D₁ (D₁D₁D₁)</td></tr> <tr> <td>項番</td><td>削除するプレダイヤル</td><td>項番</td><td>削除するプレダイヤル</td></tr> <tr><td>1</td><td></td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>8</td><td></td></tr> </table>	D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	項番	削除するプレダイヤル	項番	削除するプレダイヤル	1		5		2		6		3		7		4		8		<p>項番1=184 項番2=186 項番3~8=設定なし</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項番	削除するプレダイヤル	項番	削除するプレダイヤル																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1		5																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2		6																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
4		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 9307	<div>[タイミングリバース対象外線種別と開始時間]</div> <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>外線種別</td><td>特定番号</td><td>PBX</td><td>NTT、PBX、CES</td></tr></table> <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>2秒</td><td>4秒</td><td>6秒</td><td>8秒</td><td>10秒</td><td>12秒</td><td>14秒</td><td>16秒</td><td>18秒</td><td>20秒</td><td>22秒</td><td>24秒</td><td>26秒</td><td>28秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D ₀	0	1	2	外線種別	特定番号	PBX	NTT、PBX、CES	D ₁ D ₁	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	8秒	10秒	12秒	14秒	16秒	18秒	20秒	22秒	24秒	26秒	28秒	30秒	0, 00: 特定番号, 機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀	0	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
外線種別	特定番号	PBX	NTT、PBX、CES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₁ D ₁	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	8秒	10秒	12秒	14秒	16秒	18秒	20秒	22秒	24秒	26秒	28秒	30秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9308	<div>[アナログ外線の強制タイミングリバース対象ダイヤル]</div> <table><tr><td>D₀D₀</td><td colspan="15">D₁ (D₁...D₁)</td></tr><tr><td>項番</td><td colspan="15">対象ダイヤル</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td colspan="15">D₁ (D₁...D₁)</td></tr><tr><td>項番</td><td colspan="15">対象ダイヤル</td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)															項番	対象ダイヤル															01																	02																	03																	04																	05																	06																	07																	08																	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)															項番	対象ダイヤル															09																	10																	11																	12																	13																	14																	15																	16																	項番01=104 項番02=0120 項番03=0800 項番04～16= 設定なし
D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
項番	対象ダイヤル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
項番	対象ダイヤル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9309	<div>[ISDN／IP外線の強制タイミングリバース対象ダイヤル]</div> <table><tr><td>D₀D₀</td><td colspan="15">D₁ (D₁...D₁)</td></tr><tr><td>項番</td><td colspan="15">対象ダイヤル</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td colspan="15">D₁ (D₁...D₁)</td></tr><tr><td>項番</td><td colspan="15">対象ダイヤル</td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)															項番	対象ダイヤル															01																	02																	03																	04																	05																	06																	07																	08																	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)															項番	対象ダイヤル															09																	10																	11																	12																	13																	14																	15																	16																	項番01=104 項番02=0120 項番03=0800 項番04～16= 設定なし
D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
項番	対象ダイヤル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
項番	対象ダイヤル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9310	<div>[割引料金適用日] ※空欄に適用月日を記入</div> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>D₁D₁</td><td>D₂D₂</td><td colspan="2">D₃ 祝日/平日</td><td>D₀D₀</td><td>D₁D₁</td><td>D₂D₂</td><td colspan="2">D₃ 祝日/平日</td></tr><tr><td>項番</td><td>月</td><td>日</td><td>0</td><td>1</td><td>項番</td><td>月</td><td>日</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>11</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>12</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>13</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>14</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>15</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>16</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>17</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>18</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>19</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>20</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr></table>	D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ 祝日/平日		D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ 祝日/平日		項番	月	日	0	1	項番	月	日	0	1	01			祝日	平日	11			祝日	平日	02			祝日	平日	12			祝日	平日	03			祝日	平日	13			祝日	平日	04			祝日	平日	14			祝日	平日	05			祝日	平日	15			祝日	平日	06			祝日	平日	16			祝日	平日	07			祝日	平日	17			祝日	平日	08			祝日	平日	18			祝日	平日	09			祝日	平日	19			祝日	平日	10			祝日	平日	20			祝日	平日	項番01=01, 01, 0 項番02=01, 02, 1 項番03=01, 03, 1 項番04=02, 11, 0 項番05=04, 29, 0 項番06=05, 03, 0 項番07=05, 04, 0 項番08=05, 05, 0 項番09=08, 11, 0 項番10=11, 03, 0 項番11=11, 23, 0 項番12=12, 23, 0 ～5-X版 項番12=02, 23, 0 6-1版～ 項番13～20= 設定なし																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ 祝日/平日		D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ 祝日/平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
項番	月	日	0	1	項番	月	日	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01			祝日	平日	11			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
02			祝日	平日	12			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
03			祝日	平日	13			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
04			祝日	平日	14			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
05			祝日	平日	15			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
06			祝日	平日	16			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
07			祝日	平日	17			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
08			祝日	平日	18			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
09			祝日	平日	19			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10			祝日	平日	20			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* 9311	<div>[通話料金自動集計日時の設定] ※空欄に設定データを記入</div> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>日 (01～28)</td></tr><tr><td>D₁D₁</td><td>時 (00～23)</td></tr><tr><td>D₂D₂</td><td>分 (00～59)</td></tr></table>	D ₀ D ₀	日 (01～28)	D ₁ D ₁	時 (00～23)	D ₂ D ₂	分 (00～59)	00:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀	日 (01～28)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₁ D ₁	時 (00～23)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂	分 (00～59)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 9312	<div>[予算オーバー発信規制のサービスクラス]</div> <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>予算オーバー後のサービスクラス</td><td>機能なし</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>電話機毎</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	予算オーバー後のサービスクラス	機能なし	B	C	D	E	F	G	電話機毎	0:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
予算オーバー後のサービスクラス	機能なし	B	C	D	E	F	G	電話機毎																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

課金に関するコマンド

コマンド	データ											初期値																																																																																																																																																																																																																								
* 9313	[待機時の予算使用率表示機能]												0:なし																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>															D	0	1	表示	なし	あり																																																																																																																																																																																																																
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																		
表示	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																		
* 9314	[超過料金アラームの有無と料金設定] ※空欄に設定データ(0001～9999)を記入												0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td>D D D D</td><td>0000</td><td>0001～9999</td></tr><tr><td>超過料金</td><td>機能なし</td><td>円</td></tr></table>															D D D D	0000	0001～9999	超過料金	機能なし	円																																																																																																																																																																																																																
D D D D	0000	0001～9999																																																																																																																																																																																																																																		
超過料金	機能なし	円																																																																																																																																																																																																																																		
* 9315	[国内通話の課金基本秒数] ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ のデータ(秒数の2倍)を記入												下表による																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td colspan="2">D₀ 課金テーブル番号</td><td colspan="3">1</td><td colspan="3">2</td><td colspan="3">3</td><td colspan="3">4</td></tr><tr><td colspan="2">D₂ 時間帯</td><td>1:昼</td><td>2:夜</td><td>3:深夜</td><td>1:昼</td><td>2:夜</td><td>3:深夜</td><td>1:昼</td><td>2:夜</td><td>3:深夜</td><td>1:昼</td><td>2:夜</td><td>3:深夜</td></tr><tr><td rowspan="13">D₁D₁ 距離区分</td><td>01</td><td>市内</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>隣接</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>県内 20～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>市内 30～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>市外 60～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>100～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td>170～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>隣接</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>県内 20～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>市内 30～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td>市外 60～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>100～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td>170～</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															D ₀ 課金テーブル番号		1			2			3			4			D ₂ 時間帯		1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	D ₁ D ₁ 距離区分	01	市内												02	隣接												03	県内 20～												04	市内 30～												05	市外 60～												06	100～												07	170～												08	隣接												09	県内 20～												10	市内 30～												11	市外 60～												12	100～												13	170～																											
D ₀ 課金テーブル番号		1			2			3			4																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 時間帯		1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜																																																																																																																																																																																																																							
D ₁ D ₁ 距離区分	01	市内																																																																																																																																																																																																																																		
	02	隣接																																																																																																																																																																																																																																		
	03	県内 20～																																																																																																																																																																																																																																		
	04	市内 30～																																																																																																																																																																																																																																		
	05	市外 60～																																																																																																																																																																																																																																		
	06	100～																																																																																																																																																																																																																																		
	07	170～																																																																																																																																																																																																																																		
	08	隣接																																																																																																																																																																																																																																		
	09	県内 20～																																																																																																																																																																																																																																		
	10	市内 30～																																																																																																																																																																																																																																		
	11	市外 60～																																																																																																																																																																																																																																		
	12	100～																																																																																																																																																																																																																																		
	13	170～																																																																																																																																																																																																																																		
[課金テーブル：距離区分と初期値]																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td rowspan="2">通話区分</td><td rowspan="2">距離区分</td><td rowspan="2">距離(km)</td><td colspan="3">課金テーブル1</td><td colspan="3">課金テーブル2</td><td colspan="3">課金テーブル3</td><td colspan="3">課金テーブル4</td></tr><tr><td>昼</td><td>夜</td><td>深夜</td><td>昼</td><td>夜</td><td>深夜</td><td>昼</td><td>夜</td><td>深夜</td><td>昼</td><td>夜</td><td>深夜</td></tr><tr><td rowspan="7">市内</td><td>01</td><td>—</td><td>360</td><td>360</td><td>480</td><td>360</td><td>360</td><td>480</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr><tr><td>02</td><td>隣接～20</td><td>180</td><td>180</td><td>240</td><td>180</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr><tr><td>03</td><td>20～30</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr><tr><td>04</td><td>30～60</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr><tr><td>05</td><td>60～100</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr><tr><td>06</td><td>100～170</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr><tr><td>07</td><td>170～</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr><tr><td rowspan="6">県間市外</td><td>08</td><td>隣接～20</td><td>180</td><td>180</td><td>240</td><td>180</td><td>180</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr><tr><td>09</td><td>20～30</td><td>120</td><td>120</td><td>150</td><td>120</td><td>120</td><td>150</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr><tr><td>10</td><td>30～60</td><td>090</td><td>120</td><td>150</td><td>090</td><td>120</td><td>150</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr><tr><td>11</td><td>60～100</td><td>060</td><td>090</td><td>120</td><td>060</td><td>090</td><td>120</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr><tr><td>12</td><td>100～170</td><td>045</td><td>052</td><td>090</td><td>045</td><td>060</td><td>090</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr><tr><td>13</td><td>170～</td><td>045</td><td>052</td><td>090</td><td>045</td><td>052</td><td>090</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>360</td><td>360</td><td>360</td></tr></table>															通話区分	距離区分	距離(km)	課金テーブル1			課金テーブル2			課金テーブル3			課金テーブル4			昼	夜	深夜	昼	夜	深夜	昼	夜	深夜	昼	夜	深夜	市内	01	—	360	360	480	360	360	480	240	240	240	360	360	360	02	隣接～20	180	180	240	180	180	240	240	240	240	360	360	360	03	20～30	120	150	180	120	150	180	240	240	240	360	360	360	04	30～60	120	150	180	120	150	180	240	240	240	360	360	360	05	60～100	090	120	180	090	120	180	240	240	240	360	360	360	06	100～170	090	120	180	090	120	180	240	240	240	360	360	360	07	170～	090	120	180	090	120	180	240	240	240	360	360	360	県間市外	08	隣接～20	180	180	240	180	180	240	240	240	240	360	360	360	09	20～30	120	120	150	120	120	150	240	240	240	360	360	360	10	30～60	090	120	150	090	120	150	240	240	240	360	360	360	11	60～100	060	090	120	060	090	120	240	240	240	360	360	360	12	100～170	045	052	090	045	060	090	240	240	240	360	360	360	13	170～	045	052	090	045	052	090	240	240	240	360	360	360			
通話区分	距離区分	距離(km)	課金テーブル1			課金テーブル2			課金テーブル3			課金テーブル4																																																																																																																																																																																																																								
			昼	夜	深夜	昼	夜	深夜	昼	夜	深夜	昼	夜	深夜																																																																																																																																																																																																																						
市内	01	—	360	360	480	360	360	480	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						
	02	隣接～20	180	180	240	180	180	240	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						
	03	20～30	120	150	180	120	150	180	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						
	04	30～60	120	150	180	120	150	180	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						
	05	60～100	090	120	180	090	120	180	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						
	06	100～170	090	120	180	090	120	180	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						
	07	170～	090	120	180	090	120	180	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						
県間市外	08	隣接～20	180	180	240	180	180	240	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						
	09	20～30	120	120	150	120	120	150	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						
	10	30～60	090	120	150	090	120	150	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						
	11	60～100	060	090	120	060	090	120	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						
	12	100～170	045	052	090	045	060	090	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						
	13	170～	045	052	090	045	052	090	240	240	240	360	360	360																																																																																																																																																																																																																						

課金に関するコマンド

コマンド	データ																								初期値														
* 9316	[定額課金／簡易トランスレータのダイヤルと固定料金] (1/2：項番001～080) ※空欄に1通話の料金およびダイヤルの設定データを記入																								下表による														
D ₀ D ₀ D ₀ 項 番				D ₁ D ₁ D ₁ 事務グループ 料金				D ₂ D ₂ D ₂ 客室グループ 料金				D ₃ …D ₃ タ イ ヤ ル								D ₀ D ₀ D ₀ 項 番				D ₁ D ₁ D ₁ 事務グループ 料金				D ₂ D ₂ D ₂ 客室グループ 料金				D ₃ …D ₃ タ イ ヤ ル							
001																				041																			
002																				042																			
003																				043																			
004																				044																			
005																				045																			
006																				046																			
007																				047																			
008																				048																			
009																				049																			
010																				050																			
011																				051																			
012																				052																			
013																				053																			
014																				054																			
015																				055																			
016																				056																			
017																				057																			
018																				058																			
019																				059																			
020																				060																			
021																				061																			
022																				062																			
023																				063																			
024																				064																			
025																				065																			
026																				066																			
027																				067																			
028																				068																			
029																				069																			
030																				070																			
031																				071																			
032																				072																			
033																				073																			
034																				074																			
035																				075																			
036																				076																			
037																				077																			
038																				078																			
039																				079																			
040																				080																			
[一通話の料金とダイヤルの初期値]																																							
項 番				1通話の料金 (事務/客室)								タ イ ヤ ル																											
001				000/000								177																											
002				000/000								117																											
003				000/000								0120																											
004				000/000								0800																											
005				000/000								050																											
006				000/000								0036070																											
007				000/000								0036080																											
008				000/000								0036090																											
009				000/000								0039070																											
010				000/000								0039080																											
011				000/000								0039090																											
012				000/000								0033070																											
013				000/000								0033080																											
014				000/000								0033090																											
015				000/000								0077070																											
016				000/000								0077080																											
017				000/000								0077090																											
018				000/000								0088070																											
019				000/000								0088080																											
020				000/000								0088090																											
021				000/000								070																											
022				000/000								080																											
023				000/000								090																											
024～160				000/000								設定なし																											

課金に関するコマンド

コマンド

* 9316

データ

[定額課金／簡易トランスレータのダイヤルと固定料金] (2/2：項番081～160)
※空欄に1通話の料金およびダイヤルの設定データを記入

初期値

下表による

D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	D ₂ D ₂ D ₂	D ₃ …D ₃
項番	事務グループ 料金	客室グループ 料金	ダイヤル
081			
082			
083			
084			
085			
086			
087			
088			
089			
090			
091			
092			
093			
094			
095			
096			
097			
098			
099			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			

D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	D ₂ D ₂ D ₂	D ₃ …D ₃
項番	事務グループ 料金	客室グループ 料金	ダイヤル
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			

[一通話の料金とダイヤルの初期値]

項番	1通話の料金 (事務/客室)	ダイヤル
001	000/000	177
002	000/000	117
003	000/000	0120
004	000/000	0800
005	000/000	050
006	000/000	0036070
007	000/000	0036080
008	000/000	0036090
009	000/000	0039070
010	000/000	0039080
011	000/000	0039090
012	000/000	0033070
013	000/000	0033080
014	000/000	0033090
015	000/000	0077070
016	000/000	0077080
017	000/000	0077090
018	000/000	0088070
019	000/000	0088080
020	000/000	0088090
021	000/000	070
022	000/000	080
023	000/000	090
024～160	000/000	設定なし

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値						
* 9317	[簡易トランスレータの課金基本秒数] ※空欄にD ₂ D ₂ D ₂ のデータ(秒数の2倍)を記入															下表による			
D ₀ D ₀ D ₀		D ₁ 時間帯			D ₀ D ₀ D ₀		D ₁ 時間帯			D ₀ D ₀ D ₀		D ₁ 時間帯			D ₀ D ₀ D ₀		D ₁ 時間帯		
項番		1:昼	2:夜	3:深夜	項番		1:昼	2:夜	3:深夜	項番		1:昼	2:夜	3:深夜	項番		1:昼	2:夜	3:深夜
001					041					081					121				
002					042					082					122				
003					043					083					123				
004					044					084					124				
005					045					085					125				
006					046					086					126				
007					047					087					127				
008					048					088					128				
009					049					089					129				
010					050					090					130				
011					051					091					131				
012					052					092					132				
013					053					093					133				
014					054					094					134				
015					055					095					135				
016					056					096					136				
017					057					097					137				
018					058					098					138				
019					059					099					139				
020					060					100					140				
021					061					101					141				
022					062					102					142				
023					063					103					143				
024					064					104					144				
025					065					105					145				
026					066					106					146				
027					067					107					147				
028					068					108					148				
029					069					109					149				
030					070					110					150				
031					071					111					151				
032					072					112					152				
033					073					113					153				
034					074					114					154				
035					075					115					155				
036					076					116					156				
037					077					117					157				
038					078					118					158				
039					079					119					159				
040					080					120					160				

[課金基本秒数の初期値]

項番	課金基本秒数 (秒×2)		
	昼	夜	深夜
001	360	360	360
002	360	360	360
003	000	000	000
004	000	000	000
005	360	360	360
006	120	120	120
007	120	120	120
008	120	120	120
009	120	120	120
010	120	120	120
011	120	120	120
012	120	120	120
013	120	120	120
014	120	120	120
015	120	120	120
016	120	120	120
017	120	120	120
018	120	120	120
019	120	120	120
020	120	120	120
021	120	120	120
022	120	120	120
023	120	120	120
024~160	000	000	000

課金に関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9318	[簡易トランスレータの単位通話料金] ※空欄に単位通話料金(00:0円/01:1円~99:99円)を記入																下表による
D ₀ D ₀ D ₀ 項番		001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016
D ₁ D ₁ 事務グループ単位料金																	
D ₂ D ₂ 客室グループ単位料金																	
D ₀ D ₀ D ₀ 項番		017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032
D ₁ D ₁ 事務グループ単位料金																	
D ₂ D ₂ 客室グループ単位料金																	
D ₀ D ₀ D ₀ 項番		033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	047	048
D ₁ D ₁ 事務グループ単位料金																	
D ₂ D ₂ 客室グループ単位料金																	
D ₀ D ₀ D ₀ 項番		049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064
D ₁ D ₁ 事務グループ単位料金																	
D ₂ D ₂ 客室グループ単位料金																	
D ₀ D ₀ D ₀ 項番		065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₁ D ₁ 事務グループ単位料金																	
D ₂ D ₂ 客室グループ単位料金																	
D ₀ D ₀ D ₀ 項番		081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096
D ₁ D ₁ 事務グループ単位料金																	
D ₂ D ₂ 客室グループ単位料金																	
D ₀ D ₀ D ₀ 項番		097	098	099	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
D ₁ D ₁ 事務グループ単位料金																	
D ₂ D ₂ 客室グループ単位料金																	
D ₀ D ₀ D ₀ 項番		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128
D ₁ D ₁ 事務グループ単位料金																	
D ₂ D ₂ 客室グループ単位料金																	
D ₀ D ₀ D ₀ 項番		129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144
D ₁ D ₁ 事務グループ単位料金																	
D ₂ D ₂ 客室グループ単位料金																	
D ₀ D ₀ D ₀ 項番		145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₁ D ₁ 事務グループ単位料金																	
D ₂ D ₂ 客室グループ単位料金																	
[単位通話料金の初期値]																	
項番	単位通話料金 (事務/客室)																
001	08/10																
002	08/10																
003	00/00																
004	00/00																
005	11/12																
006																	

課金に関するコマンド

コマンド	データ											初期値	
* 9319	[課金の昼夜切替時間帯] ※D ₀ (種別) 毎にD ₃ のデータ(1:昼, 2:夜, 3:深夜)を記入											平日,土曜,休日共、 NTTの切替時刻と同じ	
切替時刻		D ₁ D ₁ 時	D ₂ 分	D ₀ 種別			切替時刻		D ₁ D ₁ 時	D ₂ 分	D ₀ 種別		
				0	1	2					0	1	2
				平日	土曜	休日					平日	土曜	休日
0時00分	00	0				12時00分	12	0					
0時30分	00	1				12時30分	12	1					
1時00分	01	0				13時00分	13	0					
1時30分	01	1				13時30分	13	1					
2時00分	02	0				14時00分	14	0					
2時30分	02	1				14時30分	14	1					
3時00分	03	0				15時00分	15	0					
3時30分	03	1				15時30分	15	1					
4時00分	04	0				16時00分	16	0					
4時30分	04	1				16時30分	16	1					
5時00分	05	0				17時00分	17	0					
5時30分	05	1				17時30分	17	1					
6時00分	06	0				18時00分	18	0					
6時30分	06	1				18時30分	18	1					
7時00分	07	0				19時00分	19	0					
7時30分	07	1				19時30分	19	1					
8時00分	08	0				20時00分	20	0					
8時30分	08	1				20時30分	20	1					
9時00分	09	0				21時00分	21	0					
9時30分	09	1				21時30分	21	1					
10時00分	10	0				22時00分	22	0					
10時30分	10	1				22時30分	22	1					
11時00分	11	0				23時00分	23	0					
11時30分	11	1				23時30分	23	1					

課金に関するコマンド

コマンド	データ								初期値
* 9320	[国番号の設定] (1/2: 項番001~200) ※空欄に国番号を記入								工事・保守マニュアル 参照
	D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)	D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)	D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)	D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)	
	項番	国番号	項番	国番号	項番	国番号	項番	国番号	
	001		051		101		151		
	002		052		102		152		
	003		053		103		153		
	004		054		104		154		
	005		055		105		155		
	006		056		106		156		
	007		057		107		157		
	008		058		108		158		
	009		059		109		159		
	010		060		110		160		
	011		061		111		161		
	012		062		112		162		
	013		063		113		163		
	014		064		114		164		
	015		065		115		165		
	016		066		116		166		
	017		067		117		167		
	018		068		118		168		
	019		069		119		169		
	020		070		120		170		
	021		071		121		171		
	022		072		122		172		
	023		073		123		173		
	024		074		124		174		
	025		075		125		175		
	026		076		126		176		
	027		077		127		177		
	028		078		128		178		
	029		079		129		179		
	030		080		130		180		
	031		081		131		181		
	032		082		132		182		
	033		083		133		183		
	034		084		134		184		
	035		085		135		185		
	036		086		136		186		
	037		087		137		187		
	038		088		138		188		
	039		089		139		189		
	040		090		140		190		
	041		091		141		191		
	042		092		142		192		
	043		093		143		193		
	044		094		144		194		
	045		095		145		195		
	046		096		146		196		
	047		097		147		197		
	048		098		148		198		
	049		099		149		199		
	050		100		150		200		

コマンド	データ							初期値
*9320	[国番号の設定] (2/2：項番201～300) ※空欄に国番号を記入							工事・保守マニュアル 参照
D ₀ D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 国番号	D ₀ D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 国番号	D ₀ D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 国番号	D ₀ D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 国番号	
201		226		251		276		
202		227		252		277		
203		228		253		278		
204		229		254		279		
205		230		255		280		
206		231		256		281		
207		232		257		282		
208		233		258		283		
209		234		259		284		
210		235		260		285		
211		236		261		286		
212		237		262		287		
213		238		263		288		
214		239		264		289		
215		240		265		290		
216		241		266		291		
217		242		267		292		
218		243		268		293		
219		244		269		294		
220		245		270		295		
221		246		271		296		
222		247		272		297		
223		248		273		298		
224		249		274		299		
225		250		275		300		

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9321	[国際通話料金の設定(課金テーブル1)] (1/3：項番001～100) ※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												工事・保守マニュアル 参照
D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	D ₁ 時間帯						D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	D ₁ 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜			1 昼		2 夜		3 深夜	
	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金		D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金
001							051						
002							052						
003							053						
004							054						
005							055						
006							056						
007							057						
008							058						
009							059						
010							060						
011							061						
012							062						
013							063						
014							064						
015							065						
016							066						
017							067						
018							068						
019							069						
020							070						
021							071						
022							072						
023							073						
024							074						
025							075						
026							076						
027							077						
028							078						
029							079						
030							080						
031							081						
032							082						
033							083						
034							084						
035							085						
036							086						
037							087						
038							088						
039							089						
040							090						
041							091						
042							092						
043							093						
044							094						
045							095						
046							096						
047							097						
048							098						
049							099						
050							100						

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9321	[国際通話料金の設定(課金テーブル1)] (2/3: 項番101~200)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金(001~255)を記入												
	D ₁ 時間帯						D ₁ 時間帯						
D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜		D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜	
D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	
101							151						
102							152						
103							153						
104							154						
105							155						
106							156						
107							157						
108							158						
109							159						
110							160						
111							161						
112							162						
113							163						
114							164						
115							165						
116							166						
117							167						
118							168						
119							169						
120							170						
121							171						
122							172						
123							173						
124							174						
125							175						
126							176						
127							177						
128							178						
129							179						
130							180						
131							181						
132							182						
133							183						
134							184						
135							185						
136							186						
137							187						
138							188						
139							189						
140							190						
141							191						
142							192						
143							193						
144							194						
145							195						
146							196						
147							197						
148							198						
149							199						
150							200						

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9321	[国際通話料金の設定(課金テーブル1)] (3/3 : 項番201~300)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金 (001~255) を記入												
	D ₁ 時間帯						D ₁ 時間帯						
D ₀ D ₀ D ₀ 項番	1 昼		2 夜		3 深夜		D ₀ D ₀ D ₀ 項番	1 昼		2 夜		3 深夜	
	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金		D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金
201							251						
202							252						
203							253						
204							254						
205							255						
206							256						
207							257						
208							258						
209							259						
210							260						
211							261						
212							262						
213							263						
214							264						
215							265						
216							266						
217							267						
218							268						
219							269						
220							270						
221							271						
222							272						
223							273						
224							274						
225							275						
226							276						
227							277						
228							278						
229							279						
230							280						
231							281						
232							282						
233							283						
234							284						
235							285						
236							286						
237							287						
238							288						
239							289						
240							290						
241							291						
242							292						
243							293						
244							294						
245							295						
246							296						
247							297						
248							298						
249							299						
250							300						

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9322	[国際通話料金の設定 (課金テーブル2)] (1/3 : 項番001～100)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												
	D ₁ 時間帯						D ₁ 時間帯						
D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜		D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜	
D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	
001							051						
002							052						
003							053						
004							054						
005							055						
006							056						
007							057						
008							058						
009							059						
010							060						
011							061						
012							062						
013							063						
014							064						
015							065						
016							066						
017							067						
018							068						
019							069						
020							070						
021							071						
022							072						
023							073						
024							074						
025							075						
026							076						
027							077						
028							078						
029							079						
030							080						
031							081						
032							082						
033							083						
034							084						
035							085						
036							086						
037							087						
038							088						
039							089						
040							090						
041							091						
042							092						
043							093						
044							094						
045							095						
046							096						
047							097						
048							098						
049							099						
050							100						

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9322	[国際通話料金の設定 (課金テーブル2)] (2/3 : 項番101～200) ※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												工事・保守マニュアル 参照
D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	D ₁ 時間帯						D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	D ₁ 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜			1 昼		2 夜		3 深夜	
	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金		D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金
101							151						
102							152						
103							153						
104							154						
105							155						
106							156						
107							157						
108							158						
109							159						
110							160						
111							161						
112							162						
113							163						
114							164						
115							165						
116							166						
117							167						
118							168						
119							169						
120							170						
121							171						
122							172						
123							173						
124							174						
125							175						
126							176						
127							177						
128							178						
129							179						
130							180						
131							181						
132							182						
133							183						
134							184						
135							185						
136							186						
137							187						
138							188						
139							189						
140							190						
141							191						
142							192						
143							193						
144							194						
145							195						
146							196						
147							197						
148							198						
149							199						
150							200						

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9322	[国際通話料金の設定 (課金テーブル2)] (3/3 : 項番 201～300)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												
	D ₁ 時間帯						D ₁ 時間帯						
D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜		D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜	
D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	
201							251						
202							252						
203							253						
204							254						
205							255						
206							256						
207							257						
208							258						
209							259						
210							260						
211							261						
212							262						
213							263						
214							264						
215							265						
216							266						
217							267						
218							268						
219							269						
220							270						
221							271						
222							272						
223							273						
224							274						
225							275						
226							276						
227							277						
228							278						
229							279						
230							280						
231							281						
232							282						
233							283						
234							284						
235							285						
236							286						
237							287						
238							288						
239							289						
240							290						
241							291						
242							292						
243							293						
244							294						
245							295						
246							296						
247							297						
248							298						
249							299						
250							300						

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9323	[国際通話料金の設定(課金テーブル3)] (1/3: 項番001~100)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金 (001~255) を記入												
	D ₁ 時間帯						D ₁ 時間帯						
D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜		D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜	
D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	
001							051						
002							052						
003							053						
004							054						
005							055						
006							056						
007							057						
008							058						
009							059						
010							060						
011							061						
012							062						
013							063						
014							064						
015							065						
016							066						
017							067						
018							068						
019							069						
020							070						
021							071						
022							072						
023							073						
024							074						
025							075						
026							076						
027							077						
028							078						
029							079						
030							080						
031							081						
032							082						
033							083						
034							084						
035							085						
036							086						
037							087						
038							088						
039							089						
040							090						
041							091						
042							092						
043							093						
044							094						
045							095						
046							096						
047							097						
048							098						
049							099						
050							100						

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9323	[国際通話料金の設定(課金テーブル3)] (2/3: 項番101~200)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金(001~255)を記入												
	D ₁ 時間帯						D ₁ 時間帯						
D ₀ D ₀ D ₀ 項番	1 昼		2 夜		3 深夜		D ₀ D ₀ D ₀ 項番	1 昼		2 夜		3 深夜	
D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	
101							151						
102							152						
103							153						
104							154						
105							155						
106							156						
107							157						
108							158						
109							159						
110							160						
111							161						
112							162						
113							163						
114							164						
115							165						
116							166						
117							167						
118							168						
119							169						
120							170						
121							171						
122							172						
123							173						
124							174						
125							175						
126							176						
127							177						
128							178						
129							179						
130							180						
131							181						
132							182						
133							183						
134							184						
135							185						
136							186						
137							187						
138							188						
139							189						
140							190						
141							191						
142							192						
143							193						
144							194						
145							195						
146							196						
147							197						
148							198						
149							199						
150							200						

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9323	[国際通話料金の設定 (課金テーブル3)] (3/3 : 項番201～300)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												
	D ₁ 時間帯						D ₁ 時間帯						
D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜		D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜	
D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	
201							251						
202							252						
203							253						
204							254						
205							255						
206							256						
207							257						
208							258						
209							259						
210							260						
211							261						
212							262						
213							263						
214							264						
215							265						
216							266						
217							267						
218							268						
219							269						
220							270						
221							271						
222							272						
223							273						
224							274						
225							275						
226							276						
227							277						
228							278						
229							279						
230							280						
231							281						
232							282						
233							283						
234							284						
235							285						
236							286						
237							287						
238							288						
239							289						
240							290						
241							291						
242							292						
243							293						
244							294						
245							295						
246							296						
247							297						
248							298						
249							299						
250							300						

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9324	[国際通話料金の設定(課金テーブル4)] (1/3: 項番001~100)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金(001~255)を記入												
	D ₁ 時間帯						D ₁ 時間帯						
D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜		D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	1 昼		2 夜		3 深夜	
D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	
001							051						
002							052						
003							053						
004							054						
005							055						
006							056						
007							057						
008							058						
009							059						
010							060						
011							061						
012							062						
013							063						
014							064						
015							065						
016							066						
017							067						
018							068						
019							069						
020							070						
021							071						
022							072						
023							073						
024							074						
025							075						
026							076						
027							077						
028							078						
029							079						
030							080						
031							081						
032							082						
033							083						
034							084						
035							085						
036							086						
037							087						
038							088						
039							089						
040							090						
041							091						
042							092						
043							093						
044							094						
045							095						
046							096						
047							097						
048							098						
049							099						
050							100						

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9324	[国際通話料金の設定 (課金テーブル4)] (2/3 : 項番101～200) ※空欄に各単位料金 (001～255) を記入												工事・保守マニュアル 参照
D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	D ₁ 時間帯						D ₀ D ₀ D ₀ 項 番	D ₁ 時間帯					
	1 昼		2 夜		3 深夜			1 昼		2 夜		3 深夜	
	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金		D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分まで の単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降 の単位 料金
101							151						
102							152						
103							153						
104							154						
105							155						
106							156						
107							157						
108							158						
109							159						
110							160						
111							161						
112							162						
113							163						
114							164						
115							165						
116							166						
117							167						
118							168						
119							169						
120							170						
121							171						
122							172						
123							173						
124							174						
125							175						
126							176						
127							177						
128							178						
129							179						
130							180						
131							181						
132							182						
133							183						
134							184						
135							185						
136							186						
137							187						
138							188						
139							189						
140							190						
141							191						
142							192						
143							193						
144							194						
145							195						
146							196						
147							197						
148							198						
149							199						
150							200						

課金に関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9324	[国際通話料金の設定(課金テーブル4)] (3/3: 項番201~300)												工事・保守マニュアル 参照
	※空欄に各単位料金(001~255)を記入												
	D ₁ 時間帯						D ₁ 時間帯						
D ₀ D ₀ D ₀ 項番	1 昼		2 夜		3 深夜		D ₀ D ₀ D ₀ 項番	1 昼		2 夜		3 深夜	
D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位 料金	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位 料金	
201							251						
202							252						
203							253						
204							254						
205							255						
206							256						
207							257						
208							258						
209							259						
210							260						
211							261						
212							262						
213							263						
214							264						
215							265						
216							266						
217							267						
218							268						
219							269						
220							270						
221							271						
222							272						
223							273						
224							274						
225							275						
226							276						
227							277						
228							278						
229							279						
230							280						
231							281						
232							282						
233							283						
234							284						
235							285						
236							286						
237							287						
238							288						
239							289						
240							290						
241							291						
242							292						
243							293						
244							294						
245							295						
246							296						
247							297						
248							298						
249							299						
250							300						

課金に関するコマンド

コマンド	データ					初期値		
* 9325	[国際通話課金基本秒数と客室グループ課金係数]					[課金テーブル1～3] 006, 10:6秒, 1.0倍 [課金テーブル4] 060, 10:60秒, 1.0倍		
	D ₀	課金テーブル	1	2	3		4	
	D ₁ D ₁ D ₁	課金基本秒数						
	D ₂ D ₂	課金係数						
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入							
	D ₁ D ₁ D ₁	001～180						
	課金基本秒数	1秒～180秒						
	D ₂ D ₂	10～20						
	課金係数	1.0倍～2.0倍						
	* 9326	[国際通話未登録時の通話料金] ※空欄に各単位料金 (001～255) を記入					下表による	
D ₀		課金テーブル	1	2	3	4		
D ₁ 時間帯		1 昼	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金					
			D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金					
		2 夜	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金					
			D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金					
		3 深夜	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金					
			D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金					
[課金テーブルの初期値]								
D ₀		課金テーブル	1	2	3	4		
D ₁ 時間帯		1 昼	1分までの単位料金	031	037	037		250
			1分以降の単位料金	028	031	031		250
		2 夜	1分までの単位料金	026	033	031		250
			1分以降の単位料金	023	025	025		250
		3 深夜	1分までの単位料金	025	029	029		250
	1分以降の単位料金		020	024	024	250		
* 9330	[客室料金の四捨五入の有無]					1:あり		
	D	0	1					
	四捨五入	なし	あり					

課金に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9332	[終話印字の有無] (1/2: 収容位置 101~164, 201~264, 301~364, 401~464) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	なし																		
終話印字		1	あり																		

課金に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 9332	[終話印字の有無] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり		
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928													
	D ₂	0	なし																				
	終話印字	1	あり																				
* 9333	[終話印字の起動条件]																				0:終話印字なし		
	D	0	1	2	3	4																	
	起動条件	終話印字なし	全通話終了時	長時間通話時	料金超過時	長時間通話時または料金超過時																	
* 9334	[終話印字の印字内容] ※空欄該当部分をマ-ク																				1:通話時間印字あり 1:相手先不明時の印字あり 0:ダイヤル下2桁のマスクなし 0:回線番号の印字なし 1:「TN」文字の印字あり		
			0(なし)	1(あり)																			
	D ₀	通話時間印字																					
	D ₁	相手先不明時の印字																					
	D ₂	ダイヤル下2桁のマスク																					
	D ₃	回線番号の印字																					
D ₄	「TN」文字の印字																						

課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																		
* 9335	[終話印字の長時間通話条件] ※空欄に設定時間を記入 <table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01～99</td></tr><tr><td>時間設定</td><td>機能なし</td><td>分</td></tr></table>	D D	00	01～99	時間設定	機能なし	分	00:機能なし												
D D	00	01～99																		
時間設定	機能なし	分																		
* 9336	[終話印字の超過料金条件] ※空欄に設定料金を記入 <table><tr><td>DDDDDD</td><td>000000</td><td>000001～999999</td></tr><tr><td>料金設定</td><td>機能なし</td><td>円</td></tr></table>	DDDDDD	000000	000001～999999	料金設定	機能なし	円	000000:機能なし												
DDDDDD	000000	000001～999999																		
料金設定	機能なし	円																		
* 9337	[通話料金にける消費税] ※空欄にD ₀ D ₀ D ₀ のデータ(税率)を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀ 税率</td><td colspan="2">D₁ 端数処理金額</td><td colspan="3">D₂ 端数処理</td></tr><tr><td>(%)</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>1円未満</td><td>10円未満</td><td>切り上げ</td><td>切り捨て</td><td>四捨五入</td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 税率	D ₁ 端数処理金額		D ₂ 端数処理			(%)	0	1	0	1	2		1円未満	10円未満	切り上げ	切り捨て	四捨五入	[税率] 080: 8% (～5-X版) 100:10% (6-1版～) [端数処理金額] 1: 10円未満 [端数処理] 2: 四捨五入
D ₀ D ₀ D ₀ 税率	D ₁ 端数処理金額		D ₂ 端数処理																	
(%)	0	1	0	1	2															
	1円未満	10円未満	切り上げ	切り捨て	四捨五入															
* 9339	[終話印字時のダイヤル印字内容] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ダイヤル印字内容</td><td>送出ダイヤルと同じ</td><td>通話料金管理を行った事業者識別番号を付加</td></tr></table>	D	0	1	ダイヤル印字内容	送出ダイヤルと同じ	通話料金管理を行った事業者識別番号を付加	0:送出ダイヤルと同じ												
D	0	1																		
ダイヤル印字内容	送出ダイヤルと同じ	通話料金管理を行った事業者識別番号を付加																		
* 9361	[簡易トランスレータの課金パターン一括設定] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>対象回線料金</td><td>ひかり電話料金</td><td>アナログ回線料金</td><td>ISDN回線料金</td><td>IP電話料金</td></tr></table>	D	0	1	2	3	対象回線料金	ひかり電話料金	アナログ回線料金	ISDN回線料金	IP電話料金	0:ひかり電話料金								
D	0	1	2	3																
対象回線料金	ひかり電話料金	アナログ回線料金	ISDN回線料金	IP電話料金																
* 9364	[ID発信時の転送機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>転送機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	転送機能	なし	あり	0:なし												
D	0	1																		
転送機能	なし	あり																		
* 9365	[ID発信時のパスワード識別] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>パスワード識別</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	パスワード識別	なし	あり	1:あり												
D	0	1																		
パスワード識別	なし	あり																		

IPに関するコマンド

コマンド	データ												初期値												
* 9400	[主装置のIPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入												0-192168001100: 192.168.1.100 1-255255255000: 255.255.255.0 2-192168001002: 192.168.1.2 3-なし 4-なし												
	D ₀ アドレス種別		D ₁ ...D ₁ IPアドレス																						
	0	IPアドレス																							
	1	サブネットマスク																							
	2	デフォルトゲートウェイ																							
	3	優先DNSサーバ																							
	4	代替DNSサーバ																							
* 9401	[IP端末のIPアドレス] (1/3:収容位置501～556、601～656) ※空欄にIPアドレスを記入												なし												
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₁ ...D ₁ IPアドレス											D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₁ ...D ₁ IPアドレス									
	501													601											
	502																								
	503																								
	504																								
	505																								
	506																								
	507																								
	508																								
	509																								
	510																								
	511																								
	512																								
	513																								
	514																								
	515																								
	516																								
	517																								
	518																								
	519																								
	520																								
	521																								
	522																								
	523																								
	524																								
	525																								
	526																								
	527																								
	528																								
	529																								
	530																								
	531																								
	532																								
	533																								
	534																								
	535																								
	536																								
	537																								
	538																								
	539																								
	540																								
	541																								
	542																								
	543																								
	544																								
	545																								
	546																								
	547																								
	548																								
	549																								
	550																								
	551																								
	552																								
	553																								
	554																								
	555																								
	556																								

IPに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9401	[IP端末のIPアドレス] (2/3: 収容位置 701～756、801～864) ※空欄にIPアドレスを記入																なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ …D ₁ IPアドレス				D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ …D ₁ IPアドレス										
	701					801											
	702					802											
	703					803											
	704					804											
	705					805											
	706					806											
	707					807											
	708					808											
	709					809											
	710					810											
	711					811											
	712					812											
	713					813											
	714					814											
	715					815											
	716					816											
	717					817											
	718					818											
	719					819											
	720					820											
	721					821											
	722					822											
	723					823											
	724					824											
	725					825											
	726					826											
	727					827											
	728					828											
	729					829											
	730					830											
	731					831											
	732					832											
	733					833											
	734					834											
	735					835											
	736					836											
	737					837											
	738					838											
	739					839											
	740					840											
	741					841											
	742					842											
	743					843											
	744					844											
	745					845											
	746					846											
	747					847											
	748					848											
	749					849											
	750					850											
	751					851											
	752					852											
	753					853											
	754					854											
	755					855											
	756					856											
						857											
						858											
						859											
						860											
						861											
						862											
						863											
						864											

IPに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9401	[IP端末のIPアドレス] (3/3:収容位置865~928) ※空欄にIPアドレスを記入																なし
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ ...D ₁ IPアドレス															
	865																
	866																
	867																
	868																
	869																
	870																
	871																
	872																
	873																
	874																
	875																
	876																
	877																
	878																
	879																
	880																
	881																
	882																
	883																
	884																
	885																
	886																
	887																
	888																
	889																
	890																
	891																
	892																
	893																
	894																
	895																
	896																
	897																
	898																
	899																
	900																
	901																
	902																
	903																
	904																
	905																
	906																
	907																
	908																
	909																
	910																
	911																
	912																
	913																
	914																
	915																
	916																
	917																
	918																
	919																
	920																
	921																
	922																
	923																
	924																
	925																
	926																
	927																
	928																

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値
* 9402	[IP端末制御用ポート番号] ※空欄にポート番号を記入 <div> <div>DDDD</div> <div>ポート番号</div> </div>	50000
* 9403	[データ設定アプリ用ポート設定] <div> <div>D</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>ポート設定</div> <div>ポートクローズ</div> <div>ポートオープン</div> </div>	0:ポートクローズ
* 9404	[CTI情報送出先／SVUAのポート番号] ※空欄にポート番号を記入 <div> <div>DDDD</div> <div>ポート番号</div> </div>	54001
* 9405	[CTI情報送出先／SVUAのIPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入 <div> <div>D...D</div> <div>IPアドレス</div> </div>	192168001211
* 9406	[専用給電ハブ制御用ポート番号] ※空欄にポート番号を記入 <div> <div>DDDD</div> <div>ポート番号</div> </div>	50001
* 9407	[専用給電ハブのIPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入 <div> <div> <div>D₀D₀</div> <div>給電ハブ番号</div> <div>D₁...D₁</div> <div>IPアドレス</div> </div> <div> <div>D₀D₀</div> <div>給電ハブ番号</div> <div>D₁...D₁</div> <div>IPアドレス</div> </div> </div>	なし
* 9412	[ASPサーバIPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入 <div> <div> <div>D₀</div> <div>サーバ番号</div> <div>D₁...D₁</div> <div>IPアドレス</div> </div> <div> <div>D₀</div> <div>サーバ番号</div> <div>D₁...D₁</div> <div>IPアドレス</div> </div> </div>	なし
* 9413	[ASPサーバポート番号] ※空欄にポート番号を記入 <div> <div> <div>D₀</div> <div>サーバ番号</div> <div>D₁D₁D₁D₁</div> <div>ポート番号</div> </div> <div> <div>D₀</div> <div>サーバ番号</div> <div>D₁D₁D₁D₁</div> <div>ポート番号</div> </div> </div>	1-00000:なし (1-X版) 1-53001 2-53002 3-53003 4-53004 5-53005 6-53006 7-53007 8-53008 (2-1版～)

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414 <div>2-1版~</div>	<div>[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (1/8：サーバ番号1) ※空欄に対象PSの収容位置 (D₃D₃D₃) を記入</div> <table><tr><th>D₁D₁ 代理応答/内線保留グループ番号</th><th colspan="8">D₂ 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									000:なし
D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414 2-1版~	[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (2/8:サーバ番号2) ※空欄に対象PSの収容位置(D ₃ D ₃ D ₃)を記入	000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	<table><tr><th>D₁D₁ 代理応答/内線保留グループ番号</th><th colspan="8">D₂ 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									
D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414 <div>2-1版~</div>	<div>[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (3/8：サーバ番号3) ※空欄に対象PSの収容位置 (D₃D₃D₃) を記入</div> <table><tr><th>D₁D₁ 代理応答/内線保留グループ番号</th><th colspan="8">D₂ 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									000:なし
D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414 <div>2-1版~</div>	<div>[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (4/8:サーバ番号4) ※空欄に対象PSの収容位置(D₃D₃D₃)を記入</div> <table><tr><th>D₁D₁ 代理応答/内線保留グループ番号</th><th colspan="8">D₂ 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									000:なし
D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414 <div>2-1版~</div>	<div>[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (5/8：サーバ番号5) ※空欄に対象PSの収容位置 (D₃D₃D₃) を記入</div> <table><tr><th>D₁D₁ 代理応答/内線保留グループ番号</th><th colspan="8">D₂ 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									000:なし
D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414 2-1版~	[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (6/8:サーバ番号6) ※空欄に対象PSの収容位置(D ₃ D ₃ D ₃)を記入	000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	<table><tr><th>D₁D₁ 代理応答/内線保留グループ番号</th><th colspan="8">D₂ 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									
D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414 <div>2-1版~</div>	<div>[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (7/8：サーバ番号7) ※空欄に対象PSの収容位置 (D₃D₃D₃) を記入</div> <table><tr><th>D₁D₁ 代理応答/内線保留グループ番号</th><th colspan="8">D₂ 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									000:なし
D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ番号	D ₂ 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 9414 (2-1版~)	<div>[ASPグループ着信時の呼出対象PS] (8/8：サーバ 番号8) ※空欄に対象PSの収容位置 (D₃D₃D₃) を記入</div> <table><thead><tr><th>D₁D₁ 代理応答/内線保留グループ 番号</th><th colspan="8">D₂ 項番</th></tr><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr></thead><tbody><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ 番号	D ₂ 項番									1	2	3	4	5	6	7	8	00									01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									31									32									33									34									35									36									37									38									39									40									41									42									43									44									45									46									47									48									000:なし
D ₁ D ₁ 代理応答/内線保留グループ 番号	D ₂ 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 9415 (2-1版~)	<div>[ASP着信の待ち合わせ条件とグループ着信条件] ※空欄該当部分をマーク</div> <table><thead><tr><th>D₀ サーバ 番号</th><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="8">D₁ 待ち合わせ</td><td>0 待ち合わせなし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 5秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 10秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 15秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 20秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 25秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 30秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 35秒</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">D₂ グループ 着信条件</td><td>0 1台以上呼出可能時</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 全端末呼出可能時</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D ₀ サーバ 番号		1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁ 待ち合わせ	0 待ち合わせなし									1 5秒									2 10秒									3 15秒									4 20秒									5 25秒									6 30秒									7 35秒									D ₂ グループ 着信条件	0 1台以上呼出可能時									1 全端末呼出可能時									0, 0: 待ち合わせなし, 1台以上呼出可能時																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₀ サーバ 番号		1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₁ 待ち合わせ	0 待ち合わせなし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1 5秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	2 10秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3 15秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4 20秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	5 25秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6 30秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	7 35秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₂ グループ 着信条件	0 1台以上呼出可能時																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1 全端末呼出可能時																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

IPに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
* 9416	[NTPサーバ接続の有無]																				1:あり			
	D	0	1																					
	接続	なし	あり																					
* 9417	[ファームウェアアップデート通知有無と再起動時刻] ※空欄に時刻(0000～2359)を記入																				0, 0000: なし, 00:00			
	D ₀	通知	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁	再起動時刻																				
	0	なし																						
	1	あり																						
* 9419	[VOIPUのチャンネル(収容位置)毎の用途] (1/2: 収容位置501～556、601～656) ※空欄該当部分をマーク																				1:専用IP端末用			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置			501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516		517	518	519
D ₂ VOIPUの 用途	0	なし/SIP端末用																						
	1	専用IP端末用																						
	2	IPDH1用(トアホD)																						
	3	IPDH2用(トアホE)																						
	4	拠点間ビデオ会議用 ～2-X版																						
		拠点間ビデオ会議/ テレビ電話用 3-1版～																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置			521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
D ₂ VOIPUの 用途	0	なし/SIP端末用																						
	1	専用IP端末用																						
	2	IPDH1用(トアホD)																						
	3	IPDH2用(トアホE)																						
	4	拠点間ビデオ会議用 ～2-X版																						
		拠点間ビデオ会議/ テレビ電話用 3-1版～																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置			541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
D ₂ VOIPUの 用途	0	なし/SIP端末用																						
	1	専用IP端末用																						
	2	IPDH1用(トアホD)																						
	3	IPDH2用(トアホE)																						
	4	拠点間ビデオ会議用 ～2-X版																						
		拠点間ビデオ会議/ テレビ電話用 3-1版～																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置			601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
D ₂ VOIPUの 用途	0	なし/SIP端末用																						
	1	専用IP端末用																						
	2	IPDH1用(トアホD)																						
	3	IPDH2用(トアホE)																						
	4	拠点間ビデオ会議用 ～2-X版																						
		拠点間ビデオ会議/ テレビ電話用 3-1版～																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置			621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
D ₂ VOIPUの 用途	0	なし/SIP端末用																						
	1	専用IP端末用																						
	2	IPDH1用(トアホD)																						
	3	IPDH2用(トアホE)																						
	4	拠点間ビデオ会議用 ～2-X版																						
		拠点間ビデオ会議/ テレビ電話用 3-1版～																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置			641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
D ₂ VOIPUの 用途	0	なし/SIP端末用																						
	1	専用IP端末用																						
	2	IPDH1用(トアホD)																						
	3	IPDH2用(トアホE)																						
	4	拠点間ビデオ会議用 ～2-X版																						
		拠点間ビデオ会議/ テレビ電話用 3-1版～																						

IPに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9419	[VOIPUのチャンネル(收容位置)毎の用途] (2/2: 收容位置701~756) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:専用IP端末用
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	0 なし/SIP端末用																				
	1 専用IP端末用																				
	2 IPDH1用(ト-アホD)																				
	3 IPDH2用(ト-アホE)																				
D ₂ VOIPUの用途	4 拠点間ビ-デ-オ会議用 ~2-X版																				
	5 拠点間ビ-デ-オ会議/ テレビ電話用 3-1版~																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	0 なし/SIP端末用																				
	1 専用IP端末用																				
	2 IPDH1用(ト-アホD)																				
	3 IPDH2用(ト-アホE)																				
D ₂ VOIPUの用途	4 拠点間ビ-デ-オ会議用 ~2-X版																				
	5 拠点間ビ-デ-オ会議/ テレビ電話用 3-1版~																				
D ₀ D ₀ D ₀	收容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	0 なし/SIP端末用																				
	1 専用IP端末用																				
	2 IPDH1用(ト-アホD)																				
	3 IPDH2用(ト-アホE)																				
D ₂ VOIPUの用途	4 拠点間ビ-デ-オ会議用 ~2-X版																				
	5 拠点間ビ-デ-オ会議/ テレビ電話用 3-1版~																				
* 9420	[IP基板のIPアドレス] ※空欄にIPアド-スを記入																				左表参照
D ₀ D ₀ 入-ット番号	対応ポ-ト	D ₁ ...D ₁ IPアド-ス										初期値									
01	VOIPU1																				192.168.0.101 (192.168.1.101)
02	VOIPU2																				192.168.0.102 (192.168.1.102)
03	VOIPU3																				192.168.0.103 (192.168.1.103)
11	PORT11																				192.168.0.111 (192.168.1.111)
12	PORT12																				192.168.0.112 (192.168.1.112)
13	PORT13																				192.168.0.113 (192.168.1.113)
14	PORT14																				192.168.0.114 (192.168.1.114)
15	PORT15																				192.168.0.115 (192.168.1.115)
16	PORT16																				192.168.0.116 (192.168.1.116)
17	PORT17																				192.168.0.117 (192.168.1.117)
18	OP1																				192.168.0.118 (192.168.1.118)
21	PORT21																				192.168.0.121 (192.168.1.121)
22	PORT22																				192.168.0.122 (192.168.1.122)
23	PORT23																				192.168.0.123 (192.168.1.123)
24	PORT24																				192.168.0.124 (192.168.1.124)
25	PORT25																				192.168.0.125 (192.168.1.125)
26	PORT26																				192.168.0.126 (192.168.1.126)
27	PORT27																				192.168.0.127 (192.168.1.127)
28	OP2																				192.168.0.128 (192.168.1.128)
31	PORT31																				192.168.0.131 (192.168.1.131)
32	PORT32																				192.168.0.132 (192.168.1.132)
33	PORT33																				192.168.0.133 (192.168.1.133)
34	PORT34																				192.168.0.134 (192.168.1.134)
35	PORT35																				192.168.0.135 (192.168.1.135)
36	PORT36																				192.168.0.136 (192.168.1.136)
37	PORT37																				192.168.0.137 (192.168.1.137)
38	OP3																				192.168.0.138 (192.168.1.138)
41	PORT41																				192.168.0.141 (192.168.1.141)
42	PORT42																				192.168.0.142 (192.168.1.142)
43	PORT43																				192.168.0.143 (192.168.1.143)
44	PORT44																				192.168.0.144 (192.168.1.144)
45	PORT45																				192.168.0.145 (192.168.1.145)
46	PORT46																				192.168.0.146 (192.168.1.146)
47	PORT47																				192.168.0.147 (192.168.1.147)
48	OP4																				192.168.0.148 (192.168.1.148)

IPに関するコマンド

コマンド	データ									初期値
* 9421	[IP端末の音声ポート番号] ※空欄にポート番号を記入									左表参照
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポート番号	初期値	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポート番号	初期値	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポート番号	初期値	
	501		50501	601		50601	701		50701	
	502		50502	602		50602	702		50702	
	503		50503	603		50603	703		50703	
	504		50504	604		50604	704		50704	
	505		50505	605		50605	705		50705	
	506		50506	606		50606	706		50706	
	507		50507	607		50607	707		50707	
	508		50508	608		50608	708		50708	
	509		50509	609		50609	709		50709	
	510		50510	610		50610	710		50710	
	511		50511	611		50611	711		50711	
	512		50512	612		50612	712		50712	
	513		50513	613		50613	713		50713	
	514		50514	614		50614	714		50714	
	515		50515	615		50615	715		50715	
	516		50516	616		50616	716		50716	
	517		50517	617		50617	717		50717	
	518		50518	618		50618	718		50718	
	519		50519	619		50619	719		50719	
	520		50520	620		50620	720		50720	
	521		50521	621		50621	721		50721	
	522		50522	622		50622	722		50722	
	523		50523	623		50623	723		50723	
	524		50524	624		50624	724		50724	
	525		50525	625		50625	725		50725	
	526		50526	626		50626	726		50726	
	527		50527	627		50627	727		50727	
	528		50528	628		50628	728		50728	
	529		50529	629		50629	729		50729	
	530		50530	630		50630	730		50730	
	531		50531	631		50631	731		50731	
	532		50532	632		50632	732		50732	
	533		50533	633		50633	733		50733	
	534		50534	634		50634	734		50734	
	535		50535	635		50635	735		50735	
	536		50536	636		50636	736		50736	
	537		50537	637		50637	737		50737	
	538		50538	638		50638	738		50738	
	539		50539	639		50639	739		50739	
	540		50540	640		50640	740		50740	
	541		50541	641		50641	741		50741	
	542		50542	642		50642	742		50742	
	543		50543	643		50643	743		50743	
	544		50544	644		50644	744		50744	
	545		50545	645		50645	745		50745	
	546		50546	646		50646	746		50746	
	547		50547	647		50647	747		50747	
	548		50548	648		50648	748		50748	
	549		50549	649		50649	749		50749	
	550		50550	650		50650	750		50750	
	551		50551	651		50651	751		50751	
	552		50552	652		50652	752		50752	
	553		50553	653		50653	753		50753	
	554		50554	654		50654	754		50754	
	555		50555	655		50655	755		50755	
	556		50556	656		50656	756		50756	

IPに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9424	[VOIPU音声パケットQoS指定]																				40:40
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
	D ₂ D ₂ DSCP値																				
※空欄に設定値-タ(下表参照)を記入																					
	D ₂ D ₂	00~63																			
	DSCP値	0~63																			

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																														
* 9431	[SIPサーバ機能のポート番号] ※空欄にポ ー ト番号を記入 <table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポ ー ト番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D D D D D					ポ ー ト番号					05060																																																																																																																				
D D D D D																																																																																																																																
ポ ー ト番号																																																																																																																																
* 9432	[VOIPUのRTPポート番号] ※空欄にポ ー ト番号を記入 <table><tr><th>D₀D₀ チャネル番号</th><th>D₁D₁D₁D₁ ポ ー ト番号</th><th>D₀D₀ チャネル番号</th><th>D₁D₁D₁D₁ ポ ー ト番号</th><th>D₀D₀ チャネル番号</th><th>D₁D₁D₁D₁ ポ ー ト番号</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td>21</td><td></td><td>41</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>22</td><td></td><td>42</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>23</td><td></td><td>43</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>24</td><td></td><td>44</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>25</td><td></td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>26</td><td></td><td>46</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>27</td><td></td><td>47</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>28</td><td></td><td>48</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td>29</td><td></td><td>49</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>30</td><td></td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>31</td><td></td><td>51</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>32</td><td></td><td>52</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td>33</td><td></td><td>53</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td>34</td><td></td><td>54</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>35</td><td></td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>36</td><td></td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td>37</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td>38</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td>39</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>40</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ チャネル番号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポ ー ト番号	D ₀ D ₀ チャネル番号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポ ー ト番号	D ₀ D ₀ チャネル番号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポ ー ト番号	01		21		41		02		22		42		03		23		43		04		24		44		05		25		45		06		26		46		07		27		47		08		28		48		09		29		49		10		30		50		11		31		51		12		32		52		13		33		53		14		34		54		15		35		55		16		36		56		17		37				18		38				19		39				20		40				01-55010 02-55020 03-55030 ? ? 56-55560
D ₀ D ₀ チャネル番号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポ ー ト番号	D ₀ D ₀ チャネル番号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポ ー ト番号	D ₀ D ₀ チャネル番号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポ ー ト番号																																																																																																																											
01		21		41																																																																																																																												
02		22		42																																																																																																																												
03		23		43																																																																																																																												
04		24		44																																																																																																																												
05		25		45																																																																																																																												
06		26		46																																																																																																																												
07		27		47																																																																																																																												
08		28		48																																																																																																																												
09		29		49																																																																																																																												
10		30		50																																																																																																																												
11		31		51																																																																																																																												
12		32		52																																																																																																																												
13		33		53																																																																																																																												
14		34		54																																																																																																																												
15		35		55																																																																																																																												
16		36		56																																																																																																																												
17		37																																																																																																																														
18		38																																																																																																																														
19		39																																																																																																																														
20		40																																																																																																																														
* 9433	[簡易DHCPサーバ機能の割り当てIPアドレス] ※空欄に先頭IPアドレ ー スおよび割り当て可能台数(001～253)を記入 <table><tr><th>D₀…D₀ 先頭IPアドレ ー ス</th><th>D₁D₁D₁ 割り当て可能台数</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ …D ₀ 先頭IPアドレ ー ス	D ₁ D ₁ D ₁ 割り当て可能台数			192168001001,000: 192.168.1.1, 機能なし																																																																																																																										
D ₀ …D ₀ 先頭IPアドレ ー ス	D ₁ D ₁ D ₁ 割り当て可能台数																																																																																																																															
* 9434	[簡易DHCPサーバ機能のリース時間] ※空欄に時間(01～72)を記入 <table><tr><td>D D</td><td></td></tr><tr><td>リース時間</td><td></td></tr></table>	D D		リース時間		01:1時間																																																																																																																										
D D																																																																																																																																
リース時間																																																																																																																																
* 9435	[簡易DHCPサーバ機能の除外IPアドレス] ※空欄にIPアドレ ー スを記入 <table><tr><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁…D₁ IPアドレ ー ス</th><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁…D₁ IPアドレ ー ス</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>20</td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ …D ₁ IPアドレ ー ス	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ …D ₁ IPアドレ ー ス	01		11		02		12		03		13		04		14		05		15		06		16		07		17		08		18		09		19		10		20		なし																																																																																		
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ …D ₁ IPアドレ ー ス	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ …D ₁ IPアドレ ー ス																																																																																																																													
01		11																																																																																																																														
02		12																																																																																																																														
03		13																																																																																																																														
04		14																																																																																																																														
05		15																																																																																																																														
06		16																																																																																																																														
07		17																																																																																																																														
08		18																																																																																																																														
09		19																																																																																																																														
10		20																																																																																																																														
* 9437	[簡易DHCPサーバ機能のデフォルトゲートウェイIPアドレス] ※空欄に IPアドレ ー スを記入 <table><tr><td>D…D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IPアドレ ー ス</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D…D						IPアドレ ー ス						192168001002: 192.168.1.2																																																																																																																		
D…D																																																																																																																																
IPアドレ ー ス																																																																																																																																

IPに関するコマンド

コマンド	データ																	初期値	
* 9441	[SIP端末の保留動作] ※空欄該当部分をマ-ク																	1: 保留ボ-タ有効, 特番保留無効	
	D ₀ D ₀ 端末種別							20	41	50									
								IPDH	SCア-リ	SIPソフトフォ-ン									
	D ₁ 保留動作	1	保留ボ-タ有効, 特番保留無効																
		2	保留ボ-タ無効, 特番保留有効 (PB送出不可)																
		3	保留ボ-タ有効, 特番保留無効 (転送不可)																
	D ₀ D ₀ 端末種別							90	91	92	93	94							
								SIP P2P1	SIP P2P2	SIP P2P3	SIP P2P4	SIP P2P5							
	D ₁ 保留動作	1	保留ボ-タ有効, 特番保留無効																
		2	保留ボ-タ無効, 特番保留有効 (PB送出不可)																
		3	保留ボ-タ有効, 特番保留無効 (転送不可)																
	D ₀ D ₀ 端末種別							95	96	97	98								
							SIP P2P6	SIP P2P7	SIP P2P8	SIP P2P9									
D ₁ 保留動作	1	保留ボ-タ有効, 特番保留無効																	
	2	保留ボ-タ無効, 特番保留有効 (PB送出不可)																	
	3	保留ボ-タ有効, 特番保留無効 (転送不可)																	
* 9442	[SIP端末の外線フッキング機能] ※空欄該当部分をマ-ク																	0: なし	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815		816
	D ₂ 外線フッキング機能	0	なし																
		1	あり																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831		832
	D ₂ 外線フッキング機能	0	なし																
		1	あり																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847		848
	D ₂ 外線フッキング機能	0	なし																
		1	あり																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863		864
	D ₂ 外線フッキング機能	0	なし																
		1	あり																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879		880
	D ₂ 外線フッキング機能	0	なし																
		1	あり																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895		896
	D ₂ 外線フッキング機能	0	なし																
		1	あり																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911		912
	D ₂ 外線フッキング機能	0	なし																
		1	あり																
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927		928
	D ₂ 外線フッキング機能	0	なし																
		1	あり																

IPに関するコマンド

コマンド		データ																初期値	
* 9443		[端末認証用パスワード] ※空欄に設定パスワードを記入																0000	
		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ パスワード		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ パスワード		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ パスワード		D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ パスワード			
		801				833				865				897					
		802				834				866				898					
		803				835				867				899					
		804				836				868				900					
		805				837				869				901					
		806				838				870				902					
		807				839				871				903					
		808				840				872				904					
		809				841				873				905					
		810				842				874				906					
		811				843				875				907					
		812				844				876				908					
		813				845				877				909					
		814				846				878				910					
		815				847				879				911					
		816				848				880				912					
		817				849				881				913					
		818				850				882				914					
		819				851				883				915					
		820				852				884				916					
		821				853				885				917					
		822				854				886				918					
		823				855				887				919					
		824				856				888				920					
		825				857				889				921					
		826				858				890				922					
		827				859				891				923					
		828				860				892				924					
		829				861				893				925					
		830				862				894				926					
		831				863				895				927					
		832				864				896				928					
* 9444		[SIP端末のP2P接続] ※空欄該当部分をマーク																0:無効	
		D ₀ D ₀ 端末種別				90	91	92	93	94	95	96	97	98					
		D ₁ P2P接続	0	無効															
			1	同一端末種別のみ有効															
			2	無条件で有効															
* 9451		[F-ROMダウンロード規制]																0:なし	
		D	0	1															
		規制	なし	あり															

IPに関するコマンド

コマンド	データ												初期値	
* 9452	[IPCOIのHTTPSポート番号] ※空欄にポート番号を記入												左表参照	
	D ₀ D ₀	socket番号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポート番号				初期値	D ₀ D ₀	socket番号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポート番号				初期値
	11	PORT11					50011	31	PORT31					50031
	12	PORT12					50012	32	PORT32					50032
	13	PORT13					50013	33	PORT33					50033
	14	PORT14					50014	34	PORT34					50034
	15	PORT15					50015	35	PORT35					50035
	16	PORT16					50016	36	PORT36					50036
	17	PORT17					50017	37	PORT37					50037
	18	OP1					50018	38	OP3					50038
	21	PORT21					50021	41	PORT41					50041
	22	PORT22					50022	42	PORT42					50042
	23	PORT23					50023	43	PORT43					50043
	24	PORT24					50024	44	PORT44					50044
	25	PORT25					50025	45	PORT45					50045
	26	PORT26					50026	46	PORT46					50046
	27	PORT27					50027	47	PORT47					50047
	28	OP2					50028	48	OP4					50048
* 9455 (3-1版~)	[MFTアプリ2のIPパケットMSS値] ※空欄にMSS値を記入												1460	
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	749	750	751	752	753	754	755	756				
	D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	MSS値												
* 9456 (5-1版~)	[MFTアプリ2登録時のIPアドレス上書き有無]												0:なし	
	D	0	1											
	IPアドレス上書き	なし	あり											
* 9460	[テレビ電話画像用ポート番号] ※空欄にポート番号を記入												60002	
	D D D D D													
	ポート番号													

IPに関するコマンド

コマンド	データ																			初期値	
* 9461	[IPカメラドアホンの用途] ※空欄該当部分をマーク																			0: SIP端末 (インターホン)	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂ 用途	0	SIP端末 (インターホン)																			
	1	IPDH1 (ト*アホンD)																			
	2	IPDH2 (ト*アホンE)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂ 用途	0	SIP端末 (インターホン)																			
	1	IPDH1 (ト*アホンD)																			
	2	IPDH2 (ト*アホンE)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂ 用途	0	SIP端末 (インターホン)																			
	1	IPDH1 (ト*アホンD)																			
	2	IPDH2 (ト*アホンE)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂ 用途	0	SIP端末 (インターホン)																			
	1	IPDH1 (ト*アホンD)																			
	2	IPDH2 (ト*アホンE)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂ 用途	0	SIP端末 (インターホン)																			
	1	IPDH1 (ト*アホンD)																			
	2	IPDH2 (ト*アホンE)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂ 用途	0	SIP端末 (インターホン)																			
	1	IPDH1 (ト*アホンD)																			
	2	IPDH2 (ト*アホンE)																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂ 用途	0	SIP端末 (インターホン)																			
	1	IPDH1 (ト*アホンD)																			
	2	IPDH2 (ト*アホンE)																			

IPに関するコマンド

コマンド	データ															初期値	
* 9462	[端末毎のカメラID] (1/2 : 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄にカメラID (000:カメラIDなし、001～062、064～255:カメラID1～62、64～255) を記入															000:なし	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																

IPに関するコマンド

コマンド		データ																初期値	
* 9462		[端末毎のカメラID] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄にカメラID (000:カメラIDなし、001～062、064～255:カメラID1～62、64～255) を記入																000:なし	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	549	550	551	552	553	554	555	556										
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	649	650	651	652	653	654	655	656										
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	749	750	751	752	753	754	755	756										
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928		
D ₂ D ₂ D ₂	カメラID																		
* 9463		[テレビ電話時の画像サーバ使用有無]																0:なし	
		D	0				1	2	3										
		使用	なし (端末間のテレビ電話のみを利用)				あり	自動切替 (3-1版～)	なし (IPCAMDH2のみを利用) (7-2版～)										
* 9464		[画像サーバのIPアドレス(主装置通信用)] ※空欄にIPアドレスを記入																192168001210: 192.168.1.210	
		D...D																	
		IPアドレス																	
* 9465		[画像サーバのポート番号(主装置通信用)] ※空欄にポート番号を記入																54101	
		D D D D D																	
		ポ ー ト 番 号																	

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																				
* 9466	[簡易ビデオ会議の利用有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>利用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	利用	なし	あり	0:なし																														
D	0	1																																				
利用	なし	あり																																				
* 9480	[拠点間画像通信の利用有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>利用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	利用	なし	あり	0:なし																														
D	0	1																																				
利用	なし	あり																																				
* 9481	[自拠点番号(拠点間画像通信用)] ※空欄に自拠点番号(01～16)を記入 <table><tr><td>DD</td><td></td></tr><tr><td>自拠点番号</td><td></td></tr></table>	DD		自拠点番号		01																																
DD																																						
自拠点番号																																						
* 9482	[各拠点のIPアドレス(拠点間画像通信用)] ※空欄にIPアドレスを記入 <table><tr><td>D₀D₀ 拠点番号</td><td>D₁...D₁ IPアドレス</td><td>D₀D₀ 拠点番号</td><td>D₁...D₁ IPアドレス</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 拠点番号	D ₁ ...D ₁ IPアドレス	D ₀ D ₀ 拠点番号	D ₁ ...D ₁ IPアドレス	01		09		02		10		03		11		04		12		05		13		06		14		07		15		08		16		なし
D ₀ D ₀ 拠点番号	D ₁ ...D ₁ IPアドレス	D ₀ D ₀ 拠点番号	D ₁ ...D ₁ IPアドレス																																			
01		09																																				
02		10																																				
03		11																																				
04		12																																				
05		13																																				
06		14																																				
07		15																																				
08		16																																				
* 9483	[各拠点のTCPポート番号(拠点間画像通信用)] ※空欄にポート番号を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 拠点番号</td><td>D₁D₁D₁D₁ ポート番号</td><td>D₀D₀ 拠点番号</td><td>D₁D₁D₁D₁ ポート番号</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 拠点番号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポート番号	D ₀ D ₀ 拠点番号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポート番号	01		09		02		10		03		11		04		12		05		13		06		14		07		15		08		16		50002
D ₀ D ₀ 拠点番号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポート番号	D ₀ D ₀ 拠点番号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポート番号																																			
01		09																																				
02		10																																				
03		11																																				
04		12																																				
05		13																																				
06		14																																				
07		15																																				
08		16																																				
* 9484	[主装置TCPポート番号(拠点間画像通信用)] ※空欄にポート番号を記入 <table><tr><td>DDDDDD</td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td></tr></table>	DDDDDD		ポート番号		50002																																
DDDDDD																																						
ポート番号																																						
* 9487 (3-1版～)	[IPカメラドアホンの発信先拠点番号] ※空欄に拠点番号(01～16)を記入 <table><tr><td>D₀ IPDH</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>IPDH1 (トアホN)</td><td>IPDH2 (トアホE)</td></tr><tr><td>D₁D₁ 発信先拠点番号1カ所目(昼)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂D₂ 発信先拠点番号2カ所目(昼)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃D₃ 発信先拠点番号1カ所目(夜)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₄D₄ 発信先拠点番号2カ所目(夜)</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ IPDH	1	2		IPDH1 (トアホN)	IPDH2 (トアホE)	D ₁ D ₁ 発信先拠点番号1カ所目(昼)			D ₂ D ₂ 発信先拠点番号2カ所目(昼)			D ₃ D ₃ 発信先拠点番号1カ所目(夜)			D ₄ D ₄ 発信先拠点番号2カ所目(夜)			00, 00, 00, 00																		
D ₀ IPDH	1	2																																				
	IPDH1 (トアホN)	IPDH2 (トアホE)																																				
D ₁ D ₁ 発信先拠点番号1カ所目(昼)																																						
D ₂ D ₂ 発信先拠点番号2カ所目(昼)																																						
D ₃ D ₃ 発信先拠点番号1カ所目(夜)																																						
D ₄ D ₄ 発信先拠点番号2カ所目(夜)																																						
* 9488 (3-1版～)	[IPカメラドアホンのポート番号(拠点間画像通信用)] ※空欄にポート番号を記入 <table><tr><td>DDDDDD</td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td></tr></table>	DDDDDD		ポート番号		51000																																
DDDDDD																																						
ポート番号																																						

IPに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値							
* 9490 (2-1版~)	[プッシュ通知の利用有無]																				1:あり							
	D		0		1																							
	プッシュ通知利用		なし		あり																							
* 9491 (2-1版~)	[プッシュ通知対象の着信種別(MFTアプリ)] ※空欄該当部分をマーク																				3:個別着信および一般着信							
	D ₀ D ₀ D ₀		収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516					517	518	519	520
	D ₂ 着信 種別	0	なし																									
1		個別着信																										
2		一般着信																										
3		個別着信および一般着信																										
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540					
D ₂ 着信 種別	0	なし																										
	1	個別着信																										
	2	一般着信																										
	3	個別着信および一般着信																										
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556									
D ₂ 着信 種別	0	なし																										
	1	個別着信																										
	2	一般着信																										
	3	個別着信および一般着信																										
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620					
D ₂ 着信 種別	0	なし																										
	1	個別着信																										
	2	一般着信																										
	3	個別着信および一般着信																										
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640					
D ₂ 着信 種別	0	なし																										
	1	個別着信																										
	2	一般着信																										
	3	個別着信および一般着信																										
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656									
D ₂ 着信 種別	0	なし																										
	1	個別着信																										
	2	一般着信																										
	3	個別着信および一般着信																										
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720					
D ₂ 着信 種別	0	なし																										
	1	個別着信																										
	2	一般着信																										
	3	個別着信および一般着信																										
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740					
D ₂ 着信 種別	0	なし																										
	1	個別着信																										
	2	一般着信																										
	3	個別着信および一般着信																										
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756									
D ₂ 着信 種別	0	なし																										
	1	個別着信																										
	2	一般着信																										
	3	個別着信および一般着信																										

IPに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 9492 <div>3-1版~</div>	[プッシュ通知時の通知音] ※空欄該当部分をマーク																				0:短音		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D ₂		0	短音																			
	通知音		1	断続音																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D ₂		0	短音																			
	通知音		1	断続音																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D ₂		0	短音																			
	通知音		1	断続音																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D ₂		0	短音																			
通知音		1	断続音																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640		
D ₂		0	短音																				
通知音		1	断続音																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656						
D ₂		0	短音																				
通知音		1	断続音																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
D ₂		0	短音																				
通知音		1	断続音																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
D ₂		0	短音																				
通知音		1	断続音																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
D ₂		0	短音																				
通知音		1	断続音																				
* 9497 <div>3-1版~</div>	[プッシュ通知機能のMFTAPバックグラウンド起動有無]																				1:有効		
	D		0		1																		
		バックグラウンド起動		無効		有効																	
* 9498 <div>5-1版~</div>	[プッシュ通知種別]																				0:標準・サイレント プッシュ通知		
	D		0		1																		
		プッシュ通知種別		標準・サイレントプッシュ通知		VoIPプッシュ通知																	

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ										初期値		
* 9500	[呼出エリア番号] (1/2:収容位置101～164, 201～264) ※空欄に呼出エリア番号 (00～30) を記入										下表参照		
* 9501	[BSグループ番号] (1/2:収容位置101～164, 201～264) ※空欄にBSグループ番号 (0～7) を記入												
* 9502	[BS番号] (1/2:収容位置101～164, 201～264) ※空欄にBS番号 (00～31/99:なし) を記入												
D ₀ D ₀ D ₀ 対象BS	* 9500		* 9501		* 9502		D ₀ D ₀ D ₀ 対象BS	* 9500		* 9501		* 9502	
	D ₂ D ₂ 呼出エリア番号	初期値	D ₂ BSグループ番号	初期値	D ₁ D ₁ BS番号	初期値		D ₂ D ₂ 呼出エリア番号	初期値	D ₂ BSグループ番号	初期値	D ₁ D ₁ BS番号	初期値
101		00		1		99	201		00		1		99
102		00		1		99	202		00		1		99
103		00		1		99	203		00		1		99
104		00		1		99	204		00		1		99
105		00		1		99	205		00		1		99
106		00		1		99	206		00		1		99
107		00		1		99	207		00		1		99
108		00		1		99	208		00		1		99
109		00		1		99	209		00		1		99
110		00		1		99	210		00		1		99
111		00		1		99	211		00		1		99
112		00		1		99	212		00		1		99
113		00		1		99	213		00		1		99
114		00		1		99	214		00		1		99
115		00		1		99	215		00		1		99
116		00		1		99	216		00		1		99
117		00		1		99	217		00		1		99
118		00		1		99	218		00		1		99
119		00		1		99	219		00		1		99
120		00		1		99	220		00		1		99
121		00		1		99	221		00		1		99
122		00		1		99	222		00		1		99
123		00		1		99	223		00		1		99
124		00		1		99	224		00		1		99
125		00		1		99	225		00		1		99
126		00		1		99	226		00		1		99
127		00		1		99	227		00		1		99
128		00		1		99	228		00		1		99
129		00		1		99	229		00		1		99
130		00		1		99	230		00		1		99
131		00		1		99	231		00		1		99
132		00		1		99	232		00		1		99
133		00		1		99	233		00		1		99
134		00		1		99	234		00		1		99
135		00		1		99	235		00		1		99
136		00		1		99	236		00		1		99
137		00		1		99	237		00		1		99
138		00		1		99	238		00		1		99
139		00		1		99	239		00		1		99
140		00		1		99	240		00		1		99
141		00		1		99	241		00		1		99
142		00		1		99	242		00		1		99
143		00		1		99	243		00		1		99
144		00		1		99	244		00		1		99
145		00		1		99	245		00		1		99
146		00		1		99	246		00		1		99
147		00		1		99	247		00		1		99
148		00		1		99	248		00		1		99
149		00		1		99	249		00		1		99
150		00		1		99	250		00		1		99
151		00		1		99	251		00		1		99
152		00		1		99	252		00		1		99
153		00		1		99	253		00		1		99
154		00		1		99	254		00		1		99
155		00		1		99	255		00		1		99
156		00		1		99	256		00		1		99
157		00		1		99	257		00		1		99
158		00		1		99	258		00		1		99
159		00		1		99	259		00		1		99
160		00		1		99	260		00		1		99
161		00		1		99	261		00		1		99
162		00		1		99	262		00		1		99
163		00		1		99	263		00		1		99
164		00		1		99	264		00		1		99

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ											初期値	
* 9500	[呼出エリア番号] (2/2:収容位置301～364, 401～464) ※空欄に呼出エリア番号 (00～30) を記入											下表参照	
* 9501	[BSグループ番号] (2/2:収容位置301～364, 401～464) ※空欄にBSグループ番号 (0～7) を記入												
* 9502	[BS番号] (2/2:収容位置301～364, 401～464) ※空欄にBS番号 (00～31/99:なし) を記入												
D ₀ D ₀ D ₀ 対象BS	* 9500		* 9501		* 9502		D ₀ D ₀ D ₀ 対象BS	* 9500		* 9501		* 9502	
	D ₂ D ₂ 呼出エリア番号	初期値	D ₂ BSグループ番号	初期値	D ₁ D ₁ BS番号	初期値		D ₂ D ₂ 呼出エリア番号	初期値	D ₂ BSグループ番号	初期値	D ₁ D ₁ BS番号	初期値
301		00		1		99	401		00		1		99
302		00		1		99	402		00		1		99
303		00		1		99	403		00		1		99
304		00		1		99	404		00		1		99
305		00		1		99	405		00		1		99
306		00		1		99	406		00		1		99
307		00		1		99	407		00		1		99
308		00		1		99	408		00		1		99
309		00		1		99	409		00		1		99
310		00		1		99	410		00		1		99
311		00		1		99	411		00		1		99
312		00		1		99	412		00		1		99
313		00		1		99	413		00		1		99
314		00		1		99	414		00		1		99
315		00		1		99	415		00		1		99
316		00		1		99	416		00		1		99
317		00		1		99	417		00		1		99
318		00		1		99	418		00		1		99
319		00		1		99	419		00		1		99
320		00		1		99	420		00		1		99
321		00		1		99	421		00		1		99
322		00		1		99	422		00		1		99
323		00		1		99	423		00		1		99
324		00		1		99	424		00		1		99
325		00		1		99	425		00		1		99
326		00		1		99	426		00		1		99
327		00		1		99	427		00		1		99
328		00		1		99	428		00		1		99
329		00		1		99	429		00		1		99
330		00		1		99	430		00		1		99
331		00		1		99	431		00		1		99
332		00		1		99	432		00		1		99
333		00		1		99	433		00		1		99
334		00		1		99	434		00		1		99
335		00		1		99	435		00		1		99
336		00		1		99	436		00		1		99
337		00		1		99	437		00		1		99
338		00		1		99	438		00		1		99
339		00		1		99	439		00		1		99
340		00		1		99	440		00		1		99
341		00		1		99	441		00		1		99
342		00		1		99	442		00		1		99
343		00		1		99	443		00		1		99
344		00		1		99	444		00		1		99
345		00		1		99	445		00		1		99
346		00		1		99	446		00		1		99
347		00		1		99	447		00		1		99
348		00		1		99	448		00		1		99
349		00		1		99	449		00		1		99
350		00		1		99	450		00		1		99
351		00		1		99	451		00		1		99
352		00		1		99	452		00		1		99
353		00		1		99	453		00		1		99
354		00		1		99	454		00		1		99
355		00		1		99	455		00		1		99
356		00		1		99	456		00		1		99
357		00		1		99	457		00		1		99
358		00		1		99	458		00		1		99
359		00		1		99	459		00		1		99
360		00		1		99	460		00		1		99
361		00		1		99	461		00		1		99
362		00		1		99	462		00		1		99
363		00		1		99	463		00		1		99
364		00		1		99	464		00		1		99

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値		
* 9503	[運用システム選択]																1: 事業所用PHS (PHI)		
	D		0		1														
	運用システム		DCL (DCI)		事業所用PHS (PHI)														
* 9518	[グローバル定義情報パターン番号] ※空欄該当部分をマーク																1: 通常モード*		
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象BS		101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141	145	149	153		157	161
	D ₂		1	1 (通常モード*)															
	パターン番号		2	2 (最繁モード*)															
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象BS		201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249	253		257	261
	D ₂		1	1 (通常モード*)															
	パターン番号		2	2 (最繁モード*)															
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象BS		301	305	309	313	317	321	325	329	333	337	341	345	349	353		357	361
	D ₂		1	1 (通常モード*)															
	パターン番号		2	2 (最繁モード*)															
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象BS		401	405	409	413	417	421	425	429	433	437	441	445	449	453		457	461
	D ₂		1	1 (通常モード*)															
	パターン番号		2	2 (最繁モード*)															

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ										初期値								
* 9521	[PS-ID] (1/2:対象端末801～864) ※空欄にPS-IDを記入										設定なし								
* 9522	[個別PS番号] (1/2:対象端末801～864) ※空欄に個別PS番号を記入										設定なし								
* 9524	[PS種別] (1/2:対象端末801～864) ※D ₂ D ₂ :空欄にPS種別/SIP端末種別(下表参照)を記入 D ₃ 、D ₄ :空欄該当部分をマーク										07, 0, 0								
* 9529	[自グループのみ待ち受け機能] (1/2:対象端末801～864) ※空欄該当部分をマーク										0: なし								
D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	* 9521 D ₁ …D ₁ (9桁) PS-ID			* 9522 D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁ D ₁) 個別PS番号	* 9524 D ₂ D ₂ PS種別/ SIP端末種別 (下表参照)				D ₃ ハンド・オーバ・範囲		D ₄ 他グループ 迂回発信		* 9529 D ₂ 自グループのみ 待ち受け						
								0 制限 なし		1 グループ内 のみ		0 不可		1 可		0 なし		1 あり	
801																			
802																			
803																			
804																			
805																			
806																			
807																			
808																			
809																			
810																			
811																			
812																			
813																			
814																			
815																			
816																			
817																			
818																			
819																			
820																			
821																			
822																			
823																			
824																			
825																			
826																			
827																			
828																			
829																			
830																			
831																			
832																			
833																			
834																			
835																			
836																			
837																			
838																			
839																			
840																			
841																			
842																			
843																			
844																			
845																			
846																			
847																			
848																			
849																			
850																			
851																			
852																			
853																			
854																			
855																			
856																			
857																			
858																			
859																			
860																			
861																			
862																			
863																			
864																			
[* 9524のPS種別／SIP端末種別]																			
D ₂ D ₂		00	01	04	05	06	07	20	41	50	90～98								
PS種別/SIP端末種別		一般PS	自営標準PS	卓上PS	D5PS	D8PS	D9PS/DCLA	IPDH	SC77°リ	SIPツタフォン	SIP P2P1～SIP P2P9								

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ										初期値
* 9521	[PS-ID] (2/2:対象端末865～928) ※空欄にPS-IDを記入										設定なし
* 9522	[個別PS番号] (2/2:対象端末865～928) ※空欄に個別PS番号を記入										設定なし
* 9524	[PS種別] (2/2:対象端末865～928) ※D ₂ D ₂ :空欄にPS種別/SIP端末種別(下表参照)を記入 D ₃ 、D ₄ :空欄該当部分をマーク										07, 0, 0
* 9529	[自グループのみ待ち受け機能] (2/2:対象端末865～928) ※空欄該当部分をマーク										0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	* 9521 D ₁ ...D ₁ (9桁) PS-ID			* 9522 D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁ D ₁) 個別PS番号		* 9524 D ₂ D ₂ PS種別/ SIP端末種別 (下表参照)				* 9529 D ₂ 自グループのみ 待ち受け	
						D ₃ バンド オフ - 範囲		D ₄ 他グループ 迂回発信			
						0 制限 なし	1 グループ内 のみ	0 不可	1 可	0 なし	1 あり
865											
866											
867											
868											
869											
870											
871											
872											
873											
874											
875											
876											
877											
878											
879											
880											
881											
882											
883											
884											
885											
886											
887											
888											
889											
890											
891											
892											
893											
894											
895											
896											
897											
898											
899											
900											
901											
902											
903											
904											
905											
906											
907											
908											
909											
910											
911											
912											
913											
914											
915											
916											
917											
918											
919											
920											
921											
922											
923											
924											
925											
926											
927											
928											
[* 9524のPS種別/SIP端末種別]											
D ₂ D ₂		00	01	04	05	06	07	20	41	50	90～98
PS種別/SIP端末種別		一般PS	自営標準PS	卓上PS	D5PS	D8PS	D9PS/DCLA	IPDH	SC77°リ	SIP/77°リ	SIP P2P1～SIP P2P9

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ												初期値
* 9525	[電話機グループとグループ呼出エリアの対応]												下表による
※空欄に設定データ(呼出エリア番号 (00～30) およびBSグループ番号 (0～7)) を記入													
D ₀ D ₀ 電話機グループ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
D ₁ D ₁ 呼出エリア番号													
D ₂ BSグループ番号													
D ₀ D ₀ 電話機グループ	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
D ₁ D ₁ 呼出エリア番号													
D ₂ BSグループ番号													
D ₀ D ₀ 電話機グループ	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
D ₁ D ₁ 呼出エリア番号													
D ₂ BSグループ番号													
D ₀ D ₀ 電話機グループ	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
D ₁ D ₁ 呼出エリア番号													
D ₂ BSグループ番号													
[初期値]													
電話機グループ	呼出エリア	BSグループ	電話機グループ	呼出エリア	BSグループ								
01	00	1	25	03	1								
02	00	2	26	03	2								
03	00	3	27	03	3								
04	00	4	28	03	4								
05	00	5	29	03	5								
06	00	6	30	03	6								
07	00	7	31	03	7								
08	01	0	32	04	0								
09	01	1	33	04	1								
10	01	2	34	04	2								
11	01	3	35	04	3								
12	01	4	36	04	4								
13	01	5	37	04	5								
14	01	6	38	04	6								
15	01	7	39	04	7								
16	02	0	40	05	0								
17	02	1	41	05	1								
18	02	2	42	05	2								
19	02	3	43	05	3								
20	02	4	44	05	4								
21	02	5	45	05	5								
22	02	6	46	05	6								
23	02	7	47	05	7								
24	03	0	48	06	0								

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9526	[ラインキーと外線番号の対応] ※空欄にD ₂ D ₂ のデータ(外線番号)を記入																[全グループ] 01-01、02-02、 03-03、04-04、 05-05、06-06、 07-07、08-08、 09-09、10-10、 11-11、12-12
	D ₀ D ₀ 電話機グループ	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
	D ₁ D ₁ ラインキー(システムキー)	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
	D ₀ D ₀ 電話機グループ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	D ₁ D ₁ ラインキー(システムキー)	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															
	D ₀ D ₀ 電話機グループ	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	D ₁ D ₁ ラインキー(システムキー)	01															
		02															
		03															
		04															
		05															
		06															
		07															
		08															
		09															
		10															
		11															
		12															

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ															初期値					
* 9527	[Fキーの機能]															左表参照					
	D ₀ D ₀ Fキー (Fコード)		D ₁ D ₁ D ₁ プログラマブル機能番号		初期値																
	01	F1			969 (短縮/電話帳)																
	02	F2			972 (録音)																
	03	F3			984 (不在設定)																
	04	F4			990 (聴話)																
	05	F5			994 (フック/クリア)																
	06	F6			996 (代理応答/切替)																
	07	F7			998 (自己保留)																
	08	F8			700 (マイボックス)																
	09	F9			000 (機能なし)																
	10	F10			000 (機能なし)																
	11	F11			000 (機能なし)																
	12	F12			000 (機能なし)																
	※空欄に設定データ (下表の機能番号) を記入																				
	機能番号		キー名称		機能番号		キー名称		機能番号		キー名称		機能番号		キー名称		機能番号		キー名称		
	969		短縮/電話帳		551		再生01		575		再生25		771		リコン01		965		発信		
	972		録音		552		再生02		576		再生26		772		リコン02		973		戻って録音		
	984		不在設定		553		再生03		577		再生27		773		リコン03		980		内線		
	990		聴話		554		再生04		578		再生28		774		リコン04		992		キーパッド		
994		フック/クリア		555		再生05		579		再生29		775		リコン05		995		転送 (2-2版～)			
996		代理応答/切替		556		再生06		580		再生30		776		リコン06							
998		自己保留		557		再生07		581		再生31		777		リコン07							
700		マイボックス		558		再生08		582		再生32		778		リコン08							
				559		再生09		583		再生33		779		リコン09							
				560		再生10		584		再生34		780		リコン10							
				561		再生11		585		再生35		781		リコン11							
				562		再生12		586		再生36		782		リコン12							
				563		再生13		587		再生37		783		リコン13							
				564		再生14		588		再生38		784		リコン14							
				565		再生15		589		再生39		785		リコン15							
				566		再生16		590		再生40		786		リコン16							
				567		再生17		591		再生41		787		リコン17							
				568		再生18		592		再生42		788		リコン18							
				569		再生19		593		再生43		789		リコン19							
				570		再生20		594		再生44		790		リコン20							
				571		再生21		595		再生45		877		戻り							
				572		再生22		596		再生46		878		送り							
				573		再生23		597		再生47		879		消去							
				574		再生24		598		再生48		880		停止							
* 9528	[電話機グループと夜間切替テナント番号の対応]															全グループ 01:テナント01					
	※空欄にD ₂ D ₂ のデータ (テナント番号01～48) を記入																				
	D ₀ D ₀ 電話機グループ		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16			
	D ₂ D ₂ テナント番号																				
	D ₀ D ₀ 電話機グループ		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
	D ₂ D ₂ テナント番号																				
	D ₀ D ₀ 電話機グループ		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
D ₂ D ₂ テナント番号																					

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																	初期値	
* 9530	[PSの圏外トーカーの有無と種類]																	900:固定メッセージ	
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816		
	D ₂ D ₂ D ₂ 圏外トーカーの種類																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832		
	D ₂ D ₂ D ₂ 圏外トーカーの種類																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848		
	D ₂ D ₂ D ₂ 圏外トーカーの種類																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864		
	D ₂ D ₂ D ₂ 圏外トーカーの種類																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
	D ₂ D ₂ D ₂ 圏外トーカーの種類																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896		
	D ₂ D ₂ D ₂ 圏外トーカーの種類																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912		
	D ₂ D ₂ D ₂ 圏外トーカーの種類																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928		
	D ₂ D ₂ D ₂ 圏外トーカーの種類																		
※空欄に設定データ(下表参照)を記入																			
D ₂ D ₂ D ₂		000		001～300										900					
圏外トーカーの種類		なし (BT送出)		システム応答メッセージ 001～300 (可変音源)										固定メッセージ					
* 9531	[圏外トーカー 送出回数]																	1:1回	
	D		1	2															
	圏外トーカー送出回数		1回	2回															
* 9533	[PS呼設定リトライ回数]																	1:1回	
	D		0	1	2	3	4	5	6	7									
	呼設定リトライ回数		なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回									
* 9534	[再生] ボタンのランプ表示可能PS] ※空欄に設定データ(PS仮想収容位置)を記入																	000:なし	
	D ₀ 項番			1	2	3	4												
	D ₁ D ₁ D ₁ 対象端末仮想収容位置																		

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値			
* 9535	[ラインキー着信のオフフック応答有無] (1/2:収容位置801~864) ※空欄にD ₃ のデータ(オフフック応答 なし:0、あり:1)を記入																0:なし			
D ₂ D ₂ ラインキー(システムキー)	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816			
	00 全ラインキー(全システムキー)																			
	01 ラインキー(システムキー) 1																			
	02 ラインキー(システムキー) 2																			
	03 ラインキー(システムキー) 3																			
	04 ラインキー(システムキー) 4																			
	05 ラインキー(システムキー) 5																			
	06 ラインキー(システムキー) 6																			
	07 ラインキー(システムキー) 7																			
	08 ラインキー(システムキー) 8																			
	09 ラインキー(システムキー) 9																			
	10 ラインキー(システムキー) 10																			
	11 ラインキー(システムキー) 11																			
	12 ラインキー(システムキー) 12																			
D ₂ D ₂ ラインキー(システムキー)	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832			
	00 全ラインキー(全システムキー)																			
	01 ラインキー(システムキー) 1																			
	02 ラインキー(システムキー) 2																			
	03 ラインキー(システムキー) 3																			
	04 ラインキー(システムキー) 4																			
	05 ラインキー(システムキー) 5																			
	06 ラインキー(システムキー) 6																			
	07 ラインキー(システムキー) 7																			
	08 ラインキー(システムキー) 8																			
	09 ラインキー(システムキー) 9																			
	10 ラインキー(システムキー) 10																			
	11 ラインキー(システムキー) 11																			
	12 ラインキー(システムキー) 12																			
D ₂ D ₂ ラインキー(システムキー)	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848			
	00 全ラインキー(全システムキー)																			
	01 ラインキー(システムキー) 1																			
	02 ラインキー(システムキー) 2																			
	03 ラインキー(システムキー) 3																			
	04 ラインキー(システムキー) 4																			
	05 ラインキー(システムキー) 5																			
	06 ラインキー(システムキー) 6																			
	07 ラインキー(システムキー) 7																			
	08 ラインキー(システムキー) 8																			
	09 ラインキー(システムキー) 9																			
	10 ラインキー(システムキー) 10																			
	11 ラインキー(システムキー) 11																			
	12 ラインキー(システムキー) 12																			
D ₂ D ₂ ラインキー(システムキー)	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864			
	00 全ラインキー(全システムキー)																			
	01 ラインキー(システムキー) 1																			
	02 ラインキー(システムキー) 2																			
	03 ラインキー(システムキー) 3																			
	04 ラインキー(システムキー) 4																			
	05 ラインキー(システムキー) 5																			
	06 ラインキー(システムキー) 6																			
	07 ラインキー(システムキー) 7																			
	08 ラインキー(システムキー) 8																			
	09 ラインキー(システムキー) 9																			
	10 ラインキー(システムキー) 10																			
	11 ラインキー(システムキー) 11																			
	12 ラインキー(システムキー) 12																			

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値
* 9535	[ラインキー着信のオフフック応答有無] (2/2:収容位置865～928) ※空欄にD ₃ のデータ(オフフック応答 なし:0、あり:1)を記入																0:なし
D ₂ D ₂ ラインキー-(システムキー-)	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
	00 全ラインキー-(全システムキー-)																
	01 ラインキー-(システムキー-) 1																
	02 ラインキー-(システムキー-) 2																
	03 ラインキー-(システムキー-) 3																
	04 ラインキー-(システムキー-) 4																
	05 ラインキー-(システムキー-) 5																
	06 ラインキー-(システムキー-) 6																
	07 ラインキー-(システムキー-) 7																
	08 ラインキー-(システムキー-) 8																
	09 ラインキー-(システムキー-) 9																
	10 ラインキー-(システムキー-) 10																
	11 ラインキー-(システムキー-) 11																
	12 ラインキー-(システムキー-) 12																
D ₂ D ₂ ラインキー-(システムキー-)	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896
	00 全ラインキー-(全システムキー-)																
	01 ラインキー-(システムキー-) 1																
	02 ラインキー-(システムキー-) 2																
	03 ラインキー-(システムキー-) 3																
	04 ラインキー-(システムキー-) 4																
	05 ラインキー-(システムキー-) 5																
	06 ラインキー-(システムキー-) 6																
	07 ラインキー-(システムキー-) 7																
	08 ラインキー-(システムキー-) 8																
	09 ラインキー-(システムキー-) 9																
	10 ラインキー-(システムキー-) 10																
	11 ラインキー-(システムキー-) 11																
	12 ラインキー-(システムキー-) 12																
D ₂ D ₂ ラインキー-(システムキー-)	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
	00 全ラインキー-(全システムキー-)																
	01 ラインキー-(システムキー-) 1																
	02 ラインキー-(システムキー-) 2																
	03 ラインキー-(システムキー-) 3																
	04 ラインキー-(システムキー-) 4																
	05 ラインキー-(システムキー-) 5																
	06 ラインキー-(システムキー-) 6																
	07 ラインキー-(システムキー-) 7																
	08 ラインキー-(システムキー-) 8																
	09 ラインキー-(システムキー-) 9																
	10 ラインキー-(システムキー-) 10																
	11 ラインキー-(システムキー-) 11																
	12 ラインキー-(システムキー-) 12																
D ₂ D ₂ ラインキー-(システムキー-)	D ₀ D ₀ D ₀ 対象端末	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
	00 全ラインキー-(全システムキー-)																
	01 ラインキー-(システムキー-) 1																
	02 ラインキー-(システムキー-) 2																
	03 ラインキー-(システムキー-) 3																
	04 ラインキー-(システムキー-) 4																
	05 ラインキー-(システムキー-) 5																
	06 ラインキー-(システムキー-) 6																
	07 ラインキー-(システムキー-) 7																
	08 ラインキー-(システムキー-) 8																
	09 ラインキー-(システムキー-) 9																
	10 ラインキー-(システムキー-) 10																
	11 ラインキー-(システムキー-) 11																
	12 ラインキー-(システムキー-) 12																

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値											
* 9536	[呼出エリア毎のリトライ間隔とリトライ回数(PHS)] ※空欄にリトライ間隔 (03～15) およびリトライ回数 (0～7) を記入											04, 0 : 4秒, *9533に従う	
	D ₀ D ₀ 対象呼出エリア	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10
	D ₂ D ₂ リトライ間隔												
	D ₃ リトライ回数												
	D ₀ D ₀ 対象呼出エリア	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	D ₂ D ₂ リトライ間隔												
	D ₃ リトライ回数												
	D ₀ D ₀ 対象呼出エリア	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	D ₂ D ₂ リトライ間隔												
	D ₃ リトライ回数												
* 9540	[電話帳ダウンロード範囲(PHS)] ※空欄にメモリ番号 (000～999) および内線電話帳件数 (000～520) を記入											000, 000, 000	
	D ₀ D ₀ D ₀ 開始メモリ番号		D ₁ D ₁ D ₁ 最終メモリ番号		D ₂ D ₂ D ₂ 内線電話帳件数								

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (1/96: 電話機グループ 01、 内線電話帳の収容位置等: 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (2/96 : 電話機グループ 01、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (3/96: 電話機グループ 02、 内線電話帳の収容位置等: 101~164, 201~264, 301~364, 401~464, 501~556, 601~656, 701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (4/96 : 電話機グループ 02、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																初期値				
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (5/96：電話機グループ 03、 内線電話帳の収容位置等：101～164、201～264、301～364、401～464、501～556、601～656、701～756) ※空欄にメモリ番号 (000～999) を記入																全収容位置なし				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (6/96 : 電話機グループ 03、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (7/96: 電話機グループ 04、 内線電話帳の収容位置等: 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (8/96 : 電話機グループ 04、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (9/96 : 電話機グループ 05、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (10/96 : 電話機グループ 05、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (11/96 : 電話機グループ 06、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (12/96 : 電話機グループ 06、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (13/96 : 電話機グループ 07、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (14/96 : 電話機グループ 07、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (15/96 : 電話機グループ 08、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (16/96 : 電話機グループ 08、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (17/96 : 電話機グループ 09、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (18/96 : 電話機グループ 09、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (19/96 : 電話機グループ 10、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (20/96 : 電話機グループ 10、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (21/96 : 電話機グループ 11、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (22/96 : 電話機グループ 11、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (23/96 : 電話機グループ 12、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (24/96 : 電話機グループ 12、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (25/96 : 電話機グループ 13、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (26/96 : 電話機グループ 13、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (27/96 : 電話機グループ 14、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (28/96 : 電話機グループ 14、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (29/96 : 電話機グループ 15、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (30/96 : 電話機グループ 15、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (31/96 : 電話機グループ 16、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (32/96 : 電話機グループ 16、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (33/96 : 電話機グループ 17、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (34/96 : 電話機グループ 17、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (35/96 : 電話機グループ 18、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (36/96 : 電話機グループ 18、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (37/96 : 電話機グループ 19、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (38/96 : 電話機グループ 19、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (39/96 : 電話機グループ 20、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (40/96 : 電話機グループ 20、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (41/96 : 電話機グループ 21、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (42/96 : 電話機グループ 21、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (43/96 : 電話機グループ 22、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (44/96 : 電話機グループ 22、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (45/96 : 電話機グループ 23、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (46/96 : 電話機グループ 23、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (47/96 : 電話機グループ 24、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (48/96 : 電話機グループ 24、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (49/96 : 電話機グループ 25、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (50/96 : 電話機グループ 25、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (51/96 : 電話機グループ 26、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (52/96 : 電話機グループ 26、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (53/96 : 電話機グループ 27、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (54/96 : 電話機グループ 27 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (55/96 : 電話機グループ 28、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (56/96 : 電話機グループ 28、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (57/96 : 電話機グループ 29、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (58/96 : 電話機グループ 29、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (59/96 : 電話機グループ 30、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (60/96 : 電話機グループ 30、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (61/96 : 電話機グループ 31、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (62/96 : 電話機グループ 31、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (63/96 : 電話機グループ 32、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (64/96 : 電話機グループ 32、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (65/96 : 電話機グループ 33、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (66/96 : 電話機グループ 33、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (67/96 : 電話機グループ 34、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (68/96 : 電話機グループ 34、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (69/96 : 電話機グループ 35、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (70/96 : 電話機グループ 35、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (71/96 : 電話機グループ 36、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (72/96 : 電話機グループ 36、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (73/96 : 電話機グループ 37、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (74/96 : 電話機グループ 37、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (75/96 : 電話機グループ 38、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (76/96 : 電話機グループ 38、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (77/96 : 電話機グループ 39、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (78/96 : 電話機グループ 39、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (79/96 : 電話機グループ 40、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (80/96 : 電話機グループ 40、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (81/96 : 電話機グループ 41、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (82/96 : 電話機グループ 41、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (83/96 : 電話機グループ 42、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (84/96 : 電話機グループ 42、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (85/96 : 電話機グループ 43、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (86/96 : 電話機グループ 43、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (87/96 : 電話機グループ 44、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (88/96 : 電話機グループ 44、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (89/96 : 電話機グループ 45、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (90/96 : 電話機グループ 45、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (91/96 : 電話機グループ 46、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (92/96 : 電話機グループ 46、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (93/96 : 電話機グループ 47、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (94/96 : 電話機グループ 47、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041	042	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061	062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076	077	078	079	080
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091	092	093	094	095	096				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
*9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (95/96 : 電話機グループ 48、 内線電話帳の収容位置等 : 101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、701~756) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入																				全収容位置なし
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	161	162	163	164																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	261	262	263	264																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	361	362	363	364																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	461	462	463	464																
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号																				

デジタルコードレスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値						
* 9541	[ダウンロード用内線電話帳データの選択] (96/96 : 電話機グループ 48、 内線電話帳の収容位置等 : 801~928、001~096) ※空欄にメモリ番号 (000~999) を記入	全収容位置なし						
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820						
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号							
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840						
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号							
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860						
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号							
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880						
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号							
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900						
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号							
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920						
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号							
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	921 922 923 924 925 926 927 928						
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号							
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020						
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号							
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040						
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号							
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060						
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号							
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080						
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号							
D ₂ D ₂ D ₂	内線電話帳の収容位置等	081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096						
D ₃ D ₃ D ₃	PS電話帳のメモリ番号							
* 9542	[ダウンロード用内線電話帳自動選択時の開始位置] ※空欄に収容位置 (101~164、201~264、301~364、401~464、501~556、601~656、 701~756、801~928)、または内線一般着信の機能番号 (001~096) を記入	101						
D ₀ D ₀	電話機グループ番号	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16						
D ₂ D ₂ D ₂	先頭内線電話帳データ							
D ₀ D ₀	電話機グループ番号	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32						
D ₂ D ₂ D ₂	先頭内線電話帳データ							
D ₀ D ₀	電話機グループ番号	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48						
D ₂ D ₂ D ₂	先頭内線電話帳データ							
* 9543	[ダウンロード用共通電話帳の先頭短縮番号指定] ※空欄に短縮番号 (0000~9999) を記入	0000						
D ₀ D ₀	電話機グループ番号	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	先頭短縮番号							
D ₀ D ₀	電話機グループ番号	17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	先頭短縮番号							
D ₀ D ₀	電話機グループ番号	33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48						
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂	先頭短縮番号							
* 9544	[主装置時刻情報の通知有無(PHS)] <table border="1"> <tr> <td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>通知</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </table>	D	0	1	通知	なし	あり	0:なし
D	0	1						
通知	なし	あり						

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ															初期値							
* 9600	[操作台のIPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入																			501-			
	D ₀ D ₀ D ₀		D ₁ ...D ₁																	192168001220:			
	収容位置		IPアドレス																	192.168.1.220			
	501																		502～504-なし				
	502																						
	503																						
504																							
* 9601	[操作台プログラマブルキーの設定(DSSボタン)]																			000:設定なし			
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ のデータ(機能番号)を記入																						
	D ₀ D ₀ D ₀		501	502	503	504	D ₀ D ₀ D ₀		501	502	503	504	D ₀ D ₀ D ₀		501	502	503	504					
	収容位置						収容位置						収容位置										
	D ₂ D ₂ D ₂ キ-番号	001					D ₂ D ₂ D ₂ キ-番号	051					D ₂ D ₂ D ₂ キ-番号	101									
		002						052						102									
		003						053						103									
		004						054						104									
		005						055						105									
		006						056						106									
		007						057						107									
		008						058						108									
		009						059						109									
		010						060						110									
		011						061						111									
		012						062						112									
		013						063						113									
		014						064						114									
		015						065						115									
		016						066						116									
		017						067						117									
		018						068						118									
		019						069						119									
		020						070						120									
		021						071						121									
		022						072						122									
		023						073						123									
		024						074						124									
		025						075						125									
		026						076						126									
		027						077						127									
		028						078						128									
		029						079						129									
		030						080						130									
	031					081																	
	032					082																	
	033					083																	
	034					084																	
	035					085																	
	036					086																	
	037					087																	
	038					088																	
	039					089																	
	040					090																	
	041					091																	
	042					092																	
	043					093																	
	044					094																	
	045					095																	
	046					096																	
	047					097																	
	048					098																	
	049					099																	
	050					100																	

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ															初期値														
* 9602	[操作台の「内線ワンタッチ」ボタンの設定(DSSボタン)]															000:設定なし														
	※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ の内線ワンタッチ対象電話機の収容位置を記入																													
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置					501	502	503	504	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置					501	502	503	504	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置					501	502	503	504			
	D ₂ D ₂ D ₂ キ-番号	001					D ₂ D ₂ D ₂ キ-番号	051					D ₂ D ₂ D ₂ キ-番号	101					D ₂ D ₂ D ₂ キ-番号	101					D ₂ D ₂ D ₂ キ-番号	101				
		002						052						102						102										
		003						053						103						103										
		004						054						104						104										
		005						055						105						105										
		006						056						106						106										
		007						057						107						107										
		008						058						108						108										
		009						059						109						109										
		010						060						110						110										
		011						061						111						111										
		012						062						112						112										
		013						063						113						113										
		014						064						114						114										
		015						065						115						115										
		016						066						116						116										
		017						067						117						117										
		018						068						118						118										
		019						069						119						119										
		020						070						120						120										
		021						071						121						121										
		022						072						122						122										
		023						073						123						123										
		024						074						124						124										
		025						075						125						125										
		026						076						126						126										
		027						077						127						127										
		028						078						128						128										
		029						079						129						129										
		030						080						130						130										
		031						081																						
		032						082																						
		033						083																						
		034						084																						
		035						085																						
		036						086																						
		037						087																						
		038						088																						
		039						089																						
		040						090																						
		041						091																						
		042						092																						
		043						093																						
		044						094																						
		045						095																						
		046						096																						
		047						097																						
		048						098																						
		049						099																						
		050						100																						
* 9603	[外部装置BCC計算]															0:加算														
	D		0		1																									
	BCC計算		加算		X-OR																									
* 9604	[外部装置でチェックイン／チェックアウト時の内線呼出有無]															1:あり														
	D		0		1																									
	呼出		なし		あり																									
* 9605	[外部装置でチェックアウト時の通話明細記録クリア]															1:あり														
	D		0		1																									
	クリア		なし		あり																									

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ										初期値																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 9606	[外部装置でチェックアウト時の主装置側処理]										0: (左表参照)																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><td colspan="2">D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="4">主装置側処理</td><td>返送</td><td>なし</td><td>あり</td><td>あり</td><td>なし</td></tr><tr><td>外線切断</td><td>なし</td><td>なし</td><td>あり</td><td>あり</td></tr><tr><td>チェックアウト</td><td>あり</td><td>なし</td><td>なし</td><td>あり</td></tr><tr><td>通話中外線料金</td><td>チェックアウトに含まない</td><td></td><td></td><td>チェックアウトを含む</td></tr></table>				D		0	1	2	3	主装置側処理	返送	なし	あり	あり	なし	外線切断	なし	なし	あり	あり	チェックアウト	あり	なし	なし	あり	通話中外線料金	チェックアウトに含まない			チェックアウトを含む																																																																																																																																																																																																																																																								
D		0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																		
主装置側処理	返送	なし	あり	あり	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	外線切断	なし	なし	あり	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	チェックアウト	あり	なし	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	通話中外線料金	チェックアウトに含まない			チェックアウトを含む																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 9607	[外部装置連携時の呼出対象DCL／PS] ※空欄にD ₂ D ₂ D ₂ の対象DCL/PSの収容位置を記入										[全グループ] 1～4-000																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><td rowspan="2">D₀D₀ 代理応答/ 内線保留 グループ番号</td><td colspan="4">D₁ 項番</td><td rowspan="2">D₀D₀ 代理応答/ 内線保留 グループ番号</td><td colspan="4">D₁ 項番</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										D ₀ D ₀ 代理応答/ 内線保留 グループ番号	D ₁ 項番				D ₀ D ₀ 代理応答/ 内線保留 グループ番号	D ₁ 項番				1	2	3	4	1	2	3	4	00					25					01					26					02					27					03					28					04					29					05					30					06					31					07					32					08					33					09					34					10					35					11					36					12					37					13					38					14					39					15					40					16					41					17					42					18					43					19					44					20					45					21					46					22					47					23					48					24										
D ₀ D ₀ 代理応答/ 内線保留 グループ番号	D ₁ 項番				D ₀ D ₀ 代理応答/ 内線保留 グループ番号	D ₁ 項番																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	1	2	3	4		1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																														
00					25																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01					26																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02					27																																																																																																																																																																																																																																																																																		
03					28																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04					29																																																																																																																																																																																																																																																																																		
05					30																																																																																																																																																																																																																																																																																		
06					31																																																																																																																																																																																																																																																																																		
07					32																																																																																																																																																																																																																																																																																		
08					33																																																																																																																																																																																																																																																																																		
09					34																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10					35																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11					36																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12					37																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13					38																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14					39																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15					40																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16					41																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17					42																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18					43																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19					44																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20					45																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21					46																																																																																																																																																																																																																																																																																		
22					47																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23					48																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 9608	[外部装置への電話機情報出力の有無]										0: なし																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>										D	0	1	出力	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																							
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																					
出力	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9609	[外部装置でチェックイン／チェックアウト時の着信鳴動時間]										0: 10秒																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>鳴動時間</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>5秒</td></tr></table>										D	0	1	2	3	鳴動時間	10秒	20秒	30秒	5秒																																																																																																																																																																																																																																																																			
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																			
鳴動時間	10秒	20秒	30秒	5秒																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 9610	[非常警報の呼出対象]										0: 機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																												
	<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>呼出対象</td><td>機能なし</td><td>チェック済み客室</td><td>全客室</td><td>全内線</td></tr></table>										D	0	1	2	3	呼出対象	機能なし	チェック済み客室	全客室	全内線																																																																																																																																																																																																																																																																			
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																			
呼出対象	機能なし	チェック済み客室	全客室	全内線																																																																																																																																																																																																																																																																																			

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																		
* 9611	[メッセージコール呼出の有無] (1/2 : 収容位置101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマ-ク	1:あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	D ₂	0	なし																				呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td><td>131</td><td>132</td><td>133</td><td>134</td><td>135</td><td>136</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	D ₂	0	なし																				呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	D ₂	0	なし																				呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164	D ₂	0	なし				呼出	1	あり																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>201</td><td>202</td><td>203</td><td>204</td><td>205</td><td>206</td><td>207</td><td>208</td><td>209</td><td>210</td><td>211</td><td>212</td><td>213</td><td>214</td><td>215</td><td>216</td><td>217</td><td>218</td><td>219</td><td>220</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	D ₂	0	なし																				呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>221</td><td>222</td><td>223</td><td>224</td><td>225</td><td>226</td><td>227</td><td>228</td><td>229</td><td>230</td><td>231</td><td>232</td><td>233</td><td>234</td><td>235</td><td>236</td><td>237</td><td>238</td><td>239</td><td>240</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	D ₂	0	なし																				呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>241</td><td>242</td><td>243</td><td>244</td><td>245</td><td>246</td><td>247</td><td>248</td><td>249</td><td>250</td><td>251</td><td>252</td><td>253</td><td>254</td><td>255</td><td>256</td><td>257</td><td>258</td><td>259</td><td>260</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	D ₂	0	なし																				呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>261</td><td>262</td><td>263</td><td>264</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264	D ₂	0	なし				呼出	1	あり																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>301</td><td>302</td><td>303</td><td>304</td><td>305</td><td>306</td><td>307</td><td>308</td><td>309</td><td>310</td><td>311</td><td>312</td><td>313</td><td>314</td><td>315</td><td>316</td><td>317</td><td>318</td><td>319</td><td>320</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	D ₂	0	なし																				呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>321</td><td>322</td><td>323</td><td>324</td><td>325</td><td>326</td><td>327</td><td>328</td><td>329</td><td>330</td><td>331</td><td>332</td><td>333</td><td>334</td><td>335</td><td>336</td><td>337</td><td>338</td><td>339</td><td>340</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	D ₂	0	なし																				呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>341</td><td>342</td><td>343</td><td>344</td><td>345</td><td>346</td><td>347</td><td>348</td><td>349</td><td>350</td><td>351</td><td>352</td><td>353</td><td>354</td><td>355</td><td>356</td><td>357</td><td>358</td><td>359</td><td>360</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	D ₂	0	なし																				呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>361</td><td>362</td><td>363</td><td>364</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364	D ₂	0	なし				呼出	1	あり																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>401</td><td>402</td><td>403</td><td>404</td><td>405</td><td>406</td><td>407</td><td>408</td><td>409</td><td>410</td><td>411</td><td>412</td><td>413</td><td>414</td><td>415</td><td>416</td><td>417</td><td>418</td><td>419</td><td>420</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	D ₂	0	なし																				呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>421</td><td>422</td><td>423</td><td>424</td><td>425</td><td>426</td><td>427</td><td>428</td><td>429</td><td>430</td><td>431</td><td>432</td><td>433</td><td>434</td><td>435</td><td>436</td><td>437</td><td>438</td><td>439</td><td>440</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	D ₂	0	なし																				呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>441</td><td>442</td><td>443</td><td>444</td><td>445</td><td>446</td><td>447</td><td>448</td><td>449</td><td>450</td><td>451</td><td>452</td><td>453</td><td>454</td><td>455</td><td>456</td><td>457</td><td>458</td><td>459</td><td>460</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	D ₂	0	なし																				呼出	1	あり																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>461</td><td>462</td><td>463</td><td>464</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464	D ₂	0	なし				呼出	1	あり																																																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																																																															
D ₂	0	なし																																																																		
呼出	1	あり																																																																		

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ																						初期値
* 9611	[メッセージコール呼出の有無] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756、801～928)																						1:あり
	※空欄該当部分をマ-ク																						
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D ₂	0	なし																				
	呼出	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D ₂	0	なし																				
	呼出	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D ₂	0	なし																				
	呼出	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D ₂	0	なし																				
	呼出	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D ₂	0	なし																				
	呼出	1	あり																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D ₂	0	なし																				
	呼出	1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720		
D ₂	0	なし																					
呼出	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740		
D ₂	0	なし																					
呼出	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756						
D ₂	0	なし																					
呼出	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820		
D ₂	0	なし																					
呼出	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840		
D ₂	0	なし																					
呼出	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860		
D ₂	0	なし																					
呼出	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
D ₂	0	なし																					
呼出	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900		
D ₂	0	なし																					
呼出	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920		
D ₂	0	なし																					
呼出	1	あり																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928														
D ₂	0	なし																					
呼出	1	あり																					
* 9612	[メッセージコール呼出間隔]																						1:10分
	D	0	1	2	3																		
	呼出間隔	機能なし	10分	20分	30分																		
* 9613	[操作台応答時のメッセージコール取消有無]																						1:あり
	D	0	1																				
	取消	なし	あり																				

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																						
* 9614	[モーニングコール処理済みリストへの登録有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>リストへの登録</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	リストへの登録	なし	あり	0:なし																																																																																
D	0	1																																																																																						
リストへの登録	なし	あり																																																																																						
* 9615	[モーニングコールの不正警報の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>不正警報</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	不正警報	なし	あり	0:なし																																																																																
D	0	1																																																																																						
不正警報	なし	あり																																																																																						
* 9616	[トーカーサービスの固定メッセージの種類] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>メッセージの種類</td><td>日本語</td><td>日本語+英語</td></tr></table>	D	0	1	メッセージの種類	日本語	日本語+英語	0:日本語																																																																																
D	0	1																																																																																						
メッセージの種類	日本語	日本語+英語																																																																																						
* 9617	[ホテル向け機能の応答メッセージと音源の対応] <table><tr><td>D₀D₀ 機能番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 対応音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ 機能番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 対応音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>000</td><td>001~300</td></tr><tr><td>対応音源</td><td>固定メッセージ</td><td>システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)</td></tr></table> [機能番号と機能] <table><tr><td>D₀D₀</td><td>機能</td></tr><tr><td>01~20</td><td>オートコール用ガイダンス01~20</td></tr><tr><td>21</td><td>トーカー送出1</td></tr><tr><td>22</td><td>トーカー送出2</td></tr><tr><td>23</td><td>登録確認</td></tr><tr><td>24</td><td>取り消しメッセージ</td></tr><tr><td>25</td><td>モーニングコール登録</td></tr><tr><td>26</td><td>モーニングコール呼出</td></tr><tr><td>27</td><td>メッセージコール</td></tr><tr><td>28</td><td>非常警報</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 機能番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ D ₁ 対応音源																	D ₀ D ₀ 機能番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	D ₁ D ₁ D ₁ 対応音源													D ₁ D ₁ D ₁	000	001~300	対応音源	固定メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)	D ₀ D ₀	機能	01~20	オートコール用ガイダンス01~20	21	トーカー送出1	22	トーカー送出2	23	登録確認	24	取り消しメッセージ	25	モーニングコール登録	26	モーニングコール呼出	27	メッセージコール	28	非常警報	000:固定メッセージ
D ₀ D ₀ 機能番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																								
D ₁ D ₁ D ₁ 対応音源																																																																																								
D ₀ D ₀ 機能番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																												
D ₁ D ₁ D ₁ 対応音源																																																																																								
D ₁ D ₁ D ₁	000	001~300																																																																																						
対応音源	固定メッセージ	システム応答メッセージ 001~300 (可変音源)																																																																																						
D ₀ D ₀	機能																																																																																							
01~20	オートコール用ガイダンス01~20																																																																																							
21	トーカー送出1																																																																																							
22	トーカー送出2																																																																																							
23	登録確認																																																																																							
24	取り消しメッセージ																																																																																							
25	モーニングコール登録																																																																																							
26	モーニングコール呼出																																																																																							
27	メッセージコール																																																																																							
28	非常警報																																																																																							
* 9618	[内線通話録音アラームの有無(ホテル機能利用時)] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>アラーム送出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	アラーム送出	なし	あり	0:なし																																																																																
D	0	1																																																																																						
アラーム送出	なし	あり																																																																																						
* 9620	[終話印字の出力先] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>出力先</td><td>機能なし</td><td>操作台</td><td>外部プリンタ</td><td>外部装置 (LANポート)</td></tr></table>	D	0	1	2	3	出力先	機能なし	操作台	外部プリンタ	外部装置 (LANポート)	0:機能なし																																																																												
D	0	1	2	3																																																																																				
出力先	機能なし	操作台	外部プリンタ	外部装置 (LANポート)																																																																																				
* 9621	[各種登録データの解除方法] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>解除方法</td><td>解除なし</td><td>チェックアウト時解除</td><td>チェックイン時解除</td></tr></table>	D	0	1	2	解除方法	解除なし	チェックアウト時解除	チェックイン時解除	1:チェックアウト時解除																																																																														
D	0	1	2																																																																																					
解除方法	解除なし	チェックアウト時解除	チェックイン時解除																																																																																					
* 9622	[チェックイン/チェックアウト時のプリンタ出力の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>出力</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	出力	なし	あり	1:あり																																																																																
D	0	1																																																																																						
出力	なし	あり																																																																																						
* 9623	[チェックイン時の料金および通話明細記録クリア] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>クリア</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	クリア	なし	あり	0:なし																																																																																
D	0	1																																																																																						
クリア	なし	あり																																																																																						
* 9624	[料金なし時のチェックアウト印字の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>印字</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	印字	なし	あり	1:あり																																																																																
D	0	1																																																																																						
印字	なし	あり																																																																																						
* 9625	[チェックアウト時の入退室時刻印字の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>印字</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	印字	なし	あり	0:なし																																																																																
D	0	1																																																																																						
印字	なし	あり																																																																																						
* 9626	[消費税タイトル印字パターン] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>印字パターン</td><td>施設</td><td>税</td><td>施/税</td></tr></table>	D	0	1	2	印字パターン	施設	税	施/税	1:税																																																																														
D	0	1	2																																																																																					
印字パターン	施設	税	施/税																																																																																					
* 9627	[各種印字の有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀ チェックイン時に料金がなかった場合の印字</td><td>0</td><td>なし</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td></tr><tr><td>D₁ メッセージコールの登録/解除時の印字</td><td>0</td><td>なし</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td></tr><tr><td>D₂ 団体グループの登録/解除時の印字</td><td>0</td><td>なし</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td></tr><tr><td>D₃ モーニングコールの登録/解除時の印字</td><td>0</td><td>なし</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td></tr></table>	D ₀ チェックイン時に料金がなかった場合の印字	0	なし			1	あり		D ₁ メッセージコールの登録/解除時の印字	0	なし			1	あり		D ₂ 団体グループの登録/解除時の印字	0	なし			1	あり		D ₃ モーニングコールの登録/解除時の印字	0	なし			1	あり		1, 1, 1, 1: あり, あり, あり, あり																																																						
D ₀ チェックイン時に料金がなかった場合の印字	0	なし																																																																																						
	1	あり																																																																																						
D ₁ メッセージコールの登録/解除時の印字	0	なし																																																																																						
	1	あり																																																																																						
D ₂ 団体グループの登録/解除時の印字	0	なし																																																																																						
	1	あり																																																																																						
D ₃ モーニングコールの登録/解除時の印字	0	なし																																																																																						
	1	あり																																																																																						

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値		
* 9628	[印字出力先の操作台]																				0:操作台1 (収容位置501)		
	D		0				1				2				3								
	出力先の操作台		操作台1 (収容位置501)				操作台2 (収容位置502)				操作台3 (収容位置503)				操作台4 (収容位置504)								
* 9629 <div>3-1版~</div>	[チェックアウト時の団体グループ登録クリア]																				1:あり		
	D		0	1																			
	クリア		なし	あり																			
* 9630	[通話明細記録の有無] (1/2: 収容位置101~164、201~264、301~364、401~464) ※空欄該当部分をマーク																				1:あり		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118		119	120
	D ₂		0	なし																			
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																		
D ₂		0	なし																				
通話明細記録		1	あり																				

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9630	[通話明細記録の有無] (2/2 : 収容位置501~556、601~656、701~756、801~928) ※空欄該当部分をマ-ク																				1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756				
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928												
D ₂	0 なし																				
通話明細記録	1 あり																				

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ	初期値									
* 9631	[通話明細記録のダイヤル印字マスクの有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ダイヤル下2桁のマスク</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	ダイヤル下2桁のマスク	なし	あり	1:あり			
D	0	1									
ダイヤル下2桁のマスク	なし	あり									
* 9632	[通話明細記録のIP回線識別マークの有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>マーク</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	マーク	なし	あり	1:あり			
D	0	1									
マーク	なし	あり									
* 9633	[通話明細記録の印字形式] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>印字形式</td><td>標準</td><td>短縮形式</td></tr></table>	D	0	1	印字形式	標準	短縮形式	0:標準			
D	0	1									
印字形式	標準	短縮形式									
* 9634	[通話明細記録オーバー時の上書き機能の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>上書き機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	上書き機能	なし	あり	1:あり			
D	0	1									
上書き機能	なし	あり									
* 9635	[カード残料金のクリアおよび印字の有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td></td><td>0(なし)</td><td>1(あり)</td></tr><tr><td>D₀ 印字</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₁ 残料金クリア</td><td></td><td></td></tr></table>		0(なし)	1(あり)	D ₀ 印字			D ₁ 残料金クリア			0, 0:なし, なし
	0(なし)	1(あり)									
D ₀ 印字											
D ₁ 残料金クリア											
* 9636	[カード投入枚数印字の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>印字</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	印字	なし	あり	0:なし			
D	0	1									
印字	なし	あり									
* 9637	[カード残料金自動集計日時] ※空欄に設定データを記入 <table><tr><td>D₀D₀ 日 (01～28)</td><td></td></tr><tr><td>D₁D₁ 時 (00～23)</td><td></td></tr><tr><td>D₂D₂ 分 (00～59)</td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 日 (01～28)		D ₁ D ₁ 時 (00～23)		D ₂ D ₂ 分 (00～59)		00:機能なし			
D ₀ D ₀ 日 (01～28)											
D ₁ D ₁ 時 (00～23)											
D ₂ D ₂ 分 (00～59)											

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9638	[P・Pシステム 対象電話機] (1/2 : 収容位置 101～164、201～264、301～364、401～464) ※空欄該当部分をマク																				1:対象
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	161	162	163	164																
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	261	262	263	264																
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	361	362	363	364																
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	461	462	463	464																
D ₂	0	対象外																			
対象	1	対象																			

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ																						初期値
* 9638	[P・Pシステム 対象電話機] (2/2 : 収容位置501～556、601～656、701～756、801～928) ※空欄該当部分をマ-ク																						1:対象
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
	D ₂	0	対象外																				
	対象	1	対象																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
	D ₂	0	対象外																				
	対象	1	対象																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556					
	D ₂	0	対象外																				
	対象	1	対象																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
	D ₂	0	対象外																				
	対象	1	対象																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
	D ₂	0	対象外																				
	対象	1	対象																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656					
	D ₂	0	対象外																				
	対象	1	対象																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
	D ₂	0	対象外																				
	対象	1	対象																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
	D ₂	0	対象外																				
	対象	1	対象																				
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
D ₂	0	対象外																					
対象	1	対象																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820		
D ₂	0	対象外																					
対象	1	対象																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840		
D ₂	0	対象外																					
対象	1	対象																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860		
D ₂	0	対象外																					
対象	1	対象																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880		
D ₂	0	対象外																					
対象	1	対象																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900		
D ₂	0	対象外																					
対象	1	対象																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920		
D ₂	0	対象外																					
対象	1	対象																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	921	922	923	924	925	926	927	928														
D ₂	0	対象外																					
対象	1	対象																					
* 9639	[P・Pシステムの消費税] ※空欄にD ₀ D ₀ D ₀ のデータ(税率)を記入																						[税率] 080: 8% (～5-X版) 100:10% (6-1版～)
	D ₀ D ₀ D ₀	税率	D ₁ 端数処理金額				D ₂ 端数処理														[端数処理金額] 1: 10円未満		
			0	1			0	1	2											[端数処理] 2: 四捨五入			
	(%)		1円未満	10円未満			切り上げ	切り捨て	四捨五入														

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値
* 9640	[話中状態 / 部屋状態表示切替] (1/2 : 収容位置 101 ~ 164、201 ~ 264、301 ~ 364、401 ~ 464) ※空欄該当部分をマ-ク																				0: 話中状態
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		161	162	163	164																
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		261	262	263	264																
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		361	362	363	364																
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		461	462	463	464																
D ₂		0	話中状態																		
状態表示		1	部屋状態																		

ホテル機能に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値	
* 9640	[話中状態／部屋状態表示切替] (2/2 : 収容位置 501～556、601～656、701～756)																				0: 話中状態	
	※空欄該当部分をマ-ク																					
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520
	D ₂		0	話中状態																		
	状態表示		1	部屋状態																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540
	D ₂		0	話中状態																		
	状態表示		1	部屋状態																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556				
	D ₂		0	話中状態																		
	状態表示		1	部屋状態																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620
	D ₂		0	話中状態																		
	状態表示		1	部屋状態																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640
	D ₂		0	話中状態																		
	状態表示		1	部屋状態																		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656				
	D ₂		0	話中状態																		
	状態表示		1	部屋状態																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
D ₂		0	話中状態																			
状態表示		1	部屋状態																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
D ₂		0	話中状態																			
状態表示		1	部屋状態																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756					
D ₂		0	話中状態																			
状態表示		1	部屋状態																			
* 9641	[客室グループのチェックアウト後の発信規制サービスクラス]																				5:F	
		D	0	1	2	3	4	5	6	7												
		チェックアウト後のサービ- スクラス	機能なし	B	C	D	E	F	G	電話機毎												
* 9642	[外部装置への部屋状態情報出力の有無]																				0: なし	
		D	0	1																		
		出力	なし	あり																		
* 9643	[外部装置への言語選択状態情報出力の有無]																				0: なし	
		D	0	1																		
		出力	なし	あり																		

短縮ダイヤルデータシート(/)

※ 必要数を印刷して使用してください。

短縮番号	相手先名称	電話番号	備考
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9			