

iA2シリーズ

■ システムデータシート(iA2/S) ■

お客様ご芳名	
ご使用機器	
データ設定者 および会社名 (電話番号)	
作成日	

システムデータシートの使い方

1. データ設定の変更を行った場合に、変更内容をこのシステムデータシートに記録してください。
2. このシステムデータシートは、コマンド番号順に記載されています。
3. 記入欄が空欄となっているコマンドの場合は、空欄の処理方法を※印で示しています。
また、空欄がないコマンドは各設定値があらかじめ記載されていますので、該当部分を丸で囲むなどして、印を付けてください。
4. ROM版数によって使用可能なコマンドや設定内容が異なるコマンドがありますので、記入の際は注意してください。（**6-1版～**(一例)にて適用となるROM版数を示しています。）
※本システムデータシートはiAシリーズでも使用可能です。

保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 000	[リモートサービス用パスワード] ※空欄に設定パスワードを記入 <table><tr><td>D</td><td>D</td><td>D</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">パスワード</td><td colspan="4">[注意] リモートサービスで必要ですので、別途番号を控えておき、現地以外でもパスワードがわかるようにしてください。</td></tr></table>	D	D	D	D					パスワード				[注意] リモートサービスで必要ですので、別途番号を控えておき、現地以外でもパスワードがわかるようにしてください。				0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	D	D	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
パスワード				[注意] リモートサービスで必要ですので、別途番号を控えておき、現地以外でもパスワードがわかるようにしてください。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 001	[システムデータ設定用電話機] ※空欄にデータ設定用電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>D₁D₁D₁</td><td>D₀</td><td>D₁D₁D₁</td></tr><tr><td>設定No. 1</td><td></td><td>設定No. 2</td><td></td></tr></table>	D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	設定No. 1		設定No. 2		1-101 2-000 (設定なし)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	D ₀	D ₁ D ₁ D ₁																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
設定No. 1		設定No. 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 002	[リモートサービスの桁間時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>桁間時間</td><td>3分</td><td>10分</td></tr></table>	D	0	1	桁間時間	3分	10分	1:10分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
桁間時間	3分	10分																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 013	[外線メークビジー] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>状態</td><td>1 メークビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂	0 開放									状態	1 メークビジー									0:開放																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₂	0 開放																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
状態	1 メークビジー																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 026	[外線の極性有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>極性</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	D ₂	0 なし							極性	1 あり							0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0 なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
極性	1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
* 030	[プログラマブルキーの設定] ※空欄にD₂D₂(D₂)のデータ(機能番号)を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td rowspan="24">D₁D₁ キー番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>99</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₁ D ₁ キー番号	01											02											03											04											05											06											07											08											09											10											11											12											13											14											15											16											17											18											19											20											21											22											23											24											25											26											27											28											29											30											99											工事・保守マニュアル 参照
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₁ D ₁ キー番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																															
* 034	[ダイヤルアップWeb設定用外線/DI加入者番号] ※D₀:空欄該当部分をマーク、 D₁(D₁…D₁):外線番号/ダイヤルイン番号を記入 <table><tr><th colspan="2">D₀ 回線区分</th><th colspan="10">D₁(D₁…D₁) 対象外線/ダイヤルイン番号</th></tr><tr><td>1 一般回線</td><td>2 DI回線</td><td>外線番号</td><td>ダイヤルイン番号 (～6-X版):最大4桁/(7-1版～):最大11桁)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 回線区分		D ₁ (D ₁ …D ₁) 対象外線/ダイヤルイン番号										1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤルイン番号 (～6-X版):最大4桁/(7-1版～):最大11桁)																									[外線番号] 00:設定なし [ダイヤルイン番号] 設定なし																							
D ₀ 回線区分		D ₁ (D ₁ …D ₁) 対象外線/ダイヤルイン番号																																																															
1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤルイン番号 (～6-X版):最大4桁/(7-1版～):最大11桁)																																																														
* 035	[ダイヤルアップWeb設定可能な発番号] ※空欄に電話番号を記入 <table><tr><th>D₀ 項番</th><th colspan="10">D₁(D₁…D₁) 対象電話番号</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 対象電話番号										1											2											3											設定なし																			
D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 対象電話番号																																																																
1																																																																	
2																																																																	
3																																																																	
* 040	[アナログ外線の線路ロス] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀ 外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td>D₂ 線路</td><td>0 4dB以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 2～3dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2 0～1dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	D ₂ 線路	0 4dB以上							1 2～3dB							2 0～1dB						0:4dB以上																																			
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06																																																											
D ₂ 線路	0 4dB以上																																																																
	1 2～3dB																																																																
	2 0～1dB																																																																
* 041	[アナログ外線の線径] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀ 外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td>D₂ 線径</td><td>0 0.32～0.65φ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 0.9φ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	D ₂ 線径	0 0.32～0.65φ							1 0.9φ						0:0.32～0.65φ																																										
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06																																																											
D ₂ 線径	0 0.32～0.65φ																																																																
	1 0.9φ																																																																
* 042	[アナログ外線通話の送話音量] <table><tr><th>D₀D₀ 外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><th>D₂</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>音量</td><td>0dB</td><td>-2dB</td><td>-4dB</td><td>-6dB</td><td>-8dB</td><td>-10dB</td><td>-12dB</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	D ₂ 送話音量							D ₂	2	3	4	5	6	7	8	音量	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB	コマンド * 040の 設定により可変 (* 040が「0」の 場合は、「2」と なります。)																																	
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06																																																											
D ₂ 送話音量																																																																	
D ₂	2	3	4	5	6	7	8																																																										
音量	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB																																																										
* 043	[アナログ外線通話の受話音量] <table><tr><th>D₀D₀ 外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><th>D₂</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>音量</td><td>+4dB</td><td>+2dB</td><td>0dB</td><td>-2dB</td><td>-4dB</td><td>-6dB</td><td>-8dB</td><td>-10dB</td><td>-12dB</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	D ₂ 受話音量							D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	8	音量	+4dB	+2dB	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB	コマンド * 040の 設定により可変 (* 040が「0」の 場合は、「2」と なります。)																													
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06																																																											
D ₂ 受話音量																																																																	
D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																																								
音量	+4dB	+2dB	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB																																																								
* 050	[ドアホン子機冒頭音ボリューム] <table><tr><th>D₀ \ D₁</th><th colspan="8">ドアホン冒頭音</th></tr><tr><th></th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>1 ドアホンA</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>小 →</td></tr><tr><td>2 ドアホンB</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>小 →</td></tr><tr><td>3 ドアホンC</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>小 →</td></tr><tr><td>4 ドアホンD</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>小 →</td></tr><tr><td>5 ドアホンE</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>小 →</td></tr></table> (3-1版～)	D ₀ \ D ₁	ドアホン冒頭音									0	1	2	3	4	5	6	7	1 ドアホンA	大 ←					標準		小 →	2 ドアホンB	大 ←					標準		小 →	3 ドアホンC	大 ←					標準		小 →	4 ドアホンD	大 ←					標準		小 →	5 ドアホンE	大 ←					標準		小 →	5:標準
D ₀ \ D ₁	ドアホン冒頭音																																																																
	0	1	2	3	4	5	6	7																																																									
1 ドアホンA	大 ←					標準		小 →																																																									
2 ドアホンB	大 ←					標準		小 →																																																									
3 ドアホンC	大 ←					標準		小 →																																																									
4 ドアホンD	大 ←					標準		小 →																																																									
5 ドアホンE	大 ←					標準		小 →																																																									
* 051	[DH→電話機ボリューム] <table><tr><th>D₀ \ D₁</th><th colspan="8">ドアホン送話音量</th></tr><tr><th></th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>1 ドアホンA</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 →</td></tr><tr><td>2 ドアホンB</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 →</td></tr><tr><td>3 ドアホンC</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 →</td></tr><tr><td>4 ドアホンD</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 →</td></tr><tr><td>5 ドアホンE</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 →</td></tr></table> (3-1版～)	D ₀ \ D ₁	ドアホン送話音量									0	1	2	3	4	5	6	7	1 ドアホンA	大 ←				標準			小 →	2 ドアホンB	大 ←				標準			小 →	3 ドアホンC	大 ←				標準			小 →	4 ドアホンD	大 ←				標準			小 →	5 ドアホンE	大 ←				標準			小 →	4:標準
D ₀ \ D ₁	ドアホン送話音量																																																																
	0	1	2	3	4	5	6	7																																																									
1 ドアホンA	大 ←				標準			小 →																																																									
2 ドアホンB	大 ←				標準			小 →																																																									
3 ドアホンC	大 ←				標準			小 →																																																									
4 ドアホンD	大 ←				標準			小 →																																																									
5 ドアホンE	大 ←				標準			小 →																																																									
* 052	[電話機→DHボリューム] <table><tr><th>D₀ \ D₁</th><th colspan="8">ドアホン受話音量</th></tr><tr><th></th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>1 ドアホンA</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 →</td></tr><tr><td>2 ドアホンB</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 →</td></tr><tr><td>3 ドアホンC</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 →</td></tr><tr><td>4 ドアホンD</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 →</td></tr><tr><td>5 ドアホンE</td><td>大 ←</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 →</td></tr></table> (3-1版～)	D ₀ \ D ₁	ドアホン受話音量									0	1	2	3	4	5	6	7	1 ドアホンA	大 ←				標準			小 →	2 ドアホンB	大 ←				標準			小 →	3 ドアホンC	大 ←				標準			小 →	4 ドアホンD	大 ←				標準			小 →	5 ドアホンE	大 ←				標準			小 →	4:標準
D ₀ \ D ₁	ドアホン受話音量																																																																
	0	1	2	3	4	5	6	7																																																									
1 ドアホンA	大 ←				標準			小 →																																																									
2 ドアホンB	大 ←				標準			小 →																																																									
3 ドアホンC	大 ←				標準			小 →																																																									
4 ドアホンD	大 ←				標準			小 →																																																									
5 ドアホンE	大 ←				標準			小 →																																																									
* 053	[ページング冒頭音ボリューム] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>ページング 冒頭音</td><td>大 ←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>小 →</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	ページング 冒頭音	大 ←		標準					小 →	2:標準																																													
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																									
ページング 冒頭音	大 ←		標準					小 →																																																									
* 054	[ページング出力ボリューム] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>ページング 出力</td><td>大 ←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>小 →</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	ページング 出力	大 ←		標準					小 →	2:標準																																													
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																									
ページング 出力	大 ←		標準					小 →																																																									

保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																		
* 055	[外部スピーカ着信音ボリューム] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>外部スピーカ着信音</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	外部スピーカ着信音	大	←			標準			→ 小	4: 標準
D	0	1	2	3	4	5	6	7												
外部スピーカ着信音	大	←			標準			→ 小												
* 057	[外部音源入力ボリューム] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>外部音源入力</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	外部音源入力	大	←		標準				→ 小	2: 標準
D	0	1	2	3	4	5	6	7												
外部音源入力	大	←		標準				→ 小												
* 058	[RECU再生ボリューム] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>RECU再生ボリューム</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	RECU再生ボリューム	大	←		標準				→ 小	2: 標準
D	0	1	2	3	4	5	6	7												
RECU再生ボリューム	大	←		標準				→ 小												
* 059	[RECU録音ボリューム] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>RECU録音ボリューム</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	RECU録音ボリューム	標準							→ 小	0: 標準
D	0	1	2	3	4	5	6	7												
RECU録音ボリューム	標準							→ 小												
* 062	[ISDN外線通話の送話音量] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>送話音量</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	送話音量	標準						→ 小	1: 標準		
D	1	2	3	4	5	6	7													
送話音量	標準						→ 小													
* 063	[ISDN外線通話の受話音量] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>受話音量</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	受話音量	大	←			標準			→ 小	3: 標準
D	0	1	2	3	4	5	6	7												
受話音量	大	←			標準			→ 小												
* 077	[ISDN外線/IP外線のRECU録音ボリューム] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>ISDN外線/IP外線のRECU録音ボリューム</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	ISDN外線/IP外線のRECU録音ボリューム	大	←	標準					→ 小	1: 標準
D	0	1	2	3	4	5	6	7												
ISDN外線/IP外線のRECU録音ボリューム	大	←	標準					→ 小												

システム系コマンド

コマンド	データ											初期値	
* 080	[内線番号及び特番桁数] ※空欄に設定桁数を記入												0 - 1 : 1桁
	D ₀ ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 - 2 : 2桁	
	D ₁ 桁数											2 - 2	
												7 - 2 : 2桁	
												8 - 1 : 1桁	
												9 - 1 : 1桁	
* 081	[1桁/2桁特番] ※空欄に設定番号(特番)を記入												左表参照
	D ₀ D ₀	内 容		D ₁ (D ₁)	初期値	D ₀ D ₀	内 容		D ₁ (D ₁)	初期値			
	機能番号	00	外線自動発信ケルプ°1		0	機能番号	33	簡易VPN特番04		なし			
		01	外線自動発信ケルプ°2		なし		34	簡易VPN特番05		なし			
		02	外線自動発信ケルプ°3		なし		35	簡易VPN特番06		なし			
		03	外線自動発信ケルプ°4		なし		36	簡易VPN特番07		なし			
		04	外線自動発信ケルプ°5		なし		37	簡易VPN特番08		なし			
		05	外線自動発信ケルプ°6		なし		38	簡易VPN特番09		なし			
		06	短縮ダイヤル発信		なし		39	簡易VPN特番10		なし			
		07	電話機短縮登録		なし		40	簡易VPN特番11		なし			
		08	応答遅延転送登録		なし		41	簡易VPN特番12		なし			
		09	不在転送(外線)登録		なし		42	簡易VPN特番13		なし			
		10	不在転送(内線)登録		なし		43	簡易VPN特番14		なし			
		11	圏外転送開始(DCLのみ)		なし		44	簡易VPN特番15		なし			
		12	外線指定捕捉		なし		45	簡易VPN特番16		なし			
		13	外線着信応答番号		8		46	簡易VPN特番17		なし			
		14	保留応答番号		9		47	簡易VPN特番18		なし			
		15	保留自己外線応答番号		なし		48	簡易VPN特番19		なし			
	16	代理応答番号		なし	49	簡易VPN特番20		なし					
	27	不在転送(外線)開始		なし	50	不在転送(内線)開始		なし					
	30	簡易VPN特番01		なし	51	応答遅延転送開始		なし					
	31	簡易VPN特番02		なし	52	夜間切替番号		なし					
	32	簡易VPN特番03		なし	53	留守切替番号		なし					

システム系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																						
* 082	[内線番号及び特番] ※空欄に設定番号を記入 <table><thead><tr><th>D₀D₀D₀ 機能番号</th><th>D₁(D₁D₁D₁) 内線番号</th><th>初期値</th><th>D₀D₀D₀ 機能番号</th><th>D₁(D₁D₁D₁) 内線番号</th><th>初期値</th></tr></thead><tbody><tr><td>101</td><td></td><td>10</td><td>137</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>102</td><td></td><td>11</td><td>138</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>103</td><td></td><td>12</td><td>139</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>104</td><td></td><td>13</td><td>140</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>105</td><td></td><td>14</td><td>141</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>106</td><td></td><td>15</td><td>142</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>107</td><td></td><td>16</td><td>143</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>108</td><td></td><td>17</td><td>144</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>109</td><td></td><td>18</td><td>145</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>110</td><td></td><td>19</td><td>146</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>111</td><td></td><td>20</td><td>147</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>112</td><td></td><td>21</td><td>148</td><td></td><td>なし</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>D₀D₀D₀ 機能番号</th><th>内 容</th><th>D₁(D₁D₁D₁) 特 番</th><th>初期値</th><th>D₀D₀D₀ 機能番号</th><th>内 容</th><th>D₁(D₁D₁D₁) 特 番</th><th>初期値</th></tr></thead><tbody><tr><td>601</td><td>内線一般着信1(DILIN21)</td><td></td><td>なし</td><td>726</td><td>ト[*]アホND呼出/応答 (3-1版~)</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>602</td><td>内線一般着信2(DILIN22)</td><td></td><td>なし</td><td>727</td><td>ト[*]アホNE呼出/応答 (3-1版~)</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>603</td><td>内線一般着信3(DILIN23)</td><td></td><td>なし</td><td>739</td><td>不在時自動ハズ[*]リ- (発信側送話なし)</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>604</td><td>内線一般着信4(DILIN24)</td><td></td><td>なし</td><td>740</td><td>不在時自動ハズ[*]リ- (発信側送話あり)</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>700</td><td>内線一斉呼出</td><td></td><td>70</td><td>741</td><td>応答専用メッセ-ジ[*] 1CH-1 (RECU1-1)</td><td></td><td>78</td></tr><tr><td>701</td><td>内線グループ[*] 1呼出</td><td></td><td>71</td><td>742</td><td>応答専用メッセ-ジ[*] 1CH-2 (RECU1-2)</td><td></td><td>79</td></tr><tr><td>702</td><td>内線グループ[*] 2呼出</td><td></td><td>72</td><td>743</td><td>応答専用メッセ-ジ[*] 1CH-3 (RECU1-3)</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>703</td><td>内線グループ[*] 3呼出</td><td></td><td>73</td><td>744</td><td>応答専用メッセ-ジ[*] 1CH-4 (RECU1-4)</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>716</td><td>外部ス[*]カ呼出</td><td></td><td>75</td><td>745</td><td>応答専用メッセ-ジ[*] 2CH-1 (RECU2-1)</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>717</td><td>外部ス[*]カグループ[*] 1呼出</td><td></td><td>なし</td><td>746</td><td>応答専用メッセ-ジ[*] 2CH-2 (RECU2-2)</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>718</td><td>外部ス[*]カグループ[*] 2呼出</td><td></td><td>なし</td><td>747</td><td>応答専用メッセ-ジ[*] 2CH-3 (RECU2-3)</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>719</td><td>外部ス[*]カグループ[*] 3呼出</td><td></td><td>なし</td><td>748</td><td>応答専用メッセ-ジ[*] 2CH-4 (RECU2-4)</td><td></td><td>なし</td></tr><tr><td>720</td><td>外部ス[*]カグループ[*] 4呼出</td><td></td><td>なし</td><td>781</td><td>留守録1CH 応答メッセ-ジ[*] 1</td><td></td><td>61</td></tr><tr><td>721</td><td>外部ス[*]カ+内線一斉呼出</td><td></td><td>なし</td><td>782</td><td>留守録1CH 応答メッセ-ジ[*] 2</td><td></td><td>62</td></tr><tr><td>722</td><td>ハ[*]ンク[*] 応答</td><td></td><td>77</td><td>783</td><td>留守録1CH 応答メッセ-ジ[*] 3</td><td></td><td>63</td></tr><tr><td>723</td><td>ト[*]アホNA呼出/応答</td><td></td><td>なし</td><td>784</td><td>留守録2CH 応答メッセ-ジ[*] 1</td><td></td><td>64</td></tr><tr><td>724</td><td>ト[*]アホNB呼出/応答</td><td></td><td>なし</td><td>785</td><td>留守録2CH 応答メッセ-ジ[*] 2</td><td></td><td>65</td></tr><tr><td>725</td><td>ト[*]アホNC呼出/応答</td><td></td><td>なし</td><td>786</td><td>留守録2CH 応答メッセ-ジ[*] 3</td><td></td><td>66</td></tr></tbody></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 内線番号	初期値	D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 内線番号	初期値	101		10	137		なし	102		11	138		なし	103		12	139		なし	104		13	140		なし	105		14	141		なし	106		15	142		なし	107		16	143		なし	108		17	144		なし	109		18	145		なし	110		19	146		なし	111		20	147		なし	112		21	148		なし	D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	内 容	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 特 番	初期値	D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	内 容	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 特 番	初期値	601	内線一般着信1(DILIN21)		なし	726	ト [*] アホND呼出/応答 (3-1版~)		なし	602	内線一般着信2(DILIN22)		なし	727	ト [*] アホNE呼出/応答 (3-1版~)		なし	603	内線一般着信3(DILIN23)		なし	739	不在時自動ハズ [*] リ- (発信側送話なし)		なし	604	内線一般着信4(DILIN24)		なし	740	不在時自動ハズ [*] リ- (発信側送話あり)		なし	700	内線一斉呼出		70	741	応答専用メッセ-ジ [*] 1CH-1 (RECU1-1)		78	701	内線グループ [*] 1呼出		71	742	応答専用メッセ-ジ [*] 1CH-2 (RECU1-2)		79	702	内線グループ [*] 2呼出		72	743	応答専用メッセ-ジ [*] 1CH-3 (RECU1-3)		なし	703	内線グループ [*] 3呼出		73	744	応答専用メッセ-ジ [*] 1CH-4 (RECU1-4)		なし	716	外部ス [*] カ呼出		75	745	応答専用メッセ-ジ [*] 2CH-1 (RECU2-1)		なし	717	外部ス [*] カグループ [*] 1呼出		なし	746	応答専用メッセ-ジ [*] 2CH-2 (RECU2-2)		なし	718	外部ス [*] カグループ [*] 2呼出		なし	747	応答専用メッセ-ジ [*] 2CH-3 (RECU2-3)		なし	719	外部ス [*] カグループ [*] 3呼出		なし	748	応答専用メッセ-ジ [*] 2CH-4 (RECU2-4)		なし	720	外部ス [*] カグループ [*] 4呼出		なし	781	留守録1CH 応答メッセ-ジ [*] 1		61	721	外部ス [*] カ+内線一斉呼出		なし	782	留守録1CH 応答メッセ-ジ [*] 2		62	722	ハ [*] ンク [*] 応答		77	783	留守録1CH 応答メッセ-ジ [*] 3		63	723	ト [*] アホNA呼出/応答		なし	784	留守録2CH 応答メッセ-ジ [*] 1		64	724	ト [*] アホNB呼出/応答		なし	785	留守録2CH 応答メッセ-ジ [*] 2		65	725	ト [*] アホNC呼出/応答		なし	786	留守録2CH 応答メッセ-ジ [*] 3		66	左表参照
D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 内線番号	初期値	D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 内線番号	初期値																																																																																																																																																																																																																																			
101		10	137		なし																																																																																																																																																																																																																																			
102		11	138		なし																																																																																																																																																																																																																																			
103		12	139		なし																																																																																																																																																																																																																																			
104		13	140		なし																																																																																																																																																																																																																																			
105		14	141		なし																																																																																																																																																																																																																																			
106		15	142		なし																																																																																																																																																																																																																																			
107		16	143		なし																																																																																																																																																																																																																																			
108		17	144		なし																																																																																																																																																																																																																																			
109		18	145		なし																																																																																																																																																																																																																																			
110		19	146		なし																																																																																																																																																																																																																																			
111		20	147		なし																																																																																																																																																																																																																																			
112		21	148		なし																																																																																																																																																																																																																																			
D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	内 容	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 特 番	初期値	D ₀ D ₀ D ₀ 機能番号	内 容	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 特 番	初期値																																																																																																																																																																																																																																	
601	内線一般着信1(DILIN21)		なし	726	ト [*] アホND呼出/応答 (3-1版~)		なし																																																																																																																																																																																																																																	
602	内線一般着信2(DILIN22)		なし	727	ト [*] アホNE呼出/応答 (3-1版~)		なし																																																																																																																																																																																																																																	
603	内線一般着信3(DILIN23)		なし	739	不在時自動ハズ [*] リ- (発信側送話なし)		なし																																																																																																																																																																																																																																	
604	内線一般着信4(DILIN24)		なし	740	不在時自動ハズ [*] リ- (発信側送話あり)		なし																																																																																																																																																																																																																																	
700	内線一斉呼出		70	741	応答専用メッセ-ジ [*] 1CH-1 (RECU1-1)		78																																																																																																																																																																																																																																	
701	内線グループ [*] 1呼出		71	742	応答専用メッセ-ジ [*] 1CH-2 (RECU1-2)		79																																																																																																																																																																																																																																	
702	内線グループ [*] 2呼出		72	743	応答専用メッセ-ジ [*] 1CH-3 (RECU1-3)		なし																																																																																																																																																																																																																																	
703	内線グループ [*] 3呼出		73	744	応答専用メッセ-ジ [*] 1CH-4 (RECU1-4)		なし																																																																																																																																																																																																																																	
716	外部ス [*] カ呼出		75	745	応答専用メッセ-ジ [*] 2CH-1 (RECU2-1)		なし																																																																																																																																																																																																																																	
717	外部ス [*] カグループ [*] 1呼出		なし	746	応答専用メッセ-ジ [*] 2CH-2 (RECU2-2)		なし																																																																																																																																																																																																																																	
718	外部ス [*] カグループ [*] 2呼出		なし	747	応答専用メッセ-ジ [*] 2CH-3 (RECU2-3)		なし																																																																																																																																																																																																																																	
719	外部ス [*] カグループ [*] 3呼出		なし	748	応答専用メッセ-ジ [*] 2CH-4 (RECU2-4)		なし																																																																																																																																																																																																																																	
720	外部ス [*] カグループ [*] 4呼出		なし	781	留守録1CH 応答メッセ-ジ [*] 1		61																																																																																																																																																																																																																																	
721	外部ス [*] カ+内線一斉呼出		なし	782	留守録1CH 応答メッセ-ジ [*] 2		62																																																																																																																																																																																																																																	
722	ハ [*] ンク [*] 応答		77	783	留守録1CH 応答メッセ-ジ [*] 3		63																																																																																																																																																																																																																																	
723	ト [*] アホNA呼出/応答		なし	784	留守録2CH 応答メッセ-ジ [*] 1		64																																																																																																																																																																																																																																	
724	ト [*] アホNB呼出/応答		なし	785	留守録2CH 応答メッセ-ジ [*] 2		65																																																																																																																																																																																																																																	
725	ト [*] アホNC呼出/応答		なし	786	留守録2CH 応答メッセ-ジ [*] 3		66																																																																																																																																																																																																																																	
* 083	[ユーザ用パスワード] ※空欄に設定パスワードを記入 <table><thead><tr><th>D D D D</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>パスワード</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	D D D D					パスワード																																																																																																																																																																																																																																	
D D D D																																																																																																																																																																																																																																								
パスワード																																																																																																																																																																																																																																								

システム系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 086	[リモート操作用の外線またはDI加入者番号] ※D₀:空欄該当部分をマーク、 D₁(D₁…D₁):外線番号/ダ'イリ'ン番号を記入 <table><tr><th colspan="2">D₀ 回線区分</th><th colspan="16">D₁(D₁…D₁) 対象外線/ダ'イリ'ン番号</th></tr><tr><td>1 一般回線</td><td>2 DI回線</td><td>外線番号</td><td colspan="16">ダ'イリ'ン番号 (～6-X版):最大4桁/(7-1版～):最大11桁)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 回線区分		D ₁ (D ₁ …D ₁) 対象外線/ダ'イリ'ン番号																1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダ'イリ'ン番号 (～6-X版):最大4桁/(7-1版～):最大11桁)																																			[外線番号] 00:設定なし [ダ'イリ'ン番号] 設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₀ 回線区分		D ₁ (D ₁ …D ₁) 対象外線/ダ'イリ'ン番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダ'イリ'ン番号 (～6-X版):最大4桁/(7-1版～):最大11桁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 087	[リモート操作移行時間(一般発信者)] <table><tr><td>D D</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>リモート操作移行時間(秒)</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td><td>180</td></tr></table>	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	リモート操作移行時間(秒)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	09:90秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
リモート操作移行時間(秒)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
* 088	[リモート操作移行時間(特定発信者)] <table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr><tr><td>リモート操作移行時間(秒)</td><td>機能なし</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td></tr></table>	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	リモート操作移行時間(秒)	機能なし	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	00:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
リモート操作移行時間(秒)	機能なし	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
* 089	[リモート操作用電話機(特定発信者)] ※空欄に電話番号を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 項番</td><td colspan="16">D₁(D₁…D₁) 対象電話番号</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 対象電話番号																01																			02																			03																			04																			05																			06																			07																			08																			09																			10																			11																			12																			13																			14																			15																			16																			17																			18																			19																			20																			なし
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 対象電話番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 090	[停電時の直通電話機] ※空欄に直通電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 直通電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	D ₁ D ₁ D ₁ 直通電話機							000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₁ D ₁ D ₁ 直通電話機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
* 091	[DP(20PPS)ミニマムポーズ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>ミニマムポーズ</td><td>約512ms</td><td>約640ms</td><td>約768ms</td><td>約896ms</td></tr></table>	D	0	1	2	3	ミニマムポーズ	約512ms	約640ms	約768ms	約896ms	0:約512ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ミニマムポーズ	約512ms	約640ms	約768ms	約896ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 092	[外線へのPB信号送出時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>時間</td><td>約128ms</td><td>約448ms</td><td>約640ms</td><td>約960ms</td></tr></table>	D	0	1	2	3	時間	約128ms	約448ms	約640ms	約960ms	0:約128ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
時間	約128ms	約448ms	約640ms	約960ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 093	[外線へのPB信号ミニマムポーズ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>ミニマムポーズ</td><td>約128ms</td><td>約192ms</td><td>約256ms</td><td>約320ms</td></tr></table>	D	0	1	2	3	ミニマムポーズ	約128ms	約192ms	約256ms	約320ms	0:約128ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ミニマムポーズ	約128ms	約192ms	約256ms	約320ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
* 094	[外線フッキング時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>時間</td><td>約250ms</td><td>約500ms</td><td>約1000ms</td><td>約2000ms</td></tr></table>	D	0	1	2	3	時間	約250ms	約500ms	約1000ms	約2000ms	1:約500ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
時間	約250ms	約500ms	約1000ms	約2000ms																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

システム系コマンド

コマンド	データ	初期値																		
* 095	[内線へのPB信号送出時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>時間</td><td>約128ms</td><td>約256ms</td><td>約384ms</td><td>約512ms</td></tr></table>	D	0	1	2	3	時間	約128ms	約256ms	約384ms	約512ms	0:約128ms								
D	0	1	2	3																
時間	約128ms	約256ms	約384ms	約512ms																
* 096	[内線へのPB信号ミニマムポーズ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>ミニマムポーズ</td><td>約128ms</td><td>約256ms</td><td>約384ms</td><td>約512ms</td></tr></table>	D	0	1	2	3	ミニマムポーズ	約128ms	約256ms	約384ms	約512ms	0:約128ms								
D	0	1	2	3																
ミニマムポーズ	約128ms	約256ms	約384ms	約512ms																
* 097	[発信相手の回線種別表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	表示	なし	あり	0:なし												
D	0	1																		
表示	なし	あり																		
* 098	[他テナントの夜間切替可能電話機] ※空欄に操作電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀ 設定No.</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 操作電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 設定No.	1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁ D ₁ D ₁ 操作電話機									000:なし
D ₀ 設定No.	1	2	3	4	5	6	7	8												
D ₁ D ₁ D ₁ 操作電話機																				

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																	
* 100	[外線ダイヤル種別] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td>D₂ ダイヤル種別</td><td>0</td><td>20PPS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>10PPS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>PB</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	D ₂ ダイヤル種別	0	20PPS						1	10PPS						2	PB					0:20PPS																																																					
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06																																																																													
D ₂ ダイヤル種別	0	20PPS																																																																																	
	1	10PPS																																																																																	
	2	PB																																																																																	
* 101	[外線種別] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂ 外線種別 (昼)</td><td>0</td><td>NTT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>ビル電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>PBX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 外線種別 (夜)</td><td>0</td><td>NTT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>ビル電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>PBX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ 外線種別 (昼)	0	NTT								1	ビル電話								2	PBX								3	その他							D ₃ 外線種別 (夜)	0	NTT								1	ビル電話								2	PBX								3	その他							[昼]0:NTT [夜]0:NTT
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																											
D ₂ 外線種別 (昼)	0	NTT																																																																																	
	1	ビル電話																																																																																	
	2	PBX																																																																																	
	3	その他																																																																																	
D ₃ 外線種別 (夜)	0	NTT																																																																																	
	1	ビル電話																																																																																	
	2	PBX																																																																																	
	3	その他																																																																																	
* 102	[VPN契約] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂ VPN</td><td>0</td><td>契約なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>契約有無</td><td>1</td><td>契約あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ VPN	0	契約なし							契約有無	1	契約あり							0:契約なし																																																						
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																											
D ₂ VPN	0	契約なし																																																																																	
契約有無	1	契約あり																																																																																	
* 103	[簡易VPN発信番号] ※空欄に自動付加ダイヤルを記入 <table><tr><td>D₀D₀ 項番</td><td>D₁(D₁…D₁) 自動付加ダイヤル</td><td>D₀D₀ 項番</td><td>D₁(D₁…D₁) 自動付加ダイヤル</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>12</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>15</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>20</td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 自動付加ダイヤル	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 自動付加ダイヤル	01		11		02		12		03		13		04		14		05		15		06		16		07		17		08		18		09		19		10		20		設定なし																																					
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 自動付加ダイヤル	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ …D ₁) 自動付加ダイヤル																																																																																
01		11																																																																																	
02		12																																																																																	
03		13																																																																																	
04		14																																																																																	
05		15																																																																																	
06		16																																																																																	
07		17																																																																																	
08		18																																																																																	
09		19																																																																																	
10		20																																																																																	
* 110	[外線自動発信の捕捉外線] ※空欄にD₃のデータ(0または1)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂ グループ番号</td><td>0</td><td>全グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>グループ1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>グループ2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>グループ3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>グループ4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>グループ5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>グループ6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₃ 自動捕捉機能</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>なし</td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ グループ番号	0	全グループ								1	グループ1								2	グループ2								3	グループ3								4	グループ4								5	グループ5								6	グループ6							D ₃ 自動捕捉機能		0	なし	1	あり	[全外線] 1, 1: グループ番号1は 自動捕捉あり 2, 0 ~ 6, 0: グループ番号2~6は 自動捕捉なし			
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																											
D ₂ グループ番号	0	全グループ																																																																																	
	1	グループ1																																																																																	
	2	グループ2																																																																																	
	3	グループ3																																																																																	
	4	グループ4																																																																																	
	5	グループ5																																																																																	
	6	グループ6																																																																																	
D ₃ 自動捕捉機能																																																																																			
0	なし																																																																																		
1	あり																																																																																		
* 111	[オフフック発信機能] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂ オフフック発信</td><td>0</td><td>機能なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>機能あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂ オフフック発信</td><td>0</td><td>機能なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>機能あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ オフフック発信	0	機能なし												1	機能あり											D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂ オフフック発信	0	機能なし												1	機能あり											[収容位置107, 108] 1:あり [収容位置107, 108以外] 0:なし			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																							
D ₂ オフフック発信	0	機能なし																																																																																	
	1	機能あり																																																																																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																							
D ₂ オフフック発信	0	機能なし																																																																																	
	1	機能あり																																																																																	
* 112	[外線自動発信グループ1のサブグループ] ※空欄にサブグループ番号(1~4)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂ サブグループ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ サブグループ番号									1:サブグループ1																																																															
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																											
D ₂ サブグループ番号																																																																																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																		
*113	[外線自動発信グループ1のサブグループ対応電話機] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₂ サブグループ番号</th><th>0(全)</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><th>D₀D₀D₀ D₃ 自動発信</th><th>0 1</th><th>0 1</th><th>0 1</th><th>0 1</th><th>0 1</th></tr><tr><th>収容位置</th><td>不可 可</td><td>不可 可</td><td>不可 可</td><td>不可 可</td><td>不可 可</td></tr><tr><td>101</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>102</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>104</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>106</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>107</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>108</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>109</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>112</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>137</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>139</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>141</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>142</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>143</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>145</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>146</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>147</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>148</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₂ サブグループ番号	0(全)	1	2	3	4	D ₀ D ₀ D ₀ D ₃ 自動発信	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1	収容位置	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	101						102						103						104						105						106						107						108						109						110						111						112						137						138						139						140						141						142						143						144						145						146						147						148						0, 1: 全サブグループ 発信可
D ₂ サブグループ番号	0(全)	1	2	3	4																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ D ₃ 自動発信	0 1	0 1	0 1	0 1	0 1																																																																																																																																																															
収容位置	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可	不可 可																																																																																																																																																															
101																																																																																																																																																																				
102																																																																																																																																																																				
103																																																																																																																																																																				
104																																																																																																																																																																				
105																																																																																																																																																																				
106																																																																																																																																																																				
107																																																																																																																																																																				
108																																																																																																																																																																				
109																																																																																																																																																																				
110																																																																																																																																																																				
111																																																																																																																																																																				
112																																																																																																																																																																				
137																																																																																																																																																																				
138																																																																																																																																																																				
139																																																																																																																																																																				
140																																																																																																																																																																				
141																																																																																																																																																																				
142																																																																																																																																																																				
143																																																																																																																																																																				
144																																																																																																																																																																				
145																																																																																																																																																																				
146																																																																																																																																																																				
147																																																																																																																																																																				
148																																																																																																																																																																				
*114	[外線ワンタッチ発信機能] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>101</th><th>102</th><th>103</th><th>104</th><th>105</th><th>106</th><th>109</th><th>110</th><th>111</th><th>112</th></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ワンタッチ発信</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0 なし										ワンタッチ発信	1 あり										1: あり																																																																																																																																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																																																																																																										
D ₂	0 なし																																																																																																																																																																			
ワンタッチ発信	1 あり																																																																																																																																																																			
*115	[オフフック自動発信の発信グループ] <table><tr><th>D</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><th>グループ番号</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	グループ番号	1	2	3	4	5	6	1: グループ 1																																																																																																																																																				
D	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																														
グループ番号	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																														
*121	[PBX局線発信特番] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th></tr><tr><th>発信特番</th><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	発信特番	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																												
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																										
発信特番	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																										
*122	[PBX局線発信特番自動挿入] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th></tr><tr><th>自動挿入</th><td>なし</td><td>あり</td><td>プリアセットダイヤル時もあり</td></tr></table>	D	0	1	2	自動挿入	なし	あり	プリアセットダイヤル時もあり	1: あり																																																																																																																																																										
D	0	1	2																																																																																																																																																																	
自動挿入	なし	あり	プリアセットダイヤル時もあり																																																																																																																																																																	
*123	[チェーンダイヤル機能] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><th>チェーンダイヤル機能</th><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	チェーンダイヤル機能	なし	あり	0: なし																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																		
チェーンダイヤル機能	なし	あり																																																																																																																																																																		
*124	[※] ボタンによる短縮発信] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><th>使用の可否</th><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	使用の可否	不可	可	1: 可																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																		
使用の可否	不可	可																																																																																																																																																																		
*125	[短縮/電話帳] ボタン使用種別] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><th>使用種別</th><td>一般の短縮ダイヤル発信用</td><td>事業所番号発信用</td></tr></table>	D	0	1	使用種別	一般の短縮ダイヤル発信用	事業所番号発信用	0: 一般の短縮 ダイヤル発信用																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																		
使用種別	一般の短縮ダイヤル発信用	事業所番号発信用																																																																																																																																																																		
*126	[システム短縮ダイヤル登録] 最終ページのシートを必要数コピーして記入してください。	設定なし																																																																																																																																																																		
*127	[短縮発信の番号確認／検索機能] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>101</th><th>102</th><th>103</th><th>104</th><th>105</th><th>106</th><th>109</th><th>110</th><th>111</th><th>112</th></tr><tr><td>D₂ 番号確認/</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>検索機能</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th>137</th><th>138</th><th>139</th><th>140</th><th>141</th><th>142</th><th>143</th><th>144</th><th>145</th><th>146</th><th>147</th><th>148</th></tr><tr><td>D₂ 番号確認/</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>検索機能</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂ 番号確認/	0 なし										検索機能	1 あり										D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂ 番号確認/	0 なし												検索機能	1 あり												0: なし																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																																																																																																										
D ₂ 番号確認/	0 なし																																																																																																																																																																			
検索機能	1 あり																																																																																																																																																																			
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																																																																																																								
D ₂ 番号確認/	0 なし																																																																																																																																																																			
検索機能	1 あり																																																																																																																																																																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																										
* 128 4-1版～	[電話帳検索移行方法] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₁D₂</td><td>収容位置</td><td></td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>短縮/電話帳</td><td>0</td><td>2回</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ボタン押下回数</td><td>1</td><td>1回</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₁ D ₂	収容位置		101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	短縮/電話帳	0	2回											ボタン押下回数	1	1回										0:2回																																																																			
D ₀ D ₁ D ₂	収容位置		101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																																																
D ₂	短縮/電話帳	0	2回																																																																																																									
	ボタン押下回数	1	1回																																																																																																									
* 130	[外線発信自動リトライ回数] ※空欄に設定回数を記入 <table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01～99</td></tr><tr><td>リトライ回数</td><td>なし</td><td>回</td></tr></table>	D D	00	01～99	リトライ回数	なし	回	15:15回																																																																																																				
D D	00	01～99																																																																																																										
リトライ回数	なし	回																																																																																																										
* 131	[スーパーリトライ終了後の警報音] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>警報音</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	警報音	なし	あり	1:あり																																																																																																				
D	0	1																																																																																																										
警報音	なし	あり																																																																																																										
* 132	[スーパーリトライ終了後の切断時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>切断時間</td><td>0秒</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	切断時間	0秒	10秒	20秒	30秒	1:10秒																																																																																																
D	0	1	2	3																																																																																																								
切断時間	0秒	10秒	20秒	30秒																																																																																																								
* 133	[ダイヤルボタンによるスーパーリトライ機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>機能の有無</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	D	0	1	機能の有無	無効	有効	0:無効																																																																																																				
D	0	1																																																																																																										
機能の有無	無効	有効																																																																																																										
* 134	[手動リトライ機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>手動リトライ</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	手動リトライ	なし	あり	0:なし																																																																																																				
D	0	1																																																																																																										
手動リトライ	なし	あり																																																																																																										
* 135	[オフフック中のリトライ機能] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₁D₂</td><td>収容位置</td><td></td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>機能の有無</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₁ D ₂	収容位置		101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	なし											機能の有無	1	あり											0:なし																																																																			
D ₀ D ₁ D ₂	収容位置		101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																																																
D ₂	0	なし																																																																																																										
機能の有無	1	あり																																																																																																										
* 137	[リダイヤルの外線捕捉選択方法] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>選択方法</td><td>前回使用外線</td><td>自動選択</td></tr></table>	D	0	1	選択方法	前回使用外線	自動選択	1:自動選択																																																																																																				
D	0	1																																																																																																										
選択方法	前回使用外線	自動選択																																																																																																										
* 138	[外線リバース検出後のメモリ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>リバース検出後のメモリ</td><td>メモリしない</td><td>メモリする</td></tr></table>	D	0	1	リバース検出後のメモリ	メモリしない	メモリする	1:メモリする																																																																																																				
D	0	1																																																																																																										
リバース検出後のメモリ	メモリしない	メモリする																																																																																																										
* 139	[発信履歴の初期画面] <table><tr><td>D₀D₁D₂</td><td>収容位置</td><td></td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>一覧表示 (4件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>初期画面</td><td>1</td><td>詳細表示 (1件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₁ D ₂	収容位置		101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	一覧表示 (4件)											初期画面	1	詳細表示 (1件)											0:一覧表示 (4件)																																																																			
D ₀ D ₁ D ₂	収容位置		101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																																																
D ₂	0	一覧表示 (4件)																																																																																																										
初期画面	1	詳細表示 (1件)																																																																																																										
* 140	[サービスクラス] <table><tr><td>D₀D₁D₂</td><td>収容位置</td><td></td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>サービスクラス(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃</td><td>サービスクラス(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₁D₂</td><td>収容位置</td><td></td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂</td><td>サービスクラス(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃</td><td>サービスクラス(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂/D₃</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>サービス クラス</td><td>A (超特甲)</td><td>B (特甲)</td><td>C (準特甲A)</td><td>D (準特甲B)</td><td>E (甲)</td><td>F (準甲)</td><td>G (乙)</td></tr></table>	D ₀ D ₁ D ₂	収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	サービスクラス(昼)														D ₃	サービスクラス(夜)														D ₀ D ₁ D ₂	収容位置		137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂	サービスクラス(昼)														D ₃	サービスクラス(夜)														D ₂ /D ₃	0	1	2	3	4	5	6	サービス クラス	A (超特甲)	B (特甲)	C (準特甲A)	D (準特甲B)	E (甲)	F (準甲)	G (乙)	0:全内線 サービスクラスA (超特甲)
D ₀ D ₁ D ₂	収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																														
D ₂	サービスクラス(昼)																																																																																																											
D ₃	サービスクラス(夜)																																																																																																											
D ₀ D ₁ D ₂	収容位置		137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																																														
D ₂	サービスクラス(昼)																																																																																																											
D ₃	サービスクラス(夜)																																																																																																											
D ₂ /D ₃	0	1	2	3	4	5	6																																																																																																					
サービス クラス	A (超特甲)	B (特甲)	C (準特甲A)	D (準特甲B)	E (甲)	F (準甲)	G (乙)																																																																																																					

外線発信系コマンド

コマンド	データ																初期値
* 141	[特定市外番号] ※空欄に設定するダイヤル(先頭の0を除いた1～10桁)を記入																全ての市外に 発信可能
	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)				D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)				D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)					
	項番	発信可能な市外番号				項番	発信可能な市外番号				項番	発信可能な市外番号					
	01					09					17						
	02					10					18						
	03					11					19						
	04					12					20						
	05					13					21						
	06					14					22						
	07					15					23						
08					16					24							
* 142	[特定発信規制] ※空欄に規制するダイヤル(1～10桁)を記入																01-0990, 02-1890990, 03-100, 04-106, 05-108, 06-0051, 07-0052, 08-0055, 09-0045, 10-0062 11～64は設定なし
	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)				D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)				D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)					
	項番	規制ダイヤル				項番	規制ダイヤル				項番	規制ダイヤル					
	01					17					33						
	02					18					34						
	03					19					35						
	04					20					36						
	05					21					37						
	06					22					38						
	07					23					39						
08					24					40							
09					25					41							
10					26					42							
11					27					43							
12					28					44							
13					29					45							
14					30					46							
15					31					47							
16					32					48							
* 143	[共通電話帳ダイヤルのサービスクラス規制]																1:あり
	D	0	1														
	規制	なし	あり														
* 144	[特定発信規制対象のクラス]																1:B(特甲)
	D	1	2	3	4												
	規制対象のクラス	B(特甲)	C(準特甲A)	D(準特甲B)	E(甲)												
* 145	[夜間切替時のサービスクラス切替] ※空欄該当部分をマーク																1:あり
	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08							
	D ₂	0	なし														
	切替	1	あり														
* 150	[桁間ポーズ挿入位置(PBX/ビル電話)] ※空欄に設定値0～8を記入																ダイヤル 位置 0 - 1 (1桁目) 1～9 - 0 (ホースなし)
	D ₀	第1ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	D ₁	ホース挿入位置															
* 151	[桁間ポーズ挿入位置(NTT)] ※空欄に設定値0～8を記入																ダイヤル 位置 0～9 - 0 (ホースなし)
	D ₀	第1ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	D ₁	ホース挿入位置															
* 152	[00XXダイヤルの桁間ポーズ挿入位置(PBX/ビル電話)] ※空欄に設定値0, 4～8を記入																ダイヤル 位置 0～9 - 0 (ホースなし)
	D ₀	識別用ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	D ₁	ホース挿入位置															
* 153	[00XXダイヤルの桁間ポーズ挿入位置(NTT)] ※空欄に設定値0, 3～8を記入																ダイヤル 位置 0～9 - 0 (ホースなし)
	D ₀	識別用ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	D ₁	ホース挿入位置															
* 154	[PBX/ビル電話収容時の桁間ポーズ時間]																03:3秒
	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
	ホース時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																						
* 155	[NTT収容時の桁間ポーズ時間] <table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>ホース時間(秒)</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr></table>	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	ホース時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	03:3秒																																																																																																																																																																																																																																																				
D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																								
ホース時間(秒)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 156	[短縮ダイヤル中のポーズ時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>ホース時間(秒)</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ホース時間(秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	0:3秒																																																																																																																																																																																																																																																																
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																														
ホース時間(秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30																																																																																																																																																																																																																																																																														
* 157	[一般ダイヤルのプレポーズ時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>プレホース時間(秒)</td><td>0</td><td>0.5</td><td>1</td><td>1.5</td><td>2</td><td>2.5</td><td>3</td><td>3.5</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	プレホース時間(秒)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	1:0.5秒																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																
プレホース時間(秒)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5																																																																																																																																																																																																																																																																																
* 160	[事業者識別番号自動付加外線] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><th rowspan="2">D₀D₀ 外線 番号</th><th rowspan="2">D₂ 通話区分</th><th colspan="2">D₃ マイラインプラス解除</th><th rowspan="2">D₄D₄ 事業者 項番</th><th rowspan="2">D₀D₀ 外線 番号</th><th rowspan="2">D₂ 通話区分</th><th colspan="2">D₃ マイラインプラス解除</th><th rowspan="2">D₄D₄ 事業者 項番</th></tr><tr><th>0 なし</th><th>1 あり</th><th>0 なし</th><th>1 あり</th></tr><tr><td rowspan="8">01</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="8">05</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td></td><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td></td><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 国際</td><td></td><td></td><td></td><td>4 国際</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 その他 1</td><td></td><td></td><td></td><td>5 その他 1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 その他 2</td><td></td><td></td><td></td><td>6 その他 2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 その他 3</td><td></td><td></td><td></td><td>7 その他 3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 その他 4</td><td></td><td></td><td></td><td>8 その他 4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">02</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="8">06</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td></td><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td></td><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 国際</td><td></td><td></td><td></td><td>4 国際</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 その他 1</td><td></td><td></td><td></td><td>5 その他 1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 その他 2</td><td></td><td></td><td></td><td>6 その他 2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 その他 3</td><td></td><td></td><td></td><td>7 その他 3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 その他 4</td><td></td><td></td><td></td><td>8 その他 4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">03</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="8">07</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td></td><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td></td><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 国際</td><td></td><td></td><td></td><td>4 国際</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 その他 1</td><td></td><td></td><td></td><td>5 その他 1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 その他 2</td><td></td><td></td><td></td><td>6 その他 2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 その他 3</td><td></td><td></td><td></td><td>7 その他 3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 その他 4</td><td></td><td></td><td></td><td>8 その他 4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">04</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="8">08</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td></td><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td></td><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 国際</td><td></td><td></td><td></td><td>4 国際</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 その他 1</td><td></td><td></td><td></td><td>5 その他 1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 その他 2</td><td></td><td></td><td></td><td>6 その他 2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 その他 3</td><td></td><td></td><td></td><td>7 その他 3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 その他 4</td><td></td><td></td><td></td><td>8 その他 4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイラインプラス解除		D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分	D ₃ マイラインプラス解除		D ₄ D ₄ 事業者 項番	0 なし	1 あり	0 なし	1 あり	01	1 市内				05	1 市内				2 県内市外				2 県内市外				3 県間市外				3 県間市外				4 国際				4 国際				5 その他 1				5 その他 1				6 その他 2				6 その他 2				7 その他 3				7 その他 3				8 その他 4				8 その他 4				02	1 市内				06	1 市内				2 県内市外				2 県内市外				3 県間市外				3 県間市外				4 国際				4 国際				5 その他 1				5 その他 1				6 その他 2				6 その他 2				7 その他 3				7 その他 3				8 その他 4				8 その他 4				03	1 市内				07	1 市内				2 県内市外				2 県内市外				3 県間市外				3 県間市外				4 国際				4 国際				5 その他 1				5 その他 1				6 その他 2				6 その他 2				7 その他 3				7 その他 3				8 その他 4				8 その他 4				04	1 市内				08	1 市内				2 県内市外				2 県内市外				3 県間市外				3 県間市外				4 国際				4 国際				5 その他 1				5 その他 1				6 その他 2				6 その他 2				7 その他 3				7 その他 3				8 その他 4				8 その他 4				[全通話区分] 0,00:なし,なし
D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₂ 通話区分			D ₃ マイラインプラス解除					D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線 番号		D ₂ 通話区分	D ₃ マイラインプラス解除		D ₄ D ₄ 事業者 項番																																																																																																																																																																																																																																																																									
		0 なし	1 あり	0 なし	1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01	1 市内				05	1 市内																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2 県内市外					2 県内市外																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 県間市外					3 県間市外																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	4 国際					4 国際																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	5 その他 1					5 その他 1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	6 その他 2					6 その他 2																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	7 その他 3					7 その他 3																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	8 その他 4					8 その他 4																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02	1 市内				06	1 市内																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2 県内市外					2 県内市外																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 県間市外					3 県間市外																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	4 国際					4 国際																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	5 その他 1					5 その他 1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	6 その他 2					6 その他 2																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	7 その他 3					7 その他 3																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	8 その他 4					8 その他 4																																																																																																																																																																																																																																																																																		
03	1 市内				07	1 市内																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2 県内市外					2 県内市外																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 県間市外					3 県間市外																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	4 国際					4 国際																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	5 その他 1					5 その他 1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	6 その他 2					6 その他 2																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	7 その他 3					7 その他 3																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	8 その他 4					8 その他 4																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04	1 市内				08	1 市内																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2 県内市外					2 県内市外																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	3 県間市外					3 県間市外																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	4 国際					4 国際																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	5 その他 1					5 その他 1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	6 その他 2					6 その他 2																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	7 その他 3					7 その他 3																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	8 その他 4					8 その他 4																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 161	[その他区分の対象ダイヤル] ※空欄に通話区分(5~8)、対象番号を記入 <table><tr><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁ 通話区分</th><th>D₂(D₂…D₂) 対象番号</th><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁ 通話区分</th><th>D₂(D₂…D₂) 対象番号</th><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁ 通話区分</th><th>D₂(D₂…D₂) 対象番号</th><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁ 通話区分</th><th>D₂(D₂…D₂) 対象番号</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td>09</td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 通話区分	D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象番号	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 通話区分	D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象番号	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 通話区分	D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象番号	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 通話区分	D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象番号	01			09			17			25			02			10			18			26			03			11			19			27			04			12			20			28			05			13			21			29			06			14			22			30			07			15			23			31			08			16			24			32			01-5,080 02-5,090 03~32は 設定なし																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 通話区分	D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象番号	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 通話区分	D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象番号	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 通話区分	D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象番号	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 通話区分	D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象番号																																																																																																																																																																																																																																																																													
01			09			17			25																																																																																																																																																																																																																																																																															
02			10			18			26																																																																																																																																																																																																																																																																															
03			11			19			27																																																																																																																																																																																																																																																																															
04			12			20			28																																																																																																																																																																																																																																																																															
05			13			21			29																																																																																																																																																																																																																																																																															
06			14			22			30																																																																																																																																																																																																																																																																															
07			15			23			31																																																																																																																																																																																																																																																																															
08			16			24			32																																																																																																																																																																																																																																																																															

外線発信系コマンド

コマンド	データ								初期値
* 162	[県内市外局番] ※空欄に対象の県内市外局番(先頭の0を除く)を記入								設定なし
	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 県内市外局番	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 県内市外局番	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 県内市外局番	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 県内市外局番	
	01		09		17		25		
	02		10		18		26		
	03		11		19		27		
	04		12		20		28		
	05		13		21		29		
	06		14		22		30		
	07		15		23		31		
	08		16		24		32		
* 163	[自局市外局番] ※空欄に対象の自局市外局番(先頭の0を除く)を記入								設定なし
	D(D...D) 自局市外局番								
* 164	[マイラインプラス解除特番] ※空欄に対象の特番を記入								122
	D(D...D) 特番								
* 165	[課金判定用の国内事業者識別番号] ※空欄に事業者識別番号を記入								01-1, 0036 02-1, 0039 03-1, 0033 04-1, 0077 05-1, 0088 06-1, :設定なし } 16-1, :設定なし
	D ₀ D ₀ 事業者項番	D ₁ 固定データ	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ ...D ₂) 事業者識別番号	D ₀ D ₀ 事業者項番	D ₁ 固定データ	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ ...D ₂) 事業者識別番号			
	01	1		09	1				
	02	1		10	1				
	03	1		11	1				
	04	1		12	1				
	05	1		13	1				
	06	1		14	1				
	07	1		15	1				
	08	1		16	1				
* 166	[課金判定用の国際事業者識別番号] ※空欄に事業者識別番号を記入								01-1, 0033 02-1, 001 03-1, 0052 04-1, 0041 05-1, 0061 06-1, 0045 07-1, 0062 08-1, :設定なし } 16-1, :設定なし
	D ₀ D ₀ 事業者項番	D ₁ 固定データ	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ ...D ₂) 事業者識別番号	D ₀ D ₀ 事業者項番	D ₁ 固定データ	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ ...D ₂) 事業者識別番号			
	01	1		09	1				
	02	1		10	1				
	03	1		11	1				
	04	1		12	1				
	05	1		13	1				
	06	1		14	1				
	07	1		15	1				
	08	1		16	1				
* 168	[マイライン対象外のダイヤル] ※空欄に対象外のダイヤルを記入								01-00 02-0120 03-0180 04-0190 05-0570 06-070 07-1 08-0990 09-0800 10~32は 設定なし
	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象外のダイヤル	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象外のダイヤル					
	01		17						
	02		18						
	03		19						
	04		20						
	05		21						
	06		22						
	07		23						
	08		24						
	09		25						
	10		26						
	11		27						
	12		28						
	13		29						
	14		30						
	15		31						
	16		32						

外線発信系コマンド

コマンド	データ																	初期値					
* 180	[外線別発信規制]																	1:全外線発信可					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₂ D ₂ 外線番号								D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		D ₂ D ₂ 外線番号											
		01	02	03	04	05	06	07	08			01	02	03	04	05	06	07	08				
101										137													
102										138													
103										139													
104										140													
105										141													
106										142													
107										143													
108										144													
109										145													
110										146													
111										147													
112										148													
※空欄にD ₃ のデータ(下表参照)を記入																							
D ₃		0				1																	
外線発信の可否		発信不可				発信可																	
* 181	[外線発信ウェーティング特番]																	00:機能なし					
D		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0												
ウェーティング特番		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0												
* 182	[外線連続捕捉機能]																	1:あり					
D		0				1																	
連続捕捉		なし				あり																	
* 183	[電話機毎のプリセットダイヤル可否] ※空欄該当部分をマーク																	0:不可					
D ₀ D ₀ D ₀		収容位置		101		102		103		104		105		106		109		110		111		112	
D ₂		0		不可																			
フリセット		1		可能																			
ダイヤル		2		DT送出後のフリセットダイヤル																			

外線発信系コマンド

コマンド	データ																								初期値														
* 185	[特定電話番号の外線グループ指定捕捉] ※空欄にグループ番号と特定電話番号を記入																								0:なし														
	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ グループ 番号	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定電話番号						D ₀ D ₀ 項番	D ₁ グループ 番号	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定電話番号																												
	01								41																														
	02								42																														
	03								43																														
	04								44																														
	05								45																														
	06								46																														
	07								47																														
	08								48																														
	09								49																														
	10								50																														
	11								51																														
	12								52																														
	13								53																														
	14								54																														
	15								55																														
	16								56																														
	17								57																														
	18								58																														
	19								59																														
	20								60																														
	21								61																														
	22								62																														
	23								63																														
	24								64																														
	25								65																														
	26								66																														
	27								67																														
	28								68																														
	29								69																														
	30								70																														
	31								71																														
	32								72																														
	33								73																														
	34								74																														
	35								75																														
	36								76																														
	37								77																														
	38								78																														
	39								79																														
	40								80																														
* 186	[特定電話番号以外の捕捉外線グループ]																								1:グループ1														
	D		1	2	3	4	5	6																															
	グループ番号		1	2	3	4	5	6																															
* 187	[IP電話発信迂回機能]																								2:自動迂回 (迂回表示あり)														
	D		0		1		2		3																														
	迂回機能		なし		自動迂回 (迂回表示なし)		自動迂回 (迂回表示あり)		手動迂回 (迂回表示あり)																														
* 189	[IP回線使用不可時表示]																								0:表示なし														
3-1版～	D		0		1		2																																
	表示		表示なし		ランプ表示あり		ランプ表示／LCD表示あり																																
* 191	[[#]ダイヤル自動付加] ※空欄該当部分をマク																								0:なし														
7-1版～	D ₀ D ₀		外線番号		01	02	03	04	05	06																													
	D ₂		0	なし																																			
	自動付加		1	あり																																			

外線着信系コマンド

コマンド	データ																								初期値		
* 300	[外線毎の着信種別] ※空欄該当部分をマーク																								0:一般外線		
	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08																	
	D ₂ 着信種別(昼)	0 一般外線																									
		1 DID																									
		2 DI																									
		3 DIL																									
	D ₃ 着信種別(夜)	5 留守番機能																									
		0 一般外線																									
		1 DID																									
		2 DI																									
	3 DIL																										
	5 留守番機能																										
* 301	[DILIN番号毎の着信種別] ※空欄該当部分をマーク																								0:一般		
	D ₀ D ₀ DILIN番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24
	D ₂ 着信種別(昼)	0 一般																									
		5 留守番機能																									
	D ₃ 着信種別(夜)	0 一般																									
		5 留守番機能																									
	* 302	[着信タイムオーバー時間] ※空欄に設定データを記入、データは下記による																								15:30秒	
		D D																									
		タイムオーバー時間 秒		(タイムオーバーなしの場合:00を入力 タイムオーバーありの場合:設定時間の1/2を入力)																							
	* 303	[オフフック応答機能] ※空欄該当部分をマーク																								2:鳴動外線のみ	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112														
D ₂ オフフック応答		0 なし																									
		1 全外線																									
		2 鳴動外線のみ																									
* 305	[オフフック応答可能なDILIN番号] ※空欄にD ₃ D ₃ のデータ(DILIN番号01~24)を記入																								全項番=00:なし		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112													
	D ₂ D ₂ 項番	01																									
		02																									
		03																									
		04																									
		05																									
		06																									
		07																									
		08																									
		09																									
		10																									

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																
* 310	[電話機毎の外線別着信鳴動有無と着信音の選択(昼)] ※空欄にD₃のデータ(着信音:右下の表参照)を記入 <table><thead><tr><th>D₀D₀D₀</th><th colspan="8">D₂D₂ 外線番号</th></tr><tr><th>収容位置</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr></thead><tbody><tr><td>101</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>102</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>104</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>106</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>107</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>108</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>109</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>112</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>137</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>139</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>141</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>142</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>143</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>145</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>146</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>147</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>148</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table><table><thead><tr><th>D₃</th><th>着信音</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>着信なし</td></tr><tr><td>1</td><td>着信音1 : 800Hz/1067Hz</td></tr><tr><td>2</td><td>着信音2 : 2000Hz/1600Hz</td></tr><tr><td>3</td><td>着信音3 : 500Hz/666Hz</td></tr><tr><td>4</td><td>着信音4 : 2667Hz/2286Hz</td></tr><tr><td>5</td><td>着信音5 : メロディ 1</td></tr><tr><td>6</td><td>着信音6 : メロディ 2</td></tr><tr><td>7</td><td>着信音7 : メロディ 3</td></tr><tr><td>8</td><td>着信音8 : メロディ 4</td></tr><tr><td>9</td><td>着信音9 : 無鳴動着信</td></tr></tbody></table> [収容位置101~104] 全外線= 1:着信音1 [収容位置107、108] [収容位置137~148] 全外線= 0:着信なし [他収容位置] 全外線= 9:着信音9	D ₀ D ₀ D ₀	D ₂ D ₂ 外線番号								収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	101									102									103									104									105									106									107									108									109									110									111									112									137									138									139									140									141									142									143									144									145									146									147									148									D ₃	着信音	0	着信なし	1	着信音1 : 800Hz/1067Hz	2	着信音2 : 2000Hz/1600Hz	3	着信音3 : 500Hz/666Hz	4	着信音4 : 2667Hz/2286Hz	5	着信音5 : メロディ 1	6	着信音6 : メロディ 2	7	着信音7 : メロディ 3	8	着信音8 : メロディ 4	9	着信音9 : 無鳴動着信	
D ₀ D ₀ D ₀	D ₂ D ₂ 外線番号																																																																																																																																																																																																																																																																	
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																																																																																																																																																																																										
101																																																																																																																																																																																																																																																																		
102																																																																																																																																																																																																																																																																		
103																																																																																																																																																																																																																																																																		
104																																																																																																																																																																																																																																																																		
105																																																																																																																																																																																																																																																																		
106																																																																																																																																																																																																																																																																		
107																																																																																																																																																																																																																																																																		
108																																																																																																																																																																																																																																																																		
109																																																																																																																																																																																																																																																																		
110																																																																																																																																																																																																																																																																		
111																																																																																																																																																																																																																																																																		
112																																																																																																																																																																																																																																																																		
137																																																																																																																																																																																																																																																																		
138																																																																																																																																																																																																																																																																		
139																																																																																																																																																																																																																																																																		
140																																																																																																																																																																																																																																																																		
141																																																																																																																																																																																																																																																																		
142																																																																																																																																																																																																																																																																		
143																																																																																																																																																																																																																																																																		
144																																																																																																																																																																																																																																																																		
145																																																																																																																																																																																																																																																																		
146																																																																																																																																																																																																																																																																		
147																																																																																																																																																																																																																																																																		
148																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₃	着信音																																																																																																																																																																																																																																																																	
0	着信なし																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	着信音1 : 800Hz/1067Hz																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	着信音2 : 2000Hz/1600Hz																																																																																																																																																																																																																																																																	
3	着信音3 : 500Hz/666Hz																																																																																																																																																																																																																																																																	
4	着信音4 : 2667Hz/2286Hz																																																																																																																																																																																																																																																																	
5	着信音5 : メロディ 1																																																																																																																																																																																																																																																																	
6	着信音6 : メロディ 2																																																																																																																																																																																																																																																																	
7	着信音7 : メロディ 3																																																																																																																																																																																																																																																																	
8	着信音8 : メロディ 4																																																																																																																																																																																																																																																																	
9	着信音9 : 無鳴動着信																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 311	[電話機毎の外線別着信鳴動有無と着信音の選択(夜)] ※空欄にD₃のデータ(着信音:* 310の表参照)を記入 <table><thead><tr><th>D₀D₀D₀</th><th colspan="8">D₂D₂ 外線番号</th></tr><tr><th>収容位置</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr></thead><tbody><tr><td>101</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>102</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>104</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>106</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>107</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>108</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>109</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>112</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>137</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>139</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>141</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>142</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>143</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>145</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>146</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>147</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>148</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> [収容位置101~104] 全外線= 1:着信音1 [収容位置107、108] [収容位置137~148] 全外線= 0:着信なし [他収容位置] 全外線= 9:着信音9	D ₀ D ₀ D ₀	D ₂ D ₂ 外線番号								収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	101									102									103									104									105									106									107									108									109									110									111									112									137									138									139									140									141									142									143									144									145									146									147									148																															
D ₀ D ₀ D ₀	D ₂ D ₂ 外線番号																																																																																																																																																																																																																																																																	
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																																																																																																																																																																																										
101																																																																																																																																																																																																																																																																		
102																																																																																																																																																																																																																																																																		
103																																																																																																																																																																																																																																																																		
104																																																																																																																																																																																																																																																																		
105																																																																																																																																																																																																																																																																		
106																																																																																																																																																																																																																																																																		
107																																																																																																																																																																																																																																																																		
108																																																																																																																																																																																																																																																																		
109																																																																																																																																																																																																																																																																		
110																																																																																																																																																																																																																																																																		
111																																																																																																																																																																																																																																																																		
112																																																																																																																																																																																																																																																																		
137																																																																																																																																																																																																																																																																		
138																																																																																																																																																																																																																																																																		
139																																																																																																																																																																																																																																																																		
140																																																																																																																																																																																																																																																																		
141																																																																																																																																																																																																																																																																		
142																																																																																																																																																																																																																																																																		
143																																																																																																																																																																																																																																																																		
144																																																																																																																																																																																																																																																																		
145																																																																																																																																																																																																																																																																		
146																																																																																																																																																																																																																																																																		
147																																																																																																																																																																																																																																																																		
148																																																																																																																																																																																																																																																																		

外線着信系コマンド

コマンド	データ																								初期値	
* 312	[電話機毎のDILIN別着信鳴動有無と着信音の選択(昼)] ※空欄にD ₃ のデータ(着信音: * 310 (⇒P. 16) の表参照) を記入																								[収容位置101～104] DILIN 01= 1: 着信音 1 DILIN 02= 2: 着信音 2 DILIN 03= 3: 着信音 3 DILIN 04= 4: 着信音 4 DILIN 05～24= 1: 着信音 1 [収容位置107、108] [収容位置137～148] 全DILIN= 0: 着信なし [他収容位置] 全DILIN= 9: 着信音 9	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ DILIN番号																								
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24
	101																									
	102																									
	103																									
	104																									
	105																									
	106																									
	107																									
	108																									
	109																									
	110																									
	111																									
	112																									
	137																									
	138																									
	139																									
	140																									
	141																									
	142																									
	143																									
	144																									
	145																									
	146																									
	147																									
	148																									

* 313	[電話機毎のDILIN別着信鳴動有無と着信音の選択(夜)] ※空欄にD ₃ のデータ(着信音: * 310 (⇒P. 16) の表参照) を記入																								[収容位置101～104] DILIN 01= 1: 着信音 1 DILIN 02= 2: 着信音 2 DILIN 03= 3: 着信音 3 DILIN 04= 4: 着信音 4 DILIN 05～24= 1: 着信音 1 [収容位置107、108] [収容位置137～148] 全DILIN= 0: 着信なし [他収容位置] 全DILIN= 9: 着信音 9	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ DILIN番号																								
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		24
	101																									
	102																									
	103																									
	104																									
	105																									
	106																									
	107																									
	108																									
	109																									
	110																									
	111																									
	112																									
	137																									
	138																									
	139																									
	140																									
	141																									
	142																									
	143																									
	144																									
	145																									
	146																									
	147																									
	148																									

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																														
* 314	[メロディの選曲] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₁D₁</th><th>曲名</th><th>D₀ メロディ番号</th><th>D₁D₁</th><th>曲名</th><th>D₀ メロディ番号</th></tr><tr><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td>34</td></tr><tr><td>01</td><td>Mickey Mouse March</td><td></td><td>01</td><td>峠の我が家</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>It's A Small World</td><td></td><td>02</td><td>春の歌</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>アンダーザ・シー (リトル・メイト)</td><td></td><td>03</td><td>Let It Be</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>アンパンマンのマーチ</td><td></td><td>04</td><td>メロディ・フェア</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>Top Of The World</td><td></td><td>05</td><td>カノ</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>スガッロ・フェア</td><td></td><td>06</td><td>ノクターン Op. 9-2</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td>恋人がサンタクロース</td><td></td><td>07</td><td>ジ・ソング・オブ・ザ・ワールド</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>島唄</td><td></td><td>08</td><td>Here Come The Sun</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>世界に一つだけの花</td><td></td><td>09</td><td>We Wish You A Merry Christmas</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>さくら</td><td></td><td>10</td><td>未来予想図Ⅱ</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td>となりのトトロ</td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁	曲名	D ₀ メロディ番号	D ₁ D ₁	曲名	D ₀ メロディ番号			12			34	01	Mickey Mouse March		01	峠の我が家		02	It's A Small World		02	春の歌		03	アンダーザ・シー (リトル・メイト)		03	Let It Be		04	アンパンマンのマーチ		04	メロディ・フェア		05	Top Of The World		05	カノ		06	スガッロ・フェア		06	ノクターン Op. 9-2		07	恋人がサンタクロース		07	ジ・ソング・オブ・ザ・ワールド		08	島唄		08	Here Come The Sun		09	世界に一つだけの花		09	We Wish You A Merry Christmas		10	さくら		10	未来予想図Ⅱ					11	となりのトトロ		1-01、2-02 3-06、4-10
D ₁ D ₁	曲名	D ₀ メロディ番号	D ₁ D ₁	曲名	D ₀ メロディ番号																																																																											
		12			34																																																																											
01	Mickey Mouse March		01	峠の我が家																																																																												
02	It's A Small World		02	春の歌																																																																												
03	アンダーザ・シー (リトル・メイト)		03	Let It Be																																																																												
04	アンパンマンのマーチ		04	メロディ・フェア																																																																												
05	Top Of The World		05	カノ																																																																												
06	スガッロ・フェア		06	ノクターン Op. 9-2																																																																												
07	恋人がサンタクロース		07	ジ・ソング・オブ・ザ・ワールド																																																																												
08	島唄		08	Here Come The Sun																																																																												
09	世界に一つだけの花		09	We Wish You A Merry Christmas																																																																												
10	さくら		10	未来予想図Ⅱ																																																																												
			11	となりのトトロ																																																																												
* 315	[着信識別の有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀D₀</th><th>収容位置</th><th>101</th><th>102</th><th>103</th><th>104</th><th>105</th><th>106</th><th>109</th><th>110</th><th>111</th><th>112</th></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>着信識別</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0 なし											着信識別	1 あり											1:あり																																										
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																					
D ₂	0 なし																																																																															
着信識別	1 あり																																																																															
* 316	[着信遅延電話機の設定] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入 <table><tr><th>D₀</th><th>項番</th><th>1</th><th>2</th></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>収容位置</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	項番	1	2	D ₁ D ₁ D ₁	収容位置			000:なし																																																																						
D ₀	項番	1	2																																																																													
D ₁ D ₁ D ₁	収容位置																																																																															
* 317	[着信遅延時間の設定] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>遅延時間</td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	遅延時間	2秒	3秒	4秒	5秒	1:3秒																																																																				
D	0	1	2	3																																																																												
遅延時間	2秒	3秒	4秒	5秒																																																																												
* 318	[緊急電話呼び返し鳴動時間] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th></tr><tr><td>鳴動時間</td><td>無限</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	鳴動時間	無限	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	3:30秒																																																								
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																						
鳴動時間	無限	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒																																																																						
* 320	[着信警報機能(外線毎)] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀</th><th>外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>着信警報</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂	0 なし									着信警報	1 あり									0:なし																																																
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																							
D ₂	0 なし																																																																															
着信警報	1 あり																																																																															
* 321	[着信警報機能(DILIN番号毎)] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀</th><th>DILIN番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>着信警報</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0 なし																									着信警報	1 あり																									0:なし
D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																							
D ₂	0 なし																																																																															
着信警報	1 あり																																																																															
* 322	[警報鳴動音量] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>着信(保留)警報の鳴動音量</td><td>電話機のボリューム位置</td><td>特大</td><td>大</td><td>中</td><td>小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	着信(保留)警報の鳴動音量	電話機のボリューム位置	特大	大	中	小	0:電話機の ボリューム位置																																																																		
D	0	1	2	3	4																																																																											
着信(保留)警報の鳴動音量	電話機のボリューム位置	特大	大	中	小																																																																											
* 323	[DIL対応電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入 <table><tr><th>D₀D₀</th><th>外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃D₃D₃</td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)									D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)									000:なし																																																
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																							
D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																																																																															
D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																																																																															
* 324	[テナント外外線着信応答] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>応答機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	応答機能	なし	あり	0:なし																																																																								
D	0	1																																																																														
応答機能	なし	あり																																																																														
* 325	[テナント外外線着信応答グループ] ※空欄にグループ番号(01~04)を記入 <table><tr><th>D₀D₀D₀</th><th>収容位置</th><th>101</th><th>102</th><th>103</th><th>104</th><th>105</th><th>106</th><th>107</th><th>108</th><th>109</th><th>110</th><th>111</th><th>112</th></tr><tr><td>D₂D₂</td><td>グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂	グループ													00:機能なし																																																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																			
D ₂ D ₂	グループ																																																																															
* 326	[オフフック中の外線着信鳴動] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀D₀</th><th>収容位置</th><th>101</th><th>102</th><th>103</th><th>104</th><th>105</th><th>106</th><th>109</th><th>110</th><th>111</th><th>112</th></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0 なし											鳴動	1 あり											1:あり																																										
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																					
D ₂	0 なし																																																																															
鳴動	1 あり																																																																															

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																														
* 327	[DIL呼出不可時の外線切斷] ※空欄該当部分をマク <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂ 外線切斷</td><td>0 なし(呼出継続)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ 外線切斷	0 なし(呼出継続)								D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置	1 あり								0:なし(呼出継続)																																																			
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																								
D ₂ 外線切斷	0 なし(呼出継続)																																																																															
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置	1 あり																																																																															
* 328	[通話中外線着信通知] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀ 項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (7-1版~)のみ	D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置									000:なし																																																												
D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																								
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																																																																																
* 330	[スライド着信時のスライド先電話機台数] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>スライド先電話機</td><td>外線毎に1台</td><td>システムで8台</td></tr></table>	D	0	1	スライド先電話機	外線毎に1台	システムで8台	0:外線毎に1台																																																																								
D	0	1																																																																														
スライド先電話機	外線毎に1台	システムで8台																																																																														
* 331	[外線毎のスライドの有無] ※空欄に設定データ(0:なし、または1:あり)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂ スライド着信機能の有無(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ スライド着信機能の有無(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ スライド着信機能の有無(昼)									D ₃ スライド着信機能の有無(夜)									0:なし																																																			
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																								
D ₂ スライド着信機能の有無(昼)																																																																																
D ₃ スライド着信機能の有無(夜)																																																																																
* 332	[DILIN番号毎のスライドの有無] ※空欄に設定データ(0:なし、または1:あり)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂ スライド着信機能の有無(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ スライド着信機能の有無(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ スライド着信機能の有無(昼)																									D ₃ スライド着信機能の有無(夜)																									0:なし			
D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																								
D ₂ スライド着信機能の有無(昼)																																																																																
D ₃ スライド着信機能の有無(夜)																																																																																
* 333	[外線毎のスライド先電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃D₃D₃ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)									D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)									000:なし																																																			
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																								
D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																																																																																
D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																																																																																
* 334	[DILIN番号毎のスライド先電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃D₃D₃ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃D₃D₃ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)													D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)													D ₀ D ₀ DILIN番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)													D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)													000:なし
D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																																																																																
D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																																																																																
D ₀ D ₀ DILIN番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																				
D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																																																																																
D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																																																																																
* 335	[システムでのスライド先電話機] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀ 項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置									000:なし																																																												
D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																								
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																																																																																
* 336	[スライド着信時のテナント解除機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>テナント解除の有無</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	テナント解除の有無	なし	あり	0:なし																																																																								
D	0	1																																																																														
テナント解除の有無	なし	あり																																																																														
* 340	[DID一次応答信号の種類] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁D₁ 一次応答信号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>09</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>一次応答信号</td><td>内線DT</td><td>外部音源(EXU)</td><td>RECU 1-1</td><td>RECU 1-2</td><td>RECU 1-3</td><td>RECU 1-4</td><td>RECU 2-1</td><td>RECU 2-2</td><td>RECU 2-3</td><td>RECU 2-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ D ₁ 一次応答信号								D ₁ D ₁	00	09	11	12	13	14	21	22	23	24	一次応答信号	内線DT	外部音源(EXU)	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	00:内線DT																																								
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																									
D ₁ D ₁ 一次応答信号																																																																																
D ₁ D ₁	00	09	11	12	13	14	21	22	23	24																																																																						
一次応答信号	内線DT	外部音源(EXU)	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4																																																																						
* 341	[DID一次応答信号送出時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>送出時間</td><td>3秒</td><td>6秒</td><td>9秒</td><td>12秒</td><td>15秒</td><td>18秒</td><td>21秒</td><td>24秒</td><td>27秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	送出時間	3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒	6:21秒																																																								
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																						
送出時間	3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒																																																																						
* 342	[DID一次応答タイムオーバー時の処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>処理</td><td>切斷</td><td>一般着信</td></tr></table>	D	0	1	処理	切斷	一般着信	0:切斷																																																																								
D	0	1																																																																														
処理	切斷	一般着信																																																																														
* 343	[DID一般着信処理後の切斷時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>切斷時間</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td><td>100秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	切斷時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒	9:100秒																																																								
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																						
切斷時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒																																																																						

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																										
* 344	[DID [*] ボタンによるDT戻り処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>処理</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	D	0	1	処理	無効	有効	1:有効																																																																				
D	0	1																																																																										
処理	無効	有効																																																																										
* 345	[DID,DI内線呼出時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>呼出時間</td><td>無限</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	呼出時間	無限	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	3:30秒																																																				
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																		
呼出時間	無限	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒																																																																		
* 346	[DID,DI内線呼出時間タイムオーバー時の処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>DIDの場合</td><td>切断</td><td>一般着信</td></tr><tr><td>DIの場合</td><td>呼出継続</td><td>一般着信</td></tr></table>	D	0	1	DIDの場合	切断	一般着信	DIの場合	呼出継続	一般着信	1:一般着信																																																																	
D	0	1																																																																										
DIDの場合	切断	一般着信																																																																										
DIの場合	呼出継続	一般着信																																																																										
* 347	[強制一般着信] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>強制一般着信</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	強制一般着信	なし	あり	1:あり																																																																				
D	0	1																																																																										
強制一般着信	なし	あり																																																																										
* 348	[外線着信自動応答の応答時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>応答時間</td><td>0秒</td><td>3秒</td><td>6秒</td><td>9秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	応答時間	0秒	3秒	6秒	9秒	1:3秒																																																																
D	0	1	2	3																																																																								
応答時間	0秒	3秒	6秒	9秒																																																																								
* 349	[リモート操作時の内線番号指定] <table><tr><td>D (D)</td><td>0</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>内線番号指定</td><td>あり</td><td colspan="7">なし</td></tr><tr><td>リモート操作対象テナント</td><td>—</td><td>テナント01</td><td>テナント02</td><td>テナント03</td><td>テナント04</td><td>テナント05</td><td>テナント06</td><td>テナント07</td></tr></table>	D (D)	0	01	02	03	04	05	06	07	内線番号指定	あり	なし							リモート操作対象テナント	—	テナント01	テナント02	テナント03	テナント04	テナント05	テナント06	テナント07	01:なし(テナント01)																																															
D (D)	0	01	02	03	04	05	06	07																																																																				
内線番号指定	あり	なし																																																																										
リモート操作対象テナント	—	テナント01	テナント02	テナント03	テナント04	テナント05	テナント06	テナント07																																																																				
* 350	[DI番号変換機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>変換機能の有無</td><td>なし</td><td>あり (1桁)</td><td>あり (2桁)</td><td>あり (3桁)</td><td>あり (4桁)</td><td>あり (5桁)</td><td>あり (6桁)</td><td>あり (7桁)</td><td>あり (8桁)</td></tr></table> 7-1版～のみ	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	変換機能の有無	なし	あり (1桁)	あり (2桁)	あり (3桁)	あり (4桁)	あり (5桁)	あり (6桁)	あり (7桁)	あり (8桁)	4:あり(4桁)																																																						
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																			
変換機能の有無	なし	あり (1桁)	あり (2桁)	あり (3桁)	あり (4桁)	あり (5桁)	あり (6桁)	あり (7桁)	あり (8桁)																																																																			
* 351	[DIの番号変換] ※D ₁ D ₁ D ₁ :対象電話機の収容位置を記入、D ₂ :空欄該当部分をマーク、 D ₃ (D ₃ …D ₃):変換番号を記入(7-6-X版):最大4桁/(7-1版～):最大8桁) <table><tr><th rowspan="2">D₀D₀ 項番</th><th rowspan="2">D₁D₁D₁ 収容位置</th><th colspan="2">D₂発番号 送出時変換</th><th rowspan="2">D₃(D₃D₃D₃) 変換番号</th><th rowspan="2">D₀D₀ 項番</th><th rowspan="2">D₁D₁D₁ 収容位置</th><th colspan="2">D₂発番号 送出時変換</th><th rowspan="2">D₃(D₃D₃D₃) 変換番号</th></tr><tr><th>0</th><th>1</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td>なし</td><td>あり</td><td></td><td>07</td><td></td><td>なし</td><td>あり</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置	D ₂ 発番号 送出時変換		D ₃ (D ₃ D ₃ D ₃) 変換番号	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置	D ₂ 発番号 送出時変換		D ₃ (D ₃ D ₃ D ₃) 変換番号	0	1	0	1	01		なし	あり		07		なし	あり		02					08					03					09					04					10					05					11					06					12					全項番 000,0:設定なし
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置			D ₂ 発番号 送出時変換					D ₃ (D ₃ D ₃ D ₃) 変換番号	D ₀ D ₀ 項番		D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置	D ₂ 発番号 送出時変換		D ₃ (D ₃ D ₃ D ₃) 変換番号																																																													
		0	1	0	1																																																																							
01		なし	あり		07		なし	あり																																																																				
02					08																																																																							
03					09																																																																							
04					10																																																																							
05					11																																																																							
06					12																																																																							
* 352	[DI夜間一般着信] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>夜間一般着信</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	夜間一般着信	なし	あり	0:なし																																																																				
D	0	1																																																																										
夜間一般着信	なし	あり																																																																										
* 355	[i-ナンバーの設定] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>03</td><td>05</td></tr><tr><td>D₁</td><td>0 なし</td><td></td><td></td></tr><tr><td>i-ナンバー</td><td>1 あり</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	03	05	D ₁	0 なし			i-ナンバー	1 あり			0:なし																																																														
D ₀ D ₀ 外線番号	01	03	05																																																																									
D ₁	0 なし																																																																											
i-ナンバー	1 あり																																																																											
* 356	[i-ナンバーのポート番号に対応する電話番号] ※空欄にD ₂ …D ₂ のデータ(7-6-X版):電話番号下4桁/(7-1版～):電話番号下4～11桁)を記入 注:なし=00000、一般着信=99999 <table><tr><th>D₀D₀ 外線 番号</th><th>D₁ ポート 番号</th><th>D₂…D₂ 電話番号</th><th>D₀D₀ 外線 番号</th><th>D₁ ポート 番号</th><th>D₂…D₂ 電話番号</th><th>D₀D₀ 外線 番号</th><th>D₁ ポート 番号</th><th>D₂…D₂ 電話番号</th></tr><tr><td rowspan="3">01</td><td>1</td><td></td><td rowspan="3">03</td><td>1</td><td></td><td rowspan="3">05</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₁ ポート 番号	D ₂ …D ₂ 電話番号	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₁ ポート 番号	D ₂ …D ₂ 電話番号	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₁ ポート 番号	D ₂ …D ₂ 電話番号	01	1		03	1		05	1		2		2		2		3		3		3		00000:なし																																												
D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₁ ポート 番号	D ₂ …D ₂ 電話番号	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₁ ポート 番号	D ₂ …D ₂ 電話番号	D ₀ D ₀ 外線 番号	D ₁ ポート 番号	D ₂ …D ₂ 電話番号																																																																				
01	1		03	1		05	1																																																																					
	2			2			2																																																																					
	3			3			3																																																																					

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																
* 360	[ストレートラインDIの設定] ※空欄該当部分をマーク <table border="1"> <tr> <td></td><td>0:一般のDI</td><td>1:ストレートラインDI</td></tr> <tr> <td>D₀D₁機能(昼)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₁D₂機能(夜)</td><td></td><td></td></tr> </table>		0:一般のDI	1:ストレートラインDI	D ₀ D ₁ 機能(昼)			D ₁ D ₂ 機能(夜)			[昼]0:一般のDI [夜]0:一般のDI																																																																																																																							
	0:一般のDI	1:ストレートラインDI																																																																																																																																
D ₀ D ₁ 機能(昼)																																																																																																																																		
D ₁ D ₂ 機能(夜)																																																																																																																																		
* 361	[ストレートラインDIのDI加入者番号] ※空欄にD₂(D₂…D₂)のデータ(～6-X版):ダイヤル番号下1～4桁/(7-1版～):ダイヤル番号下1～11桁)を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₁ DILIN番号</th><th colspan="2">D₁ 項番</th></tr> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₁ DILIN番号</th><th colspan="2">D₁ 項番</th></tr> <tr> <th></th><th>1</th><th>2</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>13</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₁ DILIN番号	D ₁ 項番			1	2	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			D ₀ D ₁ DILIN番号	D ₁ 項番			1	2	13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			設定なし																																												
D ₀ D ₁ DILIN番号	D ₁ 項番																																																																																																																																	
	1	2																																																																																																																																
01																																																																																																																																		
02																																																																																																																																		
03																																																																																																																																		
04																																																																																																																																		
05																																																																																																																																		
06																																																																																																																																		
07																																																																																																																																		
08																																																																																																																																		
09																																																																																																																																		
10																																																																																																																																		
11																																																																																																																																		
12																																																																																																																																		
D ₀ D ₁ DILIN番号	D ₁ 項番																																																																																																																																	
	1	2																																																																																																																																
13																																																																																																																																		
14																																																																																																																																		
15																																																																																																																																		
16																																																																																																																																		
17																																																																																																																																		
18																																																																																																																																		
19																																																																																																																																		
20																																																																																																																																		
21																																																																																																																																		
22																																																																																																																																		
23																																																																																																																																		
24																																																																																																																																		
* 362	[電話機グループ毎の[DILIN]ボタンの設定] ※空欄にD₂D₂のデータ(対応DILIN番号01～24)を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₁D₁ 対象ボタン</th><th colspan="3">D₀D₀ 電話機グループ番号</th></tr> <tr> <th></th><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₁ D ₁ 対象ボタン	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号				01	02	03	01				02				03				04				05				06				07				08				09				10				11				12				13				14				15				16				17				18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				00:設定なし
D ₁ D ₁ 対象ボタン	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																																																																																																																																	
	01	02	03																																																																																																																															
01																																																																																																																																		
02																																																																																																																																		
03																																																																																																																																		
04																																																																																																																																		
05																																																																																																																																		
06																																																																																																																																		
07																																																																																																																																		
08																																																																																																																																		
09																																																																																																																																		
10																																																																																																																																		
11																																																																																																																																		
12																																																																																																																																		
13																																																																																																																																		
14																																																																																																																																		
15																																																																																																																																		
16																																																																																																																																		
17																																																																																																																																		
18																																																																																																																																		
19																																																																																																																																		
20																																																																																																																																		
21																																																																																																																																		
22																																																																																																																																		
23																																																																																																																																		
24																																																																																																																																		
25																																																																																																																																		
26																																																																																																																																		
27																																																																																																																																		
28																																																																																																																																		
29																																																																																																																																		
30																																																																																																																																		
* 364	[外線自動発信時の自動割付DILIN番号] ※空欄に設定データ(DILIN番号01～24)を記入 <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr> <tr> <td>D₂D₂ 対象DILIN番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr> <tr> <td>D₂D₂ 対象DILIN番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂ 対象DILIN番号													D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂ D ₂ 対象DILIN番号													00:設定なし																																																																												
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																						
D ₂ D ₂ 対象DILIN番号																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																																																																						
D ₂ D ₂ 対象DILIN番号																																																																																																																																		

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 365	[DILIN番号毎の外線代表グループ] ※空欄に代表グループ番号(00~03)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂D₂ 代表グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂D₂ 代表グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ D ₂ 代表グループ													D ₀ D ₀ DILIN番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ D ₂ 代表グループ													00:グループ00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ D ₂ 代表グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ DILIN番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂ D ₂ 代表グループ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 366	[DILIN別発信規制] ※空欄にD ₃ のデータ(発信不可:0、発信可:1)を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td colspan="24">D₂D₂ DILIN番号</td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>101</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>102</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>104</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>106</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>107</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>108</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>109</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>112</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>137</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>139</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>141</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>142</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>143</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>145</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>146</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>147</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>148</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ DILIN番号																									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	101																									102																									103																									104																									105																									106																									107																									108																									109																									110																									111																									112																									137																									138																									139																									140																									141																									142																									143																									144																									145																									146																									147																									148																									1:全DILIN番号 発信可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ DILIN番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
103																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
106																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
137																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
139																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
141																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
142																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
143																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
145																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
146																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
148																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 370	[FAX受信]ボタンに対応するFAX] ※空欄にFAXの収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀ FAX受信ボタン</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ FAX受信ボタン	01	02	03	04	05	06	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置							000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ FAX受信ボタン	01	02	03	04	05	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
* 372	[FAXのCNG信号検出待ち時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>CNG検出待ち時間</td><td>1秒</td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td><td>6秒</td><td>7秒</td><td>8秒</td><td>9秒</td><td>10秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	CNG検出待ち時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒	3:4秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CNG検出待ち時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	8秒	9秒	10秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 373	[FAX応答待ち時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>FAX応答待ち時間</td><td>5秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	FAX応答待ち時間	5秒	10秒	15秒	20秒	3:20秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FAX応答待ち時間	5秒	10秒	15秒	20秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 374	[送受器戻し時のFAXへの自動転送] <table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr><tr><td>応答後の時間</td><td>機能なし</td><td>2秒</td><td>4秒</td><td>6秒</td><td>8秒</td><td>10秒</td><td>12秒</td><td>14秒</td><td>16秒</td><td>18秒</td><td>20秒</td></tr></table>	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	応答後の時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	8秒	10秒	12秒	14秒	16秒	18秒	20秒	00:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
応答後の時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	8秒	10秒	12秒	14秒	16秒	18秒	20秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
* 375	[FAX疑似呼出音(RBT)の送出] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>疑似呼出音(RBT)送出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	疑似呼出音(RBT)送出	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
疑似呼出音(RBT)送出	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 377	[FAX話中時の外線切断有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>外線切断</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	外線切断	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
外線切断	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 378	[外線毎の対象FAX] ※空欄にFAXの収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置									000:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₁ D ₁ D ₁ FAXの収容位置																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																
* 379	[DILIN番号毎の対象FAX] ※空欄にFAXの収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₁D₁</td><td>FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₁D₁</td><td>FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₁ D ₁	FAXの収容位置													D ₀ D ₀	DILIN番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₁ D ₁	FAXの収容位置													000:なし																																																								
D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																					
D ₁ D ₁	FAXの収容位置																																																																																																																	
D ₀ D ₀	DILIN番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																					
D ₁ D ₁	FAXの収容位置																																																																																																																	
* 380	[外線お待たせメッセージのモード設定] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>モード</td><td>自動モード</td><td>手動モード</td></tr></table>	D	0	1	モード	自動モード	手動モード	0:自動モード																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																
モード	自動モード	手動モード																																																																																																																
* 381	[外線お待たせメッセージの有無とメッセージの選択] <table><tr><td>D₀D₀</td><td>テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁D₁</td><td>お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>お待たせ</td><td>機能</td><td>外部音源</td><td>RECU1固定</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU2固定</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td></tr><tr><td>メッセージの種類</td><td>なし</td><td>(EXU)</td><td>メッセージ</td><td>1-1</td><td>1-2</td><td>1-3</td><td>1-4</td><td>メッセージ</td><td>2-1</td><td>2-2</td><td>2-3</td><td>2-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ D ₁	お待たせメッセージの種類								D ₁ D ₁	00	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	お待たせ	機能	外部音源	RECU1固定	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU2固定	RECU	RECU	RECU	RECU	メッセージの種類	なし	(EXU)	メッセージ	1-1	1-2	1-3	1-4	メッセージ	2-1	2-2	2-3	2-4	00:機能なし																																																							
D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																										
D ₁ D ₁	お待たせメッセージの種類																																																																																																																	
D ₁ D ₁	00	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24																																																																																																						
お待たせ	機能	外部音源	RECU1固定	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU2固定	RECU	RECU	RECU	RECU																																																																																																						
メッセージの種類	なし	(EXU)	メッセージ	1-1	1-2	1-3	1-4	メッセージ	2-1	2-2	2-3	2-4																																																																																																						
* 382	[外線お待たせメッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀D₀</td><td>テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁</td><td>お待たせメッセージの送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>お待たせメッセージ送出時間</td><td>8秒</td><td>16秒</td><td>32秒</td><td>64秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁	お待たせメッセージの送出時間								D ₁	0	1	2	3	お待たせメッセージ送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒	0:8秒																																																																																				
D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																										
D ₁	お待たせメッセージの送出時間																																																																																																																	
D ₁	0	1	2	3																																																																																																														
お待たせメッセージ送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒																																																																																																														
* 383	[外線お待たせメッセージの切断処理] <table><tr><td>D₀D₀</td><td>テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁D₁</td><td>切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>切断</td><td>メッセージなし</td><td>RECUで</td><td>外付け留守番</td><td>外部音源</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td></tr><tr><td>処理</td><td>(外線切断)</td><td>代行録音</td><td>電話機に転送</td><td>(EXU)</td><td>1-1</td><td>1-2</td><td>1-3</td><td>1-4</td><td>2-1</td><td>2-2</td><td>2-3</td><td>2-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ D ₁	切断処理								D ₁ D ₁	00	07	08	09	11	12	13	14	21	22	23	24	切断	メッセージなし	RECUで	外付け留守番	外部音源	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	処理	(外線切断)	代行録音	電話機に転送	(EXU)	1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4	00:メッセージなし (外線切断)																																																							
D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																										
D ₁ D ₁	切断処理																																																																																																																	
D ₁ D ₁	00	07	08	09	11	12	13	14	21	22	23	24																																																																																																						
切断	メッセージなし	RECUで	外付け留守番	外部音源	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU																																																																																																						
処理	(外線切断)	代行録音	電話機に転送	(EXU)	1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4																																																																																																						
* 384	[外線お待たせメッセージの切断メッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀D₀</td><td>テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁</td><td>切断メッセージ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>切断メッセージ送出時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁	切断メッセージ送出時間								D ₁	0	1	2	3	切断メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒	1:8秒																																																																																				
D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																										
D ₁	切断メッセージ送出時間																																																																																																																	
D ₁	0	1	2	3																																																																																																														
切断メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒																																																																																																														
* 385	[外線お待たせメッセージの保留時間] <table><tr><td>D₀D₀</td><td>テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁</td><td>保留時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>保留時間</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>30分</td></tr></table>	D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁	保留時間								D ₁	1	2	3	4	5	6	7	8	9	保留時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	30分	3:30秒																																																																										
D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																										
D ₁	保留時間																																																																																																																	
D ₁	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																									
保留時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	30分																																																																																																									
* 386	[外線お待たせメッセージの自動解除時間] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>解除時間</td><td>1時間</td><td>2時間</td><td>3時間</td><td>4時間</td><td>5時間</td><td>6時間</td><td>7時間</td><td>8時間</td><td>9時間</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	解除時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6時間	7時間	8時間	9時間	1:1時間																																																																																												
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																									
解除時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6時間	7時間	8時間	9時間																																																																																																									
* 387	[外線お待たせメッセージの保留警報有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0 着信鳴動設定に従う</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留警報</td><td>1 鳴動なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>2 鳴動あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0 着信鳴動設定に従う</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留警報</td><td>1 鳴動なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>2 鳴動あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0 着信鳴動設定に従う													保留警報	1 鳴動なし													鳴動	2 鳴動あり													D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂	0 着信鳴動設定に従う													保留警報	1 鳴動なし													鳴動	2 鳴動あり													0:着信鳴動設定に従う
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																					
D ₂	0 着信鳴動設定に従う																																																																																																																	
保留警報	1 鳴動なし																																																																																																																	
鳴動	2 鳴動あり																																																																																																																	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																																																					
D ₂	0 着信鳴動設定に従う																																																																																																																	
保留警報	1 鳴動なし																																																																																																																	
鳴動	2 鳴動あり																																																																																																																	
* 389 7-1版~	[外線お待たせメッセージ送出までの一般着信時間] <table><tr><td>D₀D₀</td><td>テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁</td><td>一般着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>一般着信時間</td><td>一般着信なし</td><td>5秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td><td>25秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁	一般着信時間								D ₁	0	1	2	3	4	5	6	一般着信時間	一般着信なし	5秒	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒	0:一般着信なし																																																																														
D ₀ D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																										
D ₁	一般着信時間																																																																																																																	
D ₁	0	1	2	3	4	5	6																																																																																																											
一般着信時間	一般着信なし	5秒	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒																																																																																																											

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																				
* 390	[応答専用モードの応答メッセージ選択方法] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁ メッセージ 指定</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>メッセージ 指定</td><td>ユーザ 任意指定</td><td>昼/夜間モード 毎指定</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ メッセージ 指定								D ₁	0	1	メッセージ 指定	ユーザ 任意指定	昼/夜間モード 毎指定	0:ユーザ 任意指定																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																															
D ₁ メッセージ 指定																																																																																																						
D ₁	0	1																																																																																																				
メッセージ 指定	ユーザ 任意指定	昼/夜間モード 毎指定																																																																																																				
* 391	[応答専用モードの応答メッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁ 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>送出時間</td><td>8秒</td><td>16秒</td><td>32秒</td><td>64秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ 送出時間								D ₁	0	1	2	3	送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒	1:16秒																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																															
D ₁ 送出時間																																																																																																						
D ₁	0	1	2	3																																																																																																		
送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒																																																																																																		
* 392	[応答専用モードの応答メッセージ送出後の処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>処理</td><td>切断</td><td>一般着信</td></tr></table>	D	0	1	処理	切断	一般着信	0:切断																																																																																														
D	0	1																																																																																																				
処理	切断	一般着信																																																																																																				
* 393	[応答メッセージ送出までの一般着信時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁ 一般着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>一般着信時間</td><td>一般着信なし</td><td>5秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td><td>25秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ 一般着信時間								D ₁	0	1	2	3	4	5	6	一般着信時間	一般着信なし	5秒	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒	0:一般着信なし																																																																				
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																															
D ₁ 一般着信時間																																																																																																						
D ₁	0	1	2	3	4	5	6																																																																																															
一般着信時間	一般着信なし	5秒	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒																																																																																															
* 394	[応答専用モードの応答メッセージ番号の選択] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁ メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>メッセージ</td><td>メッセージ 0</td><td>メッセージ 1</td><td>メッセージ 2</td><td>メッセージ 3</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ メッセージ								D ₁	0	1	2	3	メッセージ	メッセージ 0	メッセージ 1	メッセージ 2	メッセージ 3	0:メッセージ 0																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																															
D ₁ メッセージ																																																																																																						
D ₁	0	1	2	3																																																																																																		
メッセージ	メッセージ 0	メッセージ 1	メッセージ 2	メッセージ 3																																																																																																		
* 395	[応答専用モードの応答メッセージ番号と音源の対応] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td rowspan="4">D₁ メッセージ</td><td>0</td><td>メッセージ 0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>メッセージ 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>メッセージ 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂D₂</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>対応</td><td>外部音源</td><td>RECU1固定</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU2固定</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td></tr><tr><td>音源</td><td>(EXU)</td><td>メッセージ</td><td>1-1</td><td>1-2</td><td>1-3</td><td>1-4</td><td>メッセージ</td><td>2-1</td><td>2-2</td><td>2-3</td><td>2-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ メッセージ	0	メッセージ 0										1	メッセージ 1										2	メッセージ 2										3	メッセージ 3										D ₂ D ₂	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	対応	外部音源	RECU1固定	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU2固定	RECU	RECU	RECU	RECU	音源	(EXU)	メッセージ	1-1	1-2	1-3	1-4	メッセージ	2-1	2-2	2-3	2-4	[メッセージ 0] 10:RECU1固定 メッセージ [メッセージ 1～3] 11:RECU1-1											
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																															
D ₁ メッセージ	0	メッセージ 0																																																																																																				
	1	メッセージ 1																																																																																																				
	2	メッセージ 2																																																																																																				
	3	メッセージ 3																																																																																																				
D ₂ D ₂	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24																																																																																											
対応	外部音源	RECU1固定	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU2固定	RECU	RECU	RECU	RECU																																																																																											
音源	(EXU)	メッセージ	1-1	1-2	1-3	1-4	メッセージ	2-1	2-2	2-3	2-4																																																																																											
* 396	[応答専用モードの応答メッセージの選択(昼/夜間モード毎)] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td rowspan="5">D₁ 昼夜区分</td><td>0</td><td>昼</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>外出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>休日</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>全て</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂D₂</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>音源</td><td>外部音源</td><td>RECU1固定</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU2固定</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td></tr><tr><td></td><td>(EXU)</td><td>メッセージ</td><td>1-1</td><td>1-2</td><td>1-3</td><td>1-4</td><td>メッセージ</td><td>2-1</td><td>2-2</td><td>2-3</td><td>2-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ 昼夜区分	0	昼										1	夜										2	外出										3	休日										4	全て										D ₂ D ₂	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	音源	外部音源	RECU1固定	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU2固定	RECU	RECU	RECU	RECU		(EXU)	メッセージ	1-1	1-2	1-3	1-4	メッセージ	2-1	2-2	2-3	2-4	10:RECU1固定 メッセージ
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																															
D ₁ 昼夜区分	0	昼																																																																																																				
	1	夜																																																																																																				
	2	外出																																																																																																				
	3	休日																																																																																																				
	4	全て																																																																																																				
D ₂ D ₂	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24																																																																																											
音源	外部音源	RECU1固定	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU2固定	RECU	RECU	RECU	RECU																																																																																											
	(EXU)	メッセージ	1-1	1-2	1-3	1-4	メッセージ	2-1	2-2	2-3	2-4																																																																																											

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																						
* 400	[自動BT返送機能の設定] ※空欄に設定データ(なし:0、あり:1)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁ BT返送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ BT返送								0:なし																						
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																	
D ₁ BT返送																																								
* 401	[非通知着信拒否の拒否モード] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁ 拒否モード</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>拒否モード</td><td>BT送出</td><td>メッセージ送出</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ 拒否モード								D ₁	1	2	拒否モード	BT送出	メッセージ送出	2:メッセージ送出																
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																	
D ₁ 拒否モード																																								
D ₁	1	2																																						
拒否モード	BT送出	メッセージ送出																																						
* 402	[非通知着信拒否時の送出メッセージ] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁D₁ 送出メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>送出メッセージの種類</td><td>RECU1固定メッセージ</td><td>RECU1-1</td><td>RECU1-2</td><td>RECU1-3</td><td>RECU1-4</td><td>RECU2固定メッセージ</td><td>RECU2-1</td><td>RECU2-2</td><td>RECU2-3</td><td>RECU2-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ D ₁ 送出メッセージの種類								D ₁ D ₁	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	送出メッセージの種類	RECU1固定メッセージ	RECU1-1	RECU1-2	RECU1-3	RECU1-4	RECU2固定メッセージ	RECU2-1	RECU2-2	RECU2-3	RECU2-4	10:RECU1固定メッセージ
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																	
D ₁ D ₁ 送出メッセージの種類																																								
D ₁ D ₁	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24																														
送出メッセージの種類	RECU1固定メッセージ	RECU1-1	RECU1-2	RECU1-3	RECU1-4	RECU2固定メッセージ	RECU2-1	RECU2-2	RECU2-3	RECU2-4																														
* 403	[非通知着信拒否/発番号識別着信拒否メッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁ 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>送出時間</td><td>8秒</td><td>16秒</td><td>32秒</td><td>64秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ 送出時間								D ₁	0	1	2	3	送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒	1:16秒												
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																	
D ₁ 送出時間																																								
D ₁	0	1	2	3																																				
送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒																																				
* 404 (6-1版～)	[非通知着信拒否の着信種別] ※空欄に設定データ(拒否OFF:0、拒否ON:1)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁ 非通知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂ 公衆電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 表示圏外</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ 非通知								D ₂ 公衆電話								D ₃ 表示圏外								1, 0, 0: 非通知のみ拒否						
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																	
D ₁ 非通知																																								
D ₂ 公衆電話																																								
D ₃ 表示圏外																																								
* 405 (4-1版～)	[[非通知拒否] ボタンの適用外線] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>適用外線</td><td>テナント毎</td><td>システム一括</td></tr></table>	D	0	1	適用外線	テナント毎	システム一括	0:テナント毎																																
D	0	1																																						
適用外線	テナント毎	システム一括																																						
* 406	[発番号識別着信拒否の拒否モード] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>拒否モード</td><td>BT送出</td><td>メッセージ送出</td></tr></table>	D	1	2	拒否モード	BT送出	メッセージ送出	1:BT送出																																
D	1	2																																						
拒否モード	BT送出	メッセージ送出																																						
* 407	[発番号識別着信拒否時の送出メッセージ] <table><tr><td>DD</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>送出メッセージの種類</td><td>RECU1固定メッセージ</td><td>RECU1-1</td><td>RECU1-2</td><td>RECU1-3</td><td>RECU1-4</td><td>RECU2固定メッセージ</td><td>RECU2-1</td><td>RECU2-2</td><td>RECU2-3</td><td>RECU2-4</td></tr></table>	DD	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	送出メッセージの種類	RECU1固定メッセージ	RECU1-1	RECU1-2	RECU1-3	RECU1-4	RECU2固定メッセージ	RECU2-1	RECU2-2	RECU2-3	RECU2-4	10:RECU1固定メッセージ																
DD	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24																														
送出メッセージの種類	RECU1固定メッセージ	RECU1-1	RECU1-2	RECU1-3	RECU1-4	RECU2固定メッセージ	RECU2-1	RECU2-2	RECU2-3	RECU2-4																														
* 410	[ナンバー・ディスプレイ機能の有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>機能の有無</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	D ₂	0 なし						機能の有無	1 あり						0:なし																	
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06																																		
D ₂	0 なし																																							
機能の有無	1 あり																																							
* 411	[ナンバー・ディスプレイ機能の受信データエラー時の処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>受信データエラー時の処理</td><td>着信</td><td>発呼者BT</td></tr></table>	D	0	1	受信データエラー時の処理	着信	発呼者BT	0:着信																																
D	0	1																																						
受信データエラー時の処理	着信	発呼者BT																																						
* 412	[ナンバー・ディスプレイ時の着番号/転送元番号表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>表示</td><td>通常(発番号)</td><td>着番号</td><td>転送元番号</td></tr></table>	D	0	1	2	表示	通常(発番号)	着番号	転送元番号	0:通常 (発番号)																														
D	0	1	2																																					
表示	通常(発番号)	着番号	転送元番号																																					
* 413	[ナンバー・ディスプレイ時の着番号CTI出力] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>出力</td><td>着番号出力なし</td><td>着番号出力あり</td><td>iZ2仕様</td><td>iZ2仕様2</td></tr></table>	D	0	1	2	3	出力	着番号出力なし	着番号出力あり	iZ2仕様	iZ2仕様2	0:着番号出力なし																												
D	0	1	2	3																																				
出力	着番号出力なし	着番号出力あり	iZ2仕様	iZ2仕様2																																				
* 414	[ナンバー・ディスプレイ時の通話中名称表示有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>名称表示</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0 なし										名称表示	1 あり										1:あり					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																														
D ₂	0 なし																																							
名称表示	1 あり																																							

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 416	[発番号表示桁数の設定(発サブアドレス表示の有無)] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>発番号表示桁数 (発サブアドレス表示)</td><td>11桁 (あり)</td><td>16桁 (なし)</td></tr></table>	D	0	1	発番号表示桁数 (発サブアドレス表示)	11桁 (あり)	16桁 (なし)	1:16桁(なし)																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																								
発番号表示桁数 (発サブアドレス表示)	11桁 (あり)	16桁 (なし)																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 417	[ネーム・ディスプレイの優先表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>優先表示</td><td>電話帳名称</td><td>網からの名称</td></tr></table>	D	0	1	優先表示	電話帳名称	網からの名称	0:電話帳名称																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																								
優先表示	電話帳名称	網からの名称																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 418	[システム一括の着信履歴表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>システム一括表示有無</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	システム一括表示有無	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																								
システム一括表示有無	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 419	[着信履歴の初期画面] ※空欄該当部分をマク <table><tr><td>D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>一覧表示(4件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>初期画面</td><td>1</td><td>詳細表示(1件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	一覧表示(4件)									初期画面	1	詳細表示(1件)									0:一覧表示(4件)																																																																																																																																																																																																																																							
D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₂	0	一覧表示(4件)																																																																																																																																																																																																																																																																								
初期画面	1	詳細表示(1件)																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 420 (3-1版~)	[非通知着信の履歴有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>非通知着信履歴有無</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	非通知着信履歴有無	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																								
非通知着信履歴有無	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 421	[他TEL着信履歴の表示可否] ※空欄該当部分をマク <table><tr><td>D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>表示可否</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	不可											表示可否	1	可											0:不可																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																																								
表示可否	1	可																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 422 (6-1版~)	[自動折り返し発信機能適用外線/DI番号] ※D ₁ :空欄該当部分をマク、 D ₂ (D ₂ …D ₂):外線番号/ダイヤル番号を記入 <table><tr><td>D₀</td><td colspan="2">D₁ 回線区分</td><td colspan="10">D₂(D₂…D₂) 対象外線/ダイヤル番号</td></tr><tr><td>項番</td><td>1 一般回線</td><td>2 DI回線</td><td>外線番号</td><td colspan="10">ダイヤル番号(〜6-X版):最大4桁/(7-1版~):最大11桁)</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	D ₁ 回線区分		D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象外線/ダイヤル番号										項番	1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤル番号(〜6-X版):最大4桁/(7-1版~):最大11桁)										1													2													1, 00:設定なし																																																																																																																																																																																																																			
D ₀	D ₁ 回線区分		D ₂ (D ₂ …D ₂) 対象外線/ダイヤル番号																																																																																																																																																																																																																																																																							
項番	1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤル番号(〜6-X版):最大4桁/(7-1版~):最大11桁)																																																																																																																																																																																																																																																																						
1																																																																																																																																																																																																																																																																										
2																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 423 (6-1版~)	[自動折り返し発信機能適用発信者電話番号] ※空欄に電話番号を記入 <table><tr><td>D₀D₀</td><td colspan="10">D₁(D₁…D₁)</td></tr><tr><td>項番</td><td colspan="10">対象電話番号</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td colspan="10">D₁(D₁…D₁)</td></tr><tr><td>項番</td><td colspan="10">対象電話番号</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)										項番	対象電話番号										01											02											03											04											05											06											07											08											09											10											D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)										項番	対象電話番号										11											12											13											14											15											16											17											18											19											20											設定なし
D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)																																																																																																																																																																																																																																																																									
項番	対象電話番号																																																																																																																																																																																																																																																																									
01																																																																																																																																																																																																																																																																										
02																																																																																																																																																																																																																																																																										
03																																																																																																																																																																																																																																																																										
04																																																																																																																																																																																																																																																																										
05																																																																																																																																																																																																																																																																										
06																																																																																																																																																																																																																																																																										
07																																																																																																																																																																																																																																																																										
08																																																																																																																																																																																																																																																																										
09																																																																																																																																																																																																																																																																										
10																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ …D ₁)																																																																																																																																																																																																																																																																									
項番	対象電話番号																																																																																																																																																																																																																																																																									
11																																																																																																																																																																																																																																																																										
12																																																																																																																																																																																																																																																																										
13																																																																																																																																																																																																																																																																										
14																																																																																																																																																																																																																																																																										
15																																																																																																																																																																																																																																																																										
16																																																																																																																																																																																																																																																																										
17																																																																																																																																																																																																																																																																										
18																																																																																																																																																																																																																																																																										
19																																																																																																																																																																																																																																																																										
20																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 425 (6-1版~)	[自動折り返し発信機能の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>自動折り返し発信機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	自動折り返し発信機能	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																								
自動折り返し発信機能	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 426 (7-1版~)	[重複着信無効機能とチェック時間] <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>03</td><td>05</td></tr><tr><td>D₁ チェック時間</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>チェック時間</td><td>機能なし</td><td>1秒</td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td><td>6秒</td><td>7秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	03	05	D ₁ チェック時間				D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	チェック時間	機能なし	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	0:機能なし																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ 外線番号	01	03	05																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₁ チェック時間																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																		
チェック時間	機能なし	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒																																																																																																																																																																																																																																																																		
* 427 (7-1版~)	[重複着信無効機能の適用範囲] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>同一発番号/同一非通知理由</td><td>同一発番号</td></tr></table>	D	0	1	適用範囲	同一発番号/同一非通知理由	同一発番号	0:同一発番号/ 同一非通知理由																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																								
適用範囲	同一発番号/同一非通知理由	同一発番号																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 429 (7-1版~)	[非通知着信履歴の適用範囲] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>非通知理由受信時+相手不明時</td><td>非通知理由受信時のみ</td></tr></table>	D	0	1	適用範囲	非通知理由受信時+相手不明時	非通知理由受信時のみ	0:非通知理由 受信時+ 相手不明時																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																								
適用範囲	非通知理由受信時+相手不明時	非通知理由受信時のみ																																																																																																																																																																																																																																																																								

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																														
* 500	[保留] ボタンによる外線 保留 応答 ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留 応答</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留 応答</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	なし										保留 応答	1	あり										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂	0	なし												保留 応答	1	あり												[収容位置101~106] [収容位置109~112] 0:なし [収容位置137~148] 1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																					
D ₂	0	なし																																																																														
保留 応答	1	あり																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																			
D ₂	0	なし																																																																														
保留 応答	1	あり																																																																														
* 501	[保留] ボタンによる外線 自動 保留 ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外線自動留の有無</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外線自動留の有無</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	なし										外線自動留の有無	1	あり										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂	0	なし												外線自動留の有無	1	あり												1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																					
D ₂	0	なし																																																																														
外線自動留の有無	1	あり																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																			
D ₂	0	なし																																																																														
外線自動留の有無	1	あり																																																																														
* 502	[外線自動保留時の保留状態] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>保留状態</td><td>一般保留</td><td>自己保留</td></tr></table>	D	0	1	保留状態	一般保留	自己保留	0:一般保留																																																																								
D	0	1																																																																														
保留状態	一般保留	自己保留																																																																														
* 503	[保留音の選択] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>メロディ番号</td><td>メロディ1</td><td>メロディ2</td><td>メロディ3</td><td>メロディ4</td></tr></table>	D	1	2	3	4	メロディ番号	メロディ1	メロディ2	メロディ3	メロディ4	3:メロディ3																																																																				
D	1	2	3	4																																																																												
メロディ番号	メロディ1	メロディ2	メロディ3	メロディ4																																																																												
* 504	[外線保留音種別] <table><tr><td>D₀D₀ メロディ番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁D₁ 保留音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>09</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>保留 音源</td><td>内蔵</td><td>外部音源</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td></tr><tr><td>音源 保留音</td><td></td><td>(EXU)</td><td>1-1</td><td>1-2</td><td>1-3</td><td>1-4</td><td>2-1</td><td>2-2</td><td>2-3</td><td>2-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ メロディ番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ D ₁ 保留音源								D ₁ D ₁	00	09	11	12	13	14	21	22	23	24	保留 音源	内蔵	外部音源	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	音源 保留音		(EXU)	1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4	00:内蔵保留音																													
D ₀ D ₀ メロディ番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																									
D ₁ D ₁ 保留音源																																																																																
D ₁ D ₁	00	09	11	12	13	14	21	22	23	24																																																																						
保留 音源	内蔵	外部音源	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU																																																																						
音源 保留音		(EXU)	1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4																																																																						
* 505	[単独電話機の保留番号] <table><tr><td>D</td><td>00</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>保留番号</td><td>機能なし</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr></table>	D	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	保留番号	機能なし	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	2:2																																																						
D	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																					
保留番号	機能なし	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																					
* 506	[ボタン電話機の特番保留] ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特番保留</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	なし										特番保留	1	あり										0:なし																																										
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																					
D ₂	0	なし																																																																														
特番保留	1	あり																																																																														
* 507	[単独電話機の保留戻り番号] <table><tr><td>D</td><td>00</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>戻り番号</td><td>機能なし</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr></table>	D	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	戻り番号	機能なし	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	2:2																																																						
D	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																					
戻り番号	機能なし	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																					
* 508	[保留警報時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>30秒</td><td>60秒</td><td>90秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	時間	機能なし	30秒	60秒	90秒	0:機能なし																																																																				
D	0	1	2	3																																																																												
時間	機能なし	30秒	60秒	90秒																																																																												
* 509	[他グループの保留外線自動選択 応答] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>自動選択 応答</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	自動選択 応答	不可	可	1:可																																																																								
D	0	1																																																																														
自動選択 応答	不可	可																																																																														
* 510	[相手 応答前の外線自動保留規制] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>外線自動保留規制</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	外線自動保留規制	なし	あり	1:あり																																																																								
D	0	1																																																																														
外線自動保留規制	なし	あり																																																																														

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ													初期値			
* 520	[オンフック転送機能] ※空欄該当部分をマーク														0:不可		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112			
	D ₂ オンフック転送	0	不可														
		1	可														
		2	内線のみ可														
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148			
	D ₂ オンフック転送	0	不可														
		1	可														
		2	内線のみ可														
	* 521	[外線簡易転送機能]														1:可	
D		0	1	2													
可否		不可	可	可 (オンフック操作でも可)													
* 522	[オートマチックリコール時間]														2:20秒		
	D	0		1	2	3											
	時間	機能なし		10秒	20秒	30秒											
* 523	[不完全転送時の保留警報鳴動] ※空欄該当部分をマーク														0:なし		
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112			
	D ₂ 保留警報鳴動	0	なし														
		1	あり														
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148			
	D ₂ 保留警報鳴動	0	なし														
		1	あり														
	* 524	[SDT聴取時のオンフック処理]														0:呼び返し	
		D		0		1											
		SDT聴取時のオンフック処理		呼び返し		保留											

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																				
* 600	[転送電話の発信外線] ※空欄に設定データ(0:発信不可/1:発信可)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂ 発信の可否(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 発信の可否(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ 発信の可否(昼)									D ₃ 発信の可否(夜)									0,0:昼/夜 発信不可																																																									
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																														
D ₂ 発信の可否(昼)																																																																																						
D ₃ 発信の可否(夜)																																																																																						
* 601	[留守番機能のモード選択と転送先選択] ※空欄にモード(01~12:右下の表参照)、転送先番号(1~6)を記入 <table><tr><td>D₀D₀</td><td>D₁D₁</td><td>D₂</td><td>D₃</td><td>D₄D₄</td><td>モード</td></tr><tr><td>テナント番号</td><td>モード</td><td>転送先番号 (1ヶ所目)</td><td>転送先番号 (2ヶ所目)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td>01</td><td>通常転送モード</td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td>02</td><td>追っかけ転送モード</td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td>03</td><td>ツイン転送モード</td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td>04</td><td>不応答後転送モード</td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td>05</td><td>不応答後追っかけ転送モード</td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td>06</td><td>不応答後ツイン転送モード</td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td>07</td><td>留守録モード</td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td>08</td><td>応答専用モード</td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td>09</td><td>お話し中モード</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>発信者選択モード(転送/留守録)</td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td>通常着信モード</td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>留守録+転送モード (7-1版~)</td></tr></table>	D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂	D ₃	D ₄ D ₄	モード	テナント番号	モード	転送先番号 (1ヶ所目)	転送先番号 (2ヶ所目)			01				01	通常転送モード	02				02	追っかけ転送モード	03				03	ツイン転送モード	04				04	不応答後転送モード	05				05	不応答後追っかけ転送モード	06				06	不応答後ツイン転送モード	07				07	留守録モード	08				08	応答専用モード	09				09	お話し中モード	10				10	発信者選択モード(転送/留守録)	11				11	通常着信モード	12				12	留守録+転送モード (7-1版~)	全テナント 07:留守録モード
D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂	D ₃	D ₄ D ₄	モード																																																																																	
テナント番号	モード	転送先番号 (1ヶ所目)	転送先番号 (2ヶ所目)																																																																																			
01				01	通常転送モード																																																																																	
02				02	追っかけ転送モード																																																																																	
03				03	ツイン転送モード																																																																																	
04				04	不応答後転送モード																																																																																	
05				05	不応答後追っかけ転送モード																																																																																	
06				06	不応答後ツイン転送モード																																																																																	
07				07	留守録モード																																																																																	
08				08	応答専用モード																																																																																	
09				09	お話し中モード																																																																																	
10				10	発信者選択モード(転送/留守録)																																																																																	
11				11	通常着信モード																																																																																	
12				12	留守録+転送モード (7-1版~)																																																																																	
* 602	[転送電話レベル設定] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>転送電話レベル</td><td>0dB</td><td>2dB</td><td>4dB</td><td>6dB</td><td>8dB</td><td>10dB</td><td>12dB</td><td>14dB</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	転送電話レベル	0dB	2dB	4dB	6dB	8dB	10dB	12dB	14dB	4:8dB																																																																		
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																														
転送電話レベル	0dB	2dB	4dB	6dB	8dB	10dB	12dB	14dB																																																																														
* 603 (7-1版~)	[転送電話の転送メッセージ] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁D₁ 転送メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂D₂</td><td>00</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>対応音源</td><td>機能なし</td><td>RECU1固定 メッセージ</td><td>RECU1 1-1</td><td>RECU1 1-2</td><td>RECU1 1-3</td><td>RECU1 1-4</td><td>RECU2固定 メッセージ</td><td>RECU2 2-1</td><td>RECU2 2-2</td><td>RECU2 2-3</td><td>RECU2 2-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ D ₁ 転送メッセージの種類								D ₂ D ₂	00	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	対応音源	機能なし	RECU1固定 メッセージ	RECU1 1-1	RECU1 1-2	RECU1 1-3	RECU1 1-4	RECU2固定 メッセージ	RECU2 2-1	RECU2 2-2	RECU2 2-3	RECU2 2-4	00:機能なし																																												
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																															
D ₁ D ₁ 転送メッセージの種類																																																																																						
D ₂ D ₂	00	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24																																																																											
対応音源	機能なし	RECU1固定 メッセージ	RECU1 1-1	RECU1 1-2	RECU1 1-3	RECU1 1-4	RECU2固定 メッセージ	RECU2 2-1	RECU2 2-2	RECU2 2-3	RECU2 2-4																																																																											
* 604 (7-1版~)	[転送電話の転送メッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁ 転送メッセージ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>転送メッセージ送出時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ 転送メッセージ送出時間								D ₁	0	1	2	3	転送メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒	1:8秒																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																															
D ₁ 転送メッセージ送出時間																																																																																						
D ₁	0	1	2	3																																																																																		
転送メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒																																																																																		
* 605	[転送電話の切断処理] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁D₁ 切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>切断処理</td><td>転送継続/ 外線切断</td><td>RECUで 代行録音</td><td>外付け留守番 電話機に転送</td><td>外部音源 (EXU)</td><td>RECU 1-1</td><td>RECU 1-2</td><td>RECU 1-3</td><td>RECU 1-4</td><td>RECU 2-1</td><td>RECU 2-2</td><td>RECU 2-3</td><td>RECU 2-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ D ₁ 切断処理								D ₁ D ₁	00	07	08	09	11	12	13	14	21	22	23	24	切断処理	転送継続/ 外線切断	RECUで 代行録音	外付け留守番 電話機に転送	外部音源 (EXU)	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	00:転送継続/ 外線切断																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																															
D ₁ D ₁ 切断処理																																																																																						
D ₁ D ₁	00	07	08	09	11	12	13	14	21	22	23	24																																																																										
切断処理	転送継続/ 外線切断	RECUで 代行録音	外付け留守番 電話機に転送	外部音源 (EXU)	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4																																																																										
* 606	[転送電話の切断メッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>D₁ 切断メッセージ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>切断メッセージ送出時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ 切断メッセージ送出時間								D ₁	0	1	2	3	切断メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒	1:8秒																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																															
D ₁ 切断メッセージ送出時間																																																																																						
D ₁	0	1	2	3																																																																																		
切断メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒																																																																																		
* 607	[転送先応答時のメッセージ送出用RECU] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>使用RECU</td><td>RECU1</td><td>RECU2</td></tr></table>	D	1	2	使用RECU	RECU1	RECU2	2:RECU2																																																																														
D	1	2																																																																																				
使用RECU	RECU1	RECU2																																																																																				
* 608	[転送先応答時のメッセージ送出有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>99</td></tr><tr><td>D₁</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>メッセージ送出</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (7-1版~)	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	99	D ₁	0								メッセージ送出	1								0:なし																																																									
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	99																																																																														
D ₁	0																																																																																					
メッセージ送出	1																																																																																					
* 609	[転送電話の転送中着信表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>着信表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	着信表示	なし	あり	0:なし																																																																														
D	0	1																																																																																				
着信表示	なし	あり																																																																																				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値					
* 610	[転送電話の転送先呼出時間]										4:50秒					
	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	転送先呼出時間	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒						
* 611	[転送電話通話時間]										03:30分					
	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09		10	11	12	13	14
	転送電話通話時間(分)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
* 612	[転送電話の発信外線の種類]										1:同一テナント					
	D	0	1													
	発信外線	システム	同一テナント													
* 615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録](1/2:テナント01~05) ※空欄に特定発番号を記入										設定なし					
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号				D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号								
	01	01							11							
		02							12							
		03							13							
		04							14							
		05							15							
		06							16							
		07							17							
		08							18							
		09							19							
		10							20							
	02	01							11							
		02							12							
		03							13							
		04							14							
		05							15							
		06							16							
		07							17							
		08							18							
		09							19							
		10							20							
	03	01							11							
		02							12							
		03							13							
		04							14							
		05							15							
		06							16							
		07							17							
		08							18							
		09							19							
		10							20							
	04	01							11							
		02							12							
		03							13							
		04							14							
		05							15							
		06							16							
		07							17							
		08							18							
		09							19							
		10							20							
	05	01							11							
		02							12							
		03							13							
		04							14							
		05							15							
		06							16							
		07							17							
		08							18							
		09							19							
		10							20							

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																初期値
* 615	[特定発番号の留守番機能 — 発番号の登録] (2/2: テナント06、07) ※空欄に特定発番号を記入																なし
		D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ …D ₂) 特定発番号				D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ …D ₂) 特定発番号								
		06	01						11								
			02						12								
			03						13								
			04						14								
			05						15								
			06						16								
			07						17								
			08						18								
			09						19								
			10						20								
		07	01						11								
			02						12								
			03						13								
			04						14								
			05						15								
			06						16								
			07						17								
			08						18								
			09						19								
			10						20								

* 616	[特定発番号の留守番機能 — モード選択と転送先選択] (1/2: テナント01～03) ※空欄にモード* (01～12：右下の表参照)、転送先番号 (1～6) を記入																11: 通常着信 モード*
		D₀D₀ テナ 番号	D₁D₁ 項番	D₂D₂ モード*	D₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D₁D₁ 項番	D₂D₂ モード*	D₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D₄ 転送先番号 (2ヶ所目)							
		01	01				11										
			02				12										
			03				13										
			04				14										
			05				15										
			06				16										
			07				17										
			08				18										
			09				19										
			10				20										
		02	01				11										
			02				12										
			03				13										
			04				14										
			05				15										
			06				16										
			07				17										
			08				18										
			09				19										
			10				20										
		03	01				11										
			02				12										
			03				13										
			04				14										
			05				15										
			06				16										
			07				17										
			08				18										
			09				19										
			10				20										

D ₂ D ₂	モード*
01	通常転送モード*
02	追っかけ転送モード*
03	ツイン転送モード*
04	不応答後転送モード*
05	不応答後追っかけ転送モード*
06	不応答後ツイン転送モード*
07	留守録モード*
08	応答専用モード*
09	お話し中モード*
10	発信者選択モード* (転送/留守録)
11	通常着信モード*
12	留守録+転送モード* (7-1版～)

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 616	[特定発番号の留守番機能 - モード選択と転送先選択](2/2:テナント04~07) ※空欄にモード (01~12: 右下の表参照)、転送先番号 (1~6) を記入 <table><tr><th>D₀D₀ サブ 番号</th><th>D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂ モード</th><th>D₃ 転送先番号 (1ヶ所目)</th><th>D₄ 転送先番号 (2ヶ所目)</th><th>D₁D₁ 項番</th><th>D₂D₂ モード</th><th>D₃ 転送先番号 (1ヶ所目)</th><th>D₄ 転送先番号 (2ヶ所目)</th></tr><tr><td rowspan="10">04</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="10">05</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="10">06</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="10">07</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><th>D₂D₂</th><th>モード</th></tr><tr><td>01</td><td>通常転送モード</td></tr><tr><td>02</td><td>追っかけ転送モード</td></tr><tr><td>03</td><td>ツイン転送モード</td></tr><tr><td>04</td><td>不応答後転送モード</td></tr><tr><td>05</td><td>不応答後追っかけ転送モード</td></tr><tr><td>06</td><td>不応答後ツイン転送モード</td></tr><tr><td>07</td><td>留守録モード</td></tr><tr><td>08</td><td>応答専用モード</td></tr><tr><td>09</td><td>お話し中モード</td></tr><tr><td>10</td><td>発信者選択モード (転送/留守録)</td></tr><tr><td>11</td><td>通常着信モード</td></tr><tr><td>12</td><td>留守録+転送モード (7-1版~)</td></tr></table>	D ₀ D ₀ サブ 番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	04	01				11				02				12				03				13				04				14				05				15				06				16				07				17				08				18				09				19				10				20				05	01				11				02				12				03				13				04				14				05				15				06				16				07				17				08				18				09				19				10				20				06	01				11				02				12				03				13				04				14				05				15				06				16				07				17				08				18				09				19				10				20				07	01				11				02				12				03				13				04				14				05				15				06				16				07				17				08				18				09				19				10				20				D ₂ D ₂	モード	01	通常転送モード	02	追っかけ転送モード	03	ツイン転送モード	04	不応答後転送モード	05	不応答後追っかけ転送モード	06	不応答後ツイン転送モード	07	留守録モード	08	応答専用モード	09	お話し中モード	10	発信者選択モード (転送/留守録)	11	通常着信モード	12	留守録+転送モード (7-1版~)	11:通常着信 モード
D ₀ D ₀ サブ 番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
04	01				11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	02				12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	03				13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	04				14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	05				15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	06				16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	07				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	08				18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	09				19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	10				20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
05	01				11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	02				12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	03				13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	04				14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	05				15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	06				16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	07				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	08				18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	09				19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	10				20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
06	01				11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	02				12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	03				13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	04				14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	05				15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	06				16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	07				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	08				18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	09				19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	10				20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
07	01				11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	02				12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	03				13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	04				14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	05				15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	06				16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	07				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	08				18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	09				19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	10				20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₂ D ₂	モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01	通常転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
02	追っかけ転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
03	ツイン転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
04	不応答後転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
05	不応答後追っかけ転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
06	不応答後ツイン転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
07	留守録モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
08	応答専用モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
09	お話し中モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
10	発信者選択モード (転送/留守録)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	通常着信モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
12	留守録+転送モード (7-1版~)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
* 617	[転送呼出中の処理] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>転送呼出中の処理</td><td>疑似呼出音 (RBT)</td><td>発信側の回線の音</td></tr></table>	D	0	1	転送呼出中の処理	疑似呼出音 (RBT)	発信側の回線の音	0:疑似呼出音 (RBT)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
転送呼出中の処理	疑似呼出音 (RBT)	発信側の回線の音																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
* 618	[転送電話追っかけモードリトライ] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>リトライ方法</td><td>最初の相手にリトライする (追っかけない)</td><td>次の相手にリトライする (追っかける)</td></tr></table>	D	0	1	リトライ方法	最初の相手にリトライする (追っかけない)	次の相手にリトライする (追っかける)	0:最初の相手に リトライする (追っかけない)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
リトライ方法	最初の相手にリトライする (追っかけない)	次の相手にリトライする (追っかける)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

外線系その他のコマンド

コマンド	データ																初期値
* 619	[転送電話の転送先電話番号の登録] ※空欄に転送先電話番号を記入																なし
D ₀ D ₀		D ₁	D ₃ (D ₃ …D ₃) 電話番号														
テナント番号		転送先番号	D ₂ 1(前半)							D ₂ 2(後半)							
01		1															
		2															
		3															
		4															
		5															
		6															
02		1															
		2															
		3															
		4															
		5															
		6															
03		1															
		2															
		3															
		4															
		5															
		6															
04		1															
		2															
		3															
		4															
		5															
		6															
05		1															
		2															
		3															
		4															
		5															
		6															
06		1															
		2															
		3															
		4															
		5															
		6															
07		1															
		2															
		3															
		4															
		5															
		6															
* 620	[外線手動転送時の外線自動発信] ※空欄該当部分をマーク																1:あり
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112				
D ₂		0	なし														
外線自動発信		1	あり														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148				
D ₂		0	なし														
外線自動発信		1	あり														
* 621	[外線手動転送時のコールバック機能]																0:なし
D		0	1														
外線手動転送時のコールバック		なし	あり														
* 622	[ISDN-アナログ外線間の転送電話可否]																0:不可
D		0	1														
ISDN-アナログ外線間の転送電話		不可	可														
* 623	[転送電話の同一DILIN番号による発信]																0:同一DILIN
D		0	1														
DILIN番号		同一DILIN	システム														

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																														
* 624	[不 応 答 転 送 の 不 応 答 時 間] <table><tr><td>D D</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>不 応 答 時 間 (秒)</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td><td>33</td><td>36</td><td>39</td><td>42</td><td>45</td></tr></table> <table><tr><td>D D</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>不 応 答 時 間 (秒)</td><td>48</td><td>51</td><td>54</td><td>57</td><td>60</td><td>63</td><td>66</td><td>69</td><td>72</td><td>75</td><td>78</td><td>81</td><td>84</td><td>87</td><td>90</td></tr></table>	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	不 応 答 時 間 (秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	D D	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	不 応 答 時 間 (秒)	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	04:12秒														
D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																	
不 応 答 時 間 (秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45																																																																	
D D	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																	
不 応 答 時 間 (秒)	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90																																																																	
* 625	[転 送 電 話 リ ト ラ イ 回 数] ※ 空 欄 に 設 定 回 数 を 記 入 <table><tr><td>D D</td><td>01 ~ 15</td></tr><tr><td>リ ト ラ イ 回 数</td><td>回</td></tr></table>	D D	01 ~ 15	リ ト ラ イ 回 数	回	15:15回																																																																										
D D	01 ~ 15																																																																															
リ ト ラ イ 回 数	回																																																																															
* 628	[転 送 先 へ の 転 送 電 話 通 知] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>転 送 電 話 通 知 の 有 無</td><td>な し</td><td>あ り</td></tr></table>	D	0	1	転 送 電 話 通 知 の 有 無	な し	あ り	0: な し																																																																								
D	0	1																																																																														
転 送 電 話 通 知 の 有 無	な し	あ り																																																																														
* 631	[外 線 割 込 通 話 の 可 否] ※ 空 欄 該 当 部 分 を マーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収 容 位 置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>割 込 通 話</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	不 可											割 込 通 話	1	可											0: 不 可																																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																				
D ₂	0	不 可																																																																														
割 込 通 話	1	可																																																																														
* 632	[外 線 被 割 込 通 話 の 可 否] ※ 空 欄 該 当 部 分 を マーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収 容 位 置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被 割 込</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収 容 位 置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被 割 込</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	不 可											被 割 込	1	可											D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂	0	不 可											被 割 込	1	可											1: 可
D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																				
D ₂	0	不 可																																																																														
被 割 込	1	可																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																				
D ₂	0	不 可																																																																														
被 割 込	1	可																																																																														
* 633	[外 線 被 割 込 通 話 時 の ア ラーム 送 出] ※ 空 欄 該 当 部 分 を マーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収 容 位 置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>な し</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ア ラーム 送 出</td><td>1</td><td>あ り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	な し									ア ラーム 送 出	1	あ り									0: な し																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																						
D ₂	0	な し																																																																														
ア ラーム 送 出	1	あ り																																																																														
* 634	[外 線 通 話 モ ニ タ (聴 話) の 可 否] ※ 空 欄 該 当 部 分 を マーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収 容 位 置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外 線 モ ニ タ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収 容 位 置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外 線 モ ニ タ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	不 可									外 線 モ ニ タ	1	可									D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂	0	不 可											外 線 モ ニ タ	1	可											1: 可						
D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																						
D ₂	0	不 可																																																																														
外 線 モ ニ タ	1	可																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																				
D ₂	0	不 可																																																																														
外 線 モ ニ タ	1	可																																																																														
* 635	[外 線 通 話 被 モ ニ タ (被 聴 話) の 可 否] ※ 空 欄 該 当 部 分 を マーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収 容 位 置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被 モ ニ タ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収 容 位 置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不 可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被 モ ニ タ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	不 可											被 モ ニ タ	1	可											D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂	0	不 可											被 モ ニ タ	1	可											1: 可
D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																				
D ₂	0	不 可																																																																														
被 モ ニ タ	1	可																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																				
D ₂	0	不 可																																																																														
被 モ ニ タ	1	可																																																																														
* 636	[外 線 通 話 被 モ ニ タ (被 聴 話) 時 の ア ラーム] ※ 空 欄 該 当 部 分 を マーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収 容 位 置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>な し</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ア ラーム 送 出</td><td>1</td><td>あ り</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	な し									ア ラーム 送 出	1	あ り									0: な し																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 収 容 位 置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																						
D ₂	0	な し																																																																														
ア ラーム 送 出	1	あ り																																																																														

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																		
* 640	[外線テナント種別] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td rowspan="3">D₂ テナント種別 (昼)</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>着信テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>発着信テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">D₃ テナント種別 (夜)</td><td>3</td><td>完全テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>着信テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>発着信テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>完全テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ テナント種別 (昼)	0	なし								1	着信テナント								2	発着信テナント								D ₃ テナント種別 (夜)	3	完全テナント								0	なし								1	着信テナント									2	発着信テナント									3	完全テナント								0, 0: なし												
D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																											
D ₂ テナント種別 (昼)	0	なし																																																																																																		
	1	着信テナント																																																																																																		
	2	発着信テナント																																																																																																		
D ₃ テナント種別 (夜)	3	完全テナント																																																																																																		
	0	なし																																																																																																		
	1	着信テナント																																																																																																		
	2	発着信テナント																																																																																																		
	3	完全テナント																																																																																																		
* 641	[外線毎のテナント番号] ※空欄にテナント番号 (01～07) を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ D ₂ テナント番号									01: テナント01																																																																																
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																												
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																				
* 642	[電話機毎の使用可能テナント番号] ※空欄にD ₃ のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td rowspan="7">D₂D₂ テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂ テナント番号	01												02												03												04												05												06												07												01, 1: 使用可 02, 1: 使用可 06, 1: 使用可 07, 1: 使用可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																								
D ₂ D ₂ テナント番号	01																																																																																																			
	02																																																																																																			
	03																																																																																																			
	04																																																																																																			
	05																																																																																																			
	06																																																																																																			
	07																																																																																																			
* 643	[DILIN番号毎のテナント番号] ※空欄にテナント番号 (01～07) を記入 <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ D ₂ テナント番号													D ₀ D ₀ DILIN番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ D ₂ テナント番号													[全DILIN番号] 01: テナント01																																														
D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																								
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																				
D ₀ D ₀ DILIN番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																								
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																				
* 651	[外線の代表グループの設定] ※空欄に外線グループ番号 (00～03) を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ D ₂ グループ番号									00: グループ 00																																																																																
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																												
D ₂ D ₂ グループ番号																																																																																																				
* 670	[3分予報音時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>1分</td><td>2分</td><td>3分</td><td>4分</td><td>5分</td><td>6分</td><td>7分</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	時間	機能なし	1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分	0: 機能なし																																																																																
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																												
時間	機能なし	1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分																																																																																												
* 671	[3分予報音送出条件] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>送出条件</td><td>発信外線のみ</td><td>発信/着信外線共</td></tr></table>	D	0	1	送出条件	発信外線のみ	発信/着信外線共	1: 発信/着信 外線共																																																																																												
D	0	1																																																																																																		
送出条件	発信外線のみ	発信/着信外線共																																																																																																		
* 672	[電話機毎の3分予報音機能] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td rowspan="2">D₂ 機能</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂ 機能	0	なし									1	あり									1: あり																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																																										
D ₂ 機能	0	なし																																																																																																		
	1	あり																																																																																																		
* 673	[外線断線断時の連動リモコン] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>対象リモコン</td><td>なし</td><td>リモコン1</td><td>リモコン2</td><td>リモコン3</td><td>リモコン4</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	対象リモコン	なし	リモコン1	リモコン2	リモコン3	リモコン4	0: なし																																																																																						
D	0	1	2	3	4																																																																																															
対象リモコン	なし	リモコン1	リモコン2	リモコン3	リモコン4																																																																																															
* 675	[自動トーン切替] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	機能	なし	あり	0: なし																																																																																												
D	0	1																																																																																																		
機能	なし	あり																																																																																																		
* 677	[外線ボタンのユーザ設定可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ユーザ設定</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	ユーザ設定	不可	可	1: 可																																																																																												
D	0	1																																																																																																		
ユーザ設定	不可	可																																																																																																		
* 678	[使用外線種別表示内容の設定] ※空欄に* 679で設定した項番 (1～8) または外線種別表示 (0) を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂ 外線種別表示内容</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂ 外線種別表示内容									0: 外線種別表示																																																																																
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																												
D ₂ 外線種別表示内容																																																																																																				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ												初期値	
* 679	[使用回線表示文字パターン] ※空欄に設定データ及び設定文字を記入												全桁フラグ	
	表示文字		1文字目	2文字目	3文字目	4文字目	5文字目	6文字目	7文字目	8文字目	9文字目	10文字目	11文字目	12文字目
	D ₀ 項番		D ₁₁ ・D ₁₂	D ₂₁ ・D ₂₂	D ₃₁ ・D ₃₂	D ₄₁ ・D ₄₂	D ₅₁ ・D ₅₂	D ₆₁ ・D ₆₂	D ₇₁ ・D ₇₂	D ₈₁ ・D ₈₂	D ₉₁ ・D ₉₂	D ₁₀₁ ・D ₁₀₂	D ₁₁₁ ・D ₁₁₂	D ₁₂₁ ・D ₁₂₂
	1	項番1												
	2	項番2												
	3	項番3												
	4	項番4												
	5	項番5												
	6	項番6												
	7	項番7												
	8	項番8												
	設定文字内容													
	1	項番1												
	2	項番2												
	3	項番3												
	4	項番4												
	5	項番5												
	6	項番6												
	7	項番7												
	8	項番8												
* 680	[留守録モードの応答メッセージ番号の選択] ※空欄該当部分をマーク												0:固定メッセージ	
	D ₀ D ₁ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07					
	D ₁ メッセージ	0 固定メッセージ												
		1 録音メッセージ 1												
2 録音メッセージ 2														
* 681	[テナント毎に使用する留守録ボックス] ※空欄該当部分をマーク												1:留守録ボックス1	
	D ₀ D ₁ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07					
	D ₂ 使用する留守録ボックス	1 ボックス1	1CH											
		2 ボックス2												
3 ボックス3		2CH												
4 ボックス4														
* 682	[留守録自動応答までの時間] ※空欄該当部分をマーク												2:10秒	
	D ₀ 留守録CH		D ₁ 時間											
			1	2	3	4	5	6						
			5秒	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒						
1	1CH													
2	2CH													
* 683	[切断処理時の留守録用応答メッセージ] ※空欄該当部分をマーク												0:固定メッセージ	
	D ₀ 留守録CH	D ₁ メッセージ												
		0	1	2	3									
		固定メッセージ	録音メッセージ 1	録音メッセージ 2	録音メッセージ 3									
1	1CH													
2	2CH													
* 684	[再生済用件メッセージ消去の有無] ※空欄該当部分をマーク												0:なし	
	D ₀ 留守録ボックス		D ₁ メッセージ消去											
			0	1										
			なし	あり										
1	ボックス1	1CH												
2	ボックス2													
3	ボックス3	2CH												
4	ボックス4													

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																								
* 685	[留守録/通話録音の最大録音時間] ※空欄に設定データと設定時間(秒)を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>留守録CH</td><td colspan="2">D₁D₁ 時間</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">01~90(10~900秒)/99(無制限)</td></tr><tr><td>1</td><td>1CH</td><td></td><td>(秒/無制限)</td></tr><tr><td>2</td><td>2CH</td><td></td><td>(秒/無制限)</td></tr></table>	D ₀	留守録CH	D ₁ D ₁ 時間				01~90(10~900秒)/99(無制限)		1	1CH		(秒/無制限)	2	2CH		(秒/無制限)	90:900秒																																																								
D ₀	留守録CH	D ₁ D ₁ 時間																																																																								
		01~90(10~900秒)/99(無制限)																																																																								
1	1CH		(秒/無制限)																																																																							
2	2CH		(秒/無制限)																																																																							
* 686	[発信者選択モードの応答メッセージ番号の選択] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀</td><td>テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td rowspan="4">D₁ メッセージ</td><td>0</td><td>メッセージ0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>メッセージ1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>メッセージ2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>メッセージ3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ メッセージ	0	メッセージ0							1	メッセージ1							2	メッセージ2							3	メッセージ3							0:メッセージ0																														
D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																		
D ₁ メッセージ	0	メッセージ0																																																																								
	1	メッセージ1																																																																								
	2	メッセージ2																																																																								
	3	メッセージ3																																																																								
* 687	[発信者選択モードの応答メッセージ番号と音源の対応] <table><tr><td>D₀</td><td>テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td rowspan="4">D₁ メッセージ</td><td>0</td><td>メッセージ0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>メッセージ1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>メッセージ2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>メッセージ3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂D₂</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr><tr><td>対応音源</td><td>RECU1 固定 メッセージ1</td><td>RECU 1-1</td><td>RECU 1-2</td><td>RECU 1-3</td><td>RECU 1-4</td><td>RECU1 固定 メッセージ2</td><td>RECU1 固定 メッセージ3</td><td>RECU2 固定 メッセージ1</td><td>RECU 2-1</td><td>RECU 2-2</td><td>RECU 2-3</td><td>RECU 2-4</td><td>RECU2 固定 メッセージ2</td><td>RECU2 固定 メッセージ3</td></tr></table>	D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ メッセージ	0	メッセージ0							1	メッセージ1							2	メッセージ2							3	メッセージ3							D ₂ D ₂	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22	23	24	25	26	対応音源	RECU1 固定 メッセージ1	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU1 固定 メッセージ2	RECU1 固定 メッセージ3	RECU2 固定 メッセージ1	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU2 固定 メッセージ2	RECU2 固定 メッセージ3	[メッセージ0] 10:RECU1 固定 メッセージ1 [メッセージ1~3] 11:RECU1-1
D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																		
D ₁ メッセージ	0	メッセージ0																																																																								
	1	メッセージ1																																																																								
	2	メッセージ2																																																																								
	3	メッセージ3																																																																								
D ₂ D ₂	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22	23	24	25	26																																																												
対応音源	RECU1 固定 メッセージ1	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU1 固定 メッセージ2	RECU1 固定 メッセージ3	RECU2 固定 メッセージ1	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU2 固定 メッセージ2	RECU2 固定 メッセージ3																																																												
* 688	[発信者選択モードの応答メッセージ送出時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>送出時間</td><td>8秒</td><td>16秒</td><td>32秒</td><td>64秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒	2:32秒																																																														
D	0	1	2	3																																																																						
送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒																																																																						
* 689	[発信者選択モードの無操作時の処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>無操作時の処理</td><td>切断</td><td>転送</td><td>留守録</td><td>FAX呼出</td></tr></table>	D	0	1	2	3	無操作時の処理	切断	転送	留守録	FAX呼出	0:切断																																																														
D	0	1	2	3																																																																						
無操作時の処理	切断	転送	留守録	FAX呼出																																																																						
* 690	[留守録用件録音時の録音通知先電話番号] ※空欄に通知先電話番号を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>留守録ボックス</td><td colspan="12">D₁(D₁...D₁) 通知先電話番号</td></tr><tr><td>1</td><td>ボックス1</td><td rowspan="2">1CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>ボックス2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>ボックス3</td><td rowspan="2">2CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>ボックス4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	留守録ボックス	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 通知先電話番号												1	ボックス1	1CH													2	ボックス2													3	ボックス3	2CH													4	ボックス4													なし
D ₀	留守録ボックス	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 通知先電話番号																																																																								
1	ボックス1	1CH																																																																								
2	ボックス2																																																																									
3	ボックス3	2CH																																																																								
4	ボックス4																																																																									
* 691	[録音通知先無操作時のリトライ有無とリトライ間隔] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td rowspan="3">D₀</td><td rowspan="3">留守録CH</td><td colspan="6">D₁ リトライ機能とリトライ間隔</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>リトライなし</td><td>10分</td><td>20分</td><td>30分</td><td>40分</td><td>50分</td><td>60分</td></tr><tr><td>1</td><td>1CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	留守録CH	D ₁ リトライ機能とリトライ間隔						0	1	2	3	4	5	6	リトライなし	10分	20分	30分	40分	50分	60分	1	1CH								2	2CH								0:リトライなし																																
D ₀	留守録CH			D ₁ リトライ機能とリトライ間隔																																																																						
				0	1	2	3	4	5	6																																																																
		リトライなし	10分	20分	30分	40分	50分	60分																																																																		
1	1CH																																																																									
2	2CH																																																																									
* 692	[留守録CH毎の電話機グループ] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td rowspan="3">D₀</td><td rowspan="3">留守録CH</td><td colspan="3">D₁D₁ グループ</td></tr><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>1CH</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>2CH</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	留守録CH	D ₁ D ₁ グループ			01	02	03				1	1CH				2	2CH				01:グループ01																																																			
D ₀	留守録CH			D ₁ D ₁ グループ																																																																						
				01	02	03																																																																				
1	1CH																																																																									
2	2CH																																																																									
* 693 6-1版~	[転送電話の自動通話録音] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀</td><td>テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td rowspan="2">D₁ 自動録音</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ 自動録音	0	なし							1	あり							0:なし																																														
D ₀	テナント番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																		
D ₁ 自動録音	0	なし																																																																								
	1	あり																																																																								

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 698 6-1版～	[夜間切替タイマの時刻] (1/2:テナント01～04) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻を記入	0000, 0000 : なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
* 699 6-1版～	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (1/2:テナント01～04) ※空欄にモード (01～12:下表参照)、メッセージ (0～3) / 転送先 (1～6) を記入	07, 0: 留守録モード, メッセージ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<table><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="4">* 698</th><th colspan="3">* 699</th></tr><tr><th>D₀D₀</th><th>D₁</th><th>D₂</th><th>D₃D₃D₃</th><th>D₄D₄D₄</th><th>D₃D₃</th><th>D₄</th><th>D₅</th><th></th></tr><tr><th>テナント番号</th><th>曜日</th><th>項番</th><th>夜開始時刻</th><th>夜終了時刻</th><th>モード</th><th>メッセージ / 転送先</th><th>転送先</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="28">01</td><td rowspan="4">0 日曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">1 月曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2 火曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">3 水曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">4 木曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">5 金曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">6 土曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="28">02</td><td rowspan="4">0 日曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">1 月曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2 火曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">3 水曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">4 木曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">5 金曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">6 土曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="28">03</td><td rowspan="4">0 日曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">1 月曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2 火曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">3 水曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">4 木曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">5 金曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">6 土曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="28">04</td><td rowspan="4">0 日曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">1 月曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2 火曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">3 水曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">4 木曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">5 金曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">6 土曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			* 698				* 699			D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄	D ₃ D ₃	D ₄	D ₅		テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	モード	メッセージ / 転送先	転送先		01	0 日曜	1							2							3							4							1 月曜	1							2							3							4							2 火曜	1							2							3							4							3 水曜	1							2							3							4							4 木曜	1							2							3							4							5 金曜	1							2							3							4							6 土曜	1							2							3							4							02	0 日曜	1							2							3							4							1 月曜	1							2							3							4							2 火曜	1							2							3							4							3 水曜	1							2							3							4							4 木曜	1							2							3							4							5 金曜	1							2							3							4							6 土曜	1							2							3							4							03	0 日曜	1							2							3							4							1 月曜	1							2							3							4							2 火曜	1							2							3							4							3 水曜	1							2							3							4							4 木曜	1							2							3							4							5 金曜	1							2							3							4							6 土曜	1							2							3							4							04	0 日曜	1							2							3							4							1 月曜	1							2							3							4							2 火曜	1							2							3							4							3 水曜	1							2							3							4							4 木曜	1							2							3							4							5 金曜	1							2							3							4							6 土曜	1							2							3							4							
		* 698				* 699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄	D ₃ D ₃	D ₄	D ₅																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	モード	メッセージ / 転送先	転送先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01	0 日曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1 月曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2 火曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3 水曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4 木曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	5 金曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	6 土曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
02	0 日曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1 月曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2 火曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3 水曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4 木曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	5 金曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	6 土曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
03	0 日曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1 月曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2 火曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3 水曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4 木曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	5 金曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	6 土曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
04	0 日曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1 月曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2 火曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3 水曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4 木曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	5 金曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	6 土曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
● * 699のモード番号に対する留守番モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₃ D ₃	モード	D ₃ D ₃	モード	D ₃ D ₃	モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01	通常転送モード	05	不応答後追っかけ転送モード	09	お話し中モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
02	追っかけ転送モード	06	不応答後ツイン転送モード	10	発信者選択モード (転送/留守録)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
03	ツイン転送モード	07	留守録モード	11	通常着信モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
04	不応答後転送モード	08	応答専用モード	12	留守録+転送モード (7-1版～)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値
* 698 (6-1版~)	[夜間切替タイマの時刻] (2/2:テナント05~07,ドアホン) ※空欄に夜開始時刻、夜終了時刻を記入	0000, 0000 : なし
* 699 (6-1版~)	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (2/2:テナント05~07) ※空欄にモード (01~12:下表参照)、メッセージ (0~3) / 転送先 (1~6) を記入	07, 0: 留守録モード, メッセージ 0

		* 698				* 699		
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ 曜日	D ₂ 項番	D ₃ D ₃ D ₃ 夜開始時刻	D ₄ D ₄ D ₄ 夜終了時刻	D ₃ D ₃ モード	D ₄ メッセージ / 転送先	D ₅ 転送先	
05	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
6 土曜	1							
	2							
	3							
	4							
06	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
6 土曜	1							
	2							
	3							
	4							
99 ドアホン	0 日曜	1				-	-	-
		2				-	-	-
		3				-	-	-
		4				-	-	-
	1 月曜	1				-	-	-
		2				-	-	-
		3				-	-	-
		4				-	-	-
	2 火曜	1				-	-	-
		2				-	-	-
		3				-	-	-
		4				-	-	-
	3 水曜	1				-	-	-
		2				-	-	-
		3				-	-	-
		4				-	-	-
	4 木曜	1				-	-	-
		2				-	-	-
		3				-	-	-
		4				-	-	-
	5 金曜	1				-	-	-
		2				-	-	-
		3				-	-	-
		4				-	-	-
6 土曜	1				-	-	-	
	2				-	-	-	
	3				-	-	-	
	4				-	-	-	

● *699のモード 番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード	D ₃ D ₃	モード	D ₃ D ₃	モード
01	通常転送モード	05	不応答後追っかけ転送モード	09	お話し中モード
02	追っかけ転送モード	06	不応答後ツイン転送モード	10	発信者選択モード (転送/留守録)
03	ツイン転送モード	07	留守録モード	11	通常着信モード
04	不応答後転送モード	08	応答専用モード	12	留守録+転送モード (7-1版~)

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																				
* 700	[内線呼出方法] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>呼出方法</td><td>トーン呼出</td><td>音声呼出</td></tr></table>	D	0	1	呼出方法	トーン呼出	音声呼出	0:トーン呼出																																																																														
D	0	1																																																																																				
呼出方法	トーン呼出	音声呼出																																																																																				
* 701	[トーン呼出の内線着信音選択] <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>着信音</td><td>内線専用着信音</td><td>着信音1</td><td>着信音2</td><td>着信音3</td><td>着信音4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	着信音											D ₂	0	1	2	3	4	着信音	内線専用着信音	着信音1	着信音2	着信音3	着信音4	0:内線専用着信音																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																											
D ₂	着信音																																																																																					
D ₂	0	1	2	3	4																																																																																	
着信音	内線専用着信音	着信音1	着信音2	着信音3	着信音4																																																																																	
* 702	[オフフック内線自動捕捉] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動捕捉</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動捕捉</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	なし												自動捕捉	1	あり												D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂	0	なし												自動捕捉	1	あり												1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																									
D ₂	0	なし																																																																																				
自動捕捉	1	あり																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																									
D ₂	0	なし																																																																																				
自動捕捉	1	あり																																																																																				
* 703	[内線呼出適用範囲] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>全内線</td><td>代理応答/内線保留グループ内</td></tr></table>	D	0	1	適用範囲	全内線	代理応答/内線保留グループ内	0:全内線																																																																														
D	0	1																																																																																				
適用範囲	全内線	代理応答/内線保留グループ内																																																																																				
* 704	[一斉呼出／グループ呼出の可否] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	不可										呼出	1	可										1:可																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																											
D ₂	0	不可																																																																																				
呼出	1	可																																																																																				
* 705	[一斉呼出／グループ呼出の冒頭音選択] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>冒頭音</td><td>なし</td><td>500Hz断続音</td><td>1kHz断続音</td><td>500Hz連続音</td><td>1kHz連続音</td><td>EXU</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音	EXU	0:なし																																																																						
D	0	1	2	3	4	5																																																																																
冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音	EXU																																																																																
* 706	[内線音声呼出の冒頭音選択] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>冒頭音</td><td>なし</td><td>500Hz断続音</td><td>1kHz断続音</td><td>500Hz連続音</td><td>1kHz連続音</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音	1:500Hz断続音																																																																								
D	0	1	2	3	4																																																																																	
冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音																																																																																	
* 707	[内線ホットライン] ※空欄に着信電話機収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>発信電話機収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	発信電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂ D ₂	着信電話機収容位置													000:設定なし																																																								
D ₀ D ₀ D ₀	発信電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																									
D ₂ D ₂ D ₂	着信電話機収容位置																																																																																					
* 708	[リセットコール割込通話の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>リセットコール割込通話</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	リセットコール割込通話	なし	あり	0:なし																																																																														
D	0	1																																																																																				
リセットコール割込通話	なし	あり																																																																																				
* 709	[外線通話中の内線着信鳴動] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	なし										鳴動	1	あり										0:なし																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																											
D ₂	0	なし																																																																																				
鳴動	1	あり																																																																																				
* 710	[電話機グループの設定] ※空欄にグループ番号(01～03)を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂D₂</td><td>グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂D₂</td><td>グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂	グループ													D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂ D ₂	グループ													01:グループ01																												
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																									
D ₂ D ₂	グループ																																																																																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																									
D ₂ D ₂	グループ																																																																																					

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																											
* 711	[内線代表の設定] ※空欄にスラッシュ先電話機収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ スラッシュ先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ スラッシュ先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₁ D ₁ D ₁ スラッシュ先電話機収容位置													D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₁ D ₁ D ₁ スラッシュ先電話機収容位置													000:設定なし																																							
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																	
D ₁ D ₁ D ₁ スラッシュ先電話機収容位置																																																																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																																	
D ₁ D ₁ D ₁ スラッシュ先電話機収容位置																																																																																													
* 712	[応答遅延転送の転送時間] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>応答遅延転送時間</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	応答遅延転送時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	3:30秒																																																																											
D	1	2	3	4	5	6	7																																																																																						
応答遅延転送時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒																																																																																						
* 713	[内線通話中のDSSボタン処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>処理</td><td>自動保留</td><td>呼び直し</td></tr></table>	D	0	1	処理	自動保留	呼び直し	0:自動保留																																																																																					
D	0	1																																																																																											
処理	自動保留	呼び直し																																																																																											
* 714	[内線一般着信の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>内線一般着信</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	内線一般着信	なし	あり	0:なし																																																																																					
D	0	1																																																																																											
内線一般着信	なし	あり																																																																																											
* 718	[代理応答/内線保留グループの設定] ※空欄にグループ番号(00~03)を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂ グループ													D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂ D ₂ グループ													00:グループ00																																							
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																	
D ₂ D ₂ グループ																																																																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																																	
D ₂ D ₂ グループ																																																																																													
* 720	[不在設定のオフフック解除の可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>解除機能の可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	解除機能の可否	不可	可	1:可																																																																																					
D	0	1																																																																																											
解除機能の可否	不可	可																																																																																											
* 721	[不在表示の追加] ※空欄に設定データ及び設定文字を記入 <table><tr><th>設定データ</th><th>1文字目</th><th>2文字目</th><th>3文字目</th><th>4文字目</th><th>5文字目</th><th>6文字目</th><th>7文字目</th><th>8文字目</th><th colspan="4">設定文字内容</th></tr><tr><td>D₀</td><td>D₁₁:D₁₂</td><td>D₂₁:D₂₂</td><td>D₃₁:D₃₂</td><td>D₄₁:D₄₂</td><td>D₅₁:D₅₂</td><td>D₆₁:D₆₂</td><td>D₇₁:D₇₂</td><td>D₈₁:D₈₂</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0 不在状態番号5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 不在状態番号6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 不在状態番号7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 不在状態番号8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 不在状態番号9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	設定データ	1文字目	2文字目	3文字目	4文字目	5文字目	6文字目	7文字目	8文字目	設定文字内容				D ₀	D ₁₁ :D ₁₂	D ₂₁ :D ₂₂	D ₃₁ :D ₃₂	D ₄₁ :D ₄₂	D ₅₁ :D ₅₂	D ₆₁ :D ₆₂	D ₇₁ :D ₇₂	D ₈₁ :D ₈₂					0 不在状態番号5													1 不在状態番号6													2 不在状態番号7													3 不在状態番号8													4 不在状態番号9													全桁ブランク
設定データ	1文字目	2文字目	3文字目	4文字目	5文字目	6文字目	7文字目	8文字目	設定文字内容																																																																																				
D ₀	D ₁₁ :D ₁₂	D ₂₁ :D ₂₂	D ₃₁ :D ₃₂	D ₄₁ :D ₄₂	D ₅₁ :D ₅₂	D ₆₁ :D ₆₂	D ₇₁ :D ₇₂	D ₈₁ :D ₈₂																																																																																					
0 不在状態番号5																																																																																													
1 不在状態番号6																																																																																													
2 不在状態番号7																																																																																													
3 不在状態番号8																																																																																													
4 不在状態番号9																																																																																													
* 722 (7-1版~)	[外線への不在転送範囲] <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂ 着信回線の種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂ 着信回線の種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>着信回線の種類</td><td>外線</td><td>外線+内線</td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ 着信回線の種類													D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂ 着信回線の種類													D ₂	0	1	着信回線の種類	外線	外線+内線	0:外線																																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																	
D ₂ 着信回線の種類																																																																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																																	
D ₂ 着信回線の種類																																																																																													
D ₂	0	1																																																																																											
着信回線の種類	外線	外線+内線																																																																																											
* 724	[不在転送の切断処理] <table><tr><td>DD</td><td>00</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>切断処理</td><td>転送継続/ 外線切断</td><td>RECUで 代行録音</td><td>外付け留守番 電話機に転送</td><td>外部音源 (EXU)</td><td>RECU 1-1</td><td>RECU 1-2</td><td>RECU 1-3</td><td>RECU 1-4</td><td>RECU 2-1</td><td>RECU 2-2</td><td>RECU 2-3</td><td>RECU 2-4</td></tr></table>	DD	00	07	08	09	11	12	13	14	21	22	23	24	切断処理	転送継続/ 外線切断	RECUで 代行録音	外付け留守番 電話機に転送	外部音源 (EXU)	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	00:転送継続/外線切断																																																																	
DD	00	07	08	09	11	12	13	14	21	22	23	24																																																																																	
切断処理	転送継続/ 外線切断	RECUで 代行録音	外付け留守番 電話機に転送	外部音源 (EXU)	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4																																																																																	
* 725	[不在転送の切断メッセージ送出時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>切断メッセージ送出時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	切断メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒	1:8秒																																																																																	
D	0	1	2	3																																																																																									
切断メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒																																																																																									
* 727	[PB信号受信端末の収容位置] ※空欄に設定データ(PB信号受信端末の収容位置)を記入 <table><tr><td>D₀ 項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ PB信号受信端末</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁ D ₁ D ₁ PB信号受信端末									000:設定なし																																																																									
D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																					
D ₁ D ₁ D ₁ PB信号受信端末																																																																																													

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																								
* 730 6-1版～	[内線パーク保留の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>内線パーク保留の有無</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	内線パーク保留の有無	なし	あり	0:なし																		
D	0	1																								
内線パーク保留の有無	なし	あり																								
* 731 6-1版～	[内線パーク] ボタンの設定 ※空欄にD ₂ D ₂ のデータ(電話機ボタン位置01～30)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td colspan="3">D₀D₀ 電話機グループ番号</td></tr><tr><td>項番</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号			項番	01	02	03	01				02				03				04				00:設定なし
D ₁ D ₁	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																									
項番	01	02	03																							
01																										
02																										
03																										
04																										
* 732 6-1版～	[内線パーク] ボタン毎の保留種別 ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₁ 保留の種別</td><td colspan="4">D₀D₀ 内線パークボタン項番</td></tr><tr><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td></tr><tr><td>0 グループ内</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 システム共通</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ 保留の種別	D ₀ D ₀ 内線パークボタン項番					01	02	03	04	0 グループ内					1 システム共通					0:グループ内				
D ₁ 保留の種別	D ₀ D ₀ 内線パークボタン項番																									
	01	02	03	04																						
0 グループ内																										
1 システム共通																										
* 733 6-1版～	[保留] ボタン操作での内線パーク保留時の処理 <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>保留ボタンの処理</td><td>グループ内</td><td>システム共通</td></tr></table>	D	0	1	保留ボタンの処理	グループ内	システム共通	0:グループ内																		
D	0	1																								
保留ボタンの処理	グループ内	システム共通																								

電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																										
* 800	[キー押し確認音の有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>確認音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	なし										確認音	1	あり										1:あり						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																	
D ₂	0	なし																																										
確認音	1	あり																																										
* 801	[ハンズフリー対応電話機] ※空欄に設定データ(索線方式:000,1対1固定:収容位置)を記入 <table><tr><td>D₀D₀</td><td>回路番号</td><td>00(全回路)</td><td>01</td><td>02</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>対応電話機</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	回路番号	00(全回路)	01	02	D ₁ D ₁ D ₁	対応電話機				000:索線方式																																
D ₀ D ₀	回路番号	00(全回路)	01	02																																								
D ₁ D ₁ D ₁	対応電話機																																											
* 802	[受話音の高域カット有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>高域カット</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	なし										高域カット	1	あり										0:なし						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																	
D ₂	0	なし																																										
高域カット	1	あり																																										
* 807	[不在時自動ハンズフリー可否] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td></td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>不在時自動</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ハンズフリー</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	不在時自動	0	不可										ハンズフリー	1	可											1:可			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																
D ₂	不在時自動	0	不可																																									
ハンズフリー	1	可																																										
* 810	[時刻表示方法] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示方法</td><td>12時間制</td><td>24時間制</td></tr></table>	D	0	1	表示方法	12時間制	24時間制	0:12時間制																																				
D	0	1																																										
表示方法	12時間制	24時間制																																										
* 812	[外線発信時の通話時間表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	表示	なし	あり	1:あり																																				
D	0	1																																										
表示	なし	あり																																										
* 813	[外線着信時の通話時間表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	表示	なし	あり	0:なし																																				
D	0	1																																										
表示	なし	あり																																										
* 816	[内線番号／名称表示継続時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>表示継続時間</td><td>0秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	表示継続時間	0秒	10秒	15秒	20秒	0:0秒																																
D	0	1	2	3																																								
表示継続時間	0秒	10秒	15秒	20秒																																								
* 817	[待機時の外着音量表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	表示	なし	あり	1:あり																																				
D	0	1																																										
表示	なし	あり																																										
* 818	[LCDバックライトの点灯時間] <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>点灯時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>点灯時間</td><td>15秒</td><td>1分</td><td>2分</td><td>3分</td><td>4分</td><td>5分</td><td>常時消灯</td><td>常時点灯</td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	点灯時間											D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	点灯時間	15秒	1分	2分	3分	4分	5分	常時消灯	常時点灯	0:15秒
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																	
D ₂	点灯時間																																											
D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7																																				
点灯時間	15秒	1分	2分	3分	4分	5分	常時消灯	常時点灯																																				
* 819	[LCDバックライトの通話中継続点灯] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td></td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話中継続点灯</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂	0	なし											通話中継続点灯	1	あり											0:なし			
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置		101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																
D ₂	0	なし																																										
通話中継続点灯	1	あり																																										
* 820 3-1版～	[外線着信音とバックライト色の連動] <table><tr><td>D₀</td><td>着信音</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D₁</td><td>バックライト色</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>バックライト色</td><td>機能なし</td><td>赤色</td><td>黄色</td><td>緑色</td><td>水色</td><td>青色</td><td>紫色</td><td>白色</td></tr></table>	D ₀	着信音	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D ₁	バックライト色										D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	バックライト色	機能なし	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色	0:機能なし		
D ₀	着信音	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																		
D ₁	バックライト色																																											
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7																																				
バックライト色	機能なし	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色																																				
* 821 4-1版～	[センサ着信時のバックライト色] <table><tr><td>D₀</td><td>着信音</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>D₁</td><td>バックライト色</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>バックライト色</td><td>電話機毎</td><td>赤色</td><td>黄色</td><td>緑色</td><td>水色</td><td>青色</td><td>紫色</td><td>白色</td></tr></table>	D ₀	着信音	0	1	2	3	D ₁	バックライト色					D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	バックライト色	電話機毎	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色	0:電話機毎												
D ₀	着信音	0	1	2	3																																							
D ₁	バックライト色																																											
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7																																				
バックライト色	電話機毎	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色																																				
* 822 7-1版～	[相手不明時のLCD表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>表示方法</td><td>「相手が見つかりません」</td><td>「相手不明」</td><td>表示なし</td></tr></table>	D	0	1	2	表示方法	「相手が見つかりません」	「相手不明」	表示なし	0:「相手が見つかりません」																																		
D	0	1	2																																									
表示方法	「相手が見つかりません」	「相手不明」	表示なし																																									

電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																								
* 840	[単独電話機のダイヤル種別設定] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>DP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ダイヤル種別</td><td>1</td><td>PB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	DP						ダイヤル種別	1	PB						1:PB
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	107	108	109	110	111	112																			
D ₂	0	DP																								
ダイヤル種別	1	PB																								
* 841	[単独電話機の内線呼出インター] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>インター</td><td>SIR</td><td>IR</td></tr></table>	D	0	1	インター	SIR	IR	0:SIR																		
D	0	1																								
インター	SIR	IR																								
* 842	[単独電話機のドアホン着信鳴動周期] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ドアホン着信の鳴動周期</td><td>ドアホン着信音</td><td>IR</td></tr></table>	D	0	1	ドアホン着信の鳴動周期	ドアホン着信音	IR	0:ドアホン着信音																		
D	0	1																								
ドアホン着信の鳴動周期	ドアホン着信音	IR																								
* 843	[単独電話機のフッキング処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>フッキング処理</td><td>(外線)フッキング</td><td>フッキング保留</td></tr></table>	D	0	1	フッキング処理	(外線)フッキング	フッキング保留	1:フッキング保留																		
D	0	1																								
フッキング処理	(外線)フッキング	フッキング保留																								
* 844	[DP単独電話機のフッキング機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>DP単独電話機のフッキング</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	D	0	1	DP単独電話機のフッキング	無効	有効	0:無効																		
D	0	1																								
DP単独電話機のフッキング	無効	有効																								
* 845	[PB単独電話機のフッキング機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>PB単独電話機のフッキング</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	D	0	1	PB単独電話機のフッキング	無効	有効	0:無効																		
D	0	1																								
PB単独電話機のフッキング	無効	有効																								
* 846	[フッキング監視時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>監視時間</td><td>約640ms以下</td><td>約896ms以下</td><td>約1152ms以下</td><td>約1408ms以下</td></tr></table>	D	0	1	2	3	監視時間	約640ms以下	約896ms以下	約1152ms以下	約1408ms以下	3:約1408ms以下														
D	0	1	2	3																						
監視時間	約640ms以下	約896ms以下	約1152ms以下	約1408ms以下																						
* 847	[単独電話機のハウラー送出] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>ハウラー送出</td><td>なし</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	ハウラー送出	なし	10秒	20秒	30秒	2:20秒														
D	0	1	2	3																						
ハウラー送出	なし	10秒	20秒	30秒																						
* 848	[PB単独電話機のPBLシーバ開放時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>PBLシーバ開放時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td><td>20秒</td><td>24秒</td><td>28秒</td><td>32秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	PBLシーバ開放時間	4秒	8秒	12秒	16秒	20秒	24秒	28秒	32秒	5:24秒						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																		
PBLシーバ開放時間	4秒	8秒	12秒	16秒	20秒	24秒	28秒	32秒																		
* 849	[PBLシーバ使用時のMFR使用] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>MFR使用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	MFR使用	なし	あり	1:あり																		
D	0	1																								
MFR使用	なし	あり																								
* 850	[留守番電話機の収容位置] <table><tr><td>D D D</td><td></td></tr><tr><td>収容位置</td><td></td></tr></table>	D D D		収容位置		000:なし																				
D D D																										
収容位置																										
* 851	[留守番電話機応答待ち時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>留守番電話機応答待ち時間</td><td>5秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	留守番電話機応答待ち時間	5秒	10秒	15秒	20秒	3:20秒														
D	0	1	2	3																						
留守番電話機応答待ち時間	5秒	10秒	15秒	20秒																						
* 859 6-1版～	[アナログコードレスの一斉呼出可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>呼出可否</td><td>不可</td><td>可(*316のCLSを除く)</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	2	呼出可否	不可	可(*316のCLSを除く)	可	0:不可																
D	0	1	2																							
呼出可否	不可	可(*316のCLSを除く)	可																							

内線ボックスに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																														
* 9140	[内線ボックスとRECUの対応] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂ 使用する</td><td>1</td><td>1CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>留守録CH</td><td>2</td><td>2CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂ 使用する</td><td>1</td><td>1CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>留守録CH</td><td>2</td><td>2CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ 使用する	1	1CH											留守録CH	2	2CH											D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂ 使用する	1	1CH											留守録CH	2	2CH											1:留守録1CH
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																				
D ₂ 使用する	1	1CH																																																																														
留守録CH	2	2CH																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																				
D ₂ 使用する	1	1CH																																																																														
留守録CH	2	2CH																																																																														
* 9141	[内線パスワード] ※空欄に設定番号を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>D₁D₁D₁D₁ パスワード</td><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>D₁D₁D₁D₁ パスワード</td></tr><tr><td>101</td><td></td><td>137</td><td></td></tr><tr><td>102</td><td></td><td>138</td><td></td></tr><tr><td>103</td><td></td><td>139</td><td></td></tr><tr><td>104</td><td></td><td>140</td><td></td></tr><tr><td>105</td><td></td><td>141</td><td></td></tr><tr><td>106</td><td></td><td>142</td><td></td></tr><tr><td>107</td><td></td><td>143</td><td></td></tr><tr><td>108</td><td></td><td>144</td><td></td></tr><tr><td>109</td><td></td><td>145</td><td></td></tr><tr><td>110</td><td></td><td>146</td><td></td></tr><tr><td>111</td><td></td><td>147</td><td></td></tr><tr><td>112</td><td></td><td>148</td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ パスワード	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ パスワード	101		137		102		138		103		139		104		140		105		141		106		142		107		143		108		144		109		145		110		146		111		147		112		148		0000：設定なし																										
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ パスワード	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ パスワード																																																																													
101		137																																																																														
102		138																																																																														
103		139																																																																														
104		140																																																																														
105		141																																																																														
106		142																																																																														
107		143																																																																														
108		144																																																																														
109		145																																																																														
110		146																																																																														
111		147																																																																														
112		148																																																																														
* 9142	[自動録音対象外線] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂	0	なし							自動録音	1	あり							0:なし																																																			
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																								
D ₂	0	なし																																																																														
自動録音	1	あり																																																																														
* 9143	[自動録音対象電話機] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	なし											自動録音	1	あり											D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂	0	なし											自動録音	1	あり											0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																				
D ₂	0	なし																																																																														
自動録音	1	あり																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																				
D ₂	0	なし																																																																														
自動録音	1	あり																																																																														

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																									
* 9200	[ドアホン着信鳴動電話機(昼)] ※空欄にD₂D₂D₂のデ-タ(収容位置)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>項番</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="5">D₀ ド-アホン</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3-1版~)	D ₁ D ₁	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	D ₀ ド-アホン	1	A										2	B										3	C										4	D										5	E										[全ド-アホン] 01-101、02-102、 03-103、04-104、 05~10-000					
D ₁ D ₁	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																
D ₀ ド-アホン	1	A																																																																									
	2	B																																																																									
	3	C																																																																									
	4	D																																																																									
	5	E																																																																									
* 9201	[ドアホン着信鳴動電話機(夜)] ※空欄にD₂D₂D₂のデ-タ(収容位置)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>項番</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="5">D₀ ド-アホン</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3-1版~)	D ₁ D ₁	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	D ₀ ド-アホン	1	A										2	B										3	C										4	D										5	E										[全ド-アホン] 01-101、02-102、 03-103、04-104、 05~10-000					
D ₁ D ₁	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																
D ₀ ド-アホン	1	A																																																																									
	2	B																																																																									
	3	C																																																																									
	4	D																																																																									
	5	E																																																																									
* 9202	[ドアホン着信音の選択] ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₁</td><td>着信音パ-ターン</td><td>0(A)</td><td>1(B)</td><td>2(C)</td><td>3(D)</td></tr><tr><td rowspan="5">D₀ ド-アホン</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3-1版~)	D ₁	着信音パ-ターン	0(A)	1(B)	2(C)	3(D)	D ₀ ド-アホン	1	A				2	B				3	C				4	D				5	E				ド-アホン パ-ターン 1:A - 0:A 2:B - 1:B 3:C - 2:C 4:D - 0:A 5:E - 1:B																																									
D ₁	着信音パ-ターン	0(A)	1(B)	2(C)	3(D)																																																																						
D ₀ ド-アホン	1	A																																																																									
	2	B																																																																									
	3	C																																																																									
	4	D																																																																									
	5	E																																																																									
* 9203	[ドアホン着信鳴動時間] ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₁</td><td>鳴動時間</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td><td>6秒</td><td>7秒</td></tr><tr><td rowspan="5">D₀ ド-アホン</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3-1版~)	D ₁	鳴動時間	1	2	3	4	5	6			2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	D ₀ ド-アホン	1	A						2	B						3	C						4	D						5	E						6:7秒																					
D ₁	鳴動時間	1	2	3	4	5	6																																																																				
		2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒																																																																				
D ₀ ド-アホン	1	A																																																																									
	2	B																																																																									
	3	C																																																																									
	4	D																																																																									
	5	E																																																																									
* 9204	[ドアホン着信応答可能時間] ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₁</td><td>応答可能時間</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td></td><td>20秒</td><td>25秒</td><td>30秒</td><td>35秒</td><td>40秒</td><td>45秒</td><td>50秒</td><td>55秒</td><td>60秒</td></tr><tr><td rowspan="5">D₀ ド-アホン</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3-1版~)	D ₁	応答可能時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9			20秒	25秒	30秒	35秒	40秒	45秒	50秒	55秒	60秒	D ₀ ド-アホン	1	A									2	B									3	C									4	D									5	E									1:20秒
D ₁	応答可能時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																	
		20秒	25秒	30秒	35秒	40秒	45秒	50秒	55秒	60秒																																																																	
D ₀ ド-アホン	1	A																																																																									
	2	B																																																																									
	3	C																																																																									
	4	D																																																																									
	5	E																																																																									
* 9205	[オフフック中のドアホン着信鳴動] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>着信鳴動</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	着信鳴動	なし	あり	0:なし																																																																			
D	0	1																																																																									
着信鳴動	なし	あり																																																																									
* 9206	[ドアホン冒頭音の送出時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>2秒</td><td>4秒</td><td>6秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	2:4秒																																																															
D	0	1	2	3																																																																							
時間	機能なし	2秒	4秒	6秒																																																																							
* 9207	[ドアホン着信の内線着信音による鳴動] ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂ド-アホン</td><td>0ド-アホン着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>着信音種類</td><td>1内線着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112	D ₂ ド-アホン	0ド-アホン着信音											着信音種類	1内線着信音											0:ド-アホン着信音																																					
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	109	110	111	112																																																																
D ₂ ド-アホン	0ド-アホン着信音																																																																										
着信音種類	1内線着信音																																																																										
* 9208	[ドアホン種別] ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>ド-アホン</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>D₁</td><td>0一般ド-アホン</td><td></td><td></td></tr><tr><td>種別</td><td>1テレビド-アホン</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	1	2	3	ド-アホン	A	B	C	D ₁	0一般ド-アホン			種別	1テレビド-アホン			0:一般ド-アホン																																																									
D ₀	1	2	3																																																																								
ド-アホン	A	B	C																																																																								
D ₁	0一般ド-アホン																																																																										
種別	1テレビド-アホン																																																																										
* 9209	[ドアホン待機中状態] ※空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>ド-アホン</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>D₁</td><td>0ランプ消灯</td><td></td><td></td></tr><tr><td>状態</td><td>1ランプ点灯</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	1	2	3	ド-アホン	A	B	C	D ₁	0ランプ消灯			状態	1ランプ点灯			0:ランプ消灯																																																									
D ₀	1	2	3																																																																								
ド-アホン	A	B	C																																																																								
D ₁	0ランプ消灯																																																																										
状態	1ランプ点灯																																																																										

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																
* 9210 (7-1版～)	[ドアホン着信転送先] ※空欄に転送先電話番号を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>D₁</td><td colspan="10">D₂…D₂</td></tr><tr><td>ト・アホン</td><td>項番</td><td colspan="10">転送先電話番号</td></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">ト・アホンA</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">ト・アホンB</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">ト・アホンC</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">ト・アホンD</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">ト・アホンE</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	D ₁	D ₂ …D ₂										ト・アホン	項番	転送先電話番号										1	ト・アホンA	1											2											2	ト・アホンB	1											2											3	ト・アホンC	1											2											4	ト・アホンD	1											2											5	ト・アホンE	1											2											設定なし
D ₀	D ₁	D ₂ …D ₂																																																																																																																																																
ト・アホン	項番	転送先電話番号																																																																																																																																																
1	ト・アホンA	1																																																																																																																																																
		2																																																																																																																																																
2	ト・アホンB	1																																																																																																																																																
		2																																																																																																																																																
3	ト・アホンC	1																																																																																																																																																
		2																																																																																																																																																
4	ト・アホンD	1																																																																																																																																																
		2																																																																																																																																																
5	ト・アホンE	1																																																																																																																																																
		2																																																																																																																																																
* 9211 (7-1版～)	[ドアホン着信転送用の外線自動発信特番] ※空欄該当部分に外線自動発信特番 (0～9、00～99) を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>ト・アホン</td><td>ト・アホンA</td><td>ト・アホンB</td><td>ト・アホンC</td><td>ト・アホンD</td><td>ト・アホンE</td></tr><tr><td rowspan="2">D₁</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>項番 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	1	2	3	4	5	ト・アホン	ト・アホンA	ト・アホンB	ト・アホンC	ト・アホンD	ト・アホンE	D ₁	1						項番 2						0																																																																																																																							
D ₀	1	2	3	4	5																																																																																																																																													
ト・アホン	ト・アホンA	ト・アホンB	ト・アホンC	ト・アホンD	ト・アホンE																																																																																																																																													
D ₁	1																																																																																																																																																	
	項番 2																																																																																																																																																	
* 9212 (7-1版～)	[ドアホン着信転送時の外線送話ゲイン] <table><tr><td rowspan="2">D₀ \ D₁</td><td colspan="8">送話ゲイン</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1 ト・アホンA</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小</td></tr><tr><td>2 ト・アホンB</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小</td></tr><tr><td>3 ト・アホンC</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小</td></tr><tr><td>4 ト・アホンD</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小</td></tr><tr><td>5 ト・アホンE</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小</td></tr></table>	D ₀ \ D ₁	送話ゲイン								0	1	2	3	4	5	6	7	1 ト・アホンA	標準	大	←		標準			小	2 ト・アホンB	標準	大	←		標準			小	3 ト・アホンC	標準	大	←		標準			小	4 ト・アホンD	標準	大	←		標準			小	5 ト・アホンE	標準	大	←		標準			小	0:標準																																																																																		
D ₀ \ D ₁	送話ゲイン																																																																																																																																																	
	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																										
1 ト・アホンA	標準	大	←		標準			小																																																																																																																																										
2 ト・アホンB	標準	大	←		標準			小																																																																																																																																										
3 ト・アホンC	標準	大	←		標準			小																																																																																																																																										
4 ト・アホンD	標準	大	←		標準			小																																																																																																																																										
5 ト・アホンE	標準	大	←		標準			小																																																																																																																																										
* 9213 (7-1版～)	[ドアホン着信転送時の外線受話ゲイン] <table><tr><td rowspan="2">D₀ \ D₁</td><td colspan="8">受話ゲイン</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1 ト・アホンA</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小</td></tr><tr><td>2 ト・アホンB</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小</td></tr><tr><td>3 ト・アホンC</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小</td></tr><tr><td>4 ト・アホンD</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小</td></tr><tr><td>5 ト・アホンE</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小</td></tr></table>	D ₀ \ D ₁	受話ゲイン								0	1	2	3	4	5	6	7	1 ト・アホンA	標準	大	←		標準			小	2 ト・アホンB	標準	大	←		標準			小	3 ト・アホンC	標準	大	←		標準			小	4 ト・アホンD	標準	大	←		標準			小	5 ト・アホンE	標準	大	←		標準			小	0:標準																																																																																		
D ₀ \ D ₁	受話ゲイン																																																																																																																																																	
	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																										
1 ト・アホンA	標準	大	←		標準			小																																																																																																																																										
2 ト・アホンB	標準	大	←		標準			小																																																																																																																																										
3 ト・アホンC	標準	大	←		標準			小																																																																																																																																										
4 ト・アホンD	標準	大	←		標準			小																																																																																																																																										
5 ト・アホンE	標準	大	←		標準			小																																																																																																																																										
* 9214 (7-1版～)	[ドアホン着信転送時のアナログ外線送話補正ゲイン] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>送話補正ゲイン</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td>小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	送話補正ゲイン	標準	大	←		標準				小	0:標準																																																																																																																												
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																									
送話補正ゲイン	標準	大	←		標準				小																																																																																																																																									
* 9215 (7-1版～)	[ドアホン着信転送時のアナログ外線受話補正ゲイン] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>受話補正ゲイン</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td>小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	受話補正ゲイン	標準	大	←		標準				小	0:標準																																																																																																																												
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																									
受話補正ゲイン	標準	大	←		標準				小																																																																																																																																									
* 9217	[BGM外部スピーカ出力の設定] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>BGM出力</td><td>出力なし</td><td>出力あり</td></tr></table>	D	0	1	BGM出力	出力なし	出力あり	0:出力なし																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																
BGM出力	出力なし	出力あり																																																																																																																																																
* 9218	[外部スピーカ呼出の冒頭音送出までの時間] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>冒頭音送出までの時間</td><td>1秒</td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td><td>6秒</td><td>7秒</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	冒頭音送出までの時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	1:1秒																																																																																																																																
D	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																											
冒頭音送出までの時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒																																																																																																																																											
* 9219	[外部スピーカ呼出の冒頭音選択] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>冒頭音</td><td>なし</td><td>500Hz断続音</td><td>1kHz断続音</td><td>500Hz連続音</td><td>1kHz連続音</td><td>EXU</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音	EXU	5:EXU																																																																																																																																		
D	0	1	2	3	4	5																																																																																																																																												
冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音	EXU																																																																																																																																												
* 9222	[外部スピーカ、高音量ベルの鳴動対象電話機収容位置] ※空欄に対象電話機の収容位置を記入 (設定なしは000) <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>鳴動機器</td><td>外部スピーカ</td><td>高音量ベル1</td><td>高音量ベル2</td><td>高音量ベル3</td><td>高音量ベル4</td></tr><tr><td>D₁D₂D₃ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	4	鳴動機器	外部スピーカ	高音量ベル1	高音量ベル2	高音量ベル3	高音量ベル4	D ₁ D ₂ D ₃ 収容位置						000:設定なし																																																																																																																														
D ₀	0	1	2	3	4																																																																																																																																													
鳴動機器	外部スピーカ	高音量ベル1	高音量ベル2	高音量ベル3	高音量ベル4																																																																																																																																													
D ₁ D ₂ D ₃ 収容位置																																																																																																																																																		
* 9223	[外部スピーカ、高音量ベルの鳴動範囲] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>鳴動機器</td><td>外部スピーカ</td><td>高音量ベル1</td><td>高音量ベル2</td><td>高音量ベル3</td><td>高音量ベル4</td></tr><tr><td rowspan="2">D₁</td><td>0 外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動範囲 1 内線+外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	4	鳴動機器	外部スピーカ	高音量ベル1	高音量ベル2	高音量ベル3	高音量ベル4	D ₁	0 外線					鳴動範囲 1 内線+外線					0:外線																																																																																																																									
D ₀	0	1	2	3	4																																																																																																																																													
鳴動機器	外部スピーカ	高音量ベル1	高音量ベル2	高音量ベル3	高音量ベル4																																																																																																																																													
D ₁	0 外線																																																																																																																																																	
	鳴動範囲 1 内線+外線																																																																																																																																																	

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																	
* 9224	[外部スピーカの鳴動音の選択] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>外部スピーカ鳴動音</td><td>A</td><td>B</td><td>保留音</td><td>外部音源 (EXU)</td></tr></table> A:880Hz/30Hz変調音 B:850Hz/16Hz変調音	D	0	1	2	3	外部スピーカ鳴動音	A	B	保留音	外部音源 (EXU)	0:A																							
D	0	1	2	3																															
外部スピーカ鳴動音	A	B	保留音	外部音源 (EXU)																															
* 9225	[センサ着信不応答時のリトライ間隔] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>リトライ間隔</td><td>1分</td><td>2分</td><td>3分</td><td>4分</td><td>5分</td><td>6分</td><td>7分</td><td>8分</td><td>9分</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	リトライ間隔	1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分	8分	9分	1:1分													
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9																										
リトライ間隔	1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分	8分	9分																										
* 9226	[センサ検出の夜間切替連動] ※空欄にテナント番号 (0:連動なし, 01~07) を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号 (入力端子)</td><td>センサ0 (夜間切替)</td><td>センサ1 (ト⁺アホンC)</td><td>センサ2 (ト⁺アホンB)</td><td>センサ3 (ト⁺アホンA)</td></tr><tr><td>D₁D₁ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト ⁺ アホンC)	センサ2 (ト ⁺ アホンB)	センサ3 (ト ⁺ アホンA)	D ₁ D ₁ テナント番号					0:連動なし																		
D ₀	0	1	2	3																															
センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト ⁺ アホンC)	センサ2 (ト ⁺ アホンB)	センサ3 (ト ⁺ アホンA)																															
D ₁ D ₁ テナント番号																																			
* 9227	[センサ夜間連動時のセンサ遅延タイマ] <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号 (入力端子)</td><td>センサ0 (夜間切替)</td><td>センサ1 (ト⁺アホンC)</td><td>センサ2 (ト⁺アホンB)</td><td>センサ3 (ト⁺アホンA)</td></tr><tr><td>D₁ 遅延タイマ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>遅延タイマ</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>1分</td><td>2分</td><td>4分</td><td>なし</td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト ⁺ アホンC)	センサ2 (ト ⁺ アホンB)	センサ3 (ト ⁺ アホンA)	D ₁ 遅延タイマ					D ₁	0	1	2	3	4	5	6	遅延タイマ	10秒	20秒	30秒	1分	2分	4分	なし	0:10秒		
D ₀	0	1	2	3																															
センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト ⁺ アホンC)	センサ2 (ト ⁺ アホンB)	センサ3 (ト ⁺ アホンA)																															
D ₁ 遅延タイマ																																			
D ₁	0	1	2	3	4	5	6																												
遅延タイマ	10秒	20秒	30秒	1分	2分	4分	なし																												
* 9228	[センサ毎の不在時自動ハンズフリー連動電話機] ※空欄に連動電話機の収容位置 (101~106、109~112、連動なしは000) を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号 (入力端子)</td><td>センサ0 (夜間切替)</td><td>センサ1 (ト⁺アホンC)</td><td>センサ2 (ト⁺アホンB)</td><td>センサ3 (ト⁺アホンA)</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト ⁺ アホンC)	センサ2 (ト ⁺ アホンB)	センサ3 (ト ⁺ アホンA)	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置					000:連動なし																		
D ₀	0	1	2	3																															
センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト ⁺ アホンC)	センサ2 (ト ⁺ アホンB)	センサ3 (ト ⁺ アホンA)																															
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																																			
* 9229 6-1版~	[センサ夜間連動時のセンサ遅延タイマ (発信時)] <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号 (入力端子)</td><td>センサ0 (夜間切替)</td><td>センサ1 (ト⁺アホンC)</td><td>センサ2 (ト⁺アホンB)</td><td>センサ3 (ト⁺アホンA)</td></tr><tr><td>D₁ 遅延タイマ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>遅延タイマ</td><td>* 9227と共通</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>なし</td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト ⁺ アホンC)	センサ2 (ト ⁺ アホンB)	センサ3 (ト ⁺ アホンA)	D ₁ 遅延タイマ					D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	遅延タイマ	* 9227と共通	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	なし	0:* 9227と共通
D ₀	0	1	2	3																															
センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト ⁺ アホンC)	センサ2 (ト ⁺ アホンB)	センサ3 (ト ⁺ アホンA)																															
D ₁ 遅延タイマ																																			
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7																											
遅延タイマ	* 9227と共通	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	なし																											
* 9230	[リモコン端子の使用種別] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀ リモコン番号</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="5">D₁ 種別</td><td>0 リモコン (外線リモート操作不可、自動戻りなし)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 リモコン (外線リモート操作不可、自動戻りあり)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 リモコン (外線リモート操作可、自動戻りなし)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 外部音源起動端子</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 高音量ヘル</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>5 ケルプ[®]呼出</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ リモコン番号	1	2	3	4	D ₁ 種別	0 リモコン (外線リモート操作不可、自動戻りなし)				1 リモコン (外線リモート操作不可、自動戻りあり)				2 リモコン (外線リモート操作可、自動戻りなし)				3 外部音源起動端子				4 高音量ヘル					5 ケルプ [®] 呼出				[リモコン1~4] 0:リモコン (外線リモート 操作不可、 自動戻り なし)		
D ₀ リモコン番号	1	2	3	4																															
D ₁ 種別	0 リモコン (外線リモート操作不可、自動戻りなし)																																		
	1 リモコン (外線リモート操作不可、自動戻りあり)																																		
	2 リモコン (外線リモート操作可、自動戻りなし)																																		
	3 外部音源起動端子																																		
	4 高音量ヘル																																		
	5 ケルプ [®] 呼出																																		
* 9231	[センサの設定] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号 (入力端子)</td><td>センサ0 (夜間切替)</td><td>センサ1 (ト⁺アホンC)</td><td>センサ2 (ト⁺アホンB)</td><td>センサ3 (ト⁺アホンA)</td></tr><tr><td rowspan="3">D₁ 用途</td><td>0 通常</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 センサ入力</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 センサリセット</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト ⁺ アホンC)	センサ2 (ト ⁺ アホンB)	センサ3 (ト ⁺ アホンA)	D ₁ 用途	0 通常				1 センサ入力				2 センサリセット				0:通常										
D ₀	0	1	2	3																															
センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト ⁺ アホンC)	センサ2 (ト ⁺ アホンB)	センサ3 (ト ⁺ アホンA)																															
D ₁ 用途	0 通常																																		
	1 センサ入力																																		
	2 センサリセット																																		
* 9232	[センサの起動条件] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号 (入力端子)</td><td>センサ0 (夜間切替)</td><td>センサ1 (ト⁺アホンC)</td><td>センサ2 (ト⁺アホンB)</td><td>センサ3 (ト⁺アホンA)</td></tr><tr><td rowspan="2">D₁ 起動条件</td><td>0 ショート</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 オープン</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト ⁺ アホンC)	センサ2 (ト ⁺ アホンB)	センサ3 (ト ⁺ アホンA)	D ₁ 起動条件	0 ショート				1 オープン				0:ショート														
D ₀	0	1	2	3																															
センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト ⁺ アホンC)	センサ2 (ト ⁺ アホンB)	センサ3 (ト ⁺ アホンA)																															
D ₁ 起動条件	0 ショート																																		
	1 オープン																																		

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ										初期値	
* 9233	[センサ検出時の鳴動電話機]										[項番1～3] 設定なし [項番4～6] 000:設定なし	
	※空欄に電話番号(外線の場合)または電話機収容位置(内線の場合)を記入											
	D ₀ センサ番号 (入力端子)	D ₁ 項番	D ₂ …D ₂ 鳴動電話機									
	0 センサ0 (夜間切替)	1(外線)										
		2(外線)										
		3(外線)										
		4(内線)										
		5(内線)										
		6(内線)										
	1 センサ1 (ト [*] アホンC)	1(外線)										
		2(外線)										
		3(外線)										
		4(内線)										
		5(内線)										
		6(内線)										
	2 センサ2 (ト [*] アホンB)	1(外線)										
		2(外線)										
		3(外線)										
		4(内線)										
		5(内線)										
		6(内線)										
	3 センサ3 (ト [*] アホンA)	1(外線)										
		2(外線)										
		3(外線)										
		4(内線)										
		5(内線)										
		6(内線)										
* 9234	[センサ着信時の鳴動音]										0:着信警報音	
	D ₀ センサ番号(入力端子)	0 センサ0(夜間切替)	1 センサ1(ト [*] アホンC)	2 センサ2(ト [*] アホンB)	3 センサ3(ト [*] アホンA)							
	D ₁ 鳴動音											
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
	D ₁	鳴動音										
	0	着信警報音										
	1	外線着信音1: 800Hz/1067Hz										
	2	外線着信音2: 2000Hz/1600Hz										
	3	外線着信音3: 500Hz/666Hz										
	4	外線着信音4: 2667Hz/2286Hz										
	5	外線着信音5: ｽﾛｯﾄﾞ ｲ1										
	6	外線着信音6: ｽﾛｯﾄﾞ ｲ2										
	7	外線着信音7: ｽﾛｯﾄﾞ ｲ3										
	8	外線着信音8: ｽﾛｯﾄﾞ ｲ4										
	9	内線着信音										
* 9235	[センサ着信通知時のメッセージ]										10:RECU1固定 メッセージ	
	D ₀ センサ番号(入力端子)	0 センサ0(夜間切替)	1 センサ1(ト [*] アホンC)	2 センサ2(ト [*] アホンB)	3 センサ3(ト [*] アホンA)							
	D ₁ D ₁ 通知時のメッセージ											
	※空欄に設定データ(下表参照)を記入											
	D ₁ D ₁	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24
	通知時の メッセージ	外部音源 (EXU)	RECU1 固定メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4
	* 9236	[センサ/ドアホンのリモコン連動] ※空欄該当部分をマーク										0:リモコン連動なし
		D ₀ センサ番号(入力端子)	0 センサ0(夜間切替)	1 センサ1(ト [*] アホンC)	2 センサ2(ト [*] アホンB)	3 センサ3(ト [*] アホンA)						
D ₁ 対象 リモコン		0 リモコン連動なし										
		1 リモコン1										
		2 リモコン2										
		3 リモコン3										
		4 リモコン4										

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																							
* 9237	[センサ着信外線通知発信用の外線自動発信特番] ※空欄該当部分に外線発信特番 (0～9、00～99) を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号 (入力端子)</td><td>センサ0 (夜間切替)</td><td>センサ1 (ト[*]アホンC)</td><td>センサ2 (ト[*]アホンB)</td><td>センサ3 (ト[*]アホンA)</td></tr><tr><td>D₁</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>項番</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト [*] アホンC)	センサ2 (ト [*] アホンB)	センサ3 (ト [*] アホンA)	D ₁	1				項番	2					3				0														
D ₀	0	1	2	3																																					
センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト [*] アホンC)	センサ2 (ト [*] アホンB)	センサ3 (ト [*] アホンA)																																					
D ₁	1																																								
項番	2																																								
	3																																								
* 9238	[センサ着信時の通知メッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号 (入力端子)</td><td>センサ0 (夜間切替)</td><td>センサ1 (ト[*]アホンC)</td><td>センサ2 (ト[*]アホンB)</td><td>センサ3 (ト[*]アホンA)</td></tr><tr><td>D₁ メッセージ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ (下表参照) を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>メッセージ送出時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト [*] アホンC)	センサ2 (ト [*] アホンB)	センサ3 (ト [*] アホンA)	D ₁ メッセージ送出時間					D ₁	0	1	2	3	メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒	1:8秒														
D ₀	0	1	2	3																																					
センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト [*] アホンC)	センサ2 (ト [*] アホンB)	センサ3 (ト [*] アホンA)																																					
D ₁ メッセージ送出時間																																									
D ₁	0	1	2	3																																					
メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒																																					
* 9239	[センサ着信時の鳴動時間] <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号 (入力端子)</td><td>センサ0 (夜間切替)</td><td>センサ1 (ト[*]アホンC)</td><td>センサ2 (ト[*]アホンB)</td><td>センサ3 (ト[*]アホンA)</td></tr><tr><td>D₁ 鳴動時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ (下表参照) を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>鳴動時間</td><td>30秒</td><td>60秒</td><td>120秒</td><td>5秒</td></tr></table> 4-1版～	D ₀	0	1	2	3	センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト [*] アホンC)	センサ2 (ト [*] アホンB)	センサ3 (ト [*] アホンA)	D ₁ 鳴動時間					D ₁	0	1	2	3	鳴動時間	30秒	60秒	120秒	5秒	1:60秒														
D ₀	0	1	2	3																																					
センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト [*] アホンC)	センサ2 (ト [*] アホンB)	センサ3 (ト [*] アホンA)																																					
D ₁ 鳴動時間																																									
D ₁	0	1	2	3																																					
鳴動時間	30秒	60秒	120秒	5秒																																					
* 9242	[CTI出力データ選択] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>出力データ選択</td><td>ネーム・ディスプレイ情報</td><td>ホイスワフ[*]の転送元番号</td></tr></table>	D	0	1	出力データ選択	ネーム・ディスプレイ情報	ホイスワフ [*] の転送元番号	0:ネーム・ディスプレイ情報																																	
D	0	1																																							
出力データ選択	ネーム・ディスプレイ情報	ホイスワフ [*] の転送元番号																																							
* 9243 6-1版～	[センサ着信時の音声メッセージ着信] <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号 (入力端子)</td><td>センサ0 (夜間切替)</td><td>センサ1 (ト[*]アホンC)</td><td>センサ2 (ト[*]アホンB)</td><td>センサ3 (ト[*]アホンA)</td></tr><tr><td>D₁D₁ 着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ (下表参照) を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>着信音</td><td>着信音 (* 9234)</td><td>RECU1 固定メッセージ</td><td>RECU 1-1</td><td>RECU 1-2</td><td>RECU 1-3</td><td>RECU 1-4</td><td>RECU2 固定メッセージ</td><td>RECU 2-1</td><td>RECU 2-2</td><td>RECU 2-3</td><td>RECU 2-4</td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト [*] アホンC)	センサ2 (ト [*] アホンB)	センサ3 (ト [*] アホンA)	D ₁ D ₁ 着信音					D ₁ D ₁	00	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	着信音	着信音 (* 9234)	RECU1 固定メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	00:着信音 (* 9234)
D ₀	0	1	2	3																																					
センサ番号 (入力端子)	センサ0 (夜間切替)	センサ1 (ト [*] アホンC)	センサ2 (ト [*] アホンB)	センサ3 (ト [*] アホンA)																																					
D ₁ D ₁ 着信音																																									
D ₁ D ₁	00	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24																														
着信音	着信音 (* 9234)	RECU1 固定メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4																														

その他のコマンド

コマンド	データ			初期値																				
* 9251	[BGM機能の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>BGM機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>			D	0	1	BGM機能	なし	あり	0:なし														
D	0	1																						
BGM機能	なし	あり																						
* 9271	[複数外線のメッセージ送出タイミング] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>メッセージ送出タイミング</td><td>同時</td><td>順次</td></tr></table>			D	0	1	メッセージ送出タイミング	同時	順次	0:同時														
D	0	1																						
メッセージ送出タイミング	同時	順次																						
* 9272	[設定完了アナウンスの有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td rowspan="4">D₀ アナウンス有無</td><td>0</td><td>なし</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり (リモート操作時)</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>あり (リモート操作時+特番操作時)</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>あり (リモート操作時+特番操作時+ホタン操作時)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">D₁ 使用するRECU</td><td>1</td><td>RECU1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>RECU2</td><td></td></tr></table>			D ₀ アナウンス有無	0	なし		1	あり (リモート操作時)		2	あり (リモート操作時+特番操作時)		3	あり (リモート操作時+特番操作時+ホタン操作時)		D ₁ 使用するRECU	1	RECU1		2	RECU2		0, 1:なし, RECU1 ~4-1版 ----- 1, 1:あり (リモート操作時), RECU1 6-1版~ ----- 3, 1:あり (リモート操作時+特番操作時+ホタン操作時), RECU1 7-1版~
D ₀ アナウンス有無	0	なし																						
	1	あり (リモート操作時)																						
	2	あり (リモート操作時+特番操作時)																						
	3	あり (リモート操作時+特番操作時+ホタン操作時)																						
D ₁ 使用するRECU	1	RECU1																						
	2	RECU2																						

ISDNに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																												
* 9281	[発サブアドレス送出の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>発サブアドレス送出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	発サブアドレス送出	なし	あり	0:なし																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																												
発サブアドレス送出	なし	あり																																																																																																																																												
* 9282	[着番号チェックの有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>着番号チェック</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	着番号チェック	なし	あり	0:なし																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																												
着番号チェック	なし	あり																																																																																																																																												
* 9283	[着サブアドレスチェックの有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>着サブアドレスチェック</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	着サブアドレスチェック	なし	あり	1:あり																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																												
着サブアドレスチェック	なし	あり																																																																																																																																												
* 9284	[発番号／着番号の設定] ※D ₂ :空欄該当部分をマーク、D ₃ …D ₃ :空欄に電話番号を記入 <table><tr><td>D₀D₀</td><td>D₂ 発番号通知有無</td><td colspan="12">D₃…D₃</td></tr><tr><td>外線番号</td><td>0 なし 1 あり</td><td colspan="12">発番号/着番号</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	D ₂ 発番号通知有無	D ₃ …D ₃												外線番号	0 なし 1 あり	発番号/着番号												01														02														03														04														05														06														07														08														1:番号通知あり 番号設定なし
D ₀ D ₀	D ₂ 発番号通知有無	D ₃ …D ₃																																																																																																																																												
外線番号	0 なし 1 あり	発番号/着番号																																																																																																																																												
01																																																																																																																																														
02																																																																																																																																														
03																																																																																																																																														
04																																																																																																																																														
05																																																																																																																																														
06																																																																																																																																														
07																																																																																																																																														
08																																																																																																																																														
* 9285	[短縮ダイヤル発信時のダイヤルスタートタイミング] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ダイヤルスタートタイミング</td><td>操作後すぐにスタート</td><td>一定時間後にスタート</td></tr></table>	D	0	1	ダイヤルスタートタイミング	操作後すぐにスタート	一定時間後にスタート	0:操作後すぐにスタート																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																												
ダイヤルスタートタイミング	操作後すぐにスタート	一定時間後にスタート																																																																																																																																												
* 9286	[桁間タイマ] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>桁間タイマ(秒)</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	桁間タイマ(秒)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4:4秒																																																																																																																								
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																					
桁間タイマ(秒)	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																					
* 9287	[ISDN端末種別] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0 電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>端末種別</td><td>1 モデム</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3 G2/G3FAX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0 電話													端末種別	1 モデム														3 G2/G3FAX													[収容位置107, 108] 1:モデム [他収容位置] 0:電話																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																	
D ₂	0 電話																																																																																																																																													
端末種別	1 モデム																																																																																																																																													
	3 G2/G3FAX																																																																																																																																													
* 9288	[[#] ダイヤルスタートの可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>[#]ダイヤルスタート</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	[#]ダイヤルスタート	なし	あり	1:あり																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																												
[#]ダイヤルスタート	なし	あり																																																																																																																																												
* 9289	[着番号受信時のダイヤルイン着信可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ダイヤルイン可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	ダイヤルイン可否	不可	可	1:可																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																												
ダイヤルイン可否	不可	可																																																																																																																																												
* 9290	[グローバル着信受付可否] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>グローバル着信受付</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₂	0 なし									グローバル着信受付	1 あり									1:あり																																																																																																														
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																																																																					
D ₂	0 なし																																																																																																																																													
グローバル着信受付	1 あり																																																																																																																																													
* 9291	[DILIN番号毎の発番号通知有無] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号通知有無</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>発番号通知有無</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂	0 なし													発番号通知有無	1 あり													D ₀ D ₀	DILIN番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0 なし													発番号通知有無	1 あり													1:あり																																																								
D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																	
D ₂	0 なし																																																																																																																																													
発番号通知有無	1 あり																																																																																																																																													
D ₀ D ₀	DILIN番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																	
D ₂	0 なし																																																																																																																																													
発番号通知有無	1 あり																																																																																																																																													
* 9292	[インターネット使用中表示の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>インターネット使用中表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	インターネット使用中表示	なし	あり	0:なし																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																												
インターネット使用中表示	なし	あり																																																																																																																																												
* 9294	[ISDNダイヤルイン着信電話機なし時の動作] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>動作</td><td>着信</td><td>切断</td></tr></table>	D	0	1	動作	着信	切断	0:着信																																																																																																																																						
D	0	1																																																																																																																																												
動作	着信	切断																																																																																																																																												

課金に関するコマンド

コマンド

データ

初期値

* 9300

[設置局番号の設定] ※空欄に先頭の0を除いた番号を記入

D D D D D

設置局番号

00000:設定なし

* 9301

[課金グループの設定] ※空欄に課金グループ番号 (00～03) を記入

D₀D₀D₀ 電話機収容位置

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

D₂D₂ グループ番号

D₀D₀D₀ 仮想収容位置

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

D₂D₂ グループ番号

00:グループ 00

* 9302

[外線別料金管理の設定] ※空欄該当部分をマーク

D₀D₀ 外線番号

01

02

03

04

05

06

07

08

D₂

0

なし

料金管理

1

あり

1:あり

* 9303

[国内の単位通話料金] ※空欄に単位料金D₂D₂ (00:なし、01:1円～99:99円) を記入

D₁

1

2

3

通話区分

市内

県内市外

県間市外

D₂D₂ 単位料金

1, 09:市内9円
2, 10:県内市外 10円
3, 10:県間市外 10円

* 9306

[課金から削除するプレダイヤル] ※空欄に削除するプレダイヤルを記入

D₀

D₁ (D₁D₁D₁)

項番

削除するプレダイヤル

1

2

3

4

D₀

D₁ (D₁D₁D₁)

項番

削除するプレダイヤル

5

6

7

8

項番1=184
項番2=186
項番3～8=設定なし

* 9307

[タイミングリバース対象外線種別とタイミングリバース開始までの時間]

D₀

0

1

2

外線種別

特定番号

PBX

NTT、PBX、CES

D₁D₁

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

時間

機能なし

2秒

4秒

6秒

8秒

10秒

12秒

14秒

16秒

18秒

20秒

22秒

24秒

26秒

28秒

30秒

0, 00:特定番号, 機能なし

* 9308

[強制タイミングリバースのダイヤル設定]

D₀D₀

D₁…D₁

項番

ダイヤル

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

項番01:104
項番02:0120
項番03:0800
項番04～16:設定なし

課金に関するコマンド

コマンド	データ										初期値	
* 9309	[割引料金適用日] ※空欄に適用月日を記入										項番01=01, 01, 0 項番02=01, 02, 1 項番03=01, 03, 1 項番04=02, 11, 0 項番05=04, 29, 0 項番06=05, 03, 0 項番07=05, 04, 0 項番08=05, 05, 0 項番09=11, 03, 0 項番10=11, 23, 0 項番11=12, 23, 0 項番12～20= 設定なし	
	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ 月	D ₂ D ₂ 日	D ₃ 祝日/平日 0 1		D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ 月	D ₂ D ₂ 日	D ₃ 祝日/平日 0 1			
	01	:	:	祝日	平日	11	:	:	祝日	平日		
	02	:	:	祝日	平日	12	:	:	祝日	平日		
	03	:	:	祝日	平日	13	:	:	祝日	平日		
	04	:	:	祝日	平日	14	:	:	祝日	平日		
	05	:	:	祝日	平日	15	:	:	祝日	平日		
	06	:	:	祝日	平日	16	:	:	祝日	平日		
	07	:	:	祝日	平日	17	:	:	祝日	平日		
	08	:	:	祝日	平日	18	:	:	祝日	平日		
	09	:	:	祝日	平日	19	:	:	祝日	平日		
	10	:	:	祝日	平日	20	:	:	祝日	平日		
* 9312	[予算オーバー発信規制のサービスクラス]										0:機能なし	
	D			0	1	2	3	4	5	6	7	
	予算オーバー後のサービスクラス			機能なし	B	C	D	E	F	G	電話機毎	
* 9313	[待機時の予算使用率表示機能]										0:なし	
	D	0	1									
	表示	なし	あり									
* 9314	[超過料金アラームの有無と料金設定] ※空欄に設定データ(0001～9999)を記入										0000:機能なし	
	D D D D		0000									
	超過料金		機能なし		円							
* 9315	[国内通話の課金基本秒数] ※空欄にD ₃ D ₃ D ₃ のデータ(秒数の2倍)を記入										下表による	
	D ₂ 時間帯			1:昼	2:夜	3:深夜	D ₂ 時間帯			1:昼	2:夜	3:深夜
	D ₁ D ₁ 距離区分	01	市内				D ₁ D ₁ 距離区分	08	隣接			
		02	隣接					09	県 20～			
		03	県 20～					10	間 30～			
		04	内 30～					11	市 60～			
		05	市 60～					12	外 100～			
		06	外 100～					13	170～			
		07	170～									
	[距離区分と初期値]											
	距離区分	距離(km)	初期値				距離区分	距離(km)	初期値			
			昼	夜	深夜					昼	夜	深夜
	市内	01	—	360	360	480	県内市外	08	隣接～20	180	180	240
		02	隣接～20	180	180	240		09	20～30	120	120	150
	県内市外	03	20～30	120	150	180		10	30～60	090	120	150
		04	30～60	120	150	180		11	60～100	060	090	120
		05	60～100	090	120	180		12	100～170	045	052	090
		06	100～170	090	120	180		13	170～	045	052	090
		07	170～	090	120	180						

課金に関するコマンド

コマンド	データ																								初期値	
* 9316	[定額課金/簡易トランスレータのダイヤルと一通話の使用料金] ※空欄に固定料金およびダイヤルの設定データを記入																								項番01=000, 177 項番02=000, 117 項番03=000, 0120 項番04=000, 0800 項番05~64= 000:設定なし	
	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 1通話に おける 固定料金	D ₂ ...D ₂ ダイヤル												D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 1通話に おける 固定料金	D ₂ ...D ₂ ダイヤル									
	01														33											
	02														34											
	03														35											
	04														36											
	05														37											
	06														38											
	07														39											
	08														40											
	09														41											
	10														42											
	11														43											
	12														44											
	13														45											
	14														46											
	15														47											
	16														48											
	17														49											
	18														50											
	19														51											
	20														52											
	21														53											
	22														54											
	23														55											
	24														56											
	25														57											
	26														58											
	27														59											
	28														60											
	29														61											
	30														62											
	31														63											
	32														64											
* 9317	[簡易トランスレータの課金基本秒数] ※空欄にD ₂ D ₂ D ₂ のデータ(秒数の2倍)を記入																								項番01=1,360、 2,360、 3,480 項番02=1,360、 2,360、 3,480 項番03~64= 000:設定なし	
	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯			D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯			D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯			D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯			D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯			D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯				
		1:昼	2:夜	3:深夜		1:昼	2:夜	3:深夜		1:昼	2:夜	3:深夜		1:昼	2:夜	3:深夜		1:昼	2:夜	3:深夜		1:昼	2:夜	3:深夜		
	01				17				33				49													
	02				18				34				50													
	03				19				35				51													
	04				20				36				52													
	05				21				37				53													
	06				22				38				54													
	07				23				39				55													
	08				24				40				56													
	09				25				41				57													
	10				26				42				58													
	11				27				43				59													
	12				28				44				60													
	13				29				45				61													
	14				30				46				62													
	15				31				47				63													
	16				32				48				64													
* 9318	[簡易トランスレータの単位通話料金] ※空欄に単位通話料金(00:0円/01:1円~99:99円)を記入																								項番01=09:9円 項番02=09:9円 項番03~64= 00:0円	
	D ₀ D ₀ 項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16									
	D ₁ D ₁ 単位通話料金																									
	D ₀ D ₀ 項番	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32									
	D ₁ D ₁ 単位通話料金																									
	D ₀ D ₀ 項番	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48									
	D ₁ D ₁ 単位通話料金																									
	D ₀ D ₀ 項番	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64									
	D ₁ D ₁ 単位通話料金																									

課金に関するコマンド

コマンド	データ											初期値
* 9319	[課金の昼夜切替時間帯] ※D ₀ (種別) 毎にD ₃ のデータ(1:昼, 2:夜, 3:深夜)を記入											平日, 土曜, 休日共、 NTTの切替時刻と同じ
切替時刻	D ₁ D ₁ 時	D ₂ 分	D ₀ 種別			切替時刻	D ₁ D ₁ 時	D ₂ 分	D ₀ 種別			
			0	1	2				0	1	2	
			平日	土曜	休日				平日	土曜	休日	
0時00分	00	0				12時00分	12	0				
0時30分	00	1				12時30分	12	1				
1時00分	01	0				13時00分	13	0				
1時30分	01	1				13時30分	13	1				
2時00分	02	0				14時00分	14	0				
2時30分	02	1				14時30分	14	1				
3時00分	03	0				15時00分	15	0				
3時30分	03	1				15時30分	15	1				
4時00分	04	0				16時00分	16	0				
4時30分	04	1				16時30分	16	1				
5時00分	05	0				17時00分	17	0				
5時30分	05	1				17時30分	17	1				
6時00分	06	0				18時00分	18	0				
6時30分	06	1				18時30分	18	1				
7時00分	07	0				19時00分	19	0				
7時30分	07	1				19時30分	19	1				
8時00分	08	0				20時00分	20	0				
8時30分	08	1				20時30分	20	1				
9時00分	09	0				21時00分	21	0				
9時30分	09	1				21時30分	21	1				
10時00分	10	0				22時00分	22	0				
10時30分	10	1				22時30分	22	1				
11時00分	11	0				23時00分	23	0				
11時30分	11	1				23時30分	23	1				

課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* 9320	[国際通話料金パターンの設定] ※空欄に各単位料金(001~255)を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">D₀D₀ パターン番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">D₁ 時間帯</td> <td rowspan="2">1 昼</td> <td>D₂D₂D₂ 1分までの単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃ 1分以降の単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">2 夜</td> <td>D₂D₂D₂ 1分までの単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃ 1分以降の単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">3 深夜</td> <td>D₂D₂D₂ 1分までの単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃ 1分以降の単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">D₀D₀ パターン番号</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">D₁ 時間帯</td> <td rowspan="2">1 昼</td> <td>D₂D₂D₂ 1分までの単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃ 1分以降の単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">2 夜</td> <td>D₂D₂D₂ 1分までの単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃ 1分以降の単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">3 深夜</td> <td>D₂D₂D₂ 1分までの単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃D₃D₃ 1分以降の単位料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ パターン番号		01	02	03	04	05	06	07	08	D ₁ 時間帯	1 昼	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								2 夜	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								3 深夜	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								D ₀ D ₀ パターン番号		09	10	11	12	13	14	15	D ₁ 時間帯	1 昼	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金							D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金							2 夜	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金							D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金							3 深夜	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金							D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金							[1分まで] 000:設定なし [1分以降] 000:設定なし																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ パターン番号		01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁ 時間帯	1 昼	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	2 夜	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	3 深夜	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ パターン番号		09	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₁ 時間帯	1 昼	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	2 夜	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	3 深夜	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
* 9321	[国番号及び対応料金パターン番号の設定] ※空欄に国番号と対応する料金パターン番号(01~15)を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 登録 番号</th><th>D₁D₁ 料金 パターン</th><th>D₂...D₂ 国番号</th><th>D₀D₀ 登録 番号</th><th>D₁D₁ 料金 パターン</th><th>D₂...D₂ 国番号</th><th>D₀D₀ 登録 番号</th><th>D₁D₁ 料金 パターン</th><th>D₂...D₂ 国番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td>65</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td>34</td><td></td><td></td><td>66</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td>35</td><td></td><td></td><td>67</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td>68</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td><td>37</td><td></td><td></td><td>69</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td><td>38</td><td></td><td></td><td>70</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td><td>39</td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td><td>40</td><td></td><td></td><td>72</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td></td><td>41</td><td></td><td></td><td>73</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td>42</td><td></td><td></td><td>74</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td>43</td><td></td><td></td><td>75</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td>44</td><td></td><td></td><td>76</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td>45</td><td></td><td></td><td>77</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td>46</td><td></td><td></td><td>78</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td>47</td><td></td><td></td><td>79</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td>48</td><td></td><td></td><td>80</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td>49</td><td></td><td></td><td>81</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td>82</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td>51</td><td></td><td></td><td>83</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td>52</td><td></td><td></td><td>84</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td>85</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td>54</td><td></td><td></td><td>86</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td>55</td><td></td><td></td><td>87</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td>88</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td>89</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td>58</td><td></td><td></td><td>90</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td>59</td><td></td><td></td><td>91</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td>60</td><td></td><td></td><td>92</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td>61</td><td></td><td></td><td>93</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td>62</td><td></td><td></td><td>94</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>31</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td><td>95</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>32</td><td></td><td></td><td>64</td><td></td><td></td><td>96</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン	D ₂ ...D ₂ 国番号	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン	D ₂ ...D ₂ 国番号	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン	D ₂ ...D ₂ 国番号	01			33			65			02			34			66			03			35			67			04			36			68			05			37			69			06			38			70			07			39			71			08			40			72			09			41			73			10			42			74			11			43			75			12			44			76			13			45			77			14			46			78			15			47			79			16			48			80			17			49			81			18			50			82			19			51			83			20			52			84			21			53			85			22			54			86			23			55			87			24			56			88			25			57			89			26			58			90			27			59			91			28			60			92			29			61			93			30			62			94			31			63			95			32			64			96			[料金パターン] 00:設定なし [国番号] 設定なし
D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン	D ₂ ...D ₂ 国番号	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン	D ₂ ...D ₂ 国番号	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン	D ₂ ...D ₂ 国番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01			33			65																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
02			34			66																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
03			35			67																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
04			36			68																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
05			37			69																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
06			38			70																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
07			39			71																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
08			40			72																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
09			41			73																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
10			42			74																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11			43			75																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
12			44			76																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
13			45			77																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
14			46			78																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
15			47			79																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
16			48			80																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
17			49			81																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
18			50			82																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
19			51			83																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
20			52			84																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
21			53			85																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
22			54			86																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
23			55			87																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
24			56			88																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
25			57			89																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
26			58			90																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
27			59			91																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
28			60			92																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
29			61			93																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
30			62			94																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
31			63			95																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
32			64			96																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
* 9337	[通話料金にかかる消費税] ※空欄にD₀D₀D₀のデータ(税率)を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀D₀ 税率</th><th colspan="2">D₁ 端数処理金額</th><th colspan="3">D₂ 端数処理</th></tr> <tr> <th>() (%)</th><th>0</th><th>1</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>1円未満</td><td>10円未満</td><td>切り上げ</td><td>切り捨て</td><td>四捨五入</td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 税率	D ₁ 端数処理金額		D ₂ 端数処理			() (%)	0	1	0	1	2		1円未満	10円未満	切り上げ	切り捨て	四捨五入	[税率] 050:5% [端数処理金額] 1:10円未満 [端数処理] 2:四捨五入																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₀ D ₀ D ₀ 税率	D ₁ 端数処理金額		D ₂ 端数処理																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
() (%)	0	1	0	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	1円未満	10円未満	切り上げ	切り捨て	四捨五入																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																								
* 9400	[主装置のIPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入 <table><tr><td>D₀</td><td colspan="5">D₁...D₇</td></tr><tr><td>アドレス種類</td><td colspan="5">IPアドレス</td></tr><tr><td>0 IPアドレス</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 サブ ネットマスク</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 デフォルトゲートウェイ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	D ₁ ...D ₇					アドレス種類	IPアドレス					0 IPアドレス						1 サブ ネットマスク						2 デフォルトゲートウェイ						0:192168001100 192.168.1.100 1:255255255000 255.255.255.0 2:192168001002 192.168.1.2										
D ₀	D ₁ ...D ₇																																									
アドレス種類	IPアドレス																																									
0 IPアドレス																																										
1 サブ ネットマスク																																										
2 デフォルトゲートウェイ																																										
* 9401 (3-1版～)	[IP端末のIPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入 <table><tr><td>D₀D₁D₂</td><td colspan="4">D₃...D₇</td></tr><tr><td>収容位置</td><td colspan="4">IPアドレス</td></tr><tr><td>109</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>112</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₁ D ₂	D ₃ ...D ₇				収容位置	IPアドレス				109					110					111					112					000000000000 : なし										
D ₀ D ₁ D ₂	D ₃ ...D ₇																																									
収容位置	IPアドレス																																									
109																																										
110																																										
111																																										
112																																										
* 9402 (3-1版～)	[IP端末制御用ポート番号] ※空欄にポート番号を記入 <table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D D D D D					ポート番号					50000																														
D D D D D																																										
ポート番号																																										
* 9403	[データ設定アプリ用ポート設定] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ポート設定</td><td>ポートクロース</td><td>ポートオープン</td></tr></table>	D	0	1	ポート設定	ポートクロース	ポートオープン	0:ポートクロース																																		
D	0	1																																								
ポート設定	ポートクロース	ポートオープン																																								
* 9404	[CTI情報送出先ポート番号] <table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D D D D D					ポート番号					00000:なし																														
D D D D D																																										
ポート番号																																										
* 9405	[CTI情報送出先IPアドレス] <table><tr><td>D...D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IPアドレス</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D...D								IPアドレス								000000000000 : なし																								
D...D																																										
IPアドレス																																										
* 9406	[ダイヤルアップWeb設定用IPアドレス] <table><tr><td>D...D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IPアドレス</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D...D								IPアドレス								000000000000 : なし																								
D...D																																										
IPアドレス																																										
* 9409	[ルータのポート番号] <table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D D D D D					ポート番号					08070:8070																														
D D D D D																																										
ポート番号																																										
* 9419 (3-1版～)	[IP端末の端末種別] ※空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₁D₂</td><td>収容位置</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td rowspan="4">D₁/D₂ 端末種別</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>IPLD/IPSD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>IPDH1 (ト*アホンD)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>IPDH2 (ト*アホンE)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₁ D ₂	収容位置	109	110	111	112	D ₁ /D ₂ 端末種別	0	なし				1	IPLD/IPSD				2	IPDH1 (ト*アホンD)				3	IPDH2 (ト*アホンE)				0:なし													
D ₀ D ₁ D ₂	収容位置	109	110	111	112																																					
D ₁ /D ₂ 端末種別	0	なし																																								
	1	IPLD/IPSD																																								
	2	IPDH1 (ト*アホンD)																																								
	3	IPDH2 (ト*アホンE)																																								
* 9420 (3-1版～)	[IP基板のIPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入 <table><tr><td>D₀D₁</td><td colspan="5">D₂...D₇</td></tr><tr><td>ポート番号</td><td colspan="5">IPアドレス</td></tr><tr><td>13 (内線ポート)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₁	D ₂ ...D ₇					ポート番号	IPアドレス					13 (内線ポート)						13-192168001113: 192.168.1.113																						
D ₀ D ₁	D ₂ ...D ₇																																									
ポート番号	IPアドレス																																									
13 (内線ポート)																																										
* 9421 (3-1版～)	[IP端末の音声ポート番号] ※空欄にポート番号を記入 <table><tr><td>D₀D₁D₂</td><td colspan="3">D₃D₄D₅D₆D₇</td><td>初期値</td><td>D₀D₁D₂</td><td colspan="3">D₃D₄D₅D₆D₇</td><td>初期値</td></tr><tr><td>収容位置</td><td colspan="3">ポート番号</td><td></td><td>収容位置</td><td colspan="3">ポート番号</td><td></td></tr><tr><td>109</td><td></td><td></td><td></td><td>50109</td><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td>50111</td></tr><tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td>50110</td><td>112</td><td></td><td></td><td></td><td>50112</td></tr></table>	D ₀ D ₁ D ₂	D ₃ D ₄ D ₅ D ₆ D ₇			初期値	D ₀ D ₁ D ₂	D ₃ D ₄ D ₅ D ₆ D ₇			初期値	収容位置	ポート番号				収容位置	ポート番号				109				50109	111				50111	110				50110	112				50112	左表参照
D ₀ D ₁ D ₂	D ₃ D ₄ D ₅ D ₆ D ₇			初期値	D ₀ D ₁ D ₂	D ₃ D ₄ D ₅ D ₆ D ₇			初期値																																	
収容位置	ポート番号				収容位置	ポート番号																																				
109				50109	111				50111																																	
110				50110	112				50112																																	
* 9422 (3-1版～)	[IP-DHの画像用IPアドレス] ※空欄にIPアドレスを記入 <table><tr><td>D₀</td><td colspan="5">D₁...D₇</td></tr><tr><td>IPDH番号</td><td colspan="5">IPアドレス</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	D ₁ ...D ₇					IPDH番号	IPアドレス					1						2						1-192168001255: 192.168.1.255 2-192168001255: 192.168.1.255																
D ₀	D ₁ ...D ₇																																									
IPDH番号	IPアドレス																																									
1																																										
2																																										
* 9423 (3-1版～)	[IP-DHの画像用ポート番号] ※空欄にポート番号を記入 <table><tr><td>D₀</td><td colspan="5">D₁D₂D₃D₄D₅</td></tr><tr><td>IPDH番号</td><td colspan="5">ポート番号</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	D ₁ D ₂ D ₃ D ₄ D ₅					IPDH番号	ポート番号					1						2						1-60000 2-60002																
D ₀	D ₁ D ₂ D ₃ D ₄ D ₅																																									
IPDH番号	ポート番号																																									
1																																										
2																																										

デジタルコードレスに関するコマンド(BS運用データ)

コマンド	データ						初期値
* 9500	[呼出エリア番号] ※空欄に呼出エリア番号 (00～30) を記入						左表参照
* 9501	[BSグループ番号] ※空欄にBSグループ番号 (0～7) を記入						
* 9502	[BS番号] ※空欄にBS番号 (00～31) を記入						
	D ₀ D ₀ D ₀ 対象BS	* 9500		* 9501		* 9502	
	D ₂ D ₂ 呼出エリア番号	初期値	D ₂ BSグループ番号	初期値	D ₁ D ₁ BS番号	初期値	
	101	00		1		00	
	102	00		1		01	
	103	00		1		02	
	104	00		1		03	
	105	00		1		04	
	106	00		1		05	
	109	00		1		08	
	110	00		1		09	
	111	00		1		10	
	112	00		1		11	

デジタルコードレスに関するコマンド(PSデータ)

コマンド	データ													初期値																															
* 9521	[PS-ID] ※空欄にPS-IDを記入													設定なし																															
* 9524	[PS種別] ※空欄該当部分をマーク													5, 0, 0																															
* 9529	[自グループのみ待ち受け機能] ※空欄該当部分をマーク													0：なし																															
4-1版～	D ₀ D ₀ D ₀ PS 収容位置	* 9521					* 9524						* 9529																																
		D ₁ …D ₁ (9桁) PS-ID	D ₂ PS種別					D ₃ ハンドオーバー範囲		D ₄ 他グループ迂回発信		D ₂ 自グループのみ待ち受け																																	
			0	1	2	3	4	5	0 制限なし	1 グループ内のみ	0 不可	1 可	0 なし	1 あり																															
	137																																												
	138																																												
	139																																												
	140																																												
	141																																												
	142																																												
	143																																												
	144																																												
	145																																												
	146																																												
	147																																												
	148																																												
* 9525	[電話機グループとグループ呼出エリアの対応] ※空欄に設定データ(呼出エリア番号 (00～30)、BSグループ番号 (0～7)) を記入													電話機 呼出エリア グループ BSグループ 01 : 00, 1 02 : 00, 2 03 : 00, 3																															
<table><tr><td>D₀D₀ 電話機グループ</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr><tr><td>D₁D₁ 呼出エリア番号</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂ BSグループ番号</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															D ₀ D ₀ 電話機グループ	01	02	03	D ₁ D ₁ 呼出エリア番号				D ₂ BSグループ番号																						
D ₀ D ₀ 電話機グループ	01	02	03																																										
D ₁ D ₁ 呼出エリア番号																																													
D ₂ BSグループ番号																																													
* 9526	[ラインキーと外線番号の対応] ※空欄にD ₂ D ₂ のデータ(外線番号) を記入													[全グループ] 01-01、02-02、 03-03、04-04、 05-05、06-06、 07-07、08-08、 09-00、10-00、 11-00、12-00																															
<table><tr><td>D₀D₀ 電話機グループ</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr><tr><td rowspan="7">D₁D₁ ラインキー</td><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr></table>															D ₀ D ₀ 電話機グループ	01	02	03	D ₁ D ₁ ラインキー	01			02			03			04			05			06			07			08				
D ₀ D ₀ 電話機グループ	01	02	03																																										
D ₁ D ₁ ラインキー	01																																												
	02																																												
	03																																												
	04																																												
	05																																												
	06																																												
	07																																												
08																																													

デジタルコードレスに関するコマンド(PSデータ)

コマンド	データ		初期値																																																																																	
* 9527	[Fキーの機能] ※空欄に設定データ(下表の機能番号)を記入 <table><tr><th>D₀D₀ Fキー</th><th>D₁D₁D₁ プログラムキー機能番号</th><th>初期値</th></tr><tr><td>01 F1</td><td></td><td>969(短縮/電話帳)</td></tr><tr><td>02 F2</td><td></td><td>972(録音)</td></tr><tr><td>03 F3</td><td></td><td>984(不在設定)</td></tr><tr><td>04 F4</td><td></td><td>990(聴話)</td></tr><tr><td>05 F5</td><td></td><td>994(フック/クリア)</td></tr><tr><td>06 F6</td><td></td><td>996(代理応答/切替)</td></tr><tr><td>07 F7</td><td></td><td>998(自己保留)</td></tr><tr><td>08 F8</td><td></td><td>700(マイボックス)</td></tr><tr><td>09 F9</td><td></td><td>000(機能なし)</td></tr><tr><td>10 F10</td><td></td><td>000(機能なし)</td></tr><tr><td>11 F11</td><td></td><td>000(機能なし)</td></tr><tr><td>12 F12</td><td></td><td>000(機能なし)</td></tr></table> <table><tr><th>機能番号</th><th>キ-名称</th></tr><tr><td>969</td><td>短縮/電話帳</td></tr><tr><td>972</td><td>録音</td></tr><tr><td>984</td><td>不在設定</td></tr><tr><td>990</td><td>聴話</td></tr><tr><td>994</td><td>フック/クリア</td></tr><tr><td>996</td><td>代理応答/切替</td></tr><tr><td>998</td><td>自己保留</td></tr><tr><td>700</td><td>マイボックス</td></tr></table> <table><tr><th>機能番号</th><th>キ-名称</th></tr><tr><td>861</td><td>再生1</td></tr><tr><td>862</td><td>再生2</td></tr><tr><td>863</td><td>再生3</td></tr><tr><td>864</td><td>再生4</td></tr><tr><td>877</td><td>戻り</td></tr><tr><td>878</td><td>送り</td></tr><tr><td>879</td><td>消去</td></tr><tr><td>880</td><td>停止</td></tr><tr><td>965</td><td>発信</td></tr><tr><td>980</td><td>内線</td></tr><tr><td>992</td><td>キーパッド</td></tr></table>		D ₀ D ₀ Fキー	D ₁ D ₁ D ₁ プログラムキー機能番号	初期値	01 F1		969(短縮/電話帳)	02 F2		972(録音)	03 F3		984(不在設定)	04 F4		990(聴話)	05 F5		994(フック/クリア)	06 F6		996(代理応答/切替)	07 F7		998(自己保留)	08 F8		700(マイボックス)	09 F9		000(機能なし)	10 F10		000(機能なし)	11 F11		000(機能なし)	12 F12		000(機能なし)	機能番号	キ-名称	969	短縮/電話帳	972	録音	984	不在設定	990	聴話	994	フック/クリア	996	代理応答/切替	998	自己保留	700	マイボックス	機能番号	キ-名称	861	再生1	862	再生2	863	再生3	864	再生4	877	戻り	878	送り	879	消去	880	停止	965	発信	980	内線	992	キーパッド	左表参照
D ₀ D ₀ Fキー	D ₁ D ₁ D ₁ プログラムキー機能番号	初期値																																																																																		
01 F1		969(短縮/電話帳)																																																																																		
02 F2		972(録音)																																																																																		
03 F3		984(不在設定)																																																																																		
04 F4		990(聴話)																																																																																		
05 F5		994(フック/クリア)																																																																																		
06 F6		996(代理応答/切替)																																																																																		
07 F7		998(自己保留)																																																																																		
08 F8		700(マイボックス)																																																																																		
09 F9		000(機能なし)																																																																																		
10 F10		000(機能なし)																																																																																		
11 F11		000(機能なし)																																																																																		
12 F12		000(機能なし)																																																																																		
機能番号	キ-名称																																																																																			
969	短縮/電話帳																																																																																			
972	録音																																																																																			
984	不在設定																																																																																			
990	聴話																																																																																			
994	フック/クリア																																																																																			
996	代理応答/切替																																																																																			
998	自己保留																																																																																			
700	マイボックス																																																																																			
機能番号	キ-名称																																																																																			
861	再生1																																																																																			
862	再生2																																																																																			
863	再生3																																																																																			
864	再生4																																																																																			
877	戻り																																																																																			
878	送り																																																																																			
879	消去																																																																																			
880	停止																																																																																			
965	発信																																																																																			
980	内線																																																																																			
992	キーパッド																																																																																			
* 9528	[電話機グループと夜間切替テナント番号の対応] ※空欄に設定データD ₂ D ₂ (テナント番号)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 電話機グループ</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr><tr><td>D₂D₂ テナント番号</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		D ₀ D ₀ 電話機グループ	01	02	03	D ₂ D ₂ テナント番号				全グループ 01:テナント1																																																																									
D ₀ D ₀ 電話機グループ	01	02	03																																																																																	
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																				
* 9530	[PSの圏外ト-キーの有無と種類] <table><tr><td>D₀D₀D₀ PS收容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td></tr><tr><td>D₂D₂ 圏外ト-キーの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ※空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂D₂</td><td>00</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>圏外ト-キーの種類</td><td>なし(BT送出)</td><td>RECU 1-1</td><td>RECU 1-2</td><td>RECU 1-3</td><td>RECU 1-4</td><td>RECU 2-1</td><td>RECU 2-2</td><td>RECU 2-3</td><td>RECU 2-4</td></tr></table>		D ₀ D ₀ D ₀ PS收容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	D ₂ D ₂ 圏外ト-キーの種類													D ₂ D ₂	00	11	12	13	14	21	22	23	24	圏外ト-キーの種類	なし(BT送出)	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	00:なし(BT送出)																																			
D ₀ D ₀ D ₀ PS收容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148																																																																								
D ₂ D ₂ 圏外ト-キーの種類																																																																																				
D ₂ D ₂	00	11	12	13	14	21	22	23	24																																																																											
圏外ト-キーの種類	なし(BT送出)	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4																																																																											
* 9531	[圏外ト-キー送出時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>圏外ト-キー送出時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td></tr></table>		D	0	1	2	3	圏外ト-キー送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒	1:8秒																																																																							
D	0	1	2	3																																																																																
圏外ト-キー送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒																																																																																
* 9532	[圏外ト-キー送出時の他PSの圏外ト-キー送出有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>他PSの圏外ト-キー送出</td><td>送出なし</td><td>送出あり</td></tr></table>		D	0	1	他PSの圏外ト-キー送出	送出なし	送出あり	1:送出あり																																																																											
D	0	1																																																																																		
他PSの圏外ト-キー送出	送出なし	送出あり																																																																																		
* 9533	[PS呼設定リトライ回数] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>PS呼設定リトライ回数</td><td>1回</td><td>2回</td><td>3回</td><td>4回</td><td>5回</td><td>6回</td><td>7回</td></tr></table>		D	1	2	3	4	5	6	7	PS呼設定リトライ回数	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	1:1回																																																																	
D	1	2	3	4	5	6	7																																																																													
PS呼設定リトライ回数	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回																																																																													
* 9534	[再生 ボタンのランプ表示可能PS] ※空欄に設定データ(PS仮想收容位置)を記入 <table><tr><td>D₀ 項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ PS仮想收容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		D ₀ 項番	1	2	3	4	D ₁ D ₁ D ₁ PS仮想收容位置					000:なし																																																																							
D ₀ 項番	1	2	3	4																																																																																
D ₁ D ₁ D ₁ PS仮想收容位置																																																																																				

短縮ダイヤルデータシート(/)

※ 必要数コピーして使用してください。

短縮番号	相手先名称	電話番号	備考
☐ ☐ 0			
☐ ☐ 1			
☐ ☐ 2			
☐ ☐ 3			
☐ ☐ 4			
☐ ☐ 5			
☐ ☐ 6			
☐ ☐ 7			
☐ ☐ 8			
☐ ☐ 9			
☐ ☐ 0			
☐ ☐ 1			
☐ ☐ 2			
☐ ☐ 3			
☐ ☐ 4			
☐ ☐ 5			
☐ ☐ 6			
☐ ☐ 7			
☐ ☐ 8			
☐ ☐ 9			
☐ ☐ 0			
☐ ☐ 1			
☐ ☐ 2			
☐ ☐ 3			
☐ ☐ 4			
☐ ☐ 5			
☐ ☐ 6			
☐ ☐ 7			
☐ ☐ 8			
☐ ☐ 9			
☐ ☐ 0			
☐ ☐ 1			
☐ ☐ 2			
☐ ☐ 3			
☐ ☐ 4			
☐ ☐ 5			
☐ ☐ 6			
☐ ☐ 7			
☐ ☐ 8			
☐ ☐ 9			
☐ ☐ 0			
☐ ☐ 1			
☐ ☐ 2			
☐ ☐ 3			
☐ ☐ 4			
☐ ☐ 5			
☐ ☐ 6			
☐ ☐ 7			
☐ ☐ 8			
☐ ☐ 9			
☐ ☐ 0			
☐ ☐ 1			
☐ ☐ 2			
☐ ☐ 3			
☐ ☐ 4			
☐ ☐ 5			
☐ ☐ 6			
☐ ☐ 7			
☐ ☐ 8			
☐ ☐ 9			