

iA 3シリーズ

■ システムデータシート(iA 3/M) ■

お客様ご芳名	
ご使用機器	
データ設定者 および会社名 (電話番号)	
作成日	

システムデータシートの使い方

- 1 . データ設定の変更を行った場合に、変更内容をこのシステムデータシートに記録してください。
- 2 . このシステムデータシートは、コマンド番号順に記載されています。
- 3 . 記入欄が空欄となっているコマンドの場合は、空欄の処理方法を 印で示しています。
また、空欄がないコマンドは各設定値があらかじめ記載されていますので、該当部分を丸で囲むなどして、
印を付けてください。
- 4 . ROM 版数によって使用可能なコマンドや設定内容が異なるコマンドがありますので、記入の際は注意してください。(**6-1 版 ~** (一例) にて適用となる ROM 版数を示しています。)
本システムデータシートは iA シリーズ、iA 2 シリーズでも使用可能です。

保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																										
*000	[リモートサービス用パスワード] <table><tr><td>D</td><td>D</td><td>D</td><td>D</td></tr><tr><td>パスワード</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定パスワードを記入 注意 リモートサービスで必要ですので、別途番号を控えておき、現地以外でもパスワードがわかるようにしてください。	D	D	D	D	パスワード				0000																																		
D	D	D	D																																									
パスワード																																												
*001	[システムデータ設定用電話機] 空欄にデータ設定用電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>D₁D₁D₁</td><td>D₀</td><td>D₁D₁D₁</td></tr><tr><td>設定No.1</td><td></td><td>設定No.2</td><td></td></tr></table>	D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	設定No.1		設定No.2		1-101 2-000(設定なし)																																		
D ₀	D ₁ D ₁ D ₁	D ₀	D ₁ D ₁ D ₁																																									
設定No.1		設定No.2																																										
*002	[リモートサービスの桁間時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>桁間時間</td><td>3分</td><td>10分</td></tr></table>	D	0	1	桁間時間	3分	10分	1:10分																																				
D	0	1																																										
桁間時間	3分	10分																																										
*013	[外線メイクビジー] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0 開放</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>状態</td><td>1 メイクビジー</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂	0 開放													状態	1 メイクビジー													0:開放
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																															
D ₂	0 開放																																											
状態	1 メイクビジー																																											
*026	[外線の極性有無] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>極性</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂	0 なし													極性	1 あり													0:なし
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																															
D ₂	0 なし																																											
極性	1 あり																																											

保守系コマンド

コマンド		データ											初期値						
*030	[プログラマブルキーの設定] 空欄にD ₂ D ₂ (D ₂)のデータ(機能番号)を記入											工事・保守マニュアル 参照							
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109								110
	D ₁ D ₁ キー番号	01																	
		02																	
		03																	
		04																	
		05																	
		06																	
		07																	
		08																	
		09																	
		10																	
		11																	
		12																	
		13																	
		14																	
		15																	
		16																	
		17																	
		18																	
		19																	
		20																	
		21																	
		22																	
		23																	
		24																	
		25																	
		26																	
		27																	
		28																	
		29																	
		30																	
		31																	
		32																	
		99																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128		
D ₁ D ₁ キー番号	01																		
	02																		
	03																		
	04																		
	05																		
	06																		
	07																		
	08																		
	09																		
	10																		
	11																		
	12																		
	13																		
	14																		
	15																		
	16																		
	17																		
	18																		
	19																		
	20																		
	21																		
	22																		
	23																		
	24																		
	25																		
	26																		
	27																		
	28																		
	29																		
	30																		
	31																		
	32																		
	99																		

保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																															
*034	[ダイヤルアップWeb設定用外線/DI加入者番号] D₀:空欄該当部分をマーク、 D₁(D₁...D₁):外線番号/ダイヤルイン番号を記入 <table><tr><th colspan="2">D₀ 外線区分</th><th colspan="11">D₁(D₁...D₁) 対象外線/ダイヤルイン番号</th></tr><tr><td>1 一般外線</td><td>2 DI外線</td><td>外線番号</td><td colspan="11">ダイヤルイン番号 (6-X版):最大4桁/(7-1版~):最大11桁)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 外線区分		D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象外線/ダイヤルイン番号											1 一般外線	2 DI外線	外線番号	ダイヤルイン番号 (6-X版):最大4桁/(7-1版~):最大11桁)																								[外線番号] 00:設定なし [ダイヤルイン番号] 設定なし																							
D ₀ 外線区分		D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象外線/ダイヤルイン番号																																																															
1 一般外線	2 DI外線	外線番号	ダイヤルイン番号 (6-X版):最大4桁/(7-1版~):最大11桁)																																																														
*035	[ダイヤルアップWeb設定可能な発番号] 空欄に電話番号を記入 <table><tr><th>D₀ 項番</th><th colspan="11">D₁(D₁...D₁) 対象電話番号</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象電話番号											1												2												3												設定なし															
D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象電話番号																																																																
1																																																																	
2																																																																	
3																																																																	
*040	[アナログ外線の線路ロス] 空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀ 外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>D₂ 線路</td><td>0 4dB以上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 2~3dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2 0~1dB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ 線路	0 4dB以上													1 2~3dB													2 0~1dB												0:4dB以上											
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																					
D ₂ 線路	0 4dB以上																																																																
	1 2~3dB																																																																
	2 0~1dB																																																																
*041	[アナログ外線の線径] 空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀ 外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>D₂ 線径</td><td>0 0.32~0.65φ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 0.9φ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ 線径	0 0.32~0.65φ													1 0.9φ												0:0.32~0.65φ																								
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																					
D ₂ 線径	0 0.32~0.65φ																																																																
	1 0.9φ																																																																
*042	[アナログ外線通話の送話音量] <table><tr><th>D₀D₀ 外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>D₂ 送話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><th>D₂</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>音量</td><td>0dB</td><td>-2dB</td><td>-4dB</td><td>-6dB</td><td>-8dB</td><td>-10dB</td><td>-12dB</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ 送話音量													D ₂	2	3	4	5	6	7	8	音量	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB	コマンド *040の 設定により可変 (*040が「0」の 場合は、「2」と なります。)																					
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																					
D ₂ 送話音量																																																																	
D ₂	2	3	4	5	6	7	8																																																										
音量	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB																																																										
*043	[アナログ外線通話の受話音量] <table><tr><th>D₀D₀ 外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>D₂ 受話音量</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><th>D₂</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>音量</td><td>+4dB</td><td>+2dB</td><td>0dB</td><td>-2dB</td><td>-4dB</td><td>-6dB</td><td>-8dB</td><td>-10dB</td><td>-12dB</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ 受話音量													D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	8	音量	+4dB	+2dB	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB	コマンド *040の 設定により可変 (*040が「0」の 場合は、「2」と なります。)																	
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																					
D ₂ 受話音量																																																																	
D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																																								
音量	+4dB	+2dB	0dB	-2dB	-4dB	-6dB	-8dB	-10dB	-12dB																																																								
*050	[ドアホン子機冒頭音ボリューム] <table><tr><th>D₀ \ D₁</th><th colspan="8">ドアホン冒頭音</th></tr><tr><th>D₀</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>1 ドアホンA</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>小 ></td></tr><tr><td>2 ドアホンB</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>小 ></td></tr><tr><td>3 ドアホンC</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>小 ></td></tr><tr><td>4 ドアホンD</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>小 ></td></tr><tr><td>5 ドアホンE</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td>小 ></td></tr></table> (3-1版~)	D ₀ \ D ₁	ドアホン冒頭音								D ₀	0	1	2	3	4	5	6	7	1 ドアホンA	大 <					標準		小 >	2 ドアホンB	大 <					標準		小 >	3 ドアホンC	大 <					標準		小 >	4 ドアホンD	大 <					標準		小 >	5 ドアホンE	大 <					標準		小 >	5:標準
D ₀ \ D ₁	ドアホン冒頭音																																																																
D ₀	0	1	2	3	4	5	6	7																																																									
1 ドアホンA	大 <					標準		小 >																																																									
2 ドアホンB	大 <					標準		小 >																																																									
3 ドアホンC	大 <					標準		小 >																																																									
4 ドアホンD	大 <					標準		小 >																																																									
5 ドアホンE	大 <					標準		小 >																																																									
*051	[DH→電話機ボリューム] <table><tr><th>D₀ \ D₁</th><th colspan="8">ドアホン送話音量</th></tr><tr><th>D₀</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>1 ドアホンA</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 ></td></tr><tr><td>2 ドアホンB</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 ></td></tr><tr><td>3 ドアホンC</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 ></td></tr><tr><td>4 ドアホンD</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 ></td></tr><tr><td>5 ドアホンE</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 ></td></tr></table> (3-1版~)	D ₀ \ D ₁	ドアホン送話音量								D ₀	0	1	2	3	4	5	6	7	1 ドアホンA	大 <				標準			小 >	2 ドアホンB	大 <				標準			小 >	3 ドアホンC	大 <				標準			小 >	4 ドアホンD	大 <				標準			小 >	5 ドアホンE	大 <				標準			小 >	4:標準
D ₀ \ D ₁	ドアホン送話音量																																																																
D ₀	0	1	2	3	4	5	6	7																																																									
1 ドアホンA	大 <				標準			小 >																																																									
2 ドアホンB	大 <				標準			小 >																																																									
3 ドアホンC	大 <				標準			小 >																																																									
4 ドアホンD	大 <				標準			小 >																																																									
5 ドアホンE	大 <				標準			小 >																																																									
*052	[電話機→DHボリューム] <table><tr><th>D₀ \ D₁</th><th colspan="8">ドアホン受話音量</th></tr><tr><th>D₀</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>1 ドアホンA</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 ></td></tr><tr><td>2 ドアホンB</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 ></td></tr><tr><td>3 ドアホンC</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 ></td></tr><tr><td>4 ドアホンD</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 ></td></tr><tr><td>5 ドアホンE</td><td>大 <</td><td></td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>小 ></td></tr></table> (3-1版~)	D ₀ \ D ₁	ドアホン受話音量								D ₀	0	1	2	3	4	5	6	7	1 ドアホンA	大 <				標準			小 >	2 ドアホンB	大 <				標準			小 >	3 ドアホンC	大 <				標準			小 >	4 ドアホンD	大 <				標準			小 >	5 ドアホンE	大 <				標準			小 >	4:標準
D ₀ \ D ₁	ドアホン受話音量																																																																
D ₀	0	1	2	3	4	5	6	7																																																									
1 ドアホンA	大 <				標準			小 >																																																									
2 ドアホンB	大 <				標準			小 >																																																									
3 ドアホンC	大 <				標準			小 >																																																									
4 ドアホンD	大 <				標準			小 >																																																									
5 ドアホンE	大 <				標準			小 >																																																									
*053	[ページング冒頭音ボリューム] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>ページング 冒頭音</td><td>大 <</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>小 ></td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	ページング 冒頭音	大 <		標準					小 >	2:標準																																													
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																									
ページング 冒頭音	大 <		標準					小 >																																																									
*054	[ページング出力ボリューム] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>ページング 出力</td><td>大 <</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>小 ></td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	ページング 出力	大 <		標準					小 >	2:標準																																													
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																									
ページング 出力	大 <		標準					小 >																																																									

保守系コマンド

コマンド	データ	初期値																								
*055	[外部スピーカ着信音ボリューム] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>外部スピーカ着信音</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	外部スピーカ着信音	大	←			標準			→ 小	4: 標準						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																		
外部スピーカ着信音	大	←			標準			→ 小																		
*057	[外部音源入力ボリューム] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>外部音源入力</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	外部音源入力	大	←	標準					→ 小	2: 標準						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																		
外部音源入力	大	←	標準					→ 小																		
*058	[RECU再生ボリューム] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>RECU再生ボリューム</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	RECU再生ボリューム	大	←	標準					→ 小	2: 標準						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																		
RECU再生ボリューム	大	←	標準					→ 小																		
*059	[RECU録音ボリューム] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>RECU録音ボリューム</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	RECU録音ボリューム	標準							→ 小	0: 標準						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																		
RECU録音ボリューム	標準							→ 小																		
*062	[ISDN外線通話の送話音量] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>送話音量</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	送話音量	標準						→ 小	1: 標準								
D	1	2	3	4	5	6	7																			
送話音量	標準						→ 小																			
*063	[ISDN外線通話の受話音量] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>受話音量</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	受話音量	大	←		標準				→ 小	3: 標準						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																		
受話音量	大	←		標準				→ 小																		
*066	[ODI送話ゲイン] <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂ 設定ゲイン</td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>設定ゲイン</td><td>-16dB</td><td>-12dB</td><td>-8dB</td><td>-4dB</td><td>0dB</td><td>+2dB</td><td>+4dB</td><td>+6dB</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	11	12	D ₂ 設定ゲイン			D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	設定ゲイン	-16dB	-12dB	-8dB	-4dB	0dB	+2dB	+4dB	+6dB	4: 0dB
D ₀ D ₀ 外線番号	11	12																								
D ₂ 設定ゲイン																										
D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7																		
設定ゲイン	-16dB	-12dB	-8dB	-4dB	0dB	+2dB	+4dB	+6dB																		
*067	[ODI受話ゲイン] <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂ 設定ゲイン</td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>設定ゲイン</td><td>-16dB</td><td>-12dB</td><td>-8dB</td><td>-4dB</td><td>0dB</td><td>+2dB</td><td>+4dB</td><td>+6dB</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	11	12	D ₂ 設定ゲイン			D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	設定ゲイン	-16dB	-12dB	-8dB	-4dB	0dB	+2dB	+4dB	+6dB	4: 0dB
D ₀ D ₀ 外線番号	11	12																								
D ₂ 設定ゲイン																										
D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7																		
設定ゲイン	-16dB	-12dB	-8dB	-4dB	0dB	+2dB	+4dB	+6dB																		
*070	[LDI送話ゲイン] <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂ 設定ゲイン</td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>設定ゲイン</td><td>-9dB</td><td>-6dB</td><td>-3dB</td><td>0dB</td><td>+3dB</td><td>+6dB</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	11	12	D ₂ 設定ゲイン			D ₂	0	1	2	3	4	5	設定ゲイン	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	3: 0dB				
D ₀ D ₀ 外線番号	11	12																								
D ₂ 設定ゲイン																										
D ₂	0	1	2	3	4	5																				
設定ゲイン	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB																				
*071	[LDI受話ゲイン] <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂ 設定ゲイン</td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>設定ゲイン</td><td>-9dB</td><td>-6dB</td><td>-3dB</td><td>0dB</td><td>+3dB</td><td>+6dB</td><td>+9dB</td><td>+12dB</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	11	12	D ₂ 設定ゲイン			D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	設定ゲイン	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	+12dB	5: +6dB
D ₀ D ₀ 外線番号	11	12																								
D ₂ 設定ゲイン																										
D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7																		
設定ゲイン	-9dB	-6dB	-3dB	0dB	+3dB	+6dB	+9dB	+12dB																		
*077	[ISDN外線/IP外線のRECU録音ボリューム] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>ISDN外線/IP外線のRECU録音ボリューム</td><td>大</td><td>←</td><td>標準</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>→ 小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	ISDN外線/IP外線のRECU録音ボリューム	大	←	標準					→ 小	1: 標準						
D	0	1	2	3	4	5	6	7																		
ISDN外線/IP外線のRECU録音ボリューム	大	←	標準					→ 小																		

システム系コマンド

コマンド	デ-タ											初期値			
*080	[内線番号及び特番桁数] 空欄に設定桁数を記入											0 - 1 : 1桁			
	D ₀	ダイヤル	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 - 2 : 2桁		
	D ₁	桁数											7 - 2 : 2桁 8 - 1 : 1桁 9 - 1 : 1桁		
*081	[1桁/2桁特番] 空欄に設定番号(特番)を記入											左表参照			
	D ₀ D ₀	内 容			D ₁ (D ₁)	初期値	D ₀ D ₀	内 容			D ₁ (D ₁)		初期値		
	機能番号	00	外線自動発信グループ1				0	機能番号	30	簡易VPN特番01				なし	
		01	外線自動発信グループ2				なし		31	簡易VPN特番02				なし	
		02	外線自動発信グループ3				なし		32	簡易VPN特番03				なし	
		03	外線自動発信グループ4				なし		33	簡易VPN特番04				なし	
		04	外線自動発信グループ5				なし		34	簡易VPN特番05				なし	
		05	外線自動発信グループ6				なし		35	簡易VPN特番06				なし	
		06	短縮ダイヤル発信				なし		36	簡易VPN特番07				なし	
		07	電話機短縮登録				なし		37	簡易VPN特番08				なし	
		08	応答遅延転送登録				なし		38	簡易VPN特番09				なし	
		09	不在転送(外線)登録				なし		39	簡易VPN特番10				なし	
		10	不在転送(内線)登録				なし		40	簡易VPN特番11				なし	
		11	圏外転送開始(DCL/PHS)				なし		41	簡易VPN特番12				なし	
		12	外線指定捕捉				なし		42	簡易VPN特番13				なし	
		13	外線着信応答番号				8		43	簡易VPN特番14				なし	
		14	保留応答番号				9		44	簡易VPN特番15				なし	
		15	保留自己外線応答番号				なし		45	簡易VPN特番16				なし	
		16	代理応答番号				なし		46	簡易VPN特番17				なし	
		17	ID発信グループ1				なし		47	簡易VPN特番18				なし	
		18	ID発信グループ2				なし		48	簡易VPN特番19				なし	
		19	ID発信グループ3				なし		49	簡易VPN特番20				なし	
		20	ID発信グループ4				なし		50	不在転送(内線)開始				なし	
		21	ID発信グループ5				なし		51	応答遅延転送開始				なし	
		22	ID発信グループ6				なし		52	夜間切替番号				なし	
		23	ID短縮発信番号				なし		53	留守切替番号				なし	
		27	不在転送(外線)開始				なし								

コマンド	データ							初期値
*082	[内線番号及び特番] 空欄に設定番号を記入							左表参照
D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	初期値	D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	初期値	D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	初期値
機能番号	内線番号		機能番号	内線番号		機能番号	内線番号	
101		10	113		22	121		30
102		11	114		23	122		31
103		12	115		24	123		32
104		13	116		25	124		33
105		14	117		26	125		34
106		15	118		27	126		35
107		16	119		28	127		36
108		17	120		29	128		37
109		18				129		なし
110		19				130		なし
111		20						
112		21						
D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	初期値	D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	初期値	D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	初期値
機能番号	内線番号		機能番号	内線番号		機能番号	内線番号	
137		なし	149		なし	157		なし
138		なし	150		なし	158		なし
139		なし	151		なし	159		なし
140		なし	152		なし	160		なし
141		なし	153		なし	161		なし
142		なし	154		なし	162		なし
143		なし	155		なし	163		なし
144		なし	156		なし	164		なし
145		なし						
146		なし						
147		なし						
148		なし						
D ₀ D ₀ D ₀	内 容	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	初期値	D ₀ D ₀ D ₀	内 容	D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁)	初期値	
機能番号		特 番		機能番号		特 番		
601	内線一般着信1(DILIN41)		なし	741	応答専用メッセージ 1CH-1(RECU1-1)		78	
602	内線一般着信2(DILIN42)		なし	742	応答専用メッセージ 1CH-2(RECU1-2)		79	
603	内線一般着信3(DILIN43)		なし	743	応答専用メッセージ 1CH-3(RECU1-3)		なし	
604	内線一般着信4(DILIN44)		なし	744	応答専用メッセージ 1CH-4(RECU1-4)		なし	
605	内線一般着信5(DILIN45)		なし	745	応答専用メッセージ 2CH-1(RECU2-1)		なし	
606	内線一般着信6(DILIN46)		なし	746	応答専用メッセージ 2CH-2(RECU2-2)		なし	
607	内線一般着信7(DILIN47)		なし	747	応答専用メッセージ 2CH-3(RECU2-3)		なし	
608	内線一般着信8(DILIN48)		なし	748	応答専用メッセージ 2CH-4(RECU2-4)		なし	
700	内線一斉呼出		70	749	応答専用メッセージ 3CH-1(RECU3-1)		なし	
701	内線グループ1呼出		71	750	応答専用メッセージ 3CH-2(RECU3-2)		なし	
702	内線グループ2呼出		72	751	応答専用メッセージ 3CH-3(RECU3-3)		なし	
703	内線グループ3呼出		73	752	応答専用メッセージ 3CH-4(RECU3-4)		なし	
704	内線グループ4呼出		74	753	応答専用メッセージ 4CH-1(RECU4-1)		なし	
705	内線グループ5呼出		なし	754	応答専用メッセージ 4CH-2(RECU4-2)		なし	
706	内線グループ6呼出		なし	755	応答専用メッセージ 4CH-3(RECU4-3)		なし	
707	内線グループ7呼出		なし	756	応答専用メッセージ 4CH-4(RECU4-4)		なし	
716	外部スビーカ呼出		75	781	留守録1CH 応答メッセージ 1		61	
717	外部スビーカグループ1呼出		なし	782	留守録1CH 応答メッセージ 2		62	
718	外部スビーカグループ2呼出		なし	783	留守録1CH 応答メッセージ 3		63	
719	外部スビーカグループ3呼出		なし	784	留守録2CH 応答メッセージ 1		64	
720	外部スビーカグループ4呼出		なし	785	留守録2CH 応答メッセージ 2		65	
721	外部スビーカ+内線一斉呼出		なし	786	留守録2CH 応答メッセージ 3		66	
722	ペーシング 応答		77	787	留守録3CH 応答メッセージ 1		なし	
723	トアホンA呼出 / 応答		なし	788	留守録3CH 応答メッセージ 2		なし	
724	トアホンB呼出 / 応答		なし	78				

システム系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
*083	[ユーザ用パスワード] 空欄に設定パスワードを記入 <table border="1"> <tr> <td>D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>パスワード</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D D D D					パスワード					0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D D D D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
パスワード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
*084	[モード切替用電話機(夜間切替操作用電話機)] 空欄に操作電話機の収容位置(D ₂ D ₂ D ₂)を記入 <table border="1"> <tr> <th>D₀D₀ テナント番号</th><th colspan="16">D₁D₁ 設定TEL No.</th></tr> <tr> <th></th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> <tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 設定TEL No.																	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	01																	02																	03																	04																	05																	06																	07																	08																	09																	10																	11																	[テナント01] 01-101、02-102 03-103、04-104 05~16-000: 設定なし [その他のテナント] 000:設定なし																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 設定TEL No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
*085	[夜間切替の時刻] 時刻: 空欄に24時間制で4桁を記入、区分(夜状態のモード): 空欄該当部分をマーク ~5-X版 <table border="1"> <tr> <th>D₀ 曜日</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr> <tr> <td></td><td>日曜日</td><td>月曜日</td><td>火曜日</td><td>水曜日</td><td>木曜日</td><td>金曜日</td><td>土曜日</td><td>全曜日</td></tr> <tr> <td>D₁D₁D₁D₁ 昼開始時刻</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₂D₂D₂D₂ 昼終了時刻</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="3">D₃ 区分</td><td>1 夜間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2 外出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 休日</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ 曜日	0	1	2	3	4	5	6	7		日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	全曜日	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ 昼開始時刻									D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼終了時刻									D ₃ 区分	1 夜間								2 外出								3 休日								なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ 曜日	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	日曜日	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日	全曜日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ 昼開始時刻																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₂ D ₂ D ₂ D ₂ 昼終了時刻																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₃ 区分	1 夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	2 外出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	3 休日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
*086	[リモート操作用の外線またはDI加入者番号] D ₀ : 空欄該当部分をマーク、 D ₁ (D ₁ ...D ₁): 外線番号/ダイヤル番号を記入 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">D₀ 外線区分</th><th colspan="16">D₁(D₁...D₁) 対象外線/ダイヤル番号</th></tr> <tr> <td>1 一般外線</td><td>2 DI外線</td><td>外線番号</td><td colspan="15">ダイヤル番号(~6-X版: 最大4桁 / (7-1版 ~): 最大11桁)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ 外線区分		D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象外線/ダイヤル番号																1 一般外線	2 DI外線	外線番号	ダイヤル番号(~6-X版: 最大4桁 / (7-1版 ~): 最大11桁)																																	[外線番号] 00: 設定なし [ダイヤル番号] 設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ 外線区分		D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象外線/ダイヤル番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1 一般外線	2 DI外線	外線番号	ダイヤル番号(~6-X版: 最大4桁 / (7-1版 ~): 最大11桁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
*087	[リモート操作移行時間(一般発信者)] <table border="1"> <tr> <th>D D</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th></tr> <tr> <td>リモート操作移行時間(秒)</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>130</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td><td>180</td></tr> </table>	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	リモート操作移行時間(秒)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	09:90秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
リモート操作移行時間(秒)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
*088	[リモート操作移行時間(特定発信者)] <table border="1"> <tr> <th>D D</th><th>00</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th></tr> <tr> <td>リモート操作移行時間(秒)</td><td>機能なし</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td></tr> </table>	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	リモート操作移行時間(秒)	機能なし	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	00:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
リモート操作移行時間(秒)	機能なし	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
*089	[リモート操作用電話機(特定発信者)] 空欄に電話番号を記入 <table border="1"> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th colspan="16">D₁(D₁...D₁) 対象電話番号</th></tr> <tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象電話番号																01																	02																	03																	04																	05																	06																	07																	08																	09																	10																	11																	12																	13																	14																	15																	16																	17																	18																	19																	20																	なし
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象電話番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

システム系コマンド

コマンド	データ												初期値
*090	[停電時の直通電話機] 空欄に直通電話機の収容位置を記入												000:なし
	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	D ₁ D ₁ D ₁ 直通電話機												
*091	[DP(20PPS)ミニマムポーズ]												0:約512ms
	D	0	1	2	3								
	ミニマムホ [°] -ス [°]	約512ms	約640ms	約768ms	約896ms								
*092	[外線へのPB信号送出時間]												0:約128ms
	D	0	1	2	3								
	時間	約128ms	約448ms	約640ms	約960ms								
*093	[外線へのPB信号ミニマムポーズ]												0:約128ms
	D	0	1	2	3								
	ミニマムホ [°] -ス [°]	約128ms	約192ms	約256ms	約320ms								
*094	[外線フッキング時間]												1:約500ms
	D	0	1	2	3								
	時間	約250ms	約500ms	約1000ms	約2000ms								
*095	[内線へのPB信号送出時間]												0:約128ms
	D	0	1	2	3								
	時間	約128ms	約256ms	約384ms	約512ms								
*096	[内線へのPB信号ミニマムポーズ]												0:約128ms
	D	0	1	2	3								
	ミニマムホ [°] -ス [°]	約128ms	約256ms	約384ms	約512ms								
*097	[発信相手の回線種別表示]												0:なし
	D	0	1										
	表示	なし	あり										
*098	[他テナントの夜間切替可能電話機] 空欄に操作電話機の収容位置を記入												000:なし
	D ₀ 設定No.	1	2	3	4	5	6	7	8				
	D ₁ D ₁ D ₁ 操作電話機												

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																				
*100	[外線ダイヤル種別] 空欄該当部分をマク <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td>D₂ダイヤル種別</td><td>0 20PPS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 10PPS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 PB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ ダイヤル種別	0 20PPS													1 10PPS													2 PB												0:20PPS																																																																																																																																
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																										
D ₂ ダイヤル種別	0 20PPS																																																																																																																																																																																					
	1 10PPS																																																																																																																																																																																					
	2 PB																																																																																																																																																																																					
*101	[外線種別] 空欄該当部分をマク <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td>D₂外線種別(昼)</td><td>0 NTT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 ビル電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 PBX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3 その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₃外線種別(夜)</td><td>0 NTT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 ビル電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 PBX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3 その他</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ 外線種別(昼)	0 NTT													1 ビル電話													2 PBX													3 その他												D ₃ 外線種別(夜)	0 NTT													1 ビル電話													2 PBX													3 その他												[昼]0:NTT [夜]0:NTT																																																															
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																										
D ₂ 外線種別(昼)	0 NTT																																																																																																																																																																																					
	1 ビル電話																																																																																																																																																																																					
	2 PBX																																																																																																																																																																																					
	3 その他																																																																																																																																																																																					
D ₃ 外線種別(夜)	0 NTT																																																																																																																																																																																					
	1 ビル電話																																																																																																																																																																																					
	2 PBX																																																																																																																																																																																					
	3 その他																																																																																																																																																																																					
*102	[VPN契約] 空欄該当部分をマク <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td>D₂VPN契約有無</td><td>0 契約なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 契約あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ VPN契約有無	0 契約なし													1 契約あり												0:契約なし																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																										
D ₂ VPN契約有無	0 契約なし																																																																																																																																																																																					
	1 契約あり																																																																																																																																																																																					
*103	[簡易VPN発信番号] 空欄に自動付加ダイヤルを記入 <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 項番</td><td>D₁(D₁...D₁) 自動付加ダイヤル</td><td>D₀D₀ 項番</td><td>D₁(D₁...D₁) 自動付加ダイヤル</td></tr> <tr><td>01</td><td></td><td>11</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>12</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>13</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>14</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>15</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>16</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>17</td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td>18</td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td>19</td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>20</td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 自動付加ダイヤル	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 自動付加ダイヤル	01		11		02		12		03		13		04		14		05		15		06		16		07		17		08		18		09		19		10		20		設定なし																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 自動付加ダイヤル	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 自動付加ダイヤル																																																																																																																																																																																			
01		11																																																																																																																																																																																				
02		12																																																																																																																																																																																				
03		13																																																																																																																																																																																				
04		14																																																																																																																																																																																				
05		15																																																																																																																																																																																				
06		16																																																																																																																																																																																				
07		17																																																																																																																																																																																				
08		18																																																																																																																																																																																				
09		19																																																																																																																																																																																				
10		20																																																																																																																																																																																				
*110	[外線自動発信の捕捉外線] 空欄にD₃のデータ(0または1)を記入 <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td>D₂グループ番号</td><td>0 全グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 グループ1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>2 グループ2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3 グループ3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>4 グループ4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>5 グループ5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>6 グループ6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₃自動捕捉機能</td><td></td></tr> <tr> <td>0</td><td>なし</td></tr> <tr> <td>1</td><td>あり</td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ グループ番号	0 全グループ													1 グループ1													2 グループ2													3 グループ3													4 グループ4													5 グループ5													6 グループ6												D ₃ 自動捕捉機能		0	なし	1	あり	[全外線] 1,1: グループ番号1は 自動捕捉あり 2,0 ~ 6,0: グループ番号2~6は 自動捕捉なし																																																																						
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																										
D ₂ グループ番号	0 全グループ																																																																																																																																																																																					
	1 グループ1																																																																																																																																																																																					
	2 グループ2																																																																																																																																																																																					
	3 グループ3																																																																																																																																																																																					
	4 グループ4																																																																																																																																																																																					
	5 グループ5																																																																																																																																																																																					
	6 グループ6																																																																																																																																																																																					
D ₃ 自動捕捉機能																																																																																																																																																																																						
0	なし																																																																																																																																																																																					
1	あり																																																																																																																																																																																					
*111	[オフフック発信機能] 空欄該当部分をマク <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr> <tr> <td>D₂オフフック発信</td><td>0 機能なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 機能あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr> <tr> <td>D₂オフフック発信</td><td>0 機能なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 機能あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr> <tr> <td>D₂オフフック発信</td><td>0 機能なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 機能あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr> <tr> <td>D₂オフフック発信</td><td>0 機能なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1 機能あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ オフフック発信	0 機能なし													1 機能あり												D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ オフフック発信	0 機能なし																	1 機能あり																D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂ オフフック発信	0 機能なし																	1 機能あり																D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂ オフフック発信	0 機能なし													1 機能あり												[収容位置111,112] 1:あり [収容位置111,112以外] 0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																										
D ₂ オフフック発信	0 機能なし																																																																																																																																																																																					
	1 機能あり																																																																																																																																																																																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																						
D ₂ オフフック発信	0 機能なし																																																																																																																																																																																					
	1 機能あり																																																																																																																																																																																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																						
D ₂ オフフック発信	0 機能なし																																																																																																																																																																																					
	1 機能あり																																																																																																																																																																																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																										
D ₂ オフフック発信	0 機能なし																																																																																																																																																																																					
	1 機能あり																																																																																																																																																																																					

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*112	[外線自動発信グループ1のサブグループ] 空欄にサブグループ番号(1~6)を記入 <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td>D₂</td><td>サブグループ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂	サブグループ番号													1:サブグループ1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂	サブグループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
*113	[外線自動発信グループ1のサブグループ対応電話機] 空欄該当部分をマーク <table border="1"> <tr> <th colspan="2">D₂ サブグループ番号</th><th colspan="2">0(全)</th><th colspan="2">1</th><th colspan="2">2</th><th colspan="2">3</th><th colspan="2">4</th><th colspan="2">5</th><th colspan="2">6</th></tr> <tr> <th>D₀D₀D₀</th><th>D₃ 自動発信</th><th>0</th><th>1</th><th>0</th><th>1</th><th>0</th><th>1</th><th>0</th><th>1</th><th>0</th><th>1</th><th>0</th><th>1</th><th>0</th><th>1</th></tr> <tr> <td colspan="2">収容位置</td><td>不可</td><td>可</td><td>不可</td><td>可</td><td>不可</td><td>可</td><td>不可</td><td>可</td><td>不可</td><td>可</td><td>不可</td><td>可</td><td>不可</td><td>可</td></tr> <tr><td>101</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>102</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>104</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>106</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>107</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>108</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>109</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>112</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>113</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>114</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>116</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>117</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>118</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>119</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>121</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>122</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>123</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>124</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>126</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>127</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>128</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>137</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>139</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>141</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>142</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>143</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>145</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>146</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>147</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>148</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>149</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>151</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>152</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>153</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>154</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>155</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>157</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>158</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>159</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>161</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>162</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>163</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>164</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₂ サブグループ番号		0(全)		1		2		3		4		5		6		D ₀ D ₀ D ₀	D ₃ 自動発信	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	収容位置		不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	101																102																103																104																105																106																107																108																109																110																111																112																113																114																115																116																117																118																119																120																121																122																123																124																125																126																127																128																137																138																139																140																141																142																143																144																145																146																147																148																149																150																151																152																153																154																155																156																157																158																159																160																161																162																163																164																0,1:全サブグループ 発信可
D ₂ サブグループ番号		0(全)		1		2		3		4		5		6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀	D ₃ 自動発信	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
収容位置		不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可	不可	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
103																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
106																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
113																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
115																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
119																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
121																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
127																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
137																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
139																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
141																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
142																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
143																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
145																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
146																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
148																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
152																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
153																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
158																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
159																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
161																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																														
*114	[外線ワンタッチ発信機能] 空欄該当部分をマク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ワンタッチ発信</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ワンタッチ発信</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	なし									ワンタッチ発信	1	あり									D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし															ワンタッチ発信	1	あり															1:あり																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																														
ワンタッチ発信	1	あり																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																														
ワンタッチ発信	1	あり																																																																																																																																																																														
*115	[オフフック自動発信の発信グループ] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>グループ番号</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	グループ番号	1	2	3	4	5	6	1:グループ1																																																																																																																																																																
D	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																										
グループ番号	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																										
*120	[システム短縮ダイヤルのメモリー数] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>メモリー数</td><td>600メモリー</td><td>990メモリー</td></tr></table>	D	1	2	メモリー数	600メモリー	990メモリー	1:600メモリー																																																																																																																																																																								
D	1	2																																																																																																																																																																														
メモリー数	600メモリー	990メモリー																																																																																																																																																																														
*121	[PBX局線発信特番] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>発信特番</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	発信特番	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																								
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																						
発信特番	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																						
*122	[PBX局線発信特番自動挿入] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>自動挿入</td><td>なし</td><td>あり</td><td>フリットダイヤル時もあり</td></tr></table>	D	0	1	2	自動挿入	なし	あり	フリットダイヤル時もあり	1:あり																																																																																																																																																																						
D	0	1	2																																																																																																																																																																													
自動挿入	なし	あり	フリットダイヤル時もあり																																																																																																																																																																													
*123	[チェーンダイヤル機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>チェーンダイヤル機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	チェーンダイヤル機能	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																								
D	0	1																																																																																																																																																																														
チェーンダイヤル機能	なし	あり																																																																																																																																																																														
*124	[☒ ボタンによる短縮発信] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>使用の可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	使用の可否	不可	可	1:可																																																																																																																																																																								
D	0	1																																																																																																																																																																														
使用の可否	不可	可																																																																																																																																																																														
*125	[短縮/電話帳 ボタン使用種別] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>使用種別</td><td>一般の短縮ダイヤル発信用</td><td>事業所番号発信用</td></tr></table>	D	0	1	使用種別	一般の短縮ダイヤル発信用	事業所番号発信用	0:一般の短縮ダイヤル発信用																																																																																																																																																																								
D	0	1																																																																																																																																																																														
使用種別	一般の短縮ダイヤル発信用	事業所番号発信用																																																																																																																																																																														
*126	[システム短縮ダイヤル登録] 最終ページのシートを必要数コピーして記入してください。	設定なし																																																																																																																																																																														
*127	[短縮発信の番号確認/検索機能] 空欄該当部分をマク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂ 番号確認/</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>検索機能</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂ 番号確認/</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>検索機能</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂ 番号確認/</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>検索機能</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂ 番号確認/</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>検索機能</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂ 番号確認/	0	なし									検索機能	1	あり									D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ 番号確認/	0	なし															検索機能	1	あり															D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂ 番号確認/	0	なし															検索機能	1	あり															D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂ 番号確認/	0	なし											検索機能	1	あり											0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																						
D ₂ 番号確認/	0	なし																																																																																																																																																																														
検索機能	1	あり																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																
D ₂ 番号確認/	0	なし																																																																																																																																																																														
検索機能	1	あり																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																
D ₂ 番号確認/	0	なし																																																																																																																																																																														
検索機能	1	あり																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																				
D ₂ 番号確認/	0	なし																																																																																																																																																																														
検索機能	1	あり																																																																																																																																																																														
*128 (4-1版 ~)	[電話帳検索移行方法] 空欄該当部分をマク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂ 短縮/電話帳</td><td>0</td><td>2回</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ボタン押下回数</td><td>1</td><td>1回</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂ 短縮/電話帳</td><td>0</td><td>2回</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ボタン押下回数</td><td>1</td><td>1回</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂ 短縮/電話帳	0	2回									ボタン押下回数	1	1回									D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ 短縮/電話帳	0	2回															ボタン押下回数	1	1回															0:2回																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																						
D ₂ 短縮/電話帳	0	2回																																																																																																																																																																														
ボタン押下回数	1	1回																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																
D ₂ 短縮/電話帳	0	2回																																																																																																																																																																														
ボタン押下回数	1	1回																																																																																																																																																																														

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																										
*130	[外線発信自動リトライ回数] 空欄に設定回数を記入 <table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01 ~ 99</td></tr><tr><td>リトライ回数</td><td>なし</td><td>回</td></tr></table>	D D	00	01 ~ 99	リトライ回数	なし	回	15:15回																																																																																																																																																																																																				
D D	00	01 ~ 99																																																																																																																																																																																																										
リトライ回数	なし	回																																																																																																																																																																																																										
*131	[スーパーリトライ終了後の警報音] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>警報音</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	警報音	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																										
警報音	なし	あり																																																																																																																																																																																																										
*132	[スーパーリトライ終了後の切断時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>切断時間</td><td>0秒</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	切断時間	0秒	10秒	20秒	30秒	1:10秒																																																																																																																																																																																																
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																								
切断時間	0秒	10秒	20秒	30秒																																																																																																																																																																																																								
*133	[ダイヤルボタンによるスーパーリトライ機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>機能の有無</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	D	0	1	機能の有無	無効	有効	0:無効																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																										
機能の有無	無効	有効																																																																																																																																																																																																										
*134	[手動リトライ機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>手動リトライ</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	手動リトライ	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																										
手動リトライ	なし	あり																																																																																																																																																																																																										
*135	[オフフック中のリトライ機能] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>機能の有無</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>機能の有無</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	なし									機能の有無	1	あり									D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし															機能の有無	1	あり															0:なし																																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																																																		
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																										
機能の有無	1	あり																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																												
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																										
機能の有無	1	あり																																																																																																																																																																																																										
*137	[リダイヤルの外線捕捉選択方法] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>選択方法</td><td>前回使用外線</td><td>自動選択</td></tr></table>	D	0	1	選択方法	前回使用外線	自動選択	1:自動選択																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																										
選択方法	前回使用外線	自動選択																																																																																																																																																																																																										
*138	[外線リバース検出後のメモリ] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>リバース検出後のメモリ</td><td>メモリしない</td><td>メモリする</td></tr></table>	D	0	1	リバース検出後のメモリ	メモリしない	メモリする	1:メモリする																																																																																																																																																																																																				
D	0	1																																																																																																																																																																																																										
リバース検出後のメモリ	メモリしない	メモリする																																																																																																																																																																																																										
*139	[発信履歴の初期画面] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>一覧表示(4件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>初期画面</td><td>1</td><td>詳細表示(1件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>一覧表示(4件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>初期画面</td><td>1</td><td>詳細表示(1件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	一覧表示(4件)									初期画面	1	詳細表示(1件)									D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	一覧表示(4件)															初期画面	1	詳細表示(1件)															0:一覧表示(4件)																																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																																																		
D ₂	0	一覧表示(4件)																																																																																																																																																																																																										
初期画面	1	詳細表示(1件)																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																												
D ₂	0	一覧表示(4件)																																																																																																																																																																																																										
初期画面	1	詳細表示(1件)																																																																																																																																																																																																										
*140	[サービスクラス] <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂ サービスクラス(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ サービスクラス(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td><td>129</td><td>130</td></tr><tr><td>D₂ サービスクラス(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ サービスクラス(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂ サービスクラス(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ サービスクラス(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂ サービスクラス(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ サービスクラス(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂/D₃</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>サービスクラス</td><td>A (超特甲)</td><td>B (特甲)</td><td>C (準特甲A)</td><td>D (準特甲B)</td><td>E (甲)</td><td>F (準甲)</td><td>G (乙)</td></tr></table> 専用線収容位置	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ サービスクラス(昼)													D ₃ サービスクラス(夜)													D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	D ₂ サービスクラス(昼)																			D ₃ サービスクラス(夜)																			D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂ サービスクラス(昼)																	D ₃ サービスクラス(夜)																	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂ サービスクラス(昼)													D ₃ サービスクラス(夜)													D ₂ /D ₃	0	1	2	3	4	5	6	サービスクラス	A (超特甲)	B (特甲)	C (準特甲A)	D (準特甲B)	E (甲)	F (準甲)	G (乙)	0:全内線 サービスクラスA (超特甲)
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																																
D ₂ サービスクラス(昼)																																																																																																																																																																																																												
D ₃ サービスクラス(夜)																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130																																																																																																																																																																																										
D ₂ サービスクラス(昼)																																																																																																																																																																																																												
D ₃ サービスクラス(夜)																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																																												
D ₂ サービスクラス(昼)																																																																																																																																																																																																												
D ₃ サービスクラス(夜)																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																																																
D ₂ サービスクラス(昼)																																																																																																																																																																																																												
D ₃ サービスクラス(夜)																																																																																																																																																																																																												
D ₂ /D ₃	0	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																					
サービスクラス	A (超特甲)	B (特甲)	C (準特甲A)	D (準特甲B)	E (甲)	F (準甲)	G (乙)																																																																																																																																																																																																					

外線発信系コマンド

コマンド	データ		初期値						
*141	[特定市外番号] 空欄に設定するダイヤル(先頭の0を除いた1～10桁)を記入		全ての市外に 発信可能						
	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)		D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)		
	項番	発信可能な市外番号		項番	発信可能な市外番号	項番	発信可能な市外番号	項番	発信可能な市外番号
	01			09		17		25	
	02			10		18		26	
	03			11		19		27	
	04			12		20		28	
	05			13		21		29	
	06			14		22		30	
	07			15		23		31	
08		16		24		32			
*142	[特定発信規制] 空欄に規制するダイヤル(1～10桁)を記入		01-0990,02-1890990,03-100,04-106,05-108, 06-0051,07-0052,08-0055,09-0045,10-0062 11～64は設定なし						
	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)		D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)		
	項番	規制ダイヤル		項番	規制ダイヤル	項番	規制ダイヤル	項番	規制ダイヤル
	01			17		33		49	
	02			18		34		50	
	03			19		35		51	
	04			20		36		52	
	05			21		37		53	
	06			22		38		54	
	07			23		39		55	
08		24		40		56			
09		25		41		57			
10		26		42		58			
11		27		43		59			
12		28		44		60			
13		29		45		61			
14		30		46		62			
15		31		47		63			
16		32		48		64			
*143	[共通電話帳ダイヤルのサービスクラス規制]		1:あり						
	D	01							
*144	[特定発信規制対象のクラス]		1:B(特甲)						
	D	1234							
*145	[夜間切替時のサービスクラス切替] 空欄該当部分をマーク		1:あり						
	D ₀ D ₀	外線番号							
*150	[桁間ポーズ挿入位置(PBX/ビル電話)] 空欄に設定値0～8を記入		ダイヤル 位置 0 - 1 (1桁目) 1～9 - 0 (ホースなし)						
	D ₀	第1ダイヤル							
*151	[桁間ポーズ挿入位置(NTT)] 空欄に設定値0～8を記入		ダイヤル 位置 0～9 - 0 (ホースなし)						
	D ₀	第1ダイヤル							
*152	[00XXダイヤルの桁間ポーズ挿入位置(PBX/ビル電話)] 空欄に設定値0,4～8を記入		ダイヤル 位置 0～9 - 0 (ホースなし)						
	D ₀	識別用ダイヤル							
*153	[00XXダイヤルの桁間ポーズ挿入位置(NTT)] 空欄に設定値0,3～8を記入		ダイヤル 位置 0～9 - 0 (ホースなし)						
	D ₀	識別用ダイヤル							
*154	[PBX/ビル電話収容時の桁間ポーズ時間]		03:3秒						
	D D	00010203040506070809101112131415							

外線発信系コマンド

コマンド	デ ー タ																初期値		
*155	[NTT収容時の桁間ポーズ時間]																03:3秒		
	D D		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13		14	15
	ホ°-ス°時間(秒)		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
*156	[短縮ダイヤル中のポーズ時間]																0:3秒		
	D		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	ホ°-ス°時間(秒)		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30							
*157	[一般ダイヤルのプレポーズ時間]																1:0.5秒		
	D		0	1	2	3	4	5	6	7									
	プレホ°-ス°時間(秒)		0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5									
*160	[事業者識別番号自動付加外線] 空欄該当部分をマ-ク																[全通話区分] 0,00:なし,なし		
	D ₀ D ₀	D ₂	D ₃		D ₄ D ₄	D ₀ D ₀	D ₂	D ₃		D ₄ D ₄	D ₀ D ₀	D ₂	D ₃		D ₄ D ₄				
	外線番号	通話区分	マイリフ°ス解除 0 なし 1 あり		事業者 項番	外線番号	通話区分	マイリフ°ス解除 0 なし 1 あり		事業者 項番	外線番号	通話区分	マイリフ°ス解除 0 なし 1 あり		事業者 項番				
	01	1 市内				05	1 市内				09	1 市内							
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外							
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外							
		4 国際					4 国際					4 国際							
		5 その他1					5 その他1					5 その他1							
		6 その他2					6 その他2					6 その他2							
		7 その他3					7 その他3					7 その他3							
		8 その他4					8 その他4					8 その他4							
	02	1 市内				06	1 市内				10	1 市内							
		2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外							
		3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外							
		4 国際					4 国際					4 国際							
		5 その他1					5 その他1					5 その他1							
6 その他2					6 その他2					6 その他2									
7 その他3					7 その他3					7 その他3									
8 その他4					8 その他4					8 その他4									
03	1 市内				07	1 市内				11	1 市内								
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外								
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外								
	4 国際					4 国際					4 国際								
	5 その他1					5 その他1					5 その他1								
	6 その他2					6 その他2					6 その他2								
	7 その他3					7 その他3					7 その他3								
	8 その他4					8 その他4					8 その他4								
04	1 市内				08	1 市内				12	1 市内								
	2 県内市外					2 県内市外					2 県内市外								
	3 県間市外					3 県間市外					3 県間市外								
	4 国際					4 国際					4 国際								
	5 その他1					5 その他1					5 その他1								
	6 その他2					6 その他2					6 その他2								
	7 その他3					7 その他3					7 その他3								
	8 その他4					8 その他4					8 その他4								
*161	[その他区分の対象ダイヤル] 空欄に通話区分(5~8)、対象番号を記入																01-5,080 02-5,090 03~32は 設定なし		
	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂ (D ₂ ...D ₂)		D ₀ D ₀	D ₁	D ₂ (D ₂ ...D ₂)		D ₀ D ₀	D ₁	D ₂ (D ₂ ...D ₂)		D ₀ D ₀	D ₁	D ₂ (D ₂ ...D ₂)				
	項番	通話区分	対象番号		項番	通話区分	対象番号		項番	通話区分	対象番号		項番	通話区分	対象番号				
	01				09				17				25						
	02				10				18				26						
	03				11				19				27						
	04				12				20				28						
	05				13				21				29						
	06				14				22				30						
	07				15				23				31						
08				16				24				32							

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																								
*162	[県内市外局番] 空欄に対象の県内市外局番(先頭の0を除く)を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁(D₁...D₁) 県内市外局番</th><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁(D₁...D₁) 県内市外局番</th><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁(D₁...D₁) 県内市外局番</th><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁(D₁...D₁) 県内市外局番</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td>09</td><td></td><td>17</td><td></td><td>25</td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td>10</td><td></td><td>18</td><td></td><td>26</td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td>11</td><td></td><td>19</td><td></td><td>27</td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td>12</td><td></td><td>20</td><td></td><td>28</td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td>13</td><td></td><td>21</td><td></td><td>29</td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td>14</td><td></td><td>22</td><td></td><td>30</td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td>15</td><td></td><td>23</td><td></td><td>31</td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td>16</td><td></td><td>24</td><td></td><td>32</td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 県内市外局番	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 県内市外局番	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 県内市外局番	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 県内市外局番	01		09		17		25		02		10		18		26		03		11		19		27		04		12		20		28		05		13		21		29		06		14		22		30		07		15		23		31		08		16		24		32		設定なし																																																																																																
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 県内市外局番	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 県内市外局番	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 県内市外局番	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 県内市外局番																																																																																																																																																																			
01		09		17		25																																																																																																																																																																				
02		10		18		26																																																																																																																																																																				
03		11		19		27																																																																																																																																																																				
04		12		20		28																																																																																																																																																																				
05		13		21		29																																																																																																																																																																				
06		14		22		30																																																																																																																																																																				
07		15		23		31																																																																																																																																																																				
08		16		24		32																																																																																																																																																																				
*163	[自局市外局番] 空欄に対象の自局市外局番(先頭の0を除く)を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D(D...D) 自局市外局番</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td></tr> </tbody> </table>	D(D...D) 自局市外局番		設定なし																																																																																																																																																																						
D(D...D) 自局市外局番																																																																																																																																																																										
*164	[マイラインプラス解除特番] 空欄に対象の特番を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D(D...D) 特番</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td></tr> </tbody> </table>	D(D...D) 特番		122																																																																																																																																																																						
D(D...D) 特番																																																																																																																																																																										
*165	[課金判定用の国内事業者識別番号] 空欄に課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号と事業者識別番号を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 事業者項番</th><th>D₁ 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号</th><th>D₂D₂D₂(D₂...D₂) 事業者識別番号</th><th>D₀D₀ 事業者項番</th><th>D₁ 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号</th><th>D₂D₂D₂(D₂...D₂) 事業者識別番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td><td>09</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ 事業者項番	D ₁ 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ ...D ₂) 事業者識別番号	D ₀ D ₀ 事業者項番	D ₁ 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ ...D ₂) 事業者識別番号	01			09			02			10			03			11			04			12			05			13			06			14			07			15			08			16			01-1,0036 02-1,0039 03-1,0033 04-1,0077 05-1,0088 06-1,:設定なし 16-1,:設定なし																																																																																																																		
D ₀ D ₀ 事業者項番	D ₁ 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ ...D ₂) 事業者識別番号	D ₀ D ₀ 事業者項番	D ₁ 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ ...D ₂) 事業者識別番号																																																																																																																																																																					
01			09																																																																																																																																																																							
02			10																																																																																																																																																																							
03			11																																																																																																																																																																							
04			12																																																																																																																																																																							
05			13																																																																																																																																																																							
06			14																																																																																																																																																																							
07			15																																																																																																																																																																							
08			16																																																																																																																																																																							
*166	[課金判定用の国際事業者識別番号] 空欄に課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号と事業者識別番号を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 事業者項番</th><th>D₁ 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号</th><th>D₂D₂D₂(D₂...D₂) 事業者識別番号</th><th>D₀D₀ 事業者項番</th><th>D₁ 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号</th><th>D₂D₂D₂(D₂...D₂) 事業者識別番号</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td><td>09</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td><td>13</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td><td>14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ 事業者項番	D ₁ 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ ...D ₂) 事業者識別番号	D ₀ D ₀ 事業者項番	D ₁ 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ ...D ₂) 事業者識別番号	01			09			02			10			03			11			04			12			05			13			06			14			07			15			08			16			01-1,0033 02-1,001 03-1,0052 04-1,0041 05-1,0061 06-1,0045 07-1,0062 08-1,:設定なし 16-1,:設定なし																																																																																																																		
D ₀ D ₀ 事業者項番	D ₁ 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ ...D ₂) 事業者識別番号	D ₀ D ₀ 事業者項番	D ₁ 課金ﾃｰﾌﾞﾙ番号	D ₂ D ₂ D ₂ (D ₂ ...D ₂) 事業者識別番号																																																																																																																																																																					
01			09																																																																																																																																																																							
02			10																																																																																																																																																																							
03			11																																																																																																																																																																							
04			12																																																																																																																																																																							
05			13																																																																																																																																																																							
06			14																																																																																																																																																																							
07			15																																																																																																																																																																							
08			16																																																																																																																																																																							
*167	[外線毎のマイラインサービス契約データ] 空欄該当部分をﾏｰｸ <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 外線番号</th><th>D₂ 通話区分</th><th>D₃ ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし 1 あり</th><th>D₄D₄ 事業者 項番</th><th>D₀D₀ 外線番号</th><th>D₂ 通話区分</th><th>D₃ ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし 1 あり</th><th>D₄D₄ 事業者 項番</th><th>D₀D₀ 外線番号</th><th>D₂ 通話区分</th><th>D₃ ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし 1 あり</th><th>D₄D₄ 事業者 項番</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">01</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td rowspan="4">05</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td rowspan="4">09</td><td>1 市内</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td>2 県内市外</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td>3 県間市外</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4 国際</td><td></td><td></td><td>4 国際</td><td></td><td></td><td>4 国際</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">02</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td rowspan="4">06</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td rowspan="4">10</td><td>1 市内</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td>2 県内市外</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td>3 県間市外</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4 国際</td><td></td><td></td><td>4 国際</td><td></td><td></td><td>4 国際</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">03</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td rowspan="4">07</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td rowspan="4">11</td><td>1 市内</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td>2 県内市外</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td>3 県間市外</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4 国際</td><td></td><td></td><td>4 国際</td><td></td><td></td><td>4 国際</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">04</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td rowspan="4">08</td><td>1 市内</td><td></td><td></td><td rowspan="4">12</td><td>1 市内</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td>2 県内市外</td><td></td><td></td><td>2 県内市外</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td>3 県間市外</td><td></td><td></td><td>3 県間市外</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4 国際</td><td></td><td></td><td>4 国際</td><td></td><td></td><td>4 国際</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号	D ₂ 通話区分	D ₃ ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし 1 あり	D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線番号	D ₂ 通話区分	D ₃ ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし 1 あり	D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線番号	D ₂ 通話区分	D ₃ ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし 1 あり	D ₄ D ₄ 事業者 項番	01	1 市内			05	1 市内			09	1 市内			2 県内市外			2 県内市外			2 県内市外			3 県間市外			3 県間市外			3 県間市外			4 国際			4 国際			4 国際			02	1 市内			06	1 市内			10	1 市内			2 県内市外			2 県内市外			2 県内市外			3 県間市外			3 県間市外			3 県間市外			4 国際			4 国際			4 国際			03	1 市内			07	1 市内			11	1 市内			2 県内市外			2 県内市外			2 県内市外			3 県間市外			3 県間市外			3 県間市外			4 国際			4 国際			4 国際			04	1 市内			08	1 市内			12	1 市内			2 県内市外			2 県内市外			2 県内市外			3 県間市外			3 県間市外			3 県間市外			4 国際			4 国際			4 国際			1-0,01 2-0,01 3-0,03 4-0,01
D ₀ D ₀ 外線番号	D ₂ 通話区分	D ₃ ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし 1 あり	D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線番号	D ₂ 通話区分	D ₃ ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし 1 あり	D ₄ D ₄ 事業者 項番	D ₀ D ₀ 外線番号	D ₂ 通話区分	D ₃ ﾏｲﾗｲﾝﾌﾟﾗｽ解除 0 なし 1 あり	D ₄ D ₄ 事業者 項番																																																																																																																																																															
01	1 市内			05	1 市内			09	1 市内																																																																																																																																																																	
	2 県内市外				2 県内市外				2 県内市外																																																																																																																																																																	
	3 県間市外				3 県間市外				3 県間市外																																																																																																																																																																	
	4 国際				4 国際				4 国際																																																																																																																																																																	
02	1 市内			06	1 市内			10	1 市内																																																																																																																																																																	
	2 県内市外				2 県内市外				2 県内市外																																																																																																																																																																	
	3 県間市外				3 県間市外				3 県間市外																																																																																																																																																																	
	4 国際				4 国際				4 国際																																																																																																																																																																	
03	1 市内			07	1 市内			11	1 市内																																																																																																																																																																	
	2 県内市外				2 県内市外				2 県内市外																																																																																																																																																																	
	3 県間市外				3 県間市外				3 県間市外																																																																																																																																																																	
	4 国際				4 国際				4 国際																																																																																																																																																																	
04	1 市内			08	1 市内			12	1 市内																																																																																																																																																																	
	2 県内市外				2 県内市外				2 県内市外																																																																																																																																																																	
	3 県間市外				3 県間市外				3 県間市外																																																																																																																																																																	
	4 国際				4 国際				4 国際																																																																																																																																																																	

外線発信系コマンド

コマンド	データ		初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
*168	[マイライン対象外のダイヤル] 空欄に対象外のダイヤルを記入		01-00 02-0120 03-0180 04-0190 05-0570 06-070 07-1 08-0990 09-0800 10～32は 設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D₀D₀</th><th colspan="12">D₁(D₁...D₁)</th><th>D₀D₀</th><th colspan="12">D₁(D₁...D₁)</th></tr><tr><th>項番</th><th colspan="12">対象外のダイヤル</th><th>項番</th><th colspan="12">対象外のダイヤル</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)												D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)												項番	対象外のダイヤル												項番	対象外のダイヤル												01													17												02													18												03													19												04													20												05													21												06													22												07													23												08													24												09													25												10													26												11													27												12													28												13													29												14													30												15													31												16													32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)												D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
項番	対象外のダイヤル												項番	対象外のダイヤル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01													17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
02													18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
03													19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
04													20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
05													21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
06													22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
07													23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
08													24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
09													25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
10													26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
11													27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12													28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
13													29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
14													30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
15													31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
16													32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
*180	[外線別発信規制]		1:全外線発信可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D₀D₀D₀</th><th colspan="12">D₂D₂ 外線番号</th></tr><tr><th>収容位置</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>101</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>102</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>104</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>106</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>107</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>108</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>109</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>112</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>113</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>114</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>116</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>117</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>118</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>119</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>121</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>122</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>123</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>124</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>126</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>127</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>128</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>129</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	D ₂ D ₂ 外線番号												収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	101													102													103													104													105													106													107													108													109													110													111													112													113													114													115													116													117													118													119													120													121													122													123													124													125													126													127													128													129													130													<table><tr><th>D₀D₀D₀</th><th colspan="12">D₂D₂ 外線番号</th></tr><tr><th>収容位置</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>137</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>139</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>141</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>142</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>143</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>145</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>146</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>147</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>148</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>149</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>151</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>152</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>153</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>154</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>155</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>157</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>158</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>159</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>161</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>162</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>163</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>164</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	D ₂ D ₂ 外線番号												収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	137													138													139													140													141													142													143													144													145													146													147													148													149													150													151													152													153													154													155													156													157													158													159													160													161													162													163													164													
D ₀ D ₀ D ₀	D ₂ D ₂ 外線番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
103																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
106																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
113																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
115																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
119																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
121																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
127																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀	D ₂ D ₂ 外線番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
収容位置	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
137																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
139																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
141																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
142																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
143																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
145																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
146																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
148																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
152																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
153																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
158																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
159																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
161																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	空欄にD ₃ のデータ(下表参照)を記入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	<table><tr><th>D₃</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>外線発信の可否</td><td>発信不可</td><td>発信可</td></tr></table>		D ₃	0	1	外線発信の可否	発信不可	発信可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₃	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
外線発信の可否	発信不可	発信可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
*181	[外線発信ウェイトング特番]		00:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>0</th></tr><tr><td>ウェイトング特番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr></table>		D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	ウェイトング特番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ウェイトング特番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
*182	[外線連続捕捉機能]		1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	<table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>連続捕捉</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>		D	0	1	連続捕捉	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
連続捕捉	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

外線発信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																												
*183	[電話機毎のプリセットダイヤル可否] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>プリセットダイヤル</td><td>1</td><td>可能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>DT送出後のプリセットダイヤル</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>プリセットダイヤル</td><td>1</td><td>可能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>DT送出後のプリセットダイヤル</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	不可										プリセットダイヤル	1	可能											2	DT送出後のプリセットダイヤル										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	不可																プリセットダイヤル	1	可能																	2	DT送出後のプリセットダイヤル																0: 不可																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																												
プリセットダイヤル	1	可能																																																																																																																																																																																																																																																												
	2	DT送出後のプリセットダイヤル																																																																																																																																																																																																																																																												
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																																																																													
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																																																																												
プリセットダイヤル	1	可能																																																																																																																																																																																																																																																												
	2	DT送出後のプリセットダイヤル																																																																																																																																																																																																																																																												
*185	[特定電話番号の外線グループ指定捕捉] 空欄にグループ番号と特定電話番号を記入 <table><tr><td>D₀D₀</td><td>D₁</td><td>D₂(D₂...D₂)</td><td>D₀D₀</td><td>D₁</td><td>D₂(D₂...D₂)</td></tr><tr><td>項番</td><td>グループ番号</td><td>特定電話番号</td><td>項番</td><td>グループ番号</td><td>特定電話番号</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td>41</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td>42</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td>43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td>44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td>45</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td>46</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td>47</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td>48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td>49</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td>51</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td>52</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td>54</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td>55</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td>58</td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td>59</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td>61</td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td>62</td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td>63</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td>64</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td>65</td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td>66</td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td>67</td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td>68</td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td>69</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td>70</td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td><td>71</td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td><td>72</td><td></td><td></td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td>73</td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td><td>74</td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td><td>75</td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td>76</td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td><td>77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td>78</td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td><td>79</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td>80</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂ (D ₂ ...D ₂)	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂ (D ₂ ...D ₂)	項番	グループ番号	特定電話番号	項番	グループ番号	特定電話番号	01			41			02			42			03			43			04			44			05			45			06			46			07			47			08			48			09			49			10			50			11			51			12			52			13			53			14			54			15			55			16			56			17			57			18			58			19			59			20			60			21			61			22			62			23			63			24			64			25			65			26			66			27			67			28			68			29			69			30			70			31			71			32			72			33			73			34			74			35			75			36			76			37			77			38			78			39			79			40			80			0: なし
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂ (D ₂ ...D ₂)	D ₀ D ₀	D ₁	D ₂ (D ₂ ...D ₂)																																																																																																																																																																																																																																																									
項番	グループ番号	特定電話番号	項番	グループ番号	特定電話番号																																																																																																																																																																																																																																																									
01			41																																																																																																																																																																																																																																																											
02			42																																																																																																																																																																																																																																																											
03			43																																																																																																																																																																																																																																																											
04			44																																																																																																																																																																																																																																																											
05			45																																																																																																																																																																																																																																																											
06			46																																																																																																																																																																																																																																																											
07			47																																																																																																																																																																																																																																																											
08			48																																																																																																																																																																																																																																																											
09			49																																																																																																																																																																																																																																																											
10			50																																																																																																																																																																																																																																																											
11			51																																																																																																																																																																																																																																																											
12			52																																																																																																																																																																																																																																																											
13			53																																																																																																																																																																																																																																																											
14			54																																																																																																																																																																																																																																																											
15			55																																																																																																																																																																																																																																																											
16			56																																																																																																																																																																																																																																																											
17			57																																																																																																																																																																																																																																																											
18			58																																																																																																																																																																																																																																																											
19			59																																																																																																																																																																																																																																																											
20			60																																																																																																																																																																																																																																																											
21			61																																																																																																																																																																																																																																																											
22			62																																																																																																																																																																																																																																																											
23			63																																																																																																																																																																																																																																																											
24			64																																																																																																																																																																																																																																																											
25			65																																																																																																																																																																																																																																																											
26			66																																																																																																																																																																																																																																																											
27			67																																																																																																																																																																																																																																																											
28			68																																																																																																																																																																																																																																																											
29			69																																																																																																																																																																																																																																																											
30			70																																																																																																																																																																																																																																																											
31			71																																																																																																																																																																																																																																																											
32			72																																																																																																																																																																																																																																																											
33			73																																																																																																																																																																																																																																																											
34			74																																																																																																																																																																																																																																																											
35			75																																																																																																																																																																																																																																																											
36			76																																																																																																																																																																																																																																																											
37			77																																																																																																																																																																																																																																																											
38			78																																																																																																																																																																																																																																																											
39			79																																																																																																																																																																																																																																																											
40			80																																																																																																																																																																																																																																																											
*186	[特定電話番号以外の捕捉外線グループ] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>グループ番号</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	グループ番号	1	2	3	4	5	6	1: グループ 1																																																																																																																																																																																																																																														
D	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																								
グループ番号	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																								
*187	[IP電話発信迂回機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>迂回機能</td><td>なし</td><td>自動迂回(迂回表示なし)</td><td>自動迂回(迂回表示あり)</td><td>手動迂回(迂回表示あり)</td></tr></table>	D	0	1	2	3	迂回機能	なし	自動迂回(迂回表示なし)	自動迂回(迂回表示あり)	手動迂回(迂回表示あり)	2: 自動迂回 (迂回表示あり)																																																																																																																																																																																																																																																		
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																										
迂回機能	なし	自動迂回(迂回表示なし)	自動迂回(迂回表示あり)	手動迂回(迂回表示あり)																																																																																																																																																																																																																																																										
*189 3-1版 ~	[IP回線使用不可時表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>表示</td><td>表示なし</td><td>ランプ表示あり</td><td>ランプ表示 / LCD表示あり</td></tr></table>	D	0	1	2	表示	表示なし	ランプ表示あり	ランプ表示 / LCD表示あり	0: 表示なし																																																																																																																																																																																																																																																				
D	0	1	2																																																																																																																																																																																																																																																											
表示	表示なし	ランプ表示あり	ランプ表示 / LCD表示あり																																																																																																																																																																																																																																																											
*191 7-1版 ~	[[#] ダイヤル自動付加] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動付加</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂	0	なし												自動付加	1	あり												0: なし																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																												
自動付加	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																												

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
*300	[外線毎の着信種別] 空欄該当部分をマーク <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ 外線番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr> <tr> <td rowspan="4">D₂ 着信種別(昼)</td><td>0 一般外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1 DID</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2 DI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3 DIL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="4">D₃ 着信種別(夜)</td><td>5 留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>0 一般外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1 DID</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2 DI</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>3 DIL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>5 留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ 着信種別(昼)	0 一般外線													1 DID													2 DI													3 DIL													D ₃ 着信種別(夜)	5 留守番機能													0 一般外線													1 DID													2 DI														3 DIL														5 留守番機能													0:一般外線																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂ 着信種別(昼)	0 一般外線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1 DID																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2 DI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 DIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₃ 着信種別(夜)	5 留守番機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	0 一般外線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1 DID																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2 DI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	3 DIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	5 留守番機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
*301	[DILIN番号毎の着信種別] 空欄該当部分をマーク <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ DILIN番号</td><td></td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr> <td rowspan="2">D₂ 着信種別(昼)</td><td>0 一般</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5 留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">D₃ 着信種別(夜)</td><td>0 一般</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5 留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀ DILIN番号</td><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr> <tr> <td rowspan="2">D₂ 着信種別(昼)</td><td>0 一般</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5 留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td rowspan="2">D₃ 着信種別(夜)</td><td>0 一般</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5 留守番機能</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ DILIN番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ 着信種別(昼)	0 一般																									5 留守番機能																									D ₃ 着信種別(夜)	0 一般																									5 留守番機能																									D ₀ D ₀ DILIN番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ 着信種別(昼)	0 一般																									5 留守番機能																									D ₃ 着信種別(夜)	0 一般																									5 留守番機能																									0:一般																																																																														
D ₀ D ₀ DILIN番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₂ 着信種別(昼)	0 一般																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	5 留守番機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₃ 着信種別(夜)	0 一般																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	5 留守番機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀ DILIN番号		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₂ 着信種別(昼)	0 一般																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	5 留守番機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₃ 着信種別(夜)	0 一般																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	5 留守番機能																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
*302	[着信タイムオーバー時間] 空欄に設定データを記入、データは下記による <table border="1"> <tr> <td>DD</td><td></td></tr> <tr> <td>タイムオーバー時間</td><td>秒</td></tr> </table> (タイムオーバーなしの場合:00を入力 タイムオーバーありの場合:設定時間の1/2を入力)	DD		タイムオーバー時間	秒	15:30秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
タイムオーバー時間	秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
*303	[オフフック応答機能] 空欄該当部分をマーク <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td></td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr> <tr> <td rowspan="3">D₂ オフフック 応答</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1 全外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2 鳴動外線のみ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td></td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr> <tr> <td rowspan="3">D₂ オフフック 応答</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1 全外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2 鳴動外線のみ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ オフフック 応答	0 なし													1 全外線													2 鳴動外線のみ													D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ オフフック 応答	0 なし																	1 全外線																	2 鳴動外線のみ																	2:鳴動外線のみ																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂ オフフック 応答	0 なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1 全外線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2 鳴動外線のみ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₂ オフフック 応答	0 なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	1 全外線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	2 鳴動外線のみ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
*305	[オフフック応答可能なDILIN番号] 空欄にD₃D₃のデータ(DILIN番号01~48)を記入 <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td></td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr> <tr> <td rowspan="10">D₂D₂ 項番</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td></td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr> <tr> <td rowspan="10">D₂D₂ 項番</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂ 項番	01													02													03													04													05													06													07													08													09													10													D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ D ₂ 項番	01																	02																	03																	04																	05																	06																	07																	08																	09																	10																	全項番=00:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂ D ₂ 項番	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₂ D ₂ 項番	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*310	[電話機毎の外線別着信鳴動有無と着信音の選択(昼) 空欄にD ₃ のデータ(着信音:右下の表参照)を記入	[収容位置101~104] 全外線= 1:着信音1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	<table><tr><th>D₀D₀D₀ 収容位置</th><th colspan="12">D₂D₂ 外線番号</th></tr><tr><th></th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>101</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>102</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>103</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>104</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>105</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>106</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>107</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>108</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>109</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>110</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>111</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>112</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>113</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>114</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>116</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>117</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>118</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>119</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>121</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>122</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>123</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>124</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>125</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>126</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>127</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>128</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>137</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>138</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>139</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>141</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>142</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>143</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>144</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>145</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>146</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>147</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>148</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>149</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>151</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>152</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>153</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>154</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>155</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>156</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>157</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>158</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>159</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>160</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>161</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>162</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>163</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>164</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 外線番号													01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	101													102													103													104													105													106													107													108													109													110													111													112													113													114													115													116													117													118													119													120													121													122													123													124													125													126													127													128													137													138													139													140													141													142													143													144													145													146													147													148													149													150													151													152													153													154													155													156													157													158													159													160													161													162													163													164													[収容位置111、112] [収容位置137~164] 全外線= 0:着信なし [他収容位置] 全外線= 9:着信音9
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₂ D ₂ 外線番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
103																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
106																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
107																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
109																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
113																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
115																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
116																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
118																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
119																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
121																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
122																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
125																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
127																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
137																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
139																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
140																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
141																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
142																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
143																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
145																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
146																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
148																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
149																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
151																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
152																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
153																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
154																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
155																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
157																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
158																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
159																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
161																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
163																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
164																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	<table><tr><th>D₃</th><th>着信音</th></tr><tr><td>0</td><td>着信なし</td></tr><tr><td>1</td><td>着信音1 : 800Hz/1067Hz</td></tr><tr><td>2</td><td>着信音2 : 2000Hz/1600Hz</td></tr><tr><td>3</td><td>着信音3 : 500Hz/666Hz</td></tr><tr><td>4</td><td>着信音4 : 2667Hz/2286Hz</td></tr><tr><td>5</td><td>着信音5 : X07⁺11</td></tr><tr><td>6</td><td>着信音6 : X07⁺12</td></tr><tr><td>7</td><td>着信音7 : X07⁺13</td></tr><tr><td>8</td><td>着信音8 : X07⁺14</td></tr><tr><td>9</td><td>着信音9 : 無鳴動着信</td></tr></table>	D ₃	着信音	0	着信なし	1	着信音1 : 800Hz/1067Hz	2	着信音2 : 2000Hz/1600Hz	3	着信音3 : 500Hz/666Hz	4	着信音4 : 2667Hz/2286Hz	5	着信音5 : X07 ⁺ 11	6	着信音6 : X07 ⁺ 12	7	着信音7 : X07 ⁺ 13	8	着信音8 : X07 ⁺ 14	9	着信音9 : 無鳴動着信																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D ₃	着信音																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0	着信なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	着信音1 : 800Hz/1067Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	着信音2 : 2000Hz/1600Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	着信音3 : 500Hz/666Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	着信音4 : 2667Hz/2286Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	着信音5 : X07 ⁺ 11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	着信音6 : X07 ⁺ 12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	着信音7 : X07 ⁺ 13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	着信音8 : X07 ⁺ 14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9	着信音9 : 無鳴動着信																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

外線着信系コマンド

コマンド	デ-タ	初期値
*311	[電話機毎の外線別着信鳴動有無と着信音の選択(夜)]	[収容位置101~104]
	空欄にD ₃ のデ-タ(着信音: *310(P.18)の表参照)を記入	全外線 =
		1: 着信音1
		[収容位置111、112]
		[収容位置137~164]
		全外線 =
		0: 着信なし
		[他収容位置]
		全外線 =
		9: 着信音9
	</	

[illegible]

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																												
*314	[メロディの選曲] 空欄該当部分をマーク <table><tr><th rowspan="2">D₁D₁</th><th rowspan="2">曲名</th><th colspan="2">D₀ メロディ番号</th><th rowspan="2">D₁D₁</th><th rowspan="2">曲名</th><th colspan="2">D₀ メロディ番号</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>01</td><td>Mickey Mouse March</td><td></td><td></td><td>01</td><td>峠の我が家</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>It's A Small World</td><td></td><td></td><td>02</td><td>春の歌</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>アンダーザ・シー(リトルマイト)</td><td></td><td></td><td>03</td><td>Let It Be</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>アンパマンのマーチ</td><td></td><td></td><td>04</td><td>メロディ・フェア</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>Top Of The World</td><td></td><td></td><td>05</td><td>カノ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>スカーロー・フェア</td><td></td><td></td><td>06</td><td>ノクターン Op.9-2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td>恋人がサタクロース</td><td></td><td></td><td>07</td><td>シングル・ベル</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>島唄</td><td></td><td></td><td>08</td><td>Here Come The Sun</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>世界に一つだけの花</td><td></td><td></td><td>09</td><td>We Wish You A Merry Christmas</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>さくら</td><td></td><td></td><td>10</td><td>未来予想図Ⅱ</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td><td>となりのトトロ</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁	曲名	D ₀ メロディ番号		D ₁ D ₁	曲名	D ₀ メロディ番号		1	2	3	4	01	Mickey Mouse March			01	峠の我が家			02	It's A Small World			02	春の歌			03	アンダーザ・シー(リトルマイト)			03	Let It Be			04	アンパマンのマーチ			04	メロディ・フェア			05	Top Of The World			05	カノ			06	スカーロー・フェア			06	ノクターン Op.9-2			07	恋人がサタクロース			07	シングル・ベル			08	島唄			08	Here Come The Sun			09	世界に一つだけの花			09	We Wish You A Merry Christmas			10	さくら			10	未来予想図Ⅱ							11	となりのトトロ			1-01、2-02 3-06、4-10																																																								
D ₁ D ₁	曲名			D ₀ メロディ番号				D ₁ D ₁	曲名	D ₀ メロディ番号																																																																																																																																																				
		1	2	3	4																																																																																																																																																									
01	Mickey Mouse March			01	峠の我が家																																																																																																																																																									
02	It's A Small World			02	春の歌																																																																																																																																																									
03	アンダーザ・シー(リトルマイト)			03	Let It Be																																																																																																																																																									
04	アンパマンのマーチ			04	メロディ・フェア																																																																																																																																																									
05	Top Of The World			05	カノ																																																																																																																																																									
06	スカーロー・フェア			06	ノクターン Op.9-2																																																																																																																																																									
07	恋人がサタクロース			07	シングル・ベル																																																																																																																																																									
08	島唄			08	Here Come The Sun																																																																																																																																																									
09	世界に一つだけの花			09	We Wish You A Merry Christmas																																																																																																																																																									
10	さくら			10	未来予想図Ⅱ																																																																																																																																																									
				11	となりのトトロ																																																																																																																																																									
*315	[着信識別の有無] 空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀D₀</th><th>収容位置</th><th>101</th><th>102</th><th>103</th><th>104</th><th>105</th><th>106</th><th>107</th><th>108</th><th>109</th><th>110</th></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>着信識別</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀D₀</th><th>収容位置</th><th>113</th><th>114</th><th>115</th><th>116</th><th>117</th><th>118</th><th>119</th><th>120</th><th>121</th><th>122</th><th>123</th><th>124</th><th>125</th><th>126</th><th>127</th><th>128</th></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>着信識別</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0 なし											着信識別	1 あり											D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0 なし																	着信識別	1 あり																	1:あり																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																			
D ₂	0 なし																																																																																																																																																													
着信識別	1 あり																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																													
D ₂	0 なし																																																																																																																																																													
着信識別	1 あり																																																																																																																																																													
*316	[着信遅延電話機の設定] 空欄に対象電話機の収容位置を記入 <table><tr><th>D₀</th><th>項番</th><th>1</th><th>2</th></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>収容位置</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	項番	1	2	D ₁ D ₁ D ₁	収容位置			000:なし																																																																																																																																																				
D ₀	項番	1	2																																																																																																																																																											
D ₁ D ₁ D ₁	収容位置																																																																																																																																																													
*317	[着信遅延時間の設定] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td>遅延時間</td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	遅延時間	2秒	3秒	4秒	5秒	1:3秒																																																																																																																																																		
D	0	1	2	3																																																																																																																																																										
遅延時間	2秒	3秒	4秒	5秒																																																																																																																																																										
*318	[緊急電話呼び返し鳴動時間] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th></tr><tr><td>鳴動時間</td><td>無限</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	鳴動時間	無限	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	3:30秒																																																																																																																																						
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																				
鳴動時間	無限	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒																																																																																																																																																				
*320	[着信警報機能(外線毎)] 空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀</th><th>外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>着信警報</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂	0 なし													着信警報	1 あり													0:なし																																																																																																																		
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																	
D ₂	0 なし																																																																																																																																																													
着信警報	1 あり																																																																																																																																																													
*321	[着信警報機能(DILIN番号毎)] 空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₀D₀</th><th>DILIN番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>着信警報</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀</th><th>DILIN番号</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th></tr><tr><td>D₂</td><td>0 なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>着信警報</td><td>1 あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0 なし																									着信警報	1 あり																									D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0 なし																									着信警報	1 あり																									0:なし
D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																					
D ₂	0 なし																																																																																																																																																													
着信警報	1 あり																																																																																																																																																													
D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																					
D ₂	0 なし																																																																																																																																																													
着信警報	1 あり																																																																																																																																																													
*322	[警報鳴動音量] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>着信(保留)警報の鳴動音量</td><td>電話機のボリューム位置</td><td>特大</td><td>大</td><td>中</td><td>小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	着信(保留)警報の鳴動音量	電話機のボリューム位置	特大	大	中	小	0:電話機の ボリューム位置																																																																																																																																																
D	0	1	2	3	4																																																																																																																																																									
着信(保留)警報の鳴動音量	電話機のボリューム位置	特大	大	中	小																																																																																																																																																									
*323	[DIL対応電話機] 空欄に対象電話機の収容位置を記入 <table><tr><th>D₀D₀</th><th>外線番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃D₃D₃</td><td>収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)													D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)													000:なし																																																																																																																		
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂ D ₂	収容位置(昼)																																																																																																																																																													
D ₃ D ₃ D ₃	収容位置(夜)																																																																																																																																																													

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																									
*324	[テナント外外線着信応答] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>応答機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	応答機能	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																			
D	0	1																																																																																																																																																									
応答機能	なし	あり																																																																																																																																																									
*325	[テナント外外線着信応答グループ] 空欄にグループ番号(01~08)を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂ グループ													D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ D ₂ グループ																	00:機能なし																																																																																													
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																															
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																											
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																																											
*326	[オフフック中の外線着信鳴動] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂ 鳴動</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂ 鳴動</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂ 鳴動	0	なし										1	あり									D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ 鳴動	0	なし																1	あり															1:あり																																																																					
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																	
D ₂ 鳴動	0	なし																																																																																																																																																									
	1	あり																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																											
D ₂ 鳴動	0	なし																																																																																																																																																									
	1	あり																																																																																																																																																									
*327	[DIL呼出不可時の外線切断] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂ 外線切断</td><td>0</td><td>なし(呼出継続)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ 外線切断	0	なし(呼出継続)												1	あり											0:なし(呼出継続)																																																																																																																		
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																															
D ₂ 外線切断	0	なし(呼出継続)																																																																																																																																																									
	1	あり																																																																																																																																																									
*328	[通話中外線着信通知] 空欄に対象電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀ 項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 7-1版~のみ	D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置									000:なし																																																																																																																																							
D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																			
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																																																																																																																																																											
*330	[スライド着信時のスライド先電話機台数] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>スライド先電話機</td><td>外線毎に1台</td><td>システムで8台</td></tr></table>	D	0	1	スライド先電話機	外線毎に1台	システムで8台	0:外線毎に1台																																																																																																																																																			
D	0	1																																																																																																																																																									
スライド先電話機	外線毎に1台	システムで8台																																																																																																																																																									
*331	[外線毎のスライドの有無] 空欄に設定データ(0:なし、または1:あり)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂ スライド着信機能の有無(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ スライド着信機能の有無(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ スライド着信機能の有無(昼)													D ₃ スライド着信機能の有無(夜)													0:なし																																																																																																																		
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																															
D ₂ スライド着信機能の有無(昼)																																																																																																																																																											
D ₃ スライド着信機能の有無(夜)																																																																																																																																																											
*332	[DILIN番号毎のスライドの有無] 空欄に設定データ(0:なし、または1:あり)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D₂ スライド着信機能の有無(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ スライド着信機能の有無(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂ スライド着信機能の有無(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ スライド着信機能の有無(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ スライド着信機能の有無(昼)																									D ₃ スライド着信機能の有無(夜)																									D ₀ D ₀ DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ スライド着信機能の有無(昼)																									D ₃ スライド着信機能の有無(夜)																									0:なし			
D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																			
D ₂ スライド着信機能の有無(昼)																																																																																																																																																											
D ₃ スライド着信機能の有無(夜)																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																			
D ₂ スライド着信機能の有無(昼)																																																																																																																																																											
D ₃ スライド着信機能の有無(夜)																																																																																																																																																											
*333	[外線毎のスライド先電話機] 空欄に対象電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃D₃D₃ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)													D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)													000:なし																																																																																																																		
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																															
D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																																																																																																																																																											
D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																																																																																																																																																											
*334	[DILIN番号毎のスライド先電話機] 空欄に対象電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃D₃D₃ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃D₃D₃ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂ 収容位置(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃D₃D₃ 収容位置(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																	D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																	D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																	D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																	D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																	D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																	000:なし
D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																											
D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																																																																																																																																																											
D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																											
D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																																																																																																																																																											
D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																											
D ₂ D ₂ D ₂ 収容位置(昼)																																																																																																																																																											
D ₃ D ₃ D ₃ 収容位置(夜)																																																																																																																																																											
*335	[システムでのスライド先電話機] 空欄に対象電話機の収容位置を記入 <table><tr><td>D₀ 項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ 収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置									000:なし																																																																																																																																							
D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																			
D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置																																																																																																																																																											
*336	[スライド着信時のテナント解除機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>テナント解除の有無</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	テナント解除の有無	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																			
D	0	1																																																																																																																																																									
テナント解除の有無	なし	あり																																																																																																																																																									

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																									
*340	[DID一次応答信号の種類] <table><tr><td>D₀D₁ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁D₁ 一次応答信号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>09</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>一次応答信号</td><td>内線DT</td><td>外部音源(EXU)</td><td>RECU 1-1</td><td>RECU 1-2</td><td>RECU 1-3</td><td>RECU 1-4</td><td>RECU 2-1</td><td>RECU 2-2</td><td>RECU 2-3</td><td>RECU 2-4</td><td>RECU 3-1</td><td>RECU 3-2</td><td>RECU 3-3</td><td>RECU 3-4</td><td>RECU 4-1</td><td>RECU 4-2</td><td>RECU 4-3</td><td>RECU 4-4</td></tr></table>	D ₀ D ₁ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ D ₁ 一次応答信号												D ₁ D ₁	00	09	11	12	13	14	21	22	23	24	31	32	33	34	41	42	43	44	一次応答信号	内線DT	外部音源(EXU)	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4	00:内線DT																																																																																											
D ₀ D ₁ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																																
D ₁ D ₁ 一次応答信号																																																																																																																																																											
D ₁ D ₁	00	09	11	12	13	14	21	22	23	24	31	32	33	34	41	42	43	44																																																																																																																																									
一次応答信号	内線DT	外部音源(EXU)	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4																																																																																																																																									
*341	[DID一次応答信号送出時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>送出時間</td><td>3秒</td><td>6秒</td><td>9秒</td><td>12秒</td><td>15秒</td><td>18秒</td><td>21秒</td><td>24秒</td><td>27秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	送出時間	3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒	6:21秒																																																																																																																																			
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																	
送出時間	3秒	6秒	9秒	12秒	15秒	18秒	21秒	24秒	27秒	30秒																																																																																																																																																	
*342	[DID一次応答タイムオーバー時の処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>処理</td><td>切断</td><td>一般着信</td></tr></table>	D	0	1	処理	切断	一般着信	0:切断																																																																																																																																																			
D	0	1																																																																																																																																																									
処理	切断	一般着信																																																																																																																																																									
*343	[DID一般着信処理後の切断時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>切断時間</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td><td>100秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	切断時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒	9:100秒																																																																																																																																			
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																	
切断時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒																																																																																																																																																	
344	[DID[] ボタンによるDT戻り処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>処理</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	D	0	1	処理	無効	有効	1:有効																																																																																																																																																			
D	0	1																																																																																																																																																									
処理	無効	有効																																																																																																																																																									
*345	[DID,DI内線呼出時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>呼出時間</td><td>無限</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>90秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	呼出時間	無限	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	3:30秒																																																																																																																																			
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																	
呼出時間	無限	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒																																																																																																																																																	
*346	[DID,DI内線呼出時間タイムオーバー時の処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>DIDの場合</td><td>切断</td><td>一般着信</td></tr><tr><td>DIの場合</td><td>呼出継続</td><td>一般着信</td></tr></table>	D	0	1	DIDの場合	切断	一般着信	DIの場合	呼出継続	一般着信	1:一般着信																																																																																																																																																
D	0	1																																																																																																																																																									
DIDの場合	切断	一般着信																																																																																																																																																									
DIの場合	呼出継続	一般着信																																																																																																																																																									
*347	[強制一般着信] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>強制一般着信</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	強制一般着信	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																			
D	0	1																																																																																																																																																									
強制一般着信	なし	あり																																																																																																																																																									
*348	[外線着信自動応答の応答時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>応答時間</td><td>0秒</td><td>3秒</td><td>6秒</td><td>9秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	応答時間	0秒	3秒	6秒	9秒	1:3秒																																																																																																																																															
D	0	1	2	3																																																																																																																																																							
応答時間	0秒	3秒	6秒	9秒																																																																																																																																																							
*349	[リモート操作時の内線番号指定] <table><tr><td>D(D)</td><td>0</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>内線番号指定</td><td>あり</td><td colspan="11">なし</td></tr><tr><td>リモート操作対象テナント</td><td>-</td><td>テナント01</td><td>テナント02</td><td>テナント03</td><td>テナント04</td><td>テナント05</td><td>テナント06</td><td>テナント07</td><td>テナント08</td><td>テナント09</td><td>テナント10</td><td>テナント11</td></tr></table>	D(D)	0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	内線番号指定	あり	なし											リモート操作対象テナント	-	テナント01	テナント02	テナント03	テナント04	テナント05	テナント06	テナント07	テナント08	テナント09	テナント10	テナント11	01:なし(テナント01)																																																																																																																		
D(D)	0	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																															
内線番号指定	あり	なし																																																																																																																																																									
リモート操作対象テナント	-	テナント01	テナント02	テナント03	テナント04	テナント05	テナント06	テナント07	テナント08	テナント09	テナント10	テナント11																																																																																																																																															
*350	[DI番号変換機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>変換機能の有無</td><td>なし</td><td>あり(1桁)</td><td>あり(2桁)</td><td>あり(3桁)</td><td>あり(4桁)</td><td>あり(5桁)</td><td>あり(6桁)</td><td>あり(7桁)</td><td>あり(8桁)</td></tr></table> (7-1版~)のみ	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	変換機能の有無	なし	あり(1桁)	あり(2桁)	あり(3桁)	あり(4桁)	あり(5桁)	あり(6桁)	あり(7桁)	あり(8桁)	4:あり(4桁)																																																																																																																																					
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																		
変換機能の有無	なし	あり(1桁)	あり(2桁)	あり(3桁)	あり(4桁)	あり(5桁)	あり(6桁)	あり(7桁)	あり(8桁)																																																																																																																																																		
*351	[DIの番号変換] D ₁ D ₁ D ₁ :対象電話機の収容位置を記入、D ₂ :空欄該当部分をマーク、 D ₃ (D ₃ ...D ₃):変換番号を記入(6-X版):最大4桁/(7-1版~):最大8桁)	全項番 000,0:設定なし																																																																																																																																																									
	<table><tr><th rowspan="2">D₀D₀ 項番</th><th rowspan="2">D₁D₁D₁ 収容位置</th><th colspan="2">D₂発番号 送出時変換</th><th rowspan="2">D₃(D₃D₃D₃) 変換番号</th><th rowspan="2">D₀D₀ 項番</th><th rowspan="2">D₁D₁D₁ 収容位置</th><th colspan="2">D₂発番号 送出時変換</th><th rowspan="2">D₃(D₃D₃D₃) 変換番号</th></tr><tr><th>0 なし</th><th>1 あり</th><th>0 なし</th><th>1 あり</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置	D ₂ 発番号 送出時変換		D ₃ (D ₃ D ₃ D ₃) 変換番号	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置	D ₂ 発番号 送出時変換		D ₃ (D ₃ D ₃ D ₃) 変換番号	0 なし	1 あり	0 なし	1 あり	01					15					02					16					03					17					04					18					05					19					06					20					07					21					08					22					09					23					10					24					11					25					12					26					13					27					14					28				
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置			D ₂ 発番号 送出時変換					D ₃ (D ₃ D ₃ D ₃) 変換番号	D ₀ D ₀ 項番		D ₁ D ₁ D ₁ 収容位置	D ₂ 発番号 送出時変換		D ₃ (D ₃ D ₃ D ₃) 変換番号																																																																																																																																												
		0 なし	1 あり	0 なし	1 あり																																																																																																																																																						
01					15																																																																																																																																																						
02					16																																																																																																																																																						
03					17																																																																																																																																																						
04					18																																																																																																																																																						
05					19																																																																																																																																																						
06					20																																																																																																																																																						
07					21																																																																																																																																																						
08					22																																																																																																																																																						
09					23																																																																																																																																																						
10					24																																																																																																																																																						
11					25																																																																																																																																																						
12					26																																																																																																																																																						
13					27																																																																																																																																																						
14					28																																																																																																																																																						

外線着信系コマンド

コマンド	データ										初期値						
*352	[DI夜間一般着信]										0:なし						
	D		0		1												
	夜間一般着信		なし		あり												
*355	[i-ナンバーの設定] 空欄該当部分をマーク										0:なし						
	D ₀ D ₀ 外線番号		01		03		05		07								
	D ₁		0 なし														
	i-ナンバー		1 あり														
*356	[i-ナンバーのポート番号に対応する電話番号]										00000:なし						
	空欄にD ₂ ...D ₂ のデータ(〜6-X版):電話番号下4桁/(7-1版〜):電話番号下4〜11桁)を記入																
	注:なし=00000、一般着信=99999																
	D ₀ D ₀ 外線番号		D ₁ ポート番号		D ₂ ...D ₂ 電話番号				D ₀ D ₀ 外線番号			D ₁ ポート番号		D ₂ ...D ₂ 電話番号			
	01		1						05			1					
			2									2					
			3									3					
	03		1						07			1					
			2									2					
			3									3					
*360	[ストレートラインDIの設定] 空欄該当部分をマーク										[昼]0:一般のDI [夜]0:一般のDI						
			0:一般のDI		1:ストレートラインDI												
	D ₀ DI機能(昼)																
	D ₁ DI機能(夜)																
*361	[ストレートラインDIのDI加入者番号]										設定なし						
	空欄にD ₂ (D ₂ ...D ₂)のデータ(〜6-X版):ダイヤル番号下1〜4桁/(7-1版〜):ダイヤル番号下1〜11桁)を記入																
D ₀ D ₀ DILIN番号		D ₁ 項番															
		1					2										
01																	
02																	
03																	
04																	
05																	
06																	
07																	
08																	
09																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
D ₀ D ₀ DILIN番号		D ₁ 項番															
		1					2										
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																
*362	[電話機グループ毎の DILIN ボタンの設定] 空欄に D_2D_2 のデータ(対応 DILIN 番号 01 ~ 48)を記入 <table><tr><th>D_1D_1 ボタン位置</th><th colspan="7">D_0D_0 対象グループ番号</th></tr><tr><th></th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D_1D_1 ボタン位置	D_0D_0 対象グループ番号								01	02	03	04	05	06	07	01								02								03								04								05								06								07								08								09								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23								24								25								26								27								28								29								30								00:設定なし
D_1D_1 ボタン位置	D_0D_0 対象グループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																	
	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																																																																																																																																																																											
01																																																																																																																																																																																																																																																																		
02																																																																																																																																																																																																																																																																		
03																																																																																																																																																																																																																																																																		
04																																																																																																																																																																																																																																																																		
05																																																																																																																																																																																																																																																																		
06																																																																																																																																																																																																																																																																		
07																																																																																																																																																																																																																																																																		
08																																																																																																																																																																																																																																																																		
09																																																																																																																																																																																																																																																																		
10																																																																																																																																																																																																																																																																		
11																																																																																																																																																																																																																																																																		
12																																																																																																																																																																																																																																																																		
13																																																																																																																																																																																																																																																																		
14																																																																																																																																																																																																																																																																		
15																																																																																																																																																																																																																																																																		
16																																																																																																																																																																																																																																																																		
17																																																																																																																																																																																																																																																																		
18																																																																																																																																																																																																																																																																		
19																																																																																																																																																																																																																																																																		
20																																																																																																																																																																																																																																																																		
21																																																																																																																																																																																																																																																																		
22																																																																																																																																																																																																																																																																		
23																																																																																																																																																																																																																																																																		
24																																																																																																																																																																																																																																																																		
25																																																																																																																																																																																																																																																																		
26																																																																																																																																																																																																																																																																		
27																																																																																																																																																																																																																																																																		
28																																																																																																																																																																																																																																																																		
29																																																																																																																																																																																																																																																																		
30																																																																																																																																																																																																																																																																		
*364	[外線自動発信時の自動割付 DILIN 番号] 空欄に設定データ(DILIN 番号 01 ~ 48)を記入 <table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D_2D_2 対象 DILIN 番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D_2D_2 対象 DILIN 番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D_2D_2 対象 DILIN 番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>$D_0D_0D_0$ 収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D_2D_2 対象 DILIN 番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D_2D_2 対象 DILIN 番号													$D_0D_0D_0$ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D_2D_2 対象 DILIN 番号																	$D_0D_0D_0$ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D_2D_2 対象 DILIN 番号																	$D_0D_0D_0$ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D_2D_2 対象 DILIN 番号													00:設定なし																																																																																																																																								
$D_0D_0D_0$ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																																																																																						
D_2D_2 対象 DILIN 番号																																																																																																																																																																																																																																																																		
$D_0D_0D_0$ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																																																																																		
D_2D_2 対象 DILIN 番号																																																																																																																																																																																																																																																																		
$D_0D_0D_0$ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																																																																																																		
D_2D_2 対象 DILIN 番号																																																																																																																																																																																																																																																																		
$D_0D_0D_0$ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																																																																																																						
D_2D_2 対象 DILIN 番号																																																																																																																																																																																																																																																																		
*365	[DILIN 番号毎の外線代表グループ] 空欄に代表グループ番号 (00 ~ 07)を記入 <table><tr><td>D_0D_0 DILIN 番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>D_2D_2 代表グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D_0D_0 DILIN 番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D_2D_2 代表グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D_0D_0 DILIN 番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D_2D_2 代表グループ																									D_0D_0 DILIN 番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D_2D_2 代表グループ																									00:グループ 00																																																																																																																																																												
D_0D_0 DILIN 番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																										
D_2D_2 代表グループ																																																																																																																																																																																																																																																																		
D_0D_0 DILIN 番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																										
D_2D_2 代表グループ																																																																																																																																																																																																																																																																		

外線着信系コマンド

[illegible]

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																						
*373	[FAX応答待ち時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>FAX応答待ち時間</td><td>5秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	FAX応答待ち時間	5秒	10秒	15秒	20秒	3:20秒																																																																																												
D	0	1	2	3																																																																																																				
FAX応答待ち時間	5秒	10秒	15秒	20秒																																																																																																				
*374	[送受器戻し時のFAXへの自動転送] <table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr><tr><td>応答後の時間</td><td>機能なし</td><td>2秒</td><td>4秒</td><td>6秒</td><td>8秒</td><td>10秒</td><td>12秒</td><td>14秒</td><td>16秒</td><td>18秒</td><td>20秒</td></tr></table>	D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	応答後の時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	8秒	10秒	12秒	14秒	16秒	18秒	20秒	00:機能なし																																																																														
D D	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																													
応答後の時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	8秒	10秒	12秒	14秒	16秒	18秒	20秒																																																																																													
*375	[FAX疑似呼出音(RBT)の送出] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>疑似呼出音(RBT)送出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	疑似呼出音(RBT)送出	なし	あり	1:あり																																																																																																
D	0	1																																																																																																						
疑似呼出音(RBT)送出	なし	あり																																																																																																						
*377	[FAX話中時の外線切断有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>外線切断</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	外線切断	なし	あり	1:あり																																																																																																
D	0	1																																																																																																						
外線切断	なし	あり																																																																																																						
*378	[外線毎の対象FAX] 空欄にFAXの収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₁D₁ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₁ D ₁ FAXの収容位置													000:なし																																																																												
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																												
D ₁ D ₁ FAXの収容位置																																																																																																								
*379	[DILIN番号毎の対象FAX] 空欄にFAXの収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>D₁D₁ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>D₁D₁ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀ DILIN番号</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>D₁D₁ FAXの収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ FAXの収容位置																	D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ FAXの収容位置																	D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ FAXの収容位置																	000:なし
D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																								
D ₁ D ₁ FAXの収容位置																																																																																																								
D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																								
D ₁ D ₁ FAXの収容位置																																																																																																								
D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																								
D ₁ D ₁ FAXの収容位置																																																																																																								
*380	[外線お待たせメッセージのモード設定] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>モード</td><td>自動モード</td><td>手動モード</td></tr></table>	D	0	1	モード	自動モード	手動モード	0:自動モード																																																																																																
D	0	1																																																																																																						
モード	自動モード	手動モード																																																																																																						
*381	[外線お待たせメッセージの有無とメッセージの選択] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁D₁ お待たせメッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>お待たせメッセージの種類</td><td>機能なし</td><td>外部音源(EXU)</td><td>RECU1固定メッセージ</td><td>RECU1-1</td><td>RECU1-2</td><td>RECU1-3</td><td>RECU1-4</td><td>RECU2固定メッセージ</td><td>RECU2-1</td><td>RECU2-2</td><td>RECU2-3</td><td>RECU2-4</td><td>RECU3固定メッセージ</td><td>RECU3-1</td><td>RECU3-2</td><td>RECU3-3</td><td>RECU3-4</td><td>RECU4固定メッセージ</td><td>RECU4-1</td><td>RECU4-2</td><td>RECU4-3</td><td>RECU4-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類												D ₁ D ₁	00	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44	お待たせメッセージの種類	機能なし	外部音源(EXU)	RECU1固定メッセージ	RECU1-1	RECU1-2	RECU1-3	RECU1-4	RECU2固定メッセージ	RECU2-1	RECU2-2	RECU2-3	RECU2-4	RECU3固定メッセージ	RECU3-1	RECU3-2	RECU3-3	RECU3-4	RECU4固定メッセージ	RECU4-1	RECU4-2	RECU4-3	RECU4-4	00:機能なし																																
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																													
D ₁ D ₁ お待たせメッセージの種類																																																																																																								
D ₁ D ₁	00	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44																																																																																		
お待たせメッセージの種類	機能なし	外部音源(EXU)	RECU1固定メッセージ	RECU1-1	RECU1-2	RECU1-3	RECU1-4	RECU2固定メッセージ	RECU2-1	RECU2-2	RECU2-3	RECU2-4	RECU3固定メッセージ	RECU3-1	RECU3-2	RECU3-3	RECU3-4	RECU4固定メッセージ	RECU4-1	RECU4-2	RECU4-3	RECU4-4																																																																																		
*382	[外線お待たせメッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ お待たせメッセージの送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>お待たせメッセージ送出時間</td><td>8秒</td><td>16秒</td><td>32秒</td><td>64秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ お待たせメッセージの送出時間												D ₁	0	1	2	3	お待たせメッセージ送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒	0:8秒																																																																				
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																													
D ₁ お待たせメッセージの送出時間																																																																																																								
D ₁	0	1	2	3																																																																																																				
お待たせメッセージ送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒																																																																																																				
*383	[外線お待たせメッセージの切断処理] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁D₁ 切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>切断処理</td><td>メッセージなし(外線切断)</td><td>RECUで代行録音</td><td>外付け留守番電話機に転送(EXU)</td><td>RECU1-1</td><td>RECU1-2</td><td>RECU1-3</td><td>RECU1-4</td><td>RECU2-1</td><td>RECU2-2</td><td>RECU2-3</td><td>RECU2-4</td><td>RECU3-1</td><td>RECU3-2</td><td>RECU3-3</td><td>RECU3-4</td><td>RECU4-1</td><td>RECU4-2</td><td>RECU4-3</td><td>RECU4-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ D ₁ 切断処理												D ₁ D ₁	00	07	08	09	11	12	13	14	21	22	23	24	31	32	33	34	41	42	43	44	切断処理	メッセージなし(外線切断)	RECUで代行録音	外付け留守番電話機に転送(EXU)	RECU1-1	RECU1-2	RECU1-3	RECU1-4	RECU2-1	RECU2-2	RECU2-3	RECU2-4	RECU3-1	RECU3-2	RECU3-3	RECU3-4	RECU4-1	RECU4-2	RECU4-3	RECU4-4	00:メッセージなし(外線切断)																																					
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																													
D ₁ D ₁ 切断処理																																																																																																								
D ₁ D ₁	00	07	08	09	11	12	13	14	21	22	23	24	31	32	33	34	41	42	43	44																																																																																				
切断処理	メッセージなし(外線切断)	RECUで代行録音	外付け留守番電話機に転送(EXU)	RECU1-1	RECU1-2	RECU1-3	RECU1-4	RECU2-1	RECU2-2	RECU2-3	RECU2-4	RECU3-1	RECU3-2	RECU3-3	RECU3-4	RECU4-1	RECU4-2	RECU4-3	RECU4-4																																																																																					
*384	[外線お待たせメッセージの切断メッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ お待たせメッセージ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>切断メッセージ送出時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ お待たせメッセージ送出時間												D ₁	0	1	2	3	切断メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒	1:8秒																																																																				
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																													
D ₁ お待たせメッセージ送出時間																																																																																																								
D ₁	0	1	2	3																																																																																																				
切断メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒																																																																																																				

外線着信系コマンド

コマンド	デ-タ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																
*385	[外線お待たせメッセージの保留時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナト番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ お待たせメッセ-ジ 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定デ-タ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>保留時間</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td><td>80秒</td><td>30分</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ お待たせメッセ-ジ 送出時間												D ₁	1	2	3	4	5	6	7	8	9	保留時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	30分	3:30秒																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ テナト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																																																																																																																							
D ₁ お待たせメッセ-ジ 送出時間																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																									
保留時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	30分																																																																																																																																																																																																																																									
*386	[外線お待たせメッセージの自動解除時間] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>解除時間</td><td>1時間</td><td>2時間</td><td>3時間</td><td>4時間</td><td>5時間</td><td>6時間</td><td>7時間</td><td>8時間</td><td>9時間</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	解除時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6時間	7時間	8時間	9時間	1:1時間																																																																																																																																																																																																																												
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																									
解除時間	1時間	2時間	3時間	4時間	5時間	6時間	7時間	8時間	9時間																																																																																																																																																																																																																																									
*387	[外線お待たせメッセージの保留警報有無] 空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留警報</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留警報</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留警報</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留警報</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0												保留警報	1												鳴動	2												D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0																保留警報	1																鳴動	2																D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂	0																保留警報	1																鳴動	2																D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂	0												保留警報	1												鳴動	2												0:着信鳴動設定に従う
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0																																																																																																																																																																																																																																																	
保留警報	1																																																																																																																																																																																																																																																	
鳴動	2																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂	0																																																																																																																																																																																																																																																	
保留警報	1																																																																																																																																																																																																																																																	
鳴動	2																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂	0																																																																																																																																																																																																																																																	
保留警報	1																																																																																																																																																																																																																																																	
鳴動	2																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	0																																																																																																																																																																																																																																																	
保留警報	1																																																																																																																																																																																																																																																	
鳴動	2																																																																																																																																																																																																																																																	
*389 7-1版 ~	[外線お待たせメッセージ送出までの一般着信時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナト番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ 一般着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定デ-タ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>一般着信時間</td><td>一般着信なし</td><td>5秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td><td>25秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ 一般着信時間												D ₁	0	1	2	3	4	5	6	一般着信時間	一般着信なし	5秒	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒	0:一般着信なし																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ テナト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																																																																																																																							
D ₁ 一般着信時間																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁	0	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																											
一般着信時間	一般着信なし	5秒	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒																																																																																																																																																																																																																																											
*390	[応答専用モードの応答メッセージ選択方法] <table><tr><td>D₀D₀ テナト番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ メッセ-ジ 指定</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定デ-タ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>メッセ-ジ 指定</td><td>1-サ' 任意指定</td><td>昼/夜間モ-ト' 毎指定</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ メッセ-ジ 指定												D ₁	0	1	メッセ-ジ 指定	1-サ' 任意指定	昼/夜間モ-ト' 毎指定	0:1-サ' 任意指定																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ テナト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																																																																																																																							
D ₁ メッセ-ジ 指定																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁	0	1																																																																																																																																																																																																																																																
メッセ-ジ 指定	1-サ' 任意指定	昼/夜間モ-ト' 毎指定																																																																																																																																																																																																																																																
*391	[応答専用モードの応答メッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナト番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定デ-タ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>送出時間</td><td>8秒</td><td>16秒</td><td>32秒</td><td>64秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ 送出時間												D ₁	0	1	2	3	送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒	1:16秒																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																																																																																																																							
D ₁ 送出時間																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																														
送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒																																																																																																																																																																																																																																														
*392	[応答専用モードの応答メッセージ送出後の処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>処理</td><td>切断</td><td>一般着信</td></tr></table>	D	0	1	処理	切断	一般着信	0:切断																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																
処理	切断	一般着信																																																																																																																																																																																																																																																
*393	[応答メッセージ送出までの一般着信時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナト番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ 一般着信時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定デ-タ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>一般着信時間</td><td>一般着信なし</td><td>5秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td><td>25秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ 一般着信時間												D ₁	0	1	2	3	4	5	6	一般着信時間	一般着信なし	5秒	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒	0:一般着信なし																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ テナト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																																																																																																																							
D ₁ 一般着信時間																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁	0	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																											
一般着信時間	一般着信なし	5秒	10秒	15秒	20秒	25秒	30秒																																																																																																																																																																																																																																											
*394	[応答専用モードの応答メッセージ番号の選択] <table><tr><td>D₀D₀ テナト番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ メッセ-ジ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定デ-タ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>メッセ-ジ</td><td>メッセ-ジ' 0</td><td>メッセ-ジ' 1</td><td>メッセ-ジ' 2</td><td>メッセ-ジ' 3</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ メッセ-ジ												D ₁	0	1	2	3	メッセ-ジ	メッセ-ジ' 0	メッセ-ジ' 1	メッセ-ジ' 2	メッセ-ジ' 3	0:メッセ-ジ' 0																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ テナト番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																																																																																																																							
D ₁ メッセ-ジ																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₁	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																														
メッセ-ジ	メッセ-ジ' 0	メッセ-ジ' 1	メッセ-ジ' 2	メッセ-ジ' 3																																																																																																																																																																																																																																														

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																
*395	[応答専用モードの応答メッセージ番号と音源の対応] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td rowspan="4">D₁ メッセージ</td><td>0 メッセージ 0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 メッセージ 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 メッセージ 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂D₂</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>対応音源</td><td>外部音源 (EXU)</td><td>RECU1 固定メッセージ</td><td>RECU 1-1</td><td>RECU 1-2</td><td>RECU 1-3</td><td>RECU 1-4</td><td>RECU2 固定メッセージ</td><td>RECU 2-1</td><td>RECU 2-2</td><td>RECU 2-3</td><td>RECU 2-4</td><td>RECU3 固定メッセージ</td><td>RECU 3-1</td><td>RECU 3-2</td><td>RECU 3-3</td><td>RECU 3-4</td><td>RECU4 固定メッセージ</td><td>RECU 4-1</td><td>RECU 4-2</td><td>RECU 4-3</td><td>RECU 4-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ メッセージ	0 メッセージ 0											1 メッセージ 1											2 メッセージ 2											3 メッセージ 3											D ₂ D ₂	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44	対応音源	外部音源 (EXU)	RECU1 固定メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU3 固定メッセージ	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU4 固定メッセージ	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4	[メッセージ 0] 10:RECU1 固定メッセージ [メッセージ 1 ~ 3] 11:RECU1-1											
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																							
D ₁ メッセージ	0 メッセージ 0																																																																																																																	
	1 メッセージ 1																																																																																																																	
	2 メッセージ 2																																																																																																																	
	3 メッセージ 3																																																																																																																	
D ₂ D ₂	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44																																																																																													
対応音源	外部音源 (EXU)	RECU1 固定メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU3 固定メッセージ	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU4 固定メッセージ	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4																																																																																													
*396	[応答専用モードの応答メッセージの選択(昼/夜間モード毎)] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td rowspan="5">D₁ 昼夜区分</td><td>0 昼</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 夜</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 外出</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 休日</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 全て</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂D₂</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>音源</td><td>外部音源 (EXU)</td><td>RECU1 固定メッセージ</td><td>RECU 1-1</td><td>RECU 1-2</td><td>RECU 1-3</td><td>RECU 1-4</td><td>RECU2 固定メッセージ</td><td>RECU 2-1</td><td>RECU 2-2</td><td>RECU 2-3</td><td>RECU 2-4</td><td>RECU3 固定メッセージ</td><td>RECU 3-1</td><td>RECU 3-2</td><td>RECU 3-3</td><td>RECU 3-4</td><td>RECU4 固定メッセージ</td><td>RECU 4-1</td><td>RECU 4-2</td><td>RECU 4-3</td><td>RECU 4-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ 昼夜区分	0 昼											1 夜											2 外出											3 休日											4 全て											D ₂ D ₂	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44	音源	外部音源 (EXU)	RECU1 固定メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU3 固定メッセージ	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU4 固定メッセージ	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4	10:RECU1 固定メッセージ
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																							
D ₁ 昼夜区分	0 昼																																																																																																																	
	1 夜																																																																																																																	
	2 外出																																																																																																																	
	3 休日																																																																																																																	
	4 全て																																																																																																																	
D ₂ D ₂	09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44																																																																																													
音源	外部音源 (EXU)	RECU1 固定メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU3 固定メッセージ	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU4 固定メッセージ	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4																																																																																													
*400	[自動BT返送機能の設定] 空欄に設定データ(なし:0、あり:1)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ BT返送</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ BT返送												0:なし																																																																																								
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																							
D ₁ BT返送																																																																																																																		
*401	[非通知着信拒否の拒否モード] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ 拒否モード</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>拒否モード</td><td>BT送出</td><td>メッセージ送出</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ 拒否モード												D ₁	1	2	拒否モード	BT送出	メッセージ送出	2:メッセージ送出																																																																																		
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																							
D ₁ 拒否モード																																																																																																																		
D ₁	1	2																																																																																																																
拒否モード	BT送出	メッセージ送出																																																																																																																
*402	[非通知着信拒否時の送出メッセージ] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁D₁ 送出メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>送出メッセージの種類</td><td>RECU1 固定メッセージ</td><td>RECU 1-1</td><td>RECU 1-2</td><td>RECU 1-3</td><td>RECU 1-4</td><td>RECU2 固定メッセージ</td><td>RECU 2-1</td><td>RECU 2-2</td><td>RECU 2-3</td><td>RECU 2-4</td><td>RECU3 固定メッセージ</td><td>RECU 3-1</td><td>RECU 3-2</td><td>RECU 3-3</td><td>RECU 3-4</td><td>RECU4 固定メッセージ</td><td>RECU 4-1</td><td>RECU 4-2</td><td>RECU 4-3</td><td>RECU 4-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ D ₁ 送出メッセージの種類												D ₁ D ₁	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44	送出メッセージの種類	RECU1 固定メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU3 固定メッセージ	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU4 固定メッセージ	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4	10:RECU1 固定メッセージ																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																							
D ₁ D ₁ 送出メッセージの種類																																																																																																																		
D ₁ D ₁	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44																																																																																														
送出メッセージの種類	RECU1 固定メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU3 固定メッセージ	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU4 固定メッセージ	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4																																																																																														
*403	[非通知着信拒否/発番号識別着信拒否メッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ 送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>送出時間</td><td>8秒</td><td>16秒</td><td>32秒</td><td>64秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ 送出時間												D ₁	0	1	2	3	送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒	1:16秒																																																																														
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																							
D ₁ 送出時間																																																																																																																		
D ₁	0	1	2	3																																																																																																														
送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒																																																																																																														
*404 (6-1版 ~)	[非通知着信拒否の着信種別] 空欄に設定データ(拒否OFF:0、拒否ON:1)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ 非通知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂ 公衆電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 表示圏外</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ 非通知												D ₂ 公衆電話												D ₃ 表示圏外												1,0,0: 非通知のみ拒否																																																																
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																							
D ₁ 非通知																																																																																																																		
D ₂ 公衆電話																																																																																																																		
D ₃ 表示圏外																																																																																																																		
*405 (4-1版 ~)	[[非通知拒否] ボタンの適用外線] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>適用外線</td><td>テナント毎</td><td>システム一括</td></tr></table>	D	0	1	適用外線	テナント毎	システム一括	0:テナント毎																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																
適用外線	テナント毎	システム一括																																																																																																																
*406	[発番号識別着信拒否の拒否モード] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>拒否モード</td><td>BT送出</td><td>メッセージ送出</td></tr></table>	D	1	2	拒否モード	BT送出	メッセージ送出	1:BT送出																																																																																																										
D	1	2																																																																																																																
拒否モード	BT送出	メッセージ送出																																																																																																																

外線着信系コマンド

コマンド	データ																				初期値
*407	[発番号識別着信拒否時の送出メッセージ]																				10:RECU1固定 メッセージ
	DD	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44
	送出メッセージの種類	RECU1 固定 メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定 メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU3 固定 メッセージ	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU4 固定 メッセージ	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4
*410	[ナンバー・ディスプレイ機能の有無] 空欄該当部分をマーク																				0:なし
	D ₀ D ₀ 外線番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
	D ₂		0	なし																	
	機能の有無		1	あり																	
*411	[ナンバー・ディスプレイ機能の受信データエラー時の処理]																				0:着信
	D		0		1																
	受信データエラー時の処理		着信		発呼者BT																
*412	[ナンバー・ディスプレイ時の着番号/転送元番号表示]																				0:通常 (発番号)
	D		0		1		2														
	表示		通常 (発番号)		着番号		転送元 番号														
*413	[ナンバー・ディスプレイ時の着番号CTI出力]																				0:着番号 出力なし
	D		0		1		2		3		4										
	出力		着番号 出力なし		着番号 出力あり		iZ2仕様		iZ2仕様2		送受信あり (9-1版 ~)										
*414	[ナンバー・ディスプレイ時の通話中名称表示有無] 空欄該当部分をマーク																				1:あり
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110									
	D ₂		0	なし																	
	名称表示		1	あり																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128			
	D ₂		0	なし																	
	名称表示		1	あり																	
*416	[発番号表示桁数の設定(発サブアドレス表示の有無)]																				1:16桁(なし)
	D		0		1																
	発番号表示桁数 (発サブアドレス表示)		11桁 (あり)		16桁 (なし)																
*417	[ネーム・ディスプレイの優先表示]																				0:電話帳名称
	D		0		1																
	優先表示		電話帳名称		網からの名称																
*418	[システム一括の着信履歴表示]																				0:なし
	D		0		1																
	システム一括表示有無		なし		あり																
*419	[着信履歴の初期画面] 空欄該当部分をマーク																				0:一覧表示(4件)
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110									
	D ₂		0	一覧表示(4件)																	
	初期画面		1	詳細表示(1件)																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128			
	D ₂		0	一覧表示(4件)																	
	初期画面		1	詳細表示(1件)																	
*420	[非通知着信の履歴有無]																				0:なし
	D		0		1																
	非通知着信履歴有無		なし		あり																
*421	[他TEL着信履歴の表示可否] 空欄該当部分をマーク																				0:不可
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112							
	D ₂		0	不可																	
	表示可否		1	可																	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128			
	D ₂		0	不可																	
	表示可否		1	可																	

外線着信系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
*422 6-1版 ~	[自動折り返し発信機能適用外線/DI番号] D₁: 空欄該当部分をマーク、 D₂(D₂...D₂): 外線番号/ダイヤル番号を記入 <table><tr><th>D₀</th><th colspan="2">D₁ 回線区分</th><th colspan="8">D₂(D₂...D₂) 対象外線/ダイヤル番号</th></tr><tr><th>項番</th><th>1 一般回線</th><th>2 DI回線</th><th>外線番号</th><th colspan="7">ダイヤル番号 (6-X版): 最大4桁 / (7-1版 ~): 最大11桁)</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	D ₁ 回線区分		D ₂ (D ₂ ...D ₂) 対象外線/ダイヤル番号								項番	1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤル番号 (6-X版): 最大4桁 / (7-1版 ~): 最大11桁)							1												2												3												4												1,00: 設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀	D ₁ 回線区分		D ₂ (D ₂ ...D ₂) 対象外線/ダイヤル番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
項番	1 一般回線	2 DI回線	外線番号	ダイヤル番号 (6-X版): 最大4桁 / (7-1版 ~): 最大11桁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
*423 6-1版 ~	[自動折り返し発信機能適用発信者電話番号] 空欄に電話番号を記入 <table><tr><th>D₀D₀</th><th colspan="10">D₁(D₁...D₁) 対象電話番号</th><th>D₀D₀</th><th colspan="10">D₁(D₁...D₁) 対象電話番号</th></tr><tr><th>項番</th><th colspan="10"></th><th>項番</th><th colspan="10"></th></tr><tr><td>01</td><td colspan="10"></td><td>21</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>02</td><td colspan="10"></td><td>22</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>03</td><td colspan="10"></td><td>23</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>04</td><td colspan="10"></td><td>24</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>05</td><td colspan="10"></td><td>25</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>06</td><td colspan="10"></td><td>26</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>07</td><td colspan="10"></td><td>27</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>08</td><td colspan="10"></td><td>28</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>09</td><td colspan="10"></td><td>29</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>10</td><td colspan="10"></td><td>30</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>11</td><td colspan="10"></td><td>31</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>12</td><td colspan="10"></td><td>32</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>13</td><td colspan="10"></td><td>33</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>14</td><td colspan="10"></td><td>34</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>15</td><td colspan="10"></td><td>35</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>16</td><td colspan="10"></td><td>36</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>17</td><td colspan="10"></td><td>37</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>18</td><td colspan="10"></td><td>38</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>19</td><td colspan="10"></td><td>39</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>20</td><td colspan="10"></td><td>40</td><td colspan="10"></td></tr></table>	D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象電話番号										D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象電話番号										項番											項番											01											21											02											22											03											23											04											24											05											25											06											26											07											27											08											28											09											29											10											30											11											31											12											32											13											33											14											34											15											35											16											36											17											37											18											38											19											39											20											40											設定なし
D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象電話番号										D ₀ D ₀	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 対象電話番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
項番											項番																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01											21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
02											22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
03											23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
04											24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
05											25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
06											26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
07											27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
08											28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
09											29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10											30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
11											31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
12											32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13											33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14											34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
15											35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16											36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
17											37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18											38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
19											39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
20											40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
*425 6-1版 ~	[自動折り返し発信機能の有無] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>自動折り返し発信機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	自動折り返し発信機能	なし	あり	0: なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
自動折り返し発信機能	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
*426 7-1版 ~	[重複着信無効機能とチェック時間] <table><tr><th>D₀D₀ 外線番号</th><th>01</th><th>03</th><th>05</th><th>07</th><th>09</th><th>11</th></tr><tr><td>D₁ チェック時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><th>D₁</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>チェック時間</td><td>機能なし</td><td>1秒</td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td><td>6秒</td><td>7秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	03	05	07	09	11	D ₁ チェック時間							D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	チェック時間	機能なし	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	0: 機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ 外線番号	01	03	05	07	09	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₁ チェック時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
チェック時間	機能なし	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
*427 7-1版 ~	[重複着信無効機能の適用範囲] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>適用範囲</td><td>同一発番号/同一非通知理由</td><td>同一発番号</td></tr></table>	D	0	1	適用範囲	同一発番号/同一非通知理由	同一発番号	0: 同一発番号/ 同一非通知理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
適用範囲	同一発番号/同一非通知理由	同一発番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
*429 7-1版 ~	[非通知着信履歴の適用範囲] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>適用範囲</td><td>非通知理由受信時+相手不明時</td><td>非通知理由受信時のみ</td></tr></table>	D	0	1	適用範囲	非通知理由受信時+相手不明時	非通知理由受信時のみ	0: 非通知理由 受信時+ 相手不明時																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
適用範囲	非通知理由受信時+相手不明時	非通知理由受信時のみ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																														
*500	[保留] ボタンによる外線保留応答 空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留応答</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留応答</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留応答</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留応答</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	なし									保留応答	1	あり									D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし															保留応答	1	あり															D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂	0	なし															保留応答	1	あり															D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂	0	なし											保留応答	1	あり											[収容位置101~110] [収容位置113~128] 0: なし [収容位置137~164] 1: あり
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																														
保留応答	1	あり																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																														
保留応答	1	あり																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																														
保留応答	1	あり																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																				
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																														
保留応答	1	あり																																																																																																																																																																														
*501	[保留] ボタンによる外線自動保留 空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂ 外線自動保留の有無</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂ 外線自動保留の有無</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂ 外線自動保留の有無</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂ 外線自動保留の有無</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂ 外線自動保留の有無	0	なし										1	あり									D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ 外線自動保留の有無	0	なし																1	あり															D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂ 外線自動保留の有無	0	なし																1	あり															D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂ 外線自動保留の有無	0	なし												1	あり											1: あり
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																						
D ₂ 外線自動保留の有無	0	なし																																																																																																																																																																														
	1	あり																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																
D ₂ 外線自動保留の有無	0	なし																																																																																																																																																																														
	1	あり																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																
D ₂ 外線自動保留の有無	0	なし																																																																																																																																																																														
	1	あり																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																				
D ₂ 外線自動保留の有無	0	なし																																																																																																																																																																														
	1	あり																																																																																																																																																																														
*502	[外線自動保留時の保留状態] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>保留状態</td><td>一般保留</td><td>自己保留</td></tr></table>	D	0	1	保留状態	一般保留	自己保留	0: 一般保留																																																																																																																																																																								
D	0	1																																																																																																																																																																														
保留状態	一般保留	自己保留																																																																																																																																																																														
*503	[保留音の選択] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>メロディ番号</td><td>メロディ1</td><td>メロディ2</td><td>メロディ3</td><td>メロディ4</td></tr></table>	D	1	2	3	4	メロディ番号	メロディ1	メロディ2	メロディ3	メロディ4	3: メロディ3																																																																																																																																																																				
D	1	2	3	4																																																																																																																																																																												
メロディ番号	メロディ1	メロディ2	メロディ3	メロディ4																																																																																																																																																																												
*504	[外線保留音種別] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁D₁ 保留音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>09</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>保留音源</td><td>内蔵</td><td>外部音源</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td><td>RECU</td></tr><tr><td>音源</td><td>保留音</td><td>(EXU)</td><td>1-1</td><td>1-2</td><td>1-3</td><td>1-4</td><td>2-1</td><td>2-2</td><td>2-3</td><td>2-4</td><td>3-1</td><td>3-2</td><td>3-3</td><td>3-4</td><td>4-1</td><td>4-2</td><td>4-3</td><td>4-4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ D ₁ 保留音源												D ₁ D ₁	00	09	11	12	13	14	21	22	23	24	31	32	33	34	41	42	43	44	保留音源	内蔵	外部音源	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	音源	保留音	(EXU)	1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	3-3	3-4	4-1	4-2	4-3	4-4	00: 内蔵保留音																																																																																													
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																																																					
D ₁ D ₁ 保留音源																																																																																																																																																																																
D ₁ D ₁	00	09	11	12	13	14	21	22	23	24	31	32	33	34	41	42	43	44																																																																																																																																																														
保留音源	内蔵	外部音源	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU	RECU																																																																																																																																																														
音源	保留音	(EXU)	1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	2-4	3-1	3-2	3-3	3-4	4-1	4-2	4-3	4-4																																																																																																																																																														
*505	[単独電話機の保留番号] <table><tr><td>D</td><td>00</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>保留番号</td><td>機能なし</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr></table>	D	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	保留番号	機能なし	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	2: 2																																																																																																																																																						
D	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																					
保留番号	機能なし	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																					
*506	[ボタン電話機の特番保留] 空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特番保留</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特番保留</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	なし									特番保留	1	あり									D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし															特番保留	1	あり															0: なし																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																														
特番保留	1	あり																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																														
特番保留	1	あり																																																																																																																																																																														
*507	[単独電話機の保留戻り番号] <table><tr><td>D</td><td>00</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>戻り番号</td><td>機能なし</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr></table>	D	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	戻り番号	機能なし	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	2: 2																																																																																																																																																						
D	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																					
戻り番号	機能なし	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																					
*508	[保留警報時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>30秒</td><td>60秒</td><td>90秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	時間	機能なし	30秒	60秒	90秒	0: 機能なし																																																																																																																																																																				
D	0	1	2	3																																																																																																																																																																												
時間	機能なし	30秒	60秒	90秒																																																																																																																																																																												
*509	[他グループの保留外線自動選択応答] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>自動選択応答</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	自動選択応答	不可	可	1: 可																																																																																																																																																																								
D	0	1																																																																																																																																																																														
自動選択応答	不可	可																																																																																																																																																																														

外線保留・転送系コマンド

コマンド	データ															初期値																																																																							
*510	[相手応答前の外線自動保留規制]															1:あり																																																																							
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>外線自動保留規制</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>																D	0	1	外線自動保留規制	なし	あり																																																																		
D	0	1																																																																																					
外線自動保留規制	なし	あり																																																																																					
*520	[オンフック転送機能] 空欄該当部分をマ-ク															0:不可																																																																							
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>オンフック転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>内線のみ可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	不可												オンフック転送	1	可													2	内線のみ可																											
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																										
D ₂	0	不可																																																																																					
オンフック転送	1	可																																																																																					
	2	内線のみ可																																																																																					
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>オンフック転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>内線のみ可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	不可																オンフック転送	1	可																	2	内線のみ可															
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																						
D ₂	0	不可																																																																																					
オンフック転送	1	可																																																																																					
	2	内線のみ可																																																																																					
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>オンフック転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>内線のみ可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂	0	不可																オンフック転送	1	可																	2	内線のみ可															
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																						
D ₂	0	不可																																																																																					
オンフック転送	1	可																																																																																					
	2	内線のみ可																																																																																					
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>オンフック転送</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>内線のみ可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂	0	不可												オンフック転送	1	可													2	内線のみ可																											
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																										
D ₂	0	不可																																																																																					
オンフック転送	1	可																																																																																					
	2	内線のみ可																																																																																					
*521	[外線簡易転送機能]															1:可																																																																							
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>可否</td><td>不可</td><td>可</td><td>可(オンフック操作でも可)</td></tr></table>																D	0	1	2	可否	不可	可	可(オンフック操作でも可)																																																																
D	0	1	2																																																																																				
可否	不可	可	可(オンフック操作でも可)																																																																																				
*522	[オートマチックリコール時間]															2:20秒																																																																							
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td></tr></table>																D	0	1	2	3	時間	機能なし	10秒	20秒	30秒																																																														
D	0	1	2	3																																																																																			
時間	機能なし	10秒	20秒	30秒																																																																																			
*523	[不完全転送時の保留警報鳴動] 空欄該当部分をマ-ク															0:なし																																																																							
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留警報鳴動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	なし												保留警報鳴動	1	あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																										
D ₂	0	なし																																																																																					
保留警報鳴動	1	あり																																																																																					
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留警報鳴動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし																保留警報鳴動	1	あり																																	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																					
保留警報鳴動	1	あり																																																																																					
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留警報鳴動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂	0	なし																保留警報鳴動	1	あり																																	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																					
保留警報鳴動	1	あり																																																																																					
<table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>保留警報鳴動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂	0	なし												保留警報鳴動	1	あり																																									
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																										
D ₂	0	なし																																																																																					
保留警報鳴動	1	あり																																																																																					
*524	[SDT聴取時のオンフック処理]															0:呼び返し																																																																							
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>SDT聴取時のオンフック処理</td><td>呼び返し</td><td>保留</td></tr></table>																D	0	1	SDT聴取時のオンフック処理	呼び返し	保留																																																																		
D	0	1																																																																																					
SDT聴取時のオンフック処理	呼び返し	保留																																																																																					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
*600	[転送電話の発信外線] 空欄に設定データ(0:発信不可/1:発信可)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂ 発信の可否(昼)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 発信の可否(夜)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ 発信の可否(昼)													D ₃ 発信の可否(夜)													0,0:昼/夜 発信不可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₂ 発信の可否(昼)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₃ 発信の可否(夜)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
*601	[留守番機能のモード選択と転送先選択] 空欄にモード(01~12:右下の表参照)、転送先番号(1~6)を記入 <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>D₁D₁ モード</td><td>D₂ 転送先番号 (1ヶ所目)</td><td>D₃ 転送先番号 (2ヶ所目)</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₄D₄ モード</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>通常転送モード</td></tr><tr><td>02</td><td>追っかけ転送モード</td></tr><tr><td>03</td><td>ツイン転送モード</td></tr><tr><td>04</td><td>不応答後転送モード</td></tr><tr><td>05</td><td>不応答後追っかけ転送モード</td></tr><tr><td>06</td><td>不応答後ツイン転送モード</td></tr><tr><td>07</td><td>留守録モード</td></tr><tr><td>08</td><td>応答専用モード</td></tr><tr><td>09</td><td>お話し中モード</td></tr><tr><td>10</td><td>発信者選択モード(転送/留守録)</td></tr><tr><td>11</td><td>通常着信モード</td></tr><tr><td>12</td><td>留守録+転送モード(7-1版~)</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ モード	D ₂ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₃ 転送先番号 (2ヶ所目)	01				02				03				04				05				06				07				08				09				10				11				D ₄ D ₄ モード		01	通常転送モード	02	追っかけ転送モード	03	ツイン転送モード	04	不応答後転送モード	05	不応答後追っかけ転送モード	06	不応答後ツイン転送モード	07	留守録モード	08	応答専用モード	09	お話し中モード	10	発信者選択モード(転送/留守録)	11	通常着信モード	12	留守録+転送モード(7-1版~)	全テナント 07:留守録モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ モード	D ₂ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₃ 転送先番号 (2ヶ所目)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₄ D ₄ モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01	通常転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02	追っかけ転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
03	ツイン転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04	不応答後転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
05	不応答後追っかけ転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
06	不応答後ツイン転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
07	留守録モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
08	応答専用モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
09	お話し中モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10	発信者選択モード(転送/留守録)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	通常着信モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12	留守録+転送モード(7-1版~)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*602	[転送電話レベル設定] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>転送電話レベル</td><td>0dB</td><td>2dB</td><td>4dB</td><td>6dB</td><td>8dB</td><td>10dB</td><td>12dB</td><td>14dB</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	転送電話レベル	0dB	2dB	4dB	6dB	8dB	10dB	12dB	14dB	4:8dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
転送電話レベル	0dB	2dB	4dB	6dB	8dB	10dB	12dB	14dB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
*603 (7-1版~)	[転送電話の転送メッセージ] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁D₁ 転送メッセージの種類</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂D₂</td><td>00</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>対応音源</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>機能なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 固定メッセージ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 1-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 1-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 1-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 1-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 2-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 2-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 2-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 2-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 3-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 3-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 3-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 3-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 4-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 4-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 4-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 4-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ D ₁ 転送メッセージの種類												D ₂ D ₂	00	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44	対応音源																						機能なし																						RECUI 固定メッセージ																						RECUI 1-1																						RECUI 1-2																						RECUI 1-3																						RECUI 1-4																						RECUI 2-1																						RECUI 2-2																						RECUI 2-3																						RECUI 2-4																						RECUI 3-1																						RECUI 3-2																						RECUI 3-3																						RECUI 3-4																						RECUI 4-1																						RECUI 4-2																						RECUI 4-3																						RECUI 4-4																						00:機能なし	
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁ D ₁ 転送メッセージの種類																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂ D ₂	00	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
対応音源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 固定メッセージ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 1-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 1-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 1-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 1-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 2-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 2-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 2-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 2-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 3-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 3-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 3-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 3-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 4-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 4-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 4-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 4-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
*604 (7-1版~)	[転送電話の転送メッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ 転送メッセージ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>転送メッセージ送出時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ 転送メッセージ送出時間												D ₁	0	1	2	3	転送メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒	1:8秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁ 転送メッセージ送出時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₁	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
転送メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
*605	[転送電話の切断処理] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁D₁ 切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>00</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>切断処理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>転送継続/外線切断</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 代行録音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外部音源(EXU)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 1-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 1-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 1-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 1-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 2-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 2-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 2-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 2-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 3-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 3-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 3-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 3-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 4-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 4-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 4-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RECUI 4-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ D ₁ 切断処理												D ₁ D ₁	00	07	08	09	11	12	13	14	21	22	23	24	31	32	33	34	41	42	43	44	切断処理																					転送継続/外線切断																					RECUI 代行録音																					外部音源(EXU)																					RECUI 1-1																					RECUI 1-2																					RECUI 1-3																					RECUI 1-4																					RECUI 2-1																					RECUI 2-2																					RECUI 2-3																					RECUI 2-4																					RECUI 3-1																					RECUI 3-2																					RECUI 3-3																					RECUI 3-4																					RECUI 4-1																					RECUI 4-2																					RECUI 4-3																					RECUI 4-4																					00:転送継続/ 外線切断
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁ D ₁ 切断処理																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₁ D ₁	00	07	08	09	11	12	13	14	21	22	23	24	31	32	33	34	41	42	43	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
切断処理																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
転送継続/外線切断																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 代行録音																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
外部音源(EXU)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 1-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 1-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 1-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 1-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 2-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 2-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 2-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 2-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 3-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 3-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 3-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 3-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 4-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 4-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 4-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RECUI 4-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
*606	[転送電話の切断メッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁ 切断メッセージ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>切断メッセージ送出時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ 切断メッセージ送出時間												D ₁	0	1	2	3	切断メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒	1:8秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₁ 切断メッセージ送出時間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₁	0	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
切断メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
*607	[転送先応答時のメッセージ送出用RECUI] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>使用RECUI</td><td>RECUI1</td><td>RECUI2</td><td>RECUI3</td><td>RECUI4</td></tr></table>	D	1	2	3	4	使用RECUI	RECUI1	RECUI2	RECUI3	RECUI4	2:RECUI2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
使用RECUI	RECUI1	RECUI2	RECUI3	RECUI4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
*608	[転送先応答時のメッセージ送出有無] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ テナント番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>99</td></tr><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>メッセージ送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	99	D ₁	0	なし											メッセージ送出	1	あり											0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ テナント番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₁	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
メッセージ送出	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
*609	[転送電話の転送中着信表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>着信表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	着信表示	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
着信表示	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

外線系その他のコマンド

コマンド	データ															初期値			
*610	[転送電話の転送先呼出時間]															4:50秒			
	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
	転送先呼出時間	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	80秒	90秒	100秒									
*611	[転送電話通話時間]															03:30分			
	D	D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13			14	15
	転送電話通話時間(分)		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		
*612	[転送電話の発信外線の種類]															1:同一テナント			
	D	0	1																
	発信外線	システム	同一テナント																
*615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録](1/2:テナント01~05) 空欄に特定発番号を記入															なし			
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号					D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号										
	01	01								11									
		02								12									
		03								13									
		04								14									
		05								15									
		06								16									
		07								17									
		08								18									
		09								19									
		10								20									
	02	01								11									
		02								12									
		03								13									
		04								14									
		05								15									
		06								16									
		07								17									
		08								18									
		09								19									
		10								20									
	03	01								11									
		02								12									
		03								13									
		04								14									
		05								15									
		06								16									
		07								17									
		08								18									
		09								19									
		10								20									
	04	01								11									
		02								12									
		03								13									
		04								14									
		05								15									
		06								16									
		07								17									
		08								18									
		09								19									
		10								20									
	05	01								11									
		02								12									
		03								13									
		04								14									
		05								15									
		06								16									
		07								17									
		08								18									
09									19										
10									20										

外線系その他のコマンド

コマンド	データ					初期値
*615	[特定発番号の留守番機能 - 発番号の登録](2/2:テナント06~11) 空欄に特定発番号を記入					設定なし
	D ₀ D ₀ テナント番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ (D ₂ ...D ₂) 特定発番号	
	06	01		11		
		02		12		
		03		13		
		04		14		
		05		15		
		06		16		
		07		17		
		08		18		
		09		19		
		10		20		
	07	01		11		
		02		12		
		03		13		
		04		14		
		05		15		
		06		16		
		07		17		
		08		18		
		09		19		
		10		20		
	08	01		11		
		02		12		
		03		13		
		04		14		
		05		15		
		06		16		
		07		17		
		08		18		
		09		19		
		10		20		
	09	01		11		
		02		12		
		03		13		
		04		14		
		05		15		
		06		16		
		07		17		
		08		18		
		09		19		
		10		20		
	10	01		11		
		02		12		
		03		13		
		04		14		
		05		15		
		06		16		
		07		17		
		08		18		
		09		19		
		10		20		
	11	01		11		
		02		12		
		03		13		
		04		14		
		05		15		
		06		16		
		07		17		
		08		18		
		09		19		
		10		20		

外線系その他のコマンド

コマンド	データ								初期値
*616	[特定発番号の留守番機能 - モード選択と転送先選択] (1/2: テナント01~06) 空欄にモード (01~12: 右下の表参照)、転送先番号 (1~6) を記入								11: 通常着信 モード
	D ₀ D ₀ テナ 番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)
	01	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	02	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	03	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	04	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	05	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			
	06	01				11			
		02				12			
		03				13			
		04				14			
		05				15			
		06				16			
		07				17			
		08				18			
		09				19			
		10				20			

D ₂ D ₂	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送/留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード (7-1版~)

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値																									
*616	[特定発番号の留守番機能 - モード選択と転送先選択] (2/2:テナント07～11) 空欄にモード (右下の表参照)、モード番号 (01～11)、転送先番号 (1～6) を記入										11: 通常着信 モード																									
	D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)	D ₁ D ₁ 項番	D ₂ D ₂ モード	D ₃ 転送先番号 (1ヶ所目)	D ₄ 転送先番号 (2ヶ所目)																											
	07	01					11																													
		02					12																													
		03					13																													
		04					14																													
		05					15																													
		06					16																													
		07					17																													
		08					18																													
		09					19																													
		10					20																													
	08	01					11																													
		02					12																													
		03					13																													
		04					14																													
		05					15																													
		06					16																													
		07					17																													
		08					18																													
		09					19																													
		10					20																													
	09	01					11																													
		02					12																													
		03					13																													
		04					14																													
		05					15																													
		06					16																													
		07					17																													
		08					18																													
		09					19																													
		10					20																													
	10	01					11																													
		02					12																													
		03					13																													
		04					14																													
		05					15																													
		06					16																													
		07					17																													
		08					18																													
		09					19																													
		10					20																													
	11	01					11																													
		02					12																													
		03					13																													
		04					14																													
		05					15																													
		06					16																													
		07					17																													
		08					18																													
		09					19																													
		10					20																													
<table><tr><td>D₂D₂</td><td>モード</td></tr><tr><td>01</td><td>通常転送モード</td></tr><tr><td>02</td><td>追っかけ転送モード</td></tr><tr><td>03</td><td>ツイン転送モード</td></tr><tr><td>04</td><td>不応答後転送モード</td></tr><tr><td>05</td><td>不応答後追っかけ転送モード</td></tr><tr><td>06</td><td>不応答後ツイン転送モード</td></tr><tr><td>07</td><td>留守録モード</td></tr><tr><td>08</td><td>応答専用モード</td></tr><tr><td>09</td><td>お話し中モード</td></tr><tr><td>10</td><td>発信者選択モード (転送/留守録)</td></tr><tr><td>11</td><td>通常着信モード</td></tr><tr><td>12</td><td>留守録+転送モード (7-1版～)</td></tr></table>											D ₂ D ₂	モード	01	通常転送モード	02	追っかけ転送モード	03	ツイン転送モード	04	不応答後転送モード	05	不応答後追っかけ転送モード	06	不応答後ツイン転送モード	07	留守録モード	08	応答専用モード	09	お話し中モード	10	発信者選択モード (転送/留守録)	11	通常着信モード	12	留守録+転送モード (7-1版～)
D ₂ D ₂	モード																																			
01	通常転送モード																																			
02	追っかけ転送モード																																			
03	ツイン転送モード																																			
04	不応答後転送モード																																			
05	不応答後追っかけ転送モード																																			
06	不応答後ツイン転送モード																																			
07	留守録モード																																			
08	応答専用モード																																			
09	お話し中モード																																			
10	発信者選択モード (転送/留守録)																																			
11	通常着信モード																																			
12	留守録+転送モード (7-1版～)																																			
*617	[転送呼出中の処理]										0: 疑似呼出音 (RBT)																									
	D		0		1																															
	転送呼出中の処理		疑似呼出音 (RBT)		発信側の回線の音																															
*618	[転送電話追っかけモードリトライ]										0: 最初の相手に リトライする (追っかけない)																									
	D		0		1																															
	リトライ方法		最初の相手にリトライする (追っかけない)		次の相手にリトライする (追っかける)																															

D ₂ D ₂	モード
01	通常転送モード
02	追っかけ転送モード
03	ツイン転送モード
04	不応答後転送モード
05	不応答後追っかけ転送モード
06	不応答後ツイン転送モード
07	留守録モード
08	応答専用モード
09	お話し中モード
10	発信者選択モード (転送 / 留守録)
11	通常着信モード
12	留守録+転送モード (7-1版~)

外線系その他のコマンド

コマンド	データ										初期値
*619	[転送電話の転送先電話番号の登録] 空欄に転送先電話番号を記入										なし
	D ₀ D ₀	D ₁	D ₃ (D ₃ ...D ₃) 電話番号								
	テナント番号	転送先番号	D ₂ 1(前半)				D ₂ 2(後半)				
	01	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
	02	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
	03	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
	04	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
	05	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
	06	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
	07	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
	08	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
	09	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
	10	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
	11	1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																				
*620	[外線手動転送時の外線自動発信] 空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外線自動発信</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外線自動発信</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外線自動発信</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外線自動発信</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	なし											外線自動発信	1	あり											D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし															外線自動発信	1	あり															D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂	0	なし															外線自動発信	1	あり															D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂	0	なし											外線自動発信	1	あり											1:あり
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																										
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																				
外線自動発信	1	あり																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																				
外線自動発信	1	あり																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																						
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																				
外線自動発信	1	あり																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																										
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																				
外線自動発信	1	あり																																																																																																																																																																																				
*621	[外線手動転送時のコールバック機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>外線手動転送時のコールバック</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	外線手動転送時のコールバック	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																																																																																				
外線手動転送時のコールバック	なし	あり																																																																																																																																																																																				
*622	[ISDN - アナログ外線間の転送電話可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ISDN - アナログ外線間の転送電話</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	ISDN - アナログ外線間の転送電話	不可	可	0:不可																																																																																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																																																																																				
ISDN - アナログ外線間の転送電話	不可	可																																																																																																																																																																																				
*623	[転送電話の同 - DILIN番号による発信] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>DILIN番号</td><td>同 - DILIN</td><td>システム</td></tr></table>	D	0	1	DILIN番号	同 - DILIN	システム	0:同 - DILIN																																																																																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																																																																																				
DILIN番号	同 - DILIN	システム																																																																																																																																																																																				
*624	[不応答転送の不応答時間] <table><tr><td>D D</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>不応答時間(秒)</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td><td>27</td><td>30</td><td>33</td><td>36</td><td>39</td><td>42</td><td>45</td></tr></table> <table><tr><td>D D</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr><tr><td>不応答時間(秒)</td><td>48</td><td>51</td><td>54</td><td>57</td><td>60</td><td>63</td><td>66</td><td>69</td><td>72</td><td>75</td><td>78</td><td>81</td><td>84</td><td>87</td><td>90</td></tr></table>	D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	不応答時間(秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	D D	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	不応答時間(秒)	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	04:12秒																																																																																																																				
D D	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15																																																																																																																																																																							
不応答時間(秒)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45																																																																																																																																																																							
D D	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																							
不応答時間(秒)	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90																																																																																																																																																																							
*625	[転送電話リトライ回数] 空欄に設定回数を記入 <table><tr><td>D D</td><td>01 ~ 15</td></tr><tr><td>リトライ回数</td><td>回</td></tr></table>	D D	01 ~ 15	リトライ回数	回	15:15回																																																																																																																																																																																
D D	01 ~ 15																																																																																																																																																																																					
リトライ回数	回																																																																																																																																																																																					
*628	[転送先への転送電話通知] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>転送電話通知の有無</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	転送電話通知の有無	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																																																																																				
転送電話通知の有無	なし	あり																																																																																																																																																																																				
*631	[外線割込通話の可否] 空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>割込通話</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>割込通話</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	不可											割込通話	1	可											D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	不可															割込通話	1	可															0:不可																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																										
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																				
割込通話	1	可																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																						
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																				
割込通話	1	可																																																																																																																																																																																				
*632	[外線被割込通話の可否] 空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被割込</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被割込</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被割込</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被割込</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	不可											被割込	1	可											D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	不可															被割込	1	可															D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂	0	不可															被割込	1	可															D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂	0	不可											被割込	1	可											1:可
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																										
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																				
被割込	1	可																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																						
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																				
被割込	1	可																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																						
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																				
被割込	1	可																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																										
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																				
被割込	1	可																																																																																																																																																																																				

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																
*633	[外線被割込通話時のアラーム送出] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>アラーム送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>アラーム送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	なし										アラーム送出	1	あり										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし																アラーム送出	1	あり																0:なし																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																																							
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
アラーム送出	1	あり																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
アラーム送出	1	あり																																																																																																																																																																																																
*634	[外線通話モニタ(聴話)の可否] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外線モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外線モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外線モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>外線モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	不可										外線モニタ	1	可										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	不可																外線モニタ	1	可																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂	0	不可																外線モニタ	1	可																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂	0	不可												外線モニタ	1	可												1:可						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																																							
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																
外線モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																
外線モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																
外線モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																
外線モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																
*635	[外線通話被モニタ(被聴話)の可否] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>被モニタ</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	不可												被モニタ	1	可												D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	不可																被モニタ	1	可																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂	0	不可																被モニタ	1	可																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂	0	不可												被モニタ	1	可												1:可
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																
被モニタ	1	可																																																																																																																																																																																																
*636	[外線通話被モニタ(被聴話)時のアラーム] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>アラーム送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>アラーム送出</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	なし										アラーム送出	1	あり										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし																アラーム送出	1	あり																0:なし																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																																							
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
アラーム送出	1	あり																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
アラーム送出	1	あり																																																																																																																																																																																																
*640	[外線テナント種別] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td rowspan="4">D₂ テナント種別(昼)</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>着信テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>発着信テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>完全テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">D₃ テナント種別(夜)</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>着信テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>発着信テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>完全テナント</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ テナント種別(昼)	0	なし												1	着信テナント												2	発着信テナント												3	完全テナント												D ₃ テナント種別(夜)	0	なし												1	着信テナント												2	発着信テナント												3	完全テナント												0,0:なし																																																																								
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																					
D ₂ テナント種別(昼)	0	なし																																																																																																																																																																																																
	1	着信テナント																																																																																																																																																																																																
	2	発着信テナント																																																																																																																																																																																																
	3	完全テナント																																																																																																																																																																																																
D ₃ テナント種別(夜)	0	なし																																																																																																																																																																																																
	1	着信テナント																																																																																																																																																																																																
	2	発着信テナント																																																																																																																																																																																																
	3	完全テナント																																																																																																																																																																																																
*641	[外線毎のテナント番号] 空欄にテナント番号(01~11)を記入 <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂D₂</td><td>テナント番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ D ₂	テナント番号													01:テナント01																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																					
D ₂ D ₂	テナント番号																																																																																																																																																																																																	

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
*642	[電話機毎の使用可能テナント番号] 空欄にD₃のデータ(0:使用不可、または1:使用可)を記入 <table><tr><th>D₀D₀ 収容位置</th><th>101</th><th>102</th><th>103</th><th>104</th><th>105</th><th>106</th><th>107</th><th>108</th><th>109</th><th>110</th><th>111</th><th>112</th></tr><tr><td rowspan="11">D₂D₂ テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ 収容位置</th><th>113</th><th>114</th><th>115</th><th>116</th><th>117</th><th>118</th><th>119</th><th>120</th><th>121</th><th>122</th><th>123</th><th>124</th><th>125</th><th>126</th><th>127</th><th>128</th></tr><tr><td rowspan="11">D₂D₂ テナント番号</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂ テナント番号	01												02												03												04												05												06												07												08												09												10												11												D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ D ₂ テナント番号	01																02																03																04																05																06																07																08																09																10																11																01,1:使用可 02,1:使用可 10,1:使用可 11,1:使用可
D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ テナント番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ テナント番号	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
*643	[DILIN番号毎のテナント番号] 空欄にテナント番号(01~11)を記入 <table><tr><th>D₀D₀ DILIN番号</th><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><th>D₂D₂ テナント番号</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ DILIN番号</th><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><th>D₂D₂ テナント番号</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₀D₀ DILIN番号</th><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><th>D₂D₂ テナント番号</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₂ D ₂ テナント番号																	D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₂ D ₂ テナント番号																	D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ D ₂ テナント番号																	[全DILIN番号] 01:テナント01																																																																																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂ D ₂ テナント番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
*650 4-1版 ~	[バーチャルライン方式の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>バーチャルライン方式</td><td>機能なし</td><td>機能あり</td></tr></table>	D	0	1	バーチャルライン方式	機能なし	機能あり	0:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
バーチャルライン方式	機能なし	機能あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
*651	[外線の代表グループの設定] 空欄に外線グループ番号(00~07)を記入 <table><tr><th>D₀D₀ 外線番号</th><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><th>D₂D₂ グループ番号</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ D ₂ グループ番号													00:グループ00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀ 外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₂ D ₂ グループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
*652 4-1版 ~	[外線グループ毎の[着信]ボタン設定] 空欄にD₂D₂のデータ(外線グループ番号01~07)を記入 <table><tr><th>D₁D₁ 電話機ボタン位置</th><th>D₀D₀ 電話機グループ番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>D₁D₁ 電話機ボタン位置</th><th>D₀D₀ 電話機グループ番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁ 電話機ボタン位置	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号	01	02	03	04	05	06	07	01									02									03									04									05									06									07									08									09									10									11									12									13									14									15									D ₁ D ₁ 電話機ボタン位置	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号	01	02	03	04	05	06	07	16									17									18									19									20									21									22									23									24									25									26									27									28									29									30									00:設定なし																																																				
D ₁ D ₁ 電話機ボタン位置	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₁ D ₁ 電話機ボタン位置	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																
*653 4-1版 ~	[DILIN番号毎の [着信] ボタン設定] 空欄にD₂D₂のデータ(DILIN番号01~48)を記入 <table><tr><th>D₁D₁</th><th colspan="7">D₀D₀ 電話機グループ番号</th><th>D₁D₁</th><th colspan="7">D₀D₀ 電話機グループ番号</th></tr><tr><th>電話機ボタン位置</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>電話機ボタン位置</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ D ₁	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号							D ₁ D ₁	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号							電話機ボタン位置	01	02	03	04	05	06	07	電話機ボタン位置	01	02	03	04	05	06	07	01								16								02								17								03								18								04								19								05								20								06								21								07								22								08								23								09								24								10								25								11								26								12								27								13								28								14								29								15								30								00:設定なし
D ₁ D ₁	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号							D ₁ D ₁	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																									
電話機ボタン位置	01	02	03	04	05	06	07	電話機ボタン位置	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																																																																																																																																																																																			
01								16																																																																																																																																																																																																																																																																										
02								17																																																																																																																																																																																																																																																																										
03								18																																																																																																																																																																																																																																																																										
04								19																																																																																																																																																																																																																																																																										
05								20																																																																																																																																																																																																																																																																										
06								21																																																																																																																																																																																																																																																																										
07								22																																																																																																																																																																																																																																																																										
08								23																																																																																																																																																																																																																																																																										
09								24																																																																																																																																																																																																																																																																										
10								25																																																																																																																																																																																																																																																																										
11								26																																																																																																																																																																																																																																																																										
12								27																																																																																																																																																																																																																																																																										
13								28																																																																																																																																																																																																																																																																										
14								29																																																																																																																																																																																																																																																																										
15								30																																																																																																																																																																																																																																																																										
*654 4-1版 ~	[DILIN番号毎の着信可能数] 空欄に着信可能数(01~12)を記入 12:12 <table><tr><th>D₀D₀ DILIN番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr><tr><td>D₂D₂ 着信可能数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>D₀D₀ DILIN番号</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th></tr><tr><td>D₂D₂ 着信可能数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>D₀D₀ DILIN番号</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th></tr><tr><td>D₂D₂ 着信可能数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₂ D ₂ 着信可能数																	D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₂ D ₂ 着信可能数																	D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ D ₂ 着信可能数																																																																																																																																																																																											
D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂ D ₂ 着信可能数																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ DILIN番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂ D ₂ 着信可能数																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ DILIN番号	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂ D ₂ 着信可能数																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*655 4-1版 ~	[[パーク] ボタンの設定] 空欄にD₂D₂のデータ(電話機ボタン位置01~30)を記入 <table><tr><th>D₁</th><th colspan="7">D₀D₀ 電話機グループ番号</th><th>D₁</th><th colspan="7">D₀D₀ 電話機グループ番号</th></tr><tr><th>項番</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>項番</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号							D ₁	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号							項番	01	02	03	04	05	06	07	項番	01	02	03	04	05	06	07	1								5								2								6								3								7								4								8								00:設定なし																																																																																																																																																																																
D ₁	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号							D ₁	D ₀ D ₀ 電話機グループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																									
項番	01	02	03	04	05	06	07	項番	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																																																																																																																																																																																			
1								5																																																																																																																																																																																																																																																																										
2								6																																																																																																																																																																																																																																																																										
3								7																																																																																																																																																																																																																																																																										
4								8																																																																																																																																																																																																																																																																										
*656 4-1版 ~	[[パーク] ボタン毎の保留種別] 空欄該当部分をマーク <table><tr><th>D₁</th><th colspan="8">D₀ [パーク] ボタン項番</th></tr><tr><th>保留の種別</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th></tr><tr><td>0 グループ内</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 システム共通</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁	D ₀ [パーク] ボタン項番								保留の種別	1	2	3	4	5	6	7	8	0 グループ内									1 システム共通									0:グループ内																																																																																																																																																																																																																																												
D ₁	D ₀ [パーク] ボタン項番																																																																																																																																																																																																																																																																																	
保留の種別	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																										
0 グループ内																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1 システム共通																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*658 4-1版 ~	[[保留] ボタン操作でのパーク保留時の処理] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>[保留] ボタンの処理</td><td>グループ内</td><td>システム共通</td></tr></table>	D	0	1	[保留] ボタンの処理	グループ内	システム共通	0:グループ内																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
[保留] ボタンの処理	グループ内	システム共通																																																																																																																																																																																																																																																																																
*659 4-1版 ~	[[着信] ボタンのランプ表示] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>通話中の着信表示</td><td>通話中はマイライツ表示 (通話中の着信表示は行わない)</td><td>通話中着信があれば 着信表示する</td></tr></table>	D	0	1	通話中の着信表示	通話中はマイライツ表示 (通話中の着信表示は行わない)	通話中着信があれば 着信表示する	0:通話中は マイライツ表示																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
通話中の着信表示	通話中はマイライツ表示 (通話中の着信表示は行わない)	通話中着信があれば 着信表示する																																																																																																																																																																																																																																																																																
*660 4-1版 ~	[外線捕捉時の保留中 [パーク] ボタン押下時動作] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th><th>2</th></tr><tr><td>保留中 [パーク] ボタン押下時の動作</td><td>空き [パーク] ボタンに保留</td><td>保留応答</td><td>無効</td></tr></table> 6-1版 ~	D	0	1	2	保留中 [パーク] ボタン押下時の動作	空き [パーク] ボタンに保留	保留応答	無効	0:空き [パーク] ボタンに保留																																																																																																																																																																																																																																																																								
D	0	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																															
保留中 [パーク] ボタン押下時の動作	空き [パーク] ボタンに保留	保留応答	無効																																																																																																																																																																																																																																																																															
*661 7-1版 ~	[バーチャルライン外線以外のパーク保留有無] <table><tr><th>D</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><td>[パーク] 保留</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	[パーク] 保留	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																
[パーク] 保留	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																
*662 6-1版 ~	[DILIN番号毎のバーチャルライン方式の有無] 空欄該当部分をマーク 0:なし <table><tr><th>D₀D₀ DILIN番号</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>バーチャルライン方式</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>D₀D₀ DILIN番号</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>バーチャルライン方式</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂	0	なし																							バーチャルライン方式	1	あり																							D ₀ D ₀ DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂	0	なし																							バーチャルライン方式	1	あり																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀ DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																
バーチャルライン方式	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																
バーチャルライン方式	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																	
*670	[3分予報音時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>1分</td><td>2分</td><td>3分</td><td>4分</td><td>5分</td><td>6分</td><td>7分</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	時間	機能なし	1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分	0:機能なし																																																																																																																																																																																																																																															
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																											
時間	機能なし	1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分																																																																																																																																																																																																																																																											
*671	[3分予報音送出条件] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>送出条件</td><td>発信外線のみ</td><td>発信/着信外線共</td></tr></table>	D	0	1	送出条件	発信外線のみ	発信/着信外線共	1:発信/着信外線共																																																																																																																																																																																																																																																											
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																	
送出条件	発信外線のみ	発信/着信外線共																																																																																																																																																																																																																																																																	
*672	[電話機毎の3分予報音機能] 空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>機能</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>機能</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	なし										機能	1	あり										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし																機能	1	あり																1:あり																																																																																																																																																																							
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																	
機能	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																	
機能	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																	
*673	[外線断線時の連動リモコン] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>対象リモコン</td><td>なし</td><td>リモコン1</td><td>リモコン2</td><td>リモコン3</td><td>リモコン4</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	対象リモコン	なし	リモコン1	リモコン2	リモコン3	リモコン4	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																					
D	0	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																														
対象リモコン	なし	リモコン1	リモコン2	リモコン3	リモコン4																																																																																																																																																																																																																																																														
*675	[自動トーン切替] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	機能	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																											
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																	
機能	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																	
*677	[外線] ボタンのユーザ設定可否 <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ユーザ設定</td><td>不可</td><td>可能</td></tr></table>	D	0	1	ユーザ設定	不可	可能	1:可																																																																																																																																																																																																																																																											
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																	
ユーザ設定	不可	可能																																																																																																																																																																																																																																																																	
*678	[使用回線種別表示内容の設定] 空欄に *679で設定した項番(1~8)または外線種別表示(0)を記入 <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₂</td><td>外線種別表示内容</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂	外線種別表示内容													0:外線種別表示																																																																																																																																																																																																																																					
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₂	外線種別表示内容																																																																																																																																																																																																																																																																		
*679	[使用回線表示文字パターン] 空欄に設定データ及び設定文字を記入 <table><tr><th colspan="2">表示文字</th><th>1文字目</th><th>2文字目</th><th>3文字目</th><th>4文字目</th><th>5文字目</th><th>6文字目</th><th>7文字目</th><th>8文字目</th><th>9文字目</th><th>10文字目</th><th>11文字目</th><th>12文字目</th></tr><tr><th>D₀ 項番</th><th></th><th>D₄₁ : D₄₂</th><th>D₂₁ : D₂₂</th><th>D₃₁ : D₃₂</th><th>D₄₁ : D₄₂</th><th>D₅₁ : D₅₂</th><th>D₆₁ : D₆₂</th><th>D₇₁ : D₇₂</th><th>D₈₁ : D₈₂</th><th>D₉₁ : D₉₂</th><th>D₁₀₁ : D₁₀₂</th><th>D₁₁₁ : D₁₁₂</th><th>D₁₂₁ : D₁₂₂</th></tr><tr><td>1</td><td>項番1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>項番2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>項番3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>項番4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>項番5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>項番6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>項番7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>項番8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="13">設定文字内容</th></tr><tr><td>1</td><td>項番1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>項番2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>項番3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>項番4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>項番5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>項番6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>項番7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>項番8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	表示文字		1文字目	2文字目	3文字目	4文字目	5文字目	6文字目	7文字目	8文字目	9文字目	10文字目	11文字目	12文字目	D ₀ 項番		D ₄₁ : D ₄₂	D ₂₁ : D ₂₂	D ₃₁ : D ₃₂	D ₄₁ : D ₄₂	D ₅₁ : D ₅₂	D ₆₁ : D ₆₂	D ₇₁ : D ₇₂	D ₈₁ : D ₈₂	D ₉₁ : D ₉₂	D ₁₀₁ : D ₁₀₂	D ₁₁₁ : D ₁₁₂	D ₁₂₁ : D ₁₂₂	1	項番1													2	項番2													3	項番3													4	項番4													5	項番5													6	項番6													7	項番7													8	項番8													設定文字内容													1	項番1												2	項番2												3	項番3												4	項番4												5	項番5												6	項番6												7	項番7												8	項番8												全桁ﾌﾗﾝｸ
表示文字		1文字目	2文字目	3文字目	4文字目	5文字目	6文字目	7文字目	8文字目	9文字目	10文字目	11文字目	12文字目																																																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ 項番		D ₄₁ : D ₄₂	D ₂₁ : D ₂₂	D ₃₁ : D ₃₂	D ₄₁ : D ₄₂	D ₅₁ : D ₅₂	D ₆₁ : D ₆₂	D ₇₁ : D ₇₂	D ₈₁ : D ₈₂	D ₉₁ : D ₉₂	D ₁₀₁ : D ₁₀₂	D ₁₁₁ : D ₁₁₂	D ₁₂₁ : D ₁₂₂																																																																																																																																																																																																																																																						
1	項番1																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	項番2																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	項番3																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	項番4																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	項番5																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	項番6																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	項番7																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	項番8																																																																																																																																																																																																																																																																		
設定文字内容																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	項番1																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	項番2																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	項番3																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	項番4																																																																																																																																																																																																																																																																		
5	項番5																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	項番6																																																																																																																																																																																																																																																																		
7	項番7																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	項番8																																																																																																																																																																																																																																																																		

外線系その他のコマンド

コマンド	データ											初期値			
*680	[留守録モードの応答メッセージ番号の選択] 空欄該当部分をマーク											0:固定メッセージ			
	D ₀ D ₀ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09		10	11	
	D ₁ メッセージ	0 固定メッセージ													
		1 録音メッセージ 1													
		2 録音メッセージ 2													
		3 録音メッセージ 3													
*681	[テナント毎に使用する留守録ボックス] 空欄該当部分をマーク											1:留守録ボックス1			
	D ₀ D ₀ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09		10	11	
	D ₂ 使用する留守録ボックス	1 ボックス1	1CH												
2 ボックス2															
3 ボックス3		2CH													
4 ボックス4															
5 ボックス5		3CH													
6 ボックス6															
7 ボックス7		4CH													
8 ボックス8															
*682	[留守録自動応答までの時間] 空欄該当部分をマーク											2:10秒			
	D ₀ 留守録CH	D ₁ 時間						D ₀ 留守録CH	D ₁ 時間						
		1 5秒	2 10秒	3 15秒	4 20秒	5 25秒	6 30秒		1 5秒	2 10秒	3 15秒		4 20秒	5 25秒	6 30秒
	1 1CH							3 3CH							
	2 2CH							4 4CH							
*683	[切断処理時の留守録用応答メッセージ] 空欄該当部分をマーク											0:固定メッセージ			
	D ₀ 留守録CH	D ₁ メッセージ													
		0 固定メッセージ	1 録音メッセージ 1	2 録音メッセージ 2	3 録音メッセージ 3										
	1 1CH														
	2 2CH														
	3 3CH														
	4 4CH														
*684	[再生済用件メッセージ消去の有無] 空欄該当部分をマーク											0:なし			
	D ₀ 留守録ボックス	D ₁ メッセージ 消去		D ₀ 留守録ボックス	D ₁ メッセージ 消去										
		0 なし	1 あり		0 なし	1 あり									
1 ボックス1		1CH				5 ボックス5	3CH								
2 ボックス2				6 ボックス6											
	3 ボックス3	2CH			7 ボックス7	4CH									
	4 ボックス4				8 ボックス8										
*685	[留守録/通話録音の最大録音時間] 空欄に設定データと設定時間(秒)を記入											90:900秒			
	D ₀ 留守録CH	D ₁ D ₁ 時間						D ₀ 留守録CH	D ₁ D ₁ 時間						
		01~90(10~900秒)/99(無制限)							01~90(10~900秒)/99(無制限)						
	1 1CH							3 3CH							
	2 2CH							4 4CH							
*686	[発信者選択モードの応答メッセージ番号の選択] 空欄該当部分をマーク											0:メッセージ 0			
	D ₀ D ₀ テナント番号		01	02	03	04	05	06	07	08	09		10	11	
	D ₁ メッセージ	0 メッセージ 0													
		1 メッセージ 1													
		2 メッセージ 2													
		3 メッセージ 3													

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																			
*687	[発信者選択モードの応答メッセージ番号と音源の対応] <table><tr><td>D₀D₁ 番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td rowspan="4">D₁ メッセージ</td><td>0</td><td>メッセージ 0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>メッセージ 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>メッセージ 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂D₃</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td></tr><tr><td>対応音源</td><td>REC1 固定</td><td>REC1 1-1</td><td>REC1 1-2</td><td>REC1 1-3</td><td>REC1 1-4</td><td>REC1 固定</td><td>REC1 固定</td><td>REC2 固定</td><td>REC2 2-1</td><td>REC2 2-2</td><td>REC2 2-3</td><td>REC2 2-4</td><td>REC2 固定</td><td>REC2 固定</td></tr><tr><td></td><td>メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>メッセージ 2</td><td>メッセージ 3</td><td>メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>メッセージ 2</td><td>メッセージ 3</td></tr></table> <table><tr><td>D₂D₃</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td></tr><tr><td>対応音源</td><td>REC3 固定</td><td>REC3 3-1</td><td>REC3 3-2</td><td>REC3 3-3</td><td>REC3 3-4</td><td>REC3 固定</td><td>REC3 固定</td><td>REC4 固定</td><td>REC4 4-1</td><td>REC4 4-2</td><td>REC4 4-3</td><td>REC4 4-4</td><td>REC4 固定</td><td>REC4 固定</td></tr><tr><td></td><td>メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>メッセージ 2</td><td>メッセージ 3</td><td>メッセージ 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>メッセージ 2</td><td>メッセージ 3</td></tr></table>	D ₀ D ₁ 番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁ メッセージ	0	メッセージ 0										1	メッセージ 1										2	メッセージ 2										3	メッセージ 3										D ₂ D ₃	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22	23	24	25	26	対応音源	REC1 固定	REC1 1-1	REC1 1-2	REC1 1-3	REC1 1-4	REC1 固定	REC1 固定	REC2 固定	REC2 2-1	REC2 2-2	REC2 2-3	REC2 2-4	REC2 固定	REC2 固定		メッセージ 1					メッセージ 2	メッセージ 3	メッセージ 1					メッセージ 2	メッセージ 3	D ₂ D ₃	30	31	32	33	34	35	36	40	41	42	43	44	45	46	対応音源	REC3 固定	REC3 3-1	REC3 3-2	REC3 3-3	REC3 3-4	REC3 固定	REC3 固定	REC4 固定	REC4 4-1	REC4 4-2	REC4 4-3	REC4 4-4	REC4 固定	REC4 固定		メッセージ 1					メッセージ 2	メッセージ 3	メッセージ 1					メッセージ 2	メッセージ 3	[メッセージ 0] 10:REC1 固定 メッセージ 1 [メッセージ 1 ~ 3] 11:REC1-1
D ₀ D ₁ 番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																										
D ₁ メッセージ	0	メッセージ 0																																																																																																																																																			
	1	メッセージ 1																																																																																																																																																			
	2	メッセージ 2																																																																																																																																																			
	3	メッセージ 3																																																																																																																																																			
D ₂ D ₃	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																							
対応音源	REC1 固定	REC1 1-1	REC1 1-2	REC1 1-3	REC1 1-4	REC1 固定	REC1 固定	REC2 固定	REC2 2-1	REC2 2-2	REC2 2-3	REC2 2-4	REC2 固定	REC2 固定																																																																																																																																							
	メッセージ 1					メッセージ 2	メッセージ 3	メッセージ 1					メッセージ 2	メッセージ 3																																																																																																																																							
D ₂ D ₃	30	31	32	33	34	35	36	40	41	42	43	44	45	46																																																																																																																																							
対応音源	REC3 固定	REC3 3-1	REC3 3-2	REC3 3-3	REC3 3-4	REC3 固定	REC3 固定	REC4 固定	REC4 4-1	REC4 4-2	REC4 4-3	REC4 4-4	REC4 固定	REC4 固定																																																																																																																																							
	メッセージ 1					メッセージ 2	メッセージ 3	メッセージ 1					メッセージ 2	メッセージ 3																																																																																																																																							
*688	[発信者選択モードの応答メッセージ送出時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>送出時間</td><td>8秒</td><td>16秒</td><td>32秒</td><td>64秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒	2:32秒																																																																																																																																									
D	0	1	2	3																																																																																																																																																	
送出時間	8秒	16秒	32秒	64秒																																																																																																																																																	
*689	[発信者選択モードの無操作時の処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>無操作時の処理</td><td>切断</td><td>転送</td><td>留守録</td><td>FAX呼出</td></tr></table>	D	0	1	2	3	無操作時の処理	切断	転送	留守録	FAX呼出	0:切断																																																																																																																																									
D	0	1	2	3																																																																																																																																																	
無操作時の処理	切断	転送	留守録	FAX呼出																																																																																																																																																	
*690	[留守録用件録音時の録音通知先電話番号] 空欄に通知先電話番号を記入 <table><tr><td>D₀ 留守録ホックス</td><td>D₁(D₁...D₁) 通知先電話番号</td></tr><tr><td>1 ホックス1</td><td rowspan="2">1CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 ホックス2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 ホックス3</td><td rowspan="2">2CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 ホックス4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5 ホックス5</td><td rowspan="2">3CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6 ホックス6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7 ホックス7</td><td rowspan="2">4CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8 ホックス8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 留守録ホックス	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 通知先電話番号	1 ホックス1	1CH														2 ホックス2														3 ホックス3	2CH														4 ホックス4														5 ホックス5	3CH														6 ホックス6														7 ホックス7	4CH														8 ホックス8														なし																													
D ₀ 留守録ホックス	D ₁ (D ₁ ...D ₁) 通知先電話番号																																																																																																																																																				
1 ホックス1	1CH																																																																																																																																																				
2 ホックス2																																																																																																																																																					
3 ホックス3	2CH																																																																																																																																																				
4 ホックス4																																																																																																																																																					
5 ホックス5	3CH																																																																																																																																																				
6 ホックス6																																																																																																																																																					
7 ホックス7	4CH																																																																																																																																																				
8 ホックス8																																																																																																																																																					
*691	[録音通知先無操作時のリトライ有無とリトライ間隔] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td rowspan="2">D₀ 留守録CH</td><td colspan="7">D₁ リトライ機能とリトライ間隔</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>リトライなし</td><td>10分</td><td>20分</td><td>30分</td><td>40分</td><td>50分</td><td>60分</td><td></td></tr><tr><td>1 1CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 2CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">D₀ 留守録CH</td><td colspan="7">D₁ リトライ機能とリトライ間隔</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>リトライなし</td><td>10分</td><td>20分</td><td>30分</td><td>40分</td><td>50分</td><td>60分</td><td></td></tr><tr><td>3 3CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 4CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 留守録CH	D ₁ リトライ機能とリトライ間隔							0	1	2	3	4	5	6	リトライなし	10分	20分	30分	40分	50分	60分		1 1CH								2 2CH								D ₀ 留守録CH	D ₁ リトライ機能とリトライ間隔							0	1	2	3	4	5	6	リトライなし	10分	20分	30分	40分	50分	60分		3 3CH								4 4CH								0:リトライなし																																																																					
D ₀ 留守録CH	D ₁ リトライ機能とリトライ間隔																																																																																																																																																				
	0	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																														
リトライなし	10分	20分	30分	40分	50分	60分																																																																																																																																															
1 1CH																																																																																																																																																					
2 2CH																																																																																																																																																					
D ₀ 留守録CH	D ₁ リトライ機能とリトライ間隔																																																																																																																																																				
	0	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																														
リトライなし	10分	20分	30分	40分	50分	60分																																																																																																																																															
3 3CH																																																																																																																																																					
4 4CH																																																																																																																																																					
*692	[留守録CH毎の電話機グループ] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td rowspan="2">D₀ 留守録CH</td><td colspan="7">D₁D₂ グループ</td></tr><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>1 1CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 2CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">D₀ 留守録CH</td><td colspan="7">D₁D₂ グループ</td></tr><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td></tr><tr><td>3 3CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 4CH</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 留守録CH	D ₁ D ₂ グループ							01	02	03	04	05	06	07	1 1CH								2 2CH								D ₀ 留守録CH	D ₁ D ₂ グループ							01	02	03	04	05	06	07	3 3CH								4 4CH								01:グループ 01																																																																																					
D ₀ 留守録CH	D ₁ D ₂ グループ																																																																																																																																																				
	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																																																														
1 1CH																																																																																																																																																					
2 2CH																																																																																																																																																					
D ₀ 留守録CH	D ₁ D ₂ グループ																																																																																																																																																				
	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																																																														
3 3CH																																																																																																																																																					
4 4CH																																																																																																																																																					
*693 (6-1版 ~)	[転送電話の自動通話録音] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₁ 番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動録音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₁ 番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	D ₁	0	なし										自動録音	1	あり										0:なし																																																																																																															
D ₀ D ₁ 番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																																																																																																																																										
D ₁	0	なし																																																																																																																																																			
自動録音	1	あり																																																																																																																																																			
*694 (4-1版 ~)	[バイパスライン時の留守録回路の発信外線グループ] 空欄にD₁D₂のデータ(グループ番号01~07)を記入 <table><tr><td>D₀ 留守録CH</td><td>1CH</td><td>2CH</td><td>3CH</td><td>4CH</td></tr><tr><td>D₁D₂ グループ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 留守録CH	1CH	2CH	3CH	4CH	D ₁ D ₂ グループ番号					00:グループ なし																																																																																																																																									
D ₀ 留守録CH	1CH	2CH	3CH	4CH																																																																																																																																																	
D ₁ D ₂ グループ番号																																																																																																																																																					
*695 (4-1版 ~)	[バイパスライン時の留守録回路の発信用DILIN番号] 空欄にD₁D₂のデータ(DILIN番号01~48)を記入 <table><tr><td>D₀ 留守録CH</td><td>1CH</td><td>2CH</td><td>3CH</td><td>4CH</td></tr><tr><td>D₁D₂ DILIN番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 留守録CH	1CH	2CH	3CH	4CH	D ₁ D ₂ DILIN番号					00:DILIN01																																																																																																																																									
D ₀ 留守録CH	1CH	2CH	3CH	4CH																																																																																																																																																	
D ₁ D ₂ DILIN番号																																																																																																																																																					

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値
*698 (6-1版 ~)	[夜間切替タイマの時刻] (1/3:テナント01~04) 空欄に夜開始時刻、夜終了時刻を記入	0000,0000 : なし
*699 (6-1版 ~)	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (1/3:テナント01~04) 空欄にモード (01~12:下表参照)、メッセージ (0~3) / 転送先 (1~6) を記入	07,0: 留守録モード, メッセージ0

		*698				*699		
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ 曜日	D ₂ 項番	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃ 夜開始時刻	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄ 夜終了時刻	D ₃ D ₃ モード	D ₄ メッセージ / 転送先	D ₅ 転送先	
01	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
6 土曜	1							
	2							
	3							
	4							
02	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
6 土曜	1							
	2							
	3							
	4							
03	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
6 土曜	1							
	2							
	3							
	4							
04	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
6 土曜	1							
	2							
	3							
	4							

● *699のモード 番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード	D ₃ D ₃	モード	D ₃ D ₃	モード
01	通常転送モード	05	不応答後追っかけ転送モード	09	お話し中モード
02	追っかけ転送モード	06	不応答後ツイン転送モード	10	発信者選択モード (転送/留守録)
03	ツイン転送モード	07	留守録モード	11	通常着信モード
04	不応答後転送モード	08	応答専用モード	12	留守録+転送モード (7-1版 ~)

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
*698 (6-1版 ~)	[夜間切替タイマの時刻] (2/3:テナント05 ~ 08) 空欄に夜開始時刻、夜終了時刻を記入	0000,0000 : なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
*699 (6-1版 ~)	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (2/3:テナント05 ~ 08) 空欄にモード (01 ~ 12:下表参照)、メッセージ (0 ~ 3) / 転送先 (1 ~ 6) を記入	07,0:留守録モード, メッセージ 0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table><thead><tr><th colspan="2"></th><th colspan="4">*698</th><th colspan="3">*699</th></tr><tr><th>D₀D₀</th><th>D₁</th><th>D₂</th><th>D₃D₃D₃D₃</th><th>D₄D₄D₄D₄</th><th>D₅D₅</th><th>D₃D₃</th><th>D₄</th><th>D₅</th></tr><tr><th>テナント番号</th><th>曜日</th><th>項番</th><th>夜開始時刻</th><th>夜終了時刻</th><th>モード</th><th>メッセージ / 転送先</th><th>メッセージ / 転送先</th><th>転送先</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="28">05</td><td rowspan="4">0 日曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">1 月曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2 火曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">3 水曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">4 木曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">5 金曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">6 土曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="28">06</td><td rowspan="4">0 日曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">1 月曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">2 火曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">3 水曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">4 木曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">5 金曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">6 土曜</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">● *699のモード番号に対する留守番モード</td><td colspan="7" rowspan="16"></td></tr><tr><td>D₃D₃</td><td colspan="8">モード</td></tr><tr><td>01</td><td colspan="8">通常転送モード</td></tr><tr><td>02</td><td colspan="8">追っかけ転送モード</td></tr><tr><td>03</td><td colspan="8">ツイン転送モード</td></tr><tr><td>04</td><td colspan="8">不応答後転送モード</td></tr><tr><td>D₃D₃</td><td colspan="8">モード</td></tr><tr><td>05</td><td colspan="8">不応答後追っかけ転送モード</td></tr><tr><td>06</td><td colspan="8">不応答後ツイン転送モード</td></tr><tr><td>07</td><td colspan="8">留守録モード</td></tr><tr><td>08</td><td colspan="8">応答専用モード</td></tr><tr><td>D₃D₃</td><td colspan="8">モード</td></tr><tr><td>09</td><td colspan="8">お話し中モード</td></tr><tr><td>10</td><td colspan="8">発信者選択モード (転送 / 留守録)</td></tr><tr><td>11</td><td colspan="8">通常着信モード</td></tr><tr><td>12</td><td colspan="8">留守録+転送モード (7-1版 ~)</td></tr></tbody></table>			*698				*699			D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₃ D ₃	D ₄	D ₅	テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	モード	メッセージ / 転送先	メッセージ / 転送先	転送先	05	0 日曜	1							2							3							4							1 月曜	1							2							3							4							2 火曜	1							2							3							4							3 水曜	1							2							3							4							4 木曜	1							2							3							4							5 金曜	1							2							3							4							6 土曜	1							2							3							4							06	0 日曜	1							2							3							4							1 月曜	1							2							3							4							2 火曜	1							2							3							4							3 水曜	1							2							3							4							4 木曜	1							2							3							4							5 金曜	1							2							3							4							6 土曜	1							2							3							4							● *699のモード番号に対する留守番モード									D ₃ D ₃	モード								01	通常転送モード								02	追っかけ転送モード								03	ツイン転送モード								04	不応答後転送モード								D ₃ D ₃	モード								05	不応答後追っかけ転送モード								06	不応答後ツイン転送モード								07	留守録モード								08	応答専用モード								D ₃ D ₃	モード								09	お話し中モード								10	発信者選択モード (転送 / 留守録)								11	通常着信モード								12	留守録+転送モード (7-1版 ~)								07	0 日曜	1					
		*698				*699																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	D ₃ D ₃ D ₃ D ₃	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄	D ₅ D ₅	D ₃ D ₃	D ₄	D ₅																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
テナント番号	曜日	項番	夜開始時刻	夜終了時刻	モード	メッセージ / 転送先	メッセージ / 転送先	転送先																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
05	0 日曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1 月曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	2 火曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	3 水曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	4 木曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	5 金曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	6 土曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
06	0 日曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1 月曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	2 火曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	3 水曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	4 木曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	5 金曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	6 土曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
● *699のモード番号に対する留守番モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₃ D ₃	モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01	通常転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
02	追っかけ転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
03	ツイン転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
04	不応答後転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₃ D ₃	モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
05	不応答後追っかけ転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
06	不応答後ツイン転送モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
07	留守録モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
08	応答専用モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D ₃ D ₃	モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
09	お話し中モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
10	発信者選択モード (転送 / 留守録)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
11	通常着信モード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12	留守録+転送モード (7-1版 ~)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1 月曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2 火曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3 水曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4 木曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5 金曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
6 土曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
08	0 日曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1 月曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	2 火曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	3 水曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	4 木曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	5 金曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	6 土曜	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

外線系その他のコマンド

コマンド	データ	初期値
*698 (6-1版 ~)	[夜間切替タイマの時刻] (3/3:テナント09 ~ 11,ドアホン) 空欄に夜開始時刻、夜終了時刻を記入	0000,0000 : なし
*699 (6-1版 ~)	[夜間切替タイマ毎の留守番モード] (3/3:テナント09 ~ 11) 空欄にモード (01 ~ 12:下表参照)、メッセージ (0 ~ 3) / 転送先 (1 ~ 6) を記入	07,0:留守録モード、 メッセージ0

		*698				*699		
D ₀ D ₀ テナント 番号	D ₁ 曜日	D ₂ 項番	D ₃ D ₃ D ₃ 夜開始時刻	D ₄ D ₄ D ₄ 夜終了時刻	D ₃ D ₃ モード	D ₄ メッセージ / 転送先	D ₅ 転送先	
09	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
6 土曜	1							
	2							
	3							
	4							
10	0 日曜	1						
		2						
		3						
		4						
	1 月曜	1						
		2						
		3						
		4						
	2 火曜	1						
		2						
		3						
		4						
	3 水曜	1						
		2						
		3						
		4						
	4 木曜	1						
		2						
		3						
		4						
	5 金曜	1						
		2						
		3						
		4						
6 土曜	1							
	2							
	3							
	4							
99 ドアホン	0 日曜	1				-	-	-
		2				-	-	-
		3				-	-	-
		4				-	-	-
	1 月曜	1				-	-	-
		2				-	-	-
		3				-	-	-
		4				-	-	-
	2 火曜	1				-	-	-
		2				-	-	-
		3				-	-	-
		4				-	-	-
	3 水曜	1				-	-	-
		2				-	-	-
		3				-	-	-
		4				-	-	-
	4 木曜	1				-	-	-
		2				-	-	-
		3				-	-	-
		4				-	-	-
	5 金曜	1				-	-	-
		2				-	-	-
		3				-	-	-
		4				-	-	-
6 土曜	1				-	-	-	
	2				-	-	-	
	3				-	-	-	
	4				-	-	-	

● *699のモード 番号に対する留守番モード

D ₃ D ₃	モード	D ₃ D ₃	モード	D ₃ D ₃	モード
01	通常転送モード	05	不応答後追っかけ転送モード	09	お話し中モード
02	追っかけ転送モード	06	不応答後ツイン転送モード	10	発信者選択モード (転送 / 留守録)
03	ツイン転送モード	07	留守録モード	11	通常着信モード
04	不応答後転送モード	08	応答専用モード	12	留守録+転送モード (7-1版 ~)

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																
*700	[内線呼出方法] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>呼出方法</td><td>トーン呼出</td><td>音声呼出</td></tr></table>	D	0	1	呼出方法	トーン呼出	音声呼出	0: トーン呼出																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																
呼出方法	トーン呼出	音声呼出																																																																																																																																																																																																
*701	[トーン呼出の内線着信音選択] <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>着信音</td><td>内線専用着信音</td><td>着信音1</td><td>着信音2</td><td>着信音3</td><td>着信音4</td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	着信音											D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	着信音																	D ₂	0	1	2	3	4	着信音	内線専用着信音	着信音1	着信音2	着信音3	着信音4	0: 内線専用着信音																																																																																																																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																																							
D ₂	着信音																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																	
D ₂	着信音																																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	1	2	3	4																																																																																																																																																																																													
着信音	内線専用着信音	着信音1	着信音2	着信音3	着信音4																																																																																																																																																																																													
*702	[オフフック内線自動捕捉] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動捕捉</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動捕捉</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動捕捉</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>自動捕捉</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	なし												自動捕捉	1	あり												D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし																自動捕捉	1	あり																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂	0	なし																自動捕捉	1	あり																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂	0	なし												自動捕捉	1	あり												1: あり
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
自動捕捉	1	あり																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
自動捕捉	1	あり																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
自動捕捉	1	あり																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
自動捕捉	1	あり																																																																																																																																																																																																
*703	[内線呼出適用範囲] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>適用範囲</td><td>全内線</td><td>代理応答/内線保留グループ内</td></tr></table>	D	0	1	適用範囲	全内線	代理応答/内線保留グループ内	0: 全内線																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																
適用範囲	全内線	代理応答/内線保留グループ内																																																																																																																																																																																																
*704	[一斉呼出/グループ呼出の可否] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>呼出</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	不可										呼出	1	可										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	不可																呼出	1	可																1: 可																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																																							
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																
呼出	1	可																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	不可																																																																																																																																																																																																
呼出	1	可																																																																																																																																																																																																
*705	[一斉呼出/グループ呼出の冒頭音選択] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>冒頭音</td><td>なし</td><td>500Hz断続音</td><td>1kHz断続音</td><td>500Hz連続音</td><td>1kHz連続音</td><td>EXU</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音	EXU	0: なし																																																																																																																																																																																		
D	0	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																												
冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音	EXU																																																																																																																																																																																												
*706	[内線音声呼出の冒頭音選択] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>冒頭音</td><td>なし</td><td>500Hz断続音</td><td>1kHz断続音</td><td>500Hz連続音</td><td>1kHz連続音</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音	1: 500Hz断続音																																																																																																																																																																																				
D	0	1	2	3	4																																																																																																																																																																																													
冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音																																																																																																																																																																																													
*707	[内線ホットライン] 空欄に着信電話機収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>発信電話機収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>発信電話機収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂D₂D₂</td><td>着信電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	発信電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂ D ₂	着信電話機収容位置													D ₀ D ₀ D ₀	発信電話機収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ D ₂ D ₂	着信電話機収容位置																	000: 設定なし																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	発信電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																					
D ₂ D ₂ D ₂	着信電話機収容位置																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀ D ₀	発信電話機収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																	
D ₂ D ₂ D ₂	着信電話機収容位置																																																																																																																																																																																																	
*708	[リセットコール割込通話の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>リセットコール割込通話</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	リセットコール割込通話	なし	あり	0: なし																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																
リセットコール割込通話	なし	あり																																																																																																																																																																																																
*709	[外線通話中の内線着信鳴動] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	なし										鳴動	1	あり										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし																鳴動	1	あり																0: なし																																																																																																						
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																																																																																																							
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
鳴動	1	あり																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
鳴動	1	あり																																																																																																																																																																																																

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																
*710	[電話機グループの設定] 空欄にグループ番号(01~07)を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂ グループ													D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ D ₂ グループ																	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂ D ₂ グループ																	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164					D ₂ D ₂ グループ																	01:グループ01
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																						
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																		
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																		
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																						
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																		
*711	[内線代表の設定] 空欄にスライド先電話機収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ スライド先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ スライド先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ スライド先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 対象電話機収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ スライド先電話機収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₁ D ₁ D ₁ スライド先電話機収容位置													D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₁ D ₁ D ₁ スライド先電話機収容位置																	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₁ D ₁ D ₁ スライド先電話機収容位置																	D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164					D ₁ D ₁ D ₁ スライド先電話機収容位置																	000:設定なし
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																						
D ₁ D ₁ D ₁ スライド先電話機収容位置																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																		
D ₁ D ₁ D ₁ スライド先電話機収容位置																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																		
D ₁ D ₁ D ₁ スライド先電話機収容位置																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 対象電話機収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																						
D ₁ D ₁ D ₁ スライド先電話機収容位置																																																																																																																																		
*712	[応答遅延転送の転送時間] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>応答遅延転送時間</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>70秒</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	応答遅延転送時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒	3:30秒																																																																																																																
D	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																											
応答遅延転送時間	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	70秒																																																																																																																											
*713	[内線通話中のDSSボタン処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>処理</td><td>自動保留</td><td>呼び直し</td></tr></table>	D	0	1	処理	自動保留	呼び直し	0:自動保留																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																
処理	自動保留	呼び直し																																																																																																																																
*714	[内線一般着信の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>内線一般着信</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	内線一般着信	なし	あり	0:なし																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																
内線一般着信	なし	あり																																																																																																																																
*718	[代理応答/内線保留グループの設定] 空欄にグループ番号(00~07)を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂D₂ グループ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ D ₂ グループ													D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ D ₂ グループ																	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂ D ₂ グループ																	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164					D ₂ D ₂ グループ																	00:グループ00
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																						
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																		
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																		
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																		
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																						
D ₂ D ₂ グループ																																																																																																																																		
*720	[不在設定のオフフック解除の可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>解除機能の可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	解除機能の可否	不可	可	1:可																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																
解除機能の可否	不可	可																																																																																																																																
*721	[不在表示の追加] 空欄に設定データ及び設定文字を記入 <table><tr><th>設定データ</th><th>1文字目</th><th>2文字目</th><th>3文字目</th><th>4文字目</th><th>5文字目</th><th>6文字目</th><th>7文字目</th><th>8文字目</th><th rowspan="2">設定文字内容</th></tr><tr><th>D₀</th><th>D₁₁:D₁₂</th><th>D₂₁:D₂₂</th><th>D₃₁:D₃₂</th><th>D₄₁:D₄₂</th><th>D₅₁:D₅₂</th><th>D₆₁:D₆₂</th><th>D₇₁:D₇₂</th><th>D₈₁:D₈₂</th></tr><tr><td>0 不在状態番号5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 不在状態番号6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 不在状態番号7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 不在状態番号8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4 不在状態番号9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	設定データ	1文字目	2文字目	3文字目	4文字目	5文字目	6文字目	7文字目	8文字目	設定文字内容	D ₀	D ₁₁ :D ₁₂	D ₂₁ :D ₂₂	D ₃₁ :D ₃₂	D ₄₁ :D ₄₂	D ₅₁ :D ₅₂	D ₆₁ :D ₆₂	D ₇₁ :D ₇₂	D ₈₁ :D ₈₂	0 不在状態番号5										1 不在状態番号6										2 不在状態番号7										3 不在状態番号8										4 不在状態番号9										全桁フランク																																																											
設定データ	1文字目	2文字目	3文字目	4文字目	5文字目	6文字目	7文字目	8文字目	設定文字内容																																																																																																																									
D ₀	D ₁₁ :D ₁₂	D ₂₁ :D ₂₂	D ₃₁ :D ₃₂	D ₄₁ :D ₄₂	D ₅₁ :D ₅₂	D ₆₁ :D ₆₂	D ₇₁ :D ₇₂	D ₈₁ :D ₈₂																																																																																																																										
0 不在状態番号5																																																																																																																																		
1 不在状態番号6																																																																																																																																		
2 不在状態番号7																																																																																																																																		
3 不在状態番号8																																																																																																																																		
4 不在状態番号9																																																																																																																																		

内線系コマンド

コマンド	データ	初期値
*722 (7-1版～)	[外線への不在転送範囲]	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112	
	D ₂ 着信回線の種類	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128	
	D ₂ 着信回線の種類	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152	
	D ₂ 着信回線の種類	
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164	
	D ₂ 着信回線の種類	
	空欄に設定データ(下表参照)を記入	
D ₂ 0 1 2 3		
着信回線の種類 外線 外線+内線 外線+専用線 外線+内線+専用線		
*724	[不在転送の切断処理]	
	DD 00 07 08 09 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 44 切断 転送継続/ RECUで 外付け留守番 外部音源 RECU RECU RECU RECU RECU RECU RECU RECU RECU RECU RECU RECU RECU RECU RECU RECU RECU 処理 外線切断 代行録音 電話機に転送 (EXU) 1-1 1-2 1-3 1-4 2-1 2-2 2-3 2-4 3-1 3-2 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3 4-4	
*725	[不在転送の切断メッセージ送出時間]	
	D 0 1 2 3 切断メッセージ送出時間 4秒 8秒 12秒 16秒	
*727	[PB信号受信端末の収容位置] 空欄に設定データ(PB信号受信端末の収容位置)を記入	
	D ₀ 項番 1 2 3 4 5 6 7 8 D ₁ D ₁ D ₁ PB信号受信端末	
*730 (6-1版～)	[内線パーク保留の有無]	
	D 0 1 内線パーク保留の有無 なし あり	
*731 (6-1版～)	[内線パーク] ボタンの設定	
	空欄にD ₂ D ₂ のデータ(電話機ボタン位置01～30)を記入	
	D ₁ D ₁ D ₀ D ₀ 電話機グループ番号	
	項番 01 02 03 04 05 06 07	
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
*732 (6-1版～)	[内線パーク] ボタン毎の保留種別 空欄該当部分をマーク	
	D ₁ D ₀ D ₀ 内線パークボタン項番	
	保留の種別 01 02 03 04 05 06 07 08	
	0 グループ内	
	1 システム共通	
*733 (6-1版～)	[保留] ボタン操作での内線パーク保留時の処理	
	D 0 1	
	保留ボタンの処理 グループ内 システム共通	

電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																										
*800	[キー押し確認音の有無] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>確認音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>確認音</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	なし										確認音	1	あり										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし																確認音	1	あり																1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																										
確認音	1	あり																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																											
D ₂	0	なし																																																																																										
確認音	1	あり																																																																																										
*801	[ハンズフリー対応電話機] 空欄に設定データ(索線方式:000,1対1固定:収容位置)を記入 <table><tr><td>D₀D₀</td><td>回路番号</td><td>00(全回路)</td><td>01</td><td>02</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁</td><td>対応電話機</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	回路番号	00(全回路)	01	02	D ₁ D ₁ D ₁	対応電話機				000:索線方式																																																																																
D ₀ D ₀	回路番号	00(全回路)	01	02																																																																																								
D ₁ D ₁ D ₁	対応電話機																																																																																											
*802	[受話音の高域カット有無] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>高域カット</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>高域カット</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	なし										高域カット	1	あり										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし																高域カット	1	あり																0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																										
高域カット	1	あり																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																											
D ₂	0	なし																																																																																										
高域カット	1	あり																																																																																										
*807	[不在時自動ハンズフリー可否] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂ 不在時自動</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ハンズフリー</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂ 不在時自動</td><td>0</td><td>不可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ハンズフリー</td><td>1</td><td>可</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂ 不在時自動	0	不可										ハンズフリー	1	可										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ 不在時自動	0	不可																ハンズフリー	1	可																1:可
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																	
D ₂ 不在時自動	0	不可																																																																																										
ハンズフリー	1	可																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																											
D ₂ 不在時自動	0	不可																																																																																										
ハンズフリー	1	可																																																																																										
*810	[時刻表示方法] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示方法</td><td>12時間制</td><td>24時間制</td></tr></table>	D	0	1	表示方法	12時間制	24時間制	0:12時間制																																																																																				
D	0	1																																																																																										
表示方法	12時間制	24時間制																																																																																										
*812	[外線発信時の通話時間表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	表示	なし	あり	1:あり																																																																																				
D	0	1																																																																																										
表示	なし	あり																																																																																										
*813	[外線着信時の通話時間表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	表示	なし	あり	0:なし																																																																																				
D	0	1																																																																																										
表示	なし	あり																																																																																										
*816	[内線番号/名称表示継続時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>表示継続時間</td><td>0秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	表示継続時間	0秒	10秒	15秒	20秒	0:0秒																																																																																
D	0	1	2	3																																																																																								
表示継続時間	0秒	10秒	15秒	20秒																																																																																								
*817	[待機時の外着音量表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	表示	なし	あり	1:あり																																																																																				
D	0	1																																																																																										
表示	なし	あり																																																																																										
*818	[LCDバックライトの点灯時間] <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>点灯時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>点灯時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>点灯時間</td><td>15秒</td><td>1分</td><td>2分</td><td>3分</td><td>4分</td><td>5分</td><td>常時消灯</td><td>常時点灯</td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	点灯時間											D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	点灯時間																	D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7	点灯時間	15秒	1分	2分	3分	4分	5分	常時消灯	常時点灯	0:15秒												
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																	
D ₂	点灯時間																																																																																											
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																											
D ₂	点灯時間																																																																																											
D ₂	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																				
点灯時間	15秒	1分	2分	3分	4分	5分	常時消灯	常時点灯																																																																																				
*819	[LCDバックライトの通話中継続点灯] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話中継続点灯</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>通話中継続点灯</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂	0	なし										通話中継続点灯	1	あり										D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし																通話中継続点灯	1	あり																0:なし
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																										
通話中継続点灯	1	あり																																																																																										
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																											
D ₂	0	なし																																																																																										
通話中継続点灯	1	あり																																																																																										

電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																								
*820 3-1版 ~	[外線着信音とバックライト色の連動] <table><tr><td>D₀ 着信音</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>D₁ バックライト色</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>バックライト色</td><td>機能なし</td><td>赤色</td><td>黄色</td><td>緑色</td><td>水色</td><td>青色</td><td>紫色</td><td>白色</td></tr></table>	D ₀ 着信音	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D ₁ バックライト色										D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	バックライト色	機能なし	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色	0:機能なし																		
D ₀ 着信音	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																	
D ₁ バックライト色																																																										
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7																																																		
バックライト色	機能なし	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色																																																		
*821 4-1版 ~	[センサ着信時のバックライト色] <table><tr><td>D₀ 着信音</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>D₁ バックライト色</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>バックライト色</td><td>電話機毎</td><td>赤色</td><td>黄色</td><td>緑色</td><td>水色</td><td>青色</td><td>紫色</td><td>白色</td></tr></table>	D ₀ 着信音	0	1	2	3	D ₁ バックライト色					D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	バックライト色	電話機毎	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色	0:電話機毎																												
D ₀ 着信音	0	1	2	3																																																						
D ₁ バックライト色																																																										
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7																																																		
バックライト色	電話機毎	赤色	黄色	緑色	水色	青色	紫色	白色																																																		
*822 7-1版 ~	[相手不明時のLCD表示] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>表示方法</td><td>「相手がわかりません」</td><td>「相手不明」</td><td>表示なし</td></tr></table>	D	0	1	2	表示方法	「相手がわかりません」	「相手不明」	表示なし	0:「相手がわかりません」																																																
D	0	1	2																																																							
表示方法	「相手がわかりません」	「相手不明」	表示なし																																																							
*830 6-1版 ~	[DSSコンソールの設定] 空欄に設定データ(種別:0/1、接続No.:1~4、DSSコンソール収容位置、組み合わせる電話機収容位置)を記入 <table><tr><td>D₀ 項番</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>D₁ 種別</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂ 電話機毎の接続No.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃D₃ DSSコンソール</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₄D₄ 組み合わせる電話機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8	D ₁ 種別									D ₂ 電話機毎の接続No.									D ₃ D ₃ DSSコンソール									D ₄ D ₄ 組み合わせる電話機									0,0,000,000:設定なし											
D ₀ 項番	1	2	3	4	5	6	7	8																																																		
D ₁ 種別																																																										
D ₂ 電話機毎の接続No.																																																										
D ₃ D ₃ DSSコンソール																																																										
D ₄ D ₄ 組み合わせる電話機																																																										
*831 6-1版 ~	[オートダイヤルコンソールの設定] 空欄に組み合わせるオートダイヤルコンソールの収容位置を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀ 組み合わせる電話機収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ オートダイヤルコンソール収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀ 組み合わせる電話機収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₁D₁D₁ オートダイヤルコンソール収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 組み合わせる電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₁ D ₁ D ₁ オートダイヤルコンソール収容位置											D ₀ D ₀ D ₀ 組み合わせる電話機収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₁ D ₁ D ₁ オートダイヤルコンソール収容位置																	000:設定なし
D ₀ D ₀ D ₀ 組み合わせる電話機収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																
D ₁ D ₁ D ₁ オートダイヤルコンソール収容位置																																																										
D ₀ D ₀ D ₀ 組み合わせる電話機収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																										
D ₁ D ₁ D ₁ オートダイヤルコンソール収容位置																																																										
*840	[単独電話機のダイヤル種別設定] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>111</td><td>112</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>129</td><td>130</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>DP</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ダイヤル種別</td><td>1</td><td>PB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 専用線収容位置	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	111	112	113	114	115	116	121	122	123	124	129	130	D ₂	0	DP											ダイヤル種別	1	PB											0:DP																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	111	112	113	114	115	116	121	122	123	124	129	130																																														
D ₂	0	DP																																																								
ダイヤル種別	1	PB																																																								
*841	[単独電話機の内線呼出インター] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>インター</td><td>SIR</td><td>IR</td></tr></table>	D	0	1	インター	SIR	IR	0:SIR																																																		
D	0	1																																																								
インター	SIR	IR																																																								
*842	[単独電話機のドアホン着信鳴動周期] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ドアホン着信の鳴動周期</td><td>ドアホン着信音</td><td>IR</td></tr></table>	D	0	1	ドアホン着信の鳴動周期	ドアホン着信音	IR	0:ドアホン着信音																																																		
D	0	1																																																								
ドアホン着信の鳴動周期	ドアホン着信音	IR																																																								
*843	[単独電話機のフッキング処理] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>フッキング処理</td><td>(外線)フッキング</td><td>フッキング保留</td></tr></table>	D	0	1	フッキング処理	(外線)フッキング	フッキング保留	1:フッキング保留																																																		
D	0	1																																																								
フッキング処理	(外線)フッキング	フッキング保留																																																								
*844	[DP単独電話機のフッキング機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>DP単独電話機のフッキング</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	D	0	1	DP単独電話機のフッキング	無効	有効	0:無効																																																		
D	0	1																																																								
DP単独電話機のフッキング	無効	有効																																																								
*845	[PB単独電話機のフッキング機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>PB単独電話機のフッキング</td><td>無効</td><td>有効</td></tr></table>	D	0	1	PB単独電話機のフッキング	無効	有効	0:無効																																																		
D	0	1																																																								
PB単独電話機のフッキング	無効	有効																																																								
*846	[フッキング監視時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>監視時間</td><td>約640ms以下</td><td>約896ms以下</td><td>約1152ms以下</td><td>約1408ms以下</td></tr></table>	D	0	1	2	3	監視時間	約640ms以下	約896ms以下	約1152ms以下	約1408ms以下	3:約1408ms以下																																														
D	0	1	2	3																																																						
監視時間	約640ms以下	約896ms以下	約1152ms以下	約1408ms以下																																																						
*847	[単独電話機のハウラー送出] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>ハウラー送出</td><td>なし</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	ハウラー送出	なし	10秒	20秒	30秒	2:20秒																																														
D	0	1	2	3																																																						
ハウラー送出	なし	10秒	20秒	30秒																																																						

電話機に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																		
848	[PB単独電話機のPBレシーバ開放時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>PBレシーバ 開放時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td><td>20秒</td><td>24秒</td><td>28秒</td><td>32秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	PBレシーバ* 開放時間	4秒	8秒	12秒	16秒	20秒	24秒	28秒	32秒	5:24秒
D	0	1	2	3	4	5	6	7												
PBレシーバ* 開放時間	4秒	8秒	12秒	16秒	20秒	24秒	28秒	32秒												
*849	[PBレシーバ使用時のMFR使用] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>MFR使用</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	MFR使用	なし	あり	1:あり												
D	0	1																		
MFR使用	なし	あり																		
*850	[留守番電話機の収容位置] <table><tr><td>D D D</td><td></td></tr><tr><td>収容位置</td><td></td></tr></table>	D D D		収容位置		000:なし														
D D D																				
収容位置																				
*851	[留守番電話機応答待ち時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>留守番電話機応答待ち時間</td><td>5秒</td><td>10秒</td><td>15秒</td><td>20秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	留守番電話機応答待ち時間	5秒	10秒	15秒	20秒	3:20秒								
D	0	1	2	3																
留守番電話機応答待ち時間	5秒	10秒	15秒	20秒																
*859 6-1版 ~	[アナログコードレスの一斉呼出可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>呼出可否</td><td>不可</td><td>可 (*316のCLSを除く)</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	2	呼出可否	不可	可 (*316のCLSを除く)	可	0:不可										
D	0	1	2																	
呼出可否	不可	可 (*316のCLSを除く)	可																	

内線ボックスに関するコマンド

コマンド	データ													初期値					
*9140	[内線ボックスとRECUの対応] 空欄該当部分をマ-ク															1:留守録1CH			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112					
	D ₂	1	1CH																
	使用する	2	2CH																
	留守録CH	3	3CH																
		4	4CH																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128		
D ₂	1	1CH																	
使用する	2	2CH																	
留守録CH	3	3CH																	
		4	4CH																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152		
D ₂	1	1CH																	
使用する	2	2CH																	
留守録CH	3	3CH																	
		4	4CH																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164						
D ₂	1	1CH																	
使用する	2	2CH																	
留守録CH	3	3CH																	
		4	4CH																
*9141	[内線パスワード] 空欄に設定番号を記入															0000:設定なし			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁	ハ-スタート	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁	ハ-スタート	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁	ハ-スタート							
	101				113				137				153						
	102				114				138				154						
	103				115				139				155						
	104				116				140				156						
	105				117				141				157						
	106				118				142				158						
	107				119				143				159						
	108				120				144				160						
	109				121				145				161						
	110				122				146				162						
	111				123				147				163						
	112				124				148				164						
					125				149										
				126				150											
				127				151											
				128				152											
*9142	[自動録音対象外線] 空欄該当部分をマ-ク															0:なし			
	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
	D ₂	0	なし																
		自動録音	1	あり															
*9143	[自動録音対象電話機] 空欄該当部分をマ-ク															0:なし			
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112					
	D ₂	0	なし																
	自動録音	1	あり																
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125		126	127	128
	D ₂	0	なし																
	自動録音	1	あり																
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149		150	151	152
	D ₂	0	なし																
	自動録音	1	あり																
	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164					
	D ₂	0	なし																
	自動録音	1	あり																

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																
*9200	[ドアホン着信鳴動電話機(昼)] 空欄にD₂D₂D₂のデータ(収容位置)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>項番</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td rowspan="5">D₀ ドアホン</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3-1版~) <table><tr><td>D₁D₁</td><td>項番</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td rowspan="5">D₀ ドアホン</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3-1版~)	D ₁ D ₁	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₀ ドアホン	1	A								2	B								3	C								4	D								5	E								D ₁ D ₁	項番	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₀ ドアホン	1	A								2	B								3	C								4	D								5	E								[全ドアホン] 01-101、02-102、 03-103、04-104、 05~16-000
D ₁ D ₁	項番	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																																									
D ₀ ドアホン	1	A																																																																																																																
	2	B																																																																																																																
	3	C																																																																																																																
	4	D																																																																																																																
	5	E																																																																																																																
D ₁ D ₁	項番	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																									
D ₀ ドアホン	1	A																																																																																																																
	2	B																																																																																																																
	3	C																																																																																																																
	4	D																																																																																																																
	5	E																																																																																																																
*9201	[ドアホン着信鳴動電話機(夜)] 空欄にD₂D₂D₂のデータ(収容位置)を記入 <table><tr><td>D₁D₁</td><td>項番</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td></tr><tr><td rowspan="5">D₀ ドアホン</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3-1版~) <table><tr><td>D₁D₁</td><td>項番</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td rowspan="5">D₀ ドアホン</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3-1版~)	D ₁ D ₁	項番	01	02	03	04	05	06	07	08	D ₀ ドアホン	1	A								2	B								3	C								4	D								5	E								D ₁ D ₁	項番	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₀ ドアホン	1	A								2	B								3	C								4	D								5	E								[全ドアホン] 01-101、02-102、 03-103、04-104、 05~16-000
D ₁ D ₁	項番	01	02	03	04	05	06	07	08																																																																																																									
D ₀ ドアホン	1	A																																																																																																																
	2	B																																																																																																																
	3	C																																																																																																																
	4	D																																																																																																																
	5	E																																																																																																																
D ₁ D ₁	項番	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																									
D ₀ ドアホン	1	A																																																																																																																
	2	B																																																																																																																
	3	C																																																																																																																
	4	D																																																																																																																
	5	E																																																																																																																
*9202	[ドアホン着信音の選択] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₁</td><td>着信音パターン</td><td>0(A)</td><td>1(B)</td><td>2(C)</td><td>3(D)</td></tr><tr><td rowspan="5">D₀ ドアホン</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3-1版~)	D ₁	着信音パターン	0(A)	1(B)	2(C)	3(D)	D ₀ ドアホン	1	A				2	B				3	C				4	D				5	E				ドアホン パターン 1:A - 0:A 2:B - 1:B 3:C - 2:C 4:D - 0:A 5:E - 1:B																																																																																
D ₁	着信音パターン	0(A)	1(B)	2(C)	3(D)																																																																																																													
D ₀ ドアホン	1	A																																																																																																																
	2	B																																																																																																																
	3	C																																																																																																																
	4	D																																																																																																																
	5	E																																																																																																																
*9203	[ドアホン着信鳴動時間] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₁</td><td>鳴動時間</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td><td>6秒</td><td>7秒</td></tr><tr><td rowspan="5">D₀ ドアホン</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3-1版~)	D ₁	鳴動時間	1	2	3	4	5	6			2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	D ₀ ドアホン	1	A						2	B						3	C						4	D						5	E						6:7秒																																																												
D ₁	鳴動時間	1	2	3	4	5	6																																																																																																											
		2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒																																																																																																											
D ₀ ドアホン	1	A																																																																																																																
	2	B																																																																																																																
	3	C																																																																																																																
	4	D																																																																																																																
	5	E																																																																																																																
*9204	[ドアホン着信応答可能時間] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₁</td><td>応答可能時間</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td></td><td>20秒</td><td>25秒</td><td>30秒</td><td>35秒</td><td>40秒</td><td>45秒</td><td>50秒</td><td>55秒</td><td>60秒</td></tr><tr><td rowspan="5">D₀ ドアホン</td><td>1</td><td>A</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>E</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3-1版~)	D ₁	応答可能時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9			20秒	25秒	30秒	35秒	40秒	45秒	50秒	55秒	60秒	D ₀ ドアホン	1	A									2	B									3	C									4	D									5	E									1:20秒																																							
D ₁	応答可能時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																								
		20秒	25秒	30秒	35秒	40秒	45秒	50秒	55秒	60秒																																																																																																								
D ₀ ドアホン	1	A																																																																																																																
	2	B																																																																																																																
	3	C																																																																																																																
	4	D																																																																																																																
	5	E																																																																																																																
*9205	[オフフック中のドアホン着信鳴動] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>着信鳴動</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	着信鳴動	なし	あり	0:なし																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																
着信鳴動	なし	あり																																																																																																																
*9206	[ドアホン冒頭音の送出時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>時間</td><td>機能なし</td><td>2秒</td><td>4秒</td><td>6秒</td></tr></table>	D	0	1	2	3	時間	機能なし	2秒	4秒	6秒	2:4秒																																																																																																						
D	0	1	2	3																																																																																																														
時間	機能なし	2秒	4秒	6秒																																																																																																														
*9207	[ドアホン着信の内線着信音による鳴動] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td></tr><tr><td rowspan="2">D₂ ドアホン</td><td>0 ドアホン着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>着信音種類 1 内線着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td rowspan="2">D₂ ドアホン</td><td>0 ドアホン着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>着信音種類 1 内線着信音</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	D ₂ ドアホン	0 ドアホン着信音											着信音種類 1 内線着信音											D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ ドアホン	0 ドアホン着信音																	着信音種類 1 内線着信音																	0:ドアホン着信音																								
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110																																																																																																							
D ₂ ドアホン	0 ドアホン着信音																																																																																																																	
	着信音種類 1 内線着信音																																																																																																																	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																	
D ₂ ドアホン	0 ドアホン着信音																																																																																																																	
	着信音種類 1 内線着信音																																																																																																																	

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																				
*9208	[ドアホン種別] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀ ト[・]アホン</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>D₁ 種別</td><td>0</td><td>一般ト[・]アホン</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>テレビト[・]アホン</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ ト [・] アホン		1	2	3			A	B	C	D ₁ 種別	0	一般ト [・] アホン				1	テレビト [・] アホン			0:一般ト [・] アホン																																																																																																																
D ₀ ト [・] アホン		1	2	3																																																																																																																																		
		A	B	C																																																																																																																																		
D ₁ 種別	0	一般ト [・] アホン																																																																																																																																				
	1	テレビト [・] アホン																																																																																																																																				
*9209	[ドアホン待機中状態] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀ ト[・]アホン</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>D₁ 状態</td><td>0</td><td>ランプ[・]消灯</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>ランプ[・]点灯</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ ト [・] アホン		1	2	3			A	B	C	D ₁ 状態	0	ランプ [・] 消灯				1	ランプ [・] 点灯			0:ランプ [・] 消灯																																																																																																																
D ₀ ト [・] アホン		1	2	3																																																																																																																																		
		A	B	C																																																																																																																																		
D ₁ 状態	0	ランプ [・] 消灯																																																																																																																																				
	1	ランプ [・] 点灯																																																																																																																																				
*9210 7-1版 ~	[ドアホン着信転送先] 空欄に転送先電話番号を記入 <table><tr><td>D₀ ト[・]アホン</td><td>D₁ 項番</td><td colspan="10">D₂...D₂ 転送先電話番号</td></tr><tr><td>1</td><td>ト[・]アホンA</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>ト[・]アホンB</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>ト[・]アホンC</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>ト[・]アホンD</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>ト[・]アホンE</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ ト [・] アホン	D ₁ 項番	D ₂ ...D ₂ 転送先電話番号										1	ト [・] アホンA	1												2										2	ト [・] アホンB	1												2										3	ト [・] アホンC	1												2										4	ト [・] アホンD	1												2										5	ト [・] アホンE	1												2										設定なし
D ₀ ト [・] アホン	D ₁ 項番	D ₂ ...D ₂ 転送先電話番号																																																																																																																																				
1	ト [・] アホンA	1																																																																																																																																				
		2																																																																																																																																				
2	ト [・] アホンB	1																																																																																																																																				
		2																																																																																																																																				
3	ト [・] アホンC	1																																																																																																																																				
		2																																																																																																																																				
4	ト [・] アホンD	1																																																																																																																																				
		2																																																																																																																																				
5	ト [・] アホンE	1																																																																																																																																				
		2																																																																																																																																				
*9211 7-1版 ~	[ドアホン着信転送用の外線自動発信特番] 空欄該当部分に外線自動発信特番(0~9、00~99)を記入 <table><tr><td>D₀ ト[・]アホン</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ト[・]アホンA</td><td>ト[・]アホンB</td><td>ト[・]アホンC</td><td>ト[・]アホンD</td><td>ト[・]アホンE</td></tr><tr><td>D₁ 項番</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ ト [・] アホン		1	2	3	4	5			ト [・] アホンA	ト [・] アホンB	ト [・] アホンC	ト [・] アホンD	ト [・] アホンE	D ₁ 項番	1							2						0																																																																																																								
D ₀ ト [・] アホン		1	2	3	4	5																																																																																																																																
		ト [・] アホンA	ト [・] アホンB	ト [・] アホンC	ト [・] アホンD	ト [・] アホンE																																																																																																																																
D ₁ 項番	1																																																																																																																																					
	2																																																																																																																																					
*9212 7-1版 ~	[ドアホン着信転送時の外線送話ゲイン] <table><tr><td rowspan="2">D₀ ト[・]アホンA</td><td>D₁</td><td colspan="7">送話ゲイン</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1</td><td>ト[・]アホンA</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>2</td><td>ト[・]アホンB</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>3</td><td>ト[・]アホンC</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>4</td><td>ト[・]アホンD</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>5</td><td>ト[・]アホンE</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr></table>	D ₀ ト [・] アホンA	D ₁	送話ゲイン								0	1	2	3	4	5	6	7	1	ト [・] アホンA	標準	大	←		標準		→	小	2	ト [・] アホンB	標準	大	←		標準		→	小	3	ト [・] アホンC	標準	大	←		標準		→	小	4	ト [・] アホンD	標準	大	←		標準		→	小	5	ト [・] アホンE	標準	大	←		標準		→	小	0:標準																																																																
D ₀ ト [・] アホンA	D ₁		送話ゲイン																																																																																																																																			
		0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																													
1	ト [・] アホンA	標準	大	←		標準		→	小																																																																																																																													
2	ト [・] アホンB	標準	大	←		標準		→	小																																																																																																																													
3	ト [・] アホンC	標準	大	←		標準		→	小																																																																																																																													
4	ト [・] アホンD	標準	大	←		標準		→	小																																																																																																																													
5	ト [・] アホンE	標準	大	←		標準		→	小																																																																																																																													
*9213 7-1版 ~	[ドアホン着信転送時の外線受話ゲイン] <table><tr><td rowspan="2">D₀ ト[・]アホンA</td><td>D₁</td><td colspan="7">受話ゲイン</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1</td><td>ト[・]アホンA</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>2</td><td>ト[・]アホンB</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>3</td><td>ト[・]アホンC</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>4</td><td>ト[・]アホンD</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr><tr><td>5</td><td>ト[・]アホンE</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr></table>	D ₀ ト [・] アホンA	D ₁	受話ゲイン								0	1	2	3	4	5	6	7	1	ト [・] アホンA	標準	大	←		標準		→	小	2	ト [・] アホンB	標準	大	←		標準		→	小	3	ト [・] アホンC	標準	大	←		標準		→	小	4	ト [・] アホンD	標準	大	←		標準		→	小	5	ト [・] アホンE	標準	大	←		標準		→	小	0:標準																																																																
D ₀ ト [・] アホンA	D ₁		受話ゲイン																																																																																																																																			
		0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																													
1	ト [・] アホンA	標準	大	←		標準		→	小																																																																																																																													
2	ト [・] アホンB	標準	大	←		標準		→	小																																																																																																																													
3	ト [・] アホンC	標準	大	←		標準		→	小																																																																																																																													
4	ト [・] アホンD	標準	大	←		標準		→	小																																																																																																																													
5	ト [・] アホンE	標準	大	←		標準		→	小																																																																																																																													
*9214 7-1版 ~	[ドアホン着信転送時のアナログ外線送話補正ゲイン] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>送話補正ゲイン</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	送話補正ゲイン	標準	大	←		標準			→	小	0:標準																																																																																																																
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																													
送話補正ゲイン	標準	大	←		標準			→	小																																																																																																																													
*9215 7-1版 ~	[ドアホン着信転送時のアナログ外線受話補正ゲイン] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>受話補正ゲイン</td><td>標準</td><td>大</td><td>←</td><td></td><td>標準</td><td></td><td></td><td>→</td><td>小</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	受話補正ゲイン	標準	大	←		標準			→	小	0:標準																																																																																																																
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																													
受話補正ゲイン	標準	大	←		標準			→	小																																																																																																																													
*9217	[BGM外部スピーカ出力の設定] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>BGM出力</td><td>出力なし</td><td>出力あり</td></tr></table>	D	0	1	BGM出力	出力なし	出力あり	0:出力なし																																																																																																																														
D	0	1																																																																																																																																				
BGM出力	出力なし	出力あり																																																																																																																																				
*9218	[外部スピーカ呼出の冒頭音送出までの時間] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>冒頭音送出までの時間</td><td>1秒</td><td>2秒</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td><td>6秒</td><td>7秒</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	冒頭音送出までの時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒	1:1秒																																																																																																																				
D	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																															
冒頭音送出までの時間	1秒	2秒	3秒	4秒	5秒	6秒	7秒																																																																																																																															
*9219	[外部スピーカ呼出の冒頭音選択] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>冒頭音</td><td>なし</td><td>500Hz断続音</td><td>1kHz断続音</td><td>500Hz連続音</td><td>1kHz連続音</td><td>EXU</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	5	冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音	EXU	5:EXU																																																																																																																						
D	0	1	2	3	4	5																																																																																																																																
冒頭音	なし	500Hz断続音	1kHz断続音	500Hz連続音	1kHz連続音	EXU																																																																																																																																

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																
*9222	[外部スピーカ、高音量ベルの鳴動対象電話機収容位置] 空欄に対象電話機の収容位置を記入(設定なしは000) <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>鳴動機器</td><td>外部スピーカ</td><td>高音量ベル1</td><td>高音量ベル2</td><td>高音量ベル3</td><td>高音量ベル4</td></tr><tr><td>D₁D₂</td><td>収容位置</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	4	鳴動機器	外部スピーカ	高音量ベル1	高音量ベル2	高音量ベル3	高音量ベル4	D ₁ D ₂	収容位置					000:設定なし																														
D ₀	0	1	2	3	4																																													
鳴動機器	外部スピーカ	高音量ベル1	高音量ベル2	高音量ベル3	高音量ベル4																																													
D ₁ D ₂	収容位置																																																	
*9223	[外部スピーカ、高音量ベルの鳴動範囲] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>鳴動機器</td><td>外部スピーカ</td><td>高音量ベル1</td><td>高音量ベル2</td><td>高音量ベル3</td><td>高音量ベル4</td></tr><tr><td>D₁</td><td>0 外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鳴動範囲</td><td>1 内線+外線</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	4	鳴動機器	外部スピーカ	高音量ベル1	高音量ベル2	高音量ベル3	高音量ベル4	D ₁	0 外線					鳴動範囲	1 内線+外線					0:外線																								
D ₀	0	1	2	3	4																																													
鳴動機器	外部スピーカ	高音量ベル1	高音量ベル2	高音量ベル3	高音量ベル4																																													
D ₁	0 外線																																																	
鳴動範囲	1 内線+外線																																																	
*9224	[外部スピーカの鳴動音の選択] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>外部スピーカ鳴動音</td><td>A</td><td>B</td><td>保留音</td><td>外部音源(EXU)</td></tr></table> A:880Hz/30Hz変調音 B:850Hz/16Hz変調音	D	0	1	2	3	外部スピーカ鳴動音	A	B	保留音	外部音源(EXU)	0:A																																						
D	0	1	2	3																																														
外部スピーカ鳴動音	A	B	保留音	外部音源(EXU)																																														
*9225	[センサ着信不応答時のリトライ間隔] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>リトライ間隔</td><td>1分</td><td>2分</td><td>3分</td><td>4分</td><td>5分</td><td>6分</td><td>7分</td><td>8分</td><td>9分</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	リトライ間隔	1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分	8分	9分	1:1分																												
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																									
リトライ間隔	1分	2分	3分	4分	5分	6分	7分	8分	9分																																									
*9226	[センサ検出の夜間切替連動] 空欄にテナント番号(0:連動なし,01~11)を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>センサ0(夜間切替)</td><td>センサ1(トアホンC)</td><td>センサ2(トアホンB)</td><td>センサ3(トアホンA)</td></tr><tr><td>D₁D₂</td><td>テナント番号</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(トアホンC)	センサ2(トアホンB)	センサ3(トアホンA)	D ₁ D ₂	テナント番号				0:連動なし																																	
D ₀	0	1	2	3																																														
センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(トアホンC)	センサ2(トアホンB)	センサ3(トアホンA)																																														
D ₁ D ₂	テナント番号																																																	
*9227	[センサ夜間連動時のセンサ遅延タイマ] <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>センサ0(夜間切替)</td><td>センサ1(トアホンC)</td><td>センサ2(トアホンB)</td><td>センサ3(トアホンA)</td></tr><tr><td>D₁</td><td>遅延タイマ</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>遅延タイマ</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>1分</td><td>2分</td><td>4分</td><td>なし</td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(トアホンC)	センサ2(トアホンB)	センサ3(トアホンA)	D ₁	遅延タイマ				D ₁	0	1	2	3	4	5	6	遅延タイマ	10秒	20秒	30秒	1分	2分	4分	なし	0:10秒																	
D ₀	0	1	2	3																																														
センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(トアホンC)	センサ2(トアホンB)	センサ3(トアホンA)																																														
D ₁	遅延タイマ																																																	
D ₁	0	1	2	3	4	5	6																																											
遅延タイマ	10秒	20秒	30秒	1分	2分	4分	なし																																											
*9228	[センサ毎の不在時自動ハンズフリー連動電話機] 空欄に連動電話機の収容位置(101~110、113~128、連動なしは000)を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>センサ0(夜間切替)</td><td>センサ1(トアホンC)</td><td>センサ2(トアホンB)</td><td>センサ3(トアホンA)</td></tr><tr><td>D₁D₂D₃</td><td>収容位置</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(トアホンC)	センサ2(トアホンB)	センサ3(トアホンA)	D ₁ D ₂ D ₃	収容位置				000:連動なし																																	
D ₀	0	1	2	3																																														
センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(トアホンC)	センサ2(トアホンB)	センサ3(トアホンA)																																														
D ₁ D ₂ D ₃	収容位置																																																	
*9229 (6-1版~)	[センサ夜間連動時のセンサ遅延タイマ(発信時)] <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>センサ0(夜間切替)</td><td>センサ1(トアホンC)</td><td>センサ2(トアホンB)</td><td>センサ3(トアホンA)</td></tr><tr><td>D₁</td><td>遅延タイマ</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>遅延タイマ</td><td>*9227と共通</td><td>10秒</td><td>20秒</td><td>30秒</td><td>40秒</td><td>50秒</td><td>60秒</td><td>なし</td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(トアホンC)	センサ2(トアホンB)	センサ3(トアホンA)	D ₁	遅延タイマ				D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	遅延タイマ	*9227と共通	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	なし	0:*9227と共通															
D ₀	0	1	2	3																																														
センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(トアホンC)	センサ2(トアホンB)	センサ3(トアホンA)																																														
D ₁	遅延タイマ																																																	
D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7																																										
遅延タイマ	*9227と共通	10秒	20秒	30秒	40秒	50秒	60秒	なし																																										
*9230	[リモコン端子の使用種別] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀</td><td>リモコン番号</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>D₁</td><td>0 リモコン(外線リモート操作不可、自動戻りなし)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>種別</td><td>1 リモコン(外線リモート操作不可、自動戻りあり)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2 リモコン(外線リモート操作可、自動戻りなし)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3 外部音源起動端子</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>4 高音量ベル</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>5 グループ呼出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>7 リモコン(外線リモート操作可、自動戻りあり)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	リモコン番号	1	2	3	4	D ₁	0 リモコン(外線リモート操作不可、自動戻りなし)					種別	1 リモコン(外線リモート操作不可、自動戻りあり)						2 リモコン(外線リモート操作可、自動戻りなし)						3 外部音源起動端子						4 高音量ベル						5 グループ呼出						7 リモコン(外線リモート操作可、自動戻りあり)					[リモコン1~4] 0:リモコン (外線リモート 操作不可、 自動戻り なし)
D ₀	リモコン番号	1	2	3	4																																													
D ₁	0 リモコン(外線リモート操作不可、自動戻りなし)																																																	
種別	1 リモコン(外線リモート操作不可、自動戻りあり)																																																	
	2 リモコン(外線リモート操作可、自動戻りなし)																																																	
	3 外部音源起動端子																																																	
	4 高音量ベル																																																	
	5 グループ呼出																																																	
	7 リモコン(外線リモート操作可、自動戻りあり)																																																	
*9231	[センサの設定] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>センサ0(夜間切替)</td><td>センサ1(トアホンC)</td><td>センサ2(トアホンB)</td><td>センサ3(トアホンA)</td></tr><tr><td>D₁</td><td>0 通常</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>用途</td><td>1 センサ入力</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>2 センサリセット</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(トアホンC)	センサ2(トアホンB)	センサ3(トアホンA)	D ₁	0 通常				用途	1 センサ入力					2 センサリセット				0:通常																							
D ₀	0	1	2	3																																														
センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(トアホンC)	センサ2(トアホンB)	センサ3(トアホンA)																																														
D ₁	0 通常																																																	
用途	1 センサ入力																																																	
	2 センサリセット																																																	
*9232	[センサの起動条件] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>センサ0(夜間切替)</td><td>センサ1(トアホンC)</td><td>センサ2(トアホンB)</td><td>センサ3(トアホンA)</td></tr><tr><td>D₁</td><td>0 ショート</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>起動条件</td><td>1 オフン</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(トアホンC)	センサ2(トアホンB)	センサ3(トアホンA)	D ₁	0 ショート				起動条件	1 オフン				0:ショート																												
D ₀	0	1	2	3																																														
センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(トアホンC)	センサ2(トアホンB)	センサ3(トアホンA)																																														
D ₁	0 ショート																																																	
起動条件	1 オフン																																																	

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																初期値						
*9233	[センサ検出時の鳴動電話機]																[項番1～3] 設定なし [項番4～6] 000:設定なし						
	空欄に電話番号(外線の場合)または電話機収容位置(内線の場合)を記入																						
	D ₀ センサ番号 (入力端子)		D ₁ 項番		D ₂ ...D ₂ 鳴動電話機																		
	0 センサ0 (夜間切替)	1(外線)																					
		2(外線)																					
		3(外線)																					
		4(内線)																					
		5(内線)																					
		6(内線)																					
	1 センサ1 (トアホンC)	1(外線)																					
		2(外線)																					
		3(外線)																					
		4(内線)																					
		5(内線)																					
		6(内線)																					
	2 センサ2 (トアホンB)	1(外線)																					
		2(外線)																					
		3(外線)																					
		4(内線)																					
		5(内線)																					
		6(内線)																					
	3 センサ3 (トアホンA)	1(外線)																					
		2(外線)																					
		3(外線)																					
		4(内線)																					
		5(内線)																					
		6(内線)																					
*9234	[センサ着信時の鳴動音]																0:着信警報音						
	D ₀ センサ番号(入力端子)		0		1		2		3														
	センサ0(夜間切替)		センサ1(トアホンC)		センサ2(トアホンB)		センサ3(トアホンA)																
	D ₁ 鳴動音																						
	空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
	D ₁		鳴動音																				
	0		着信警報音																				
	1		外線着信音1		800Hz/1067Hz																		
	2		外線着信音2		2000Hz/1600Hz																		
	3		外線着信音3		500Hz/666Hz																		
	4		外線着信音4		2667Hz/2286Hz																		
5		外線着信音5		メッセージ1																			
6		外線着信音6		メッセージ2																			
7		外線着信音7		メッセージ3																			
8		外線着信音8		メッセージ4																			
9		内線着信音																					
*9235	[センサ着信通知時のメッセージ]																10:RECU1固定 メッセージ						
	D ₀ センサ番号(入力端子)		0		1		2		3														
	センサ0(夜間切替)		センサ1(トアホンC)		センサ2(トアホンB)		センサ3(トアホンA)																
	D ₁ D ₁ 通知時のメッセージ																						
	空欄に設定データ(下表参照)を記入																						
	D ₁ D ₁		09	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44
	通知時の メッセージ		外部 音源 (EXU)	RECU1 固定 メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定 メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU3 固定 メッセージ	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU4 固定 メッセージ	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4
	*9236	[センサ/ドアホンのリモコン連動] 空欄該当部分をマーク																0:リモコン連動なし					
D ₀ センサ番号(入力端子)		0		1		2		3															
センサ0(夜間切替)		センサ1(トアホンC)		センサ2(トアホンB)		センサ3(トアホンA)																	
D ₁ 対象 リモコン		0	リモコン連動なし																				
		1	リモコン1																				
		2	リモコン2																				
		3	リモコン3																				
	4	リモコン4																					

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																							
*9237	[センサ着信外線通知発信用の外線自動発信特番] 空欄該当部分に外線発信特番(0～9、00～99)を記入 <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>センサ0(夜間切替)</td><td>センサ1(ト^アホンC)</td><td>センサ2(ト^アホンB)</td><td>センサ3(ト^アホンA)</td></tr><tr><td>D₁</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">項番</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(ト ^ア ホンC)	センサ2(ト ^ア ホンB)	センサ3(ト ^ア ホンA)	D ₁	1				項番	2				3				0																															
D ₀	0	1	2	3																																																					
センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(ト ^ア ホンC)	センサ2(ト ^ア ホンB)	センサ3(ト ^ア ホンA)																																																					
D ₁	1																																																								
項番	2																																																								
	3																																																								
*9238	[センサ着信時の通知メッセージ送出時間] <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>センサ0(夜間切替)</td><td>センサ1(ト^アホンC)</td><td>センサ2(ト^アホンB)</td><td>センサ3(ト^アホンA)</td></tr><tr><td>D₁メッセージ送出時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>メッセージ送出時間</td><td>4秒</td><td>8秒</td><td>12秒</td><td>16秒</td></tr></table>	D ₀	0	1	2	3	センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(ト ^ア ホンC)	センサ2(ト ^ア ホンB)	センサ3(ト ^ア ホンA)	D ₁ メッセージ送出時間					D ₁	0	1	2	3	メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒	1:8秒																														
D ₀	0	1	2	3																																																					
センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(ト ^ア ホンC)	センサ2(ト ^ア ホンB)	センサ3(ト ^ア ホンA)																																																					
D ₁ メッセージ送出時間																																																									
D ₁	0	1	2	3																																																					
メッセージ送出時間	4秒	8秒	12秒	16秒																																																					
*9239	[センサ着信時の鳴動時間] <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>センサ番号(入力端子)</td><td>センサ0(夜間切替)</td><td>センサ1(ト^アホンC)</td><td>センサ2(ト^アホンB)</td><td>センサ3(ト^アホンA)</td></tr><tr><td>D₁鳴動時間</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>鳴動時間</td><td>30秒</td><td>60秒</td><td>120秒</td><td>5秒</td></tr></table> (4-1版～)	D ₀	0	1	2	3	センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(ト ^ア ホンC)	センサ2(ト ^ア ホンB)	センサ3(ト ^ア ホンA)	D ₁ 鳴動時間					D ₁	0	1	2	3	鳴動時間	30秒	60秒	120秒	5秒	1:60秒																														
D ₀	0	1	2	3																																																					
センサ番号(入力端子)	センサ0(夜間切替)	センサ1(ト ^ア ホンC)	センサ2(ト ^ア ホンB)	センサ3(ト ^ア ホンA)																																																					
D ₁ 鳴動時間																																																									
D ₁	0	1	2	3																																																					
鳴動時間	30秒	60秒	120秒	5秒																																																					
*9240	[PIUの接続機器の設定] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>接続機器</td><td>機能なし</td><td>フ^リンタ</td></tr></table>	D	0	1	接続機器	機能なし	フ ^リ ンタ	1:フ ^リ ンタ																																																	
D	0	1																																																							
接続機器	機能なし	フ ^リ ンタ																																																							
*9241	[PIUのインタフェース条件の設定] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀</td><td>0</td><td>なし</td><td></td></tr><tr><td>パ^リティ有無</td><td>1</td><td>あり</td><td></td></tr><tr><td>D₁</td><td>0</td><td>7ビ^ッット</td><td></td></tr><tr><td>デ^ータ長</td><td>1</td><td>8ビ^ッット</td><td></td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>偶数</td><td></td></tr><tr><td>パ^リティ設定</td><td>1</td><td>奇数</td><td></td></tr><tr><td>D₃</td><td>0</td><td>1ビ^ッット</td><td></td></tr><tr><td>ストップビ^ッット</td><td>1</td><td>2ビ^ッット</td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">D₄ 速度(bps)</td><td>0</td><td>38400</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>19200</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>9600</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>4800</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2400</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>1200</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>600</td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	0	なし		パ ^リ ティ有無	1	あり		D ₁	0	7ビ ^ッ ット		デ ^ー タ長	1	8ビ ^ッ ット		D ₂	0	偶数		パ ^リ ティ設定	1	奇数		D ₃	0	1ビ ^ッ ット		ストップビ ^ッ ット	1	2ビ ^ッ ット		D ₄ 速度(bps)	0	38400		1	19200		2	9600		3	4800		4	2400		5	1200		6	600			0:パ ^リ ティなし 1:デ ^ー タ長8ビ ^ッ ット 0:パ ^リ ティ偶数 0:ストップビ ^ッ ット1 5:1200 bps
D ₀	0	なし																																																							
パ ^リ ティ有無	1	あり																																																							
D ₁	0	7ビ ^ッ ット																																																							
デ ^ー タ長	1	8ビ ^ッ ット																																																							
D ₂	0	偶数																																																							
パ ^リ ティ設定	1	奇数																																																							
D ₃	0	1ビ ^ッ ット																																																							
ストップビ ^ッ ット	1	2ビ ^ッ ット																																																							
D ₄ 速度(bps)	0	38400																																																							
	1	19200																																																							
	2	9600																																																							
	3	4800																																																							
	4	2400																																																							
	5	1200																																																							
6	600																																																								
*9242	[CTI出力データ選択] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>出力デ^ータ選択</td><td>ネ^ーム・デ^ィスプレイ情報</td><td>ホ^ィスワ^ープの転送元番号</td></tr></table>	D	0	1	出力デ ^ー タ選択	ネ ^ー ム・デ ^ィ スプレイ情報	ホ ^ィ スワ ^ー プの転送元番号	0:ネ ^ー ム・デ ^ィ スプレイ情報																																																	
D	0	1																																																							
出力デ ^ー タ選択	ネ ^ー ム・デ ^ィ スプレイ情報	ホ ^ィ スワ ^ー プの転送元番号																																																							

外部機器に関するコマンド

コマンド	データ																				初期値			
*9243 (6-1版～)	[センサ着信時の音声メッセージ着信]																				00:着信音 (*9234)			
	D ₀ センサ番号(入力端子)		0				1				2				3									
			センサ0(夜間切替)				センサ1(ト [・] アホンC)				センサ2(ト [・] アホンB)				センサ3(ト [・] アホンA)									
	D ₁ D ₁ 着信音																							
	空欄に設定データ(下表参照)を記入																							
	D ₁ D ₁	00	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44		
	着信音	着信音 (*9234)	RECU1 固定 メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定 メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU3 固定 メッセージ	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU4 固定 メッセージ	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4		
*9244 (8-1版～)	[リモコンの自動戻り時間]																				[リモコン1～4] 0:1～2秒			
	D ₀ 対象リモコン		1				2				3				4									
			リモコン1				リモコン2				リモコン3				リモコン4									
	D ₁ 自動戻り時間(秒)																							
	空欄に設定データ(下表参照)を記入																							
	D ₁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9													
	自動戻り時間(秒)	1～2	2～3	3～4	4～5	5～6	6～7	7～8	8～9	9～10	10～11													
*9245 (8-1版～)	[CTI共通電話帳名称通知有無]																				0:なし			
	D		0				1																	
	共通電話帳名称通知		なし				あり																	

その他のコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																
*9251	[BGM機能の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>BGM機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	BGM機能	なし	あり	0:なし																																																										
D	0	1																																																																
BGM機能	なし	あり																																																																
*9260	[専用線の番号方式の設定] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀ 外線自動発信グループ</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>D₁ 番号方式</td><td>0 付加番号方式</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 統一番号方式</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ 外線自動発信グループ	1	2	3	4	5	6	D ₁ 番号方式	0 付加番号方式							1 統一番号方式						0:付加番号方式																																											
D ₀ 外線自動発信グループ	1	2	3	4	5	6																																																												
D ₁ 番号方式	0 付加番号方式																																																																	
	1 統一番号方式																																																																	
*9261	[OD専用線の信号方式] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀ 外線番号</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>D₁ スタート方式</td><td>0 セカントダイヤルトーン</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1 ウィンクスタート</td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ 外線番号	11	12	D ₁ スタート方式	0 セカントダイヤルトーン			1 ウィンクスタート		0:セカントダイヤルトーン																																																							
D ₀ D ₀ 外線番号	11	12																																																																
D ₁ スタート方式	0 セカントダイヤルトーン																																																																	
	1 ウィンクスタート																																																																	
*9262	[タイミングスタートの時間] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>ダイヤル送出開始時間</td><td>タイミングスタートなし</td><td>3秒</td><td>4秒</td><td>5秒</td><td>6秒</td></tr></table>	D	0	3	4	5	6	ダイヤル送出開始時間	タイミングスタートなし	3秒	4秒	5秒	6秒	5:5秒																																																				
D	0	3	4	5	6																																																													
ダイヤル送出開始時間	タイミングスタートなし	3秒	4秒	5秒	6秒																																																													
*9271	[複数外線のメッセージ送出タイミング] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>メッセージ送出タイミング</td><td>同時</td><td>順次</td></tr></table>	D	0	1	メッセージ送出タイミング	同時	順次	0:同時																																																										
D	0	1																																																																
メッセージ送出タイミング	同時	順次																																																																
*9272	[設定完了アナウンスの有無] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td rowspan="4">D₀ アナウンス有無</td><td>0</td><td colspan="4">なし</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td colspan="4">あり(リモート操作時)</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td colspan="4">あり(リモート操作時+特番操作時)</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td colspan="4">あり(リモート操作時+特番操作時+ボタン操作時)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">D₁ 使用するRECU</td><td>1</td><td colspan="4">RECU1</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td colspan="4">RECU2</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td colspan="4">RECU3</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td colspan="4">RECU4</td><td></td></tr></table>	D ₀ アナウンス有無	0	なし					1	あり(リモート操作時)					2	あり(リモート操作時+特番操作時)					3	あり(リモート操作時+特番操作時+ボタン操作時)					D ₁ 使用するRECU	1	RECU1					2	RECU2					3	RECU3					4	RECU4					0,1:なし,RECU1 ~ 4-1版 ----- 1,1:あり(リモート操作時),RECU1 6-1版~ ----- 3,1:あり (リモート操作時+特番操作時+ボタン操作時),RECU1 7-1版~														
D ₀ アナウンス有無	0		なし																																																															
	1		あり(リモート操作時)																																																															
	2		あり(リモート操作時+特番操作時)																																																															
	3	あり(リモート操作時+特番操作時+ボタン操作時)																																																																
D ₁ 使用するRECU	1	RECU1																																																																
	2	RECU2																																																																
	3	RECU3																																																																
	4	RECU4																																																																
*9273 8-1版~	[リモコン設定時の設定完了アナウンス種別] <table><tr><td>D₀ 対象リモコン</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>リモコン1</td><td>リモコン1</td><td>リモコン1</td><td>リモコン1</td></tr><tr><td>D₁ 区分</td><td>ON時</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>OFF時</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 空欄に設定データ(下表参照)を記入 <table><tr><td>D₂D₂</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>送出メッセージの種類</td><td>RECU1 固定メッセージ</td><td>RECU 1-1</td><td>RECU 1-2</td><td>RECU 1-3</td><td>RECU 1-4</td><td>RECU2 固定メッセージ</td><td>RECU 2-1</td><td>RECU 2-2</td><td>RECU 2-3</td><td>RECU 2-4</td></tr></table> <table><tr><td>D₂D₂</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>送出メッセージの種類</td><td>RECU3 固定メッセージ</td><td>RECU 3-1</td><td>RECU 3-2</td><td>RECU 3-3</td><td>RECU 3-4</td><td>RECU4 固定メッセージ</td><td>RECU 4-1</td><td>RECU 4-2</td><td>RECU 4-3</td><td>RECU 4-4</td></tr></table>	D ₀ 対象リモコン	1	2	3	4		リモコン1	リモコン1	リモコン1	リモコン1	D ₁ 区分	ON時					OFF時				D ₂ D ₂	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24	送出メッセージの種類	RECU1 固定メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	D ₂ D ₂	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44	送出メッセージの種類	RECU3 固定メッセージ	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU4 固定メッセージ	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4	[リモコン1~4] 10:RECU1固定メッセージ
D ₀ 対象リモコン	1	2	3	4																																																														
	リモコン1	リモコン1	リモコン1	リモコン1																																																														
D ₁ 区分	ON時																																																																	
	OFF時																																																																	
D ₂ D ₂	10	11	12	13	14	20	21	22	23	24																																																								
送出メッセージの種類	RECU1 固定メッセージ	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU2 固定メッセージ	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4																																																								
D ₂ D ₂	30	31	32	33	34	40	41	42	43	44																																																								
送出メッセージの種類	RECU3 固定メッセージ	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU4 固定メッセージ	RECU 4-1	RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4																																																								

ISDNに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9281	[発サブアドレス送出の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>発サブアドレス送出</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	発サブアドレス送出	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
発サブアドレス送出	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9282	[着番号チェックの有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>着番号チェック</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	着番号チェック	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
着番号チェック	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9283	[着サブアドレスチェックの有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>着サブアドレスチェック</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	着サブアドレスチェック	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
着サブアドレスチェック	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9284	[発番号 / 着番号の設定] D ₂ : 空欄該当部分をマーク、D ₃ ...D ₉ : 空欄に電話番号を記入 <table><tr><td>D₀D₀</td><td colspan="2">D₂ 発番号通知有無</td><td colspan="10">D₃...D₉</td></tr><tr><td>外線番号</td><td>0</td><td>なし</td><td>1</td><td>あり</td><td colspan="10">発番号/着番号</td></tr><tr><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td colspan="2">D₂ 発番号通知有無</td><td colspan="10">D₃...D₉</td></tr><tr><td>外線番号</td><td>0</td><td>なし</td><td>1</td><td>あり</td><td colspan="10">発番号/着番号</td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	D ₂ 発番号通知有無		D ₃ ...D ₉										外線番号	0	なし	1	あり	発番号/着番号										01																										02																										03																										04																										05																										06																										07																										08																										D ₀ D ₀	D ₂ 発番号通知有無		D ₃ ...D ₉										外線番号	0	なし	1	あり	発番号/着番号										09																										10																										11																										12																										1: 番号通知あり 番号設定なし
D ₀ D ₀	D ₂ 発番号通知有無		D ₃ ...D ₉																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
外線番号	0	なし	1	あり	発番号/着番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₀ D ₀	D ₂ 発番号通知有無		D ₃ ...D ₉																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
外線番号	0	なし	1	あり	発番号/着番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*9285	[短縮ダイヤル発信時のダイヤルスタートタイミング] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ダイヤルスタートタイミング</td><td>操作後すぐにスタート</td><td>一定時間後にスタート</td></tr></table>	D	0	1	ダイヤルスタートタイミング	操作後すぐにスタート	一定時間後にスタート	0: 操作後すぐにスタート																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ダイヤルスタートタイミング	操作後すぐにスタート	一定時間後にスタート																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9286	[桁間タイマ] <table><tr><td>D</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>桁間タイマ(秒)</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	桁間タイマ(秒)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4: 4秒																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
桁間タイマ(秒)	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
*9287	[ISDN端末種別] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td rowspan="3">D₂ 端末種別</td><td>0 電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 専用機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 G2/G3FAX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td rowspan="3">D₂ 端末種別</td><td>0 電話</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 専用機</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3 G2/G3FAX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂ 端末種別	0 電話													1 専用機													3 G2/G3FAX													D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂ 端末種別	0 電話																	1 専用機																	3 G2/G3FAX																	[収容位置111,112] 1: 専用機 [他収容位置] 0: 電話																																																																																																																																																																																																																																																				
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂ 端末種別	0 電話																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	1 専用機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	3 G2/G3FAX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
D ₂ 端末種別	0 電話																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	1 専用機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	3 G2/G3FAX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
*9288	[[#] ダイヤルスタートの可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>[#]ダイヤルスタート</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	[#]ダイヤルスタート	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
[#]ダイヤルスタート	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9289	[着番号受信時のダイヤルイン着信可否] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ダイヤルイン可否</td><td>不可</td><td>可</td></tr></table>	D	0	1	ダイヤルイン可否	不可	可	1:可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ダイヤルイン可否	不可	可																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9290	[グローバル着信受付可否] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>外線番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td rowspan="2">D₂ グローバル着信受付</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	D ₂ グローバル着信受付	0	なし												1	あり												1:あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₀ D ₀	外線番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
D ₂ グローバル着信受付	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9291	[DILIN番号毎の発番号通知有無] 空欄該当部分をマーク <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td rowspan="2">D₂ 発番号通知有無</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀</td><td>DILIN番号</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td rowspan="2">D₂ 発番号通知有無</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	D ₂ 発番号通知有無	0	なし																								1	あり																								D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₂ 発番号通知有無	0	なし																								1	あり																								1:あり																																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀	DILIN番号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 発番号通知有無	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀	DILIN番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 発番号通知有無	0	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	1	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9292	[インターネット使用中表示の有無] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>インターネット使用中表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	インターネット使用中表示	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
インターネット使用中表示	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9294	[ISDNダイヤルイン着信電話機なし時の動作] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>動作</td><td>着信</td><td>切断</td></tr></table>	D	0	1	動作	着信	切断	0:着信																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
動作	着信	切断																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

コマンド	データ	初期値
*9300	[設置局番号の設定] 空欄に先頭の0を除いた番号を記入 D D D D D 設置局番号	00000:設定なし
*9301	[課金グループの設定] 空欄に課金グループ番号(00～07)を記入 D₀D₀D₀ 収容位置 D ₂ D ₂ グループ D₀D₀D₀ 収容位置 D ₂ D ₂ グループ D₀D₀D₀ 収容位置 D ₂ D ₂ グループ D₀D₀D₀ 収容位置 D ₂ D ₂ グループ	00:グループ00
*9302	[外線別料金管理の設定] 空欄該当部分をマーク D₀D₀ 外線番号 D ₂ 料金管理 0 なし 1 あり	1:あり
*9303	[国内の単位通話料金] 空欄に単位料金D ₂ D ₂ (00:なし、01:1円～99:99円)を記入 D₁ 通話区分 D ₀ 課金テーブル番号 1 2 3 4	課金テーブル番号1～4 1,09:市内9円 2,10:県内市外 10円 3,10:県間市外 10円
*9306	[課金から削除するプレダイヤル] 空欄に削除するプレダイヤルを記入 D₀ 項番 D ₁ (D ₁ D ₁ D ₁) 削除するプレダイヤル 5 6 7 8	項番1=184 項番2=186 項番3～8= 設定なし
*9307	[タイミングリバー্স対象外線種別とタイミングリバー্স開始までの時間] D₀ 外線種別 0 特定番号 1 PBX 2 NTT、PBX、CES D₁D₁ 時間機能なし 00 2秒 01 4秒 02 6秒 03 8秒 04 10秒 05 12秒 06 14秒 07 16秒 08 18秒 09 20秒 10 22秒 11 24秒 12 26秒 13 28秒 14 30秒	0,00:特定番号, 機能なし
*9308	[強制タイミングリバーズのダイヤル設定] D₀D₀ 項番 D ₁ ...D ₁ ダイヤル 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	項番01:104 項番02:0120 項番03:0800 項番04～16: 設定なし

課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*9309	[割引料金適用日] 空欄に適用月日を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀</th><th>D₁D₁</th><th>D₂D₂</th><th colspan="2">D₃ 祝日/平日</th><th>D₀D₀</th><th>D₁D₁</th><th>D₂D₂</th><th colspan="2">D₃ 祝日/平日</th></tr> <tr> <th>項番</th><th>月</th><th>日</th><th>0</th><th>1</th><th>項番</th><th>月</th><th>日</th><th>0</th><th>1</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>11</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>12</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>13</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>14</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>15</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>16</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>17</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>18</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr> <tr><td>09</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>19</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td><td>20</td><td></td><td></td><td>祝日</td><td>平日</td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ 祝日/平日		D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ 祝日/平日		項番	月	日	0	1	項番	月	日	0	1	01			祝日	平日	11			祝日	平日	02			祝日	平日	12			祝日	平日	03			祝日	平日	13			祝日	平日	04			祝日	平日	14			祝日	平日	05			祝日	平日	15			祝日	平日	06			祝日	平日	16			祝日	平日	07			祝日	平日	17			祝日	平日	08			祝日	平日	18			祝日	平日	09			祝日	平日	19			祝日	平日	10			祝日	平日	20			祝日	平日	項番 01=01,01,0 項番 02=01,02,1 項番 03=01,03,1 項番 04=02,11,0 項番 05=04,29,0 項番 06=05,03,0 項番 07=05,04,0 項番 08=05,05,0 項番 09=11,03,0 項番 10=11,23,0 項番 11=12,23,0 項番 12~20= 設定なし																																																																																																																																																																																																																																										
D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ 祝日/平日		D ₀ D ₀	D ₁ D ₁	D ₂ D ₂	D ₃ 祝日/平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
項番	月	日	0	1	項番	月	日	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01			祝日	平日	11			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
02			祝日	平日	12			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
03			祝日	平日	13			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
04			祝日	平日	14			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
05			祝日	平日	15			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
06			祝日	平日	16			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
07			祝日	平日	17			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
08			祝日	平日	18			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
09			祝日	平日	19			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10			祝日	平日	20			祝日	平日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
*9311	[通話料金自動集計日時の設定] 空欄に設定データを入力 <table border="1"> <tr><td>D₀D₀</td><td>日 (01~28)</td><td></td></tr> <tr><td>D₁D₁</td><td>時 (00~23)</td><td></td></tr> <tr><td>D₂D₂</td><td>分 (00~59)</td><td></td></tr> </table>	D ₀ D ₀	日 (01~28)		D ₁ D ₁	時 (00~23)		D ₂ D ₂	分 (00~59)		00:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₀ D ₀	日 (01~28)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₁ D ₁	時 (00~23)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
D ₂ D ₂	分 (00~59)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
*9312	[予算オーバー発信規制のサービスクラス] <table border="1"> <tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>予算オーバー後のサービスクラス</td><td>機能なし</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>電話機毎</td></tr> </table>	D	0	1	2	3	4	5	6	7	予算オーバー後のサービスクラス	機能なし	B	C	D	E	F	G	電話機毎	0:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
D	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
予算オーバー後のサービスクラス	機能なし	B	C	D	E	F	G	電話機毎																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
*9313	[待機時の予算使用率表示機能] <table border="1"> <tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>表示</td><td>なし</td><td>あり</td></tr> </table>	D	0	1	表示	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
表示	なし	あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*9314	[超過料金アラームの有無と料金設定] 空欄に設定データ(0001~9999)を入力 <table border="1"> <tr><td>D D D D</td><td>0000</td></tr> <tr><td>超過料金</td><td>機能なし</td><td>円</td></tr> </table>	D D D D	0000	超過料金	機能なし	円	0000:機能なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D D D D	0000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
超過料金	機能なし	円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*9315	[国内通話の課金基本秒数] 空欄にD ₃ D ₃ D ₃ のデータ(秒数の2倍)を入力 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">D₀ 課金テーブル番号</th><th colspan="3">1</th><th colspan="3">2</th><th colspan="3">3</th><th colspan="3">4</th></tr> <tr> <th colspan="2">D₂ 時間帯</th><th>1:昼</th><th>2:夜</th><th>3:深夜</th><th>1:昼</th><th>2:夜</th><th>3:深夜</th><th>1:昼</th><th>2:夜</th><th>3:深夜</th><th>1:昼</th><th>2:夜</th><th>3:深夜</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="13">D₁D₁ 距離区分</td><td>01</td><td>市内</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td>隣接</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td>20~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td>30~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td>60~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td>100~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td>170~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td>隣接</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>09</td><td>20~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>30~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>60~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>100~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>170~</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> [課金テーブル1、2: 距離区分と初期値] <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th rowspan="2">距離区分</th><th rowspan="2">距離(km)</th><th colspan="3">初期値</th></tr> <tr><th>昼</th><th>夜</th><th>深夜</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="2">市内</td><td>01</td><td>-</td><td>360</td><td>360</td><td>480</td></tr> <tr><td>02</td><td>隣接~20</td><td>180</td><td>180</td><td>240</td></tr> <tr><td rowspan="4">県内</td><td>03</td><td>20~30</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td></tr> <tr><td>04</td><td>30~60</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td></tr> <tr><td>05</td><td>60~100</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td></tr> <tr><td>06</td><td>100~170</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td></tr> <tr><td rowspan="2">市外</td><td>07</td><td>170~</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td></tr> <tr><td>08</td><td>隣接~20</td><td>180</td><td>180</td><td>240</td></tr> <tr><td rowspan="5">県間</td><td>09</td><td>20~30</td><td>120</td><td>120</td><td>150</td></tr> <tr><td>10</td><td>30~60</td><td>090</td><td>120</td><td>150</td></tr> <tr><td>11</td><td>60~100</td><td>060</td><td>090</td><td>120</td></tr> <tr><td>12</td><td>100~170</td><td>045</td><td>052</td><td>090</td></tr> <tr><td>13</td><td>170~</td><td>045</td><td>052</td><td>090</td></tr> </tbody> </table> [課金テーブル3、4: 距離区分と初期値] <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th><th rowspan="2">距離区分</th><th rowspan="2">距離(km)</th><th colspan="3">初期値</th></tr> <tr><th>昼</th><th>夜</th><th>深夜</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="2">市内</td><td>01</td><td>-</td><td>360</td><td>360</td><td>480</td></tr> <tr><td>02</td><td>隣接~20</td><td>180</td><td>180</td><td>240</td></tr> <tr><td rowspan="4">県内</td><td>03</td><td>20~30</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td></tr> <tr><td>04</td><td>30~60</td><td>120</td><td>150</td><td>180</td></tr> <tr><td>05</td><td>60~100</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td></tr> <tr><td>06</td><td>100~170</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td></tr> <tr><td rowspan="2">市外</td><td>07</td><td>170~</td><td>090</td><td>120</td><td>180</td></tr> <tr><td>08</td><td>隣接~20</td><td>180</td><td>180</td><td>240</td></tr> <tr><td rowspan="5">県間</td><td>09</td><td>20~30</td><td>120</td><td>120</td><td>150</td></tr> <tr><td>10</td><td>30~60</td><td>090</td><td>120</td><td>150</td></tr> <tr><td>11</td><td>60~100</td><td>060</td><td>090</td><td>120</td></tr> <tr><td>12</td><td>100~170</td><td>045</td><td>060</td><td>090</td></tr> <tr><td>13</td><td>170~</td><td>045</td><td>052</td><td>090</td></tr> </tbody> </table>	D ₀ 課金テーブル番号		1			2			3			4			D ₂ 時間帯		1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	D ₁ D ₁ 距離区分	01	市内												02	隣接												03	20~												04	30~												05	60~												06	100~												07	170~												08	隣接												09	20~												10	30~												11	60~												12	100~												13	170~													距離区分	距離(km)	初期値			昼	夜	深夜	市内	01	-	360	360	480	02	隣接~20	180	180	240	県内	03	20~30	120	150	180	04	30~60	120	150	180	05	60~100	090	120	180	06	100~170	090	120	180	市外	07	170~	090	120	180	08	隣接~20	180	180	240	県間	09	20~30	120	120	150	10	30~60	090	120	150	11	60~100	060	090	120	12	100~170	045	052	090	13	170~	045	052	090		距離区分	距離(km)	初期値			昼	夜	深夜	市内	01	-	360	360	480	02	隣接~20	180	180	240	県内	03	20~30	120	150	180	04	30~60	120	150	180	05	60~100	090	120	180	06	100~170	090	120	180	市外	07	170~	090	120	180	08	隣接~20	180	180	240	県間	09	20~30	120	120	150	10	30~60	090	120	150	11	60~100	060	090	120	12	100~170	045	060	090	13	170~	045	052	090	下表による
D ₀ 課金テーブル番号		1			2			3			4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
D ₂ 時間帯		1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜	1:昼	2:夜	3:深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
D ₁ D ₁ 距離区分	01	市内																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	02	隣接																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	03	20~																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	04	30~																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	05	60~																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	06	100~																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	07	170~																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	08	隣接																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	09	20~																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	10	30~																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	11	60~																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	12	100~																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	13	170~																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	距離区分	距離(km)	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			昼	夜	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
市内	01	-	360	360	480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	02	隣接~20	180	180	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
県内	03	20~30	120	150	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	04	30~60	120	150	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	05	60~100	090	120	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	06	100~170	090	120	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
市外	07	170~	090	120	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	08	隣接~20	180	180	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
県間	09	20~30	120	120	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	10	30~60	090	120	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	11	60~100	060	090	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	12	100~170	045	052	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	13	170~	045	052	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	距離区分	距離(km)	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			昼	夜	深夜																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
市内	01	-	360	360	480																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	02	隣接~20	180	180	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
県内	03	20~30	120	150	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	04	30~60	120	150	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	05	60~100	090	120	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	06	100~170	090	120	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
市外	07	170~	090	120	180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	08	隣接~20	180	180	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
県間	09	20~30	120	120	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	10	30~60	090	120	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	11	60~100	060	090	120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	12	100~170	045	060	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	13	170~	045	052	090																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																						
*9316	[定額課金 / 簡易トランスレータのダイヤルと一通話の使用料金] 空欄に固定料金およびダイヤルの設定データを記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁D₁D₁ 1通話に おける 固定料金</th><th>D₂...D₂ ダイヤル</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td></td></tr><tr><td>17</td><td></td><td></td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td></tr><tr><td>19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td></tr><tr><td>21</td><td></td><td></td></tr><tr><td>22</td><td></td><td></td></tr><tr><td>23</td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>25</td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td></td><td></td></tr><tr><td>28</td><td></td><td></td></tr><tr><td>29</td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td></tr><tr><td>31</td><td></td><td></td></tr><tr><td>32</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁D₁D₁ 1通話に おける 固定料金</th><th>D₂...D₂ ダイヤル</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>33</td><td></td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td></tr><tr><td>49</td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>51</td><td></td><td></td></tr><tr><td>52</td><td></td><td></td></tr><tr><td>53</td><td></td><td></td></tr><tr><td>54</td><td></td><td></td></tr><tr><td>55</td><td></td><td></td></tr><tr><td>56</td><td></td><td></td></tr><tr><td>57</td><td></td><td></td></tr><tr><td>58</td><td></td><td></td></tr><tr><td>59</td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td><td></td></tr><tr><td>61</td><td></td><td></td></tr><tr><td>62</td><td></td><td></td></tr><tr><td>63</td><td></td><td></td></tr><tr><td>64</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 1通話に おける 固定料金	D ₂ ...D ₂ ダイヤル	01			02			03			04			05			06			07			08			09			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 1通話に おける 固定料金	D ₂ ...D ₂ ダイヤル	33			34			35			36			37			38			39			40			41			42			43			44			45			46			47			48			49			50			51			52			53			54			55			56			57			58			59			60			61			62			63			64			項番01=000,177 項番02=000,117 項番03=000,0120 項番04=000,0800 項番05～64= 000:設定なし
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 1通話に おける 固定料金	D ₂ ...D ₂ ダイヤル																																																																																																																																																																																																						
01																																																																																																																																																																																																								
02																																																																																																																																																																																																								
03																																																																																																																																																																																																								
04																																																																																																																																																																																																								
05																																																																																																																																																																																																								
06																																																																																																																																																																																																								
07																																																																																																																																																																																																								
08																																																																																																																																																																																																								
09																																																																																																																																																																																																								
10																																																																																																																																																																																																								
11																																																																																																																																																																																																								
12																																																																																																																																																																																																								
13																																																																																																																																																																																																								
14																																																																																																																																																																																																								
15																																																																																																																																																																																																								
16																																																																																																																																																																																																								
17																																																																																																																																																																																																								
18																																																																																																																																																																																																								
19																																																																																																																																																																																																								
20																																																																																																																																																																																																								
21																																																																																																																																																																																																								
22																																																																																																																																																																																																								
23																																																																																																																																																																																																								
24																																																																																																																																																																																																								
25																																																																																																																																																																																																								
26																																																																																																																																																																																																								
27																																																																																																																																																																																																								
28																																																																																																																																																																																																								
29																																																																																																																																																																																																								
30																																																																																																																																																																																																								
31																																																																																																																																																																																																								
32																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ D ₁ D ₁ 1通話に おける 固定料金	D ₂ ...D ₂ ダイヤル																																																																																																																																																																																																						
33																																																																																																																																																																																																								
34																																																																																																																																																																																																								
35																																																																																																																																																																																																								
36																																																																																																																																																																																																								
37																																																																																																																																																																																																								
38																																																																																																																																																																																																								
39																																																																																																																																																																																																								
40																																																																																																																																																																																																								
41																																																																																																																																																																																																								
42																																																																																																																																																																																																								
43																																																																																																																																																																																																								
44																																																																																																																																																																																																								
45																																																																																																																																																																																																								
46																																																																																																																																																																																																								
47																																																																																																																																																																																																								
48																																																																																																																																																																																																								
49																																																																																																																																																																																																								
50																																																																																																																																																																																																								
51																																																																																																																																																																																																								
52																																																																																																																																																																																																								
53																																																																																																																																																																																																								
54																																																																																																																																																																																																								
55																																																																																																																																																																																																								
56																																																																																																																																																																																																								
57																																																																																																																																																																																																								
58																																																																																																																																																																																																								
59																																																																																																																																																																																																								
60																																																																																																																																																																																																								
61																																																																																																																																																																																																								
62																																																																																																																																																																																																								
63																																																																																																																																																																																																								
64																																																																																																																																																																																																								
*9317	[簡易トランスレータの課金基本秒数] 空欄にD₂D₂D₂のデータ(秒数の2倍)を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁ 時間帯 1:昼 2:夜 3:深夜</th><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁ 時間帯 1:昼 2:夜 3:深夜</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td></td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>02</td><td></td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>03</td><td></td><td>19</td><td></td></tr><tr><td>04</td><td></td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>05</td><td></td><td>21</td><td></td></tr><tr><td>06</td><td></td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>07</td><td></td><td>23</td><td></td></tr><tr><td>08</td><td></td><td>24</td><td></td></tr><tr><td>09</td><td></td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>26</td><td></td></tr><tr><td>11</td><td></td><td>27</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td></td><td>28</td><td></td></tr><tr><td>13</td><td></td><td>29</td><td></td></tr><tr><td>14</td><td></td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td><td>31</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td></td><td>32</td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁ 時間帯 1:昼 2:夜 3:深夜</th><th>D₀D₀ 項番</th><th>D₁ 時間帯 1:昼 2:夜 3:深夜</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>33</td><td></td><td>49</td><td></td></tr><tr><td>34</td><td></td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>35</td><td></td><td>51</td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td>52</td><td></td></tr><tr><td>37</td><td></td><td>53</td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td>54</td><td></td></tr><tr><td>39</td><td></td><td>55</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td>56</td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td>57</td><td></td></tr><tr><td>42</td><td></td><td>58</td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td>59</td><td></td></tr><tr><td>44</td><td></td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>45</td><td></td><td>61</td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td>62</td><td></td></tr><tr><td>47</td><td></td><td>63</td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td>64</td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯 1:昼 2:夜 3:深夜	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯 1:昼 2:夜 3:深夜	01		17		02		18		03		19		04		20		05		21		06		22		07		23		08		24		09		25		10		26		11		27		12		28		13		29		14		30		15		31		16		32		D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯 1:昼 2:夜 3:深夜	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯 1:昼 2:夜 3:深夜	33		49		34		50		35		51		36		52		37		53		38		54		39		55		40		56		41		57		42		58		43		59		44		60		45		61		46		62		47		63		48		64		項番01=1,360、 2,360、 3,480 項番02=1,360、 2,360、 3,480 項番03～64= 000:設定なし																																																														
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯 1:昼 2:夜 3:深夜	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯 1:昼 2:夜 3:深夜																																																																																																																																																																																																					
01		17																																																																																																																																																																																																						
02		18																																																																																																																																																																																																						
03		19																																																																																																																																																																																																						
04		20																																																																																																																																																																																																						
05		21																																																																																																																																																																																																						
06		22																																																																																																																																																																																																						
07		23																																																																																																																																																																																																						
08		24																																																																																																																																																																																																						
09		25																																																																																																																																																																																																						
10		26																																																																																																																																																																																																						
11		27																																																																																																																																																																																																						
12		28																																																																																																																																																																																																						
13		29																																																																																																																																																																																																						
14		30																																																																																																																																																																																																						
15		31																																																																																																																																																																																																						
16		32																																																																																																																																																																																																						
D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯 1:昼 2:夜 3:深夜	D ₀ D ₀ 項番	D ₁ 時間帯 1:昼 2:夜 3:深夜																																																																																																																																																																																																					
33		49																																																																																																																																																																																																						
34		50																																																																																																																																																																																																						
35		51																																																																																																																																																																																																						
36		52																																																																																																																																																																																																						
37		53																																																																																																																																																																																																						
38		54																																																																																																																																																																																																						
39		55																																																																																																																																																																																																						
40		56																																																																																																																																																																																																						
41		57																																																																																																																																																																																																						
42		58																																																																																																																																																																																																						
43		59																																																																																																																																																																																																						
44		60																																																																																																																																																																																																						
45		61																																																																																																																																																																																																						
46		62																																																																																																																																																																																																						
47		63																																																																																																																																																																																																						
48		64																																																																																																																																																																																																						
*9318	[簡易トランスレータの単位通話料金] 空欄に単位通話料金(00:0円/01:1円～99:99円)を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₁D₁ 単位通話料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>32</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₁D₁ 単位通話料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th>33</th><th>34</th><th>35</th><th>36</th><th>37</th><th>38</th><th>39</th><th>40</th><th>41</th><th>42</th><th>43</th><th>44</th><th>45</th><th>46</th><th>47</th><th>48</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₁D₁ 単位通話料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 項番</th><th>49</th><th>50</th><th>51</th><th>52</th><th>53</th><th>54</th><th>55</th><th>56</th><th>57</th><th>58</th><th>59</th><th>60</th><th>61</th><th>62</th><th>63</th><th>64</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₁D₁ 単位通話料金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ 項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	D ₁ D ₁ 単位通話料金																	D ₀ D ₀ 項番	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	D ₁ D ₁ 単位通話料金																	D ₀ D ₀ 項番	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	D ₁ D ₁ 単位通話料金																	D ₀ D ₀ 項番	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	D ₁ D ₁ 単位通話料金																	項番01=09:9円 項番02=09:9円 項番03～64= 00:0円																																																														
D ₀ D ₀ 項番	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																								
D ₁ D ₁ 単位通話料金																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ 項番	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																																																																								
D ₁ D ₁ 単位通話料金																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ 項番	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																																																																								
D ₁ D ₁ 単位通話料金																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ 項番	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																																																																																																																								
D ₁ D ₁ 単位通話料金																																																																																																																																																																																																								

課金に関するコマンド

コマンド		データ												初期値	
*9319		[課金の昼夜切替時間帯] D ₀ (種別)毎にD ₃ のデータ(1:昼,2:夜,3:深夜)を記入													平日,土曜,休日共、 NTTの切替時刻と同じ
		切替時刻	D ₁ D ₁ 時	D ₂ 分	D ₀ 種別			切替時刻	D ₁ D ₁ 時	D ₂ 分	D ₀ 種別				
					0	1	2				0	1	2		
					平日	土曜	休日				平日	土曜	休日		
		0時00分	00	0				12時00分	12	0					
		0時30分	00	1				12時30分	12	1					
		1時00分	01	0				13時00分	13	0					
		1時30分	01	1				13時30分	13	1					
		2時00分	02	0				14時00分	14	0					
		2時30分	02	1				14時30分	14	1					
		3時00分	03	0				15時00分	15	0					
		3時30分	03	1				15時30分	15	1					
		4時00分	04	0				16時00分	16	0					
		4時30分	04	1				16時30分	16	1					
		5時00分	05	0				17時00分	17	0					
		5時30分	05	1				17時30分	17	1					
		6時00分	06	0				18時00分	18	0					
		6時30分	06	1				18時30分	18	1					
		7時00分	07	0				19時00分	19	0					
		7時30分	07	1				19時30分	19	1					
		8時00分	08	0				20時00分	20	0					
		8時30分	08	1				20時30分	20	1					
		9時00分	09	0				21時00分	21	0					
		9時30分	09	1				21時30分	21	1					
		10時00分	10	0				22時00分	22	0					
		10時30分	10	1				22時30分	22	1					
		11時00分	11	0				23時00分	23	0					
		11時30分	11	1				23時30分	23	1					

課金に関するコマンド

コマンド	データ										初期値	
*9320	[国際通話料金パターンの設定 (事業者1)] 空欄に各単位料金 (001 ~ 255) を記入										[1分まで] 000:設定なし [1分以降] 000:設定なし	
	D ₀ D ₀ パターン番号		01	02	03	04	05	06	07	08		
	D ₁ 時間帯	1	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金									
		昼	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金									
		2	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金									
		夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金									
		3	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金									
		深夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金									
	D ₀ D ₀ パターン番号		09	10	11	12	13	14	15			
	D ₁ 時間帯	1	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金									
		昼	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金									
		2	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金									
		夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金									
		3	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金									
		深夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金									
*9321	[国番号及び対応料金パターン番号の設定 (事業者1)] 空欄に国番号と対応する料金パターン番号 (01 ~ 15) を記入										[料金パターン] 00:設定なし [国番号] 設定なし	
	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン	D ₂ ... D ₂ 国 番 号	D ₀ D ₀ 登 録 番 号	D ₁ D ₁ 料 金 パ タ ー ン	D ₂ ... D ₂ 国 番 号	D ₀ D ₀ 登 録 番 号	D ₁ D ₁ 料 金 パ タ ー ン	D ₂ ... D ₂ 国 番 号			
	01			33			65					
	02			34			66					
	03			35			67					
	04			36			68					
	05			37			69					
	06			38			70					
	07			39			71					
	08			40			72					
	09			41			73					
	10			42			74					
	11			43			75					
	12			44			76					
	13			45			77					
	14			46			78					
	15			47			79					
	16			48			80					
	17			49			81					
	18			50			82					
	19			51			83					
	20			52			84					
	21			53			85					
	22			54			86					
	23			55			87					
	24			56			88					
	25			57			89					
	26			58			90					
	27			59			91					
	28			60			92					
	29			61			93					
	30			62			94					
	31			63			95					
	32			64			96					

課金に関するコマンド

コマンド	データ										初期値
*9322	[国際通話料金パターン番号の設定 (事業者2)] 空欄に各単位料金 (001 ~ 255) を記入										[1分まで] 000:設定なし [1分以降] 000:設定なし
	D ₀ D ₀ パターン番号		01	02	03	04	05	06	07	08	
	D ₁ 時間帯	1	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								
		昼	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								
		2	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								
		夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								
		3	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								
		深夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								
	D ₀ D ₀ パターン番号		09	10	11	12	13	14	15		
	D ₁ 時間帯	1	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								
		昼	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								
		2	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								
		夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								
		3	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								
		深夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								
*9323	[国番号及び対応料金パターン番号の設定 (事業者2)] 空欄に国番号と対応する料金パターン番号 (01 ~ 15) を記入										[料金パターン] 00:設定なし [国番号] 設定なし
	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン	D ₂ ...D ₂ 国番号	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン	D ₂ ...D ₂ 国番号	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン	D ₂ ...D ₂ 国番号		
	01			33			65				
	02			34			66				
	03			35			67				
	04			36			68				
	05			37			69				
	06			38			70				
	07			39			71				
	08			40			72				
	09			41			73				
	10			42			74				
	11			43			75				
	12			44			76				
	13			45			77				
	14			46			78				
	15			47			79				
	16			48			80				
	17			49			81				
	18			50			82				
	19			51			83				
	20			52			84				
	21			53			85				
	22			54			86				
	23			55			87				
	24			56			88				
	25			57			89				
	26			58			90				
	27			59			91				
	28			60			92				
	29			61			93				
	30			62			94				
	31			63			95				
	32			64			96				

課金に関するコマンド

コマンド	データ										初期値			
*9324	[国際通話料金パターンの設定 (事業者3)] 空欄に各単位料金 (001 ~ 255) を記入										[1分まで] 000:設定なし [1分以降] 000:設定なし			
	D ₀ D ₀ パターン番号		01	02	03	04	05	06	07	08				
	D ₁ 時間帯	1	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金											
		昼	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金											
		2	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金											
		夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金											
		3	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金											
		深夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金											
	D ₀ D ₀ パターン番号		09	10	11	12	13	14	15					
	D ₁ 時間帯	1	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金											
		昼	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金											
		2	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金											
		夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金											
		3	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金											
		深夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金											
*9325	[国番号及び対応料金パターン番号の設定 (事業者3)] 空欄に国番号と対応する料金パターン番号 (01 ~ 15) を記入										[料金パターン] 00:設定なし [国番号] 設定なし			
	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン	D ₂ ... D ₂ 国 番 号		D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン	D ₂ ... D ₂ 国 番 号		D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料金 パターン		D ₂ ... D ₂ 国 番 号		
	01				33				65					
	02				34				66					
	03				35				67					
	04				36				68					
	05				37				69					
	06				38				70					
	07				39				71					
	08				40				72					
	09				41				73					
	10				42				74					
	11				43				75					
	12				44				76					
	13				45				77					
	14				46				78					
	15				47				79					
	16				48				80					
	17				49				81					
	18				50				82					
	19				51				83					
	20				52				84					
	21				53				85					
	22				54				86					
	23				55				87					
	24				56				88					
	25				57				89					
	26				58				90					
	27				59				91					
	28				60				92					
	29				61				93					
	30				62				94					
	31				63				95					
	32				64				96					

課金に関するコマンド

コマンド	デ ー タ										初期値
*9326	[国際通話料金パターン番号の設定 (事業者4)] 空欄に各単位料金 (001 ~ 255) を記入										[1分まで] 000:設定なし [1分以降] 000:設定なし
	D ₀ D ₀ パターン番号		01	02	03	04	05	06	07	08	
	D ₁ 時間帯	1	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								
		昼	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								
		2	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								
		夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								
		3	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								
		深夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								
	D ₀ D ₀ パターン番号		09	10	11	12	13	14	15		
	D ₁ 時間帯	1	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								
		昼	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								
		2	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								
		夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								
		3	D ₂ D ₂ D ₂ 1分までの単位料金								
		深夜	D ₃ D ₃ D ₃ 1分以降の単位料金								
*9327	[国番号及び対応料金パターン番号の設定 (事業者4)] 空欄に国番号と対応する料金パターン番号 (01 ~ 15) を記入										[料金パターン] 00:設定なし [国番号] 設定なし
	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料 金 パター ン	D ₂ ...D ₂ 国 番 号	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料 金 パター ン	D ₂ ...D ₂ 国 番 号	D ₀ D ₀ 登録 番号	D ₁ D ₁ 料 金 パター ン	D ₂ ...D ₂ 国 番 号		
	01			33			65				
	02			34			66				
	03			35			67				
	04			36			68				
	05			37			69				
	06			38			70				
	07			39			71				
	08			40			72				
	09			41			73				
	10			42			74				
	11			43			75				
	12			44			76				
	13			45			77				
	14			46			78				
	15			47			79				
	16			48			80				
	17			49			81				
	18			50			82				
	19			51			83				
	20			52			84				
	21			53			85				
	22			54			86				
	23			55			87				
	24			56			88				
	25			57			89				
	26			58			90				
	27			59			91				
	28			60			92				
	29			61			93				
	30			62			94				
	31			63			95				
	32			64			96				

課金に関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																
*9332	[終話印字の有無] 空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>101</td><td>102</td><td>103</td><td>104</td><td>105</td><td>106</td><td>107</td><td>108</td><td>109</td><td>110</td><td>111</td><td>112</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>終話印字</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>117</td><td>118</td><td>119</td><td>120</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td><td>125</td><td>126</td><td>127</td><td>128</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>終話印字</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>137</td><td>138</td><td>139</td><td>140</td><td>141</td><td>142</td><td>143</td><td>144</td><td>145</td><td>146</td><td>147</td><td>148</td><td>149</td><td>150</td><td>151</td><td>152</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>終話印字</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>収容位置</td><td>153</td><td>154</td><td>155</td><td>156</td><td>157</td><td>158</td><td>159</td><td>160</td><td>161</td><td>162</td><td>163</td><td>164</td></tr><tr><td>D₂</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>終話印字</td><td>1</td><td>あり</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	D ₂	0	なし												終話印字	1	あり												D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	D ₂	0	なし																終話印字	1	あり																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	D ₂	0	なし																終話印字	1	あり																D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	D ₂	0	なし												終話印字	1	あり												1:あり
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
終話印字	1	あり																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
終話印字	1	あり																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152																																																																																																																																																																																	
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
終話印字	1	あり																																																																																																																																																																																																
D ₀ D ₀ D ₀	収容位置	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164																																																																																																																																																																																					
D ₂	0	なし																																																																																																																																																																																																
終話印字	1	あり																																																																																																																																																																																																
*9333	[終話印字の起動条件] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>起動条件</td><td>終話印字なし</td><td>全通話終了時</td><td>長時間通話時</td><td>料金超過時</td><td>長時間通話時または料金超過時</td></tr></table>	D	0	1	2	3	4	起動条件	終話印字なし	全通話終了時	長時間通話時	料金超過時	長時間通話時または料金超過時	0:終話印字なし																																																																																																																																																																																				
D	0	1	2	3	4																																																																																																																																																																																													
起動条件	終話印字なし	全通話終了時	長時間通話時	料金超過時	長時間通話時または料金超過時																																																																																																																																																																																													
*9334	[終話印字の印字内容] 空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td></td><td>0(なし)</td><td>1(あり)</td></tr><tr><td>D₀ 通話時間印字</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₁ 相手先不明時の印字</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₂ タ[・]イ[・]ル下2桁のマスク</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₃ 回線番号の印字</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D₄ 「TN」文字の印字</td><td></td><td></td></tr></table>		0(なし)	1(あり)	D ₀ 通話時間印字			D ₁ 相手先不明時の印字			D ₂ タ [・] イ [・] ル下2桁のマスク			D ₃ 回線番号の印字			D ₄ 「TN」文字の印字			1:通話時間印字あり 1:相手先不明時の印字あり 0:タ [・] イ [・] ル下2桁のマスクなし 0:回線番号の印字なし 1:「TN」文字の印字あり																																																																																																																																																																														
	0(なし)	1(あり)																																																																																																																																																																																																
D ₀ 通話時間印字																																																																																																																																																																																																		
D ₁ 相手先不明時の印字																																																																																																																																																																																																		
D ₂ タ [・] イ [・] ル下2桁のマスク																																																																																																																																																																																																		
D ₃ 回線番号の印字																																																																																																																																																																																																		
D ₄ 「TN」文字の印字																																																																																																																																																																																																		
*9335	[終話印字の長時間通話条件] 空欄に設定時間を記入 <table><tr><td>D D</td><td>00</td><td>01~99</td></tr><tr><td>時間設定</td><td>機能なし</td><td>分</td></tr></table>	D D	00	01~99	時間設定	機能なし	分	00:機能なし																																																																																																																																																																																										
D D	00	01~99																																																																																																																																																																																																
時間設定	機能なし	分																																																																																																																																																																																																
*9336	[終話印字の超過料金条件] 空欄に設定料金を記入 <table><tr><td>DDDDDD</td><td>000000</td><td>000001~999999</td></tr><tr><td>料金設定</td><td>機能なし</td><td>円</td></tr></table>	DDDDDD	000000	000001~999999	料金設定	機能なし	円	000000:機能なし																																																																																																																																																																																										
DDDDDD	000000	000001~999999																																																																																																																																																																																																
料金設定	機能なし	円																																																																																																																																																																																																
*9337	[通話料金にける消費税] 空欄にD₀D₀D₀のデ-タ(税率)を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td>D₁</td><td>D₂</td></tr><tr><td>税率</td><td>端数処理金額</td><td>端数処理</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>()</td><td>1円未満</td><td>10円未満</td><td>切り上げ</td><td>切り捨て</td><td>四捨五入</td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	D ₁	D ₂	税率	端数処理金額	端数処理		0	1	0	1	2	()	1円未満	10円未満	切り上げ	切り捨て	四捨五入	[税率] 050:5% [端数処理金額] 1:10円未満 [端数処理] 2:四捨五入																																																																																																																																																																														
D ₀ D ₀ D ₀	D ₁	D ₂																																																																																																																																																																																																
税率	端数処理金額	端数処理																																																																																																																																																																																																
	0	1	0	1	2																																																																																																																																																																																													
()	1円未満	10円未満	切り上げ	切り捨て	四捨五入																																																																																																																																																																																													
*9339	[終話印字時のダイヤル印字内容] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ダイヤル印字内容</td><td>送出ダイヤルと同じ</td><td>通話料金管理を行った事業者識別番号を付加</td></tr></table>	D	0	1	ダイヤル印字内容	送出ダイヤルと同じ	通話料金管理を行った事業者識別番号を付加	0:送出ダイヤルと同じ																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																
ダイヤル印字内容	送出ダイヤルと同じ	通話料金管理を行った事業者識別番号を付加																																																																																																																																																																																																
*9364	[ID発信時の転送機能] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>転送機能</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	転送機能	なし	あり	0:なし																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																
転送機能	なし	あり																																																																																																																																																																																																
*9365	[ID発信時のパスワード識別] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>パスワード識別</td><td>なし</td><td>あり</td></tr></table>	D	0	1	パスワード識別	なし	あり	1:あり																																																																																																																																																																																										
D	0	1																																																																																																																																																																																																
パスワード識別	なし	あり																																																																																																																																																																																																

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																																																								
*9400	[主装置のIPアドレス] 空欄にIPアドレスを記入 <table><tr><td>D₀</td><td colspan="5">D₁...D₄</td></tr><tr><td>アドレス種類</td><td colspan="5">IPアドレス</td></tr><tr><td>0 IPアドレス</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 サブネットマスク</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2 デフォルトゲートウェイ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀	D ₁ ...D ₄					アドレス種類	IPアドレス					0 IPアドレス						1 サブネットマスク						2 デフォルトゲートウェイ						0:192.168.0.1100 192.168.1.100 1:255.255.255.000 255.255.255.0 2:192.168.0.1002 192.168.1.2																																										
D ₀	D ₁ ...D ₄																																																																									
アドレス種類	IPアドレス																																																																									
0 IPアドレス																																																																										
1 サブネットマスク																																																																										
2 デフォルトゲートウェイ																																																																										
*9401 (3-1版 ~)	[IP端末のIPアドレス] 空欄にIPアドレスを記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀</td><td colspan="5">D₁...D₄</td><td>D₀D₀D₀</td><td colspan="5">D₁...D₄</td></tr><tr><td>収容位置</td><td colspan="5">IPアドレス</td><td>収容位置</td><td colspan="5">IPアドレス</td></tr><tr><td>113</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>121</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>114</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>122</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>115</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>123</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>116</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>124</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ ...D ₄					D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ ...D ₄					収容位置	IPアドレス					収容位置	IPアドレス					113						121						114						122						115						123						116						124						000000000000 : なし
D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ ...D ₄					D ₀ D ₀ D ₀	D ₁ ...D ₄																																																																			
収容位置	IPアドレス					収容位置	IPアドレス																																																																			
113						121																																																																				
114						122																																																																				
115						123																																																																				
116						124																																																																				
*9402 (3-1版 ~)	[IP端末制御用ポート番号] 空欄にポート番号を記入 <table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D D D D D					ポート番号					50000																																																														
D D D D D																																																																										
ポート番号																																																																										
*9403	[データ設定アプリ用ポート設定] <table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>ポート設定</td><td>ポートクロース</td><td>ポートオープン</td></tr></table>	D	0	1	ポート設定	ポートクロース	ポートオープン	0:ポートクロース																																																																		
D	0	1																																																																								
ポート設定	ポートクロース	ポートオープン																																																																								
*9404	[CTI情報送出先ポート番号] <table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D D D D D					ポート番号					00000:なし																																																														
D D D D D																																																																										
ポート番号																																																																										
*9405	[CTI情報送出先IPアドレス] <table><tr><td>D...D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IPアドレス</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D...D								IPアドレス								000000000000 : なし																																																								
D...D																																																																										
IPアドレス																																																																										
*9406	[ダイヤルアップWeb設定用IPアドレス] <table><tr><td>D...D</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IPアドレス</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D...D								IPアドレス								000000000000 : なし																																																								
D...D																																																																										
IPアドレス																																																																										
*9409	[ルータのポート番号] <table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D D D D D					ポート番号					08070:8070																																																														
D D D D D																																																																										
ポート番号																																																																										
*9412 (8-1版 ~)	[ASPサーバIPアドレス] <table><tr><td>D₁...D₄</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IPアドレス</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ ...D ₄								IPアドレス								000000000000 : なし																																																								
D ₁ ...D ₄																																																																										
IPアドレス																																																																										
*9413 (8-1版 ~)	[ASPサーバポート番号] <table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D D D D D					ポート番号					00000:なし																																																														
D D D D D																																																																										
ポート番号																																																																										
*9414 (8-1版 ~)	[CTI2サーバIPアドレス] <table><tr><td>D₁...D₄</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IPアドレス</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₁ ...D ₄								IPアドレス								000000000000 : なし																																																								
D ₁ ...D ₄																																																																										
IPアドレス																																																																										
*9415 (8-1版 ~)	[CTI2サーバポート番号] <table><tr><td>D D D D D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ポート番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D D D D D					ポート番号					00000:なし																																																														
D D D D D																																																																										
ポート番号																																																																										

IPに関するコマンド

コマンド	データ	初期値																																															
*9419 3-1版 ~	[IP端末の端末種別] 空欄該当部分をマ-ク <table><tr><td colspan="2">D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>113</td><td>114</td><td>115</td><td>116</td><td>121</td><td>122</td><td>123</td><td>124</td></tr><tr><td rowspan="4">D₁/D₂ 端末種別</td><td>0</td><td>なし</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>IPLD/IPSD</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>IPDH1(ト^スア^ンD)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>IPDH2(ト^スア^ンE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		113	114	115	116	121	122	123	124	D ₁ /D ₂ 端末種別	0	なし								1	IPLD/IPSD								2	IPDH1(ト ^ス ア ^ン D)								3	IPDH2(ト ^ス ア ^ン E)								0:なし
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		113	114	115	116	121	122	123	124																																								
D ₁ /D ₂ 端末種別	0	なし																																															
	1	IPLD/IPSD																																															
	2	IPDH1(ト ^ス ア ^ン D)																																															
	3	IPDH2(ト ^ス ア ^ン E)																																															
*9420 3-1版 ~	[IP基板のIPアドレス] 空欄にIPア^ドレ^スを記入 <table><tr><td>D₀D₀ ス^ロッ^ト番^号</td><td colspan="8">D₁...D₄ IPア^ドレ^ス</td></tr><tr><td>14(内線1^スッ^ト)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>15(内線2^スッ^ト)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ D ₀ ス ^ロ ッ ^ト 番 ^号	D ₁ ...D ₄ IPア ^ド レ ^ス								14(内線1 ^ス ッ ^ト)										15(内線2 ^ス ッ ^ト)										14-192168001114: 192.168.1.114 15-192168001115: 192.168.1.115																		
D ₀ D ₀ ス ^ロ ッ ^ト 番 ^号	D ₁ ...D ₄ IPア ^ド レ ^ス																																																
14(内線1 ^ス ッ ^ト)																																																	
15(内線2 ^ス ッ ^ト)																																																	
*9421 3-1版 ~	[IP端末の音声ポ-ト番号] 空欄にポ-ト番号を記入 <table><tr><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>D₁D₁D₁D₁ ポ-ト番号</td><td>初期値</td><td>D₀D₀D₀ 収容位置</td><td>D₁D₁D₁D₁ ポ-ト番号</td><td>初期値</td></tr><tr><td>113</td><td></td><td>50113</td><td>121</td><td></td><td>50121</td></tr><tr><td>114</td><td></td><td>50114</td><td>122</td><td></td><td>50122</td></tr><tr><td>115</td><td></td><td>50115</td><td>123</td><td></td><td>50123</td></tr><tr><td>116</td><td></td><td>50116</td><td>124</td><td></td><td>50124</td></tr></table>	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポ-ト番号	初期値	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポ-ト番号	初期値	113		50113	121		50121	114		50114	122		50122	115		50115	123		50123	116		50116	124		50124	左表参照																	
D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポ-ト番号	初期値	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポ-ト番号	初期値																																												
113		50113	121		50121																																												
114		50114	122		50122																																												
115		50115	123		50123																																												
116		50116	124		50124																																												
*9422 3-1版 ~	[IP-DHの画像用IPアドレス] 空欄にIPア^ドレ^スを記入 <table><tr><td>D₀ IPDH番^号</td><td colspan="8">D₁...D₄ IPア^ドレ^ス</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ IPDH番 ^号	D ₁ ...D ₄ IPア ^ド レ ^ス								1										2										1-192168001255: 192.168.1.255 2-192168001255: 192.168.1.255																		
D ₀ IPDH番 ^号	D ₁ ...D ₄ IPア ^ド レ ^ス																																																
1																																																	
2																																																	
*9423 3-1版 ~	[IP-DHの画像用ポ-ト番号] 空欄にポ-ト番号を記入 <table><tr><td>D₀ IPDH番^号</td><td colspan="8">D₁D₁D₁D₁ ポ-ト番号</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	D ₀ IPDH番 ^号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポ-ト番号								1										2										1-60000 2-60002																		
D ₀ IPDH番 ^号	D ₁ D ₁ D ₁ D ₁ ポ-ト番号																																																
1																																																	
2																																																	

デジタルコードレスに関するコマンド(BS運用データ)

コマンド	デ ー タ						初 期 値																																																																																																																																																																																																		
*9500	[呼出エリア番号] 空欄に呼出エリア番号(00～30)を記入						左表参照																																																																																																																																																																																																		
*9501	[BSグループ番号] 空欄にBSグループ番号(0～7)を記入																																																																																																																																																																																																								
*9502	[BS番号] 空欄にBS番号(00～31)を記入																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th rowspan="2">D₀D₀D₀ 対象BS</th><th colspan="2">*9500</th><th colspan="2">*9501</th><th colspan="2">*9502</th></tr><tr><th>D₂D₂ 呼出エリア番号</th><th>初 期 値</th><th>D₂ BSグループ番号</th><th>初 期 値</th><th>D₁D₁ BS番号</th><th>初 期 値</th></tr><tr><td>101</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>00</td></tr><tr><td>102</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>01</td></tr><tr><td>103</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>02</td></tr><tr><td>104</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>03</td></tr><tr><td>105</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>04</td></tr><tr><td>106</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>05</td></tr><tr><td>107</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>06</td></tr><tr><td>108</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>07</td></tr><tr><td>109</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>08</td></tr><tr><td>110</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>09</td></tr><tr><td>113</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>114</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>13</td></tr><tr><td>115</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>14</td></tr><tr><td>116</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>15</td></tr><tr><td>117</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>16</td></tr><tr><td>118</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>17</td></tr><tr><td>119</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>18</td></tr><tr><td>120</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>19</td></tr><tr><td>121</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>20</td></tr><tr><td>122</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>21</td></tr><tr><td>123</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>22</td></tr><tr><td>124</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>23</td></tr><tr><td>125</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>24</td></tr><tr><td>126</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>25</td></tr><tr><td>127</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>26</td></tr><tr><td>128</td><td></td><td>00</td><td></td><td>1</td><td></td><td>27</td></tr></table>								D ₀ D ₀ D ₀ 対象BS	*9500		*9501		*9502		D ₂ D ₂ 呼出エリア番号	初 期 値	D ₂ BSグループ番号	初 期 値	D ₁ D ₁ BS番号	初 期 値	101		00		1		00	102		00		1		01	103		00		1		02	104		00		1		03	105		00		1		04	106		00		1		05	107		00		1		06	108		00		1		07	109		00		1		08	110		00		1		09	113		00		1		12	114		00		1		13	115		00		1		14	116		00		1		15	117		00		1		16	118		00		1		17	119		00		1		18	120		00		1		19	121		00		1		20	122		00		1		21	123		00		1		22	124		00		1		23	125		00		1		24	126		00		1		25	127		00		1		26	128		00		1	
D ₀ D ₀ D ₀ 対象BS	*9500		*9501		*9502																																																																																																																																																																																																				
	D ₂ D ₂ 呼出エリア番号	初 期 値	D ₂ BSグループ番号	初 期 値	D ₁ D ₁ BS番号	初 期 値																																																																																																																																																																																																			
101		00		1		00																																																																																																																																																																																																			
102		00		1		01																																																																																																																																																																																																			
103		00		1		02																																																																																																																																																																																																			
104		00		1		03																																																																																																																																																																																																			
105		00		1		04																																																																																																																																																																																																			
106		00		1		05																																																																																																																																																																																																			
107		00		1		06																																																																																																																																																																																																			
108		00		1		07																																																																																																																																																																																																			
109		00		1		08																																																																																																																																																																																																			
110		00		1		09																																																																																																																																																																																																			
113		00		1		12																																																																																																																																																																																																			
114		00		1		13																																																																																																																																																																																																			
115		00		1		14																																																																																																																																																																																																			
116		00		1		15																																																																																																																																																																																																			
117		00		1		16																																																																																																																																																																																																			
118		00		1		17																																																																																																																																																																																																			
119		00		1		18																																																																																																																																																																																																			
120		00		1		19																																																																																																																																																																																																			
121		00		1		20																																																																																																																																																																																																			
122		00		1		21																																																																																																																																																																																																			
123		00		1		22																																																																																																																																																																																																			
124		00		1		23																																																																																																																																																																																																			
125		00		1		24																																																																																																																																																																																																			
126		00		1		25																																																																																																																																																																																																			
127		00		1		26																																																																																																																																																																																																			
128		00		1		27																																																																																																																																																																																																			
*9503	[運用システム選択]						0:DCL(DCI)																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><td>D</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>運用システム</td><td>DCL(DCI)</td><td>事業所用PHS(PHI)</td></tr></table>								D	0	1	運用システム	DCL(DCI)	事業所用PHS(PHI)																																																																																																																																																																																												
D	0	1																																																																																																																																																																																																							
運用システム	DCL(DCI)	事業所用PHS(PHI)																																																																																																																																																																																																							

デジタルコードレスに関するコマンド(PSデータ)

コマンド	データ	初期値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9521	[PS-ID] 空欄にPS-IDを記入	設定なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9524	[PS種別] 空欄該当部分をマーク	5,0,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
*9529	[自グループのみ待ち受け機能] 空欄該当部分をマーク	0:なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4-1版~	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">D₀D₀ PS 収容位置</th><th colspan="5">*9500 *9521</th><th colspan="4">*9524</th><th colspan="2">*9529</th></tr> <tr> <th rowspan="2">D₁...D₁ (9桁) PS-ID</th><th colspan="5">D₂ PS種別</th><th colspan="2">D₃ バンドオーバー範囲</th><th colspan="2">D₄ 他グループ迂回発信</th><th colspan="2">D₂ 自グループのみ待ち受け</th></tr> <tr> <th>0</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>0 制限なし</th><th>1 グループ内のみ</th><th>0 不可</th><th>1 可</th><th>0 なし</th><th>1 あり</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>137</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>138</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>139</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>140</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>141</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>142</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>143</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>144</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>145</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>146</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>147</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>148</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>149</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>150</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>151</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>152</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>153</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>154</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>155</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>156</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>157</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>158</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>159</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>161</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>162</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>163</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>164</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ PS 収容位置	*9500 *9521					*9524				*9529		D ₁ ...D ₁ (9桁) PS-ID	D ₂ PS種別					D ₃ バンドオーバー範囲		D ₄ 他グループ迂回発信		D ₂ 自グループのみ待ち受け		0	1	2	3	4	5	0 制限なし	1 グループ内のみ	0 不可	1 可	0 なし	1 あり	137		-	-	-	-	-							138		-	-	-	-	-							139		-	-	-	-	-							140		-	-	-	-	-							141		-	-	-	-	-							142		-	-	-	-	-							143		-	-	-	-	-							144		-	-	-	-	-							145		-	-	-	-	-							146		-	-	-	-	-							147		-	-	-	-	-							148		-	-	-	-	-							149		-	-	-	-	-							150		-	-	-	-	-							151		-	-	-	-	-							152		-	-	-	-	-							153		-	-	-	-	-							154		-	-	-	-	-							155		-	-	-	-	-							156		-	-	-	-	-							157		-	-	-	-	-							158		-	-	-	-	-							159		-	-	-	-	-							160		-	-	-	-	-							161		-	-	-	-	-							162		-	-	-	-	-							163		-	-	-	-	-							164		-	-	-	-	-							
D ₀ D ₀ PS 収容位置	*9500 *9521					*9524				*9529																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	D ₁ ...D ₁ (9桁) PS-ID		D ₂ PS種別					D ₃ バンドオーバー範囲		D ₄ 他グループ迂回発信		D ₂ 自グループのみ待ち受け																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		0	1	2	3	4	5	0 制限なし	1 グループ内のみ	0 不可	1 可	0 なし	1 あり																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
137		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
138		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
139		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
140		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
141		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
142		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
143		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
144		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
145		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
146		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
147		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
148		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
149		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
150		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
151		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
152		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
153		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
154		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
155		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
156		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
157		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
158		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
159		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
160		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
161		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
162		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
163		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
164		-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
*9525	[電話機グループとグループ呼出エリアの対応] 空欄に設定データ(呼出エリア番号(00~30)、BSグループ番号(0~7))を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 電話機グループ</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D₁D₁ 呼出エリア番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>D₂ BSグループ番号</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ 電話機グループ	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ D ₁ 呼出エリア番号								D ₂ BSグループ番号								電話機 呼出エリア グループ BSグループ 01 : 00,1 02 : 00,2 03 : 00,3 04 : 00,4 05 : 00,5 06 : 00,6 07 : 00,7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
D ₀ D ₀ 電話機グループ	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₁ D ₁ 呼出エリア番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D ₂ BSグループ番号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
*9526	[ラインキーと外線番号の対応] 空欄にD ₂ D ₂ のデータ(外線番号)を記入 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D₀D₀ 電話機グループ</th><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">D₁D₁ ラインキー</td> <td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>03</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>06</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>07</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>08</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	D ₀ D ₀ 電話機グループ	01	02	03	04	05	06	07	D ₁ D ₁ ラインキー	01							02							03							04							05							06							07							08							[全グループ] 01-01、02-02、 03-03、04-04、 05-05、06-06、 07-07、08-08、 09-09、10-10、 11-11、12-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
D ₀ D ₀ 電話機グループ	01	02	03	04	05	06	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D ₁ D ₁ ラインキー	01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

デジタルコードレスに関するコマンド(PSデータ)

コマンド	データ																初期値			
*9527	[Fキー の 機能]																左表参照			
	空欄に設定データ(下表の機能番号)を記入																			
	D ₀ D ₀ Fキー		D ₁ D ₁ D ₁ プログラム可能な機能番号		初期値		機能番号		キー名称		機能番号		キー名称							
							969		短縮/電話帳		861		再生1							
							972		録音		862		再生2							
	01 F1				969(短縮/電話帳)		984		不在設定		863		再生3							
	02 F2				972(録音)		990		聴話		864		再生4							
	03 F3				984(不在設定)		994		フック/クリア		865		再生5							
	04 F4				990(聴話)		996		代理応答/切替		866		再生6							
	05 F5				994(フック/クリア)		998		自己保留		867		再生7							
	06 F6				996(代理応答/切替)		700		マイベックス		868		再生8							
	07 F7				998(自己保留)						877		戻り							
	08 F8				700(マイベックス)						878		送り							
	09 F9				000(機能なし)						879		消去							
	10 F10				000(機能なし)						880		停止							
	11 F11				000(機能なし)						965		発信							
	12 F12				000(機能なし)						980		内線							
											992		キーハット							
*9528	[電話機グループと夜間切替テナント番号の対応]																全グループ 01:テナント1			
	空欄に設定データ(D ₂ D ₂ (テナント番号)を記入																			
	D ₀ D ₀ 電話機グループ		01	02	03	04	05	06	07											
D ₂ D ₂ テナント番号																				
*9530	[PSの圏外トーカーの有無と種類]																00:なし(BT送出)			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150		151	152	
	D ₂ D ₂ 圏外トーカーの種類																			
	D ₀ D ₀ D ₀ 収容位置		153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164						
	D ₂ D ₂ 圏外トーカーの種類																			
	空欄に設定データ(下表参照)を記入																			
	D ₂ D ₂		00	11	12	13	14	21	22	23	24	31	32	33	34	41		42	43	44
	圏外トーカーの種類		なし (BT送出)	RECU 1-1	RECU 1-2	RECU 1-3	RECU 1-4	RECU 2-1	RECU 2-2	RECU 2-3	RECU 2-4	RECU 3-1	RECU 3-2	RECU 3-3	RECU 3-4	RECU 4-1		RECU 4-2	RECU 4-3	RECU 4-4
*9531	[圏外トーカー送出時間]																1:8秒			
	D		0	1	2	3														
	圏外トーカー送出時間		4秒	8秒	12秒	16秒														
*9532	[圏外トーカー送出時の他PSの圏外トーカー送出有無]																1:送出あり			
	D		0	1																
	他PSの圏外トーカー送出		送出なし	送出あり																
*9533	[PS呼設定リトライ回数]																1:1回			
	D		1	2	3	4	5	6	7											
	PS呼設定リトライ回数		1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回											
*9534	[再生] ボタンのランプ表示可能PS 空欄に設定データ(PS仮想収容位置)を記入																000:なし			
	D ₀ 項番		1	2	3	4														
	D ₁ D ₁ D ₁ PS仮想収容位置																			

短縮ダイヤルデータシート(/)

必要数コピーして使用してください。

短縮番号	相手先名称	電話番号	備考
☐ ☐ 0			
☐ ☐ 1			
☐ ☐ 2			
☐ ☐ 3			
☐ ☐ 4			
☐ ☐ 5			
☐ ☐ 6			
☐ ☐ 7			
☐ ☐ 8			
☐ ☐ 9			
☐ ☐ 0			
☐ ☐ 1			
☐ ☐ 2			
☐ ☐ 3			
☐ ☐ 4			
☐ ☐ 5			
☐ ☐ 6			
☐ ☐ 7			
☐ ☐ 8			
☐ ☐ 9			
☐ ☐ 0			
☐ ☐ 1			
☐ ☐ 2			
☐ ☐ 3			
☐ ☐ 4			
☐ ☐ 5			
☐ ☐ 6			
☐ ☐ 7			
☐ ☐ 8			
☐ ☐ 9			
☐ ☐ 0			
☐ ☐ 1			
☐ ☐ 2			
☐ ☐ 3			
☐ ☐ 4			
☐ ☐ 5			
☐ ☐ 6			
☐ ☐ 7			
☐ ☐ 8			
☐ ☐ 9			
☐ ☐ 0			
☐ ☐ 1			
☐ ☐ 2			
☐ ☐ 3			
☐ ☐ 4			
☐ ☐ 5			
☐ ☐ 6			
☐ ☐ 7			
☐ ☐ 8			
☐ ☐ 9			
☐ ☐ 0			
☐ ☐ 1			
☐ ☐ 2			
☐ ☐ 3			
☐ ☐ 4			
☐ ☐ 5			
☐ ☐ 6			
☐ ☐ 7			
☐ ☐ 8			
☐ ☐ 9			